

Série 40

Guia do usuário

E1940S
E2240S



Monitor LCD iluminado por



Não deve ser lido a seção **Cuidados importantes** antes de utilizar o produto. Mantenha o Guia do usuário em um local de fácil acesso, para futuras consultas.

Observe a etiqueta colada na tampa de trás e passe essas informações ao revendedor quando solicitar manutenção.



LG Electronics de São Paulo Ltda.

Cuidados importantes

Este aparelho foi projetado e produzido para assegurar sua segurança pessoal. No entanto, o uso indevido pode provocar choque elétrico ou incêndio. Mantenha o usuário em um local de fácil acesso, para futuras consultas.

Segurança
Use somente o cabo elétrico fornecido com o aparelho. Caso seja utilizado outro cabo elétrico, que não o fornecido pelo fabricante, verifique se ele é aprovado pelos padrões nacionais aplicáveis. Se o cabo de alimentação estiver com algum tipo de problema, entre em contato com o fabricante ou com o fornecedor de serviço autorizado mais próximo para substituí-lo.

O cabo de alimentação é utilizado como o dispositivo principal de desenergização. Depois da instalação, verifique se o acesso à tomada é fácil.

Somente use o monitor com uma das fontes de alimentação indicadas nas especificações deste manual ou listadas no monitor. Caso não tenha certeza do tipo de fonte de alimentação que possui em casa, consulte o revendedor.

Tomadas de corrente alternada sobrecarregadas e cabos de extensão são perigosos. Assim como o são cabos de alimentação desfiados e conectores quebrados, que podem provocar incêndio ou choque elétrico. Procure um técnico de manutenção para troca.

Não abra o monitor:
• Nenhuma peça pode ser manuseada pelo usuário.
• Há voltagens perigosas, até quando estiver desligado.
• Se o monitor não estiver funcionando adequadamente, entre em contato com o revendedor.

Para evitar ferimentos pessoais:
• Não coloque o monitor em uma prateleira inclinada, a menos que esteja seguro.
• Somente use suportes recomendados pelo fabricante.
• Não deixe cair objetos nem exerça impacto sobre o produto. Não tire brinquedos ou objetos na tela do produto.

Para evitar incêndio ou fumaças:
• Sempre **DESLIGUE** o monitor quando deixar o recinto por um período longo. Nunca deixe o monitor **LIGADO** quando sair de casa.
• Não deve que crianças joguem objetos dentro das aberturas do gabinete do monitor. Algumas partes internas possuem voltagens perigosas.
• Não acrescente acessórios que não tenham sido projetados para este monitor.
• Se não pretender utilizar o monitor durante um longo período de tempo, desligue-o da tomada elétrica.
• Em caso de emergência, nunca toque no cabo elétrico nem no cabo do sinal, pois pode ser muito perigoso. Pode provocar choques elétricos.

Cuidados importantes

Instalação
Não deixe que nada fique ou passe sobre o cabo de alimentação e não coloque o monitor em lugares onde o cabo esteja sujeito a danos. Não use este monitor próximo à água como, por exemplo, banheiros, lavatórios, pia de cozinha, tanques de lavar roupa, em pisos molhados ou próximo a piscinas.
Os monitores são equipados com aberturas de ventilação no gabinete que permitem a liberação do calor gerado durante seu funcionamento. Se essas aberturas forem bloqueadas, o superaquecimento pode causar fumaças que podem provocar incêndio. Então,
NUNCA:
• Bloqueie as aberturas de ventilação localizadas na parte inferior colocando o monitor em cima de cantos, sofás, tapetes etc.
• Posicione o monitor em uma instalação embutida a menos que haja ventilação apropriada.
• Cubra as aberturas com panos ou qualquer outro tipo de material.
• Coloque o monitor próximo ou sobre um aquecedor ou outra fonte de calor.
• Não esfregue ou bata o Active Matrix LCD em nada durante uma vez que pode arranhá-lo, estragá-lo ou danificá-lo permanentemente.

• Não jogue fora a caixa de papelão nem o material de empacotamento para o caso de precisar transportar o aparelho. Se precisar mandar o aparelho para outro lugar, coloque-o novamente em sua embalagem original.
Descarte com segurança:
• Não descarte este produto com o resto do lixo comum.
• O descarte deste produto deve ser feito de acordo com a legislação de sua região.

• Não esfregue a tela de cristal líquido com o dedo durante um longo período porque pode resultar em fantasmas na imagem.

• Alguns defeitos de ponto podem aparecer como manchas vermelhas, verdes ou azuis na tela. No entanto, isso não terá nenhum impacto ou efeito no desempenho do monitor.

• Se possível, use a resolução recomendada para obter uma melhor qualidade de imagem no monitor de cristal líquido. Caso seja usado em um modo diferente da resolução recomendada, algumas imagens escaladas ou processadas podem ser exibidas. Entretanto, essa é uma característica do painel de cristal líquido de resolução fixa.


• Deixar uma imagem fixa na tela durante muito tempo pode danificar a tela e queimar a imagem. Certifique-se de que utiliza uma proteção à tela no monitor. Este fenômeno também ocorre em produtos de outros fabricantes, e esta ocorrência não está coberta pela garantia.

• Não bata nem arranhe as partes frontal e laterais da tela com objetos metálicos. Caso contrário, pode danificar a tela.
• Certifique-se de que o painel está virado para a frente e seguro-o com ambas as mãos para movê-lo. Se deixar cair o produto, o produto danificado pode causar choques elétricos ou um incêndio. Contate um centro de assistência autorizado para a reparação.

• Evite altas temperaturas e humidade.

Cuidados importantes

Limpeza:
• Desligue o monitor da tomada antes de limpar a tela.
• Use um pano ligeiramente umedecido (e não molhado). Não use aerossol diretamente na tela do monitor, porque o produto em excesso pode provocar choque elétrico.
• Quando for limpar o produto, desligue o cabo de energia e esfregue-o levemente com um pano macio para prevenir qualquer arranhão. Não limpe com um pano úmido, com spray de água ou quaisquer outros líquidos diretamente no produto. Pode ocorrer um choque elétrico. (Não utilize químicos tais como benzina, diluente de pintura ou álcool)



Empacotamento:
• Não jogue fora a caixa de papelão nem o material de empacotamento para o caso de precisar transportar o aparelho. Se precisar mandar o aparelho para outro lugar, coloque-o novamente em sua embalagem original.

Descarte com segurança:
• Não descarte este produto com o resto do lixo comum.
• O descarte deste produto deve ser feito de acordo com a legislação de sua região.

• Não esfregue a tela de cristal líquido com o dedo durante um longo período porque pode resultar em fantasmas na imagem.

• Alguns defeitos de ponto podem aparecer como manchas vermelhas, verdes ou azuis na tela. No entanto, isso não terá nenhum impacto ou efeito no desempenho do monitor.

• Se possível, use a resolução recomendada para obter uma melhor qualidade de imagem no monitor de cristal líquido. Caso seja usado em um modo diferente da resolução recomendada, algumas imagens escaladas ou processadas podem ser exibidas. Entretanto, essa é uma característica do painel de cristal líquido de resolução fixa.

• Deixar uma imagem fixa na tela durante muito tempo pode danificar a tela e queimar a imagem. Certifique-se de que utiliza uma proteção à tela no monitor. Este fenômeno também ocorre em produtos de outros fabricantes, e esta ocorrência não está coberta pela garantia.

• Não bata nem arranhe as partes frontal e laterais da tela com objetos metálicos. Caso contrário, pode danificar a tela.
• Certifique-se de que o painel está virado para a frente e seguro-o com ambas as mãos para movê-lo. Se deixar cair o produto, o produto danificado pode causar choques elétricos ou um incêndio. Contate um centro de assistência autorizado para a reparação.

• Evite altas temperaturas e humidade.

Acessórios

!!! Obrigado por selecionar os produtos LGE !!!

• Certifique-se que os seguintes itens estão incluídos com o seu monitor. Se faltarem alguns itens, contate o seu vendedor.



• Cabo de alimentação - Adaptador CA-CC (Dependendo do país)
• Adaptador CA-CC (Dependendo do país)

• Cabo de Sinal DVI-D (Esta característica não está disponível em todos os países.)

NOTA
• Estes acessórios podem parecer diferentes dos apresentados neste manual.
• A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.
• Não transporte o produto de cabeça para baixo segurando-o apenas pela base. O produto pode cair e ficar danificado ou causar estragos.

• Não jogue fora a caixa de papelão nem o material de empacotamento para o caso de precisar transportar o aparelho. Se precisar mandar o aparelho para outro lugar, coloque-o novamente em sua embalagem original.

Descarte com segurança:
• Não descarte este produto com o resto do lixo comum.
• O descarte deste produto deve ser feito de acordo com a legislação de sua região.

• Não esfregue a tela de cristal líquido com o dedo durante um longo período porque pode resultar em fantasmas na imagem.

• Alguns defeitos de ponto podem aparecer como manchas vermelhas, verdes ou azuis na tela. No entanto, isso não terá nenhum impacto ou efeito no desempenho do monitor.

• Se possível, use a resolução recomendada para obter uma melhor qualidade de imagem no monitor de cristal líquido. Caso seja usado em um modo diferente da resolução recomendada, algumas imagens escaladas ou processadas podem ser exibidas. Entretanto, essa é uma característica do painel de cristal líquido de resolução fixa.

• Deixar uma imagem fixa na tela durante muito tempo pode danificar a tela e queimar a imagem. Certifique-se de que utiliza uma proteção à tela no monitor. Este fenômeno também ocorre em produtos de outros fabricantes, e esta ocorrência não está coberta pela garantia.

• Não bata nem arranhe as partes frontal e laterais da tela com objetos metálicos. Caso contrário, pode danificar a tela.
• Certifique-se de que o painel está virado para a frente e seguro-o com ambas as mãos para movê-lo. Se deixar cair o produto, o produto danificado pode causar choques elétricos ou um incêndio. Contate um centro de assistência autorizado para a reparação.

• Evite altas temperaturas e humidade.

Conectando o monitor

• Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o computador e outros dispositivos conectados estão desligados.

1. Coloque o monitor com a parte da frente virada para baixo num pano macio.




2. Na parte de trás da base, use uma moeda para apertar o parafuso no sentido horário.



3. Depois que a base estiver montada, levante cuidadosamente o monitor com a tela para frente.



4. Quando você quiser separar o monitor da base, use uma moeda para afrouxar o parafuso no sentido anti-horário.



IMPORTANTE
• A ilustração representa o modelo geral de conexão. O seu monitor pode ter alguns itens diferentes dos mostrados na figura.
• Não transporte o produto de cabeça para baixo segurando-o apenas pela base. O produto pode cair e ficar danificado ou causar estragos.

Conectando o monitor

• Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o computador e outros dispositivos conectados estão desligados.

Após a instalação, ajuste o ângulo como abaixo mencionado

1. Ajuste a posição do painel de várias maneiras até encontrar a que lhe proporciona maior conforto.



• Movimento giratório: -5° - 15°

• Não toque nem pressione na tela quando for ajustar o ângulo do monitor.

• Quando ajustar o ângulo da tela, não coloque o dedo entre a parte de cima do monitor e a base da coluna. Pode machucar o(s) dedo(s).



Ergonômico
Para manter uma posição de visualização ergonômica e confortável, recomenda-se que o ângulo de inclinação do monitor não exceda 5 graus.

Conectando o monitor

Ligar o equipamento ao PC

1. Antes de conectar o monitor, verifique se ele, o computador e outros dispositivos conectados estão desligados.

2. Conecte o cabo de sinal (D) ou o cabo de energia (E) nesta sequência. Quando conectado, aperte o parafuso do cabo de sinal.

• Conecte o Cabo D-sub (Sinal analógico)

NOTA
• Esta é uma representação simplificada da visão da parte traseira.
• Essa visão traseira representa um modelo geral; o seu monitor pode ter um aspecto diferente do mostrado.

Adaptador para Mac: Para Apple Macintosh, é preciso adquirir um adaptador para mudar o conector D-sub VGA de 15 pinos e alta densidade (3 filas) do cabo fornecido para um conector de 15 pinos de 2 filas.

3. Pressione o botão de ligar/desligar no painel frontal para ligar. Quando o monitor estiver ligado, a "Função Definir Auto Imagem" é executada automaticamente. (Apenas Modo Analógico)

NOTA
• Função de configuração automática da imagem: Essa função fornece ao usuário as configurações ideais da tela. Quando o usuário conecta o monitor pela primeira vez, essa função ajusta automaticamente a tela de acordo com a configuração ideal para os sinais de entrada individuais.
• Função AUTO: Caso se depare com problemas, como uma tela ofuscada, letras ofuscadas, tela cintilante, com inclinação enquanto utiliza o dispositivo ou depois de ajustar a resolução da tela, pressione o botão de função AUTO para melhorar a resolução.

• Não jogue fora a caixa de papelão nem o material de empacotamento para o caso de precisar transportar o aparelho. Se precisar mandar o aparelho para outro lugar, coloque-o novamente em sua embalagem original.

Descarte com segurança:
• Não descarte este produto com o resto do lixo comum.
• O descarte deste produto deve ser feito de acordo com a legislação de sua região.

• Não esfregue a tela de cristal líquido com o dedo durante um longo período porque pode resultar em fantasmas na imagem.

• Alguns defeitos de ponto podem aparecer como manchas vermelhas, verdes ou azuis na tela. No entanto, isso não terá nenhum impacto ou efeito no desempenho do monitor.

• Se possível, use a resolução recomendada para obter uma melhor qualidade de imagem no monitor de cristal líquido. Caso seja usado em um modo diferente da resolução recomendada, algumas imagens escaladas ou processadas podem ser exibidas. Entretanto, essa é uma característica do painel de cristal líquido de resolução fixa.


• Deixar uma imagem fixa na tela durante muito tempo pode danificar a tela e queimar a imagem. Certifique-se de que utiliza uma proteção à tela no monitor. Este fenômeno também ocorre em produtos de outros fabricantes, e esta ocorrência não está coberta pela garantia.

• Não bata nem arranhe as partes frontal e laterais da tela com objetos metálicos. Caso contrário, pode danificar a tela.
• Certifique-se de que o painel está virado para a frente e seguro-o com ambas as mãos para movê-lo. Se deixar cair o produto, o produto danificado pode causar choques elétricos ou um incêndio. Contate um centro de assistência autorizado para a reparação.

• Evite altas temperaturas e humidade.

Funções do Painel de Controle

Controles do painel frontal



1 Botão MENU
2 Botão MODE
3 Botão AUTO
4 Botão EXIT
5 Desligar de ligar/Desligar e indicador de energia

Controle Função
1 Botão MENU
OSD BLOQUEADO / DESBLOQUEADO
Esta função permite bloquear as configurações atuais de controle, de forma que elas não possam ser alteradas inadvertidamente. Mantenha pressionado o botão MENU alguns segundos. A mensagem "OSD BLOQUEADO" deve aparecer.
Pode desbloquear as definições de tela a qualquer momento, pressionando o botão MENU durante alguns segundos. A mensagem "OSD DESBLOQUEADO" deve aparecer.

2 Botão MODE
Utilize este botão para entrar nos menus F-ENGINE, RELAÇÃO ORIGINAL, PHOTO EFFECT.
Para mais informações, consulte a página 16.

3 Botão AUTO
AJUSTE AUTOMÁTICO DE IMAGEM
Quando ajustar as configurações de exibição, sempre pressione o botão AUTO antes de realizar alguma modificação na tela.
Isso ajustará automaticamente a imagem do monitor para as configurações ideais para o tamanho atual de resolução de tela (modo de exibição).
O melhor modo de exibição é E1940S: 1366 x 768 E2240S: 1920 x 1080

4 Botão EXIT
Sair do OSD. (Menu de Tela)

5 Desligar de ligar/Desligar e indicador de energia
Use esse botão para ligar ou desligar o monitor.
O indicador de corrente ficará branco se o monitor está funcionando corretamente (Modo Ligado). Se a tela estiver em modo de latência (redução de consumo), irá piscar uma luz branca no indicador.

Funções do Painel de Controle

Controle Função

1 Botão MENU
OSD BLOQUEADO / DESBLOQUEADO
Esta função permite bloquear as configurações atuais de controle, de forma que elas não possam ser alteradas inadvertidamente. Mantenha pressionado o botão MENU alguns segundos. A mensagem "OSD BLOQUEADO" deve aparecer.
Pode desbloquear as definições de tela a qualquer momento, pressionando o botão MENU durante alguns segundos. A mensagem "OSD DESBLOQUEADO" deve aparecer.

2 Botão MODE
Utilize este botão para entrar nos menus F-ENGINE, RELAÇÃO ORIGINAL, PHOTO EFFECT.
Para mais informações, consulte a página 16.

3 Botão AUTO
AJUSTE AUTOMÁTICO DE IMAGEM
Quando ajustar as configurações de exibição, sempre pressione o botão AUTO antes de realizar alguma modificação na tela.
Isso ajustará automaticamente a imagem do monitor para as configurações ideais para o tamanho atual de resolução de tela (modo de exibição).
O melhor modo de exibição é E1940S: 1366 x 768 E2240S: 1920 x 1080

4 Botão EXIT
Sair do OSD. (Menu de Tela)

5 Desligar de ligar/Desligar e indicador de energia
Use esse botão para ligar ou desligar o monitor.
O indicador de corrente ficará branco se o monitor está funcionando corretamente (Modo Ligado). Se a tela estiver em modo de latência (redução de consumo), irá piscar uma luz branca no indicador.

Funções do Painel de Controle

Controle Função

1 Botão MENU
OSD BLOQUEADO / DESBLOQUEADO
Esta função permite bloquear as configurações atuais de controle, de forma que elas não possam ser alteradas inadvertidamente. Mantenha pressionado o botão MENU alguns segundos. A mensagem "OSD BLOQUEADO" deve aparecer.
Pode desbloquear as definições de tela a qualquer momento, pressionando o botão MENU durante alguns segundos. A mensagem "OSD DESBLOQUEADO" deve aparecer.

2 Botão MODE
Utilize este botão para entrar nos menus F-ENGINE, RELAÇÃO ORIGINAL, PHOTO EFFECT.
Para mais informações, consulte a página 16.

3 Botão AUTO
AJUSTE AUTOMÁTICO DE IMAGEM
Quando ajustar as configurações de exibição, sempre pressione o botão AUTO antes de realizar alguma modificação na tela.
Isso ajustará automaticamente a imagem do monitor para as configurações ideais para o tamanho atual de resolução de tela (modo de exibição).
O melhor modo de exibição é E1940S: 1366 x 768 E2240S: 1920 x 1080

4 Botão EXIT
Sair do OSD. (Menu de Tela)

5 Desligar de ligar/Desligar e indicador de energia
Use esse botão para ligar ou desligar o monitor.
O indicador de corrente ficará branco se o monitor está funcionando corretamente (Modo Ligado). Se a tela estiver em modo de latência (redução de consumo), irá piscar uma luz branca no indicador.

Ajuste do On Screen Display (OSD) Control (Controle na tela)

Ajuste da tela

Com o sistema On Screen Display Control, é rápido e fácil fazer ajustes no tamanho da imagem, na posição e nos parâmetros operacionais do monitor. Abaixo, segue um pequeno exemplo para familiarizá-lo com o uso dos controles. A próxima seção apresenta um perfil dos ajustes e das seleções disponíveis que podem ser feitas usando o OSD.

Para fazer ajustes no On Screen Display, siga estas etapas:



1 Pressione o Botão discricionário, em seguida, o menu principal do OSD aparece.

2 Para ser acesso ao controle, use os Botões correspondentes.

3 Utilize os botões (← / →) para ajustar a imagem para o nível desejado. Utilize o botão (↑) para selecionar outros itens do submenu.

4 Pressione o botão EXIT para sair do OSD

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

A tabela a seguir indica todos os menus de configuração, controle e ajuste do On Screen Display.

Menu principal	Submenu	Entrada	Descrição
IMAGEM	BRIHLO CONTRASTE NITIDEZ	Entrada D-SUB (Sinal analógico)	Para ajustar o brilho, contraste e nitidez da tela
COR	TEMP. COR (PREDEFINIR/USUÁRIO) GAMMA		Para personalizar a cor da tela
VISOR	HORIZONTAL VERTICAL REL. FASE		Para ajustar a posição da tela para melhorar a clareza e estabilidade da tela
OUTROS	IDIOMA LUZ DE ALIMENTAÇÃO BALANÇO BRANCOS CONF. FABRICA		Para alterar o idioma da tela para um ambiente operacional personalizado
MODE	F-ENGINE NORMAL INTERNET RELAÇÃO WIDE ORIGINAL PHOTO EFFECT		Para selecionar ou personalizar as definições da imagem desejada. Para ajustar o tamanho da tela para ajustar o modo de cor da tela.

NOTA
• A ordem dos ícones pode ser diferente da apresentada dependendo do modelo (13 - 15).

Ajuste do On Screen Display (OSD) Control (Controle na tela)

Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do Menu.




Pressione o botão MENU e o menu principal da tela OSD será exibido.

Nome do menu



Ícones



• EXT: Sair
• ←: Ajustar (reduzir/aumentar)
• →: Selecionar outro submenu
• ↑: Reiniciar para selecionar submenu

NOTA
• Talvez os idiomas do menu OSD (On Screen Display, informações na tela) do monitor sejam diferentes dos descritos no manual.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Menu principal	Submenu / Descrição
IMAGEM	BRIHLO Para ajustar o brilho da tela. CONTRASTE Para ajustar o contraste da tela. NITIDEZ Para ajustar a nitidez da tela.
COR	TEMP COR PREDEFINIR Para mover a cor da tela para corresponder a uma especificação de cor padrão sRGB, 6500K - 7500K. Monitor de cor vermelha - 8500K - 9300K. Monitor de cor azul.
USUÁRIO	VERMELHO: Configurar seus próprios níveis de cor vermelha. VERDE: Configurar seus próprios níveis de cor verde. AZUL: Configurar seus próprios níveis de cor azul.
GAMMA	Define o seu próprio valor gamma 0 / 1 / 2. No monitor, altos valores de gamma apresentam imagens claras e baixos valores gamma apresentam imagens escuras.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)


Menu principal	Submenu / Descrição
VISOR	HORIZONTAL Para mover a imagem para a esquerda ou direita. VERTICAL Para mover a imagem para cima ou para baixo. RELOGIO Para minimizar listras ou barras verticais visíveis no fundo da tela. O tamanho da tela horizontal também muda. FASE Para ajustar o foco da tela. Este item permite remover qualquer ruído horizontal e torna a imagem de caracteres mais limpa e nítida.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Menu principal	Submenu / Descrição
OUTROS	IDIOMA Para escolher o idioma no qual os nomes dos controles serão exibidos. LUZ DE ALIMENTAÇÃO Use esta função para definir o indicador de energia como ON ou OFF, na parte frontal do monitor. Caso coloque na opção OFF, será desligado. Se você o definir como ON em qualquer momento, o indicador de energia será ligado automaticamente. BALANÇO BRANCOS Se a saída da placa de vídeo for diferente das especificações necessárias, o nível da cor pode se deteriorar devido à distorção do sinal de vídeo. Quando você utilizar esta função, o nível do sinal é ajustado de acordo com o nível de saída padrão da placa de vídeo para que se possa obter a imagem ideal. Ative essa função quando as cores preta e branca estiverem presentes na tela. CONF. FABRICA Restaura todas as configurações padrão de fábrica exceto a de "IDIOMA". Pressione os botões para redefinir imediatamente.

Ajuste do On Screen Display (OSD) Control (Controle na tela)


Anteriormente, foi apresentado o procedimento para seleção e ajuste de um item usando o sistema OSD. Abaixo, estão listados os ícones, os nomes dos ícones e as descrições dos ícones de todos os itens do Menu.



Pressione o botão MODE e o menu principal da tela OSD será exibido.



Ícones



• EXT: Sair
• ←: Mover
• →: Selecionar outro submenu
• ↑: Reiniciar para selecionar submenu

NOTA
• Talvez os idiomas do menu OSD (On Screen Display, informações na tela) do monitor sejam diferentes dos descritos no manual.

Ajuste e seleção do On Screen Display (OSD)

Menu principal	Submenu / Descrição
F-ENGINE	NORMAL Selecione quando quiser utilizar o produto no ambiente de utilização mais geral. FILME Selecione quando for assistir a um vídeo ou filme. INTERNET Selecione quando for trabalhar em um documento (Word, etc.) DEMONSTRAÇÃO Este modo é apenas para demonstrar ao cliente nas lojas. A tela se divide ao meio para exibir o modo padrão à esquerda e o modo vídeo à direita, de modo que os consumidores possam verificar a diferença após ser aplicado o modo vídeo.

Ajuste e seleção do On Screen Display