

NAUDOTOJO VADOVAS

LED LCD MONITORIUS

(LED Monitorius*)

* LG LED monitoriai yra LCD monitoriai su galiniu LED apšvietimu.
Prieš pradėdami dirbti su aparatu, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir saugokite jį, nes gali prireikti ateityje.

29WP500 29WP50S
34WP500 34WP50S
34WP550

www.lg.com

Autorių teisės © 2020 LG Electronics Inc. Visos teisės saugomos.

TURINYS

LICENCIJA	2
SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS.....	3
MONITORIAUS NAUDOJIMAS	9
NAUDOTOJO NUSTATYMAI	10
TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS	18
GAMINIO SPECIFIKACIJOS	20

LICENCIJA

Kiekvienam modeliui taikomos skirtingos licencijos. Daugiau informacijos apie licenciją rasite apsilankę www.lg.com.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.

SURINKIMAS IR PARUOŠIMAS



DĖMESIO

- Visada naudokite tik originalius komponentus, kad užtikrintumėte saugumą ir tinkamas gaminio eksploatacijos ypatybes.
- Bet kokie žalai ar sužalojimams, atsiradusiems dėl nelegalių prekių naudojimo, garantija netaikoma.
- Rekomenduojama naudoti pateiktus komponentus.
- Jei naudosite LG nepatvirtintus bendrojo naudojimo kabelius, ekranas gali būti nerodomas arba galimi vaizdo triukšmai.
- Šiame dokumente esančiuose paveikslėliuose vaizduojamos įprastos procedūros, todėl jos gali skirtis nuo paties gaminio.
- Surinkdami gaminį netepkite pašalinių medžiagų (tepaly, alyvų, kt.) ant srieginių dalių. (Taip darydami galite sugadinti gaminį).
- Jei varžtus versite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu būdu sugadintam gaminiui.
- Neneškite monitoriaus apversto, kai jį laikote tik už stovo pagrindo. Monitorius gali nukristi nuo stovo ir taip galite susižeisti.
- Keliant ar pernešant monitorių, neliaskite jo ekrano. Monitoriaus ekraną veikianti jėga gali jį pažeisti.
- Dėl bangų modelio išvaizdos, priešingai nei bendrasis padengimo metodas, taikoma pridėdamas blizgios medžiagos į žaliavą. Turėdamas reikiamą išvaizdą, jis pasižymi tvirtumu. Prašome naudoti produktą pasitikint, nes visiškai nėra problemos to daryti.



PASTABA


- Komponentai gali atrodyti kitaip, nei parodyti čia.
- Visa šiame vadove pateikta informacija ir specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio pranešimo, kad būtų pagerintos gaminio eksploatacinės savybės.
- Norėdami įsigyti papildomų priedų, apsilankykite elektronikos parduotuvėje, internetinėje parduotuvėje arba susisiekiite su mažmeninės prekybos parduotuve, iš kurios pirkote gaminį.
- Pateiktas maitinimo laidas, priklausomai nuo regiono gali skirtis.

Palaikomos tvarkyklės ir programinė įranga

Galite atsisiųsti ir įdiegti naujausią versiją iš „LGE“ tinklapio (www.lg.com).

Tvarkyklės ir programinė įranga	Diegimo pirmenybė
Monitoriaus tvarkyklė	Rekomenduojama
OnScreen Control	Rekomenduojama
Dual Controller	Pasirenkama

Gaminio ir mygtukų aprašymas



Valdymo mygtuko naudojimas

Paspaudę vairasvirtės mygtuką arba pirštu pajudinę jį į kairę / dešinę / viršų / apačią, galėsite lengvai valdyti monitoriaus funkcijas.

Pagrindinės funkcijos

		Maitinimo įjungimas	Norėdami įjungti monitorių, pirštu paspauskite valdymo mygtuką.
		Maitinimo išjungimas	Norėdami išjungti monitorių, pirštu paspauskite ir palaikykite vairasvirtės mygtuką ilgiau nei 3 sek.
		Garsumo reguliavimas	Valdymo mygtuką pasukę į kairę arba dešinę galėsite nustatyti garsumą.


! PASTABA

- Valdymo mygtukas yra monitoriaus apačioje.

Monitoriaus statymas į kitą vietą ir kėlimas

Kai monitorių statote į kitą vietą arba keliate, laikykitės šių nurodymų, kad nesubraižytumėte arba nesugadintumėte monitoriaus bei užtikrintumėte saugų monitoriaus perkėlimą (taikoma visų dydžių ir formų monitoriams).

- Prieš monitorių pastatant kitoje vietoje, rekomenduojama jį laikyti originalioje dėžėje arba pakuotėje.
- Prieš judindami arba keldami monitorių, atjunkite jo maitinimo laidą ir visus kitus laidus.
- Tvirtai laikykite monitorių už jo šonų ir apačios. Nelaikykite skydelio.
- Kai laikote monitorių, ekranas turi būti nukreiptas nuo jūsų, kad jo nesubraižytumėte.
- Pernešdami monitorių stenkitės jo nekratyti ir per daug nepurtyti.
- Perkeldami monitorių, niekada jo neapverskite ir nepasukite į šonus – visada laikykite jį tiesiai.



! DĖMESIO

- Nelieskite monitoriaus ekrano, jei tik tai įmanoma.
 - Taip galite sugadinti ekraną arba dalį pikselių, naudojamų perteikiant vaizdą.
- Uei monitoriaus skydelį naudojate be stovo pagrindo, dėl valdymo mygtuko gali būti sutrikdytas monitoriaus stabilumas ir jis gali nukristi, taip jis gali būti sugadintas arba ką nors sužeisti. Be to, taip pat gali būti sutrikdytas valdymo mygtuko veikimas.

Laikymas ant stalo


- Pakelkite monitorių ir neapverstą padėkite ant stalo. Palikite bent 100 mm tarpą iki sienos, kad užtikrintumėte tinkamą ventiliaciją.

29WP500


29WP50S

34WP500

34WP50S



34WP550




DĖMESIO

- Ištraukite maitinimo laidą prieš pernešdami ar montuodami monitorių. Kyla elektros smūgio pavojus.
- Įsitinkinkite, kad naudojate prie gaminio pridėtą maitinimo laidą, bei prijunkite jį prie įžeminto elektros lizdo.
- Jei reikia kito maitinimo laido, susisiekite su vietiniu prekybos agentu arba apsilankykite mažmeninėje parduotuvėje.

Stovo aukščio reguliavimas 34WP550

- 1 Ant stovo pagrindo sumontuotą monitorių nustatykite į vertikalią padėtį.
- 2 Būtinai abiem rankom laikykite ir reguliuokite monitorių.

Maks. 110,0 mm



ĮSPĖJIMAS

- Reguliuodami ekrano aukštį, neuždėkite rankos ant stovo korpuso, kad nesusižeistumėte pirštų.

Kampo reguliavimas

- 1 Ant stovo pagrindo sumontuotą monitorių nustatykite į vertikalią padėtį.
- 2 Reguliuokite ekrano kampą.

29WP500

34WP500

29WP50S

34WP50S


Ekranas gali būti pakreiptas į priekį ir atgal nuo -5° iki 15° kampu, kad būtų patogus jį žiūrėti.

34WP550

Ekranas gali būti pakreiptas į priekį ir atgal nuo -5° iki 20° kampu, kad būtų patogus jį žiūrėti.

⚠ ĮSPĖJIMAS



- Kad reguliuodami ekraną nesusižeistumėte pirštų, nelaikykite apatinės monitoriaus rėmo dalies, kaip parodyti toliau.
- Būkite atsargūs, neliaskite ir nespaukite ekrano, kai reguliuojate monitoriaus kampą.

29WP500**29WP50S****34WP500****34WP50S****34WP550****„Kensington“ užrakto naudojimas**

„Kensington“ apsaugos sistemos jungtis yra monitoriaus apačioje.

Daugiau informacijos apie montavimą ir naudojimą rasite „Kensington“ užrakto vartotojo vadove arba interneto svetainėje <http://www.kensington.com>.

Naudodami „Kensington“ apsaugos sistemos kabelių monitorių prijunkite prie stalo.

29WP500**29WP50S****34WP500****34WP50S****34WP550****! PASTABA**

- Apsaugos sistema „Kensington“ yra atskirai užsakoma įranga. Papildomų priedų galite įsigyti daugumoje elektronikos parduotuvių.

Prie sienos montuojamo laikiklio montavimas


Šis monitorius atitinka prie sienos montuojamų laikiklių ar kitų suderinamų įrenginių specifikacijas.

! PASTABA

- Ant sienos montuojamas laikiklis yra parduodamas atskirai.
- Daugiau informacijos apie montavimą rasite ant sienos montuojamo laikiklio montavimo vadove.
- Prie sienos montuodami laikiklį pasistenkite nenaudoti per daug jėgos, nes taip galite pažeisti ekraną.
- Prieš montuodami monitorių ant sieninio montavimo laikiklio atjunkite stovą, atlikdami pirmiau apibūdintos stovo prijungimo procedūros veiksmus priešinga eilės tvarka.


Montavimas ant sienos

Monitorių montuokite bent jau 100 mm atstumu nuo sienos ir palikite apie 100 mm tarpą ties kiekviena monitoriaus puse, kad būtų užtikrinta tinkama ventilacija. Detalias montavimo instrukcijas galite gauti vietinėje mažmeninės prekybos parduotuvėje. Pakreipiamo prie sienos montuojamo laikiklio montavimo ir nustatymo instrukcijas rasite vadove.



Norėdami montuoti monitorių prie sienos, pritvirtinkite prie sienos montuojamą laikiklį (užsakomas atskirai) prie monitoriaus galo.

Įsitikinkite, kad prie sienos montuojamas laikiklis tinkamai užsifiksavo prie monitoriaus ir sienos.

Tvirtinimo prie sienos sistema (mm)	100 x 100
Standartinis varžtas	M4 x L10
Varžtų skaičius	4
Prie sienos montuojamas laikiklis (užsakomas atskirai)	LSW 149 

! PASTABA

- VESA standarto neatitinkantys varžtai gali sugadinti gaminį ir jis gali nukristi. „LG Electronics“ neatsako už nelaimingus atsitikimus, kuriuos gali sąlygoti nestandartiniai varžtai.
- Prie sienos montuojamo laikiklio rinkinyje yra montavimo vadovas ir visos reikalingos detalės.
- Prie sienos montuojamas laikiklis yra užsakomas atskirai. Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio prekybos atstovo.
- Ant sienos montuojamo laikiklio varžtų ilgis gali skirtis. Jei naudosite ilgesnius nei standartinio ilgio varžtus, galite pažeisti gaminio vidų.
- Daugiau informacijos rasite prie sienos montuojamo laikiklio vartotojo vadove.

 DĖMESIO

- Atjunkite maitinimo laidą prieš perkeldami arba montuodami monitorių, kad išvengtumėte elektros smūgio.
- Jei monitorių montuosite ant lubų ar kreivos sienos, monitorius gali nukristi ir sužeisti jus. Naudokite tik LG patvirtintą sieninį laikiklį ir kreipkitės į vietinį pardavėją arba kvalifikuotus meistrus.
- Jei varžtus vėsite per stipriai, galite sugadinti monitorių. Garantija negalios tokiu būdu sugadintam gaminiui.
- Naudokite VESA standartą atitinkantį ant sienos montuojamą laikiklį ir varžtus. Gaminio garantija negalios apgaditimams, kuriuos sąlygos nederamų komponentų naudojimas ar netinkamas naudojimas.
- Matuojant nuo galinės monitoriaus pusės, kiekvieno įsukto varžto ilgis turi būti 8 mm arba mažesnis.

MONITORIAUS NAUDOJIMAS

- Šiame naudotojo vadove pateiktos iliustracijos gali skirtis nuo realaus gaminio. Paspauskite valdymo mygtuką, pasirinkite Settings → Input ir pasirinkite įvesties parinktį.

⚠ DĖMESIO

- Nespauskite ekrano per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo iškraipymus.
- Nerodykite nejudančio vaizdo ekrane per ilgai. Tai gali sukelti vaizdo išlaikymą. Jei įmanoma, naudokite kompiuterio ekrano užsklandą.
- Kai maitinimo laidą jungiate į lizdą, naudokite įžemintą (3 skylių) daugialypį lizdą arba įžemintą elektros lizdą.
- Jei temperatūra yra žema, įjungtas monitorius gali blykčioti. Tai normalu.
- Kartais ekrane gali pasirodyti raudonų, žalių arba mėlynų taškelių. Tai normalu. Tai normalu.

Prisijungimas prie kompiuterio

- Šis monitorius palaiko „Plug and Play“* savaiminio įdiegimo funkciją.

* „Plug and Play“: Savaiminio įdiegimo funkcija leidžia prie kompiuterio pridėti įrenginį be jokių konfigūracijų ar rankinių būdų įdiegiamų tvarkyklių.

HDMI jungtis

Perduoda skaitmeninius vaizdo ir garso signalus iš kompiuterio į monitorių.

⚠ DĖMESIO

- Naudojant DVI į HDMI / DP („DisplayPort“) į HDMI kabelį galimos suderinamumo problemos.
- Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
- Rekomenduojami HDMI kabelių tipai
 - Didelės spartos HDMI™/™ kabelis
 - Didelės spartos HDMI™/™ kabelis su ethernetu

Prijungimas prie garso / vaizdo įrenginių

HDMI jungtis

Iš jūsų AV įrenginio HDMI į monitorių siunčia skaitmeninius vaizdo ir garso signalus.

⚠ PASTABA

- Naudojant DVI į HDMI / DP („DisplayPort“) į HDMI kabelį galimos suderinamumo problemos.
- Naudokite sertifikuotą kabelį, ant kurio būtų HDMI logotipas. Jei nenaudosite sertifikuoto HDMI kabelio, ekranas gali nieko nerodyti arba gali įvykti ryšio klaida.
- Rekomenduojami HDMI kabelių tipai
 - Didelės spartos HDMI™/™ kabelis
 - Didelės spartos HDMI™/™ kabelis su ethernetu

Išorinių įrenginių prijungimas

Ausinių jungtis

Ausinių prievadu išorinius įrenginius prijunkite prie monitoriaus.

⚠ PASTABA

- Išoriniai įrenginiai yra parduodami atskirai.
- Ausinių ir garsiakalbių funkcijos gali būti apribotos, priklausomai nuo kompiuterio ir išorinio įrenginio garso nustatymų.
- Jeigu naudojate ausines kampuotu kištuku, tai gali sukelti problemų prijungiant kitą išorinį įrenginį prie monitoriaus. Todėl rekomenduojame naudoti ausines su tiesiu kištuku.



Kamputas kištukas



Tiesus kištukas
(Patartina)

NAUDOTOJO NUSTATYMAI

! PASTABA

- Jūsų monitoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiamo vadove pateiktų paveikslėlių.


Pagrindinio meniu aktyvavimas



- 1 Paspauskite monitoriaus apačioje esantį valdymo mygtuką.
- 2 Valdymo mygtuką pastumkite į viršų / apačią ir į kairę / dešinę, kad nustatytumėte parinktį.
- 3 Norėdami išeiti iš pagrindinio meniu dar kartą spustelėkite valdymo mygtuką.

Mygtukas	Meniu Būsena	Aprašymas
	Pagrindinis meniu išjungtas	Ijungiamas pagrindinis meniu.
	Pagrindinis meniu įjungtas	Išeinama iš pagrindinio meniu. (Ilgiau nei 3 sekundes palaikę nuspaustą mygtuką išjungsite monitorių. Tokių būdu išjungti monitorių galite bet kuriuo metu, net kai yra įjungta OSD.)
	Pagrindinis meniu išjungtas	Pritaiko monitoriaus garsumo lygį.
	Pagrindinis meniu įjungtas	Ijungiamas Input funkcija.
	Pagrindinis meniu išjungtas	Pritaiko monitoriaus garsumo lygį.
	Pagrindinis meniu įjungtas	Ijungiamos Settings funkcijos.
	Pagrindinis meniu išjungtas	Rodo dabartinės įvesties informaciją.
	Pagrindinis meniu įjungtas	Išjungia monitorių.
	Pagrindinis meniu išjungtas	Rodo dabartinės įvesties informaciją.
	Pagrindinis meniu įjungtas	Ijungiamas Picture Mode funkcija.

Pagrindinio meniu funkcijos



Pagrindinis meniu	Aprašymas
Input	Nustatomas įvesties režimas.
Power Off	Išjungia monitorių.
Settings	Konfigūruojami ekrano nustatymai.
Picture Mode	Nustatomas vaizdo režimas.
Exit	Išeinama iš pagrindinio meniu.

Meniu nustatymai

- 1 Norėdami peržiūrėti OSD meniu, paspauskite monitoriaus apačioje esantį valdymo mygtuką ir įjunkite parinktį Settings.
- 2 Valdymo mygtuką pastumkite į viršų / apačią ir į kairę / dešinę, kad nustatytumėte parinktį.
- 3 Norėdami grįžti į ankstesnį meniu arba nustatyti kitus meniu elementus, spustelėkite valdymo mygtuko ◀ piktogramą arba paspauskite (⏻).
- 4 Jei norite išeiti iš OSD meniu, spauskite valdymo mygtuko ▶ piktogramą, kol išeisite.



Quick Settings



Input



Picture



General

! PASTABA

- : Įjungta
- : Išjungta

Quick Settings

Settings > Quick Settings	Aprašymas	
Brightness	Sureguliuoja ekrano kontrastą ir šviesumą.	
Contrast		
Volume	Pritaiko garsumo lygį. ! PASTABA • Mute / Unmute galite reguliuoti valdymo mygtuku ▼, esančiu meniu Volume.	
Color Temp	Custom	Vartotojas gali reguliuoti raudoną, žalią arba mėlyną spalvą pagal poreikį.
	Warm	Nustato rausvo tono ekrano spalvas.
	Medium	Nustato ekrano spalvą tarp raudono ir mėlyno tono.
	Cool	Nustato mėlso tono ekrano spalvas.
	Manual	Vartotojas gali nustatyti spalvos temperatūrą.

Input

Settings > Input	Aprašymas	
Input List	Parenkamas įvesties režimas.	
Aspect Ratio	Reguliuojamas ekrano vaizdo formatas.	
	Full Wide	Vaizdo įrašai rodomi plačiame ekrane, nepriklausomai nuo vaizdo įrašų signalo įvesties.
	Original	Rodo vaizdą pagal įvesties vaizdo signalo vaizdo formatą.
	Cinema 1	Padidina ekrano vaizdo formatą iki 21:9.
	Cinema 2	Padidina ekrano vaizdo formatą iki 21:9, įskaitant juodą titrams skirtą juostą apačioje.
Auto Input Switch	Kai automatinis įvesties jungiklis nustatytas „On“ režimu, monitorius automatiškai perjungiamas nauja įvestimi, kai prijungiama.	
	On	Aktyvuoja Auto Input Switch.
	Off	Išjungia Auto Input Switch.

Picture

! PASTABA

- Galimas nustatyti režimas priklauso nuo Picture Mode signalo.

Settings > Picture	Aprašymas		SDR signalas	HDR signalas
Picture Mode	Custom	Leidžia vartotojui keisti kiekvieną elementą.	0	0
	Vivid	Padidina vaizdų kontrastingumą, ryškumą ir raiškumą ekrane.	0	0
	HDR Effect	Optimizuoja ekraną dideliu dinaminiam diapazonui.	0	X
	Reader	Ekraną vaizduojamas dokumentų skaitymui. OSD meniu galite pašviesinti ekraną.	0	X
	Cinema	Optimizuoja ekraną vaizdo įrašo vaizdo efektams pagerinti.	0	0
	FPS	Šis režimas optimizuotas FPS žaidimams.	0	0
	RTS	Šis režimas optimizuotas RTS žaidimams.	0	0
	Color Weakness	Šis režimas skirtas vartotojams, kurie negali raudonos atskirti nuo žalios. Vartotojai, kurie sunkiai atpažįsta spalvas, gali lengvai atskirti šias dvi spalvas.	0	X
	! PASTABA Jei keičiamas Picture mode, gali mirgėti ekranas arba pasikeisti AK ekrano skiriamoji galia.			

Settings > Picture		Aprašymas	
Picture Adjust	Brightness	Sureguliuoja ekrano spalvų kontrastą ir šviesumą.	
	Contrast		
	Sharpness	Reguliuojamas ekrano aštrumas.	
	SUPER RESOLUTION+	High	Optimizuoja ekraną ryškiausiems atvaizdams. Geriausiai tinka didelės raiškos vaizdo įrašams ar žaidimams.
		Middle	Optimizuoja ekraną patogiai peržiūrai, kai atvaizdai rodomi per vidurį, tarp žemo ir aukšto režimų. Geriausiai tinka UCC arba SD vaizdo įrašams.
		Low	Optimizuoja ekraną paprastiems atvaizdams. Geriausiai tinka nuotraukoms ar atvaizdams su nedideliu judėjimu.
		Off	Rodo dažniausią nustatymą. Išjungia nustatymą SUPER RESOLUTION+.
		 PASTABA Kadangi ši funkcija padidina prastos raiškos vaizdo ryškumą, nerekomenduojama jos naudoti įprastam tekstui arba darbalaukio piktogramoms. Tai padarius galimas bereikalingai aukštas ryškumas.	
	Black Level	Nustatomas perėjimo lygis (tik HDMI).	
		Poslinkis: tai nuoroda vaizdo signalui, nurodanti tamsiausią spalvą, kokią gali rodyti monitorius.	
		High	Išlaikomas dabartinis ekrano kontrasto santykis.
		Low	Sumažinamas juodos spalvos kiekis ir padidinamas baltos spalvos kiekis dabartiniame ekrano kontrasto santykyje.
	DFC	On	Automatiškai pagal ekraną reguliuojamas šviesumas.
		Off	Išjungiamą DFC funkcija.

Settings > Picture		Aprašymas	
Game Adjust	Response Time	Atsižvelgiant į ekrano vaizdo judėjimą, nustatomas rodomo vaizdo reakcijos laikas. Įprastoje aplinkoje rekomenduojama nustatyti į Fast. Esant daugiau judėjimo, patartina pasirinkti Faster. Nustačius Fester, vaizdas gali strigti.	
		Faster	Reakcijos laikas nustatomas į Faster.
		Fast	Reakcijos laikas nustatomas į Fast.
		Normal	Reakcijos laikas nustatomas į Normal.
		Off	Nenaudoja laiko reakcijos gerinimo funkcijos.
		FreeSync	Užtikrinamas tolygus ir tikroviškas vaizdas sinchronizuojant vertikalų įvesties signalo dažnį su išvesties signalu.  DĖMESIO • Palaikoma sąsaja: HDMI • Palaikoma vaizdo plokštė: Vaizdo plokštė palaiko „AMD FreeSync“, jei reikia. • Palaikoma versija: Įsitikinkite, kad turite naujausią vaizdo plokštės tvarkyklę. • Daugiau informacijos ir reikalavimus rasite AMD tinklalapyje http://www.amd.com/FreeSync.
	On	FreeSync funkcija įjungta.	
	Off	FreeSync funkcija išjungta.	
	Black Stabilizer	Galite valdyti juodos spalvos kontrastą, kad geriau matytumėte tamsias scenas. Didinant Black Stabilizer vertę, ekrane pašviesinami žemi pilkumo lygiai. (Tamsiame žaidimo ekrane galite lengvai atskirti objektus.) Kai mažinama Black Stabilizer vertė, patamsinamos žemo pilkos spalvos lygio sritys ir didinamas ekrano dinaminis kontrastas.	
	Crosshair	Kryžiuokas nurodo ekrano centrą šaudykliniuose (FPS) žaidimuose. Vartotojai gali pasirinkti Crosshairs, kuris labiausiai atitinka žaidimo aplinką iš keturių skirtingų Crosshairs. • Kai monitorius išjungiamas ar pereina į energijos taupymo režimą, Crosshair ypatybė automatiškai Off.	

Settings > Picture		Aprašymas	
Color Adjust	Gamma	Mode 1, Mode 2, Mode 3	Kuo aukštesnė gamos vertė, tuo tamsesnis vaizdas. Kuo mažesnė gamos vertė, tuo vaizdas šviesesnis.
		Mode 4	Jei gamos nustatymų koreguoti nereikia, pasirinkite Mode 4.
	Color Temp	Nustatykite savo norimą spalvų temperatūrą.	
		Custom	Vartotojas gali reguliuoti raudoną, žalią arba mėlyną spalvą pagal poreikį.
		Warm	Nustato rausvo tono ekrano spalvas.
		Medium	Nustato ekrano spalvą tarp raudono ir mėlyno tono.
		Cool	Nustato melsvo tono ekrano spalvas.
		Manual	Vartotojas gali nustatyti spalvos temperatūrą.
	Red, Green, Blue	Galite pakeisti vaizdo spalvas naudodami spalvas Red, Green ir Blue.	
	Six Color	Galima keisti spalvas pagal kliento reikalavimus keičiant šešių spalvų (raudonos, žalios, mėlynos, žalsvai mėlynos, rausvai raudonos ir geltonos) sodrumą ir išsaugant nustatymus.	
		Hue	Reguliuojamas ekrano tonas.
		Saturation	Reguliuojamas ekrano spalvų grynys. Kuo mažesnė vertė, tuo mažiau sodrios ir ryškesnės spalvos. Kuo aukštesnė vertė, tuo sodresnės ir tamsesnės spalvos.
Picture Reset	Do you want to reset your picture settings?	Yes	Grįžta į numatytuosius nustatymus.
		No	Atšaukia pasirinkimą.

General

Settings > General		Aprašymas	
Language	Meniu ekrane nustato norimą kalbą.		
SMART ENERGY SAVING	Išlaikykite energiją naudodami apšvietimo kompensavimo algoritmą.		
	High	Didelio efektyvumo SMART ENERGY SAVING funkcija taupo energiją.	
	Low	Mažo efektyvumo SMART ENERGY SAVING funkcija taupo energiją.	
	Off	Išjungiamo funkcija.	
	 PASTABA - Energijos taupymo duomenų vertė gali skirtis, priklausomai nuo plokščių ir plokščių tiekėjų. - Jei pasirinkta SMART ENERGY SAVING parinktis High arba Low, monitoriaus skaitis tampa mažesnis ar didesnis priklausomai nuo šaltinio.		
	Power LED	On	Jungiamas maitinimo LED.
Off		Išjungiamas maitinimo LED.	
Automatic Standby	Funkcija, kuri ekrane neatliekant jokių veiksmų tam tikrą laiką, monitorių išjungia automatiškai. Galite nustatyti laikmačio automatinio išjungimo funkciją. (8H, 6H, 4H, ir Off)		
OSD Lock	Ši funkcija išjungia meniu konfigūraciją ir nustatymą.		
	On	Aktyvuoja OSD užraktą.	
	Off	Išjungia OSD užraktą.	
	 PASTABA Visos funkcijos išungtos išskyrus Brightness, Contrast, Volume, Input, OSD Lock ir Information.		
Information	Bus rodoma toliau pateikta informacija apie ekraną: Total Power On Time, Resolution.		
Reset to Initial Settings	Do you want to reset your settings?	Yes	Grįžta į numatytuosius nustatymus.
		No	Atšaukti atstatymą.

TRIKDŽIŲ ŠALINIMAS

Ekrane nieko nerodoma.	
Ar monitoriaus maitinimo laidas yra įjungtas?	Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.
Ar maitinimo LED dega?	Patikrinkite maitinimo laido jungtį ir paspauskite maitinimo mygtuką.
Ar yra įjungtas maitinimas ir maitinimo LED šviečia baltai?	Patikrinkite, ar prijungta įvestis į jungtą (Settings – Input).
Ar vis dar rodomas pranešimas No Signal?	Pranešimas rodomas, kaip tarp kompiuterio ir monitoriaus nėra signalo kabelio arba jis yra atjungtas. Patikrinkite kabelį ir iš naujo jį prijunkite.
Ar rodomas pranešimas Out of Range?	Ši problema pasireiškia, jei kompiuterio (vaizdo plokštės) siunčiami signalai nepatenka į horizontalų arba vertikalų monitoriaus dažnio diapazoną. Perskaitykite šio vartotojo vadovo „Gaminio specifikacijos“ skyrių ir nustatykite atitinkamą dažnį.
Ekrane rodomas vaizdas yra nestabilus ir juda. / Monitoriuje rodomi vaizdai palieka šešėlių atspindžius.	
Ar pasirinkote rekomenduojamą skiriamąją gebą?	- Jei pasirinkta HDMI 1080i 60 / 50 Hz skiriamoji geba (persidengianti), ekranas gali mirksėti. Skiriamąją gebą pakeiskite į 1080p arba į rekomenduojamą gebą. - Jei rekomenduojama (optimali) vaizdo plokštės skiriamoji geba nebus nustatyta, tekstas gali susilieti, ekranas gali būti pritemęs, vaizdas ekrane gali būti nukirstas arba netinkamai sulgiuotas. - Nustatymo metodai gali skirtis priklausomai nuo kompiuterio ar operacinės sistemos, todėl kai kurios skiriamosios gebos gali neveikti, priklausomai nuo vaizdo plokštės veikimo. Tokiu atveju kreipkitės pagalbos į kompiuterio ar vaizdo plokštės gamintoją.
Ar vaizdas lieka užstrigęs, net jei monitorių išjungiame?	- Jei ekrane ilgą laiką rodomas vienas vaizdas, galima sugadinti monitorių ir vaizdas bus užlaikomas. - Naudokite ekrano užsklandą, kad prailgintumėte monitoriaus veikimo laiką.
Ar ekrane matomos dėmės?	Naudojant monitorių ekrane gali atsirasti keistų dėmių (raudonų, žalių, mėlynų, baltų ar juodų). Tai normalu LCD ekranams. Tai nėra gedimas ir nėra susiję su monitoriaus veikimu.
Kai kurios funkcijos yra išjungtos.	
Ar paspaudę Meniu mygtuką negalite pasirinkti kai kurių funkcijų?	OSD yra užrakintas. Išjungiamas OSD Lock skiltyje General.

Ar rodomas pranešimas „Neatpažįstamas monitorius, aptiktas „Plug and Play“ (VESA DDC) monitorius“?	
Ar įdiegėte ekrano tvarkyklę?	• Įsitikinkite, kad siunčiatės monitoriaus tvarkyklę iš mūsų tinklapio: http://www.lg.com. • Įsitikinkite, kad vaizdo plokštė palaiko „Plug and Play“ funkciją.
Iš ausinių prievado nesklinda garsas.	
Ar vaizdai rodomi be garso?	• Įsitikinkite, kad ausinių prievado jungtys yra tinkamai pagamintos. • Pamėginkite padidinti garsumą valdymo mygtuku. • Nustatykite kompiuterio garso išvestį į naudojamą monitorių: (Nustatymas gali skirti priklausomai nuo naudojamos operacinės sistemos.)

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

29WVP500

Spalvų sodrumas	Palaikomos 8 bitų / 10 bitų spalvos.	
Skiriamoji geba	Maks. skiriamoji geba	2560 x 1080 esant 75 Hz
	Rekomenduojama skiriamoji geba	2560 x 1080 esant 60 Hz
Energijos šaltiniai	Galios vertinimas	19 V — — 1,3 A
	Energijos sąnaudos	Įjungta: 16 W įpr. (ENERGY STAR® standartas) * Miego režimu (Budėjimo režimas) ≤ 0,5 W ** Išjungta: ≤ 0,3 W
AC / DC adapteris	ADS-25SFA-19-3 19025E tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba ADS-25FSF-19 19025EPCU-1 tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba ADS-25FSF-19 19025EPBR-1 tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba ADS-25FSF-19 19025EPI-1 tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba ADS-25FSF-19 19025EPG-1 tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba ADS-25FSF-19 19025EPB-1 tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba LCAP21A tipo, gamintojas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba LCAP26-A tipo, gamintojas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba LCAP26-E tipo, gamintojas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba LCAP26-I tipo, gamintojas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba LCAP26-B tipo, gamintojas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba AD10560LF tipo, gamintojas „PI Electronics (H.K.) Ltd.“ arba AD2139S20 tipo, gamintojas „PI Electronics (H.K.) Ltd.“ arba AD2139620 tipo, gamintojas „PI Electronics (H.K.) Ltd.“ Išvestis: 19 V — — 1,3 A	

Aplinkos sąlygos	Veikimo sąlygos	Temperatūra	Nuo 0 °C iki 40 °C
		Drėgmė	Mažesnė nei 80 proc.
	Sandėliavimo sąlygos	Temperatūra	Nuo -20 °C iki 60 °C
		Drėgmė	Mažesnė nei 85 proc.
Matmenys	Monitoriaus dydis (plotis x aukštis x gylis)		
	Su stovu (mm)	688,5 x 405,0 x 223,8	
	Be stovo (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9	
Svoris (be pakuotės)	Su stovu (kg)	4,5	
	Be stovo (kg)	4,0	

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.

Simbolis ~ reiškia kintamąją srovę, o simbolis — reiškia nuolatinę srovę.

Energijos sunaudojimo lygis gali skirtis, priklausomai nuo veikimo sąlygų ir monitoriaus nuostatų.

* Įjungtos būsenos energijos sunaudojimas matuojamas pagal „ENERGY STAR“[®] bandymų standartą.

** Monitorius pereis į Užmigimo Režimą po kelių minučių (maks. 5 minučių).

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

29WP50S

Spalvų sodrumas	Palaikomos 8 bitų / 10 bitų spalvos.	
Skiriamoji geba	Maks. skiriamoji geba	2560 x 1080 esant 75 Hz
	Rekomenduojama skiriamoji geba	2560 x 1080 esant 60 Hz
Energijos šaltiniai	Galios vertinimas	19 V — — 1,3 A
	Energijos sąnaudos	Įjungta: 25,5 W įpr. (Pristatymo būklė) * Miego režimu (Budėjimo režimas) ≤ 0,5 W ** Išjungta: ≤ 0,3 W
AC / DC adapteris	ADS-25SFA-19-3 19025E tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba ADS-25FSF-19 19025EPCU-1 tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba ADS-25FSF-19 19025EPBR-1 tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba ADS-25FSF-19 19025EPI-1 tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba ADS-25FSF-19 19025EPG-1 tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba ADS-25FSF-19 19025EPB-1 tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba LCAP21A tipo, gamintojas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba LCAP26-A tipo, gamintojas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba LCAP26-E tipo, gamintojas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba LCAP26-I tipo, gamintojas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba LCAP26-B tipo, gamintojas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba AD10560LF tipo, gamintojas „PI Electronics (H.K.) Ltd.“ arba AD2139S20 tipo, gamintojas „PI Electronics (H.K.) Ltd.“ arba AD2139620 tipo, gamintojas „PI Electronics (H.K.) Ltd.“ Išvestis: 19 V — — 1,3 A	

Aplinkos sąlygos	Veikimo sąlygos	Temperatūra	Nuo 0 °C iki 40 °C
		Drėgmė	Mažesnė nei 80 proc.
	Sandėliavimo sąlygos	Temperatūra	Nuo -20 °C iki 60 °C
		Drėgmė	Mažesnė nei 85 proc.
Matmenys	Monitoriaus dydis (plotis x aukštis x gylis)		
	Su stovu (mm)	688,5 x 405,0 x 223,8	
	Be stovo (mm)	688,5 x 313,4 x 76,9	
Svoris (be pakuotės)	Su stovu (kg)	4,5	
	Be stovo (kg)	4,0	

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.

Simbolis ~ reiškia kintamąją srovę, o simbolis — reiškia nuolatinę srovę.

Energijos sunaudojimo lygis gali skirtis, priklausomai nuo veikimo sąlygų ir monitoriaus nuostatų.

* On (Įjungta) režimo elektros energijos suvartojimas matuojamas pagal LGE testavimo standarto reikalavimus (visapusiš baltos spalvos, maksimali skiriamoji geba).

** Monitorius pereis į Užmigimo Režimą po kelių minučių (maks. 5 minučių).

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

34WP500 34WP550

Spalvų sodrumas	Palaikomos 8 bitų / 10 bitų spalvos.		
Skiriamoji geba	Maks. skiriamoji geba	2560 x 1080 esant 75 Hz	
	Rekomenduojama skiriamoji geba	2560 x 1080 esant 60 Hz	
Energijos šaltiniai	Galios vertinimas	19 V — 2,0 A	
	Energijos sąnaudos	Įjungta: 23 W įpr. (ENERGY STAR® standartas) * Miego režimu (Budėjimo režimas) ≤ 0,5 W ** Išjungta: ≤ 0,3 W	
AC / DC adapteris	ADS-455N-19-3 19040G tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba ADS-455Q-19-3 19040E tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba ADS-45FSQ-19 19040EPG-1 tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba ADS-45FSQ-19 19040EPK-1 tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1 tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1 tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba LCAP21C tipo, gamintojas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba LCAP26B-E tipo, gamintojas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba LCAP26B-A tipo, gamintojas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba AD10530LF tipo, gamintojas „PI Electronics (H.K.) Ltd.“ arba AD2137520 tipo, gamintojas „PI Electronics (H.K.) Ltd.“ arba AD2137620 tipo, gamintojas „PI Electronics (H.K.) Ltd.“ Išvestis: 19 V — 2,1 A		
Aplinkos sąlygos	Veikimo sąlygos	Temperatūra	Nuo 0 °C iki 40 °C
		Drėgmė	Mažesnė nei 80 proc.
	Sandėliavimo sąlygos	Temperatūra	Nuo -20 °C iki 60 °C
		Drėgmė	Mažesnė nei 85 proc.

			34WP500	34WP550
Matmenys	Monitoriaus dydis (plotis x aukštis x gylis)	Su stovu (mm)	816,7 x 483,8 x 223,3	816,7 x 568,3 x 260,0
		Be stovo (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3	816,7 x 364,9 x 65,3
Svoris (be pakuotės)	Su stovu (kg)		5,9	6,8
	Be stovo (kg)		4,9	4,9

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.

Simbolis ~ reiškia kintamąją srovę, o simbolis — reiškia nuolatinę srovę.

Energijos sunaudojimo lygis gali skirtis, priklausomai nuo veikimo sąlygų ir monitoriaus nuostatų.

* Jjungtos būsenos energijos sunaudojimas matuojamas pagal „ENERGY STAR[®]“ bandymų standartą.

** Monitorius pereis į Užmigimo Režimas po kelių minučių (maks. 5 minučių).

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

34WP50S

Spalvų sodrumas	Palaikomos 8 bitų / 10 bitų spalvos.		
Skiriamoji geba	Maks. skiriamoji geba	2560 x 1080 esant 75 Hz	
	Rekomenduojama skiriamoji geba	2560 x 1080 esant 60 Hz	
Energijos šaltiniai	Galios vertinimas	19 V — 2,0 A	
	Energijos sąnaudos	Ijungta: 35 W įpr. (Pristatymo būklė) * Miego režimu (Budėjimo režimas) ≤ 0,5 W ** Išjungta: ≤ 0,3 W	
AC / DC adapteris	ADS-455N-19-3 19040G tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba ADS-455Q-19-3 19040E tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba ADS-45FSQ-19 19040EPG-1 tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba ADS-45FSQ-19 19040EPK-1 tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba ADS-45FSQ-19 19040EPCU-1 tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba ADS-45FSQ-19 19040EPBR-1 tipo, gamintojas „SHENZHEN HONOR ELECTRONIC“ arba LCAP21C tipo, gamintojas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba LCAP26B-E tipo, gamintojas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba LCAP26B-A tipo, gamintojas „LIEN CHANG ELECTRONIC ENTERPRISE“ arba AD10530LF tipo, gamintojas „PI Electronics (H.K.) Ltd.“ arba AD2137520 tipo, gamintojas „PI Electronics (H.K.) Ltd.“ arba AD2137620 tipo, gamintojas „PI Electronics (H.K.) Ltd.“ Išvestis: 19 V — 2,1 A		
Aplinkos sąlygos	Veikimo sąlygos	Temperatūra	Nuo 0 °C iki 40 °C
		Drėgmė	Mažesnė nei 80 proc.
	Sandėliavimo sąlygos	Temperatūra	Nuo -20 °C iki 60 °C
		Drėgmė	Mažesnė nei 85 proc.

Matmenys	Monitoriaus dydis (plotis x aukštis x gylis)	
	Su stovu (mm)	816,7 x 483,8 x 223,3
	Be stovo (mm)	816,7 x 364,9 x 65,3
Svoris (be pakuotės)	Su stovu (kg)	5,9
	Be stovo (kg)	4,9

Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio pranešimo.

Simbolis ~ reiškia kintamąją srovę, o simbolis — — — reiškia nuolatinę srovę.

Energijos sunaudojimo lygis gali skirtis, priklausomai nuo veikimo sąlygų ir monitoriaus nuostatų.

* On (Įjungta) režimo elektros energijos suvartojimas matuojamas pagal LGE testavimo standarto reikalavimus (visapusiš baltos spalvos, maksimali skiriamoji geba).

** Monitorius pereis į Užmigimo Režimą po kelių minučių (maks. 5 minučių).

Gamyklinis palaikymo režimas (iš anksto nustatytas režimas kompiuteryje)

HDMI

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)	Poliškumas (H / V)	Pastabos
640 x 480	31,469	59,94	-/-	
640 x 480	37,5	75	-/-	
800 x 600	37,879	60,317	+/+	
800 x 600	46,875	75	+/+	
1024 x 768	48,363	60	-/-	
1024 x 768	60,123	75,029	+/+	
1152 x 864	53,697	60	-/+	
1280 x 720	45	60	+/+	
1280 x 1024	63,981	60,02	+/+	
1280 x 1024	79,976	75,025	+/+	
1600 x 900	60	60	+/+	
1680 x 1050	65,29	59,954	-/+	
1920 x 1080	67,5	60	+/-	
2560 x 1080	66,636	59,98	-/+	Rekomenduojamas režimas
2560 x 1080	83,915	74,99	-/+	
2560 x 1440	88,86	59,95	-/+	Only for XBOX

HDMI sinchronizavimas (vaizdas)

Gamyklinis palaikymo režimas (iš anksto nustatytas režimas)	Horizontalusis dažnis (kHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)	Pastabos
480p	31,5	60	
576P	31,25	50	
720p	37,5	50	
720p	45,0	60	
1080p	56,25	50	
1080p	67,5	60	
2160p	67,5	30	

Maitinimo LED indikatorius

Režimas	LED spalva
Ijungus	Baltas (Keletą sekundžių)
Miego režimas (Budėjimo režimas)	Išjungta
Išjungus	Išjungta



Gaminio modelis ir serijos numeris pateiktas gale ir vienoje gaminio pusėje.
Užsirašykite juos toliau, jei jums reikės bet kokios paslaugos.

Modelis

Serijos nr.

(tik 29WP500/34WP500/34WP550)



This Product qualifies for ENERGY STAR®

Changing the factory default configuration and settings or enabling certain optional features and functionalities may increase energy consumption beyond the limits required for ENERGY STAR® certification.

Refer to ENERGYSTAR.gov for more information on the ENERGY STAR® program.