LG
Life's Good

TELEPÍTÉSI KÉZIKÖNYV

LG digitális tartalomszolgáltatás

(SIGNAGE MONITOR)

A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót, és őrizze meg azt, mert később még szükség lehet rá.

webOS 1.0

www.lg.com

Tartalom


AZ ÜZEMBE HELYEZÉSI MENÜ MEGNYITÁSA 3

ÜZEMBE HELYEZÉSI MENÜ 4

- Signage Setup (Tartalomszolgáltató beállítása) ...4
- USB Cloning (USB USB-klónozás) 8
- Password Change (Jelszómódosítás) 8
- Tile Mode (Mozaik üzemmód) 9
- Fail Over (Automatikus bemenetváltás) 11
- ISM Method (ISM üzemmód) 12
- Server (Kiszolgáló) 14
- Lock Mode (Lezárt mód) 14

Az Üzembe helyezési menü megnyitása

1 Nyomja le és tartsa lenyomva a **SETTINGS (BEÁLLÍTÁSOK)** gombot 5 másodpercig.



2 Ha megjelenik a Toast(A jobb felső sarok), írja be a jelszót.

(Az alapértelmezett érték: 0, 0, 0, 0 → OK)

3 Ha a képernyőn megjelent az **Installation Menu (Üzembe helyezési menü),** válassza ki a kívánt elemet.

- Signage Setup (Tartalomszolgáltató beállítása)
- USB Cloning (USB másolása)
- Password Change (Jelszó megváltoztatása)
- Tile Mode (Mozaik üzemmód)
- Fail Over (Feladatátvétel)
- ISM Method (ISM üzemmód)
- Server (Kiszolgáló)
- Lock Mode (Távirányító lezárási mód)

MEGJEGYZÉS

- A kézikönyvben szereplő ábrák eltérhetnek a valóságtól.

Üzembe helyezési menü

MEGJEGYZÉS

- A Telepítési kézikönyvben bemutatott funkciók nem bizonyos típuson érhetők el.

Signage Setup (Tartalomszolgáltató beállítása)

Ezt a menüt az üzembe helyezés után a Digital Signage (Digitális tartalomszolgáltató) konfigurálására használhatja.

Power On Status (Állapot a tápkábel csatlakoztatásakor)

- Kiválaszthatja, hogy a monitor tápkábelének csatlakoztatásakor a monitor milyen üzemmódba lépjen.
- A PWR, STD és LST lehetőségek közül választhat.
- A PWR On (Be) állapotba állítja a monitort a tápkábel csatlakoztatásakor.
- Az STD Standby (Készenlét) állapotba állítja a monitort a tápkábel csatlakoztatásakor.
- Az LST az előző állapotra állítja vissza a monitort.

IR Operation (Infravörös érzékelő működése)

- Ha az IR Operation (Infravörös érzékelő működése) Normal (Normál) állapotra van állítva, a távirányító használható.
- Ha az IR Operation (Infravörös érzékelő működése) Power Key Only (Csak bekapcsológomb) állapotra van állítva, csak a bekapcsológomb használható.
- Ha az IR Operation (Infravörös érzékelő működése) Block All (Összes blokkolása) állapotra van állítva, a távirányító nem használható.

Local Key Operation (A készülék gombjainak működése)

- Ha a Local Key Operation (A készülék gombjainak működése) Normal (Normál) állapotra van állítva, a készülék gombja használható.
- Ha a Local Key Operation (A készülék gombjaina k működése) Power Key Only (Csak bekapcsológomb) állapotra van állítva, csak a bekapcsológomb használható.
- Ha a Local Key Operation (A készülék gombjainak működése) Block All (Összes blokkolása) állapotra van állítva, a készülék gombja nem használható.

Wake On LAN (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül)

- Beállíthatja a Wake On LAN (Bekapcsolás LAN-kapcsolaton keresztül) funkció használatát.
- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha ezt a lehetőséget On (Be) helyzetbe állítja, a Wake On LAN (Bekapcsolás a LAN-kapcsolaton keresztül) funkció működik, és a készülék távolról is bekapcsolható a LAN-kapcsolaton keresztül.
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a Wake On LAN (Bekapcsolás a LAN-kapcsolaton keresztül) funkció le lesz tiltva.

No Signal Power Off (Kikapcsolás jel hiányában) (15 perc)

- Kiválaszthatja, hogy használja-e a 15 Min Force Off (15 perc után kikapcsolás) funkciót.
- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha On (Be) helyzetbe állítja ezt a lehetőséget, a készülék kikapcsol, ha 15 percig No Signal (Nincs jel) állapotban marad.
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a 15 Min Force Off (15 perc után kikapcsolás) funkció le lesz tiltva.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, állítsa be az Off (Ki) lehetőséget.

Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)

- Kiválaszthatja, hogy használja-e a 4 Hours Off (4 óra után kikapcsolás) funkciót.
- Ez a lehetőség 4 Hours (4 óra) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha 4 Hours (4 óra) helyzetbe állítja ezt a lehetőséget, a készülék kikapcsol, ha 4 órán keresztül nem nyomja meg a távirányító gombjait.
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a 4 Hours Off (4 óra után kikapcsolás) funkció le lesz tiltva.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, állítsa be az Off (Ki) lehetőséget.

DPM

- Konfigurálhatja a DPM (Display Power Management – Képernyő energiagazdálkodása) funkciót.
- Ki: ez a lehetőség beállítható Off (Ki), 5 sec.(5 másodperc), 10 sec. (10 másodperc), 15 sec. (15 másodperc), 1 min. (1 perc), 3 min. (3 perc), 5 min. (5 perc) vagy 10 min. (10 perc) értékre.
- Ha ez a lehetőség nincs Off (Ki) helyzetbe állítva, a monitor akkor lép DPM üzemmódba, ha nincs jel.
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a DPM funkció le lesz tiltva.
- Az alábbi esetekben a DPM csak Ki, illetve 10 perc beállításra állítható be. Ha a DPM beállítása 5 másodperc, 10 másodperc, 15 másodperc, 1 perc vagy 5 perc volt, akkor az automatikusan átvált 10 percre.
  - Amikor az USB Auto Playback (Lejátszás USB-ről) opció beállítása Photo (Fénykép) vagy Movie (Film)
  - Amikor a Fail Over (Átkapcsolás) opció beállítása Auto (Automatikus) vagy Manual (Kézi)

Baud rate (9600/115 200) (Adatsebesség 9600/115 200)

- Beállíthatja az RS-232 interfész átviteli sebességét.
- Választhat a 9600 vagy 115 200 érték közül.
- 9600-as beállítás esetén az RS-232 interfész adatátviteli sebessége 9600 bit/s lesz.
- 115 200-as beállítás esetén az RS-232 interfész adatátviteli sebessége 115 200 bit/s lesz.

OSD Portrait Mode (Off, On) (OSD álló mód – Be, Ki)

- Elforgatja a képernyőmenüt az óramutató járásával ellenkező irányba.
- Ez a lehetőség On (Be) vagy Off (Ki) helyzetbe állítható.
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a funkció ki lesz kapcsolva.
- Bekapcsolt állásban a képernyőmenü 90 fokot fog elfordulni az óramutató járásával ellenkező irányba. Ebben az esetben az egér nem használható.

Check Screen (Képernyő ellenőrzése)

- A Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció ellenőrzi, hogy a képernyő széleinél vannak-e rendellenességek. R, G és B OSD-k jelennek meg egy másodperces időközönként a képernyőn, és egy RGB érzékelő teszteli a területeket.
- Ha On (Be) helyzetbe van állítva, a Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció engedélyezve van.
- Ha Off (Ki) helyzetbe van állítva, a Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció le van tiltva.
- Ha a Portrait (Álló) üzemmód On (Be) helyzetbe van állítva, a Check Screen (Képernyő ellenőrzése) funkció ki van kapcsolva és nem aktív.

Power On Delay (0 – 250) (Bekapcsolás késleltetése – 0-250)

- Ez a funkció késlelteti a bekapcsolást azért, hogy elkerülhető legyen a több monitor egyidejű bekapcsolásából adódó túlterhelés.
- 0 és 250 másodperc közötti késleltetési időtartam állítható be.

Digital Audio Input (Digitális audiobemenet)

- HDMI/DISPLAYPORT: a HDMI vagy DISPLAYPORT által a monitor hangszórói felé továbbított digitális jelek hangja hallhatóvá válik.
- Audio In (Audiobemenet): A monitor hangszóróján keresztül hallhatóvá teszi a hangot a HDMI és DISPLAYPORT, valamint az Audio In port csatlakoztatásával.

Speaker (Hangszóró)

- Ha ezt a lehetőséget On (Be) helyzetbe állítja, a monitor hangszóróin keresztül hallhatja a hangot. (* A monitor-hangszórókat külön lehet megvásárolni.)
- Ha ezt a lehetőséget Off (Ki) helyzetbe állítja, a monitor hangszóróin keresztül nem hallhatja a hangot.

USB Auto Playback (USB automatikus lejátszás)

- Ez a funkció automatikusan lejátssza a fényképeket és videókat egy USB eszköz csatlakoztatásakor. A fényképek és videók anélkül játszhatók le, hogy manuálisan kiválasztaná a View Photos/Movies (Fényképek/videók megtekintése) menüt.
- Ha az USB Auto Playback (USB automatikus lejátszása) opciónál a Film lehetőséget választja, akkor az USB-s eszköz legfelső mappaszintjén lévő videofájlokat automatikusan, egymás után lejátssza a készülék. Bekapcsoláskor a Signage (Tartalomszolgáltató) automatikusan megkeresi és lejátssza az USB-n lévő videofájlokat.
- Ha az USB Auto Playback (USB automatikus lejátszása) opciónál a Fénykép lehetőséget választja, akkor az USB-s eszköz legfelső mappaszintjén lévő képfájlokat automatikusan, egymás után lejátssza a készülék. Bekapcsoláskor a Signage (Tartalomszolgáltató) automatikusan megkeresi és lejátssza az USB-n lévő fényképeket. Ez a funkció azonban nem elérhető a SuperSign tartalmak megjelenítése közben.

Set ID (1 ~ 1000) (Készülékazonosító)

- Ha képmegjelenítési céllal több készüléket csatlakoztat a képernyőhöz, minden készülékhez hozzárendelhet egyedi készülékazonosító számot. Rendeljen hozzá 1-től 1000-ig terjedő számokat, és lépjen ki az opcióból. A készülékekhez rendelt készülékazonosító használatával külön-külön vezérelheti az összes készüléket.

Reset Set ID (Készülékazonosító visszaállítása)

- A termék készülékazonosítója 1-re állítható.

Standby PWR Control (Készenléti bekapcsolásvezérlés)

- Annak beállítása, hogy az EDID érték a monitor kikapcsolásakor is megmaradjon-e.
- Értéke On (Be) vagy Off (Ki) lehet.
- On (Be) beállítás esetén az EDID érték megmarad a monitor kikapcsolásakor.
- Off (Ki) beállítás esetén az EDID érték elveszik a monitor kikapcsolásakor.
- Off (Ki) beállítás esetén az EDID érték a bemenet és a típus szerint tárolható.

BLU Maintenance Mode (BLU karbantartási üzemmód)

- Be- vagy kikapcsolja a fényességkarbantartás funkciót.
- Ha On (Be) helyzetbe van állítva, a fényességkarbantartás-funkció be van kapcsolva. (XF2B, XF3C: Fénysűrűség 2500 nit)
- Ha Off (Ki) helyzetbe van állítva, a fényességkarbantartás-funkció ki van kapcsolva. (XF2B: Fénysűrűség 2500 nit, XF3C: Fénysűrűség 3000 nit)

Power Indicator (Tápellátásjelző)

- Ez a funkció lehetővé teszi a tápellátásjelző beállításainak konfigurálását.
- Ha On (Be) helyzetbe van állítva, a tápellátásjelző világít.
- Ha Off (Ki) helyzetbe van állítva, a tápellátásjelző nem világít.
- Attól függetlenül, hogy a tápellátásjelző beállítása On (Be) vagy Off (Ki), a tápellátásjelző a monitor bekapcsolása után körülbelül 15 másodpercig világítani fog.

Wi-Fi Zone (Wi-Fi zóna) (1~17)

- Ezzel a funkcióval beállítható az egyes országokban engedélyezett vezeték nélküli csatorna zónája.
- Beállítható értéktartomány: 1–17. Használat előtt adja meg az országnak megfelelő zónát.
- Zónaváltás esetén a készülék 5 másodpercen belül újraindul.
- A Wi-Fi zone (Wi-Fi zóna) értéke a következőképp alakul az egyes országokban:

Wi-Fi Zone	Ország
1	Myanmar, Iraq, Libya, Yemen, Oman, Kuwait, Bahrain, UAE, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan
2	Myanmar, Iraq, Libya, Yemen, Oman, Kuwait, Bahrain, UAE, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan
3	South Africa, Kenya, Algeria, Israel, Tunisia, Uganda
4	Pakistan, Qatar, Nigeria, China
5	Saudi Arabia
6	Myanmar, Iraq, Libya, Yemen, Oman, Kuwait, Bahrain, UAE, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan
7	Vietnam, Malaysia, Thailand, India, Australia, New Zealand, Singapore, Iran, Jordan, Sri Lanka, Lebanon, HongKong, Kazakhstan
8	Brazil, Ecuador, Argentina, Peru, Chile, Venezuela, Philippines, Mexico, Columbia, Panama
9	Canada, USA
10	Taiwan, Honduras, El Salvador, Guatemala
11	Korea
12	Japan
13	Egyéb európai országok
14	Morocco
15	Indonesia
16	Egypt
17	Ukraine, Russia

Factory Reset (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

- Lehetőség van a készülék gyári értékekre való visszaállítására.

USB Cloning (USB USB-klónozás)

A termék beállításai átmásolhatók más készülékekre.

Send to USB (Küldés USB-re)

- A fájlformátum aktuális beállításai elmenthetők egy USB eszközre.
- Adjon meg egy fájlnevet, és az „OK" megnyomásával fejezze be a mentést.
- A következő elemek mentése nem lehetséges: Advanced Control (Speciális beállítások) a PICTURE (KÉP) menüpontban, Clock (Óra), Sleep time (Elalvásidőzítő), Power on delay (Bekapcsolás késleltetése), Set ID (Készülékazonosító), Tile ID (Mozaikelem-azonosító), valamint a NETWORK (HÁLÓZAT) menüpont elemei.

Receive from USB (Fogadás USB-ről)

- USB eszközről importálhat konfigurációs fájlokat, és megváltoztathatja az adott készülék beállításait.
- Egy másik modell beállítás fájljának használata nem megfelelő működést eredményezhet.
- Az importálás befejeztével a készülék öt másodpercen belül kikapcsol.

Logo Image Download (Logókép letöltése)

- A bekapcsolási képek letölthetők és alkalmazhatók.
- Az alkalmazni kívánt képet az USB eszköz legfelsőbb szintjén lévő „LG_MONITOR" mappában kell tárolni.
- A letöltés befejezésekor a készülék újraindul, és az új kép lesz használatban.

FIGYELEM

- A Configuration Cloning (Konfigurációk másolása) funkció használatához kizárólag FAT32 fájlrendszer szerint formázott USB-tárolóeszközt használjon. Ha az USB-tárolóeszközt más fájlrendszer szerint formázza, előfordulhat, hogy nem működik megfelelően.

Password Change (Jelszómódosítás)

A jelszó az Installation (Üzembe helyezés) menüben változtatható meg.
Biztonsági okokból lehetőség van a jelszó megváltoztatására. Írjon be egy 4 számjegyből álló jelszót. Írja be újra ugyanazt a jelszót a „Confirm Password" (Jelszó megerősítése) mezőbe.

Tile Mode (Mozaik üzemmód)

A beépített képernyő ugyanúgy konfigurálható ahogy a többi képernyő konfigurálva van.
A funkció használata
- A monitornak számos más készülékkel együttesen kell megjelenítenie a képet.
- Olyan működési módban kell lennie, amely lehetővé teszi az elosztón és DP csatlakozón keresztül történő összeköttetést.
- Mozaik üzemmód: sor × oszlop (sor = 1 és 15, oszlop = 1 és 15)
- 15 × 15 áll rendelkezésre.

Row (1-15) (Sor 1-15)

- A mozaiksorok számának beállítása.

Column (1-15) (Oszlop 1-15)

- A mozaikoszlopok számának beállítása.

Tile ID (1-225) (Mozaikazonosító 1-225)

- A mozaik azonosítójának beállítása.
- A kiválasztott azonosító megjelenik a képernyőn.

Natural (Természetes)

- A természetesebb megjelenítés érdekében a képek részben kimaradnak hogy a képernyők közötti távolságot kompenzálják.

Reset (Alapbeállítás)

- Visszaállítja a Tile Mode (Mozaik üzemmód) opciót.
- A Tile Reset (Mozaik alapbeállításba) opció kiválasztása esetén az összes mozaikbeállítás visszaáll a gyári értékre, és a képernyő visszatér Full Screen Mode (Teljes képernyős üzemmód) állapotba.

MEGJEGYZÉS

- Ha a Tile Mode (Mozaik üzemmód) engedélyezve van, akkor a rendszer kikapcsolja az Smart Energy Saving (Intelligens energiatakarékos üzemmódot), hogy a képminőség megegyezzen a más kijelzőkön látható képminőséggel.

Mozaik üzemmód

Ez a készülék további monitorokkal is mozaikképbe rendezhető, nagy méretű mozaik-kijelzőt kialakítva.

• Off (Ki):
Amikor a Tile Mode (Mozaik üzemmód) ki van kapcsolva.

• 1X2:
2 monitor használata esetén



Tile ID
(Mozaikelem-azonosító)

• 2X2:
4 monitor használata esetén



• 3X3:
9 monitor használata esetén



• 4X4:
16 monitor használata esetén



• 5X5:
25 monitor használata esetén



Mozaik üzemmód - Természetes üzemmód

Ha aktív ez a funkció, azokat a képrészleteket, amelyek egy teljes kép esetében a képernyők közötti sávokra esnének, kihagyja a megjelenítő.

Előtte



Utána



Fail Over (Automatikus bemenetváltás)

A legnagyobb prioritású bemeneti forrás lesz kiválasztva.

Off (Ki)

- Az Auto-Fail Over (Automatikus feladatátvétel) funkció le lesz tiltva.

Auto

- A bemeneti jelforrás a meghatározott rendnek megfelelően változik. Ha több bemeneti forrás áll rendelkezésre, a készülék a legmagasabb prioritással bírót választja ki.
- Prioritás: 1.HDMI1, 2.HDMI2, 3.DISPLAYPORT, 4.DVI-D és 5.Internal Memory

Manual (Kézi)

- A bemeneti jelforrás a meghatározott rendnek megfelelően változik. Ha több bemeneti forrás áll rendelkezésre, a készülék a legmagasabb prioritással bírót választja ki.
- A prioritás 1 és 4 között állítható. Az 5-ös prioritás a belső memóriához tartozik.

MEGJEGYZÉS

- A File Manager (Fájlkezelő) alkalmazással átmásolt tartalmak a gyökérkönyvtárba kerülnek.
- Ha a Fail Over (Automatikus bemenetváltás) funkció átvált Internal Memory (Belső memória) bemenetre, akkor a készülék megjeleníti az USB-s eszköz legfelső mappaszintjén lévő kép- és videofájlokat.
- Ha egy adott mappában kép és videofájlok egyaránt vannak, akkor csak a videofájlok jelennek meg.
- A SuperSign által megosztott tartalmat a „normal" nevű mappába menti a készülék, a belső memóriára. Ezért a SuperSign által megosztott tartalom nem kerül automatikusan lejátszásra Fail Over (Automatikus bemenetváltás) esetén.

ISM Method (ISM üzemmód)

Ha a monitor hosszabb ideig állóképet jelenít meg, előfordulhat a kép „beégése". Az ISM módszer egy olyan funkció, amely megakadályozza a kép beégését.

Mode (Mód)

- A kívánt Képernyőkímélő üzemmód kiválasztása.
- Normal (Normál): Az ISM módszer nem működik.
- Inversion (Inverzió): A „beégés" megelőzése érdekében a képernyőn a színeket invertálja. (Ez a lehetőség nem választható, ha az aktuális bemeneti forrás a „Nincs jel".)
- Orbiter (Műhold): A „beégés" megelőzése érdekében egyszerre három képponttal, meghatározott rendben mozdítja el a képernyő helyzetét. (Ez a lehetőség nem választható, ha az aktuális bemeneti forrás a „Nincs jel".)
- White Wash (Fehér mosás): A „beégés" megelőzése érdekében fehér mintázatot jelenít meg.
- Color Wash (Színes mosás): A „beégés" megelőzése érdekében váltakozva fehér és színes mintázatot jelenít meg.
- Washing Bar (Elmosó sáv): A képernyőn a kép finom elmozgatásához egy sávot jelenít meg. Letöltheti a kívánságának megfelelő képet, és megjelenítheti a sávon.
- User Image (Felhasználói kép): Megjeleníti a kívánt képeket egy USB-tárolóeszköz használatával.

Repeat (Ismétlés)

- Off, just 1 time (Ki, csak egyszer): Ha kiválasztja a kívánt üzemmódot, és megnyomja a KÉSZ gombot, az ISM azonnal működésbe lép.
- On (Be): Ha a képernyő változatlan marad egy meghatározott várakozási időn keresztül, akkor az ISM a megadott ideig működésbe lép.

Wait (Várakozás)

- 1 és 24 óra között állíthatja be az időt.
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Repeat (Ismétlés) funkciót On (Be) értékre állította.
- Az ISM funkció akkor indul el, amikor a kép adott ideig kimerevedik.

Duration (Időtartam)

- A következő lehetőségeket adhatja meg: 1–10 perc/20 perc/30 perc/60 perc/90 perc/120 perc/180 perc/240 perc.
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Repeat (Ismétlés) funkciót On (Be) értékre állította.
- Az ISM a megadott ideig működik.

Action Cycle (Műveleti ciklus)

- A következő lehetőségeket adhatja meg: 1–10 perc/20 perc/30 perc/60 perc/90 perc/120 perc/180 perc/240 perc.
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta az Inversion (Inverzió) vagy az Orbiter (Műhold) funkciót.
- Orbiter (Műhold): Meghatározott időközönként elmozdítja a képernyő helyzetét.
- Inversion (Inverzió): Meghatározott időközönként invertálja a képernyő színét.

Bar Image (Sáv kép)

- Off (Ki): Fix, 300 x 1080 képpont felbontású sáv megjelenítése, majd a sáv mozgatása.
- On (Be): Megjeleníti és mozgatja a felhasználó által letöltött képet. A kép 1080-as rögzített magassággal jelenik meg, szélessége azonos a letöltött képével. Ugyanakkor ha a kép szélessége 300 képpont alatt van, akkor a rögzített érték 300 lesz.
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a Washing Bar (Elmosó sáv) funkciót.
- Ha csak egy képet töltött le, a sáv elmozdul, és egyedül a kép jelenik meg.
- Ha több képet töltött le, maximum négy kép jelenik meg egymás után ciklusonként.

Bar Color (Sávszín)

- Hat színből választhat: piros, zöld, kék, fehér, fekete és szürke.
- Ez a funkció csak akkor működik, ha a Bar Image (Sávszín) beállítása Off (Ki).
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a Washing Bar (Elmosó sáv) funkciót.

Transparency (Átlátszóság)

- Off (Ki): A sáv átlátszatlanul jelenik meg.
- On (Be): A sáv átlátszóan jelenik meg. (Átlátszóság: 50%)
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a Washing Bar (Elmosó sáv) funkciót.

Direction (Irány)

- Left To Right (Balról jobbra): A sáv balról jobbra mozog.
- Right To Left (Jobbról balra): A sáv jobbról balra mozog.
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a Washing Bar (Elmosó sáv) funkciót.

Bar Image Download (Sávkép letöltése)

- Kép letöltéséhez a képnek az „ISM" mappán belül kell lennie az USB-meghajtóján.
- Új képfájl letöltése előtt törölje a régieket a belső memóriából.
- Támogatott képfájltípusok: „BMP", „JPG", „JPEG", „PNG", „GIF"
- Maximum négy képet tölthet le. (Felbontás: 1920 x 1080 vagy kisebb)
- Ha nincsenek képek, vagy törölve lettek a már meglévők, akkor az alapértelmezett kép kerül felhasználásra. (Az alapértelmezett kép a fehér sáv képe.)
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a Bar Image (Sávkép) funkció On (Be) értékre van állítva.

User Image Download (Felhasználói kép letöltése)

- Kép letöltéséhez a képnek az „ISM" mappán belül kell lennie az USB-meghajtóján.
- Új képfájl letöltése előtt törölje a régieket a belső memóriából.
- Támogatott képfájltípusok: „BMP", „JPG", „JPEG", „PNG", „GIF"
- Maximum négy képet tölthet le. (Felbontás: 1920 x 1080 vagy kisebb)
- Ha nincsenek képek, vagy törölve lettek a már meglévők, akkor az alapértelmezett kép kerül felhasználásra. (Az alapértelmezett kép egy fehér háttérkép.)
- Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha kiválasztotta a User Image (Felhasználói kép) funkciót.

*** Útmutató a letöltött sávképek/felhasználói képek visszaállításához vagy törléséhez**

- A visszaállításhoz kövesse az alábbi útvonalat: Installation > Signage Setup > Factory Reset (Telepítés > Signage beállítás > Gyári beállítások visszaállítása).
- A Fájlkezelőben válassz a Belső memória lehetőséget, majd törölje a letöltött tartalmakat.

Server (Kiszolgáló)

Set Automatically (Beállítás automatikusan)

- A monitor úgy lesz beállítva automatikusan, hogy a SuperSign kiszolgáló keresheti azt.

Server IP (Kiszolgáló IP)

- Ebben a menüben állítható be a SuperSign kiszolgáló IP-címe.

Server Status (Kiszolgáló állapota)

- A Server Status (Kiszolgáló állapota) megjeleníti a monitor és a SuperSign kiszolgáló közötti kapcsolat állapotát.
- Not connected (Nincs csatlakoztatva): azt jelzi, hogy a monitor nincs csatlakoztatva a SuperSign kiszolgálóra.
- Waiting for approval (Várakozás az engedélyre): azt jelzi, hogy a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra, de még nincs engedélyezve.
- Rejected (Engedély megtagadva): azt jelzi, hogy a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra, de el lett utasítva.
- Connected (Csatlakoztatva): azt jelzi, hogy a monitor csatlakozik a SuperSign kiszolgálóra, és engedélyezve lett.

Lock Mode (Lezárt mód)

USB

- Megakadályozható az USB eszközök használata.

Reset to Initial Settings (Visszaállítás kezdeti beállításra)

- Megakadályozhatja a kezdeti beállítás használatát.


LG
Life's Good