LG
Life's Good

EGYSZERŰSÍTETT KÉZIKÖNYV

Vezeték nélküli hangfal


Kérjük, a készülék használatba vétele előtt alaposan olvassa el és a későbbi használat céljából őrizze meg ezt a kézikönyvet.
A speciális funkciókra vonatkozó utasítások megtekintéséhez nyissa meg a http://www.lg.com weboldalt és töltse le a Használati útmutatót. Fennáll a lehetősége annak, hogy a Használati útmutató csak részben vonatkozik egységére.

MAGYAR

MODELL
SK5



www.lg.com
Copyright © 2018-2019 LG Electronics Inc. Minden jog fenntartva.



Előlap




⏻ (Készenlét) ····· A készüléket BE vagy KIkapcsolja

F (Funkció) ····· Funkció kiválasztása

+/— (Hangerő) ····· Hangerő beállítása

Hátlap



DC IN ····· Csatlakozás az AC adapterhez

OPTICAL IN ··· Használja optikai egység csatlakoztatásához

PORTABLE IN Használja szállítható egység csatlakoztatásához

USB ····· Használja USB egység csatlakoztatásához

HDMI OUT (TV ARC) Használja a TV-hez történő csatlakoztatáshoz

HDMI IN ····· Csatlakozás egy eszköz HDMI kimenetéhez

Ha az optikai kábel nem a megfelelő irányban van csatlakoztatva, az károsodást okozhat az optikai csatlakozóban.

1 Mélynyomó-kapcsolat

Helyezze a vezeték nélküli mélysugárzót a hangfal közelébe és kövesse az alábbi utasításokat.


1. Csatlakoztassa a vezeték nélküli mélysugárzó és a soundbar hálózati kábelét a konnektorhoz.
2. Kapcsolja be a Sound Bar hangfalat:
   A Sound Bar és a vezeték nélküli mélysugárzó csatlakoztatása **automatikusan** történik. A mélysugárzó zöld LED fénye bekapcsol.

A mélysugárzó kézi csatlakoztatása

Ha a mélysugárzó nem ad hangot, akkor próbálja meg manuálisan csatlakoztatni.

1. Nyomja meg a vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő **Pairing** gombot.
   - A vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő zöld LED gyorsan villog. (Ha a zöld LED nem villog, akkor nyomja meg hosszan a Pairing gombot.)
2. Kapcsolja be a fő készüléket.
3. A párosítás befejeződött.
   - A vezeték nélküli mélysugárzó hátoldalán levő zöld LED világítani kezd.

A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében a mélysugárzót és a Sound Bart helyezze legalább 1 méter távolságra az egyéb készülékektől (pl. vezeték nélküli router, mikrohullámú sütő stb.).




2 TV csatlakoztatás

A hangfalhoz és a TV-hez történő csatlakoztatáshoz használjon optikai (Ⓐ) vagy HDMI ARC (Ⓑ) csatlakozást.


Ⓐ Az optikai csatlakozás

1. A hangfal TV-hez történő csatlakozásához használjon optikai kábelt.
2. Lépjen be a TV Beállítások menüjébe és állítsa be a [Külső hangszóró (optikai)] paramétert.



Ⓑ A HDMI (ARC) csatlakozás


1. A hangfal TV-hez történő csatlakozásához használjon HDMI kábelt.
2. Lépjen be a TV Beállítások menüjébe és állítsa be a [Külső hangszóró (HDMI ARC)] paramétert.



- A HDMI csatlakozás nem áll rendelkezésre, ha a TV-készülék nem támogatja a HDMI ARC funkciót.
- Ha a készülék egyidejűleg OPTICAL és ARC módon is csatlakoztatva van, akkor az ARC jel lesz a prioritás.


További eszközcsatlakozások

1. Az alábbiak szerint csatlakoztassa a külső eszközöket.



2. A távvezérlő vagy készülék **F** gombjának többszöri megnyomásával állítsa be a bemeneti forrást.

Távvezérlő




ASC/DTS V:X/STANDARD: A hangeffektus kiválasztása.

NIGHT ON/OFF: A hangerő csökkentése éjszaka.

WOOFER +/-: A mélysugárzó hangerejének beállítása.

AUTO POWER ON/OFF: Automatikus bekapcsolás bemeneti jel esetén.

Az akkumulátor cseréje



További adatok

Műszaki adatok

Energia fogyasztás	Lásd a típustáblán.
	Hálózat készenléti állapotban: 1,2 W (ha minden hálózati port aktiválva van)
AC adapter	• Modell : DA-38A25 • Gyártó : Asian Power Devices Inc. • Bemenet : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz • Kimenet : 25 V ⎓ 1,52A
Méretek (SZ x M x Á)	Kb. 891,0 mm X 57,5 mm X 87,8 mm Lábbal együtt
Busz tápfeszültsége (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Erősítő (Teljes RMS kimeneti teljesítmény)	360 W RMS

Az egység kivitelezése és tulajdonságai bármikor módosíthatók, bármilyen előzetes értesítés nélkül.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

A készülék be- és kikapcsolásához állítsa be az AUTOMATIKUS BE-/KIKAPCSOLÁS funkciót.

Információk a nyílt forráskódú szoftverrel kapcsolatban

A termékben található GPL, LGPL, MPL és más nyílt forráskódú licencek forráskódjának beszerzése érdekében látogasson el a http://opensource.lge.com webhelyre.

A forráskód mellett minden hivatkozott licencfeltétel, jótállási nyilatkozat és szerzői jogi közlemény letölthető.

Az LG Electronics a vonatkozó költségeknek megfelelő összegért (az adathordozó, a szállítás és a kezelés költségei) CD-ROM-on is biztosítani tudja Önnek a nyílt forráskódot, ha írásos kérelmet küld az opensource@lge.com e-mail-címre.

Ez az ajánlat a termék utolsó kiszállításának idejétől számított három évig érvényes. Ez az ajánlat mindenki számára érvényes, akihez eljut ez az információ.

Megfelelőségi nyilatkozat

CE

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy a Vezetéknélküli Hangsáv típusú rádiókészülék megfelel a 2014/53/EU számú irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Figyelmeztetés: a készülék üzembehelyezésekor és működtetésekor legalább 20cm-es távolságnak kell lennie a készülék és a test között.

Frekvenciatartomány	Kimenő teljesítmény (Max.)
2402 – 2480 MHz	10 dBm
5730 – 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE