JEDNODUCHÝ NÁVOD

3D Blu-ray™/ DVD systém domácího kina

Pokyny pro využívání pokročilých funkcí naleznete na http://www.lg.com, kde si můžete stáhnout i uživatelskou příručku. Od některých částí obsahu tohoto manuálu se vaše jednotka může lišit.

LHB755W LHA855W

ČEŠTINA




www.lg.com

LHB755W-DT.BEUSLLS_BDEULLS_SIMPLE_v2_CZE.indd 1 2015-11-17 □□ 1:00:21



Přední panel




USB port · · · · · · · · · · · · · · · · Připojte zařízení USB.
⏏ · · · · · · · · · · · · · Otevřít / Zavřít diskovou jednotku
⏯ · · · · · · · · · · · · · · · · Spustí / pozastaví přehrávání.
■ · Zastaví přehrávání.
F · · · · · · · · · · · · · Změní vstupní zdroj nebo funkci.
⏻/I · · · · · · · · · · · · · · · · Napájení zapnuto / vypnuto
Otočný regulátor hlasitosti · · · · · · · · Nastaví hlasitost.

Zadní panel




SPEAKERS · · · · · · · · · · Připojení k reproduktorům.
LAN · · · · · · · · · · · · · · · · · · Připojení k internetu.
HDMI OUT (TV ARC) · · · · · · · Připojení k televizoru.
HDMI IN 1, 2 · · · · · · Připojení k digitálnímu zařízení.
ANTENNA FM · · · · · · · · · Připojení k anténě rádia.
AUX (L/R) INPUT Připojení k analogovému zařízení.
OPTICAL IN · · · · · · Připojení k digitálnímu zařízení.

1 Sestavení reproduktorů




O feritovým jádrem (volitelné)



2 Připojení reproduktorů

Konstrukce reproduktorů a způsob připojení se může v závislosti na modelu lišit.



3 Spárování s bezdrátovým přijímačem

1. Připojte zadní reproduktory k bezdrátovému přijímači.
2. Zapojte napájecí kabel bezdrátového přijímače do zásuvky.
3. Zapněte přehrávač :
   Přehrávač a bezdrátový přijímač se **připojí** automaticky. Na bezdrátovém přijímači se rozsvítí žluto-zelená LED.

Pokud není slyšet ze zadních reproduktorů, které jsou připojeny k bezdrátovému přijímači, žádný zvuk, postupujte, prosím, následovně.


i. Nastavte hlasitost přehrávače na minimum.
   Na displeji se zobrazí "VOL MIN".
ii. Stiskněte a podržte tlačítko 🔇(Mute) na dálkovém ovládání asi 3 vteřiny.
   Na displeji se objeví "WL RESET".
iii. Stiskněte a podržte stisknuté **PAIRING** na zadní straně bezdrátového přijímače déle než 5 vteřin za použití špičky pera.
iv. Odpojte napájecí kabel přehrávače a bezdrátového přijímače. Opět je zapojte.

4 Připojení televizoru

Připojte se k přehrávači a k televizoru pomocí HDMI ARC (Ⓐ) nebo HDMI & Optical (Ⓑ).


Ⓐ HDMI(ARC) Připojení

1. Připojit přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI.
2. Nastavte přepínač vstupů na televizoru na HDMI.
3. Nastavte [External Speaker (HDMI ARC)] v menu nastavení televizoru.
4. Postupujte pomocí dálkového ovládání podle pokynů na obrazovce televizoru.




Ⓑ HDMI & Optical Připojení

1. Připojení přehrávač k televizoru pomocí HDMI & Optického kabelu.
2. Nastavte přepínač vstupů na televizoru na HDMI.
3. Nastavte [External Speaker (Optical)] v menu nastavení televizoru.
4. Postupujte pomocí dálkového ovládání podle pokynů na obrazovce televizoru.



5 Nabídka Home

Po počátečním nastavení se na televizní obrazovce objeví nabídka Home. Vychutnejte si různé funkce přehrávače.



Chcete-li využívat služeb online, tak by přehrávač měl být připojen k internetu prostřednicím kabelového nebo bezdrátového připojení.

Ovladač zařízení



Stáhněte si vzdálenou aplikaci LG AV do vašeho zařízení.

LG Sound Sync (Bezdrátový)



režimem soukromého zvuku



S MUSIC flow



Pro více informací si stáhněte návod k obsluze online. **http://www.lg.com**

Další informace

Technické údaje


Požadavky na příkon	Viz hlavní štítek na spodním panelu.
Spotřeba	Viz hlavní štítek na spodním panelu.
	Síťový pohotovostní režim : 0,5 W (Jsou-li aktivovány všechny síťové porty.)
Rozměry (Š x V x D)	Prům. 410 mm x 55 mm x 260 mm
Čistá váha (přibl.)	2,7 kg
Bus Power Supply (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Celkový zesilovač	1200 W

Provedení a technické podmínky jsou předmětem změn bez upozornění.

Jak odpojit připojení k bezdrátové síti nebo bezdrátové zařízení

Vypněte přístroj.

Výměna baterie



Oznámení o softwaru open source

Chcete-li získat zdrojový kód na základě licence GPL, LGPL, MPL a dalších licencí k softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, který tento výrobek obsahuje, navštivte webový server http://opensource.lge.com. Kromě zdrojového kódu si lze stáhnout všechny zmiňované licenční podmínky, vyloučení záruky a upozornění na autorská práva. Společnost LG Electronics poskytuje uživatelům otevřený zdrojový kód na disku CD-ROM za poplatek pokrývající náklady na distribuci (např. cenu média, poplatky za manipulaci a dopravu), po vyžádání e-mailem zaslaným adresu opensource@lge.com. Tato nabídka je platná po dobu tří (3) let od data zakoupení výrobku.

Zákaznická podpora

Pro zvýšení výkonu produktu a/nebo přidání nových vlastností můžete aktualizovat přehrávač nejnovějším softwarem. Pro získání nejnovějšího softwaru k tomuto přehrávači (pokud byly provedeny aktualizace) přikročte k aktualizaci softwaru nebo navštivte http://www.lg.com nebo kontaktujte centrum péče o zákazníky LG Electronics.

Prohlášení o shodě

CE 0197

Společnost LG Electronics European Shared Service Center B.V. tímto prohlašuje, že toto 3D BLU-RAY BEZDRÁTOVÉ DOMÁCÍ KINO je ve shodě se základními požadavky a příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Plné znění prohlášení o shodě může být vyžádáno na uvedené poštovní adrese:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

nebo lze vyžádat na našem specializovaném portálu prohlášení o shodě:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Toto zařízení je 2,4GHz a 5GHz širokopásmový přenosový systém určený k použití ve všech členských státech EU a ESVO.

HDMI™ HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Java™ POWERED