Jednostavan priručnik

Bežični Sound bar - kućno kino

HRVATSKI

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik te ga sačuvajte za buduću upotrebu.
Ako se želite upoznati s uputama za napredne funkcije posjetite internetske stranice http://www.lg.com , a zatim preuzmite korisnički priručnik. Neki dijelovi ovog priručnika mogu se razlikovati od vašeg uređaja.

MODEL
SJ4

MFL69710487


www.lg.com

Autorska prava © 2017 LG Electronics Inc. Sva prava pridržana.



Prednja strana

Tipke se nalaze na stražnjoj strani.




⏻/I ····· Stanje pripravnosti/uključeno

F ····· Odabir funkcija

– + ····· Podešavanje glasnoće

Stražnja strana



DC IN ··· Povezivanje na adapter naizmjenične struje

OPTICAL IN ····· Spajanje na optički uređaj

PORTABLE IN ····· Spajanje na prijenosni uređaj

USB ····· Spajanje na USB uređaj

HDMI OUT (TV ARC) ····· Spajanje na televizor

HDMI IN ····· Povežite HDMI izlaz s uređajem

1 Povezivanje pojačala (subwoofer)

Postavite bežično pojačalo (subwoofer) pored sound bara-kućnog kina i slijedite donje korake.


1. Spojite kabel za napajanje bežičnog zvučnika za niske tonove i sound bar zvučnika sa utičnicom.
2. Uključite soundbar-zvučnik:
   Soundbar zvučnik i bežični subwoofer **automatski** će se spojiti. Uključuje se zeleno LED svjetlo subwoofera.

Ručno povezivanje subwoofera

Ukoliko subwoofer (zvučnik niske frekvencije) ne proizvodi zvuk, pokušajte spojiti ručno.

1. Pritisnite tipku **Pairing** na zadnjem dijelu bežičnog subwoofera.
   - Zeleno LED svjetlo na stražnjem dijelu bežičnog subwoofera brzo treperi.
2. Uključite glavnu jedinicu.
3. Uparivanje je završeno.
   - Upalit će se zeleno LED svjetlo na stražnjoj strani bežičnog subwoofera.

Držite soundbar zvučnik i subwoofer udaljene od uređaja (npr. bežični usmjernik, mikrovalna pećnica itd.) više od 1 m kako bi se spriječila bežična interferencija.




2 Povezivanje televizora

Spajanje na sound bar-kućno kino i televizor pomoću optičkog priključka (Ⓐ) ili HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Optičko povezivanje

1. Spojite sound bar-kućno kino na televizor pomoću optičkog kabela.
2. Podesite [Vanjski zvučnik (optički)] na izborniku postavki televizora.



Ⓑ HDMI (ARC) priključivanje


1. Spojite sound bar-kućno kino na televizor pomoću HDMI kabela.
2. Podesite [Vanjski zvučnik HDMI ARC)] na izborniku postavki televizora.



- HDMI veza nije dostupna ako vaš TV prijamnik ne podržava HDMI ARC.
- Ukoliko uređaj u isto vrijeme povezuju i OPTICAL i ARC, ARC signal ima viši prioritet.


Povezivanje dodatnog uređaja

1. Na sljedeći način povežite se s vanjskim uređajem.



2. Podesite izvor ulaza višestrukim pritiskom na tipku **F** na daljinskom upravljaču ili jedinici.

Daljinski upravljač




ASC/STANDARD/CINEMA: Odabir zvučnog efekta.

NIGHT ON/OFF: Smanjuje glasnoću tijekom noći.

WOOFER LEVEL +/-: Prilagođava glasnoću subwoofera.

AUTO POWER ON/OFF: Automatsko uključivanje pomoću izvora ulaza.

Zamjena baterije



Dodatne informacije

Specifikacije

Potrošnja el. energije	Pogledajte glavnu naljepnicu.
	Pripravnost mreže : 1,5 W (Ako su svi mrežni ulazi aktivirani)
Prilagodnik za izmjenični napon	• Model : DA-38A25 • Proizvođač : Asian Power Devices Inc. • Ulazna snaga : 100 – 240 V ~ 50 – 60 Hz 1,2 A • Izlazna snaga : 25 V ⎓ 1,52 A
Dimenzije (Š x V x D)	Pribl. 890 mm x 55 mm x 85 mm S postoljem
Napajanje preko USB-a (tzv. bus power supply)	5 V ⎓ 500 mA
Pojačalo (Ukupna RMS-izlazna snaga)	300 W RMS

Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne obavijesti.

Kako odspojiti bežičnu mrežnu vezu ili bežični uređaj

Funkciju AUTOMATSKO NAPAJANJE UKLJUČENO/ISKLJUČENO postavite na isključeno i isključite uređaj.

Obavijest s informacijama o softveru s otvorenim izvornim kodom

Za pristup otvorenom kodu prema licencama GPL, LGPL, MPL i ostalim licencama za softver s otvorenim kodom sadržan u ovom uređaju posjetite http://opensource.lge.com.

Osim izvornog koda, možete preuzeti sve predmetne uvjete licence, izjave o odricanju odgovornosti i napomene o autorskim pravima.

LG Electronics isporučit će vam otvoreni izvorni kod na CD-ROM mediju pri čemu će se naplatiti dostava takvog medija (tj. trošak nabave medija, poštarina i dostava) ako e-poštom uputite zahtjev na opensource@lge.com. Ta ponuda vrijedi tri (3) godine od datuma nabave proizvoda.

Izjava o sukladnosti

CE

Ovime LG Electronics izjavljuje da je radio oprema vrste bežični sound bar sukladna s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o sukladnosti je dostupan na sljedećoj internet adresi:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Korisnik treba biti svjestan da se uređaj treba postaviti i upotrebljavati s minimalnom udaljenosti od 20 cm od tijela.

Raspon frekvencije	Potrošnja napajanja (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm
5730 do 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE