Príručka pre upgrade softvéru

Upozornenie

- Skontrolujte správnosť úplného názvu modelu TV setu. Príklad) 47LX9500-UA : Úplný názov modelu musí obsahovať "-UA".
- 2. Skontrolujte úplný názov aplikácie a účel upgradu softvéru po kliknutí na názov softvéru na webovom serveri.
- 3. Počas upgradu softvéru neodpájajte TV kábel.

1. Postup overenia úplného názvu modelu TV setu.

Postup ①. Skontrolujte štítok TV setu (na bočnej strane alebo vzadu)



or



Postup 2. Skontrolujte menu

- 1) Stlačte tlačidlo [MENU] na diaľkovom ovládači.
- Stlačte tlačidlo (červené) na diaľkovom ovládači. ovládači. Tlačidlo (červené) je "Podpora zákazníka".



Postup 3. Skontrolujte SETUP

- 1) Stlačte tlačidlo [Home] na diaľkovom ovládači.
- 2) Vyberte "SETUP".





 Vyberte "Product/ Service Info."

3) Prejdite na "SUPPORT"

"Product/Service Info."

ITTE

4) Vyberte

4) Skontrolujte model a typ pod "Model/Type"



- Product/Service Info.
 Mode/Type : 47(X9500-UA
 Sorial Number: 5K/V107
 Sorial Number: 5K/V107
 Used Time : 29
 Customer Service Center : 1-800-243-0000
 Homepage : http://www.lg.com
 Close
- 5) Skontrolujte model a typ pod "Model/Type"



- 2. Postup overenia úplného názvu modelu TV setu a účelu upgradu softvéru na webovom serveri.
 - ① Kliknite na "Drivers & Software".
 - Kliknite na názov softvéru.



③ Skontrolujte úplný názov modelu (napr. 47LX9500-UA) a účel upgradu softvéru.

	LINE Good	Podpora pre LG 47LX9500	The state of the s
	1. S.	PLALLES 201 PLALLES 201 PLALE	Cases Sector Common of
	Andreas production Andreas production Made an analysis of the Second Cardio analysis of the Second Cardio analysis Cardio analysis		Tankar Barbart Barbart
	Landon rollaninimi Recerch Also ory VA Auto anno VA Auto anno VA Auto anno	Tenche stretty	Present and constant relation of a standard balance, 1 the August and
	processive in second 21	Ann. South	Product a pro-100 reserves
		Normal America The Internal Distances (Internal Distances)	1
		Ten, March, Princese, Nay, 491 (3), 25 year	Harris and a second sec
1		Andrew California	-
			Internative Contractions In produce Contractions International
		Schwarz, appende, Sarte, et Jugets aus	-
		Annual carbonal and a second s	and a subtra
		Fig. Letter filmment the for supports parts into function (
		A CONTROL OF THE OWNER	

Vyhľadanie softvéru.

1) Po tom, čo sa pripojíte k www.lg.com, vyberte vašu krajinu. 2) Prejdite na "Sevis a podpora".



Prehľadať	Q
٥	
TV/Audio/Video	
viobilné telefóny	(
)omáce spotreb	iče
T Produkty	
(limatizačné jed	Inotky
Riešenia pre firr	ny
D LG Electronics	
Promo akcie	-
Servis a podpora	a



(5) Kliknite na názov modelu.

⑧ Skontrolujte úplný názov modelu

3 Doplňte názov vášho modelu. (napr. 47LX9500; doplňte názov modelu okrem "-UA".) 4 Kliknite na "Pokracovat".



(6) Kliknite na "Ovladace a softver".

⑦ Kliknite na názov softvéru.



Stiahnutie súboru so softvérom na pamäťové zariadenie USB.

① Kliknite na voľbu "Prevezmite si tento subor" na webovom serveri za účelom uloženia súboru so softvérom do PC



- 2 Rozbaľte súbor so softvérom.
- ③ Zasuňte pamäťové zariadenie USB do portu USB na PC.
- ④ Vytvorte na pamäťovom zariadení USB priečinok. Názov priečinka musí byť "LG_DTV".
- 5 Uložte súbor so softvérom do priečinka "LG_DTV" na pamäťovom zariadení USB.



Zasuňte pamäťové zariadenie USB do portu USB na TV.

Port USB sa nachádza na bočnej alebo zadnej strane TV



Spustenie upgradu softvéru.

1) Ak sa na TV objaví nižšie uvedená správa, vyberte "Start".



- * Ak máte na pamäťovom zariadení USB rovnakú alebo nižšiu verziu softvéru, než je verzia softvéru, ktorá je aktuálne vo vašom TV, potom sa správa neobjaví.
 * Niektoré pamäťové zariadenia USB nemusia byť s TV kompatibilné. V takom prípade skúste použiť iné zariadenie USB.
- 2 Ak sa spustí upgrade softvéru, na TV sa objaví nižšie uvedená správa.



- 1) Prebieha kopírovanie novej verzie súboru so softvérom
 - z pamäťového zariadenia USB do systémovej pamäte TV.
- * Neodstraňujte pamäťové zariadenie USB, pokým je táto správa zobrazená. Neodpájajte TV kábel, pokým je táto správa zobrazená.
- 2) Prebieha upgrade softvéru.
- * Neodpájajte TV kábel, pokým je táto správa zobrazená.
- 3) Po dokončení upgradu sa zobrazí táto správa.
 - TV sa po 5 sekundách automaticky reštartuje.