БЪЛГАРСКИ

БЪРЗО РЪКОВОДСТВО

MUSIC flow SJ9
SMART Hi-Fi AUDIO

Безжична звукова колона за няколко стаи


Преди да започнете да използвате уреда, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.
За да разгледате инструкциите за разширените функции, вижте http://www.lg.com и изтеглете ръководството за потребителя.
Част от съдържанието в това ръководство може да се различава от Вашия модел.

МОДЕЛ
SJ9

MFL70269612

www.lg.com

Copyright © 2017 LG Electronics Inc. Всички права запазени.



Преден панел

Бутоните са разположени отзад.



⏻ · · · · · · · · · · · · · · · · В режим на готовност

F · · · · · · · · · · · · · · · · · Избор на функция

-/+ · · · · · · · · · · · · Регулира силата на звука


 · · · · · · · · · · · · Свързва безжична мрежа.

 · · · Добавя допълнителния Music Flow продукт към Вашата мрежа.
(В случай, че са свързани един или повече Music Flow продукти.)

LED индикатор: Показва състоянието на свързване.

- Бял (Премигващ): Изчакване на мрежова връзка.
- Бял (Свети постоянно): Мрежовата връзка е осъществена.
- Бял (Затъмнен): Режим на готовност с мрежова връзка.
- Зелен (Свети постоянно): Настройване на първата група.
- Червен (Свети постоянно): Режим на готовност без мрежова връзка.

Заден панел



USB (само за обслужване) · · · Конектор за изтегляне на софтуер.

LAN · · · · · · Свързване към маршрутизатор.

PORTABLE IN · · Свързване към преносимо устройство.

OPTICAL IN · · · · · Свързване към оптично устройство.

HDMI OUT (TV ARC) · · Свързване с телевизор.

HDMI IN · · · · Свързване с устройство чрез HDMI OUT.

Връзка със субуфер

Поставете безжичния субуфер близо до звуковата колона и следвайте стъпките по-долу.


1. Свържете захранващия кабел на звуковата колона и безжичния субуфер към контакта.
2. Включете звуковата колона :
   Звуковата колона и безжичният субуфер ще се свържат **автоматично**. Зеленият LED индикатор на субуфера светва.

Ръчно свързване на субуфера

Ако субуферът не възпроизвежда звук, опитайте да свържете ръчно.

1. Натиснете бутона Pairing в задната част на безжичния субуфер.
   - Зеленият LED индикатор в предната част на безжичния субуфер премигва бързо.
2. Включете звуковата колона.
3. Сдвояването е завършено.
   - Зеленият LED индикатор в предната част на безжичния субуфер светва.

Дръжте звуковата колона и субуфера далеч от устройството (напр. безжичен маршрутизатор, микровълнова печка и др.) на разстояние над 1 метър, за да избегнете безжични смущения.




Връзка с телевизор

Свържете звуковата колона и телевизора, използвайки оптичен вход (Ⓐ) или HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Оптична връзка

1. Свържете звуковата колона към телевизора, като използвате оптичен кабел.
2. Задайте [External Speaker (Optical)] от менюто за настройка на телевизора.



Ⓑ HDMI(ARC) връзка


1. Свържете звуковата колона към телевизора, като използвате HDMI кабел.
2. Задайте [External Speaker (HDMI ARC)] от менюто за настройка на телевизора.



- Не се предлага HDMI връзка, ако телевизорът не поддържа HDMI ARC.
- Ако този уред е свързан едновременно чрез OPTICAL и ARC, ARC сигналът има по-висок приоритет.


Свързване на допълнителни устройства

1. Свържете с външното устройство по следния начин.



2. Задайте входния източник, като натиснете неколкократно **F** на дистанционното управление или на уреда.

Мрежова връзка




1. Проверете състоянието на мрежата. Необходимо е да бъде инсталиран свързан с мрежата маршрутизатор.
2. Свържете смарт устройството към домашната мрежа.
3. Свържете звуковата колона към захранването.
4. Свържете медийния сървър към домашната мрежа, за да слушате музика.

Всички устройства трябва да са свързани към един и същ маршрутизатор.

- **Изтеглете приложението LG Music Flow**


  Изтеглете „Music Flow Player” от App Store или Google Play Store.




- **Стартирайте приложението Music Flow Player**

  Следвайте стъпките за кабелна или безжична връзка, показани на екрана.

Дистанционно управление



Смяна на батерията



SOUND EFFECT: Избира режим на звуков ефект.

F: Избира функцията и входния източник.

: Намалява силата на звука през нощта.

: Настройва нивото на звука на висока честота, бас или субуфер.

INFO: Показва информация за източника на входен сигнал.

AV SYNC: Синхронизира аудио и видео функциите.

SLEEP: Настройва системата да се изключи автоматично в определен момент.

AUTO VOL: Настройте изходната сила на звука на високите и ниските звуци според необходимостта.

AUTO POWER: Автоматично се включва от входен източник.

Допълнителна информация

Спецификации

Изисквания към захранването	Вижте главния етикет.
Консумация на електроенергия	Вижте главния етикет.
	Мрежов режим на готовност : 6,5 W (Ако всички мрежови портове са активирани.)
Размери (Ш x В x Д)	Прибл. 1200 мм x 58 мм x 145 мм
Усилвател (обща RMS изходна мощност)	500 W RMS

Дизайнът и спецификациите подлежат на промени без предизвестие.

Информация за софтуер с отворен код

За да получите изходния код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, съдържащи се в този продукт, посетете уеб сайта http://opensource.lge.com.

В допълнение към изходния код можете да изтеглите и всички споменати лицензионни условия, откази от гаранции и известия във връзка с авторски права.

LG Electronics ще Ви предостави отворения изходен код на компактдиск срещу заплащане на разходите по осъществяване на дистрибуция, например разходите за носители, доставка и обработка, след като изпратите имейл до opensource@lge.com. Това предложение е в сила за период от три (3) години от датата на закупуване на продукта.

Как се прекъсва връзката с безжичната мрежа или безжичното устройство

Натиснете и задръжте бутона „ (Добавяне)”, докато чуете двукратен звуков сигнал.

Декларация за съответствие

CE

С настоящето LG Electronics декларира, че радио оборудването от вида БЕЗЖИЧЕН ЗВУКОВ ПАНЕЛ ЗА НЯКОЛКО СТАИ е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС се предлага на следния интернет адрес:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Употребата на спектъра 5150 - 5350 MHz е ограничена само за употреба на закрито. Това ограничение съществува в държавите Белгия (BE), България (BG), Чехия (CZ), Дания (DK), Германия (DE), Естония (EE), Ирландия (IE), Гърция (EL), Испания (ES), Франция (FR), Хърватия (HR), Италия (IT), Кипър (CY), Латвия (LV), Литва (LT), Люксембург (LU), Унгария (HU), Малта (MT), Нидерландия (NL), Австрия (AT), Полша (PL), Португалия (PT), Румъния (RO), Словения (SI), Словакия (SK), Финландия (FI), Швеция (SE), Обединеното кралство (UK), Швейцария (CH), Исландия (IS), Лихтенщайн (LI) и Норвегия (NO).

За информация на потребителя това изделие трябва да бъде инсталирано и да работи на минимално отстояние от 20 cm между изделието и тялото.

Обхват на честотата	Изходна мощ (Максимум)
2402 до 2480 MHz	10 dBm
2412 до 2472 MHz	19 dBm
5180 до 5240 MHz	20 dBm
5730 до 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE