LG
Life's Good

INSTRUKCJA UPROSZCZONA

LG Listwa głośnikowa z obsługą Wi-Fi

POLSKI


Proszę przeczytać dokładnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania swojego zestawu i zachować ją do użytku w przyszłości.
Aby przeglądnąć opis dla funkcji zaawansowanych proszę odwiedzić stronę http://www.lg.com i pobrać instrukcję obsługi.
Niektóre elementy tej instrukcji mogą się różnić od urządzenia rzeczywistego.

MODEL
SK10Y


MFL70460147

www.lg.com

Copyright © 2018 LG Electronics Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Panel przedni



⏻ (Tryb czuwania) ····· Włączanie i wyłączanie urządzenia.

F (Funkcja) ····· Wybór funkcji.


—/+ (Głośność) ····· Regulacja głośności

Wi-Fi ····· Wybór funkcji Wi-Fi.

Wskaźnik LED: Pokazuje stan połączenia.

- Biały (Migający): Oczekiwanie na połączenie z siecią Wi-Fi.
- Biały (Ciągły): Nawiązano połączenie z siecią Wi-Fi lub wybrano inne funkcje połączenia.
- Biały (Przyciemniony): Tryb gotowości z połączeniem sieciowym.
- Czerwony (Ciągły): Tryb gotowości bez połączenia sieciowego.

Panel tylny



USB (tylko serwis) ····· Złącze serwisowe

LAN ····· Podłączyć do routera.

PORTABLE IN ····· Podłączyć urządzenie przenośne.

OPTICAL IN ···Podłączyć do urządzenia optycznego.

HDMI OUT (TV ARC) ····· Podłączyć do telewizora.

HDMI IN (1) / HDMI IN (2) ··Podłączyć do urządzenia z wyjściem HDMI OUT.

Podłączenie Subwoofera

Ustawić bezprzewodowy subwoofer w pobliżu panelu dźwiękowego oraz wykonać poniższe kroki.


1. Podłącz przewód zasilający sound bar'u i subwoofera bezprzewodowego do gniazdka.
2. Włącz sound bar.
3. Panel dźwiękowy oraz bezprzewodowy subwoofer zostaną połączone **automatycznie**. Włącza się zielona dioda LED subwoowera.

Ręczne podłączenie subwoofera

Jeżeli subwoofer nie emituje dźwięku, spróbuj podłączyć ręcznie.

1. Naciśnij znajdujący się z tyłu subwoofera przycisk **Pairing**.
   - Zielona dioda LED z tyłu bezprzewodowego subwoofera miga szybko. (Jeżeli zielona dioda LED nie miga wciśnij i przytrzymaj przycisk Pairing.)
2. Włącz sound bar.
3. Parowanie jest zakończone.
   - Zielona dioda LED z tyłu bezprzewodowego subwoofera zaczyna świecić.

Aby uniknąć zakłóceń należy ustawić panel dźwiękowy oraz subwoofer w odległości ponad 1 metr od innych urządzeń (np. ruter bezprzewodowy, kuchenka mikrofalowa itp).




Podłączenie TV

Połączyć sound bar i telewizor za pomocą połączenia optycznego (Ⓐ) lub HDMI ARC (Ⓑ).


Ⓐ Podłączenie optyczne

1. Połącz sound bar i telewizor przy pomocy kabla optycznego.
2. Ustawić opcję [External Speaker (Optical)] w menu ustawień telewizora.



Ⓑ Połączenie HDMI (ARC)


1. Połącz sound bar i telewizor przy pomocy kabla HDMI.
2. Ustawić opcję [External Speaker (HDMI ARC)] w menu ustawień telewizora.



- Połączenie HDMI jest niedostępne jeżeli telewizor nie obsługuje HDMI ARC.
- Jeżeli urządzenie podłączone jest jednocześnie przy pomocy OPTICAL oraz ARC, wówczas sygnał ARC ma wyższy priorytet.


Podłączenie urządzenia dodatkowego

1. Podłączenie urządzenia zewnętrznego.



2. Ustawić źródło wejściowe naciskając przycisk **F** na pilocie lub urządzeniu.

Podłączenie sieciowe



1. Sprawdzić stan sieci. Konieczny jest router połączony z siecią.
2. Podłącz urządzenie smart do sieci domowej.
3. Podłącz sound bar do źródła zasilania.

Wszystkie urządzenia muszą być podłączone do tego samego routera.

Pobierz aplikację LG Wi-Fi Speaker


Pobierz aplikację "LG Wi-Fi Speaker" ze sklepu App Store lub Google Play.




Uruchom aplikację LG Wi-Fi Speaker App

Postępować zgodnie z wyświetlanymi na ekranie poleceniami dla połączenia przewodowego lub bezprzewodowego.

Zdalne sterowanie



Wymiana baterii



SOUND EFFECT: Wybieranie trybu efektu dźwiękowego.

: Regulacja poziomu dźwięku dla każdego głośnika.

AV SYNC: Synchronizuje dźwięk i obraz.

ⓘ: Wyświetlanie informacji o źródle dźwięku.

AUTO VOL: Dopasowanie poziomu głośnosci do poziomu sygnału wejściowego.

AUTO POWER: Urządzenie uruchomi się automatycznie przez sygnał wejściowy.

Dodatkowe Informacje

Specyfikacje

Zasilanie	Patrz główna etykieta.
Pobór mocy	Patrz główna etykieta.
	Gotowość sieciowa: 6,4 W (Jeżeli wszystkie porty sieciowe są aktywowane).
Wymiary (S x W x G)	Około 1443,0 mm x 63,0 mm x 146,0 mm
Wzmacniacz (Całkowita moc wyjściowa RMS)	550 W RMS

Projekt i specyfikacje mogą ulec zmianom bez powiadomienia.

Obsługa dodatkowych głośników tylnych

Doświadcz dźwięku przestrzennego dzięki tylnym głośnikom Rear Speakers. Zestaw sprzedawany osobno. (SPK8-S)

Informacja dotycząca oprogramowania open source

Zawarty w tym produkcie kod źródłowy podlegający licencjom GPL, LGPL, MPL i innym licencjom open source można pobrać ze strony internetowej http://opensource.lge.com.

Oprócz kodu źródłowego ze strony można pobrać warunki wszystkich wymienionych licencji, zastrzeżenia gwarancyjne i informacje o prawach autorskich.

Firma LG Electronics oferuje także dostarczenie kodu źródłowego typu otwartego na CD-ROM za kwotę pokrywającą koszty takiej dystrybucji (jak koszty nośnika, transportu i przechowania) po przesłaniu prośby na adres opensource@lge.com.

Ta oferta jest ważna przez okres trzech lat po ostatniej dostawie tego produktu. Oferta ta jest ważna dla każdego, kto otrzymał tę informację.

Jak odłączyć bezprzewodowe połączenie sieciowe lub urządzenie bezprzewodowe.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk "" do chwili usłyszenia pojedynczego sygnału dźwiękowego.

Deklaracja zgodności

CE

Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu Wi-Fi SOUND BAR(LISTWA GŁOŚNIKOWA Z OBSŁUGĄ WI-FI) jest zgodne z wymogami Dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod następującym adresem:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Pasmo 5150 – 5350 MHz jest ograniczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Ograniczenie to występuje w następujących krajach: Belgia (BE), Bułgaria (BG), Republika Czeska (CZ), Dania (DK), Niemcy (DE), Estonia (EE), Irlandia (IE), Grecja (EL), Hiszpania (ES), Francja (FR), Chorwacja (HR), Włochy (IT), Cypr (CY), Łotwa (LV), Litwa (LT), Luksemburg (LU), Węgry (HU), Malta (MT), Holandia (NL), Austria (AT), Polska (PL), Portugalia (PT), Rumunia (RO), Słowenia (SI), Słowacja (SK), Finlandia (FI), Szwecja (SE), Wielka Brytania (UK), Szwajcaria (CH), Islandia (IS), Liechtenstein (LI) i Norwegia(NO).

Urządzenie to powinno zostać zainstalowane oraz użytkowane w odległości, co najmniej 20 cm od ciała użytkownika.

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa (maks.)
2402 do 2480 MHz	10 dBm
2412 do 2472 MHz	19 dBm
5180 do 5240 MHz	20 dBm
5730 do 5821 MHz	13 dBm

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE