Guide de Mise à Jour Logiciel

Points importants lors d'une mise à jour logiciel

- 1. Vérifiez la référence intégrale de votre apapreil.
- Ex. 47LX9500-UA : La référence se termine par "-UA".
- 2. Vérifiez le but de mise à jour en cliquant le nom du logiciel sur notre site web.
- 3. Ne débranchez pas votre télévieur au cours de la mise à jour logiciel.
- 1. Commer trouver la référence intégrale de votre appareil ? Vous avez 3 méthodes de recherche :

Méthode ①. Vous pouvez la trouver sur l'étiquette apparente de votre apapreil (sur le côté ou sur l'arrière).



ou



- Méthode ②. Vous pouvez consulter le menu.
- 1) Appuyez sur le bouton [MENU] de votre télécommande Cliquez le bouton rouge de votre télécommande et, Selectionnez "Support Technique".



Méthode ③. Vous pouvez consulter CONFIGURATION.

- 2) Selectionnez "Infos Product/ Service"
- 3) Relevez la référence intégrale indiqué dans le champ "Model/Type"



 1) Appuyez sur le bouton [Home] de votre télécommande.
 2) Cliquez "ASSISTANCE"
 3) Relevez la référence intégrale

 Selectionnez "CONFIGURATION".
 Selectionnez "Infos Product/Service" indiqué dans le champ "Model/Type"



2. Vous pouvez vérifier la référence intégrale de votre appareil et le but de la mise à jour sur notre site web.

Cliquez"Pilotes & Logiciels".
 Cliquez le nom du logiciel.



③ Vérifiez la référence de votre appareil (Ex. 47LX9500-UA) et le but de mise à jour.



Comment trouver le logiciel.

① Entrez dans notre site www.lg.com/ch_fr



⑥ Cliquez "Pilotes & Logiciels". ⑦ Cliquez le nom du logiciel.

<form></form>		Becherche dun autre modèle - Support produit pour 47LD450	Nous sommes là po vous alder.	LG	Reclarche dui autre multile : Support produit pour 47LD450	Nous sommes là pour vous sider.
	Rechercher Q	TV/Audio/Vidéo: Téléviseurs: 47LD450	Par Email / Courriel	Rechercher	TV/Audio/Vidéo; Téléviseurs: 47LD450 Possédez-vous ce produit? Interheaveau >	Par Email / Counter Economic
		maintenast	Ecrivez-nous		maintenant	
	SERVICE CLIENTS			Enregistrer un produit		1
Apprinding Attribution prinding	Enregistrer un produit		Par teléntoce	Support produit		Appeles un représervant du support 15
	Support produit		Appelez un représentan du support LG	FAQs pineralas		au 8848 543 543 (Lu - Ve. 9:00-17:00
	Assistance telephone portable		au 0848 543 543 (Uu-Vie, 9:00-17:00	Dárdamations da sarantia	Manzels et documents Plister & Logicleis garantie Product FAQ	piniat]
And products and product	Réclamations de garantie	Manuels et documents Plotes & Logicleis garantie Product FAQ	heures)	Autres Options de réparation Trouver un fournitieur de	Moses à jour logicités des plustes de périchériques et moses à jour du minisologicel pour des modères spécifiques. Souch no mises à puntoprisé de chaque model ne cost par téléchargostés, alors vérifies le	Wise & jour du togictet
Types/Les Builties for the type by	Autres Options de réparation	Wises à your logiciels des pliotes de périphériques et mises à your du micrologiciel pour des modèles		réparation	manuel d'utilisation pour les mitruitions	Do votre telephone
Contract & Service Chetter Person Acquinations Person Acquinations </td <td>Trouver un fournisseur de réparation</td> <td>spécifiques. Toute les mises à journgistel de chaque model ne sont pas téléchangeable, alors vérifies le naruei d'utilisation pour les instructions.</td> <td>Mize à jour du logicie de votre téléphone</td> <td>Contacter le Service Client Mas Produits LG</td> <td>Back to List</td> <td>a 10</td>	Trouver un fournisseur de réparation	spécifiques. Toute les mises à journgistel de chaque model ne sont pas téléchangeable, alors vérifies le naruei d'utilisation pour les instructions.	Mize à jour du logicie de votre téléphone	Contacter le Service Client Mas Produits LG	Back to List	a 10
Net Product J.0 Set Product J.0 Set Product J.0 Set Product J.0 Set Product J.0 <td>Contacter le Service Client</td> <td>Système d'exploitation Toutes Disponible 💌</td> <td></td> <td></td> <td>Détails pour:</td> <td></td>	Contacter le Service Client	Système d'exploitation Toutes Disponible 💌			Détails pour:	
	Mes Produits LG	Software Unerade Guida	0.0		The latest ferencero lite 983.83.34	_
winds of the set of th		Système d'exploitation nom de fichier Taille			The_latest_firmware_file_v03.03.34.zip	
Image: Section of the sec		Windows 2000 Software_Upgrade_Guide(Language_English).ppt 2,054K			Telecharger on doubler 🌾	
Notes Settleman (Settleman (Settlem		Wholes Inf Information 99 Wholes 9.1 Inf Ook 4.0 Wholes 6.1 Whole 9.1 Whole 9.1 W	2 V		Table (16.00) $\label{eq:states} Define the states of the$	
In the destination of the set of the s		Windows 7 Wate OS L0 Pim			Software_Upgrade_Guide_v1_English.ppt	
In the short fitter of the short fitter of the short is and the short fitter of the short					Telebrarger os doorner 🕗	
Instrume Argunitation tends findage Table Specimical dependation Spec		The latest firmware file v03.03.34		*	Talls(1220)	
• Window 200 Paralest filmware the UCD 31 Age 21,038 Paralest filmware the UCD 31 Age 21,038 • Window 30 Paralest filmware the UCD 31 Age 2,048 Paralest filmware the UCD 31 Age 20,048 • Window 31 Paralest filmware the UCD 31 Age 2,048 Paralest filmware the UCD 31 Age Paralest filmware the UCD 31 Age • Window 31 Produce 70 Paralest filmware the UCD 31 Age Paralest filmware the UCD 31 Age • Window 31 Produce 70 Paralest filmware the UCD 31 Age Paralest filmware the UCD 31 Age • Window 31 Produce 70 Paralest filmware the UCD 31 Age Paralest filmware the UCD 31 Age • Window 31 Produce 70 Paralest filmware the UCD 31 Age Paralest filmware the UCD 31 Age • Window 31 Produce 70 Paralest filmware the UCD 31 Age Paralest filmware the UCD 31 Age • Window 31 Produce 70 Paralest filmware the UCD 31 Age Paralest filmware the UCD 31 Age • Window 31 Paralest filmware the UCD 31 Age Paralest filmware the UCD 31 Age • Window 31 Paralest filmware the UCD 31 Age Paralest filmware the UCD 31 Age • Window 31 Paralest filmware the UCD 31		Système d'exploitation non de fichier Tallia			Systematic) of explositations: Workson 2000, Workson W1, Workson W1, Workson P1,	
ALLONG D	*	Windows 2000 The jubit framework of 2010 34 pp 21,0204 Windows 01 Windows 01 Windows 01 Windows 01 Windows 01 Windows 01 Windows 01 Windows 02 Windows 02			The fact of the set of	
					24(D056-7A 24(D056-7A	

② Cliquez "Service Clients".

⑧ Vérifiez le modèle intégral (Ex. 47LD450-UA)

et le but de mise à jour.

Comment télécharger le logiciel depuis notre site et le sauvegarder ?

① Cliquez "Telecharger ce dossier" et sauvegardez le dans votre PC.



- ② Decompressez le fichier.
- ③ Insérez la clé USB dans le port USB de votre PC.
- ④ Créez un répertoire dans la clé USB. Nommez le "LG_DTV".
- **⑤** Sauvegardez le fichier de logiciel vers le répertoire "LG_DTV" de la clé USB.



3

Insérez la clé USB dans le port USB de votre téléviseur.

🔡 Le port USB se trouve sur le côté ou à l'arrière de l'appareil



Comment lancer la mise à jour logiciel.

① Quand le message apparait sur votre téléviseur, cliquez "Start".



- * Le message n'apparaitra pas si la version de la clé USB est egale ou inferieure à celle de votre appareil.
- * Certaines clés USB ne sont pas compatibles avec TV.

2 Le message apparaîtra lors de l'exécution de mise à jour logiciel.



- Le fichier de logiciel se copie à partir de la clé USB vers la mémoire du téléviseur.
 Veuillez ne pas enlever la clé USB tant que le message est affiché.
 Veuillez ne pas débrancher le téléviseur durant l'affichage de ce message.
- 2) C'est le démarrage de mise à jour logiciel.
 X Veuillez ne pas débrancher le téléviseur durant l'affichage de ce message.
- C'est le message qui s'affiche quand la mise à jour est terminée. Et votre téléviseur va redémarrer automatiquement dans 5 secondes.