



LTB260 用户手册

我们应让用户知道,因手机软件和服务提供商的不同,本手册中的内容及图片可能与手机中的实际显示有一定出入。



P/N:MMBB0382301 (1.0)
DATE:2010.07

开机和关机

1. 按住 **[结束]** 键,直到开机。
2. 如要关机,请按住 **[结束]** 键,直到显示关机图像。

拨打语音电话/视频电话

1. 输入电话号码,包括区号。
2. 按 **[发送]** 键来拨打语音电话。按 **[视频通话键]** 来拨打视频电话。
3. 按 **[结束]** 键来结束通话。

应答电话

当接收到电话时,手机响铃并且屏幕画面有所显示。

1. 按 **[发送]** 键来接听来电(随接听模式的设置而定)。
2. 要结束呼叫,请按 **[结束]** 键。

拨打国际电话

1. 快速按两次 **[*]** 或长按 **[0]** 得到国际电话前缀,符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码,区位号以及电话号码。
3. 按 **[发送]** 键拨打号码。

菜单一览表

- | | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 1. 音乐随身听 | 5.4 草稿箱 | 8.2 同步服务 |
| 2. 呼叫 | 5.5 发件箱 | 8.3 网络查询 |
| 2.1 拨打视频电话 | 5.6 已发送 | 9. 工具 |
| 2.2 呼叫转接 | 5.7 模板 | 9.1 快速菜单 |
| 2.3 呼叫限制 | 5.8 图释 | 9.2 闹钟 |
| 2.4 固定拨号 | 5.9 设置 | 9.3 日程表 |
| 2.5 呼叫等待 | 6. 我的收藏 | 9.4 电子词典 |
| 2.6 通话设置 | 6.1 我的图像 | 9.5 计算器 |
| 2.7 视频通话设置 | 6.2 我的声音 | 9.6 备忘录 |
| 3. 手机视频 | 6.3 我的视频 | 9.7 私人备忘录 |
| | 6.4 百宝箱 | 9.8 任务 |
| 4. 多媒体 | 6.5 快讯文件夹 | 9.9 秒表 |
| 4.1 相机 | 6.6 我的蓝牙文件 | 9.0 日期计算器 |
| 4.2 摄像机 | 6.7 其它 | 9.* 换算器 |
| 4.3 录音 | 6.8 外部存储器 | 9.# 世界时间 |
| 5. 信息 | 7. 浏览器 | 9.13 设置 |
| 5.1 创建新信息 | | *. 移动梦网 |
| 5.2 收件箱 | 8. 通信录 | 0. 飞行 |
| 5.3 电子邮箱 | 8.1 电话本 | |

安装 USIM 卡和充电

安装 USIM卡

当您预定了手机网络后,您将得到一个插入式 USIM 卡。该卡上载入了您的预定详细信息,如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

重要!

插入式 USIM 卡及其内容很容易因刮擦或弯折而损坏,因此,在处理插入或删除卡时,请小心谨慎。请将所有 USIM 卡置于儿童无法接触的地方。



输入文本

您可以使用手机键盘输入文字和字母、数字字符。如果要更改模式,请按 **[切换]** 键。

abc\Abc\ABC 模式

在此模式中,输入字母时,按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多,直到显示该字母。

123 模式(数字模式)

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式,按 **[切换]** 键直到显示123 模式。

拼音模式

“拼音”输入是通过中文字符的汉语拼音来查找中文字符。当输入发音的第一个字母时,您便可以直接查找字符。

笔划模式

如何使用笔划来选择中文字符。在您依次输入中文笔划时,屏幕上将显示相关的中文字符。

插入符号

编辑文本模式下,您可以按 **[*#]** 键输入特殊字符。

#. 设置

- #.1 情景模式
- #.2 手机
- #.3 显示
- #.4 日期和时间
- #.5 连接
- #.6 网络
- #.7 互联网配置文件
- #.8 存取点
- #.9 安全性
- #.0 内存管理器
- #.* 流媒体设置
- ## 恢复初始设置
- #.13 客户服务

13. 手机证券

14. 通话记录

- 14.1 所有通话
- 14.2 未接来电
- 14.3 拨出电话

14.4 已接来电

15. USIM卡应用

16. 号簿管家

17. 快讯

18. 手机阅读

手机部件



如何设置铃声

铃声

您可以根据需要选择铃声。

1. 按左软键 [菜单], 然后使用导航键选择设置菜单里的情景模式。
2. 选择标准、静音和户外, 然后选择[选项]菜单中的编辑, 设置来电铃声等。
3. 设置完成后, 选择右软键[完成]。

提示

您可以根据需要选择用户定义1、用户定义2和用户定义3进行设置。

菜单功能

简要说明手机上的菜单功能。

音乐随身听 菜单1

音乐随身听是中国移动推出的手机音乐在线播放软件,使用此功能您可以第一时间聆听中国移动无线首发的最新音乐等。

呼叫 菜单2

拨打视频电话 输入号码拨打视频电话。

呼叫转接 为语音来电和可视电话设置呼叫转接。要获取更多信息,请联系您的服务提供商。

呼叫限制 为语音通话和视频通话设置呼叫限制。该功能需要呼叫限制密码才能启动。

固定拨号 您可以限制电话号码的拨打。这些号码由PIN2 码保护。

呼叫等待 可以选择激活、关闭和查看状态。此功能需网络而定。

通话设置 设置拒接来电、短信拒接模板、发送我的号码等通话菜单。

视频通话设置 设置隐藏我的图像、摄像头替代文件、替代图像等视频通话菜单。

手机视频 菜单3

手机视频业务是通过移动网络流媒体和文件下载方式,为用户提供以音视频为主要形式的节目体验,用户可以通过手机观看电视直播,进行视频点播和下载,向好友推荐节目和发表观感。

可以在线播放、下载播放以及手机视频客户端。资费标准和办理方式请咨询网络运营商。

显示信息

屏幕上的图标

手机屏幕会显示很多图标,具体描述如下。

	支持GPRS服务。
	支持3G网络。
	支持EDGE服务。
	通话连接成功。
	闹铃已设定并启动。
	显示电池电量。
	收到文本信息。
	情景模式中的标准模式。
	情景模式中的户外模式。
	情景模式中的静音模式。

选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中,可以通过标记为左软键和右软键的两个软键来访问。每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。

根据当前的操作环境,软键发挥的作用也不同。每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。



在待机屏幕中按左软键访问可用的菜单(功能表)。

按右软键可进入移动梦网。

多媒体 菜单4

相机 TB260拥有外置相机功能,您可以拍照并对要拍的照片进行如图像大小、色彩效果和白平衡等设置。它还拥有内置相机功能,您可以自拍照片。此外,您可以将照片发送给其他人或将照片设为墙纸。

摄像机 您能够录制视频剪辑。

录音 您可以录制录音。

备注: 使用相机时,耗电量增加。如果电池电量太低,可能无法使用照相功能。

信息 菜单5

创建新信息 您可以编辑信息和电子邮件。

收件箱 当收到信息时,手机会给予提示。收到的信息会存储到收件箱中。

电子邮箱 检索或查看电子邮件。

草稿箱 使用此功能表,您可以查看保存的信息。

发件箱 此菜单允许您查看正在发送或发送失败的信息。

已发送 您可以通过此功能表查看您已经发送的信息。

模板 编写信息时经常使用的模板。

图释 编写信息时可以添加各种图释。

设置 设置与信息相关的操作状态。

我的收藏	菜单6
我的图像	查看手机默认、下载的图片、照片等，您可以将图片设置为墙纸或通过信息、蓝牙或电子邮件发送给其他人。
我的声音	“声音”文件夹由默认声音和录音等文件夹组成。
我的视频	可以查看存储的视频文件。
百宝箱	连接到移动百宝箱等。
快讯文件夹	您可以对快讯进行查看、标记等设置。如果列表为空，请进入待机屏幕的快讯菜单对页面进行保存设置。
我的蓝牙文件	使用蓝牙接收的文件保存在此文件夹中。
其它	您可以保存文件。
外部存储器	如果您已插入外存卡，此菜单允许您查看外存卡中的图像、视频、声音等。
浏览器	菜单 7

进入浏览器，您可以选择屏幕上方的网址导航输入您要访问的网站地址，或在搜索栏中输入要检索的内容。本手机默认给您提供移动梦网web门户、中国移动音乐门户和12580等中国移动相关网站以提供便利。您也可以在历史记录中查看之前浏览过的页面。

USIM卡应用	菜单 15
根据USIM卡的不同，提供的服务也有所不同。	
号簿管家	菜单 16

号簿管家是中国移动为客户提供的以通讯录为基础的业务，主要功能为号簿更新和网络查询。

快讯	菜单 17
快讯是中国移动提供的一项资讯业务，用户可以在待机屏幕上看到最新的咨询内容。您可以通过选项菜单中“频道管理”，“添加频道”开通业务。使用“快讯”需要开通GPRS业务，详情请咨询客户服务热线：10086。	
手机阅读	菜单 18

手机阅读是中国移动通过多样化的阅读形式向用户提供各类电子书内容，以在线和下载为主要阅读方式的增值业务。

我的收藏	菜单6
我的图像	查看手机默认、下载的图片、照片等，您可以将图片设置为墙纸或通过信息、蓝牙或电子邮件发送给其他人。
我的声音	“声音”文件夹由默认声音和录音等文件夹组成。
我的视频	可以查看存储的视频文件。
百宝箱	连接到移动百宝箱等。
快讯文件夹	您可以对快讯进行查看、标记等设置。如果列表为空，请进入待机屏幕的快讯菜单对页面进行保存设置。
我的蓝牙文件	使用蓝牙接收的文件保存在此文件夹中。
其它	您可以保存文件。
外部存储器	如果您已插入外存卡，此菜单允许您查看外存卡中的图像、视频、声音等。
浏览器	菜单 7

o 安全及有效使用指南 (续)

- 国际非电离辐射保护委员会（ICNIRP）所规定的SAR界限是在十（10）克人体组织上平均为2W/Kg。
- 本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为 0.476 W/kg（10g体积平均测量结果），符合国家标准GB21288-2007的要求。**
- 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会（IEEE）评估制定,其标准是在一（1）克人体组织上平均为1.6W/Kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

o 网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或订阅情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可使用。

- 有关预定服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：
欢迎并感谢您使用TB260手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

- 本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。
- 电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以便为您提供更优质的服务。
- 该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。

如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线400-819-9999咨询。

*注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。

通讯录	菜单 8
电话本	
- 新增 ：您可以使用该功能来添加电话本条目。	
- 搜索 ：在电话本列表中查找联系人。	
- 快速拨号 ：您可以为姓名列表条目指定按键2-9中的任一键。在待机模式下可长按此键可直接呼叫。	
- 群组 ：手机内存中有：家人、朋友、同事和同学等群组。您可以添加群组、设置群组铃声等。	
- 服务号码 ：使用该功能访问您的网络运营商提供的特殊服务(如果您的USIM卡支持)。	
- 本机号码（取决于USIM卡） ：您可以存储并查看自己的 USIM 卡号码。	
- 我的名片 ：您可以输入名字、姓氏、号码、电子邮件等信息编辑名片。	
- 设置 ：设置联系人列表设置、复制、移动等电话本菜单。	
同步服务	进行连接、记录和服务器同步中心操作。
网络查询	您可以连接网络查询。
工具	菜单 9

快速菜单	允许您将自己喜欢的项目添加到列表中。
闹钟	闹钟功能允许您设置多个不同的闹铃。
日程表	查看日程、新增生日等纪念日、设置/清除假期、进行每周查看或转到日期。
电子词典	搜索中/英文单词、查看最近查找或我的生词本。
计算器	计算器功能允许您进行加法、减法、乘法和除法运算。

o 安全及有效使用指南

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- 为了您的安全,请只使用原厂电池和充电器。
- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如,在医院内请关机,因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。

产品的保养与维护

- 警告** 请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。
- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员。)
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡，这有可能影响磁条中存储的信息。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰,这可能会影响电器设备的性能

- 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- 请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。

o 有毒有害物质成分及含量表

为了应对中国电子信息产品污染限制管理办法，提供如下包括电子产品名称及有毒有害物质的样式。

- 产品中含有有毒有害物质或元素的名称及含量：

部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr ⁶⁺)	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○

注意：

- “**○**”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
- “**x**”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。
- 上述“x”标示的部品符合EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子/电器产品中限制使用有害物质的2002/95/EC法令。

备忘录
使用备忘录管理功能，您可以查看和编辑保存的备忘录内容，也可以新增备忘录。

私人备忘录任务
要新增、查看或删除私人备忘录，您需要输入安全密码。您可以查看、编辑或新增任务等。
秒表
当您跑步或需要计时时使用秒表。
日期计算器
可以对日期进行计算。
换算器
此功能用于将任一度量值换算成所需的单位。
世界时间
提供世界各地主要城市的时间信息。
设置
可以设置工具菜单中的一些功能。

移动梦网	菜单 *
点击移动梦网，直接连接移动梦网服务网站。	
飞信	菜单 0

飞信是中国移动的综合通信服务，即融合语音（IVR）、GPRS、短信等多种通信方式，实现互联网和移动网间的无缝通信服务。

设置	菜单 #
情景模式	您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件，环境或群组。
手机显示	设置自动键盘锁、Language和省电，查看信息。
日期和时间	设置屏幕主题、拨号、背景灯和问候语信息。
连接	您可以设置与日期和时间相关的功能。
- 蓝牙 ：QDID（Qualified Design Identifier）为B016599。本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙耳机，计算机应用程序等连接。	

o 安全及有效使用指南 (续)

- 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

行车安全

在您驾驶时,请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件，可使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。
- 在驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

无线设备可能对飞机通讯造成影响。

- 登机前请关闭移动电话。

o 有毒有害物质成分及含量表 (续)

- 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器	10
电池	5

- * 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。

o 技术数据

常规

- 产品型号**: TB260

环境温度

- 最高**: +55° C (放电)， +45° C(充电)
- 最低**: -10° C

- **USB连接模式**: 您可以选择数据存储和PC套件。

网络
设置或查看选择网络、网络模式和首选列表。

互联网配置文件
查看或新增互联网配置文件。默认的互联网配置文件有CMCC CMWAP和CMCC CMNET。

存取点
此菜单将显示存取点列表。但是根据国家/地区不同，您可能无法删除或编辑默认配置。

安全性
设置PIN码请求、手机锁和更改密码。
内存管理器
查看手机中各种内存管理器的状态。
流媒体设置
网络服务上已经储存了该信息。如果需要可对其编辑更改。
恢复初始设置
选择该选项将手机恢复成默认设置。您需要输入安全密码。
客户服务
查看或操作手机服务指南、电子渠道e100、客户经理、我的梦网和客户服务设置。

手机证券	菜单 13
手机证券是中国移动向客户提供的证券应用服务，内容包括：实时图形化行情、多券商在线交易以及各类专业资讯，方便用户随时随地把握证券市场脉搏。	
通话记录	菜单 14

所有通话
此菜单允许您查看最近的未接来电、已接来电、拨出电话的所有列表。

未接来电
您可以查看未接来电。

拨出电话
您可以查看拨出电话。

已接来电
您可以查看已接来电。

我的收藏	菜单6
我的图像	查看手机默认、下载的图片、照片等，您可以将图片设置为墙纸或通过信息、蓝牙或电子邮件发送给其他人。
我的声音	“声音”文件夹由默认声音和录音等文件夹组成。
我的视频	可以查看存储的视频文件。
百宝箱	连接到移动百宝箱等。
快讯文件夹	您可以对快讯进行查看、标记等设置。如果列表为空，请进入待机屏幕的快讯菜单对页面进行保存设置。
我的蓝牙文件	使用蓝牙接收的文件保存在此文件夹中。
其它	您可以保存文件。
外部存储器	如果您已插入外存卡，此菜单允许您查看外存卡中的图像、视频、声音等。
浏览器	菜单 7

USIM卡应用	菜单 15
根据USIM卡的不同，提供的服务也有所不同。	
号簿管家	菜单 16

号簿管家是中国移动为客户提供的以通讯录为基础的业务，主要功能为号簿更新和网络查询。

快讯	菜单 17
快讯是中国移动提供的一项资讯业务，用户可以在待机屏幕上看到最新的咨询内容。您可以通过选项菜单中“频道管理”，“添加频道”开通业务。使用“快讯”需要开通GPRS业务，详情请咨询客户服务热线：10086。	
手机阅读	菜单 18

手机阅读是中国移动通过多样化的阅读形式向用户提供各类电子书内容，以在线和下载为主要阅读方式的增值业务。

如有问题请打电话 *瞬间感动 LG售后*



青岛乐金浪潮数字通信有限公司

地址: 山东省青岛市城阳区丹山工业园湘潭路2号

邮编: 266107

电话: 800-860-2099

传真: 800-918-6701

全国技术服务中心服务咨询电话：400-819-9999

	LG
http://www.lg.com/cn	