LG
Life's Good

MAGYAR

EGYSZERŰSÍTETT KÉZIKÖNYV

Vezeték nélküli hangfal

A speciális funkciókra vonatkozó utasítások megtekintéséhez nyissa meg a http://www.lg.com weboldalt és töltse le a Használati útmutatót. Fennáll a lehetősége annak, hogy a Használati útmutató csak részben vonatkozik egységére.


MODELL
SH4

MFL69392889

www.lg.com



Előlap




A gombok a készülék hátulján találhatók.

⏻/I ····· Készenlét / Be

F ····· Funkció kiválasztása

– + ····· Hangerő beállítása

Hátlap



OPTICAL IN ··· Használja optikai egység csatlakoztatásához
PORTABLE IN Használja szállítható egység csatlakoztatásához
USB port ····· Használja USB egység csatlakoztatásához
HDMI IN ····· Csatlakozás egy eszköz HDMI kimenetéhez
HDMI OUT (TV ARC) Használja a TV-hez történő csatlakoztatáshoz

1 Mélynyomó-kapcsolat

Helyezze a vezeték nélküli mélysugárzót a Sound Bar közelébe és kövesse az alábbi utasításokat.

1. A vezeték nélküli mélysugárzó tápkábelét csatlakoztassa a hálózati feszültségre.
2. Kapcsolja be a Sound Bar hangfalat:

   A Sound Bar és a vezeték nélküli mélysugárzó csatlakoztatása **automatikusan** történik. A mélysugárzó zöld LED fénye bekapcsol.

A mélysugárzó kézi csatlakoztatása

1. A mélysugárzó visszaállítása

   Ha a mélysugárzó zöld LED fénye gyorsan villog, hagyja ki ezt a lépést és folytassa a 2. lépéssel


   - Nyomja meg és 5 másodpercig tartsa lenyomva a **Pairing** gombot.
   - A LED fény felváltva piros és zöld színnel világít.
   - Csatlakoztassa le a tápkábelt. Miután a LED végleg kialszik, csatlakoztassa vissza a tápkábelt.

Miután a visszaállítás befejeződött, a mélysugárzó zöld LED fénye gyorsan villog.

2. A Sound Bar visszaállítása
   - A hangerőt csökkentse a minimálisra, amíg a Sound Bar piros LED fénye egy rövid időre fel nem villan.
   - Nyomja meg és 3 másodpercig tartsa lenyomva a távvezérlő 🔇 (némítás) gombját.
   - A Sound Bar hangfalon a piros LED gyorsan villog.
   - Kapcsolja ki a Sound Bar tápellátását, majd kapcsolja be újra, miközben a mélysugárzó LED fénye zöld színnel villog.

Ha a kapcsolat létrejött, a vezeték nélküli mélysugárzó LED fénye zöld színnel világít.

A vezeték nélküli interferencia elkerülése érdekében a mélysugárzót és a Sound Bart helyezze legalább 1 méter távolságra az egyéb készülékektől (pl. vezeték nélküli router, mikrohullámú sütő stb.).




2 TV csatlakoztatás

A hangfalhoz és a TV-hez történő csatlakoztatáshoz használjon optikai (Ⓐ) vagy HDMI ARC (Ⓑ) csatlakozást.


Ⓐ Az optikai csatlakozás

1. A hangfal TV-hez történő csatlakozásához használjon optikai kábelt.
2. Lépjen be a TV Beállítások menüjébe és állítsa be a [Külső hangszóró (optikai)] paramétert.



Ⓑ A HDMI (ARC) csatlakozás


1. A hangfal TV-hez történő csatlakozásához használjon HDMI kábelt.
2. Lépjen be a TV Beállítások menüjébe és állítsa be a [Külső hangszóró (HDMI ARC)] paramétert.



A HDMI csatlakozás nem áll rendelkezésre, ha a TV-készülék nem támogatja a HDMI ARC funkciót.


További eszközcsatlakozások

1. Az alábbiak szerint csatlakoztassa a külső eszközöket.



2. A távvezérlő vagy készülék **F** gombjának többszöri megnyomásával állítsa be a bemeneti forrást.

Távvezérlő




ASC/STANDARD/CINEMA: A hangeffektus kiválasztása.

NIGHT ON/OFF: A hangerő csökkentése éjszaka.

WOOFER LEVEL +/-: A mélysugárzó hangerejének beállítása.

AUTO POWER ON/OFF: Automatikus bekapcsolás bemeneti jel esetén.

Az akkumulátor cseréje



További adatok

Műszaki adatok

Energia fogyasztás	Lásd a típustáblán.
	Hálózat készenléti állapotban: 0,5 W (ha minden hálózati port aktiválva van)
AC adapter	• Modell : DA-38A25 • Gyártó : Asian Power Devices Inc. • Bemenet : 100 - 240 V ~ 50 - 60 Hz 1,2 A • Kimenet : 25 V ⎓ 1,52A
Méretek (SZ x M x Á)	Kb. 890 mm x 53 mm x 85 mm Láb nélkül
Nettó tömeg	Kb. 2,34 kg
Busz tápfeszültsége (USB)	5 V ⎓ 500 mA
Erősítő (Teljes RMS kimeneti teljesítmény)	300 W

Az egység kivitelezése és tulajdonságai bármikor módosíthatók, bármilyen előző értesítés nélkül.

Vezeték nélküli hálózati kapcsolat vagy vezeték nélküli eszközkapcsolat bontása

A készülék be- és kikapcsolásához állítsa be az AUTOMATIKUS BE-/KIKAPCSOLÁS funkciót.

Megfelelőségi nyilatkozat

CE 0197

Az LG Electronics European Shared Service Center B.V. ezennel kijelenti, hogy ez a Wireless Sound Bar teljesíti az 1999/5/EC irányvonal alapvető követelményeit és egyéb vonatkozó előírásait. A teljes megfelelőségi nyilatkozat a következő postacímen kérhető:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
The Netherlands

vagy letölthető a kijelölt DoC weboldalunkról:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Ez a készülék egy 2,4 GHz és 5 GHz frekvencián működő szélessávú átviteli rendszer, amely használható az EU minden tagállamában és az EFTA országokban.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE