



HDD/DVD RECORDER

PRIRUČNIK ZA KORISNIKE MODEL: RH278H

Prije spajanja, upotrebe ili podešavanja ovog proizvoda,
molimo pažljivo i temeljito pročitajte ovu knjižicu s uputama.

HDD
HARD DISK DRIVE

DVD
VIDEO
RAM/RW

RAM
COMPATIBLE
RECORDER

RW
COMPATIBLE

RW
DVD+ReWritable

Plays
Windows
Media™

DIVX

DOLBY
DIGITAL

**super
multi**

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

SIMPLINK
Easy LG TV Control



DVFX

The Clear Choice In Digital Video™



UPOZORENJE

RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE OTVARAJ



OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU). UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI, PREPUSTITE SERVISIRANJE KVALIFICIRANOM OSOBLJU ZA SERVISIRANJE.



Znak munje sa simbolom strelice unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj da upozori na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar kućišta uređaja koji je dovoljno velik da predstavlja opasnost od strujnog udara za osobe.



Znak uskličnika unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj da upozori korisnika na prisutnost važnih informacija za rad i održavanje (servisiranje) uređaja u pisanim materijalima koji dolaze zajedno s uređajem.

UPOZORENJE: KAKO BISTE SPRIJEČILI POŽAR ILI STRUJNI UDAR NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI.

UPOZORENJE: Ne uključujte ovaj uređaj u ograničeno zatvorenim prostorima, kao što su na primjer police za knjige i slično.

OPREZ:

Ne smijete začepljavati otvore za ventilaciju. Instaliranje izvedite u skladu s preporukama proizvođača.

Priključci i otvori u ormaru namijenjeni su za ventiranje i da osiguraju pouzdan rad uređaja i da zaštiti uređaj od pregrijavanja. Otvori se ne smiju blokirati stavljanjem uređaja na krevet, ležaj, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Ovaj se proizvod ne treba stavljati u ugrađene instalacije kao što su police za knjigu ili ormar osim kad je osigurana kvalitetna ventilacija ili to savjetuje proizvođač.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

OPREZ:

KLASA 3B VIDLJIVOG I NEVIDLJIVOG LASERSKOG ZRAČENJA. KOD OTVARANJA I SKIDANJA ZAŠTITE IZBJEGLAVAJTE IZLAGANJE ZRACI.

UPOZORENJE:

Ovaj proizvod upotrebljava laserski sistem.

Kako biste osigurali pravilnu upotrebu ovog proizvoda molimo pažljivo i u cijelosti pročitajte ovaj priručnik za korisnika i sačuvajte ga kao buduću referencu. U slučaju potrebe servisiranja uređaja, molimo potražite ovlaštene servisni centar.

Upotreba upravljačkih kontrola, ili rad na način koji nije naveden u ovom priručniku može dovesti do opasnog izlaganja radijaciji.

Kako biste spriječili izlaganje laserskoj zraci, ne pokušavajte otvarati kućište. U slučaju otvaranja dolazi do vidljivog laserskog zračenja. NE GLEDAJ U ZRAKU.

OPREZ: Ne izlažite uređaj vodi koja kaplje ili pljuska, kiši niti vlazi. Ne odlažite na uređaj predmete ispunjene vodom kao što su na primjer vaze.

UPOZORENJE u vezi s električnim kabelom

Za većinu uređaja se preporučuje da imaju svoj zasebni strujni krug napajanja;

Drugim riječima, zidna utičnica s koje se napaja ovaj uređaj treba biti jedina utičnica na jednom osiguraču i na tom osiguraču ne smije biti drugih utičnica. Kako biste bili sigurni provjerite specifikacijsku stranicu ovog priručnika.

Utičnice nemojte preopterećivati. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene utičnice, produžni kablovi, izlizani električni kablovi ili kablovi s oštećenom ili napuklom izolacijom su opasni. Bilo koje od ovih stanja može dovesti do opasnosti od strujnog udara ili do požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel vašeg uređaja, a ako pregledom utvrdite oštećenja ili izlisanost, iskopčajte kabel, prestanite upotrebljavati uređaj i zamijenite kabel s točno određenim zamjenskim kabelom kod vašeg ovlaštenog serviser.

Zaštitite električni kabel od fizičkih ili mehaničkih oštećenja, kao što su presavijanje, lomljenje, probadanja, priklještenja vratima ili gaženje preko kabla. Posebnu pažnju posvetite utikačima, zidnim utičnicama i mjestu na kojem kabel izlazi iz uređaja.

Kako biste odspojili napajanje iz utičnice, povucite prema van utikač napojnog kabla. Kada postavljate uređaj pazite da je utikač lako dostupan.




Uklanjanje starog aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečicit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Ovaj proizvod je proizveden u skladu s EEC ODREDBAMA 89/336/EEC, 93/68/EEC i 2006/95/EC.

Sadržaj

UVOD	4-9
O  simbolu na displeju	4
Simboli upotrebljeni u ovom priručniku	4
Napomene o diskovima	4
Diskovi za snimanje i reprodukciju	5
Diskovi koji se mogu reproducirati	6
Kod područja	6
Mogućnost kopiranja ili premještanja	6
O unutarnjem tvrdom disku	7
Upotreba USB memorijskog štapića	7
Prednja ploča	8
Daljinski upravljač	9
Rad s daljinskim upravljačem	9
Spajanje i podešavanje	10-23
Zadnja ploča	10
Priključivanje antene	10
Priključivanje na vaš TV	11
HDMI priključivanje	12
Priključivanje na pojačalo	13
Dodatna Audio / Video (A/V) priključivanja	14-15
Automatsko podešavanje	15
Upotreba početnog izbornika	16
Početna podešavanja	16
Opće operacije	16-19
Opća podešavanja	16-19
Auto programiranje	16
Uređivanje programa (Edit)	17
Podešavanje sata	18
TV aspekt / AV2 priključivanje	18
Format video izlaza / Modus štednje el. energije (Power Save)	18
Inicijaliziranje	18
Podešavanje jezika	19
Izbornik za displej	19
Izbornik za disk / Audio / Titl	19
Audio podešavanja	19
Dolby Digital / DTS / MPEG	19
Frekvencija uzorka	19
DRC (Dinamična kontrola opsega - Dynamic Range Control)	19
Vokal	19
Podešavanje zaključavanja (Roditeljska kontrola)	20
Ocjenjivanje / Postavite lozinku (password) / Kod područja	20
DivX kod za registraciju	20
Podešavanje snimanja	21
Postavljanje modusa snimanja / Aspekt snimanja	21
DV audio snimanje / TV audio snimanje	21
Samo-postavljanje poglavlja (Chapter) / MPEG4 / AV2 Snimanje	21
Timeshift	21
Podešavanja za disk	22
Formatiranje diska	22
Finaliziranje / Naziv diska (Disc Label)	22
Zaštita diska (Disc Protect) / PBC	22
Općenito o displeju na ekranu	23
Reprodukcija	24-34
Općenite karakteristike reprodukcije	24-27
Reprodukcija DivX filmske datoteke	28
Reprodukcija Audio CD ili MP3/WMA datoteka	29
Programirana reprodukcija Audio CD-a i MP3/WMA datoteka	30
Gledanje JPEG datoteke	31-32
Uređivanje MP3/WMA, JPEG i DivX datoteka	33-34
Snimanje	35-41
Više o DVD snimanju	35
Više o HDD snimanju	35
Timeshift	36
Osnovno snimanje TV programa	37
Brzo snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer)	37
Snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer)	38
Provjera detalja za snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer Recording)	39
Snimanje s vanjskog ulaza	39
Snimanje s DV ulaza	40
Istovremeno snimanje i reprodukcija	41
Reprodukcija drugog naslova tijekom snimanja	41
Time Slip	41
MPEG4 snimanje	41
Uređivanje	42-49
Pregled izbornika za popis naslova i poglavlja (Title List i Chapter List)	42
HDD disk, VR modus: Uređivanje originala i popisa za reprodukciju (Playlist)	43
Dodavanje oznaka za poglavlja (Chapter Markers)	43
Mijenjanje sličica za naslove (Thumbnail)	43
Stvaranje novog popisa za reprodukciju (New Playlist)	44
Dodavanje dodatnog naslova / poglavlja na popis za reprodukciju (Playlist)	44
Brisanje originalnog ili playlist naslova/poglavlja	45
Brisanje dijela	45
Upisivanje naziva za naslov	46
Pretraga vremena	46
Sortiranje popisa naslova	47
Kombiniranje dva naslova u jedan	47
Podijelite jedan naslov u dva naslova	47
Kombiniranje dva poglavlja u jedno	48
Dodatne funkcije za DVD diskove na koje se može snimati	48
Premještanje poglavlja na popisu za reprodukciju (Playlist Chapter)	49
Sakrivanje poglavlja/naslova	49
Zaštita naslova	49
Presnimavanje	50-52
Prije presnimavanja (Dubbing)	50
Presnimavanje s HDD diska na DVD	51
Presnimavanje s DVD-a na HDD disk	51
Kopiranje jednim dodirnom (HDD na DVD)	52
Kopiranje jednim dodirnom (DVD na HDD)	52
Reference	53-58
Dodatne informacije	53
Gledanje izbornika za popis naslova (Title List) koji je prikazan na drugim DVD rekorderima ili player-ima	53
Reproduciranje vašeg snimljenog materijala na drugim DVD player-ima (Finaliziranje diska)	53
Kodovi jezika	54
Kodovi zemalja	54
Upravljanje s vašim TV-om pomoću isporučeng daljinskog upravljača	55
Rješavanje problema	56-57
Specifikacija	58

UVOD

Molimo vas da zbog pravilne uporabe ovog uređaja pažljivo pročitate ovaj priručnik i da ga sačuvate kao referencu za buduće potrebe.

Ovaj priručnik sadrži informacije o operacijama i održavanju vašeg rekordera. Ukoliko uređaj bude trebao servis obratite se ovlaštenom servisnom mjestu.

O ∅ simbolu na displeju

Simbol "∅" se može pojaviti na vašem TV ekranu tijekom rada koji pokazuje da funkcija objašnjena u ovom priručniku za vlasnika nije moguća za određeni medij.

Simboli upotrebljeni u ovom priručniku

Napomena:

Označava displeju i operacijske pogodnosti.

Savjet:

Označava savjete za lakše postizanje željenog cilja.

Odjeljak čiji naslov sadrži jedan od slijedećih simbola odnosi se samo na disk koji je predstavljen tim simbolom.

HDD Naslovi snimljeni na HDD disku

DVD ALL Svi DVD diskovi na donjem popisu.

RAM DVD-RAM disk

-RW_{VR} DVD-RW s VR modusom snimanja

-RW_{Video} DVD-RW s Video modusom snimanja

+RW DVD+RW disk

-R DVD-R disk

+R DVD+R (DL) disk

DVD DVD-Video disk

VCD Video CD-i

ACD Audio CD-i

DivX DivX datoteke

MP3 MP3 datoteke

WMA WMA datoteke

JPEG JPEG datoteke

Napomene o diskovima

Rukovanje diskovima

Ne dirajte stranu diska koja se reproducira. Disk držite na rubovima tako da na njegovoj površini ne ostaju otisci prstiju. Nikada ne lijevite na disk papir ili trake.




Spremanje diskova

Nakon reprodukcije, diskove spremite u njihove kutije. Ne izlažite diskove izravnoj sunčevoj svjetlosti niti izvorima topline, ne ostavljajte ih u parkiranoj automobilu izloženoj izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu prouzrokovati lošu kvalitetu slike i izobličenje zvuka. Prije reprodukcije disk očistite čistom krpom. Disk brišite od sredine prema van.



Ne koristite jaka otapala poput alkohola, benzina, razrjeđivača, reklamiranih sredstava za čišćenje ili anti-statični spray namijenjen starim pločama od vinila.

Kondenziranje vlage

Nikada ne upotrebljavajte ovaj proizvod odmah nakon njegovog premještanja iz hladne u toplu prostoriju. Ostavite uređaj da stoji dva do tri sata prije njegovog uključivanja. Ako ovaj proizvod upotrijebite u ovakvoj situaciji, može doći do uništenja diskova i unutrašnjih dijelova.



Što je SIMPLINK?

Neke funkcije ovog uređaja kontroliraju se daljinskim upravljačem vašeg TV-a kada je uređaj pomoću HDMI priključka priključen na LG TV sa SIMPLINK funkcijom.

- Funkcije koje može kontrolirati daljinski upravljač LG TV-a: Reprodukcija, pauza, skeniranje, preskakanje, zaustavljanje, isključivanje i sl.
- Opširnije o SIMPLINK funkciji pogledajte u TV priručniku za vlasnika.
- LG TV sa SIMPLINK funkcijom ima gore prikazani logo.

Diskovi za snimanje i reprodukciju



DVD-RW (Digital Video Disc - ReWritable):

- DVD-RW diskovi se mogu formatirati za VR modus snimanja ili Video modus snimanja.
- Na ovim diskovima je moguće ponavljati snimanje. Snimljeni materijal se može pobrisati, a zatim se na istom disku može ponovno snimati.

[VR modus]

- Moguće je u velikoj mjeri uređivati snimljeni materijal.
- Može se reproducirati na player-ima koji su kompatibilni s VR modusom (nakon finaliziranja)

[Video modus]

- Može se reproducirati na običnim DVD player-ima (nakon finaliziranja)
- Ograničene mogućnosti uređivanja



DVD-R (Digital Video Disc - Recordable)

- Ovi se diskovi mogu snimiti samo jedanput. Nakon što ste finalizirali DVD-R disk, na tom disku više ne možete snimati i ne možete ga više uređivati.
- DVD-R diskovi se mogu formatirati samo u Video modusu.
- Može se reproducirati na običnim DVD player-ima (nakon finaliziranja)
- Ograničene mogućnosti uređivanja



DVD-RAM (DVD - Random Access Memory)

- DVD-RAM diskovi mogu se formatirati za VR modus snimanja.
- Na ovim se diskovima može ponavljati snimanje. Snimljeni materijali se mogu pobrisati, a zatim se na isti disk može ponovo snimati.
- Mogu se reproducirati na DVD-RAM kompatibilnim player-ima.
- Snimanja se mogu dobro uređivati.
- Samo DVD-RAM diskovi standardne verzije 2.0, 2.1 i 2.2 se mogu upotrebljavati na ovom uređaju.
- Na ovom uređaju se ne mogu upotrebljavati DVD-RAM diskovi cartridge vrste.



DVD+RW (Digital Video Disc + ReWritable)

- Na ovim diskovima je moguće ponavljati snimanje. Snimljeni materijal se može pobrisati, a zatim na istom disku možete ponovno snimati.
- Može se reproducirati na DVD+RW kompatibilnim player-ima (automatsko finaliziranje)
- Uređivani sadržaji se mogu reproducirati na DVD+RW kompatibilnim player-ima samo nakon finaliziranja diska
- Snimljeni materijal se može uređivati pomoću naslova / poglavlja



DVD+R (Digital Video Disc + Recordable)

- Ovi se diskovi mogu snimiti samo jedanput. Nakon što ste finalizirali DVD+R disk, na tom disku više ne možete snimati i ne možete ga više uređivati.
- Može se reproducirati na DVD+R kompatibilnim player-ima (nakon finaliziranja)
- Svaki uređeni sadržaj nije kompatibilan sa DVD+R kompatibilnim player-ima (Sakrij, kombiniraj poglavlje, dodaj oznaku za poglavlje, i sl.)
- Ograničene mogućnosti uređivanja naslova / poglavlja



DVD+R DL (Digital Video Disc + Recordable; Double Layer)

- Ovi se diskovi mogu snimiti samo jedanput. Nakon što ste finalizirali DVD+R DL disk, na tom disku više ne možete snimati i ne možete ga više uređivati.
- Prostor za memoriju je gotovo udvostručen kod dvoslojnih DVD+R diskova i tako omogućuje korisnicima snimanje do 8.5GB video materijala na jednom DVD+R disk.
- Može se reproducirati na DVD+R DL kompatibilnim player-ima (nakon finaliziranja)
- Svaki uređeni sadržaj nije kompatibilan sa DVD+R DL kompatibilnim player-ima (Sakrij, kombiniraj poglavlje, dodaj oznaku za poglavlje, i sl.)
- Ograničene mogućnosti uređivanja naslova / poglavlja

DVD diskovi koji se preporučuju za snimanje

DVD-R	DVD+R	DVD-RW	DVD+RW	DVD+R(DL)	DVD-RAM
Mitsubishi (8x, 16x)	Mitsubishi (8x, 16x)	Mitsubishi (4x)	Mitsubishi (4x)	Mitsubishi (2.4x)	Fujifilm (2x)
That's (8x, 16x)	Ricoh (8x, 16x)	Verbatim (4x)	SONY (2.4x)	Maxell (2.4x)	Mitsubishi (3x)
SONY (16x)	SONY (16x)	JVC (4x)	Verbatim (2.4x)	-	-
-	-	Victor (4x)	Ricoh (2.4x, 4x)	-	-
-	-	Maxell (4x)	-	-	-

Diskovi koji se mogu reproducirati



DVD (8 cm / 12 cm disk)

Diskovi kao što su filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti



Video CD (VCD) (8 cm / 12 cm disk)

VIDEO CD-i ili CD-R-i/CD-RW-i u VIDEO CD/Super VIDEO CD formatu



Audio CD (8 cm / 12 cm disk)

Glazbeni CD-i ili CD-R-i/CD-RW-i u glazbenom CD formatu koji se mogu kupiti



CD-R/CD-RW (8 cm / 12 cm disk)

CD-R/CD-RW diskovi koji sadrži audio naslove, DivX, MP3, WMA, ili JPEG datoteke.

Napomene:

- Ovisno o uvjetima opreme za snimanje ili samog CD-R/RW (ili DVD±R/RW) diska, neki CD-R/RW (ili DVD±R/RW) diskovi neće se moći reproducirati na uređaju.
- Ne stavljajte nikakav pečat ili naljepnicu ni na jednu stranu (strana s naljepnicom ili snimljena strana) diska.
- Ne upotrebljavajte CD diskove nepravilnog oblika (npr., u obliku srca ili osmerokuta). Upotreba takvih diskova može dovesti do nepravilnosti.
- Ovisno o softveru za snimanje i finaliziranje, neki snimljeni diskovi (CD-R/RW ili DVD±R/RW) se možda neće moći reproducirati.
- DVD-R/RW, DVD+R/RW i CD-R/RW diskovi koji su snimljeni pomoću osobnog računala ili pomoću DVD ili CD rekordera možda se neće reproducirati ako je disk oštećen ili prljav, ili ako na lećama rekordera ima nečistoće ili kondenzacije.
- Ako disk snimate pomoću osobnog računala, čak i ako je disk snimljen u kompatibilnom formatu, postoje slučajevi u kojima možda neće doći do reprodukcije zbog postavki u software-u programa s kojim je snimljen disk. (Provjerite s proizvođačem softvera za detaljnije informacije.)
- Ovaj rekorder zahtijeva od diskova i snimanja da ispune određene tehničke standarde kako bi se postigla optimalna kvaliteta reprodukcije. Prije-snimljeni DVD-i su automatski podešeni na ove standarde. Postoji mnogo različitih vrsta formata diskova za snimanje (uključujući CD-R koji sadrži MP3 ili WMA datoteke), a oni zahtijevaju neke postojeće uvjete (pogledajte gore) kako bi osigurali kompatibilnu reprodukciju.
- Korisnici moraju znati da je potrebno dopuštenje za download MP3 / WMA datoteka i glazbe s interneta. Naša kompanija nema nikavih prava da garantira ovo dopuštenje. Dopuštenje je potrebno tražiti od vlasnika autorskih prava.

Kod područja

Ovaj uređaj ima kod područja otisnut na zadnjoj strani. Ovaj uređaj može reproducirati samo DVD diskove koji su označeni istim kodom na pozadini uređaja ili nose oznaku "ALL –Sve"

Napomene o kodovima područja

- Većina DVD diskova ima globus s jednim ili više brojeva u njemu koji se jasno vide na omotu. Ovaj broj mora odgovarati broju koda područja na uređaju ili se disk neće moći reproducirati.
- Ako pokušate reproducirati DVD s nekim drugim kodom područja, pojavit će se poruka "Incorrect region code. Can't play back" na TV ekranu.

Mogućnost kopiranja ili premještanja

S	Na	MP3/WMA	JPEG	DivX	Audio CD	Video CD	Naslov* ¹
HDD	DISK	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Da
HDD	USB memorija	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
DISK	HDD	Da	Da	Da	Ne	Ne	Da
DISK	USB memorija	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
USB memorija	HDD	Da	Da	Da	Ne	Ne	Ne
USB memorija	DISC	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne

*1 Naslov je snimljen s ovog uređaja.

O unutarnjem tvrdom disku


Unutarnji tvrdi disk (hard disk drive (HDD) je osjetljivi dio opreme. Molimo upotrebljavajte rekorder tako da se pridržavate uputa dalje iznesenih kako biste se zaštitili od mogućih nepravilnosti na HDD disku. Preporučujemo da napravite kopiju (back up) vama važnog snimljenog materijala na DVD diskovima kako bi se zaštitili od mogućeg gubitka u slučaju greške.

- Ne mičite rekorder kad je uključen (on).
- Instalirajte i upotrebljavajte rekorder na stabilnoj i ravnoj površini.
- Ne blokirajte zadnji ventilator za hlađenje.
- Ne upotrebljavajte rekorder na izuzetno vrućim ili vlažnim mjestima, ili na mjestima gdje će rekorder biti izložen naglim promjenama temperature. Nagle promjene temperature mogu prouzročiti kondenzaciju koja se može stvoriti unutar rekordera. To može biti uzrok nepravilnosti HDD diska.
- Kada je rekorder uključen (on), ne iskopčavajte ga iz zidne utičnice i ne prekidajte električno napajanje prekidačem za strujni krug (osigurač).
- Ne pomičite rekorder odmah nakon što ste ga isključili (off). Ako već trebate pomaknuti rekorder, molimo slijedite korake navedene dolje:
 1. Nakon što se poruka POWER OFF (El. napajanje isključeno) pojavi na displeju, pričekajte najmanje dvije minute.
 2. Iskopčajte utikač uređaja iz zidne utičnice.
 3. Premjestite rekorder.
- Ako je došlo do nestanka električne struje za vrijeme dok je rekorder bio uključen postoji mogućnost da se izgube neki podaci na HDD disku.
- HDD disk je jako osjetljiv. Ako se upotrebljava na nepravilan način ili u neprikladnoj sredini, postoji mogućnost da dođe do greške na HDD disku nakon nekoliko godina rada. Znakovi problema uključuju neočekivano zamrzavanje reprodukcije i primjetne kvadratne smetnje na slici (mozaik).
Međutim, ponekad neće biti nikakvih znakova upozorenja na grešku na HDD disku.
Ako postoji greška na HDD disku, neće biti moguće reprodukcija snimljenog materijala. U tom slučaju je neophodna zamjena neispravnog HDD diska.

Upotreba USB memorijskog štapića

Uređaj može reproducirati MP3 / WMA / JPEG datoteke koje se nalaze na USB memorijskom štapiću.

Umetanje/vađenje USB memorijskog štapića



Umetanje USB memorijskog štapića

Umetnite USB memoriju ravno unutra sve dok ne sjedne na svoje mjesto.

Vađenje USB memorijskog štapića

Pažljivo izvadite USB memorijski štapić.


Napomene:

- USB memorijski štapić držite dalje od dosega djece. U slučaju gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- Ovaj uređaj podržava samo USB Flash Memory formata FAT16 ili FAT32.
- Ne podržavaju se USB memorijski štapići koji zahtijevaju dodatni program za instaliranje kada se priključe na računalo.
- Uređaj je kompatibilan s Flash vrstom USB memorijskog štapića koji podržava USB 1.1.
- Ovaj uređaj možda neće podržavati neke USB memorijske štapiće.
- **Ne vadite USB memorijski štapić kada je u radnom stanju (reprodukcija, kopiranje, i sl.). Tako se mogu prouzročiti greške u radu uređaja.**

Upotreba USB memorijskog štapića

1. Umetnite USB memorijski štapić.
2. Pritisnite HOME na daljinskom upravljaču.
3. Odaberite opciju [MUSIC], [PHOTO] ili [MOVIE].
4. Odaberite [USB], a zatim pritisnite ENTER.
Detalji za opcije nalaze se na stranici 16.

Prednja ploča



1 / I (POWER tipka)

Uključuje (ON) ili isključuje (OFF) uređaj.

2 Ladica za disk

Ovdje umetnite disk.

3 Prozor displeja

Prikazuje trenutno stanje rekordera.

T/S: Ukazuje na timeshift modus.


REC: Rekorder vrši snimanje.


HDD: Rekorder je u HDD modusu.

DVD: Rekorder je u DVD modusu.

HDD ◀ ▶ DVD: Rekorder vrši presnimavanje (dubbing).

TV: Ukazuje na to da je rekorder u TV tuner modusu.

 : Ukazuje na to da rekorder snima pomoću vremenskog brojača ili je snimanje s vremenskim brojačem programirano.

 : Ukazuje na sat, ukupno vrijeme reprodukcije, proteklo vrijeme, broj naslova, broj poglavlja/snimka, kanal, itd.

4 Senzor daljinskog upravljača

Ovdje usmjerite daljinski upravljač rekordera.

5 OPEN/CLOSE (▲)

Otvara ili zatvara ladicu za disk.

6 HDD/DVD

Postavlja modus rekordera na HDD ili DVD.

7 RESOLUTION

Postavlja izlaznu rezoluciju za HDMI i video izlazne COMPONENT OUTPUT priključke.

- HDMI: 576i, 576p, 720p, 1080i

- KOMPONENTNI: 576i, 576p

8 / (PLAY / PAUSE)

Započinje reprodukciju.

Privremeno pauzira reprodukciju ili snimanje, ponovno pritisnite tipku kako biste izašli iz pauza modusa.

9 (STOP)

Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.

10 (REC)

Započinje snimanje. Pritisnite tipku više puta kako biste postavili vrijeme snimanja.

11 PROG. (▼/▲)

Prelazi gore ili dolje kroz memorirane kanale.

12 USB priključak

Priključite USB memorijski štapić.


13 DV IN

Priključite DV izlaz digitalne videokamere.

14 AV IN 3 (VIDEO IN/AUDIO IN (Lijevo / Desno))

Priključite audio / video izlaz vanjskog izvora (Audio sistem, TV / Monitor, VCR, Video kamera, itd.).

Daljinski upravljač



• • • • • **1** • • • • •

POWER: Uključuje (ON) ili isključuje (OFF) rekorder.

OPEN/CLOSE (▲): Otvara i zatvara ladicu za disk.

DVD: Odabire modus funkcije uređaja za DVD.

HDD: Odabire modus funkcije uređaja za HDD.

AV/INPUT: Mijenja ulaz koji se upotrebljava za snimanje (Tuner, AV1-3 ili DV IN).

0-9 brojučane tipke: Služe za izbor broječanog sadržaja u izborniku.

DUBBING: Presnimava DVD na HDD disk (ili HDD na DVD).

PIP: Uključuje (on) ili isključuje (off) PIP funkciju.

TV tipke za upravljanje: Pogledajte stranicu 55.

• • • • • **2** • • • • •

AUDIO (⊞): Odabire audio jezik ili audio kanal.

SUBTITLE (☐): Vršiti izbor jezika za titl.

CHP. ADD: Tijekom reprodukcije umetnite oznaku za poglavlje.

REC (●): Započinje snimanje.

REC MODE: Vršiti izbor modusa snimanja.

TITLE: Prikazuje izbornik za naslove na disku, ako je to moguće.

• • • • • **3** • • • • •

SCAN (◀◀ / ▶▶): Vršiti traženje naprijed ili natrag.

SKIP (◀◀◀ / ▶▶▶): Prelazi na sljedeće ili prethodno poglavlje ili snimku.

PAUSE/STEP (⏸): Privremeno pazira reprodukciju ili snimanje.

PLAY (▶): Započinje reprodukciju.

STOP (■): Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.

• • • • • **4** • • • • •

HOME: Otvara ili zatvara početni (HOME) izbornik.

MENU/LIST: Otvara izbornik na DVD disku. Prelazi iz izbornika za listu naslova - original u izbornik za listu naslova - lista za reprodukciju (Title List-Original i Title List-Playlist).

◀ / ▶ / ▲ / ▼ tipke (lijevo/desno/gore/dolje): Služe za izbor sadržaja u izborniku.

ENTER (⊙): Potvrđuje izbor izbornika.

PR/CH (+/-): Služe za prelazak gore ili dolje kroz memorirane kanale.

DISPLAY: Otvara displej na ekranu.

RETURN (↵): Zatvara izbornik.

• • • • • **5** • • • • •

TIMESHIFT: Aktivira pauzu za živi TV / reprodukciju (timeshift) za živi TV program.

MARKER: Postavlja oznaku na bilo kojem mjestu tijekom reprodukcije.

SEARCH: Prikazuje izbornik za traženje oznake (Marker Search).

CLEAR: Uklanja broj snimke (track) na Listi programa ili oznaku na izborniku za traženje oznaka (Marker Search).

ZOOM: Povećava video sliku.

REPEAT: Ponavlja poglavlje, snimku, naslov, sve.

A-B: Ponavlja sekvencu.

THUMBNAIL: Odabire thumbnail sliku.

TV/DVD: Služi za gledanje kanala koji su odabrani pomoću tuner-a rekordera ili tuner-a TV-a.


Rad s daljinskim upravljačem

Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač i pritisnite tipke.

Upozorenje

Ne miješajte stare i nove baterije. Nikada ne miješajte različite vrste baterija (standardne, alkalne, i sl.).


Umetanje baterija na daljinskom upravljaču



Skinite poklopac za baterije na zadnjoj strani daljinskog upravljača i umetnite dvije R03 (veličina AAA) baterije s pravilno postavljenim ⊕ i ⊖ polovima.

Spajanje i podešavanje

Zadnja ploča



1 ANTENNA IN (ANTENSKI ULAZ)

Priključite antenu na ovaj priključak.

2 COMPONENT OUTPUT (Y PB PR)

Priključite na TV s Y PB PR ulazima.

3 AV 2 DEKODER SCART priključak

Priključite audio / video izlaz vanjskog izvora (TV dekodera, Set Top Box, VCR, i sl.).

4 HDMI OUTPUT (Type A)

HDMI izlaz pruža visokokvalitetno sučelje za digitalni audio i video.

5 Cooling fan (Ventilator za hlađenje)

6 AC Power Cord (El. kabel za istosmjernu struju)

Ukopčajte u izvor za el. napajanje.

7 ANTENNA OUT (ANTENSKI IZLAZ)

Prosljeđuje signal s ANTENNA IN priključka na vaš TV/monitor.

8 OPTICAL (Digitalni audio izlaz priključak)

Priključite na digitalnu (optičku) audio opremu.

9 COAXIAL (Digitalni audio izlaz priključak)

Priključite na digitalnu (koaksijalnu) audio opremu.

10 S-VIDEO OUTPUT

Priključite na S-Video ulaz na TV-u.

11 AUDIO OUTPUT (Lijevi/Desni)

Priključite na TV s audio ulazima.

12 AV 1 SCART priključak

Priključite na TV sa SCART konektorom.

Priključivanje antene


Skinite konektor antenskog kabela s vašeg TV uređaja i umetnite ga u antenski priključak na zadnjoj ploči na rekorderu. Ukopčajte jedan kraj antenskog kabela u TV priključak na rekorderu, a drugi kraj u antenski ulazni priključak na vašem TV uređaju.

RF koaksijalno priključivanje

Priključite ANTENNA OUT priključak na rekorderu na antenski ulazni priključak na TV-u pomoću 75-ohmskog koaksijalnog kabela koji je isporučen (R). ANTENNA OUT priključak prosljeđuje signal s ANTENNA IN priključka.

AERIAL (Antenna)

Zadnja strana TV-a



Zadnja strana rekordera

Priključivanje na vaš TV

- Napravite jedno od sljedećih priključivanja, ovisno o mogućnostima vaše postojeće opreme.
- Kada upotrebljavate COMPONENT OUTPUT priključke, postavite Video Output Format opciju u izborniku za podešavanja na YPBPR. Kada upotrebljavate SCART priključak, postavite Video Output Format opciju u izborniku za podešavanja na RGB.


Savjeti:

- Ovisno o vašem TV-u i drugoj opremi koju želite priključiti, postoje razni načini na koje možete priključiti vaš rekorder. Upotrijebite samo jedan od dolje opisanih načina za priključivanje.
- Molimo pogledajte priručnike za vaš TV, VCR, stereo sistem ili drugu opremu ako je potrebno kako biste napravili najbolje priključivanje.

Upozorenje

- Pazite da je rekorder priključen izravno na TV. Podesite TV na ispravan video ulazni kanal.
- Ne priključujte konektor za AUDIO OUTPUT na rekorderu na konektor za ulaz za slušalice (record deck) na vašem audio sistemu.
- Ne priključujte vaš rekorder preko vašeg VCR-a. Sistem za zaštitu od kopiranja bi mogao izobličiti DVD sliku.

Zadnja strana TV-a



SCART priključivanje

Priključite AV1 scart konektor na rekorderu na odgovarajuće konektore na TV-u pomoću scart kabla (T).

Audio (Left/Right) priključivanje

Priključite left (lijevo) i right (desno) konektore za AUDIO OUTPUT na rekorderu na audio left i right IN konektore na TV-u pomoću audio kablova (A). Ne priključujte konektor za AUDIO OUTPUT na rekorderu na konektor za ulaz za slušalice (record deck) na vašem audio sistemu.

S-Video priključivanje

Priključite S-VIDEO OUTPUT priključak na rekorderu na S-Video ulazni priključak na TV-u pomoću S-Video kabla (S).

Komponentni video priključivanje

Priključite COMPONENT OUTPUT priključke na rekorderu na odgovarajuće ulazne priključke na TV-u pomoću Y PB PR kabla (C).

Ako je vaš televizor uređaj visoke definicije ili je "digital ready" televizor, tada možete iskoristiti prednost izlaza za progresivno skeniranje na rekorderu za najveću moguću video rezoluciju. Ako vaš TV ne prihvaća format za progresivno skeniranje, slika će se prikazati u izobličenom obliku ako pokušate na svom rekorderu postaviti opciju za progresivno skeniranje.

- Podesite rezoluciju na 576p pomoću tipke RES. za progresivni signal.

Napomena:

Progresivno skeniranje ne radi sa S-VIDEO priključivanjem.

Oprez

Ako je rezolucija postavljena na 720p ili 1080i, S-VIDEO OUTPUT i COMPONENT OUTPUT priključivanja nisu moguća.


HDMI priključivanje

Ako posjedujete HDMI TV ili monitor, tada TV ili monitor možete priključiti na rekorder pomoću HDMI kabla.

1. Priključite konektor za HDMI OUTPUT na rekorderu na HDMI INPUT konektor na HDMI kompatibilniom TV-u ili monitoru (H).
2. Podesite TV izvor na HDMI (pogledajte priručnik za korisnika TV-a).

Notes:

- Ako vaš TV nije u stanju upravljati s 96 kHz frekvencijom uzorka, podesite [Sampling Freq.] opciju na [48 kHz] u izborniku za podešavanja (Pogledajte stranicu 19). Kada je napravljen ovaj izbor, ovaj uređaj će automatski konvertirati sve 96 kHz signale u 48 kHz kako bi ih vaš sistem mogao dekodirati.
- Ako vaš TV nije opremljen s Dolby Digital i MPEG dekoderom, postavite [Dolby Digital] i [MPEG] opcije na [PCM] u izborniku za podešavanja (Setup) (Pogledajte stranicu 19).
- Ako vaš TV nije opremljen s DTS dekoderom, postavite [DTS] opcije na [OFF - Isključeno] u izborniku za podešavanja (Setup) (Pogledajte stranicu 19). Kako biste uživali u DTS više-kanalnom surround-u, ovaj rekorder morate priključiti na rekorder DTS kompatibilni prijemnik preko jednog od digitalnih audio izlaza na rekorderu.
- Strelica na tijelu konektora treba gledati prema gore za ispravno poravnanje s konektorom na rekorderu.



(Type A)

- Ako dolazi do šuma ili se linije pojavljuju na ekranu, molimo provjerite HDMI kabel.


Savjet:

Kada upotrebljavate HDMI priključivanje, možete mijenjati rezoluciju (576i, 576p, 720p, ili 1080i) za HDMI izlaz upotrebom tipke RES.

Oprez

Mijenjanje rezolucije kada je rekorder priključen s HDMI konektorom može dovesti do nepravilnosti u radu. Kako biste riješili problem isključite rekorder i ponovo ga uključite.

HDMI kompatibilan TV



Zadnja strana rekordera

Više o HDMI-u

HDMI (High Definition Multimedia Interface) podržava i video i audio na jednom digitalnom priključivanju koje se upotrebljava za DVD player-e, Set-Top Boxes, i druge AV uređaje.

HDMI je razvijen s ciljem da pruži tehnologije HDCP-a (High Definition Contents Protection). HDCP je razvijen s ciljem da zaštiti sadržaj koji se prima i šalje.

HDMI ima mogućnost da podržava standardni, poboljšani ili video plus standard visoke rezolucije na više kanalnom audio surround zvuku, HDMI karakteristike uključuju nekomprimirani digitalni video, širina kanala do 5 gigabyte-a po sekundi, jedan konektor (umjesto nekoliko konektora i kablova) i komunikaciju između AV izvora i AV uređaja kao što su DTV-i.

HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su robne marke ili zaštićene robne marke HDMI-a koji licencira LLC.

Dodatne informacije za HDMI

- Kada priključite HDMI ili DVI kompatibilni uređaj obratite pažnju na sljedeće:
 - Pokušajte isključiti HDMI/DVI uređaj i ovaj rekorder. Sljedeće, uključite HDMI/DVI uređaj i ostavite ga uključenog otprilike 30 sekundi, a zatim uključite ovaj rekorder.
 - Video ulaz za priključeni uređaj je postavljen na ispravan način.
 - Priključeni uređaj je kompatibilan s 720(1440)x576i, 720x576p, 1280x720p, ili 1920x1080i video ulazom.
- Svi HDCP-kompatibilni DVI uređaji neće raditi s ovim rekorderom.
 - Slika neće ispravno biti prikazana s uređajem koji ne podržava HDCP.

Priključivanje na pojačalo

Priključivanje na pojačalo opremljeno s dvo-kanalnim analognim stereom ili Dolby Pro Logic II/ Pro Logic

Priključite Left i Right konektore za AUDIO OUTPUT na rekorderu na audio left i right ulazne konektore na vašem pojačalu, receiver-u, ili stereo sistemu, pomoću audio kablova (A).

Priključivanje na pojačalo opremljeno s dvo-kanalnim digitalnim stereom (PCM) ili na Audio/Video receiver opremljenim s više-kanalnim dekodrom (Dolby Digital™, MPEG 2, ili DTS)

1. Priključite jedan od DIGITAL AUDIO OUTPUT konektora na rekorderu (OPTICAL O ili COAXIAL X) na odgovarajući konektor na vašem pojačalu. Upotrijebite dodatni digitalni (optički O ili koaksijalni X) audio kabel.
2. Potrebno je da aktivirate digitalni izlaz na rekorderu. (Pogledajte "Audio podešavanja" na strani 19).

Digitalni više-kanalni zvuk

Digitalno više-kanalno priključivanje pruža najbolju kvalitetu zvuka. Za ovo vam je potreban više-kanalni Audio/Video receiver koji podržava jedan ili više audio formata koje podržava vaš rekorder (MPEG 2, Dolby Digital i DTS). Provjerite priručnik za receiver i oznake logo-a na prednjoj ploči receiver-a.


Upozorenje:

Zbog ugovora o DTS licenci, digitalni izlaz će biti u DTS digitalnom formatu u slučaju kada je odabran DTS audio stream.

Napomene:

- Ako audio format digitalnog izlaza ne odgovara mogućnostima vašeg receiver-a, receiver će proizvoditi jaki, izobličeni zvuk ili neće proizvoditi nikakav zvuk.
- Digitalni surround šestero-kanalni zvuk (Six Channel Digital Surround Sound) preko digitalnog priključivanja može se postići samo ako je vaš receiver opremljen s digitalnim više-kanalnim dekodrom.
- Kako biste vidjeli audio format trenutnog DVD-a na ekranskom displeju, pritisnite tipku AUDIO.
- Ovaj rekorder ne obavlja unutarnje (2 kanalno) dekodiranje DTS zvučnih snimki. Kako biste uživali u DTS više-kanalnom surround-u, ovaj rekorder morate priključiti na DTS kompatibilni receiver preko jednog od digitalnih audio izlaza na samom rekorderu.

Zadnja strana rekordera



Pojačalo (Receiver)

Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", i dvostruki D simbol su robne marke Dolby Laboratories.

"DTS" i "DTS Digital Out" su robne marke Digital Theater Systems, Inc.

Dodatna Audio / Video (A/V) priključivanja

Priključivanje plaćanog (PAY) –TV / Kanal Plus Dekodera

Vi možete gledati ili snimati PAY-TV/Canal Plus programe ako priključite dekodera (nije isporučen) na rekorder. Kada priključujete dekodera iskopčajte napojni električni kabel rekordera.


Za gledanje ili snimanje PAY-TV/Kanal Plus programa, postavite [AV2 Connection] opciju na [Decoder] (pogledajte stranicu 18) i postavite [Decoder On/Off] opciju programa na [On -Uključeno] u izborniku za podešavanja (Setup) (stranica 17).

Savjet :

Nije potrebno da uključite vaš rekorder kako biste vidjeli signale s priključenog tuner-a na vašem TV-u.

Napomena :

Ako iskopčate električni kabel vašeg rekordera, nećete biti u stanju vidjeti signale s priključenog dekodera.




Zadnja strana rekordera

Priključivanje na AV2 DECODER konektor

Priključite VCR ili sličan uređaj za snimanje na AV2 DECODER konektor na ovom rekorderu.

Za gledanje ili snimanje izvora s AV2 DECODER priključka, postavite [AV2 Connection] opciju na [Others] (pogledajte stranicu 18) i postavite [AV2 Recording] opciju na [Auto], [CVBS] ili [RGB] prema potrebi (pogledajte stranicu 21).




Zadnja strana rekordera

Savjet :

Nije potrebno da uključite vaš rekorder kako biste vidjeli signale s priključenog tuner-a na vašem TV-u.

Napomene:

- Slike koje sadrže signale za zaštitu od kopiranja koji onemogućuju svako kopiranje se ne mogu snimati.
- Ako prosljedite signal s rekordera preko VCR, možda nećete dobiti jasnu sliku na ekranu vašeg TV-a. Provjerite jeste li priključili vaš VCR na rekorder kao i vaš TV na dolje prikazani način. Kako biste gledali video trake, gledajte trake preko drugog linijskog ulaza na vašem TV-u.




- Kada s ovog rekordera snimate na VCR, ne uključujte ulazni izvor na TV pritiskom na tipku TV/DVD na daljinskom upravljaču.
- Ako upotrebljavate B Sky B tuner, pazite da priključite VCR SCART konektor na AV2 DECODER konektor.
- Ako iskopčate električni kabel vašeg rekordera, nećete biti u stanju vidjeti signale s priključenog VCR-a ili tuner-a.

Priključivanje na AV IN 3 priključke

Spojite ulazne priključke (AV IN 3) na rekorderu na audio/video izlazne priključke na vašoj dodatnoj komponenti pomoću audio/video kablova.

Ploča s konektorom dodatne komponente (VCR, video kamera, i sl.)



Prednja strana rekordera

Priključivanje digitalne video kamere


Upotrebom konektora DV IN na prednjoj ploči može se priključiti DV digitalna video kamera i digitalno se mogu preneti DV trake na DVD.

Upotrijebite DV kabel (nije isporučen) kako biste priključili DV ulaz/izlaz konektor na vašoj DV video kameri na konektor DV IN na prednjoj ploči na rekorderu.

Napomene:

- Ovaj konektor služi isključivo za priključivanje na DV digital video kameru. On nije kompatibilan s digitalnim satelitskim tuner-ima ili D-VHS video deck-ima.
- Iskapčanje DV kabela tijekom snimanja sadržaja priključene digitalne kamere može dovesti do nepravilnosti u radu.

DV digitalna video kamera




Prednja strana rekordera

Automatsko podešavanje


Nakon što se prvi put uključi POWER kako bi se uključio ili resetirao uređaj, funkcija početnog čarobnjaka za podešavanje (Initial Setup Wizard) automatski postavlja jezik, sat i kanale prijemnika.

1. Odaberite jezik za izbornik za podešavanje i displej na ekranu.

Upotrijebite ▲ / ▼ kako biste odabrali jezik, a zatim pritisnite ENTER.



2. Molimo provjerite priključak vaše antene. Pritisnite ENTER kako biste prešli na sljedeći korak.



3. Unesite potrebne informacije za datum i vrijeme.





◀ / ▶ (lijevo/desno): Pomiče kursor na prethodni ili sljedeći stupac.


▲ / ▼ (gore/dolje): Mijenja postavku na trenutnom položaju kursora.

Pritisnite ENTER kako biste potvrdili vašu postavku.

4. Pritisnite tipku ENTER za početak pretraživanja kanala. Prijemnik će automatski prijeći kroz sve kanale koji su dostupni u području, te će ih pohraniti u memoriju prijemnika.



5. Pritisnite ENTER kako biste završili podešavanje.



Upotreba početnog izbornika

S ekrana početnog izbornika (Home Menu) možete pristupiti u sve medije za reprodukciju i snimanje na rekorderu.

1. Pritisnite tipku HOME kako biste prikazali ekran početnog izbornika (Home).
2. Upotrijebite ◀ / ▶ tipke kako biste odabrali glavnu opciju koju želite. Pojavit će se pod-opcije.
3. Upotrijebite ▲ / ▼ i ENTER tipke kako biste odabrali pod opciju koju želite.



4. Za izlazak iz početnog izbornika (HOME), pritisnite tipku HOME.

TV

- **TV HDD:** Vraća na gledanje TV-a uživo u HDD modusu. Pritiskom na HDD tipku na daljinskom upravljaču omogućit će vam da direktno izaberete ovu opciju.
- **TV DVD:** Vraća na gledanje TV-a uživo u DVD modusu. Pritiskom na DVD tipku na daljinskom upravljaču omogućit će vam da direktno izaberete ovu opciju.

FILM

- **HDD:** Prikazuje izbornik za listu naslova za HDD. (stranica 42)
- **HDD DivX:** Prikazuje izbornik za [Movie List] za HDD. (stranica 28)
- **DISC:**
 - Prikazuje izbornik za listu naslova za disk za snimanje (stranica 42)
 - Prikazuje izbornik za [Movie List] za DivX disk. (stranica 28)
 - Reproducira Video CD ili DVD-Video disk (stranica 24-27).
- **USB:** Prikazuje [Movie List] izbornik za USB memorijski štapić. (stranica 28)

PHOTO (Pogledajte stranicu 31)

- **HDD:** Prikazuje izbornik za [Photo List] za HDD.
- **DISC:** Prikazuje izbornik za [Photo List] za disk.
- **USB:** Prikazuje [Photo List] izbornik za USB memorijski štapić.

MUSIC (Pogledajte stranicu 29)

- **HDD:** Prikazuje izbornik za [Music list] za HDD.
- **DISC:** Prikazuje izbornik za [Music list] (ili Audio CD) za disk.
- **USB:** Prikazuje [Music List] izbornik za USB memorijski štapić.

Lagani izbornik (Easy Menu) (Pogledajte stranicu 16)

- **SETUP:** Prikazuje izbornik za podešavanje (Setup).
- **Timer Record:** Prikazuje izbornik za snimanje vremenskim brojačem (Timer Record).

Početa podešavanja

U ovom sistemu izbornika postoji nekoliko načina da se podese moguće postavke. Većina izbornika se satoji od tri razine za podešavanje mogućnosti (opcija), dok neki zahtijevaju više razina za raznovrsna podešavanja.

Opće operacije

1. Odaberite SETUP u početnom (HOME) izborniku. Pojavljuje se izbornik za podešavanje.
2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali željenu mogućnost.
3. Za vrijeme dok je željena stavka odabrana, pritisnite tipku ▶ za prelazak na sljedeću razinu.
4. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali drugu željenu mogućnost.
5. Pritisnite tipku ▶ za prelazak na sljedeću razinu.
6. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali željenu mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu svog izbora. Neke postavke zahtijevaju dodatne korake.
7. Pritisnite tipku RETURN za izlazak iz izbornika za podešavanje (Setup).

Napomena:

Pritisnite tipku ◀ za prelazak na prethodnu razinu.

Opća podešavanja

Auto programiranje

Ovaj rekorder je opremljen tuner-om koji sintetizira frekvencije koji može primiti najviše TV kanala.

Priprema:

- Priključite rekorder na željeni tip antene, na način prikazan u Priključivanje antene na stranici 10.



1. Odaberite mogućnost [Auto Programming].
2. Pritisnite tipku ▶ za prelazak na treću razinu. Jače je osvijetljena mogućnost za početak [Start].
3. Pritisnite tipku ENTER kako biste počeli tražiti kanale. Tuner će automatski prijeći ciklus kroz sve dostupne kanale u području i pohranit će ih u svoju memoriju.

Napomena:


Ako preskočite izbornik za automatsko podešavanje (Auto Setup), i po prvi put pristupite u izbornik za podešavanje, možete postaviti jedino opciju [Auto Programming]. Druge opcije možete postaviti nakon što dovršite [Auto Programming].

Opće podešavanje (Nastavak)

Uređivanje programa (Edit)

Kanal možete urediti ručno (dodavanje, brisanje, nazivanje, premještanje, i sl.).

1. Odaberite mogućnost [Program Edit], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Pritisnite tipku ENTER za vrijeme dok je odabrano [Edit]. Pojavljuje se izbornik za listu programa.



3. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali PR broj, a zatim pritisnite tipku ENTER.
4. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali mogućnost programa, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 - [Program Edit] - Ručno podešavanje kanala. Pogledajte "Program Edit" na desnoj strani.
 - [Station Rename] - Mijenja naziv stanice. Pojavljuje se displej za unos slova. Za unos slova pogledajte stranu 46. Nazivi mogu imati najviše 5 znakova.
 - [Move] Sortira položaje programa na listi programa. Pritisnite tipke ▲ / ▼ kako biste premjestili željeni program na novi položaj.
 - [Delete] Briše položaj koji vam nije potreban.
 - [Decoder On/Off] Postavlja kanale za dekodeer. Ovo podešavanje vam je potrebno kako biste mogli gledati ili snimati plaćene TV/Canal Plus programe. Pritisnite tipku ENTER kako bi se [Decoder] pojavio na displeju. Pritisnite tipku ENTER ponovno kako biste isključili podešavanje.
 - [NICAM Auto/off] Podešava kanale za NICAM prijenose. Obično je [NICAM] osvjetljen na displeju. Ako zvuk s NICAM prijenosa nije jasan, pritisnite tipku ENTER kako bi se [NICAM] izgubio.
5. Pritisnite tipku RETURN (↵) više puta za redom za izlazak iz izbornika za listu programa.

Uređivanje programa (Edit)

Vi možete pokrenuti traženje kako biste ručno odabrali i pospremili TV kanale.

Kada ste odabrali [Program Edit] u koraku 4 gore, pojavljuje se displej za podešavanje kanala.

1. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ kako biste odabrali postavku i pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste promijenili postavku.



- [PR] Ukazuje na položaj odabranog programa.
 - [Seek] Automatski pretražuje kanale. Traženje prestaje kada se rekorder ugodi na kanal.
 - [Ch.] Mijenja broj kanala.
 - [MFT] Fino ugada kanal kako bi se postigla jasnija slika.
2. Odaberite OK, a zatim pritisnite tipku ENTER kako biste potvrdili odabranu postavku i vratili se u izbornik za listu programa.

AV1 dekodeer

Postavlja AV1 scart priključak za ulaz za kodirane video signale.

1. Pritisnite tipku AV/INPUT za vrijeme dok je na ekranu izbornik za listu programa (Program List).
2. Pritisnite tipku ENTER kako bi se [Canal+] pojavio na displeju. Pritisnite tipku ENTER ponovo kako biste isključili podešavanje.
 - Off (Isključeno): Unosi signale s AV1 scart priključka. Normalno birate ovo.
 - On (Uključeno): Ulaz kodiranog video signala s AV1 scart priključka se vodi do izlaza za AV2 DECODER priključak za dekodiranje. Dekodirani signal se zatim vraća natrag na ulaz kroz AV2 DECODER konektor tako da možete gledati ili snimati programe za plaćenu (PAY)-TV/Canal Plus.

Opća podešavanja (Nastavak)

Podešavanje sata

1. Odaberite mogućnost [Clock set], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Unesite potrebne podatke za vrijeme i datum.
◀ / ► (lijevo / desno): Premještaju kursor na prethodni ili sljedeći stupac.
▲ / ▼ (gore/dolje): Mijenjaju postavke trenutnog položaja kursora.
3. Pritisnite tipku ENTER kako biste potvrdili vašu postavku.

TV aspekt

Odaberite omjer aspekta za priključeni TV (4:3 standardni ili široki).

- [4:3 Letter Box] Odaberite ovu opciju kada se spajate na 4:3 TV ekran. Prikazuje široku sliku s pojasevima na gornjem i donjem dijelu ekrana.
- [4:3 Pan Scan] Odaberite ovu opciju kada se spajate na 4:3 TV ekran. Automatski prikazuje široku sliku na cijelom ekranu i odsijeca one dijelove koji se ne uklapaju.
- [16:9 Wide] Odaberite ovu opciju kada se spajate na široki TV ili TV sa funkcijom za rad u širokim modusu.

AV2 priključivanje

Dekoder ili neki drugi uređaj možete priključiti na AV2 DECODER priključak na zadnjoj strani uređaja.

- [Decoder] Odaberite [Decoder] ako priključujete AV2 DECODER priključak rekordera na PAY-TV ili Kanal Plus dekodekoder.
- [Others] Odaberite [Others] ako priključujete AV2 DECODER priključak rekordera na VCR ili sličan uređaj za snimanje.

Format video izlaza

Odaberite opciju format video izlaza u skladu s vrstom priključivanja ovog uređaja.

- [YPBPR] Kada je vaš TV priključen pomoću COMPONENT OUTPUT priključka na ovaj uređaj.
- [RGB] Kada je vaš TV priključen pomoću SCART(RGB signal) priključka na ovaj uređaj.

Modus štednje el. energije (Power Save)

Uređaj možete podesiti tako da radi u modusu ekonomične štednje el. energije. Kada je uređaj isključen u prozoru displeja se ništa ne prikazuje.

- [OFF -Isključeno] Modus štednje el. energije nije aktivan.
- [ON - Uključeno] Modus štednje el. energije je aktivan.

Napomene:


- Kodirani televizijski kanali (CANAL+ ili PREMIERE) nisu dekodirani u modusu štednje el. energije.
- Modus štednje el. energije nije moguć u stanju pripravnosti za snimanje vremenskim brojačem i kada je uređaj isključen nakon primanja kodiranih televizijskih signala (CANAL+ ili PREMIERE).

Inicijaliziranje

Rekorder možete resetirati na njegovo osnovno tvorničko podešavanje i tako inicijalizirati HDD disk.

- [Factory Set] Ako imate potrebu, možete resetirati rekorder tako da je podešen na sve tvorničke postavke. Neke postavke nije moguće resetirati. (Ocjenjivanje, lozinka, i regionalni kod).
 - [HDD format] Inicijalizira HDD disk (Hard Disk Drive): svi podaci koji su snimljeni na HDD disku će biti pobrisani.
1. Odaberite mogućnost [Initialization], a zatim pritisnite tipku ►.
 2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste odabrali željenu mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se poruka za potvrdu.
 3. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ kako biste odabrali [Yes] ili [No], a zatim pritisnite tipku ENTER.

Podešavanje jezika



Izbornik za display


Odaberite jezik za izbornik za podešavanje (Setup) i za ekranski displej.

Izbornik za disk / Audio / Titl

- [Original] Odnosi se na original jezik na kojem je disk snimljen.
- [Other] Služi za odabir drugog jezika, pritisnite brojčane tipke, a zatim tipku ENTER za unos odgovarajućeg 4-znamenkastog broja prema popisu kodova za jezike u poglavlju s referencama (pogledajte stranu 54). Ako unesete pogrešni kod za jezik, pritisnite tipku CLEAR.
- [Off] (za titl na disku) : Isključuje titl.

Audio podešavanja

Svaki DVD disk ima raznovrsne mogućnosti audio izlaza. Podesite Audio Output na rekorderu u skladu s vrstom audio sistema koji upotrebljavate.



Dolby Digital / DTS / MPEG

- [Bitstream]: Odaberite "Bitstream" ako priključujete konektor za DIGITAL AUDIO OUT na rekorderu na pojačalo ili na drugu opremu s Dolby Digital, DTS ili MPEG dekodier.
- [PCM] (za Dolby Digital / MPEG): Odaberite u slučaju kada rekorder priključujete na dvo-kanalno digitalno stereo pojačalo. DVD-i koji su kodirani u Dolby Digital-u ili MPEG-u će biti automatski prilagođeni na dvo-kanalni PCM audio.
- [Off] (za DTS): Ako odaberete "Off - isključeno", DTS signal se neće prosljeđivati kroz konektor za DIGITAL AUDIO OUT.

Frekvencija uzorka

Ako vaš receiver ili pojačalo NIJE u stanju raditi s signalima od 96 kHz, odaberite [48 kHz]. Kada napravite ovaj izbor, ovaj će uređaj automatski pretvarati sve signale od 96 kHz u signale od 48 kHz tako da ih vaš sistem može dekodirati.

Ako je vaš receiver ili pojačalo u stanju raditi s signalima od 96 kHz, odaberite [96 kHz]. Kada napravite ovaj izbor, ovaj će uređaj prosljeđivati svaki signal bez ikakvog daljnjeg obrađivanja.

DRC (Dinamična kontrola opsega -Dynamic Range Control)

S DVD-e formatom, možete slušati zvučnu snimku na najtočniji i najstvarniji mogući način prezentacije, zahvaljujući digitalnoj audio tehnologiji. Međutim, možda ćete poželjeti komprimirati dinamičko područje audio izlaza (razlika između najglasnijeg i najtišeg zvuka). Nakon toga možete slušati film na nižoj glasnoći a da ne izgubite jasnoću zvuka. Podesite DRC na [ON - uključeno] za dobijanje ovog efekta.

Vokal

Podesite Vokal na [ON – uključeno] samo kada reproducirate DVD s više-kanalnim karaokama. Karaoke kanali na disku će se preraditi u normalni stereo zvuk.

Podešavanje zaključavanja (Roditeljska kontrola)



Ocjenjivanje

Onemogućuje reproduciranje ocijenjenih DVD-a na osnovu njihovog sadržaja. Svi diskovi nisu ocijenjeni.

1. Odaberite mogućnost [Rating], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Za pristup u funkcije: Rating (Ocjenjivanje), Password (Lozinka) i Country Code (Kod zemlje) morate unijeti 4-znamenasti sigurnosni kod koji ste sami odredili. Ako još niste unijeli sigurnosni kod to trebate odmah sada učiniti.
Unesite 4-znamenasti kod i pritisnite tipku ENTER. Unesite ga ponovno i pritisnite tipku ENTER za potvrdu. Ako pogriješite prije pritiskanja tipke ENTER, pritisnite tipku CLEAR.
3. Odaberite ocjenu od 1 do 8 koristeći tipke ▲ / ▼ .
[1] - [8]: Ocjena (1) postavlja najveća ograničenja, a ocjena osam (8) postavlja najmanja ograničenja.
[No Limit]: Ako odaberete [No Limit], roditeljska kontrola neće biti aktivna i disk će se reproducirati u cijelosti.
4. Pritisnite tipku ENTER kako biste potvrdili vaš odabir ocjenjivanja.

Napomena:

Ako postavite ocjenu za rekorder, prikazivaće se sve disk scene s istom ili nižom ocjenom. Više ocjenjene scene se neće prikazivati osim ako na disku za njih ne postoji alternativa. Alternativa mora imati istu ili nižu ocjenu. Ako ne postoji prikladna alternativa, reprodukcija se zaustavlja. Morate unijeti 4-znamenastu lozinku ili morate promijeniti razinu ocjenjivanja kako biste nastavili s reprodukcijom diska.

Postavite lozinku (password)

1. Odaberite mogućnost [Set Password], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Slijedite korak 2 na način prikazan u "Rating".
Kako biste promijenili lozinku odaberite [Change], zatim pritisnite tipku ENTER i unesite 4-znamenasti kod, a zatim pritisnite tipku ENTER. Za potvrdu ponovite unos.
Kako biste pobrisali (delete) lozinku, odaberite [Delete], a zatim pritisnite tipku ENTER.

U slučaju da zaboravite vašu lozinku

Ako zaboravite svoju lozinku, za brisanje trenutne lozinke slijedite dolje opisani postupak.

1. Prikaži izbornik za podešavanje (Setup), a zatim odaberite ikonu za razinu 1.
2. Upotrijebite brođane tipke kako bi unijeli 6-znamenasti broj "210499".
3. Odaberite [Yes], a zatim pritisnite tipku ENTER. 4-znamenasta lozinka je pobrisana. Unesite novi kod.

Kod područja

Unesite kod područja čiji su standardi upotrebljeni za ocjenjivanje DVD diska, pogledajte popis na strani 54, "Kod područja".

1. Odaberite mogućnost [Area Code], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Slijedite korak 2 na način pokazan u "Rating".
3. Odaberite prvi karakter koristeći tipke ▲ / ▼ .
4. Pokrećite kursor koristeći tipku ► i izaberite drugi karakter koristeći tipke ▲ / ▼ .
5. Pritisnite tipku ENTER kako biste potvrdili vaš odabir koda područja.

DivX kod za registraciju

Dodijelit ćemo vam DivX® VOD (Video On Demand - Video na zahtjev) registracijski kod koji vam omogućuje iznajmljivanje i kupovinu video filmova pomoću usluge DivX® VOD. Za više informacija, molimo posjetite www.divx.com/vod.

1. Odaberite opciju [DivX Reg. Code] m a zatim pritisnite tipku ►.
2. Pritisnite tipku ENTER tijekom odabiranja opcije prikaza [View], zatim će se pojaviti registracijski kod.
3. Registracijski kod uporabite za iznajmljivanje ili kupovinu video filmova pomoću usluge DivX® VOD na www.divx.com/vod. Slijedite upute na stranici i preuzmite video film na disk za reprodukciju na ovom uređaju.

Napomena:

Svi video filmovi preuzeti s DivX® VOD namijenjeni su reprodukciji isključivo na ovom uređaju.

Podešavanje snimanja



Postavljanje modusa snimanja

Vi možete postaviti kvalitetu slike za snimanje; XP (High Quality – Visoka kvaliteta), SP (Standard Quality), LP (Low Quality – Niska kvaliteta), EP (Extend Quality – Proširena kvaliteta), MLP (Maximum Long Play –Maksimalno duga reprodukcija)

- **XP** – Postavka najviše kvalitete, daje otprilike 1 sat vremena za snimanja na DVD disku (4.7GB).
- **SP** – Default kvaliteta, dovoljna za većinu potreba, daje otprilike 2 sata snimanja na DVD disku (4.7GB).
- **LP** – Nešto niža video kvaliteta, daje otprilike 4 sata snimanja na DVD disku (4.7GB).
- **EP** – Slaba kvaliteta videa, omogućuje vrijeme snimanje na DVD (4.7GB) od 6 sati.
- **MLP** – Najduže vrijeme snimanja s najslabijom kvalitetom videa, omogućuje otprilike 11 sati snimanja na DVD (4.7GB).

Napomena:

Tijekom reprodukcije snimljenog materijala u EP i MLP modusu, slika može biti fragmentirana, a titl može biti izobličen.

Aspekt snimanja

Kada se vrši DVD snimanje, vi možete postaviti omjer za aspekt kako bi se prilagodili materijalu kojeg snimate. (16:9 ili 4:3).

DV audio snimanje

Potrebno je postaviti ovu postavku ako imate video kameru koja upotrebljava zvuk od 32kHz/12-bit-a, a koja je priključena na DV IN konektor na prednjoj ploči. Neke video kamere imaju dva stereo snimka za audio snimanje. Jedan se snima u vrijeme snimanja; drugi se presnimava nakon snimanja.

Kada je postavljena postavka Audio 1, upotrebljava se zvuk koji je snimljen tijekom snimanja.

Kada je postavljena postavka Audio 2, upotrebljava se zvuk koji je presnimljen naknadno.

TV audio snimanje

Kad je TV snimanje dvo-jezično, vi možete odabrati audio kanal za snimanje.

[Main+Sub] Glavni jezik i Pod jezik.

[Main] Samo glavni jezik

[Sub] Samo pod-jezik

Samo-postavljanje poglavlja (Chapter)

Kada se vrši DVD snimanje, oznake za poglavlja se postavljaju u posebnom podešavanju. Ovaj interval možete promijeniti na 5 minuta, 10 minuta ili 15 minuta. Ako odaberete [None - Ništa], isključit ćete automatsko označavanje poglavlja zajedno s [None] podešavanjima.

MPEG4

Kod snimanja na HDD disk, format za video snimanje možete postaviti kao MPEG2 ili MPEG4. Ako video želite snimiti u MPEG4 formatu, odaberite [ON - uključeno]. Kada ste napravili ovaj izbor, uređaj će snimiti video na HDD disk u MPEG4 formatu. [OFF - isključeno] Za snimanje u MPEG2 formatu u HDD modusu. [ON - uključeno] Za snimanje u MPEG4 formatu u HDD modusu.

AV2 Snimanje

Kada snimate video ulazni signal s uređaja priključenog na AV2 DECODER priključak možete odabrati vrstu signala. [Auto] Video ulazni signal će automatski slijediti primljeni video signal. [CVBS] Samo za snimanje CVBS ulaznog signala. [RGB] Samo za snimanje RGB ulaznog signala.

Timeshift

Postavite ovu opciju na [ON] kako bi ovaj uređaj automatski koristio Timeshift funkciju bez pritiskanja tipke TIMESHIFT. Timeshift funkcija će automatski početi 10 sekundi nakon što se uključi TV prijemnik modus. Ako ovu funkciju želite upotrebljavati ručno, pogledajte "Time Shift" na stranici 36.

[ON] Automatska upotreba Time Shift funkcije.

[OFF] Ručna upotreba Time Shift funkcije.

Podešavanja za disk

Formatiranje diska


Ako ste umetnuli potpuno prazni disk, rekorder će inicijalizirati disk.

DVD-R: Rekorder inicijalizira disk u Video modus.

Snimanje će uvijek biti u Video modusu.

DVD-RW/DVD+RW/DVD+R(DL)/DVD-RAM: Pojavit će se Izbornik za inicijaliziranje. Odaberite [OK], a zatim pritisnite tipku ENTER. DVD-RW disk je inicijaliziran za Video modus.

Isto tako, vi možete reformatirati DVD-RW/DVD+RW/DVD-RAM iz izbornika za podešavanja (Setup) na dolje prikazani način.



1. Odaberite mogućnost [Disc Format], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Pritisnite tipku ENTER za vrijeme dok je odabrano [Start]. Pojavljuje se izbornik za formatiranje diska (Format Disc).
3. Pritisnite tipku ◀/ ▶ kako biste odabrali željenu mogućnost (VR Mode ili Video Mode), a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se poruka za potvrdu. Za DVD+RW i DVD-RAM diskove, prijedite na korak 4.
4. Pritisnite tipku ◀/ ▶ kako biste odabrali [OK], a zatim pritisnite tipku ENTER. Potrebno je nekoliko minuta da se disk inicijalizira.

Upozorenje

Ako želite promijeniti format diska, sav snimljeni materijal pohranjen na disku biti će pobrisan.

Finaliziranje

Finaliziranje 'fiksira- učvršćuje' snimljeni materijal na njegovom mjestu, tako da se disk može reproducirati na običnom DVD player-u ili računalu koje je opremljeno s odgovarajućim DVD-ROM pogonom.

Finaliziranje diska kreira ekran izbornika za kretanje po disku. U ovaj izbornik pristupate tako da pritisnete tipku MENU/LIST ili TITLE.

Upozorenje

- Kada ste jednom finalizirali DVD-R i DVD+R disk, taj disk više ne možete uređivati i na njega više ne možete snimati.
- Snimati na i uređivati DVD-RW disk možete odabirom [Unfinalize] opcije.
- Uređivati i snimati DVD+RW disk možete i nakon finaliziranja.

1. Odaberite mogućnost [Finalize], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Pritisnite tipku ENTER za vrijeme dok je odabrano [Finalize]. Pojavljuje se izbornik za finaliziranje.
3. Odaberite [OK], a zatim pritisnite tipku ENTER. Rekorder započinje finalizirati disk.

Napomene:

- Koliko će vremena biti potrebno za finaliziranje ovisi o vrsti diska, o količini snimljenog materijala i broju naslova na disku.
- Za DVD+R DL disk može biti potrebno do 30 minuta za finaliziranje.

Savjeti

- Ako ste umetnili DVD-RW disk koji je već bio finaliziran, vi možete poništiti njegovu finalizaciju tako da odaberete 'Unfinalize' u izborniku za finaliziranje. Nako što ste to učinili, vi taj disk možete uređivati i na njemu možete snimati.
- Finaliziranje ne možete poništiti na DVD-R i DVD+R diskovima.
- Ako je postavljena mogućnost [Disc Protect –zaštita diska] na [ON - uključeno], tada finaliziranje nije moguće. Kako biste mogli napraviti finaliziranje diska postavite mogućnost [Disc Protect] na [OFF - isključeno].

Naziv diska (Disc Label)

Upotrijebite ovu mogućnost kako biste unijeli naziv za disk. Ovaj će se naziv pojaviti kad umetnete disk i kada prikazete informacije o disku na ekranu.

- Naziv za disk može imati najviše 32 znaka.
- Za diskove koji su formatirani na drugačijem rekorderu, vidjet ćete smo ograničeni broj znakova.

1. Odaberite mogućnost [Disc Label], a zatim pritisnite tipku ►.
2. Pritisnite tipku ENTER za vrijeme dok je odabrano [Edit]. Pojavit će se izbornik za tipkovnicu (Keyboard). Za unos znakova pogledajte stranu 46.

Zaštita diska (Disc Protect)


Kod snimanja na DVD-RAM / DVD+RW / +R disk ili VR mode formatirani DVD-RW disk, postavite postavku [ON - uključeno] kako biste spriječili slučajno snimanje, uređivanje ili brisanje umetnutog diska. Ako je potrebno da otključate disk kako biste ga mogli uređivati, odaberite postavku [OFF- isključeno].

PBC

PBC je kratica za Play Back Control (Upravljanje reprodukcijom) i odnosi se na posebne izbornike i mogućnosti navigacije koji su mogući na nekim Video CD-ima.

- [ON] Video CD-i se reproduciraju u skladu s PBC-om, ako je to moguće.
- [OFF] Video CD-i se reproduciraju na isti način kao i Audio CD-i.

Općenito o displeju na ekranu

Ovaj priručnik sadrži osnovne upute za rad s rekorderom. Neki DVD-i zahtijevaju posebne operacije ili dopuštaju samo ograničene operacije tijekom reprodukcije. Kada se to dogodi, Na TV ekranu se pojavljuje simbol  koji ukazuje na to da ta operacija nije dopuštena od strane rekordera ili nije moguća na tom disku.

Prikazivanje informacije tijekom gledanja TV-a

Tijekom gledanja TV-a, pritisnite DISPLAY kako bi prikazali/uklonili informaciju koja se prikazuje na ekranu.

Pokazuje broj kanala, naziv stanice i audio signal (STEREO, BILINGUAL, MONO) koje prima tuner.

Pokazuje modus snimanja, slobodan prostor na disku, i proteklo vrijeme na liniji napredovanja.

Pokazuje naziv diska i format.




Pokazuje trenutni datum i vrijeme.


Prikazivanje informacije o disku na ekranu

Vi možete prikazati razne informacije o umetnutom disku na ekranu.

1. Pritisnite tipku DISPLAY jedanput kako biste prikazali stanje.



2. Pritisnite ponovno tipku DISPLAY jedanput kako biste prikazali razne informacije o reprodukciji. Prikazani sadržaj će se razlikovati ovisno o vrsti diska ili stanju reprodukcije.



3. Postavku možete izabrati tako da pritisnete tipke \blacktriangle / \blacktriangledown , a postavku mijenjate ili odabirete tako da pritisnete tipku \blacktriangleleft / \blacktriangleright . Detalje o svakoj postavci potražite na stranama u zagradama.

- [Title]: Broj trenutnog naslova (ili snimak) / ukupan broj naslova (ili snimki) (strana 24, 26)
- [Chapter]: Broj trenutnog poglavlja / ukupan broj poglavlja (strana 24)
- [Time]: Proteklo vrijeme reprodukcije (strana 26)
- [Audio]: Odabrani audio jezik (samo za DVD VIDEO) ili audio kanal (strana 25)
- [Subtitle]: Odabrani titl (strana 25)
- [Angle]: Odabrani kut / ukupan broj kutova (strana 26)
- [Sound]: Odabrani modus za zvuk (strana 27)

Napomena:

Ako nijedna tipka nije pritisnuta tijekom 10 sekundi, displej na ekranu će nestati.

Reprodukcija

Općenite karakteristike reprodukcije

1. Odabrani disk umetnite u ladicu, tako da strana za reprodukciju gleda dolje.
2. Pokrenite reprodukciju pomoću početnog izbornika (HOME) (pogledajte stranicu 16).
3. Za zaustavljanje reprodukcije, pritisnite tipku STOP (■).
Uređaj snima zaustavljenu točku, ovisno o disku. Na ekranu se kratko pojavljuje "■■■".
Pritisnite tipku PLAY (▶) kako biste nastavili reprodukciju (od točke zadnje scene). Ako ponovo pritisnete tipku STOP (■) ili izvadite disk ("■" se pojavljuje na ekranu), uređaj će pobrisati točku zaustavljanja.
4. Pritisnite tipku OPEN/CLOSE (▲) (Otvori/Zatvori) kako bi izvadili disk.
Pritisnite tipku OPEN/CLOSE (▲) (Otvori/Zatvori) kako bi zatvorili ladicu za disk ili pritisnite tipku POWER (⏻), ladicu za disk će se automatski zatvoriti, a uređaj će se isključiti.

Napomena:

Ako je postavljena roditeljska kontrola, a disk nije unutar ocijenjenih postavki (nije ovlašten), tada se mora unijeti 4-znamenkasti broj i/ili disk mora biti autoriziran ("Ocjenjivanje", na stranici 20).

Tipke	Operacije	Diskovi
OPEN / CLOSE (▲)	Otvara ili zatvara ladicu za disk.	Svi diskovi
PAUSE/STEP ()	Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku PAUSE/STEP () kako bi pauzirali reprodukciju. Pritisnite tipku PAUSE/STEP () više puta kako bi reprodukciju vršili okvir po okvir. Savjet: Sliku možete pomicati naprijed ili nazad okvir po okvir pritiskom na tipke ◀ / ▶ više puta tijekom modusa PAUZA. Za Video CD nije moguće pomicati sliku okvir po okvir.	Svi diskovi i HDD HDD DVD ALL VCD
SKIP (◀◀ / ▶▶)	Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SKIP (◀◀ ili ▶▶) za odlazak na sljedeće poglavlje/ snimku ili kako bi se vratili na početak trenutnog poglavlja /snimke. Pritisnite tipku SKIP ◀◀ dvaput kratko kako bi se vratili na prthodno poglavlje/snimku. Savjeti: <ul style="list-style-type: none">• Za izravan odlazak na bilo koje poglavlje tijekom DVD reprodukcije, pritisnite tipku DISPLAY dvaput i pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste odabrali ikonu za poglavlje. Zatim unesite broj poglavlja ili upotrijebite tipke ◀ / ▶.• Na Audio CD-u, za izravan odlazak na snimku, unesite broj snimke pomoću brojčanih tipki (0-9) tijekom reprodukcije.	HDD DVD ALL VCD DivX ACD MP3 WMA
SCAN (◀◀ / ▶▶)	Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SCAN (◀◀ ili ▶▶) više puta kako biste odabrali željenu brzinu skeniranja. HDD, DVD; 5 koraka DivX; 4 koraka Video CD, Audio CD; 3 koraka Kada je reprodukcija pauzirana, pritisnite tipku SCAN (◀◀ ili ▶▶) više puta kako bi reproducirali usporeno. HDD, DVD; 4 koraka Video CD; 3 koraka (samo naprijed)	HDD DVD ALL VCD DivX ACD HDD DVD ALL VCD
ZOOM	Tijekom reprodukcije ili modusa pauza, pritisnite tipku ZOOM kako bi uvećali video sliku. (x1 veličina → x2 veličina → x4 veličina → x1 veličina (normalna veličina)) Kroz uvećanu sliku se možete kretati pomoću tipki ◀ ▶ ▲ ▼	HDD DVD ALL VCD

Općenite karakteristike reprodukcije (Nastavak)

Tipke	Operacije	Diskovi
REPEAT	<p>Tijekom reprodukcije, pritisnite više puta tipku REPEAT kako biste odabrali željeni način ponavljanja.</p> <p>HDD (Title/Off) DVD, Video modus DVD-R/RW (Chapter/Title/Off) VR modus DVD-RW, DVD+R/RW, DVD-RAM (Chapter/Title/All/Off) Video CD, Audio CD (Track/All/Off) MP3/WMA (Track/Folder/Off)</p> <p>Napomene:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na Video CD-u s PBC morate PBC postaviti na [OFF -Isključeno] u izborniku za podešavanja kako bi mogli koristiti funkciju za ponavljanje. Pogledajte stranicu 22. • Ako pritisnete tipku SKIP (▶▶) tijekom ponavljanja reprodukcije poglavlja (snimke), tada se poništava ponavljana reprodukcija. 	<p>HDD DVD ALL VCD ACD MP3 WMA</p>
A-B	<p>Tijekom reprodukcije, svaki pritisak tipke A-B, kako biste odabrali točku A i točku B i ponovili isječak od točke A (Početna točka) do točke B (Krajnja točka).</p> <p>Pritisnite A-B kako bi zaustavili A-B ponavljanje.</p> <p>Napomena: Ne možete odabrati isječak manji od 5 sekundi.</p>	<p>HDD DVD ALL VCD ACD</p>
TITLE	<p>Ako trenutni DVD naslov ima izbornik, na ekranu će se pojaviti izbornik za naslov. U protivnom se može pojaviti izbornik za disk.</p>	<p>DVD</p>
MENU/LIST	<p>Ne ekranu se pojavljuje izbornik za disk.</p>	<p>DVD</p>
SUBTITLE (⋮)	<p>Tijekom reprodukcije, pritisnite tipku SUBTITLE, a zatim pritisnite tipku ◀ / ▶ više puta kako biste odabrali željeni jezik za titl.</p>	<p>DVD</p>
AUDIO (⊕)	<p>Pritisnite AUDIO, a zatim više puta pritisnite ◀ / ▶ kako biste čuli razne audio jezike, audio snimke ili načine kodiranja.</p> <p>Napomena: Neki diskovi imaju snimke snimljene kao Dolby Digital i DTS. Kada je odabran DTS nema analognog audio izlaza. Za slušanje DTS snimke, spojite ovaj rekorder na DTS dekodier preko jednog od digitalnih izlaza. Pogledajte stranicu 13 za detalje o priključivanju.</p> <p>Pritisnite tipku AUDIO, a zatim pritisnite tipku ◀ / ▶ više puta tijekom reprodukcije kako biste čuli različite audio kanale (STEREO, LEFT (Lijevo) ili RIGHT (Desno)).</p> <p>S DVD-RW diskovima snimljenim u VR modusu i HDD-om koji oba imaju glavni i dvojezični audio kanal, možete birati između Main (Glavni) (L), Sub (Pod) (R), ili Main+sub (L+R).</p> <p>Pritisnite tipku AUDIO više puta tijekom reprodukcije kako biste čuli različite audio kanale (STEREO, LEFT ili RIGHT).</p>	<p>DVD DivX</p> <p>HDD DVD ALL VCD</p> <p>ACD MP3 WMA</p>

Ako je prikazan izbornik za ekran **DVD** **VCD**

Izbornik za ekran se može prikazati najprije nakon umetanja DVD-a ili Video CD-a koji sadrže izbornik.

DVD

Upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste odabrali naslov / poglavlje koje želite gledati, a zatim pritisnite tipku ENTER da započnete reprodukciju.

Pritisnite tipku TITLE ili MENU/LIST kako biste se vratili u izbornik za ekran.

VCD

- Upotrijebite brojčane tipke kako biste odabrali snimku koju želite gledati. Pritisnite tipku RETURN (↵) kako biste se vratili u izbornik za ekran.
- Podešavanja u izborniku i točni postupci rada se mogu razlikovati ovisno o disku. Slijedite upute koje su date u svakom izborniku za ekran. Također možete postaviti PBC na OFF- isključeno u izborniku za podešavanja (Setup). Pogledajte stranu 22).

Prelazak na sljedeći naslov (TITLE)

HDD **DVD ALL** **DivX**

Ako disk sadrži više od jednog naslova možete prijeći na drugi naslov na sljedeći način:

- Pritisnite tipku DISPLAY davput tijekom reprodukcije, a zatim upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali ikonu za naslov. Zatim, pritisnite odgovarajuću brojčanu tipku (0-9) ili ◀ / ▶ kako biste odabrali broj naslova.

Traženje vremena (Time Search)

HDD **DVD ALL** **DivX**

Kako biste počeli s reprodukcijom na bilo kojem odabranom vremenu na disku:

1. Pritisnite tipku DISPLAY dva puta tijekom reprodukcije. Kvadrat za traženje vremena prikazuje proteklo vrijeme reprodukcije.
2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste odabrali ikonu za vrijeme sata i pojavit će se "0:00:00".
3. Unesite potrebno početno vrijeme u satima, minutama i sekundama s lijeva na desno. Ako unesete pogrešno vrijeme, pritisnite tipke ◀ / ▶ za kretanje unutar prozora, da dodete do pogrešnog broja. Zatim unesite ispravno vrijeme.
4. Pritisnite tipku ENTER za potvrdu. Reprodukcijska će početi od postavljenog vremena.

Traženje oznake (Marker) 6/6

HDD **DVD ALL** **VCD**

Unošenje oznake

Reprodukciju možete započeti s memorirane oznake, može se unijeti do šest oznaka. Za unošenje oznaka (mark), pritisnite tipku MARKER na željenoj točki na disku. Ikona Marker pojavit će se na kratko na TV ekranu. Ponovite isto za unošenje do šest oznaka.

Pozivanje ili brisanje označene scene

1. Tijekom reprodukcije diska, pritisnite tipku SEARCH. Na ekranu će se pojaviti izbornik za traženje oznaka (marker search).
2. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste pozvali ili pobrisali označene scene.
3. Pritisnite tipku ENTER i reprodukcija će započeti od označene scene.

ili

Pritisnite CLEAR i pojavit će se poruka za potvrdu. Odaberite [OK] i pritisnite ENTER kako bi obrisali scenu iz izbornika za traženje oznake.



Kut kamere **DVD**

Ako disk sadrži scene koje su snimljene pod različitim kutovima kamere, vi možete promijeniti kut kamere tijekom reprodukcije.

1. Pritisnite dvaput DISPLAY tijekom reprodukcije. Na TV ekranu će se pojaviti displej na ekranu.
2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali ikonu za kut u displeju na ekranu.
3. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ kako biste odabrali željeni kut. Broj trenutnog kuta se pojavljuje na TV ekranu.

Savjet:

Indikator za kut (ANGLE) će treptati na TV ekranu na scenama koje su snimljene pod različitim kutovima kako bi vam pokazao da je moguće mijenjanje kuteva kamere.

3D Surround **DVD ALL** **VCD** **DivX**

Ovaj uređaj može proizvesti 3D Surround učinak, koji simulira više-kanalnu audio reprodukciju na dva konvencionalna stereo zvučnika, umjesto da imate pet ili više zvučnika koji su normalno potrebni za slušanje više-kanalnog audia na sistemu kućnog kina.

1. Pritisnite dvaput DISPLAY tijekom reprodukcije. Na TV ekranu će se pojaviti displej na ekranu.
2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali ikonu za Zvuk na displeju na ekranu.
3. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ kako biste odabrali "3D SUR". Za isključivanje 3D Surround efekta, odaberite "NORMAL".

Trenutno preskakanje (Skip) **HDD** **DVD ALL**

Pritisnite ► više puta za redom tijekom reprodukcije kako bi odmah preskočili 15 sekundi.

Kod HDD reprodukcije ili Timeshift modusa, svaki pritisak na ◀ / ► preskače naprijed ili nazad za 5 minuta.

Napomena:

Ako je preostalo vrijeme za reprodukciju trenutnog HDD naslova manje od 5 minuta (15 sekundi za DVD naslov), ova se funkcija neće moći koristiti.

Memoriranje zadnjeg stanja **DVD**

Ovaj rekorder memorira podešavanja koja je korisnik odabrao za zadnji disk koji je gledao. Podešavanja ostaju u memoriji čak i onda kada disk izvadite iz rekordera ili kada isključite rekorder. Ako umetnete u rekorder disk koji je imao memorirana svoja podešavanja, pozvat će se automatski zadnje mjesto zaustavljanja.


Napomene:

- Podešavanja su pospremljena u memoriju kako bi se mogla upotrebljavati u bilo koje vrijeme.
- Ovaj rekorder ne memorira postavke za disk, ako pritisnete dvaput STOP ili ako isključite rekorder prije nego krenete reproducirati disk.

Slika u slici PIP (Picture in Picture)

HDD **DVD ALL** **VCD**

Ova funkcija vam omogućuje gledanje memoriranih stanica u pod-slici tijekom reprodukcije.



Uključeno i isključeno (On i off)

Pritisnite tipku PIP kako biste uključili (on) pod-sliku, pritisnite ovu tipku tipku ponovo kako biste isključili (off) pod-sliku.

Odabiranje ulaznog modusa za pod-sliku

Pritisnite tipku AV/INPUT kako biste odabrali ulazni modus za pod-sliku. Svaki put kada pritisnete ovu tipku, prikazuje se svaki ulazni modus za pod-sliku na dolje prikazani način.

Tuner → AV1 → AV2 → AV3

Odabiranje programa za pod-sliku

Upotrijebite tipke PR/CH (+/-) kako biste promijenili program kada je za tuner postavljen ulaz za pod-sliku. Broj odabranog programa se prikazuje na TV ekranu. Odabrani program možete gledati tako da pritisnete tipku STOP (■).

Promjena položaja za pod-sliku

Pritisnite više puta tipku ◀ / ▶ dok ne dodete do željenog položaja. Pod-slika se pomjera u smjeru kretanja sata ili suprotno.

Povećavanje pod-slike

Pritisnite tipku ZOOM više puta kako biste povećali pod-sliku, stupanj povećavanja raste u tri koraka.

Reprodukcija DivX filmske datoteke

Ovaj rekorder može reproducirati DivX datoteke. Prije reprodukcije DivX datoteka, pročitajte na desnoj strani "DivX datoteka zahtjevi".

Napomena:

Ovaj rekorder ne može reproducirati DivX datoteku(e) s USB memorijskog štapića. DivX datoteka s USB memorijskog štapića se može kopirati na HDD.

1. Pritisnite tipku HOME, a zatim odaberite opciju [MOVIE].
2. Odaberite medij koji sadrži DivX datoteku(e), a zatim pritisnite tipku ENTER.
Izbornik za [Movie List] se pojavljuje na TV ekranu.



3. Pritisnite tipke ▲ / ▼ / ◀ / ▶ kako biste odabrali folder, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se popis datoteka u folderu. Ako se nalazite na strani s popisom datoteka a želite se vratiti u popis foldera, upotrijebite tipke ▲ / ▼ / ◀ / ▶ na daljinskom upravljaču kako biste jače osvijetlili odabrani [] i pritisnite tipku ENTER.
4. Ako želite pogledati određenu datoteku, pritisnite tipke ▲ / ▼ / ◀ / ▶ kako biste jače osvijetlili odabranu datoteku i pritisnite tipku PLAY (▶).
Vi možete upotrijebiti različite funkcije za reprodukciju. Pogledajte više na stranama 24-27.
5. Pritisnite tipku STOP kako biste zaustavili reprodukciju. Pojavit će se izbornik za [Movie List].
 - Za izlazak iz ekrana izbornika, pritisnite HOME i odaberite [TV DVD] ili [TV HDD] opciju, a zatim pritisnite ENTER.

Napomena za prikazivanje DivX titla

Ako se titlovi ne prikazuju pravilno, molimo slijedite korake dolje.

1. Pritisnite tipku PAUSE/STEP kada se titl pojavljuje.
2. Pritisnite i držite tipku SUBTITLE otprilike 3 sekunde.
Pojavit će se kod jezika.
3. Pritisnite tipku ◀ / ▶ kako biste odabrali drugi kod za jezik sve dok se titl ne pravilno prikaže.
4. Pritisnite tipku PLAY (▶) za nastavak reprodukcije.

Napomena:

Naziv DivX titla datoteke mora se identificirati s nazivom DivX datoteke kako bi ga ovaj uređaj prikazivao.

Mogućnosti izbornika za popis filmova (Movie List)

1. Pritisnite tipke ▲ / ▼ / ◀ / ▶ kako biste odabrali folder/datoteku u izborniku za [Movie List], a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se izbornik za [Movie List].
Prikazane opcije izbornika se razlikuju ovisno o odabranom mediju.
2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ / ◀ / ▶ kako biste odabrali mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 - [Play] Započinje reprodukciju odabranog titla.
 - [Open] Otvara folder i pojavljuje se popis datoteka u folderu.
 - [Delete] Briše datoteku(e) ili folder(e) s medija.
 - [Rename] Uređuje naziv za datoteku. (strana 33)
 - [Move] Premješta datoteku(e) u drugi folder ili medij. (strana 34)
 - [Copy] Kopira datoteku(e) u drugi folder ili medij. (strana 34)

DivX datoteka zahtjevi

Moguća veličina rezolucije: 720x576 (š x v) pixel

DivX datoteka ekstenzije: ".avi", ".divx"

DivX titl koji se može reproducirati: ".smi", ".srt", ".sub (Samo Micro DVD format)", ".txt (Samo Micro DVD format)"

Codec format koji se može reproducirati: "DIV3", "MP43", "DIVX", "DX50"

Audio format koji se može reproducirati: "AC3", "PCM", "MP2", "MP3", "WMA"

- Frekvencija uzorka (Sampling frequency):
unutar 8 - 48 kHz (MP3), unutar 32 - 48kHz (WMA)
- Bit rate:
unutar 8 - 320kbps (MP3), unutar 32 - 192kbps (WMA)

CD-R format: ISO 9660 i JOLIET.

DVD±R/RW format: ISO 9660 (UDF Bridge format)

Maksimum datoteka/disk: Manje od 1999 (ukupan broj datoteka i foldera)

Napomene o DivX formatu

- Ako je broj okvira manji od 29.97 okvira po sekundi, ovaj uređaj možda neće pravilno raditi.
- Ako video i audio struktura DivX datoteke nije interleaved, vratite se na ekran izbornika.
- Ako u nazivu DivX datoteke postoji kod koji se ne može izraziti, on se može prikazati kao "_" oznaka.
- Ako je datoteka kodirana pomoću GMC-a, uređaj podržava samo razinu snimanja 1-točke.
* GMC?
GMC je skraćenica za Global Motion Compensation. To je alat za kodiranje koji je specifičan u MPEG4. Neki MPEG4 koderi, poput DivX imaju ovu mogućnost. Postoje različite razine GMC kodiranja, obično se nazivaju GMC s 1-točkom, 2-točke, ili 3-točke.

Reprodukcija Audio CD ili MP3/WMA datoteka

Rekorder može reproducirati audio CD-e i MP3/WMA datoteke.

Prije reprodukcije MP3/WMA datoteka, pročitate “MP3/WMA audio datoteka zahtjevi” na desnoj strani.

1. Pritisnite tipku HOME.
Pojavit će se početni izbornik (Home).
2. Odaberite opciju [MUSIC].
3. Odaberite medij koji sadrži MP3/WMA ili audio naslov, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Izbornik [Music List] se pojavljuje na TV ekranu.



4. Upotrijebite tipke ▲/▼ kako biste odabrali snimak i zatim pritisnite tipku PLAY (▶).
Započinje reprodukcija.
Možete vidjeti razne funkcije za reprodukciju.
Pogledajte stranice 24-27.

Savjeti:

- Pritisnite tipku DISPLAY kako biste vidjeli ID3-Tag informaciju za MP3 datoteku. Ako ID3-Tag informacija nije prisutna, [ID3-Tag: None] će se pojaviti. Ako vi odaberete folder, broj pod-foldera i broj MP3/WMA datoteka u folderu će se prikazati na displeju. Pritisnite tipku DISPLAY ponovno kako biste uklonili informaciju na ekranu.
 - Ako želite prijeći na viši direktorij, upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste jače osvijetlili direktorij, [] a zatim pritisnite tipku ENTER.
 - Također možete prikazati HOME izbornik kako biste odabrali drugi medij pritiskom na tipku HOME.
 - Za izlazak iz ekrana izbornika, pritisnite HOME i odaberite [TV DVD] ili [TV HDD] opciju, a zatim pritisnite ENTER.
5. Kako biste zaustavili reprodukciju u bilo koje vrijeme, pritisnite tipku STOP.

Savjet:

Možete kreirati novi folder. Odaberite [New Album] opciju u izborniku za glazbu Music-HDD, a zatim pritisnite ENTER. Kreiran je “NONAME##” folder.

Mogućnosti izbornika za audio CD i glazbu

1. Pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste odabrali, a folder/datoteka izborniku za audio CD ili glazbu, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se mogućnosti izbornika.
Prikazane opcije za izbornik se razlikuju ovisno o odabranom mediju.
2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ / ◀ / ▶ kako biste odabrali jednu mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 - [Play] Započinje reprodukciju odabranog naslova.
 - [Random -Nasumično] Start ili Stop za reprodukciju prema nasumičnom odabiru
 - [Open] Otvara folder i pojavljuje se popis datoteka u folderu.
 - [Delete] Briše datoteku(e) s medija.
 - [Rename] Uređuje naziv za datoteku. (strana 33)
 - [Move] Premješta datoteku(e) u neki drugi folder ili medij. (strana 34)
 - [Copy] Kopira datoteku(e) u neki drugi folder ili medij. (strana 34)
 - [Program Add] Dodaje snimak(e) na listu programa. (strana 30)

Reprodukcija nasumičnim odabirom (Random)

1. Pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste odabrali datoteku, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavljuju se opcije izbornika.
2. Pritisnite tipku ▲ / ▼ kako biste odabrali [Random] opciju, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Uređaj automatski započinje reprodukciju, a na ekranu izbornika se pokazuje “RANDOM”.
3. Za povratak u normalnu reprodukciju, odaberite ponovo [Random] opciju, a zatim ponovo pritisnite tipku ENTER.

Savjet:

Pritiskom na tipku SKIP ►►► tijekom Random reprodukcije, uređaj će odabrati drugu snimku i nastaviti će reprodukciju prema nasumičnom odabiru.

MP3/WMA audio datoteka zahtjevi

Ekstenzija datoteke:

“.mp3”, “.wma”.

Sampling frequency:

unutar 8 - 48 kHz (MP3), unutar 32 - 48kHz (WMA)

Bit rate:

unutar 8 - 320kbps (MP3), unutar 32 - 192kbps (WMA)

CD-R format:

ISO 9660 i JOLIET.

DVD±R/RW format:

ISO 9660 (UDF Bridge format)

Maksimum datoteka /Diskova:

Manje od 1999 (ukupan broj foldera i datoteka)

Programirana reprodukcija Audio CD-a i MP3/WMA datoteka

Programirana reprodukcija vam omogućuje prilagođavanje prema svojim željama popisa za reprodukciju Audio CD ili MP3/WMA snimaka. Program može sadržavati najviše 99 Audio CD snimki ili 256 MP3/WMA datoteka.

1. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali snimku/datoteku (ili folder) u izborniku za Audio CD ili glazbu.

MP3/WMA datoteke i foldere možete odabrati u izborniku za glazbu pritiskom na tipku CLEAR. Za poništavanje odabira, pritisnite ponovo tipku CLEAR.

Odabiranje višestrukih datoteka/snimki (foldera)

1. Pritisnite tipku MARKER.
Oznaka će se pojaviti na datoteci/snimci ili folderu. Pritisnite ponovo tipku MARKER kako biste poništili označenu datoteku/snimku ili folder.
2. Ponovite korak 1 kako biste označili dodatnu datoteku/snimku (foldere).
2. Pritisnite tipku ENTER.
Mogućnosti će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
3. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali [Program Add] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
4. Ponovite korake 1-3 kako biste označili dodatne snimke.

Napomena:

Ako odaberete folder za programiranu reprodukciju, sve snimke/datoteke u folderu će se postaviti na popis programa (Program List).




5. Upotrijebite tipku ► Kako biste prešli na popis programa (Program list).
Programirana snimka koju zadnju odaberete bit će jače osvijetljena na popisu programa.
6. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali snimku koju želite početi reproducirati.
7. Pritisnite tipku PLAY (▶) za početak.
Reprodukcija se zaustavlja nakon što je reproducirana zadnja snimka s popisa programa.
8. Za izlazak iz programirane reprodukcija i za nastavljanje s normalnom reprodukcijom, odaberite snimku na popisu i pritisnite tipku tipku PLAY (▶).

Savjet:

Vi možete otvoriti ili zatvoriti ekran s popisom programa tako da pritisnete tipku MENU/LIST.

Mogućnosti izbornika za popis programa

1. Pritisnite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali snimku/datoteku na popisu programa (Program List), a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se mogućnosti izbornika.



2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali jednu mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu vašeg odabira.
 - [Play] Reprodukcija će započeti prema redosljedu po kojem su snimke poredane na popisu.
 - [Random -Nasumično] Start ili Stop za reprodukciju prema nasumičnom odabiru
 - [Delete] Briše snimak(e) s izbornika za popis programa (Program List).
 - [Move] Premješta snimak(e) kako biste promijenili redosljed programa.
 - [Save] Memorira popis programa. (samo za HDD)

Ponavljanje programiranih snimki

Pritisnite tipku REPEAT kako biste odabrali željeni modus ponavljanja.

- [TRACK] Ponavlja trenutnu snimku.
- [ALL] Ponavlja sve snimke na popisu programa (Program List).
- [OFF] Poništava modus ponavljanja (nema displeja).

Brisanje snimke s popisa programa (Program List)

1. Odaberite snimku koju želite pobrisati s popisa programa (Program List). Upotrijebite tipku MARKER kako biste odabrali više snimki.
2. Pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se mogućnosti izbornika
3. Odaberite [Delete] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.

Mijenanje redosljeda snimki na popisu programa (Program List)

1. Odaberite snimku koju želite premjestiti na popisu programa. Upotrijebite tipku MARKER kako biste odabrali više snimki.
2. Pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se mogućnosti izbornika.
3. Odaberite [Move] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
4. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste premjetili žutu prugu na željeno mjesto, a zatim pritisnite tipku ENTER.

Memorirajte svoj popis programa (Program List) (samo za HDD)

Ovaj rekorder memorira odabrani popis programa koji ste sami programirali.

1. Odaberite snimku na popisu programa (Program List).
Pojavit će se mogućnosti izbornika.
2. Odaberite [Save] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Popis programa (Program List) će se memorirati u PROGRAM folderu na HDD disku.

Gledanje JPEG datoteke

Rekorder može reproducirati JPEG datoteke. Prije reproduciranja JPEG snimanja, pročitate “Foto datoteka zahtjevi” na desnoj strani.

1. Pritisnite tipku HOME.
Pojavit će se početni izbornik (Home).
2. Odaberite [PHOTO] opciju.
3. Odaberite medij koji sadrži JPEG datoteka, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se izbornik za [Photo List] na TV ekranu.



4. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste odabrali datoteku, a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.

Savjeti:

- Ako želite prijeći na viši direktorij, upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste jače osvijetlili direktorij, [Enter] a zatim pritisnite tipku ENTER.
 - Vi možete također prikazati početni izbornik (HOME) kako biste odabrali drugi medij tako da pritisnete tipku HOME.
5. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali [Full Screen] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Odabrana slika će se potpuno prikazati na ekranu. Ovisno o veličini i broju JPEG datoteka, rekorderu može trebati puno vremena za čitanje datoteka.



Pritisnite tipku ENTER, kako bi se ovaj izbornik pojavio ili izgubio tijekom gledanja punog ekrana.

6. Kako biste u bilo koje vrijeme zaustavili gledanje, pritisnite tipku STOP.
Pojavit će se izbornik za [Photo List].
 - Za izlazak iz ekrana izbornika, pritisnite HOME i odaberite [TV DVD] ili [TV HDD] opciju, a zatim pritisnite ENTER.

Mogućnosti izbornika za popis fotografija (Photo List)

1. Pritisnite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali datoteku u [Photo List], a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se mogućnosti izbornika.
Ovisno o odabranom mediju razlikovat će se prikazane opcije odabranog medija.
Vi možete odabrati sve datoteke i foldere u izborniku tako da pritisnete tipku CLEAR. Kako biste poništili odabreno, ponovo pritisnite tipku CLEAR.

Odabiranje višestrukih datoteka (foldera)

1. Pritisnite tipku MARKER.
Oznaka će se pojaviti na datoteci/snimci ili folderu. Pritisnite ponovo tipku MARKER kako biste poništili označenu datoteku/snimku ili folder.
 2. Ponovite korak 1 kako biste označili dodatnu datoteku/snimku (foldere).
2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali jednu mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu svog izbora.

- [Open] Otvara folder i pojavljuje se popis datoteka u folderu.
- [Full Screen] Prikazuje odabranu datoteku na punom ekranu.
- [Delete] Briše odabranu datoteku s medija.
- [Slide Show] Prikazuje izbornik za Slide Show.
- [Rename] Uređuje naziv za datoteku. (strana 33)
- [Move] Premješta datoteku(e) u drugi folder (album) ili medij. (strana 34).
- [Copy] Kopira datoteku(e) u drugi folder ili medij. (strana 34)

Savjet:

Vi možete napraviti novi folder na HDD disku. Odaberite [New Album] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. “NONAME##” folder je napravljen.

Foto datoteka zahtjevi

Ekstenzija datoteke

“.jpg”

Veličina foto:

Preporučuje se manje od 4MB

CD-R format:

ISO 9660 i JOLIET.

DVD±R/RW format:

ISO 9660 (UDF Bridge format)

Maksimum datoteka /Diskova:

Manje od 1999 (ukupan broj datoteka i foldera)

Napomene o JPEG datoteci

- Progresivna i bez gubitaka kompresija JPEG slikovnih datoteka nisu podržane.
- Ovisno o veličini i broju JPEG datoteka, učitavanje medija može potrajati nekoliko minuta.

Preskakanje slika (Skip Images)


Za vrijeme gledanja slika, pritisnite tipku SKIP (◀◀ ili ▶▶) jedanput kako biste prešli na sljedeću datoteku ili se vratili na prethodnu datoteku.

Okretanje slika (Rotate Images)

Upotrijebite tipke ▲ / ▼ tijekom gledanja slike kako biste okrenuli sliku u smjeru kretanja sata ili suprotno.

Gledanje Slide Show-a

1. Odaberite [Slide Show] mogućnost u izborniku za [Photo List]. (Pogledajte "Mogućnosti izbornika za Photo List" na strani 31).
2. Pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se izbornik za Slide Show.



3. Upotrijebite ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste postavili mogućnosti.
[Object] mogućnost:
 - [Selected] Gleda na način slide show-a samo odabrane datoteke. Upotrijebite tipku MARKER kako biste odabrali višestruke datoteke.
 - [All] Gleda na način slide show-a sve datoteke.[Speed] mogućnost:
Postavlja brzinu prikazivanja Slide Show-a na [Slow - polako], [Normal], ili [Fast - brzo].
4. Odaberite [Start] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER za početak Slide Show-a.
5. Pritisnite tipku STOP kako biste zaustavili Slide Show i vratili se u izbornik za [Photo List].


Pauziranje Slide Show-a

1. Pritisnite tipku PAUSE/STEP (⏸) kako biste pauzirali show.
2. Kada želite nastaviti sa slide show-om, pritisnite tipku tipku PLAY (▶).


Istovremeno slušanje glazbe i gledanje slide show-a

Vi možete prikazivati foto datoteke tijekom slušanja MP3/WMA glazbenih datoteka koje su snimljene na HDD disk.

1. Odaberite [Slide Show] mogućnost u izborniku za [Photo List]. (Pogledajte "Mogućnosti izbornika za Photo List" na strani 31).
2. Pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se izbornik za Slide Show.
3. Odaberite [Simultaneous Music play] mogućnost u izborniku za Slide Show.



4. Pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se izbornik za istovremenu reprodukciju MP3-a (Simultaneous Music play).
5. Pritisnite tipku MARKER kako biste odabrali višestruke datoteke.
 - Odaberite [Select All] mogućnost kako biste odabrali sve snimke, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 - Odaberite [Deselect All] mogućnost kako biste opozvali odabir svih odabranih snimki, a zatim pritisnite tipku ENTER.
 - Odaberite [Cancel] mogućnost za izlazak iz ovog izbornika, a zatim pritisnite tipku ENTER.
6. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste jače osvijetlili [Start] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.



7. Pritisnite tipku STOP kako biste zaustavili Slide Show i vratili se u izbornik za [Photo List].

Uređivanje MP3/WMA, JPEG i DivX datoteka

Ovi opisi rada s MP3 datotekama služe samo kao primjer, sa datotekama drugih vrsta se radi na isti način.

Napomena:

DivX, MP3, WMA i JPEG datoteke na disku ili HDD-u se ne mogu kopirati ili prenijeti na USB memorijski štapić.

Brisanje datoteke(a)/foldera(a) s HDD diska

MP3/WMA, JPEG ili DivX datoteku(e)/folder(e) možete pobrisati na HDD disku.

1. Odaberite u izborniku datoteku koju želite pobrisati. Vi možete odabrati sve datoteke i foldere izborniku tako da pritisnete tipku CLEAR. Kako biste poništili prije odabrano, ponovo pritisnite tipku CLEAR.

Odabiranje višestrukih datoteka (foldera)

1. Pritisnite tipku MARKER. Oznaka će se pojaviti na datoteci/snimci ili folderu. Pritisnite ponovo tipku MARKER kako biste poništili označenu datoteku/snimku ili folder.
2. Ponovite korak 1 kako biste označili dodatnu datoteku/snimku (foldere).
2. Pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti u izborniku.



3. Pritisnite ENTER. Pojavit će se poruka za potvrdu brisanja. Upotrijebite ◀ / ▶ kako biste odabrali [Yes], a zatim pritisnite ENTER. Odabrana datoteka(e) je obrisana.

Postavljanje naziva za datoteku na HDD disku

MP3/WMA nazive datoteka možete postavljati nezavisno na HDD disku. Nazivi mogu imati najviše 32 znaka.

1. Odaberite u izborniku datoteku kojoj želite promijeniti naziv.
2. Pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti u izborniku.
3. Odaberite [Edit] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se mogućnosti za uređivanje (Edit).



4. Odaberite [Rename] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se izbornik za tipkovnicu. Za unos znakova pogledajte stranu 46.



Kopiranje datoteke(a) na HDD

Datoteku(e)/folder(e) možete kopirati na HDD.


1. Odaberite u izborniku datoteku koju želite kopirati. Vi možete odaberati sve datoteke i foldere u izborniku tako da pritisnete tipku CLEAR. Kako biste poništili odbrano, ponovo pritisnite tipku CLEAR.

Odabiranje višestrukih datoteka (foldera)

1. Pritisnite tipku MARKER. Oznaka će se pojaviti na datoteci/snimci ili folderu. Pritisnite ponovo tipku MARKER kako biste poništili označenu datoteku/snimku ili folder.
2. Ponovite korak 1 kako biste označili dodatnu datoteku/snimku (foldere).
2. Pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti u izborniku.
3. Odaberite [Edit] mogućnost a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se mogućnost za uređivanje (Edit).
4. Odaberite [Copy] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se mogućnost za kopiranje (Copy).



5. Vi možete odabrati album (folder) za kopiranje.
 1. Nakon izbora medija a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se popis albuma (foldera).
 2. Odaberite folder. Također, možete napraviti novi album (folder). Odaberite [New Album] mogućnost u izborniku za kopiranje, a zatim pritisnite tipku ENTER. Napravljen je "NONAME##" folder.
6. Odaberite [Copy] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER da započnete kopiranje.



Napomena:

Ako je dubina foldera veća od 5 razina, tada nije moguće kopiranje.

Premještanje datoteke(a) u drugi folder na HDD

Datoteku(e)/folder(e) možete premještati u drugi folder na HDD. Nakon premještanja, datoteka(e)/folder(i) su pobrisani na trenutnoj lokaciji.

1. Slijedite korake 1-3 na način prikazan na lijevoj strani.
2. Pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
3. Odaberite [Edit] mogućnost a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se mogućnost za uređivanje (Edit).
4. Odaberite [Move] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se izbornik za premještanje (Move).



5. Vi možete odabrati album (folder) za premještanje.
 1. Prvo odaberite medij, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se popis albuma (foldera).
 2. Odaberite folder. Također, možete napraviti novi album (folder). Odaberite [New Album] mogućnost u izborniku za kopiranje, a zatim pritisnite tipku ENTER. Napravljen je "NONAME##" folder.
6. Odaberite [Move] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER da započnete premještanje.



Snimanje

Više o DVD snimanju

Napomene:

- Ovaj rekorder ne može snimati na CD-R ili CD-RW diskove.
- Naša kompanija ne preuzima nikavu odgovornost za greške kod snimanja koje nastaju zbog nestanka el. struje, neispravnih diskova ili oštećenja na rekorderu.
- Otisci prstiju i male ogrebotine na disku mogu utjecati na kvalitetu reprodukcije i/ili snimanja. Molimo čuvajte svoje diskove na pravilan način.

Vrste diskova i formati, modusi i postavke za snimanje

Ovaj rekorder može reproducirati razne vrste DVD diskova: prije-snimljenih DVD-Video diskova, DVD-RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD+RW and DVD+R diskova. Disk format za DVD-R, DVD+R, DVD+RW diskove je uvijek "Video format" — isti kao i kod prije-snimljenih DVD-Video diskova.

To znači da možete, jednom kad su finalizirani, reproducirati DVD-R, DVD+R, ili DVD+RW diskove na običnom DVD player-u.

DVD-RAM disk format je Video Recording (VR) format. Kao zadana postavka (default), format DVD-RW diska je Video format, iako vi to možete promijeniti u Video Recording (VR) format, ako je potrebno. (Ponovno inicijaliziranje diska će pobrisati sadržaj diska.)

Modus snimanja je usko vezan s formatom diska. Ako je disk format Video Recording format, tada je modus snimanja VR modus; ako je format disk Video modus, tada je modus snimanja Video modus (osim za DVD-Video, koji nije za snimanje, i zato nema modus za snimanje).

Unutar modusa snimanja (koj isu postavljeni za cijeli disk i ne mijenjaju se) nalaze se postavke za snimanje. Ove se postavke mogu prema potrebi promijeniti za svako snimanje i mogu odrediti kvalitetu slike i količinu prostora potrebnog da se snimljeni materijal pohrani na disk.

Više o HDD snimanju

Snimanje na unutarnji tvrdi disk (hard disk drive (HDD)) je u osnovi slično snimanju na DVD-RW disk VR modusa. Imate mogućnost izbora različitih kvaliteta snimanja, uključujući i ručni modus, i naravno vi možete snimati, brisati, presnimavati kolikogod puta želite. Kapacitet tvrdog diska znači da na njega možete pospremiti mnogo sati videa, čak i u najvišoj kvaliteti modusa za snimanje. Kako bi vam pomogao organizirati sadržaj, HDD disk je podijeljen na deset žanrova. Ove žanrove možete nazivati i upotrebljavati kako god vi to želite — na primjer, možete imati jedan žanr za filmove, drugi za TV show-e, a jedan za snimanja s video kamerom.

Napomena:

- Maksimalan broj naslova koje možete snimiti na HDD disk je 255.
- Upotreba HDD diska vam omogućuje neprestano snimanje od maksimalno 12 sati.

Napomene za snimanje

- Potrebno vrijeme za snimanje nije točno zato što rekorder upotrebljava različiti bit-rate za kompresiju podataka. To znači da će točno vrijeme za snimanje ovisiti o materijalu koji se snima.
- Kada se snima TV prijenos, ako je prijemni signal slabe kvalitete ili slika ima interferenciju, vrijeme za snimanje može biti kraće.
- Ako snimate samo mirne slike ili audio, vrijeme za snimanje će možda biti duže.
- Prikazana vremena za snimanje i preostalo vrijeme možda neće uvijek točno odgovarati dužini na disku.
- Preostalo vrijeme za snimanje može se smanjiti ako povećavate uređenje diska.
- Ako upotrebljavate DVD-RW disk, pazite da promijenite format za snimanje (Video modus ili VR modus) prije nego li bilo što snimate na disk. Pogledajte stranu 22 (Disc Format) da vidite kako to učiniti.
- Kada upotrebljavate DVD-R ili DVD+R disk, možete nastaviti snimanje sve dok disk nije pun, ili dok disk ne finalizirate. Prije nego što započnete sa snimanjem, provjerite količinu vremena za snimanje preostalo na disku.
- Kada upotrebljavate DVD-RW disk u Video modusu, preostalo vrijeme za snimanje će se povećati samo ako pobrišete zadnji naslov koji je snimljen na disk.
- Mogućnost brisanja naslova (Delete Title) u izborniku za popis naslova (original) samo skriva naslov, naslov u stvari nije pobrisan s diska i povećava preostalo vrijeme za snimanje na disku (osim za zadnji snimljeni naslov na DVD-RW disku u Video modusu).
- Kada se upotrebljava DVD+R/RW, rekorder će izvršavati operaciju izrade izbornika kako bi ažurirao novi naslov i uređivanje kada se disk izvadi iz rekordera ili kada se rekorder isključi. Zato morate izvaditi disk nakon što ste odabrali DVD modus kao operacijski modus rekordera.
- Vrijeme snimanja u MLP modusu na DVD+R DL diskovima iznosi približno 11 sati što je slično jednoslojnim diskovima, zato što je rezolucija DVD+R DL diska viša nego rezolucija jednoslojnog diska.
- Ovaj uređaj može snimati TV program samo na HDD. Ako TV program pokušate snimati u DVD modusu, uređaj će automatski promijeniti modus u HDD i početak će sa snimanjem.

Timeshift **HDD**

Nemojte propustiti scenu u živom TV prijenosu. Ako telefon zazvoni za vrijeme dok gledate vaš omiljeni TV prijenos, samo pritisnite "TIMESHIFT" i "PAUSE", prije nego što odgovorite na telefonski poziv. Timeshift funkcija će se aktivirati, a živi prijenos će se snimati kako bi se mogao kasnije pogledati.

Nakon telefonskog poziva ili gledanja prekida, pritisnite tipku "PLAY" ili "SCAN" kako biste gledali program. Pritisnite tipku "STOP" za povratak na živi TV prijenos.

Timeshift (Pauza, TV u živo/reprodukcija) operacija **HDD**

Vi možete privremeno pospremiti program na HDD disk memoriju.

Pritisnite tipku TIMESHIFT tijekom gledanja TV programa.

Linija za napredovanje će se pojaviti na ekranu na dolje prikazani način. Linija za napredovanje će se promijeniti u timeshift ikonu nakon 5 sekundi.



1. Ukazuje na modus reprodukcije.
2. Ukazuje na trenutni položaj Timeshift-a.
3. Ukazuje na početno vrijeme za Timeshift.
4. Ukazuje na proteklo vrijeme za Timeshift.
5. Ukazuje na vrijeme koje je jedan sat poslije početnog vremena za Timeshift.

Savjeti:

- Vi možete upotrijebiti funkcije za trik reprodukciju (Polako, skeniranje, i sl.) tijekom timeshift-a. Pogledajte operacije reprodukcije na stranama 24-27.
- Vi možete uređivati memorirani odsječak tijekom Timeshift-a kako biste program zadržali na HDD disku. Pogledajte Clip Record na desnoj strani.

Napomene:

- Ako na HDD disku nema dovoljno prostora, najstariji odsjek timeshift-a u memoriji biće obrisano.
- Ako tijekom 6 sati ne pritisnete nijednu tipku, Timeshift će se automatski zaustaviti.
- Ako je TimeShift opcija u izborniku za podešavanja postavljena na [ON], uređaj će automatski pokrenuti ovu funkciju, a da nije potrebno pritisnuti tipku TIMESHIFT.

Traženje oznake (Marker Search) u Timeshift modusu

Vi možete postaviti oznaku u Timeshift modusu. Pritisnite tipku MARKER na željenoj točki tijekom Timeshift-a. Pritisnite tipku SEARCH kako biste pozvali sve označene scene.

Snimanje isječka (Clip Record) **HDD**

Vi možete uređivati tijekom Timeshift-a kako biste pospremili program na HDD disk (Hard Disk Drive).

1. Tijekom Timeshift-a, upotrijebite korak pauze, traženje i usporeno prikazivanje kako biste pronašli početnu točku.
2. Pritisnite tipku REC na početnoj točki isječka koji želite snimiti.
Napredovanje uređivanja je naznačeno u crvenoj boji na liniji za napredovanje.



3. Upotrijebite korak pauze, traženje i usporeno prikazivanje kako biste pronašli krajnju točku.
4. Pritisnite REC na krajnjoj točki odsjeka gdje želite zaustaviti snimanje.
Normalna se reprodukcija nastavlja.
5. Ponovite korake 1 i 4 kako biste napravili nekoliko snimanja isječaka programa (Clip Record)



6. Pritisnite tipku STOP kako biste zaustavili Timeshift. Pojavit će se poruka za potvrdu.
7. Upotrijebite ◀ / ▶ kako biste odabrali [Yes], a zatim pritisnite tipku ENTER. Ili, ponovo pritisnite tipku STOP.
Trenutni TV prijenos će se prikazati na ekranu.

Napomene:

- Odabrani isječci su snimljeni na HDD disk.
- Ako želite zaustaviti snimanje isječaka, pritisnite tipku STOP. Ako pritisnete tipku POWER kako biste zaustavili snimanje isječaka, program se možda neće snimiti na HDD disk.
- Snimanja isječaka se ne mogu primijeniti na isječke koji su kraći od 5 sekundi.
- MPEG4 snimanje nije moguće s Clip snimanjem. (Dostupno samo u MPEG2 formatu za snimanje.)

Skoči na početak ili kraj (Start ili End) tijekom Timeshift-a

1. Pritisnite tipku ENTER tijekom timeshift-a. Pojavit će se izbornik.
2. Pritisnite tipku ◀ i reprodukcija će započeti od samog početka timeshift-a.
Pritisnite tipku ▶ i skočit ćete na sami kraj timeshift-a, a zatim će prijeći u modus pauze.

Izlaz iz Timeshift-a

1. Pritisnite tipku STOP kako biste izašli iz Timeshift funkcije. Pojavit će se poruka za potvrdu.
2. Upotrijebite ◀ / ▶ kako biste odabrali [Yes], a zatim pritisnite tipku ENTER.
Trenutni TV prijenos će se prikazati na ekranu.

Osnovno snimanje TV programa

Za snimanje TV programa slijedite dolje iznesene upute.

Snimanje će započeti odmah i nastavit će se dok se disk ne napuni ili dok ne zaustavite snimanje.

1. Postavite modus za snimanje na željenu postavku tako da pritisnete tipku REC MODE više puta za redom. (XP, SP, LP, EP ili MLP)
2. Upotrijebite tipke PR/CH (+/-) kako biste odabrali TV kanal koji želite snimati.

Mijenjanje TV Audio kanala

Vi možete odabrati audio kanal (jezik) za slušanje

tako da pritisnete tipku AUDIO tijekom gledanja TV programa. Trenutni audio kanal je prikazan na ekranu.

Stereo prijenos:

Stereo → Left → Right → Mono

Dvojezični prijenos:

Main → Sub → Main+Sub

- Za TV snimanje s dvojezičnim prijenosom, postavite audio kanal iz [TV Rec Audio] u pod-izborniku za podešavanja (Setup) (pogledajte stranu 21).
 - Ako je zvuk slabe kvalitete kada je postavljen na Stereo, često zvuk možete poboljšati tako da odaberete Mono (Left ili Right).
 - Ovaj rekorder može snimati bilo NICAM bilo običan audio. Ako je postavka za NICAM (strana 17) podešena na Auto, tada će se, u slučaju da je prijenos NICAM, audio automatski prebaciti u NICAM te tako možete snimati NICAM audio. Ako prijenos nije u NICAM, tada će se uvijek snimati običan audio. Ako dođe do izobličenja NICAM zvuka, zbog lošeg prijema, vi možete isključiti NICAM postavku za program.
3. Pritisnite tipku REC (●) jedanput. Snimanje će započeti. (REC indikator će se upaliti upozorom display-a.)
 - Snimanje se nastavlja sve dok ne pritisnete tipku STOP (■) ili dok se disk ne napuni.
 - Za snimanje točne određene dužine vremena, pogledajte na desnoj strani Brzo snimanje timer-om na desnoj strani.
 4. Pritisnite tipku STOP (■) kako biste zaustavili snimanje.

Kako pauzirati snimanje

1. Pritisnite tipku PAUSE/STEP (■) kako biste pauzirali snimanje.
2. Kada želite nastaviti snimanje, pritisnite tipku PAUSE/STEP (■).


Snimanje jednog TV programa dok gledate drugi program

1. Pritisnite tipku TV/DVD kako biste odabrali TV modus tijekom snimanja. Pojavit će se TV indikator.
2. Pomoću TV-a odaberite kanal koji želite gledati.

Brzo snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer) **HDD**

Brzo snimanje s vremenskim brojačem (Timer) vam omogućuje da lako snimate prije postavljenu dužinu bez upotrebe vremenskog brojača.

1. Slijedite korake 1-2 na način pokazan na lijevoj strani (Osnovno snimanje TV programa).
2. Pritisnite tipku REC (●) više puta kako biste odabrali dužinu vremena snimanja.



Snimanje će započeti nakon što prvi put pritisnete tipku. Svaki sljedeći put kada pritisnete tipku povećavate vrijeme za snimanje unutar slobodnog prostora (maksimalno 240 minuta).

Vrijeme za snimanje se prikazuje na TV ekranu. Na kraju snimanja, rekorder će zaustaviti snimanje i isključit će se.

Provjera vremena za snimanje

Pritisnite tipku REC (●) jedanput kako biste provjerili vrijeme za snimanje. Pozvane postavke će se na trenutak odmah vratiti na TV ekran.

Također, preostalo vrijeme za snimanje je prikazano na prozoru displeja.

Povećavanje vremena za snimanje

Vrijeme za snimanje se može povećati u bilo kojke vrijeme pritiskom na tipku REC (●). Svakim sljedećim pritiskom na tipku povećavate vrijeme za snimanje unutar slobodnog prostora (maksimalno 240 minuta).


Upozorenje

Ako je rekorder iskopčan iz zidne utičnice (ili je došlo do nestanka struje) za vrijeme dok rekorder snima, snimanje će biti izgubljeno.

Snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer) **HDD**

Ovaj rekorder se može programirati da snima najviše 16 programa unutar perioda od 1 mjeseca. Za snimanje pomoću vremenskog brojača treba znati kanale koji će se snimati, početno i krajnje vrijeme snimanja.

1. Odaberite [Timer Record] opciju u [HOME] izborniku. Pojavit će se [Timer Record List] izbornik.
2. Upotrijebite ▲ / ▼ kako biste odabrali [NEW], a zatim pritisnite ENTER. Pojavit će se [Timer Record] izbornik.



- [Media] Opcija za mediju se ne može odabrati.
- [PR] Odaberite broj memoriranog programa, ili jedan od vanjskih ulaza s kojeg se snima. (Ne možete odabrati DV ulaz.)
- [Date] Odaberite datum, najviše 1 mjesec unaprijed.
- [Start Time] Postavite vrijeme za početak snimanja.
- [End Time] Postavite vrijeme za kraj snimanja.
- [Repeat] Odaberite željeno ponavljanje (Jednom (Once), Dnevno (Daily) (Ponedjeljak - Petak), ili Tjedno (Weekly)).
- [VPS/PDC] VPS/PDC sustav automatski podešava vrijeme snimanja, tako da čak i kada se program ne pridržava rasporeda, vi ga nećete propustiti. A da bi VPS/PDC ispravno radio, morate unijeti točno najavljeno vrijeme i datum programa koji želite snimati.
Ne zaboravite da VPS/PDC ne mora nužno raditi sa svakom stanicom.

Napomene:

- tanice koje upotrebljavaju VPS/PDC obično uključuju VPS/PDC informaciju na teletekst stranicama za TV vodič. Molimo pogledajte te stranice kada postavljate snimanje s vremenskim brojačem (timerom).
- Kada upotrebljavate VPS/PDC, može ponekad se desiti da se početak programa ne snimi.

3. Unesite potrebnu informaciju za vaše(a) snimanje(a) pomoću vremenskog brojača.
 - ◀ / ▶ (lijevo /desno) – pomiče kursor lijevo / desno
 - ▲ / ▼ (gore/dolje) – mijenja postavke na trenutnom položaju kursora
 - Pritisnite tipku RETURN (↵) za izlazak iz izbornika za snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer Record).
 - Pritisnite tipku ENTER nakon što ste ispunili sve informacije o programu.
 - Odaberite [Timer Record] opciju u [HOME] izborniku kako bi prikazali popis za snimanje timer-om (Timer Record List).
4. Postavite modus snimanja na potreban način tako da pritisnete tipku REC MODE više puta. (XP, SP, LP, EP ili MLP)
5. Pritisnite tipku ENTER, rekorder će memorirati program. Pojavit će se popis snimanja pomoću vremenskog brojača.
Provjerite polja "Rec. OK" na popisu snimanja pomoću vremenskog brojača ukazuje na to da je snimanje pomoću vremenskog brojača pravilno programirano.
6. Pritisnite tipku RETURN (↵) za izlazak s popisa Timer Record.
7. Pazite da pritisnete tipku POWER kako bi uređaj postavili u modus mirovanja (Standby).

Napomene:

- Indikator za timer svijetli u prozoru displeja kada je rekorder u stanju pripravnosti a u isto vrijeme je timer aktivan. (Ne prikazuje se ništa dok je [Power Save Mode - Modus štednje el. energije] ON (Uključen).)
- Za TV snimanje s dvojezičnom mogućnošću, postavite audio kanal s Rec Audio pod-izborniku za podešavanja (Setup) (pogledajte stranu 21).
- Snimanje timer-om možete zaustaviti u samom tijeku. Pritisnite STOP i pojavit će se poruka za potvrdu. Pritisnite ENTER kako bi zaustavili snimanje ili pritisnite RETURN (↵) kako bi nastavili snimanje.
- MPEG4 snimanje nije moguće kod snimanja pomoću vremenskog brojača (Timer). (Dostupno samo u MPEG2 formatu za snimanje.)

Provjera detalja za snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer Recording)

Programiranje se može provjeriti uvijek kada je rekorder uključen.

Odaberite [Timer Record] opciju u [HOME] izborniku. Pojavit će se [Timer Record List] izbornik.

- Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali snimanje pomoću vremenskog brojača.
- Pritisnite tipku ENTER za uređivanje odabranog programa. Pojavit će se izbornik za snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer Record).
- Pritisnite tipku CLEAR za brisanje odabranog programa s popisa za snimanje pomoću vremenskog brojača (Timer Record List).
- Ako odaberete [NEW], a zatim pritisnete ENTER, možete programirati novo snimanje pomoću timer-a (vidi stranicu 39).

PR	Date	StartTime	Duration	Mode	Check
New					
PR-07	16/10 Tue	15:31	30M	XP	Rec. OK
PR-07	18/10 Thu	15:31	30M	XP	Rec. OK

Poništavanje snimanja pomoću vremenskog brojača (Timer Recording)

Vi možete pobrisati postavke za snimanje pomoću vremenskog brojača u bilo koje vrijeme prije nego što snimanje započne.

- Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali program koji želite pobrisati na popisu za snimanja pomoću vremenskog brojača (Timer Record List). Pritisnite CLEAR i pojavit će se poruka za potvrdu. Pritisnite ENTER kada je odabrano [OK] kako biste obrisali snimanje.

Zaustavljanje snimanja pomoću vremenskog brojača (Timer Recording)

Nakon što je snimanje započeto, vi još uvijek možete poništiti program.

- Snimanje timer-om možete zaustaviti u samom tijeku. Pritisnite STOP i pojavit će se poruka za potvrdu. Pritisnite ENTER kako bi zaustavili snimanje ili pritisnite RETURN (↵) kako bi nastavili snimanje.

Rješavanje problema kod snimanja pomoću vremenskog brojača (Timer Recording)

Čak i kad je vremenski brojač postavljen, rekorder neće snimati u slučaju kada:

- Na HDD disku nema slobodnog prostora. (vidi stranicu 22).
- Uključeno je el.napajanje.
- Na HDD-u je već snimljeno 255 naslova.

Vi ne možete unijeti program za timer kada je:

- Snimanje već započeto.
- Vrijeme koje pokušavate postaviti već prošlo.
- Već memorirano 16 programa za snimanje pomoću vremenskog brojača (timer).

Ako se dva ili više programa za timer preklapaju:

- Raniji program će imati prednost.
- Kada se raniji program završi, započeti će kasniji program.
- Ako su dva programa postavljena da započnu u točno isto vrijeme, program koji je unešen prvi će imati prednost.

Snimanje s vanjskog ulaza **HDD**

Snimanje s vanjskih komponenti

Vi možete snimati s vanjske komponente, kao što je video kamera ili VCR, koj isu priključeni na bilo koji od vanjskih ulaza na rekorderu.

1. Pazite da komponenta s koje želite snimati bude pravilno priključena na rekorder. Pogledajte strane 14-15.
2. Pritisnite tipku AV/INPUT više puta kako biste odabrali vanjski ulaz s kojeg želite snimati.
 - Tuner: Ugrađeni tuner
 - AV1: AV1 scart priključak postavljen na zadnjoj ploči
 - AV2: AV2 DECODER scart priključak postavljen na zadnjoj ploči
 - AV3: AV IN 3 (VIDEO, AUDIO (L/R)) postavljen na prednjoj ploči
 - DV: DV IN postavljen na prednju ploču
3. Odaberite modus za snimanje prema potrebi tako da pritisnete tipku REC MODE više puta. (XP, SP, LP, EP ili MLP)
4. Pritisnite tipku REC (●) jedanput. Snimanje će početi. (REC indikator će svijetliti u prozoru displeja)
 - Snimanje se nastavlja sve dok ne pritisnete tipku STOP (■) ili dok se HDD ne napuni.
 - Za snimanje točno određene dužine vremena, pogledajte "Brzo snimanje pomoću vremenskog brojača" na strani 37.
5. Pritisnite tipku STOP (■) da zaustavite snimanje.

Napomena:

Ako je vaš izvor za snimanje zaštićen protiv presnimavanja s CopyGuard-om, tada vi nećete moći snimati pomoću ovog rekordera. Za više detalja pogledajte autorska prava (Copyright) na strani 50.

Snimanje s DV ulaza

Prije DV presnimavanja (dubbing) **HDD**

Vi možete priključiti DV-opremljenu video kameru na ovaj rekorder pomoću jednog DV kabla za ulaz i izlaz audia, videa, podataka i signala za upravljanje.

- Ovaj rekorder je kompatibilan samo s video kamerama DV-formata (DVC-SD, DV25). Digitalni satelitski i digitalni VHS video rekorderi nisu kompatibilni.
- Vi ne možete priključiti više od jedne DV video kamere u isto vrijeme na ovaj rekorder.
- Vi ne možete upravljati ovim rekorderom s vanjske opreme koja je priključena preko DV IN konektora (uključujući dva rekordera).
- Možda neće uvijek biti moguće upravljati s priključenom video kamerom preko DV IN konektora. AV2: EURO A/V2 DECODER postavljen na zadnju ploču AV2: EURO A/V2 DECODER postavljen na zadnju ploču Digitalne video kamere obično mogu snimati audio kao stereo 16-bit/48kHz, ili dvostruke stereo snimke of 12-bit/32kHz. Ovaj rekorder može snimati samo jednu stereo audio snimku. Set [DV Rec Audio] mogućnost na [Audio 1] ili [Audio 2] prema potrebama (pogledajte stranu 21). Digitalne video kamere obično mogu snimati audio kao stereo 16-bit/48kHz, ili dvostruke stereo snimke 12-bit/32kHz. Ovaj rekorder može snimati samo jednu stereo audio snimku. Postavite [DV Rec Audio] opciju na [Audio 1] ili [Audio 2] prema potrebama (pogledajte stranu 21).
- Audio ulaz na DV IN konektoru treba biti 32 ili 48kHz (not 44.1kHz).
- Nepravilnosti na slici tijekom snimanja se mogu pojaviti ako komponente izvora pauziraju reprodukciju ili reproduciraju nenasnimljeni odsječak na traci, ili ako dođe do nestanka el. napajanja na strani komponente izvora, ili DV kabel bude iskopčan.

Snimanje s digitalne video kamere

Vi možete snimati s digitalne video kamere koja je priključena na DV IN konektor postavljen na prednju ploču rekordera. Pomoću daljinskog upravljača za rekorder možete upravljati i s video kamerom i rekorderom. Prije snimanja, provjerite je li postavljen audio ulaz za DV IN konektor (pogledajte stranu 21).

Savjeti:

- Signal izvora mora biti u DVC-SD formatu.
- Neke video kamere se ne mogu kontrolirati pomoću daljinskog upravljača za ovaj rekorder.
- Ako priključite drugi rekorder pomoću DV kabela, s ovog rekordera nećete moći kontrolirati drugi DVD.
- Vi ne možete upravljati s ovim uređajem pomoću daljinskog uređaja komponente koja je priključena na DV IN konektor.
- Vi ne možete snimati podatak za datum i vrijeme s DV kazete.

1. Provjerite je li vaša digitalna video kamera priključena na DV IN konektor prednjoj ploči. Pogledajte stranu 15.
2. Pritisnite tipku AV/INPUT više puta kako biste odabrali DV ulaz. DV se pojavljuje u prozoru displeja i na TV ekranu.
3. Pronađite mjesto na traci video kamere s kojeg želite početi snimanje. Za najbolji rezultat, pauzirajte reprodukciju na točki s koje želite početi snimati.
 - Ovisno o vašoj video kameri, možete upotrebljavati daljinski upravljač ovog rekordera za upravljanje s video kamerom upotrebljavajući tipke za STOP, PLAY i PAUSE funkcije.
4. Pritisnite tipku REC (●) jedanput za početak snimanja.
 - Snimanje se automatski zaustavlja ako rekorder ne detektira signal.
 - Vi možete pauzirati ili zaustaviti snimanje tako da pritisnete tipku PAUSE/STEP (■) ili STOP (■). Vi ne možete upravljati s video kamerom s ovog daljinskog upravljača tijekom snimanja.
 - U Video modusu, krajnji okvir za snimanje može ostati prikazan na ekranu kratko vrijeme nakon zaustavljanja snimanja.

Rješavanje problema

Ako ne možete dobiti sliku i/ili audio preko DV IN konektora, provjerite sljedeće točke:

- Provjerite je li DV kabel pravilno priključen.
- Pokušajte s isključivanjem i ponovnim uključivanjem priključene opreme.
- Pokušajte uključiti audio ulaz.

Napomene:

- Ovisno o priključenju video kameri, možda nećete biti u stanju upravljati s video kamerom s daljinskog upravljača za ovaj rekorder.
- Snimanje u formatu MPEG4 nije moguće pomoću DV funkcije za dubbing. (Dostupno samo u MPEG2 formatu za snimanje.)

Istovremeno snimanje i reprodukcija

Reprodukcija drugog naslova tijekom snimanja

Dok se odvija snimanje, vi istovremeno možete reproducirati izvor s drugog medija.

1. Pokrenite snimanje.
2. Pritisnite tipku HOME kako biste prikazali na ekranu početni izbornik (Home).
3. Upotrijebite ▲ / ▼ / ◀ / ▶ i ENTER tipke kako biste odabrali vrstu medija koji želite reproducirati.
4. Pokrenite reprodukciju.
Snimanje će se nastaviti za vrijeme reprodukcije medija s drugog izvora.

Napomene:

- Istovremenu reprodukciju i snimanje ne možete imati dok kopirate, presnimavate i snimate pomoću timer-a.
- Vi ne možete uređivati programe tijekom istovremenog snimanja i reprodukcije.
- Ova funkcija nije moguća u MPEG4 modusu snimanja.

Time Slip **HDD**

Trenutno snimani naslov možete reproducirati.

1. Pokrenite HDD snimanje.
 2. Pritisnite tipku PLAY (▶).
- Započinje reprodukcija i snimanje će se nastaviti tijekom reprodukcije.
- Možete upotrijebiti tipke PAUSE (⏸) i SCAN (◀◀ / ▶▶) za pauzu, skeniranje, sporu reprodukciju tijekom reprodukcije.
3. Pritisnite tipku STOP (■).
- Reprodukcija će se zaustaviti, a zatim će se vratiti na trenutni položaj snimanja.

Napomene:

- Reprodukcija ne može započeti prije nego što prođe 15 sekundi nakon početka snimanja.
- Ova funkcija neće raditi u MPEG4 modusu snimanja.

MPEG4 snimanje **HDD**

Video možete snimati u MPEG4 video formatu.

1. Postavite opciju [MPEG4] na [ON - uključeno] u izborniku za podešavanja (setup) (Vidi stranicu 21).
2. Odaberite izvor ulaza koji želite snimiti (TV kanal, AV ulaz, i sl.).
3. Postavite modus snimanja na potreban način tako da pritisnete tipku REC MODE više puta (XP, SP, LP, EP ili MLP)
4. Pokrenite snimanje.
Uređaj će početi snimati video na HDD disk u MPEG4 formatu.
Snimljeni sadržaji su popisani u izborniku [Movie List].
Za reprodukciju MPEG4 snimanja, pogledajte više na stranici 28.

Napomene:

- Video sadržaj ne možete uređivati s MPEG4. Ako želite uređivati funkcije, postavite opciju [MPEG4] na [OFF - isključeno] u izborniku za podešavanja (setup) (Vidi stranicu 21).
- Ako pritisnete tipku MENU/LIST kada je opcija [MPEG4] postavljena na [ON - uključeno] u HDD modusu, pojavit će se izbornik [Movie List].
- Tijekom MPEG4 snimanja nije aktivna tipka. (PLAY, TIMESHIFT, MENU/LIST, HOME, DVD, HDD, i sl.)
- Tijekom snimanja formata MPEG4 može doći do gubitka video slike zbog karakteristika video kodiranja MPEG4 formata. U tom slučaju nije riječ o kvaru.
- Pritiskom na tipku AUDIO možete odabrati audio kanal za snimanje. Opcija [TV Rec Audio] u izborniku za podešavanja (Setup) ne utječe na snimanja u MPEG4 formatu.

Specifikacije MPEG4 snimanja

Format video kodiranja

Kodiranje: MPEG4 format
Rezolucija: 640 x 480 (XP, SP, LP mode),
480 x 352 (EP mode), 352 x 256 (MLP modus)

Format audio kodiranja

Kodiranje: AC3
Kvaliteta: 128 kbit/sek, 48 kHz (Sampling rate), Stereo

Maksimalan broj naslova

Manje od 1999 naslova

Maksimalna veličina naslova

2 GB

- Ako je trenutna veličina snimljenog naslova veća od 2GB, snimanje će se nastaviti u novom naslovu. Uređaj nije u stanju snimati nekoliko sekundi za vrijeme dok se kreira novi naslov.

Vrijeme za snimanje (250GB)

Približno 208 sata (XP modus),
258 sata (SP modus), 337 sata (LP modus),
429 sata (EP modus), 625 sata (MLP modus)

Uređivanje

Pregled izbornika za popis naslova i poglavlja (Title List i Chapter List)

Upotrebom izbornika za popis naslova (Title List) možete uređivati video sadržaj. Funkcije za uređivanje su dostupne u izborniku za popis naslova (Title List) ovisno o tome uređujete li video na DVD-u, ili HDD disku, i ovisno o tome uređujete li originalni sadržaj ili popis za reprodukciju.

Postoje dva načina za uređivanje DVD-RW diskova u VR modusu. Vi možete izravno uređivati originalni sadržaj diska, ili možete napraviti i urediti popis za reprodukciju (Playlist). Popis za reprodukciju u stvari ne mijenja nikakav sadržaj na disku, već samo upravlja načinima na koji se sadržaj reproducira.

Uređivanje snimljenog materijala na HDD disku je slično uređivanju originalnog sadržaja na DVD-RW-u u VR modusu, sa sličnim naredbama za brisanje i nazivanje naslova, isto kao i finu kontrolu nad sadržajem poglavlja unutar naslova za DVD disk.

Napomena:

Tijekom snimanja, ako ste prikazali izbornik za popis naslova (Title List) za HDD disk, neki se naslovi mogu pojaviti s oznakom. Ovi su naslovi snimljeni s postavkama za linijski ulaz koji je različit od trenutnih postavki rekordera.

Tijekom snimanja, ovi se naslovi ne mogu reproducirati.


1. Pritisnite tipku MENU/LIST kako biste prikazali izbornik za popis naslova (Title List). Kada to napravite reprodukcija se treba zaustaviti.
 - Ako pritisnete tipku MENU/LIST kada je opcija [MPEG4] postavljena na [ON - uključeno] u HDD modusu, pojavit će se izbornik [Movie List].
 - Ovdje također možete ući pomoću početnog izbornika (HOME), tako da odaberete opciju [MOVIE], a zatim odaberete opciju [HDD] ili [DVD] i pritisnete tipku ENTER.
 - Kada odabirete naslove, upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste prikazali prethodnu/sljedeću stranu ako postoji više od šest naslova.
 - Ako uređujete disk u VR modusu, pritisnite tipku MENU/LIST kako biste prelazili između izbornika za original i izbornika za reprodukciju.

Na lijevoj strani ekrana date su mogućnosti u izborniku. Glavni dio ekrana prikazuje sličice naslova (ili poglavlja) na DVD-u ili HDD disku. Vi možete promijeniti ove sličice pomoću tipke THUMBNAIL — pogledajte mijenjanje sličica za naslove na strani 43.

Pritisnite tipku DISPLAY kako biste prikazali informaciju o odabranom naslovu u izborniku za popis naslova (Title List).

Nakon što ste odabrali naslov ili poglavlje u izborniku za popis naslova u popisu poglavlja (Title List ili Chapter List), pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika se pojavljuju se na lijevoj strani izbornika. Upotrijebite ▲ / ▼ kako biste odabrali mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu svog izbora.

2. Za izlazak iz izbornika za popis naslova (Title List), pritisnite tipku RETURN (↵) više puta.



1. Mogućnosti izbornika: Kako biste prikazali mogućnosti izbornika, odaberite naslov ili poglavlje, a zatim pritisnite tipku ENTER. Prikazane mogućnosti se razlikuju zavisno o vrsti diska.
 - [Combine] Kombinira dva naslova ili poglavlja u jednu cijelinu (strana 47, 48).
 - [Delete] Briše naslov ili poglavlje. (strana 45)
 - [Delete Parts] Briše jedan dio naslova (strana 45).
 - [Divide] Dijeli naslov na dva dijela (strana 47).
 - [Dubbing] Kopira naslov na drugi medij. (strana 51)
 - [Full Play] Započinje reprodukciju odabranog naslova uključujući i skrivena poglavlja.
 - [Hide (Show)] Sakriva (ili prikazuje) odabrani naslov ili poglavlje. (strana 49)
 - [Move] Premješta poglavlje na izborniku za popis poglavlja – popis za reprodukciju na položaj u izborniku. (strana 49)
 - [Play] Započinje reprodukciju odabranog naslova ili poglavlja. Sakriveni naslovi i poglavlja na DVD+R/RW disku se ne mogu reproducirati.
 - [Playlist Add] Dodaje naslov ili poglavlje na popis za reprodukciju (Playlist). (strana 44)
 - [Protect] Štiti od slučajnog presnimavanja, mijenjanja ili brisanja naslova datoteke. (vidi stranicu 49)
 - [Rename (Title Name)] Uređuje naziv za naslov. (strana 46)
 - [Search - Traženje]
 - [Chapter- Poglavlje]; Prikazuje popis poglavlja za naslov.
 - [Time - Vrijeme]; Tražite vrijeme na kojem želite otpočeti naslov. (strana 46)
 - [Sort] Preslaguje programe na popisu izbornika za popis naslova (Title List) prema datumu, naslovu ili kategoriji. (strana 47)
 - [Title] Prikazuje popis naslova (Title List) Title List poglavlje.
2. Ukazuje na modus snimanja, slobodan prostor i proteklo vrijeme na liniji napredovanja.
3. Trenutni medij.
4. Trenutno odabrani naslov.
5. Mala sličica (thumbnail)
6. Prikazuje broj odabranog naslova i ukupan broj naslova.
7. Pokazuje naziv naslova, snimljeni datum i dužinu snimanja.

HDD disk, VR modus: Uređivanje originala i popisa za reprodukciju (Playlist)

Naslovi, poglavlja i dijelovi

Naslovi u originalnom sadržaju diska sadrže jedno ili više poglavlja. Kada postavite naslov diska na popis za reprodukciju (Playlist), također će se pojaviti sva poglavlja unutar tog naslova. Drugim riječima, poglavlja na popisu za reprodukciju (Playlist) ponašaju se na potpuno isti način kao i poglavlja na DVD-Video disku. Dijelovi su sekcije originalnih naslova ili naslova s popisa za reprodukciju (Playlist). Iz izbornika za original i Playlist vi možete dodavati ili brisati dijelove. Dodavanje poglavlja ili naslova na popis za reprodukciju (Playlist) stvara novi naslov koji je napravljen od sekcija (npr., poglavlje) originalnog naslova. Poništavanje (Delete) dijela uklanja dio naslova s izbornika za original i Playlist.

Upozorenje

- Kada uređujete sadržaja pomoću funkcija za brisanje, dodavanje i premještanje (Delete, Add i Move) okviri za početak i kraj možda neće biti postavljeni točno na prikazanim točkama za početak i kraj.
- Tijekom reprodukcije s popisa za reprodukciju (Playlist), možete primjetiti malu pauzu između uređenih dijelova. Ovo nije nepravilnost.

Je li uređivanje DVD-a isto kao i uređivanje video trake?

Ne. Kada uređujete video traku vama je potreban jedan video uređaj kako biste reproducirali originalnu, a drugi uređaj vam je potreban za snimanje uređivanja. U slučaju DVD-a, vi uređujete tako da pravite popis za reprodukciju (Playlist) onoga što reproducirati i kada to reproducirati. Tijekom reprodukcije, rekorder reproducira disk u skladu s popisom za reprodukciju (Playlist).

Više o riječi 'Original' i 'Playlist'

Kroz ovaj priručnik često ćete vidjeti da se riječi Original i Playlist odnose na aktualan sadržaj i uređenu verziju.

- **Original:** sadržaj se odnosi na ono što je stvarno snimljeno na disk.
- **Playlist:** sadržaj se odnosi na uređenu verziju na disku — način na koji će se originalni sadržaj reproducirati.

Dodavanje oznaka za poglavlja (Chapter Markers)

Vi možete napraviti poglavlje unutar naslova tako da na željenim točkama umetnete oznake za poglavlje (mark).

Tijekom reprodukcije, na točki na kojoj želite započeti novo poglavlje, pritisnite CHP ADD.

Ikona za oznaku poglavlja će se pojaviti na TV ekranu.

Napomena:

Oznake za poglavlja se automatski postavljaju u pravilnim razmacima. Vi možete mijenjati veličinu razmaka iz izbornika za početno podešavanje (Initial Setup) (pogledajte "Samo-postavljanje poglavlja (Chapter)" na strani 21).

Mijenjanje sličica za naslove (Thumbnail)

Svaki naslov koji je prikazan u izborniku za popis naslova (Title List) predstavljen je sličicom (thumbnail) koja je uzeta s početka tog naslova ili poglavlja. Ukoliko želite, odaberite različitu mirnu sliku unutar tog naslova.

Pritisnite tipku THUMBNAIL kako biste trenutno prikazanu sliku napravili kao onu koja će se pojavljivati u izborniku za popis naslova (Title List).

Mirna slika koju odaberete pojaviti će se i u izborniku za original kao i u izborniku popisa za reprodukciju (Playlist).

Savjet:

Isto tako možete promijeniti malu sličicu naslova u izborniku za popis poglavlja (Chapter List) za DVD-RW i DVD-RAM disk VR modusa. Odaberite poglavlje u izborniku za popis poglavlja (Chapter List), a zatim pritisnite tipku THUMBNAIL. Sličica (thumbnail) za naslov koji uljučuje poglavlje je promijenjena.

Stvaranje novog popisa za reprodukciju (New Playlist)

-RWVR **RAM**

Upotrijebite i ovu funkciju kako bi dodali originalni naslov ili poglavlje na popis za reprodukciju (Playlist). Kada to napravite, cijeli naslov ili poglavlje su stavljeni na popis za reprodukciju (Playlist) (Ono što ne trebate možete obrisati kasnije — pogledajte Brisanje originalnog ili playlist naslova/poglavlja na stranici 45).

Naslov se pojavljuje na popisu za reprodukciju (Playlist) potpuno s oznakama za poglavlja koje se pojavljuju u originalu. Međutim, ako dodate više oznaka za poglavlje u original kasnije, ove se oznake neće automatski kopirati u naslov koji je na popisu za reprodukciju (Playlist).

Vi možete dodati najviše 999 poglavlja na jedan disk.

1. Odaberite naslov ili poglavlje u izborniku za popis naslova – original (Title List-Original) ili u izborniku za popis poglavlja – original (Chapter List-Original) koji ćete postaviti na popis za reprodukciju (Playlist), a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.



2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali [Playlist Add] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.



3. Odaberite [New Playlist], a zatim pritisnite tipku ENTER. Novi naslov će se pojaviti u obnovljenom popisu za reprodukciju (Playlist). Sva poglavlja tog naslova su pridodana na popis za reprodukciju (Playlist).



Dodavanje dodatnog naslova / poglavlja na popis za reprodukciju (Playlist) **-RWVR** **RAM**

Vi možete dodati originalni naslov ili poglavlje na popis za reprodukciju (Playlist) čak i ako je taj naslov već postavljen na popis.

1. Odaberite naslov ili poglavlje u izborniku za popis naslova – original (Title List-Original) ili u izborniku za popis poglavlja – original (Chapter List-Original) koji ćete postaviti na popis za reprodukciju (Playlist), a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.



2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali [Playlist Add] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.



3. Odaberite popis naslova – popis za reprodukciju (Title List-Playlist) koji već postoji kako biste umetnuli naslov ili poglavlje, a zatim pritisnite tipku ENTER.
4. Ponovite korake 1-3 kako biste dodali dodatni naslov ili poglavlje na popis za reprodukciju (Playlist). Pridodana poglavlja možete vidjeti u u izborniku za popis poglavlja -playlist (Chapter List -Playlist).



5. Pritisnite tipku RETURN (↵) za izlazak, ili MENU/LIST za povratak u izborniku za popis naslova - original (Title List-Original).

Brisanje originalnog ili playlist naslova/poglavlja

Kada naslov ili poglavlje pobrišete u izborniku popisa za reprodukciju (Playlist), vi ga brišete samo s Playlist-e; naslov/poglavlje ostaju u izborniku za original.

Ako odaberete pobrisati naslov ili poglavlje na izborniku za original (naslov/poglavlje), naslov ili poglavlje je stvarno pobrisano s diska i time povećavate preostalo stvarno vrijeme snimanja. Naslovi/poglavlja koji su pobrisani u izborniku za original istovremeno su i pobrisani s Playlist-e.

Napomena:

Možda nećete moći brisati poglavlja koja su kraća od 5 sekundi.

1. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ za odabir poglavlja ili naslova koji želite brisati u izborniku za popis naslova ili poglavlja (Title List ili Chapter List), a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.

Biranje višestrukih naslova na HDD-u

1. Pritisnite MARKER.

Na naslovu se pojavljuje oznaka.

Pritisnite MARKER ponovo kako bi poništili označeni naslov.

2. Ponovite korak 1 da označite drugi naslov. Maksimalno možete dodati 10 naslova.

2. Odaberite [Delete] mogućnost u mogućnostima izbornika. Primjer: Title List (HDD)



3. Pritisnite tipku ENTER za potvrdu. Pojavit će se poruka za potvrdu.
4. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ kako biste odabrali [Yes], a zatim pritisnite tipku ENTER. Odabrano poglavlje ili naslov je pobrisano. Nakon pritiska na tipku ENTER, novi, obnovljeni izbornik će se prikazati na displeju
5. Ponovite korake 1 - 4 za nastavak brisanja u izborniku.
6. Pritisnite tipku RETURN (↵) više puta za izlazak iz izbornika.

Napomene:

- Kod DVD+RW snimanja, naziv pobrisanog naslova je promijenjen u 'Deleted Title' (Pobrisani naslov).
- Ako su više od dva naslova više puta poništeni, naslovi se kombiniraju u jedan naslov.
- Kada brišete naslov ili poglavlje, samo zadnji naslov na DVD+RW-u povećava preostalo vrijeme za snimanje.

Brisanje dijela HDD -RWVR RAM

Vi možete pobrisati dio koji ne želite imati u naslovu.

1. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ za odabir poglavlja ili naslova koji želite brisati u izborniku za popis naslova (Title List), a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Odaberite [Delete Part] u opciji [Edit], a zatim pritisnite ENTER. Na TV ekranu će se pojaviti izbornik za uređivanje naslova –brisanje dijela (Edit (Delete Part)). [Start Point] ikona je jače osvijetljena (početna točka).
Primjer: Edit (Delete Part) (HDD)



3. Upotrijebite reprodukciju, korak pauze, traženje i usporenu reprodukciju kako biste pronašli početnu točku.
4. Pritisnite tipku ENTER na početnoj točki sekcije koju želite pobrisati. 'End Point' ikona je jače osvijetljena (krajnja točka). Dio je označen na liniji napredovanja.
5. Upotrijebite reprodukciju, korak pauze, traženje i usporenu reprodukciju kako biste pronašli krajnju točku.
6. Na krajnjoj točki odsječka koji želite pobrisati pritisnite tipku ENTER. Vi možete poništiti odabranu točku, upotrijebite tipke ▲ / ▼ da odaberete [Cancel] ikonu, a zatim pritisnite tipku ENTER.

Savjet:

Kod HDD snimanja, vi možete pobrisati dodatni dio. Odaberite [Next Part] ikonu u izborniku, pritisnite tipku ENTER, a zatim ponovite korake 3-6.

7. Ako ste završili s uređivanjem, odaberite [Done] ikonu, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se poruka za potvrdu. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ kako biste odabrali [Yes], a zatim pritisnite tipku ENTER. Odabrani dio je pobrisan iz naslova i pojavljuje se izborniku za popis naslova (Title List).

Napomena:

Ova funkcija nije moguća za naslove koji su kraći od 5 sekundi.

Upisivanje naziva za naslov

Naslovima možete dati nazive. Nazivi mogu imati najviše 32 znaka.

1. Odaberite naslov kojem želite dati naziv u izborniku za popis naslova (Title List), a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Upotrijebite ▲/▼ kako biste odabrali [Rename] ili [Title Name] opciju, a zatim pritisnite ENTER. Pojavit će se izbornik za tipkovnicu.



3. Unesite naziv za naslov. Upotrijebite tipke ◀/▶/▲/▼ kako biste odabrali znak, a zatim pritisnite tipku ENTER za potvrdu vašeg izbora.
 - Pomoću tipke MENU/LIST mijenjajte vrstu tipkovnice.
 - **OK**: Odaberite za kraj.
 - **Cancel**: Poništava sve unesene znakove.
 - **Space**: Umeće prazan prostor na položaju kursora.
 - **Delete**: Briše prethodni znak na položaju kursora.
 - ◀/▶: Pomiče kursor lijevo ili desno.

Savjet:

Tipke na daljinskom upravljaču za upisivanje imena PLAY (▶): Na položaju kursora umeće razmak.

II (PAUSE/STEP): Briše znak iza na položaju kursora.

■ (STOP), CLEAR: Briše prethodni znak na na položaju kursora.

◀◀ / ▶▶: Pomjeraju kursor lijevo ili desno.

Brojevi (0-9): Umeću odgovarajuće znakove na položaju kursora.

Savjet:

Vi možete postaviti žanr samo za naziv u naslovu na HDD disku.

Savjet:

Nazivu HDD naslova možete dodati žanr.

Ako za naslov postavite žanr, onda taj naslov možete lako naći u relevantnom folderu u HDD izborniku za popis naslova.

4. Odaberite OK, a zatim pritisnite tipku ENTER da potvrdite ime i vratite se na prethodni izbornik na ekranu.
5. Pritisnite tipku RETURN (↵) više puta za izlazak iz izbornika.

Napomene:


- Nazivi mogu imati najviše 32 znaka.
- Za diskove koji su formatirani na različitim rekorderu, vi ćete vidjeti samo ograničen broj znakova.
- Kod snimanja na DVD-R, DVD+R ili DVD+RW diskovima, upisani naziv je prikazan na DVD player-u samo nakon finaliziranja.

Traženje vremena **HDD** **-RWVR**

-RWVideo **RAM** **+RW** **-R** **+R**

Možete izabrati početno mjesto naslova.

1. Upotrijebite tipke ◀/▶/▲/▼ kako biste odabrali naslov u izborniku za popis naslova (Title List), a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti se pojavljuju na lijevoj strani izbornika.
2. Odaberite mogućnost [Time -Vrijeme], a zatim pritisnite tipku ENTER. [Search] izbornik se pojavljuje na TV ekranu. Primjer: Popis naslova (Title List) (HDD)



3. Upotrijebite tipke ◀/▶ kako biste pronašli točku na kojoj želite početi. Točka se povećava korakom od 1-ne minute. Ako pritisnete i držite tipke ◀/▶ tada se točka povećava korakom od 5 minuta.
4. Pritisnite tipku ENTER za početak odabrane točke.

Sortiranje popisa naslova **HDD**

Ova funkcija vam omogućuje pristup u popis show-a koji je organiziran po datumu, naslovu ili kategoriji u izborniku za popis naslova (Title List-HDD) za HDD. Tako da željeni naslov možete s lakoćom naći.

1. Odaberite bilo koji naslov u izborniku za popis naslova (Title List- HDD) za HDD, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Upotrijebite tipke ▲/▼ kako biste odabrali [Sort] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se mogućnost sortiranja.
3. Upotrijebite tipke ▲/▼ kako biste odabrali [Date], [Title] ili [Category] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Nakon pritiska na tipku ENTER, na displeju će se pojaviti izbornik za sortiranje.

Kombiniranje dva naslova u jedan

HDD

Upotrijebite ovu funkciju kako biste kombinirali dva susjedna originalna-HDD naslova u jedan.

Napomene:

- Ova funkcija nije dostupna ako postoji samo jedan naslov unutar HDD diska.
- Ako ima više od 60 naslova na HDD disku, naslove nećete moći kombinirati.

1. U izborniku za popis naslova (Title List-HDD) za HDD, odaberite prvi od dva naslova koje želite kombinirati, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Odaberite [Combine] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER.



3. Odaberite drugi naslov od dva naslova koje želite kombinirati, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se poruka za potvrdu.
4. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ kako biste odabrali [Yes], a zatim pritisnite tipku ENTER.
Nakon pritiskanja tipke ENTER, na displeju će se pojaviti obnovljeni izbornik.

Podijelite jedan naslov u dva naslova **HDD +RW**


Upotrijebite naredbu da podijelite jedan naslov u dva nova naslova.

1. U izborniku za popis naslova (Title List), odaberite naslov koji želite podijeliti, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Odaberite [Divide] mogućnost.
Primjer : Title List (HDD)



3. Pritisnite tipku ENTER.
Pojavit će se izbornik za uređivanje naslova (Dijeljenje) (Edit (Divide)). [Divide] mogućnost je jače osvijetljena.

Trenutna slika



Sličica prvog naslova

Sličica drugog naslova

4. Upotrijebite play, pauzu, korak, traženje i usporeno prikazivanje da nađete točku na kojoj želite podijeliti naslov.
5. Odaberite [Divide] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER na odabranoj točki. Za brisanje točke (reset), odaberite [Cancel] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Ponovite isto od koraka 3.
6. Odaberite [Done] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER da potvrdite točku podjele.
Naslov je podijeljen u dva nova naslova. Potrebno je do 4 minute da se napravi podjela naslova.

Napomena:

Vi ne možete odabrati točku za dijeljenje na mjestu koje je kraće od 3 sekunde.

Kombiniranje dva poglavlja u jedno

HDD **-RW** **+RW** **+R** **RAM**

Upotrijebite ovu funkciju kako bi povezali dva susjedna poglavlja u jedno.

1. U izborniku za popis poglavlja (Chapter List), odaberite drugo poglavlje od dva koje želite kombinirati, a zatim pritisnite tipku ENTER.
Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali [Combine] mogućnost.
Indikator za kombiniranje će se pojaviti između dva poglavlja koje želite kombinirati.



3. Pritisnite tipku ENTER.

Napomene:

Ova funkcija nije moguća u slučaju kada:

- Unutar naslova postoji samo jedno poglavlje.
- Odabrano je prvo poglavlje.
- Poglavlja koja želite kombinirati kreirana su tako što je obrisano dio originalnog naslova.
- Poglavlja koja želite kombinirati kreirana su od različitih naslova.
- Jedno od poglavlja s popisa za reprodukciju (playlist) koje želite kombinirati je premješteno.

Dodatne funkcije za DVD diskove na koje se može snimati

Upotrebom izbornika za popis naslova (Title List), možete koristiti funkcije za postavljanje diska bez ulaska u izbornik za podešavanja.

1. U DVD izborniku za popis naslova, upotrijebite ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste odabrali [Disc] opciju, a zatim pritisnite ENTER.



2. Upotrijebite ▲ / ▼ kako biste odabrali opciju, a zatim pritisnite ENTER kako biste potvrdili izbor.
 - [Disc Format] Formatira umetnuti disk. (stranica 22)
 - [Finalize] Finalizira umetnuti disk. (stranica 22)
 - [Unfinalize] Poništava finaliziranje umetnutog disk. (stranica 22)
 - [Disc Label] Upotrijebite ovu opciju za unos naziva diska. Taj će se naziv pojaviti kada umetnete disk i kada informaciju o disku prikazete na ekranu. (stranica 22)
 - [Protect] Upotrijebite ovu opciju kako bi spriječili slučajno snimanje, uređivanje, brisanje umetnutog diska. (stranica 22)
 - [Unprotect] Uklonite zaštitu.

Premještanje poglavlja na popisu za reprodukciju (Playlist Chapter)

-RWVR **RAM**

Upotrijebite ovu funkciju kako biste preuredili redosljed reproduciranja na popisu poglavlja u izborniku za popis naslova –playlist (Title List-Playlist).

Napomena:

Ova funkcija nije dostupna ako postoji samo jedno poglavlje.

1. Odaberite poglavlje u izborniku za popis poglavlja - playlist (Chapter List-Playlist).
2. Pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
3. Upotrijebite tipke ▲ / ▼ kako biste odabrali [Move] mogućnost u Playlist mogućnostima, a zatim pritisnite tipku ENTER.



4. Upotrijebite tipke ◀ / ▶ / ▲ / ▼ kako biste odabrali mjesto na koje želite premjestiti poglavlje, a zatim pritisnite tipku ENTER. Nakon pritiskanja tipke ENTER, na displeju će se pojaviti obnovljeni izbornik.

Sakrivanje poglavlja/naslova

+RW **+R**

Vi možete preskočiti reprodukciju poglavlja ili naslova bez njihovog brisanja na disku.

1. Upotrijebite tipke ▲ ▼ ◀ ▶ za odabir poglavlja ili naslova koje želite sakriti u izborniku za popis naslova ili poglavlja (Title List ili Chapter List), a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
2. Odaberite [Hide] mogućnost.

Primjer: Title List (DVD+RW)



3. Pritisnite tipku ENTER za potvrdu. Sličica (thumbnail) za poglavlje ili naslov će se prigrušiti.

Savjet

Ako odaberete sakriveno poglavlje ili naslov u izborniku za popis naslova ili poglavlja (Title List ili Chapter List), možete ih prikazati odabirom [Show] mogućnosti u izborniku. Nakon što ste to učinili moći ćete vidjeti poglavlje ili naslov.

Zaštita naslova

+RW **+R** **-RWVR** **RAM**

Upotrijebite ovu funkciju da naslov zaštitite od slučajnog snimanja, uređivanja ili brisanja.

1. Pritisnite tipku MENU/LIST da prikazete izbornik za popis naslova (Title List).
2. Upotrijebite tipke ▲ ▼ ◀ ▶ kako biste odabrali naslov želite zaštititi, a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani izbornika.
3. Odaberite [Protect -Zaštiti] mogućnost.



4. Pritisnite tipku ENTER za potvrdu. Oznaka zaključavanja će se pojaviti na sličici naslova (thumbnail).

Savjet

Ako odaberete naslov koji je već zaštićen u izborniku za popis naslova (Title List), vi možete 'skinuti' zaštitu s naslova tako da odaberete [Protect] mogućnost u u izborniku za popis naslova (Title List). Nakon što ste to učinili, naslov možete uređivati i pobrisati.

Presnimavanje

Prije presnimavanja (Dubbing)

Ovu funkciju kopiranja na rekorderu upotrijebite za:

- Pravljenje "back up-a" važnog snimljenog materijala koji je pohranjen na HDD disku na DVD.
- Pravljenje DVD kopije snimljenog materijala koji je pohranjen na HDD disku za reprodukciju na drugom player-u.
- Prijenos videa s DVD-a na HDD disk zbog uređivanja.
- Prijenos uređenog videa s HDD diska na DVD.

Najjednostavniji način kopiranja je da upotrijebite funkciju kopiranja jednim dodiranjem (One Touch Copy). Pomoću ove funkcije, naslov koji se trenutno reproducira, vi možete jednostavno kopirati s HDD diska na DVD, ili obrnuto.

Napomena:

Ako je dužina naslova naslov kraća od 5 sekundi, presnimavanje (dubbing) nije moguće. (s HDD-a na DVD)

Ograničenja kod kopiranja

Neki video materijali su zaštićeni sistemom jednog-kopiranja: Takvi se materijali ne mogu kopirati na HDD ili DVD.

Materijale koji su zaštićeni sistemom jednom-kopiraj mogu se prepoznati tijekom reprodukcije tako da se informacija o disku prikaže na ekranu.

- Signali NTSC formata s analognog ili DV uklaza ne snimaju se ispravno ovim rekorderom.
- Video signali u SECAM formatu (s ugrađenog TV tunera ili s analognih ulaza) bit će nasimljeni u PAL formatu.

Što je 'CPRM'?

CPRM je sistem zaštite protiv kopiranja (koristi "scramble" sistem) koji dopušta samo snimanje materijala koji su zaštićeni sistemom jednog kopiranja 'copy once' a koji se emitiraju sa stanica. CPRM je kratica za Content Protection for Recordable Media (Zaštita sadržaja na medijima za snimanje).

CPRM snimanja se mogu napraviti na DVD-RW diskovima koji su formatirani u VR modusu ili DVD-RAM diskovi, a CPRM snimanja se mogu reproducirati samo na player-ima koji su posebno kompatibilni s CPRM-om.

Zaštita autorskih prava (Copyright)

- Oprema za snimanje se treba upotrijebiti samo za kopiranja koja su u skladu sa zakonom, molimo vas da pažljivo provjerite što je to zakonito kopiranje u području u kojem obavljate kopiranje. Kopiranje materijala koji su zaštićeni autorskim pravom (copyright) kao što su filmovi ili glazba je nezakonito osim ako nije dopušteno zakonskim izuzećem ili pristankom vlasnika prava.
- Ovaj proizvod uključuje tehnologiju za zaštitu autorskih prava (copyright) koja se štite načinom koji je zaštićen nekim U.S. patentima i drugim pravima na intelektualno

vlasništvo koje posjeduje Macrovision Corporation i drugi vlasnici prava. Upotreba ove tehnologije za zaštitu autorskih prava (copyright) mora ovlastiti Macrovision Corporation, i namijenjena je samo za kućnu upotrebu i ograničeno gledanje, osim ako to nije drugačije ovlašteno od strane Macrovision korporacije. Zabranjeno je rastavljanje i ponovno sastavljanje.

- **KORISNICI MORAJU ZNATI DA NISU SVI TV UREĐAJI VISOKE REZOLUCIJE KOMPATIBILNI S OVIM PROIZVODOM ŠTO MOŽE DOVESTI DO NEKVALITETNE SLIKE. U SLUČAJU PROBLEMA SA SLIKOM KOD 625 PROGRESIVNOG SKENIRANJA, PREPORUČUJE SE KORISNIKU PREBACIVANJE PRIKLJUČIVANJA NA IZLAZ ZA "STANDARDNU DEFINICIJU". AKO POSTOJE PITANJA U VEZI S TIM JELI NAŠ TV UREĐAJ KOMPATIBILAN S OVIM MODELOM 625p HDD/DVD REKORDERA, MOLIMO OBRATITE SE NAŠEM KORISNIČKOM SERVISNOM CENTRU.**

Brzo kopiranje (Maksimum 12x)

Kopiranje između DVD-a i HDD diska je potpuno digitalni proces i zato neće doći ni do kakvog gubljenja kvalitete audio ili video zapisa. To znači da možete da možete bezbrižno presnimavati materijale bez straha da ćete izgubiti kvalitetu zapisa sa svakim daljnjim kopiranjem materijala. To isto tako znači da se kopiranje može izvesti najvećom mogućom brzinom. Kod kopiranja s HDD diska na DVD, brzina kopiranja ovisi o modusu snimanja i o vrsti DVD diska koji upotrebljavate.

Vremena minimalno brzog kopiranja

Tablica dolje prikazuje minimum vremena za kopiranje s HDD-a na DVD-e za 2 sata video-a snimljenog u SP modusu.

Vrsta diska	Brzina diska	Vrijeme kopiranja (Brzina snimanja)
DVD-R / DVD+R	16x	6.5 min. (12x)
DVD-R / DVD+R / DVD+RW	8x	8 min. (8x)
DVD+R DL	8x	13 min. (4x)
DVD-RW	6x	12 min. (6x)
DVD-RAM	5x	11.5 min. (5x)
DVD-R / DVD+R	4x	13 min. (4x)
DVD-RW / DVD+RW		
DVD-RAM	3x	17 min (3x)
DVD+R / DVD+RW / DVD+R DL	2.4x	21 min. (2.4x)
DVD-R / DVD-RW / DVD-RAM	2x	25 min. (2x)

Napomene:

- Sva vremena u gornjoj tablici su približna.
- Stvarna brzina kopiranja se razlikuje ovisno o dijelu diska na koji se snima.
- Postoje slučajevi kada se čak i 4x/6x/8x/16x kompatibilni diskovi ne kopiraju punom brzinom.
- Brzo kopiranje možda neće biti moguće kada se upotrebljava disk koji je inicijaliziran na nekom drugom rekorderu.

Presnimavanje s HDD diska na DVD

1. U izborniku za popis naslova –HDD (Title List-HDD), odaberite naslov koji želite presnimati, a zatim pritisnite tipku ENTER.

Odabir višestrukih naslova na HDD-u

1. Pritisnite **MARKER**.

Na naslovu se pojavljuje oznaka za potvrdu.


Pritisnite ponovo **MARKER** da poništite označeni naslov.

2. Ponovite korak 1 da označite dodatni naslov.
Možete dodati najviše 10 naslova.

Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani ekrana.



2. Upotrijebite tipke **▲ / ▼** kako biste odabrali [Dubbing] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se izbornik za presnimavanje (Dubbing)



3. Upotrijebite tipke **◀ / ▶** kako biste odabrali modus snimanja (XP, SP, LP, EP, MLP, AUTO ili Fast -brzo), a zatim pritisnite tipku **▼**. Ikona 'Start' je jače osvijetljena. Fast-Brzo: Za više informacija pogledajte Brzo kopiranje na strani 50.
4. Kada je ikona [Start] jače osvijetljena, pritisnite tipku ENTER. Presnimavanje će započeti.
5. Kako biste presnimavanje zaustavili u bilo koje vrijeme, pritisnite tipku STOP (■).

Napomene:


- Vrijeme snimanja u [Fast] modusu se može razlikovati ovisno o veličini podataka izvora.
- Zaustavljanje presnimavanja u [Fast] modusu koje je djelomično obavljeno će poništiti snimanje i svi će snimljeni podaci biti izgubljeni.
- Ako preostali prostor na disk nije dovoljan za snimanje, [Fast] modus neće biti dostupan.
- Kada presnimavate naslov na HDD-u na DVD-RW ili DVD-RAM disk VR modusa, nije moguć [Fast] modus za uređeni HDD naslov i Clip Recording naslov.

Presnimavanje s DVD-a na HDD disk

1. U izborniku za popis naslova (Title List), odaberite naslov koji želite presnimati, a zatim pritisnite tipku ENTER. Mogućnosti izbornika će se pojaviti na lijevoj strani ekrana.



2. Upotrijebite tipke **▲ / ▼** kako biste odabrali [Dubbing] mogućnost, a zatim pritisnite tipku ENTER. Pojavit će se izbornik za presnimavanje (Dubbing)



3. Upotrijebite tipke **◀ / ▶** kako biste odabrali modus snimanja (XP, SP, LP, EP, MLP, AUTO ili Fast -brzo), a zatim pritisnite tipku **▼**. Ikona 'Start' je jače osvijetljena. Fas - Brzo: Funkcija je dostupna samo za kopiranje s diska VR modusa na HDD disk. (Za više informacija pogledajte Brzo kopiranje na strani 50.)
4. Kada je [Start] jače osvijetljena, pritisnite tipku ENTER. Presnimavanje će započeti.
5. Kako biste presnimavanje zaustavili u bilo koje vrijeme, pritisnite tipku STOP (■).

Napomene:

- Ovisno o uvjetima opreme za snimanje ili samog diska, presnimavanje možda neće biti moguće.
- Zaustavljanje presnimavanja u [Fast] modusu koje je djelomično obavljeno će poništiti snimanje i svi će snimljeni podaci biti izgubljeni.
- Vrijeme presnimavanja za [Fast] modus može trajati i do 19 minuta.
- Modus [Fast] nije moguć za uređivane naslove na DVD -RW s modusom VR snimanje.

Kopiranje jednim dodirom (HDD na DVD)

Funkcija kopiranja jednim dodirom kopira (One Touch Copy) trenutno reproducirani naslov s HDD diska na DVD. Kopira se cijeli naslov, bez obzira na kojem ste mjestu započeli s kopiranjem. Rekorder obavlja kopiranje u najvećoj mogućoj brzini.

Kako bi funkcija kopiranja jednim dodirom radila provjerite jeste li umetnuli DVD disk na kojem je moguće snimanje.

Tijekom reprodukcije s HDD diska, pritisnite tipku DUBBING kako biste prekopirali trenutni naslov na DVD. Ekran na displeju će pokazati da je otpočeto kopiranje naslova. Reprodukcija se nastavlja tijekom procesa kopiranja.

- Vi ne možete upotrijebiti funkciju kopiranja jednim dodirom za kopiranje naslova ako je bilo koji dio naslova zaštićen sistemom za jedno kopiranje.



Kopiranje jednim dodirom (DVD na HDD)

Funkcija kopiranja jednim dodirom (One Touch Copy) s DVD-a na HDD kopira jedan naslov na HDD u stvarnom vremenu. Kada počnete kopiranje, reprodukcija se vraća na početak naslova, a zatim se nastavlja sve do kraja naslova, kada se snimanje automatski nastavlja. Kopiranje će se napraviti u trenutno postavljenom modusu za snimanje (XP, SP, LP, EP ili MLP).

Tijekom reprodukcije s DVD diska pritisnite tipku DUBBING kako biste prekopirali trenutni naslov na HDD.

Reprodukcija će ponovo započeti od početka trenutnog naslova. Ekran na displeju će pokazati da je otpočeto kopiranje naslova.



Napomene:

- Video CD se ne može kopirati na HDD disk.
- Kopiranje će se zaustaviti ako rekorder otkrije teško ogreban ili protiv kopiranja zaštićeni dio.
- Ako je neki dio naslova zaštićen autorskim pravom, kopiranje će početi ali se zaštićeni dijelovi neće snimiti.
- Tijekom reprodukcije naslova s popisa naslova za reprodukciju, neće biti dostupna opcija kopiranja jednim dodirom (One Touch Copy).

Savjet:

Kako biste zaustavili kopiranje u bilo kojem trenutku, pritisnite tipku STOP (■).

Reference

Dodatne informacije

Gledanje izbornika za popis naslova (Title List) koji je prikazan na drugom DVD rekorderima ili player-ima **+RW** **+R**

Vi možete gledati izbornik za popis naslova (Title List) koji je prikazan na drugom DVD player-u koji može reproducirati DVD+RW ili DVD+R diskove.

1. Umetnite već snimljeni DVD+R ili DVD+RW disk.
2. Pritisnite tipku TITLE u modusu reprodukcija ili stop. Izbornik za popis naslova (Title List) će se prikazati na dolje prikazani način.

Savjet

Vi možete ukloniti izbornik za popis naslova (Title List) tako da pritisnete tipku STOP (■).



3. Za reproduciranje naslova, odaberite naslov koji želite gledati, a zatim pritisnite tipku ENTER ili PLAY (▶).

Reproduciranje vašeg snimljenog materijala na drugim DVD player-ima (Finaliziranje diska)

Većina običnih DVD player-a može reproducirati finalizirane DVD+R ili DVD+RW diskove koji su snimljeni u Video modusu. Mali broj player-a može isto tako reproducirati DVD-RW diskove koji nisu snimljeni u VR modusu, bez obzira jesu li finalizirani ili ne. Provjerite priručnik koji dolazi sa svakim player-om kako biste provjerili koje formate diskova taj player može reproducirati.

Finaliziranje 'fiksira' snimljeni materijal i uređivanja na mjestu tako da se disk može reproducirati na običnom DVD player-u ili računalu koje je opremljeno s odgovarajućim DVDROM-om.

Finaliziranje diska u Video modusu stvara ekran s izbornikom za navigaciju kroz sadržaj na disku. U izbornik se može pristupiti tako da pritisnete tipku MENU/LIST ili TITLE.

Za finaliziranje diska, pogledajte "Finaliziranje" na strani 22.

Napomene:

- Nefinalizirani DVD+RW disk je moguće reproducirati na običnim DVD player-ima.
- Uređeni sadržaj na DVD+RW disku je kompatibilan s običnim DVD player-ima samo poslije finaliziranja.
- Svaki uređeni sadržaj na DVD+R disku nije kompatibilan s običnim DVD player-ima. (Sakrivanje, poglavlje, kombiniranje, oznaka za dodavanje poglavlja, i sl.)
- Koliko je vremena potrebno za finaliziranje ovisi o vrsti diska, o količini snimljenog materijala na disku i broju naslova na disku.
- Za DVD+R DL disk može trebati i do 30 minuta kako bi se disk finalizirao.

Kodovi jezika

Upotrijebite ovaj popis kako biste unijeli jezik koji želite za sljedeća početna podešavanja:
Disk audio, disk titl i izbornik za disk.

Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod	Jezik	Kod
Abkazian	6566	Fidžijski	7074	Lingalski	7678	Singaleski	8373
Afar	6565	Finski	7073	Litvanski	7684	Slovački	8375
Afrikaanski	6570	Francuski	7082	Makedonski	7775	Slovenski	8376
Albanski	8381	Frizijski	7089	Malagasijski	7771	Somalijski	8379
Ameharički	6577	Galicijski	7176	Malajski	7783	Španjolski	6983
Arapski	6582	Gruzijski	7565	Malajalamski	7776	Sudanski	8385
Armenski	7289	Njemački	6869	Malteški	7784	Svahili	8387
Asameski	6583	Grčki	6976	Maorski	7773	Švedski	8386
Ajmarski	6588	Grenlandski	7576	Maratski	7782	Tagaloški	8476
Azerbejdžanski	6590	Guaranski	7178	Moldavijski	7779	Tadiski	8471
Baškirijski	6665	Guđaratski	7185	Mongolski	7778	Tamilski	8465
Baskijski	6985	Hauski	7265	Naurski	7865	Tatarski	8484
Bengalski; Bangla	6678	Židovski	7387	Nepalski	7869	Teluški	8469
Bhutanski	6890	Hinduski	7273	Norveški	7879	Thai	8472
Biharski	6672	Mađarski	7285	Orijski	7982	Tibetanski	6679
Bretonski	6682	Islandski	7383	Pandapski	8065	Tigrinijski	8373
Bugarski	6671	Indonezijski	7378	Paštanski, Pušto	8083	Tongoanski	8479
Burmanski	7789	Interlingva	7365	Perzijski	7065	Turski	8482
Bjeloruski	6669	Irski	7165	Poljski	8076	Turkmenijski	8475
Kambodžanski	7577	Talijanski	7384	Portugalski	8084	Tvi	8487
Katalanski	6765	Japanski	7465	Kečuanski	8185	Ukrajinski	8575
Kineski	9072	Javanski	7487	Reto-romanski	8277	Urdski	8582
Korzijski	6779	Kanadski	7578	Rumunjski	8279	Uzbekistanski	8590
Hrvatski	7282	Kašmirski	7583	Ruski	8285	Vijetnamski	8673
Hrvatski	6783	Kozački	7575	Samoanski	8377	Volapski	8679
Danski	6865	Kirgijski	7589	Sanskrtski	8365	Velški	6789
Nizozemski	7876	Korejski	7579	Škotsko Galski	7168	Volofski	8779
Engleski	6978	Kurdski	7585	Srpski	8382	Xhosa	8872
Esperanto	6979	Laotski	7679	Srpsko – Hrvatski	8372	Jidiš	7473
Estonski	6984	Latinski	7665	Sonanski	8378	Yorupski	8979
Farojski	7079	Latvijski, Letski	7686	Sindski	8368	Zulu	9085

Kodovi zemalja


Odaberite odgovarajući kod za zemlje s popisa.

Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod	Zemlja	Kod
Afganistan	AF	Etiopija	ET	Malezija	MY	Saudijska Arabija	SA
Argentina	AR	Fidi	FJ	Maldivi	MV	Senegal	SN
Australija	AU	Finska	FI	Meksiko	MX	Singapur	SG
Austrija	AT	Francuska	FR	Monako	MC	Slovačka Republika	SK
Belgija	BE	Njemačka	DE	Mongolija	MN	Slovenija	SI
Bolivija	BO	Velika Britanija	GB	Maroko	MC	Južna Afrika	ZA
Brazil	BR	Grčka	GR	Nepal	NP	Južna Koreja	KR
Butan	BT	Grendland	GL	Nizozemska	NL	Španjolska	ES
Kambodža	KH	Heard i McDonald Otočje	HM	Nizo. Antili	AN	Šri Lanka	LK
Kanada	CA	Hong Kong	HK	Novi Zeland	NZ	Švedska	SE
Kongo	CG	Mađarska	HU	Nigerija	NE	Švicarska	CH
Čile	CL	Indija	IN	Norveška	NO	Tajvan	TW
Kina	CN	Indonezija	ID	Oman	OM	Tajland	TH
Kolumbija	CO	Izrael	IL	Pakistan	PK	Turska	TR
Kostarika	CR	Italija	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Hrvatska	HR	Jamajka	JM	Paragvaj	PY	Ukrajina	UA
Češka Republika	CZ	Japan	JP	Filipini	PH	Sjedinjene Države	US
Danska	DK	Kenija	KE	Poljska	PL	Urugvaj	UY
Ekvador	EC	Kuvajt	KW	Portugal	PT	Uzbekistan	UZ
Egipat	EG	Libija	LY	Rumunjska	RO	Vijetnam	VN
Salvador	SV	Luksemburg	LU	Ruska Federacija	RU	Zimbabve	ZW

Upravljanje s vašim TV-om pomoću isporučeng daljinskog upravljača

Vi možete kontrolirati jačinu zvuka, ulazni izvor i prekidač za uključivanje/isključivanje na vašem LG TV-u pomoću isporučeng daljinskog upravljača.

TV možete kontrolirati pomoću dolje navedenih tipki.



TV tipke za upravljanje

Pritiskom na tipku	Vi možete
POWER	Uključiti (on) i isključiti (off) TV.
AV/INPUT	Prebacivati ulazni izvor za TV između TV-a i drugih ulaznih izvora.
PR/CH +/-	Prelaziti gore i dolje preko memoriranih kanala.
VOL +/-	Podešaviti jačinu zvuka na TV-u.

Upravljanje s drugim TV-om pomoću daljinskog upravljača

Isto tako vi možete kontrolirati jačinu zvuka, ulazni izvor i prekidač za uključivanje/isključivanje na drugom TV-u koji nije LG TV.

Ako je vaš TV na donjem popisu, postavite odgovarajući kod proizvođača.

1. Dok držite pritisnutom tipku TV POWER, pritisnite brojčane tipke kako biste odabrali kod proizvođača vašeg TV-a (pogledajte tabelu dolje).
2. Otpustite tipku TV POWER.

Brojevi kodova za TV-e koje je moguće kontrolirati

Ako se na popisu nalazi više od jednog kodnog broja, pokušajte unijeti jedan po jedan dok ne nadete onaj koji radi za vaš TV-u.

Proizvođač	Kodni broj
LG / GoldStar	1 (Default), 2
Zenith	1, 3, 4
Samsung	6, 7
Sony	8, 9
Hitachi	4

Napomene:

- Ovisno o vašem TV-u, neke ili sve tipke neće raditi na TV -u, čak i kada unesete ispravan kod proizvođača.
- Ako unesete novi kodni broj, prethodno uneseni kodni broj će se pobrisati.
- Kada mijenjate baterije na daljinskom upravljaču, kodni broj koji ste postavili se može resetirati na default postavku. Ponovno postavite odgovarajući kodni broj.

Rješavanje problema

Provjerite sljedeći vodič kako biste našli mogući uzrok problema prije nego što pozovete servis.

Simptom	Mogući uzrok	Ispravljanje
Nema napajanja.	<ul style="list-style-type: none"> Napojni kabel nije priključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Sigurno priključite napojni kabel u utičnicu u zidu.
Nema slike.	<ul style="list-style-type: none"> TV/DVD modus za rekorder je podešen na TV. 	<ul style="list-style-type: none"> Pritisnite tipku TV/DVD na daljinskom upravljaču više puta i odaberite DVD modus. TV indikator će nestati s displeja.
	<ul style="list-style-type: none"> TV nije podešen da prima izlazni signal s rekordera. 	<ul style="list-style-type: none"> Na TV-u izaberite pravi video ulazni modus tako da se slika s rekordera pojavi na ekranu TV-a.
	<ul style="list-style-type: none"> TV video kabel nije sigurno priključen. 	<ul style="list-style-type: none"> Priključite sigurno video kabel.
	<ul style="list-style-type: none"> TV el. napajanje je isključeno. 	<ul style="list-style-type: none"> Uključite (on) TV.
Nema zvuka.	<ul style="list-style-type: none"> Oprema koja je priključena s audio kablom nije podešena da prima izlazni signal s rekordera. 	<ul style="list-style-type: none"> Izaberite ispravan ulazni modus audio prijemnika kako bi mogli slušati zvuk s rekordera.
	<ul style="list-style-type: none"> Audio kablovi nisu sigurno ukopčani. 	<ul style="list-style-type: none"> Ukopčajte sigurno audio kabel.
	<ul style="list-style-type: none"> Nije uključeno napajanje opreme koja je priključena na audio kabel. 	<ul style="list-style-type: none"> Uključite opremu spojenu na audio kabel.
	<ul style="list-style-type: none"> Priključni audio kabel je oštećen. 	<ul style="list-style-type: none"> Zamijenite oštećeni kabel novim kablom.
Reprodukcija slike je slabe kvalitete.	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije čist. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite disk.
DVD player ne počinje s reprodukcijom.	<ul style="list-style-type: none"> Nema umetnutog diska. 	<ul style="list-style-type: none"> Umetnite disk (Provjerite je li indikator za disk upaljen na displeju).
	<ul style="list-style-type: none"> Stavljen je disk koji se ne može reproducirati. 	<ul style="list-style-type: none"> Umetni disk koji se može reproducirati (provjerite vrstu diska, sistem za boju i regionalni kod).
	<ul style="list-style-type: none"> Disk je naopačke umetnut. 	<ul style="list-style-type: none"> Umetnite disk tako da strana za reprodukciju gleda prema dolje.
	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije umetnut unutar vodilice. 	<ul style="list-style-type: none"> Postavite disk ispravno u ladicu za disk unutar vodilice.
	<ul style="list-style-type: none"> Disk nije čist. 	<ul style="list-style-type: none"> Očistite disk.
	<ul style="list-style-type: none"> Postavljena je razina za ocjenjivanje. 	<ul style="list-style-type: none"> Poništite funkciju Ocjenjivanja (Rating) ili promijenite razinu ocjene.
Slika s vanjskog ulaza je izobličena.	<ul style="list-style-type: none"> Video signal s vanjske komponente je zaštićen protiv kopiranja. 	<ul style="list-style-type: none"> Vi se ne možete priključiti preko rekordera. Priključite komponentu izravno na vaš TV.
Neki se kanali preskaču kad se upotrebljavaju tipke PR/CH (+/-).	<ul style="list-style-type: none"> Ti kanali nisu pospremljeni u memoriju rekordera. 	<ul style="list-style-type: none"> Obnovite kanale. Pogledajte "Uređivanje programa - Program Edit" na strani 17.
Slika ili zvuk emitiranog kanala su slabi ili ih nema.	<ul style="list-style-type: none"> Antenna ili kablovi nisu dobro učvršćeni. 	<ul style="list-style-type: none"> Učvrstite priključke ili zamijenite kabel.
Slika s video kamere se ne prikazuje.	<ul style="list-style-type: none"> Video kamera je isključena. 	<ul style="list-style-type: none"> Uključite video kameru na i pravilno je upotrebljavajte.
Slika s video kamere preko A/V ulaza ili DV IN na rekorderu nije prikazana na TV ekranu.	<ul style="list-style-type: none"> Izvor s rekordera nije pravilan. 	<ul style="list-style-type: none"> Upotrijebite AV/INPUT kako biste odabrali ulazni kanal (AV1, AV2, DV, i sl.)

Simptom	Mogući uzrok	Ispravljanje
Ne može reproducirati na nekom drugom rekorderu, disk koji je snimljen na ovom rekorderu.	• Disk je snimljen u Video modusu.	• Finalizirajte disk. (strana 22)
	• Neki player-i neće reproducirati neki disk čak i kad je on finaliziran u Video modusu.	• Nema rješenja.
	• Disk je snimljen u VR modusu.	• Drugi player mora biti RW kompatibilan kako biste ga reproducirali.
	• Diskovi koji su snimljeni s materijalom jedno-kopiraj ne mogu se reproducirati na drugim rekorderima.	• Nema rješenja.
Ne može snimati ili nije uspješno snimio.	• Preostali prazan prostor na disku je nedovoljan.	• Upotrijebite drugi disk.
	• Izvor koji pokušavate snimiti je zaštićen protiv kopiranja.	• Izvor ne možete snimati.
	• Kada postavljate kanal za snimanje, kanal je podešen na kanal TV prijemnika.	• Odaberite kanal na prijemniku koji je ugrađen u vašem TV-u.
	• Kad snimate na disk u Video modusu, neće biti moguće kopirati program koji su zaštićeni sistemom "jednog-kopiranja".	• Upotrijebite disk koji je formatiran u VR modusu za kopiranje materijala koji je zaštićen sistemom "jednog-kopiranja".
Snimanje s vremenskim brojačem (Timer) nije moguće.	• Sat na rekorderu nije pravilno postavljen.	• Postavite ispravno vrijeme na satu. Pogledajte "Podešavanje sata" na strani 18.
	• Timer je nepravilno programiran.	• Reprogramirajte timer. Pogledajte "Snimanje pomoću vremenskog brojača" na strani 38.
	• Žaruljica indikatora za snimanje timer-om se ne pojavljuje nakon programiranja timer-a.	• Reprogramirajte timer.
Nije prisutan Stereo Audio zapis i/ili reprodukcija.	• TV nije Stereo-kompatibilan.	• Nema rješenja.
	• Emitirani program nije u stereo formatu.	• Nema rješenja.
	• A/V izlazni konektori nisu priključeni na TV A/V ulazne konektore.	• Napravite A/V priključivanje. Stereo je dostupan samo preko A/V izlaza s rekordera.
	• Audio/Video izlaz na rekorderu nije odabran za gledanje na TV-u.	• Odaberite AUX ili A/V izvor kao na TV ulazu.
Daljinski upravljač ne radi ispravno.	• TV audio kanal na rekorderu je postavljen na mono.	• Postavite TV kanal modus na Stereo. Pogledajte "Mijenjanje TV audio kanala" na strani 37.
	• Daljinski upravljač nije usmjeren prema senzoru daljinskog upravljača na rekorderu.	• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru za daljinski upravljač na rekorderu.
	• Daljinski upravljač je previše udaljen od rekordera.	• Radite s daljinskim upravljačem unutar 7 m.
	• Postoji prepreka na putu između daljinskog upravljača i rekordera.	• Uklonite prepreku.
	• Baterije u daljinskom upravljaču su ispražnjene.	• Zamijenite stare baterije novim baterijama.

Resetiranje rekordera

Ako primjetite neki od sljedećih simptoma...

- Uređaj je iskopčan, ali se el. napajanje ne isključuje ili ne uključuje.
- Prednja ploča displeja ne radi.
- Rekorder ne radi normalno...

rekorder možete resetirati na sljedeći način:

- Pritisnite tipku POWER i držite je pritisnutom otprilike 5 sekundi. Ovo će prisiliti uređaj da se isključi, a zatim ponovo uključite uređaj.
- Iskopčajte električni kabel, pričekajte najmanje pet sekundi, a zatim ponovno ukopčajte kabel.

Specifikacija

Općenito

Električno napajanje	AC 200-240V, 50/60 Hz
Potrošnja el. snage	30W
Dimenzije (približno)	430 X 54 X 275 mm (š x v x d) bez nogu
Neto težina (približno)	4 kg
Radna temperatura	5°C to 35°C
Radna vlaga	5 % to 90 %
Televizijski sistem	PAL I, B/G, I/I, SECAM D/K, K1 kolor sistem
Format za snimanje	PAL

Snimanje

Format za snimanje	DVD Video snimanje, DVD-VIDEO
Medij za snimanje	HDD (250GB), DVD-ReWritable, DVD-Recordable, DVD+ReWritable, DVD+Recordable, DVD+Recordable (Double Layer -Dvostruki nosač), DVD-RAM
Vrijeme za snimanje	DVD (4.7GB): Približno 1 sat (XP modus), 2 sata (SP modus), 4 sata (LP modus), 6 sati (EP modus), 11 sati (MLP modus) DVD+R DL (8.5GB): Približno 1.8 sata (XP modus), 3.6 sata (SP modus), 7.3 sati (LP modus), 9 sati (EP modus), 11 sati (MLP modus) HDD (250GB, MPEG2 snimanje): Približno 66 sati (XP modus), 129 sati (SP modus), 251 sati (LP modus), 356 sati (EP modus), 726 sati (MLP modus)

Format za video snimanja

Frekvencija uzorka	27MHz
Format kompresije	MPEG2 ili MPEG4 (samo HDD disk)

Format za audio snimanja

Frekvencija uzorka	48kHz
Format kompresije	Dolby Digital

Reprodukcija

Frekvencijski odgovor	DVD (PCM 48 kHz): 8 Hz to 22 kHz, CD: 8 Hz to 20 kHz DVD (PCM 96 kHz): 8 Hz to 44 kHz
Omjer signal-šum	Više od 100 dB (AUDIO OUT konektor)
Izobličenje harmonika	Manje od 0.008% (AUDIO OUT konektor)
Dinamički opseg	Više od 95 dB (AUDIO OUT konektor)

Ulazi

AERIAL IN	Antenski ulaz, 75 ohma
VIDEO IN	1.0 Vp-p 75 ohma, sync negativna, RCA konektor x 1 / SCART x 2
AUDIO IN	2.0 Vrms više od 47 kohms, CA konektor (L, R) x 1 / SCART x 2
DV IN	4 pin (IEEE 1394 standard)
USB IN	4 pin (USB 1.1 standard)

Izlazi

S-VIDEO IZLAZ	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativna, Mini DIN 4-pin x 1 (C) 0.3 V (p-p) 75 Ω
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativna, RCA konektor x 1 (PB)/(PR) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA konektor x 2
HDMI video/audio output	19 pin (HDMI standard, Tip A)
Audio izlaz (digitalni audio)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA konektor x 1
Audio izlaz (optički audio)	3 V (p-p), Optički konektor x 1
Audio izlaz (analogni audio)	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA konektor (L, R) x 1 / SCART x 2

Dotatna oprema:

Scart kabel1	RF koaksijalni kabel1
Daljinski upravljač1	Baterije2

- Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez posebnog najavljanja.