



БЪЛГАРСКИ

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Система DVD ресивър

Преди да използвате вашия уред, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдещи справки.

МОДЕЛ

HT305SU (HT305SU, SH35SU-S/W)

P/NO : MFL63284724

Предпазни мерки



ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР
НЕ ОТВАРЯЙТЕ



ВНИМАНИЕ : ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР НЕ СВАЛЯЙТЕ ГОРНИЯ (ИЛИ ЗАДНИЯ) КАПАК. ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ ЗА ПОПРАВКА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ТЪРСЕТЕ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.



Знакът „светкавица в равностранен триъгълник“ е предупреждение към потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение в затворената част на уреда, което може да е достатъчно силно и да представлява опасност от електрически удар.



Знакът „удивителна в равностранен триъгълник“ е предупреждение към потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (обслужване) в ръководството, съпровождащо уреда.

ВНИМАНИЕ : ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР НЕ ИЗЛАГАЙТЕ УРЕДА НА ДЪЖД ИЛИ ВЛАГА

ВНИМАНИЕ : Не инсталирайте уреда в затворено пространство, като библиотечен шкаф или подобна мебел.

ВНИМАНИЕ : В уреда е използвана лазерна система. За да сте сигурни, че правилно използвате този уред, моля внимателно прочетете това ръководство и го запазете за бъдещи справки. Ако уредът се нуждае от сервиз, обърнете се към официален сервизен център. Използването на различни от посочените тук управляващи устройства, настройки или извършването на процедури, различни от посочените в това ръководство, може да доведе до излагане на опасно лъчение. За да се предпазите от директно излагане на лазерните лъчи, не се опитвайте да отваряте уреда. Лазерното лъчение е видимо при отваряне. НЕ ГЛЕДАЙТЕ В ЛАЗЕРНИЯ ЛЪЧ.

ВНИМАНИЕ : Уредът не трябва да се излага на вода (капки или пръски) и върху него не трябва да се поставят предмети, пълни с течности, като вази например.

ВНИМАНИЕ по отношение на **захранващия кабел**

За повечето уреди се препоръчва включване към отделна верига.

Това означава самостоятелна верига, която да захранва само този уред, без допълнителни изходи или разклонения по нея. За да сте сигурни, проверете на страницата с технически характеристики в това ръководство за потребителя.

Не претоварвайте стенните контакти. Претоварените стенни контакти, разхлабените или повредените контакти, разклонителите, протритите кабели или повредената, напукана изолация на проводниците са опасни. Всяко от тези обстоятелства може да причини електрически удар или пожар. Периодично

оглеждайте кабела на уреда и ако видите му показва повреда или влошаване на състоянието, изключете го от контакта, прекратете използването на уреда и сменете кабела с точно същия вид кабел от официален сервиз.

Пазете захранващия кабел от физически или механични повреди, като усукване, прегъване, прищипване, затискане от врата или настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните контакти и мястото, откъдето кабелът излиза от уреда.

За да изключите захранването от мрежата, изтеглете щепсела на захранващия кабел от контакта. При монтиране на уреда се убедете, че щепселът е лесно достъпен.

Това устройство е снабдено с преносима батерия или акумулатор.

Безопасен начин за изваждане на батерията или акумулатора от уреда:

Извадете старата батерия или акумулатор, като следвате в обратен ред стъпките за инсталирането им. За да предотвратите замърсяване на околната среда и евентуални заплахи за здравето на хора и животни, оставете старата батерия или акумулатор в подходяща опаковка на определеното място за събирането им. Не изхвърляйте батерии или акумулатори заедно с другите отпадъци. Препоръчително е да използвате батерии и акумулатори, предлагани от местните системи за възстановяване на част от стойността им при връщане на старите. Батерията не трябва да бъде излагана на прекалено висока температура, като например слънчеви лъчи, огън и т. н.



Изхвърляне на стария уред

1. Символът „зачеркнат контейнер за смет“, поставен на уреда, означава, че уредът отговаря на Европейска директива 2002/ 96/ EC
2. Всички електрически и електронни уреди трябва да се изхвърлят отделно от битовите отпадъци на специални места, определени за целта от държавните или местните власти.
3. Правилното изхвърляне на стария уред ще помогне за предотвратяване на евентуални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
4. За повече информация относно изхвърлянето на стария ви уред се обръщайте към местните служби по чистотата или магазина, откъдето сте закупили уреда.



C E С настоящото LG декларира, че това/тези изделие(я) отговаря(т) на съществените изисквания и другите приложими условия на Директиви 2004/108/EC, 2006/95/EC и 2009/125/EC.

Представител за Европа :

LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Тел. : +31-(0)36-547-8888)

Запознайте се с вашия нов DVD приемник

Съдържание



Инсталиране	4
Главен уред	4
Свързване на уреда	5-6
Дистанционно управление	7
Начална настройка на екранния дисплей - опция	8
Начална настройка на кода на страна - опция	8
Регулиране на главните настройки	8-10
Настройка на 5.1 тонколони	9
Използване на предварително програмирано звуково поле... .	10



Показване на информация за диска	11
Възпроизвеждане на диск или файл	11-13
Разглеждане на фотофайлове	13
Слушане на радио	14
Използване на USB устройство	15
Слушане на музика от вашия преносим плеър или външно устройство	15
Запис върху USB	16



Кодове на езици	17
Кодове на страни	17
Отстраняване на проблеми	18
Типове възпроизводими дискове	19
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ	20

Инсталиране


Свързване на тонколониите към DVD приемника

1 Получили сте шест кабела за тонколони.

Всеки от тях е обозначен с цветна ивица близо до всеки край на кабел и свързва една от тонколониите към DVD приемника.

2 Свържете проводниците към DVD приемника.

За да свържете кабела към DVD ресивъра, натиснете всеки пластмасов палец, за да отворите свързващите клеми. Вкарайте кабела и отпуснете палеца.



Свържете черния край на всеки проводник към клемите, маркирани с – (минус), а другия край към клемите, маркирани с + (плюс).


Главен уред	Тонколони	Позиция
REAR R	R.R	Зад вас отдясно
REAR L	R.L	Зад вас отляво
CENTER	C	Над екрана, право срещу вас
SUB WOOFER	W	Може да се разположи във всяка предна позиция.
FRONT R	F.R	Пред вас, вдясно от екрана
FRONT L	F.L	Пред вас, вляво от екрана

Внимавайте за следното

Не трябва да допускате деца да пъхат ръцете си или някакви предмети в тръбата* на тонколониата.

*Тръба на тонколониата : Отвор върху корпуса (кутията) на тонколониата за обогатен басов звук.

Главен уред



1 Power (захранване) (⏻/⏻)

Включва и изключва уреда.

2 Гнездо за DVD/CD диск

3 сила на звука (VOL.)

Регулира силата на звука, когато се използва която и да е функция.

4 Дисплей

5 Open/Close (отваряне/ затваряне) (⏪)

6 Play/Pause (възпроизвеждане/ пауза) (▶/⏸)

7 Stop (стоп) (■)

8 функция (F)

Избира функция и входен източник (DVD/CD, USB, AUX, TV-AUDIO, PORTABLE, FM)

9 TUNING (-/+) (◀◀▶▶), Skip/Search (Натисни и задръж)

10 USB порт

Може да възпроизвеждате видеофайлове, файлове с изображения и звукови файлове чрез свързване на USB устройство.


11 Входно гнездо PORT. IN (преносим уред)

Може да слушате музика от преносимо устройство на вашия уред.

Свързване на уреда


- 1** Свържете гнездата на уреда и вашия телевизор (DVD плеър или цифрово устройство и т. н.), като използвате кабелите. Проверете входните гнезда на вашия телевизор и изберете **A**, **B** или **C** свързване. Качеството на картината се подобрява в последователността от **A** до **C**.

Свързване на видеоизхода (A)




Свържете гнездото VIDEO OUTPUT (MONITOR) на уреда към съответното входно гнездо на вашия телевизор, като използвате видеокабел.

Свързване на FM антена




FM – Свържете FM антената. Приемането ще бъде най-добро, когато двата свободни края на антената са разположени в права хоризонтална линия.

SCART връзка (A)




Свържете гнездото TO TV на уреда и телевизора чрез SCART кабел


Входни аудиовръзки



Аудиогнездата на уреда са оцветени (червено за дясно аудио и бяло за ляво аудио). Ако вашият телевизор има само един изход за аудио (моно), свържете го към лявото (бяло) аудиогнездо на уреда.



Компонентна видеовръзка (B)



Свържете изходните гнезда COMPONENT VIDEO (PROGRESSIVE SCAN) OUTPUT 17 на уреда към съответните входни гнезда на телевизора чрез Y Pb Pr кабел

- 2** Включете захранващия кабел в контакта

Свързване на уреда

Настройка на разделителната способност


Можете да смените разделителната способност за компонентно видео и HDMI изход.

Натиснете **RESOLUTION** неколкократно, за да изберете желаната разделителна способност – 480i (или 576i), 480p (или 576p), 720p, 1080i, 1080p


В зависимост от връзката или телевизора разделителната способност може и да не се избере.

- В зависимост от вашия телевизор някои от настройките на разделителната способност може да доведат до изчезване на картината или поява на дефектна картина. В този случай натиснете **RESOLUTION** неколкократно, докато картината се появи отново.

Можете да настроите разделителната способност на 1080p, за да се наслаждавате на качествена картина с висока разделителна способност (Full HD up-scaling).



Свързване на HDMI изход (C)



Свържете гнездото HDMI OUTPUT на уреда с входното гнездо на съвместим с HDMI телевизор, като използвате HDMI кабел.

Слушане на аудио от външен източник и избор на функция

През вашия уред можете да слушате аудио от външен източник. Можете да изберете и функцията.

Натиснете неколкократно **FUNCTION**, за да изберете желания входен източник и функцията (DVD/CD, USB, AUX, TV-AUDIO, PORTABLE, FM)

6

Възможни разделителни способности според свързването

Показаната на дисплея разделителна способност и изходната разделителна способност може да се различават в зависимост от типа на връзката.

[HDMI OUT] : 1080p, 1080i, 720p, 480p (или 576p) и 480i (или 576i)

[COMPONENT VIDEO OUT] : 480p (или 576p) и 480i (или 576i)


[VIDEO OUT] : 480i (или 576i)

[SCART] : 576i

Бележки относно свързването на HDMI изход

- Ако вашият телевизор не приема настройките ви на разделителната способност, на екрана се появява картина, която не е нормална. (На екрана ще се появи „TV do not support”, [„Телевизорът не поддържа”]) Моля прочетете ръководството за потребителя на телевизора, а след това настройте разделителна способност, която вашият телевизор може да приеме.
- Смяна на разделителната способност, когато уредът е свързан с HDMI конектор, може да доведе до неизправности. За да решите проблема, изключете уреда и след това го включете отново.
- Когато свързвате устройство, съвместимо с HDMI или DVI, трябва да направите следното :
 - Изключете HDMI/ DVI устройството и този уред. След това включете HDMI/ DVI устройството и изчакайте около 30 секунди, а след това включете този уред.
 - Видеовходът на свързаното устройство е настроен правилно за този уред.
 - Свързаното устройство е съвместимо с видеовход 720X576i (480i), 720X576p (480p), 1280X720p, 1920X1080i или 1920X1080p.
 - Разделителните способности 1080p, 720p и 576p (480p) са разделителни способности, приложими за прогресивно сканиране.
- Не всички DVI устройства, съвместими с HDCP, ще работят с този уред.
 - Картината няма да се покаже правилно с устройство, което не е HDCP.

Дистанционно управление



1 FUNCTION (функция) : Избира функцията и входния източник. (DVD/CD, USB, AUX, TV-AUDIO, PORTABLE, FM)

SLEEP : Настройва системата за автотматично изключване в зададено време. (Dimmer : Намалва светлината на светодиода на предния панел наполовина при включено състояние)

POWER (захранване) : За включване и изключване на уреда (ON и OFF).

OPEN/CLOSE (отваряне/ затваряне) : Отваря и затваря поставката за диска.

TITLE (заглавие) : Ако възпроизведеното DVD заглавие има меню, менюто на заглавието се появява на екрана. В противен случай може да се появи менюто на диска.

DISPLAY (дисплей) : Отваря екранния дисплей.

MENU (меню) : Отваря менюто на DVD диск.

SETUP (настройка) : Отваря или затваря менюто за настройка.

PRESET (предварително настроени) (Λ ∨) : Избира радиопрограма.

TUN. (-/ +) (настройка на станция) : Настройва на желана радиостанция.

Λ ∨ < > (горе/ долу/ ляво/ дясно) : Използвани за придвижване в екранните дисплеи.

ENTER (въвеждане) : Потвърждава избор на меню.

2 RETURN (върщане) (↶) : Придвижване назад в менюто или излязъл от менюто за настройка.

REC (запис) (●) : Директен запис на USB.

STOP (стоп) (■) : Спира възпроизвеждане или запис.

PLAY (▶) (възпроизвеждане), MO./ST. : Започва възпроизвеждане. Избира моно/стерео

PAUSE/STEP (пауза/ стъпка) (⏸) : Временно прекратете възпроизвеждането.

SKIP (прескачане) (⏮/ ⏭) : Отиди на следваща или предишна глава/ писта/ файл.

SCAN (преглеждане) (◀◀/ ▶▶) : S За търсене назад и напред.

3 REPEAT/RANDOM : За да изберете режим на възпроизвеждане. (възпроизвеждане в произволен ред, повторение)

MUTE (изключване на звука) : Изключване на звука.

VOL (Volume) (сила на звука) (+/-) : Регулира силата на звука на тонколониите.

LGEQ : Можете да изберете Natural (естествен) или Local (местен) специален еквалайзерен ефект, като използвате LG EQ.

EQ (еквалайзерен ефект) : Можете да избирате звукова среда.

CLEAR (изчистване) : Премахва номер на писта от Program List (програмния списък).

SUBTITLE (субтитри) : По време на възпроизвеждане натиснете SUBTITLE неколкократно, за да изберете желания език за субтитрите.

Цифрови бутони 0-9 : Избира номерирани опции от меню

4 Бутони за управление на TV : Управление на телевизор (само за LG телевизори).

Управление на телевизор

Можете да управлявате също силата на звука, входния източник и включването/ изключването на LG телевизори. Задръжте POWER (TV) и натиснете бутон PR/CH (+/-) неколкократно за включване или изключване на телевизора.

PROG./MEMO. (програма/ запаметяване) : Отваря или затваря меню Program.

RESOLUTION : Настройва изходната разделителна способност за гнезда HDMI и COMPONENT VIDEO OUT.

RDS : Система за пренос на данни по радиото.

PTY : Показва различни дисплеи на RDS.

★ : Този бутон не е наличен.

Поставете батерията в дистанционното управление

Проверете дали + (плюс) и – (минус) на батерията съответстват на полусите в дистанционното управление.

Начална настройка на екранния дисплей - опция

По време на първото използване на този уред на екрана на вашия телевизор се появява меню за начална настройка на езика. Трябва да завършите началния избор на език, преди да използвате уреда. Английският ще бъде избран като начален език.

	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1 Включете захранването Появява се списъкът с езици	POWER
2 Изберете езика	Λ V < >
3 Натиснете	ENTER
4 За потвърждение натиснете	< > и ENTER

Начална настройка на кода на страна - опция

Когато използвате този уред за пръв път, трябва да настроите код на страната, както е посочено по-долу.

	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1 Покажете меню за настройка	SETUP
2 Изберете меню LOCK на първо ниво	Λ V
3 Преминете към второ ниво Активираният код на страната се появява на второ ниво	>
4 Преминете към трето ниво	>
5 Въведете нова парола	Цифрови бутони от (0-9) а след това ENTER
6 Проверете отново въведената нова парола	Цифрови бутони от ((0-9) а след това ENTER
7 Изберете код за страна След избора се активират Ограничителен клас и парола (стр. 17)	Λ V < и ENTER
8 Проверете отново въведената нова парола Трябва да завършите настройката на кода на страната, преди да напуснете менюто за настройки, ако не можете да настроите рейтинг и парола.	ENTER

Регулиране на главните настройки

	ДИСТАНЦИОННОТО
1 Покажете менюто за настройки	SETUP
2 Изберете желана опция от първо ниво	Λ V
3 Преминете към второ ниво	>
4 Изберете желана опция от второ ниво	Λ V
5 Преминете към трето ниво	>
6 Променете настройките	Λ V, ENTER

Регулиране на главните настройки - какво още можете да направите

Регулиране на езиковите настройки

Menu Language – Изберете език за менюто за настройка и за екранния дисплей.

Disc Audio/ Disc Subtitle/ Disc Menu – Изберете език за звука на диска/ субтитрите на диска/ менюто на диска.

[Original] : Отнася се до оригиналния език, на който е записан дискът.
 [Other] : За да изберете друг език, натиснете цифровите бутони, а след това **ENTER**, за да въведете съответния 4-цифрен номер съгласно списъка на кодовете на езици в главата за справки (вижте стр. 17). Ако допуснете грешка, докато въвеждате номер, натиснете **CLEAR**, за да изтриете цифрите, а след това го коригирайте.
 [Off] (за Disc Subtitle) : Изключва субтитрите.

Регулиране на настройките на дисплея

TV Aspect – Изберете какъв формат на изображението да използвате в зависимост от формата на вашия телевизионен екран.

[4 : 3] : Изберете, когато е свързан стандартен 4 : 3 телевизор.

[16 : 9] : Изберете, когато е свързан широкоекранен 16 : 9 телевизор.

Display Mode – Ако изберете 4 : 3, трябва да определите как бихте желали да се показват широкоекранните програми и филми на вашия телевизионен екран.

[Letterbox] : Това показва широкоекранната картина с черни ленти в горната и долната част на екрана.

[Panscan] : Това запълва целия 4 : 3 екран, като отрязва картината, ако е необходимо.

TV Output Select – Изберете опция според типа на свързване с телевизора.

[RGB] : Когато вашият телевизор е свързан през SCART гнездо.

[YPbPr] : Когато вашият телевизор е свързан с уреда през гнезда COMPONENT/ PROGRESSIVE SCAN.

-Ако смените TV Output Select на RGB от YPbPr от менюто за настройки, особено когато устройството се свързва по метода на компонентна видеовръзка, екранът става черен. В този случай свържете видеокабела към гнездото MONITOR и отново изберете YPbPr от менюто за настройки.

Регулиране на аудионастройките


DRC (Dynamic Range Control - управление на динамичния обхват)

– Прави звука ясен, когато силата на звука е намалена (само при Dolby Digital). Настройте на [On] (вкл.) за този ефект.

Vocal – Изберете [On] (вкл.), за да смесите караоке каналите в нормално стерео. Тази функция действа само при многоканални караоке DVD дискове.

HD AV Sync - понякога при цифровите телевизори се среща забавяне между картина и звук. Ако това се случи, можете да компенсирате чрез настройка на забавянето на звука, така че той ефективно да „изчаква“ картината да пристигне: това се нарича HD AV Sync. Използвайте $\wedge \vee$ (на дистанционното управление), за да превъртате нагоре и надолу стойностите на забавянето, което можете да настроите на всяка стойност между 0 и 300 msec.

Настройка на 5.1 тонколони

	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1 Отворете менюто за настройки	SETUP
2 Изберете аудиоиконата	$\wedge \vee$
3 Изберете надясно, за да влезете в аудиоменюто, а след това изберете настройката на 5.1 тонколони	$> \wedge \vee \text{ ENTER}$
4 Изберете тонколоната, която искате да настроите.	$< >$
	
5 Изберете опция и променете настройките.	$\wedge \vee < >$
6 Настройте изходното ниво (силата на звука) на тонколоната от -5dB до +5dB. Настройката на размера на тонколоната е фиксирана, така че не можете да промените настройката.	$< >$
7 Ако свържете тонколони към вашия уред, настройването на разстоянието (Distance) позволява на тонколоните да „разберат“ какво разстояние трябва да измине звукът, за да достигне зададената от вас точка на слушане. Това позволява звукът от всяка тонколона да достигне до слушателя по едно и също време.	$< >$
8 Тествайте сигналите на всяка тонколона. Регулирайте силата на звука по свой вкус според тези сигнали.	$< >$
9 Съхранете настройките си и излезте от менюто за настройки.	RETURN

Регулиране на настройките на заключването

За да получите достъп до опцията „Заключване“, трябва да въведете 4-цифрената парола. Ако още не сте въвели паролата, ще бъдете подсетени да направите това. Въведете 4-цифрената парола, а след това натиснете **ENTER**. Въведете я отново и след това натиснете **ENTER**. Ако допуснете грешка, докато въвеждате цифра, натиснете **CLEAR** и след това я коригирайте.

Ако забравите своята парола, можете да зададете нова. Първо, извадете диска от уреда. Натиснете **SETUP**, за да се покаже меню Setup (настройки). Въведете '210499', а след това натиснете **ENTER**. Сега паролата е изтрита.

Rating – Изберете ограничителен клас. Колкото по-нисък е класът, толкова по-строго е ограничението. Изберете [Unlock] (отключи), за да деактивирате ограничителния клас.

Password – Задава или променя парола за настройка на заключването.
[New] : Въведете нова 4-цифрена парола, като използвате цифровите бутони, а след това натиснете **ENTER**. Въведете паролата отново за потвърждение.
[Change] : Въведете новата парола два пъти, след като въведете действащата парола.

Area Code – Изберете код на страна като ограничително ниво при възпроизвеждане. Той определя стандартите на коя страна да се използват за ограничителен клас на DVD дискове, управлявани от родителски контрол. Вижте кодовете на страните на страница 17.

Регулиране на другите настройки

DivX(R) VOD – Осигуряваме ви регистрационен код за DivX® VOD (Video On Demand – видео при поискване), който ви позволява да наемате и купувате видеофилми, като използвате услугата DivX® VOD.
За повече информация посетете www.divx.com/vod.

Натиснете **ENTER**, когато [DivX(R) VOD] е осветен, и можете да видите регистрационния код на уреда.

Използване на предварително програмирано звуково поле

Системата има известен брой предварително настроени полета за обмен (съраунд) звук. Можете да изберете желаните звуков режим чрез използване на **EQ/ LG EQ**. Можете да смените **EQ/ LG EQ**, като използвате клавиш стрелка < >, докато на дисплея се показва информация за **EQ/ LG EQ**. Показаните опции на еквалайзера може да се различават в зависимост от звуковите източници и ефекти.








НА ДИСПЛЕЯ	Описание
NATURAL	Можете да се наслаждавате на приятен и естествен звук.
AUTO EQ	Избира звуков еквалайзер, който е най-близък до жанра, включен в ID3 тага на MP3 файловете с песни.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Тази програма придава възторжена атмосфера към звука, като ви дава усещането, че сте на истински концерт на рок, поп, джаз или класическа музика.
MP3 OPT	Тази функция е оптимизирана за компресиращ се MP3 файл. Тя подобрява басовото звучене.
BASS	Усилва високите, басите и съраунд ефекта.
VIRTUAL	Можете да се наслаждавате на по-виртуален съраунд звук.
PLII MOVIE PLII MUSIC PLII MTRX(matrix)	Dolby Pro Logic II ви дава възможност да възпроизвеждате стереоизточник на 5.1 канала.
NORMAL(OFF)	Можете да се наслаждавате на звука без еквалайзерен ефект.

Показване на информация за диска

	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1 Натиснете DISPLAY	DISPLAY
2 Изберете елемент	∧ ∨
3 Регулирайте настройките на меню Display	< >
4 За да върнете изхода	DISPLAY

Показване на информация за диска – какво още можете да направите

Можете да избирате опция чрез натискане на ∧ ∨ аи да променят или избирате настройки чрез натискане на < >

 1/6	Текущо заглавие (или писта/ файл) номер/ общ брой на заглавия (или писти/ файлове)
 4/26	Номер на възпроизвеждана глава/ общ брой на главите
 -1--1--	Изтекло време на възпроизвеждане
 1 ENG 3/2 D 3/2 1CH	Избран език за озвучаването или канал
 1 KOR	Избрани субтитри
 1/3	Избран ъгъл/ общ брой на ъглите
 NORMAL	Избран звук режим

Символи, използвани в това ръководство

Всички дискове и файлове, посочени по-долу
MP3 файлове
DVD и финализирани DVD±R/ RW
WMA файлове
DivX файлове
Аудио CD дискове

ALL

MP3

DVD

WMA

DivX

ACD

Възпроизвеждане на диск или файл

	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1 Поставете диск в уреда	▲ OPEN/CLOSE
2 Изберете DVD/CD	FUNCTION
3 Регулирайте настройките на менюто Или изберете файл от менюто	∧ ∨ < > ∧ ∨
4 Започнете възпроизвеждането на диска	▶ PLAY
5 За да спрете възпроизвеждането на диска	■ STOP

Възпроизвеждане на диск или файл – какво още можете да направите

Възпроизвеждане на DVD, което има меню **DVD**

Повечето DVD дискове вече имат менюта, които се зареждат, преди филмът да започне да се възпроизвежда. Може да обхождате тези менюта, като използвате ∧ ∨ < >, за да осветите опция. Натиснете **PLAY** (▶), за да изберете

Прескачане към следваща/ предишна глава/ писта/ файл **ALL**

Натиснете **SKIP** (▶▶), за да се придвижите към следващата глава/ писта/ файл. Натиснете **SKIP** (◀◀), за да се върнете към началото на текущата глава/ писта/ файл.

Натиснете кратко **SKIP** (◀◀), двукратно, за да се върнете към предишната глава/ писта/ файл.

Пауза на възпроизвеждането **ALL**

Натиснете **PAUSE/STEP** (||), за да прекратите временно възпроизвеждането. Натиснете **PLAY** (▶), за да продължи възпроизвеждането

Възпроизвеждане кадър по кадър **DVD** **DivX**

Натиснете **PAUSE/STEP** (||) многократно, за да възпроизвеждате кадър по кадър.

Възпроизвеждане с повторение или в произволна последователност **ALL**

Натиснете **REPEAT/RANDOM** неколккратно и текущото заглавие, глава или писта ще се възпроизведе с повторение или в произволен ред. За да се върнете към нормално възпроизвеждане, натиснете отново **REPEAT/RANDOM**.

- Режим на възпроизвеждане в произволен ред : само музикални файлове.

Бързо напред или бързо назад **ALL**

По време на възпроизвеждане натиснете **SCAN** (◀◀ или ▶▶), за да възпроизведате бързо напред или бързо назад. Можете да смените различни скорости на възпроизвеждане чрез натискане на **SCAN** (◀◀ или ▶▶) многократно. Натиснете **PLAY** (▶), за да продължи възпроизвеждането с нормална скорост.

Избор на език за субтитрите **DVD** **DivX**

По време на възпроизвеждане натиснете **SUBTITLE** (☞) неколкократно, за да изберете желанния език за субтитрите.

Забавяне на скоростта на възпроизвеждане **DVD** **DivX**

Докато възпроизвеждането е на пауза, натиснете **SCAN** (◀◀ или ▶▶), за да забавите възпроизвеждането напред или назад. Можете да смените различни скорости на възпроизвеждане чрез натискане на **SCAN** (◀◀ или ▶▶) многократно. Натиснете **PLAY** (▶), за да продължите възпроизвеждането при нормална скорост. Възпроизвеждането на DivX файл назад не може да се забави.

Възпроизвеждане 1,5 пъти по-бързо **DVD**

Натиснете **PLAY** (▶), когато даден DVD диск вече се възпроизвежда, за да гледате и слушате DVD диска 2,5 пъти по-бързо от нормалната скорост. „▶ x1.5“ ще се появи на екрана. Натиснете **PLAY** (▶) отново, за да се върнете към нормална скорост на възпроизвеждане.

Показване на менюто на заглавията **DVD**

Натиснете **TITLE**, за да се покаже менюто на заглавията от диска, ако има такова.

Започване на възпроизвеждане от избран час **DVD** **DivX**

Търси началната точка на въведен времеви код.

Натиснете **DISPLAY**, а след това изберете иконата на часовника. Въведете час, а след това натиснете **ENTER**. Например за да намерите сцена на 1 час, 10 минути и 20 секунди, въведете „11020“, като използвате цифровите бутони, а след това натиснете **ENTER**. Ако въведете погрешна цифра, натиснете **CLEAR** и я въведете отново.

Запаметяване на последната сцена **DVD**

Този уред запаметява последната сцена от диска, който гледате. Последната сцена остава в паметта, дори и да извадите диска от плъра или да изключите уреда (режим на готовност). Ако поставите диск, който има запаметена сцена, сцената автоматично се извиква.

Смесен диск или USB флаш устройство – DivX, MP3/ WMA и JPEG

Когато възпроизвеждате диск или USB флаш устройство, съдържащо едновременно DivX, MP3/ WMA и JPEG файлове, можете да изберете менюто на файловете, които искате да възпроизведате, като натиснете **MENU**. Ако се появи „This file has non-supported type on the player“ (Този файл е от тип, неподдържан от плъра), изберете съответния файл, като натиснете **MENU**.

Показване на DVD менюто **DVD**

Натиснете **MENU**, за да се покаже менюто на диска, ако има такова

Промяна на набора от знаци и символи, за да се показват DivX® субтитрите правилно. **DivX**

Ако субтитрите не се показват правилно по време на възпроизвеждане, натиснете и задръжте **SUBTITLE** в продължение на около 3 секунди, а след това натиснете < > или **SUBTITLE**, за да изберете код на друг език, докато субтитрите се покажат правилно, а след това натиснете **ENTER**.

Изисквания към DivX файловете **DivX**

Съвместимостта на DivX дисковете с този плъер е ограничена както следва :

- Възможна разделителна способност : 720x576 (Ш x В) пиксела
- Името на файла с DivX® субтитри трябва да бъде въведено с дължина до 45 символа.
- Ако в името на DivX файла има код на символ, който е невъзможно да се изобрази, той може да се покаже на дисплея като символа „_“
- Кадрова честота: по-малка от 30 к./сек
- Ако видео- и аудиоструктурата на записаните файлове не е интегрирана, изведва се или видео, или аудио.
- Възпроизводими DivX файлове : „.avi“, „.mpg“, „.mpeg“, „.divx“
- Възпроизводим формат на субтитри : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0 (*.sub/ *.txt)
- Възпроизводим Codec формат : „DIVX3.xx“, „DIVX4.xx“, „DIVX5.xx“, MP4V3“, „3IVX“.
- Възпроизводим аудиоформат : „AC3“, „PCM“, „MP3“, „WMA“.
- Честота на дискретизация : от 32 до 48 kHz (MP3), от 32 до 48 kHz (WMA)
- Скорост в битове : от 32 до 320 kbps (MP3), от 40 до 192 kbps (MP3)
- На този плъер не можете да възпроизвеждате дискове, форматирани с файлова система Live file system
- Ако името на филмовия файл е различно от това на файла със субтитрите, по време на възпроизвеждане на DivX файл субтитрите може да не се покажат.
- Ако възпроизвеждате DivX файл, който се различава от DivXspec, той може да не работи нормално.

Заспете, докато слушате вашия плъер

Натиснете **SLEEP** (заспиване) един или повече пъти, за да изберете време на изчакване от 10 до 180 минути, след които плъерът ще се изключи. За да проверите оставащото време, натиснете **SLEEP**.

За да отмените функцията за автоматично изключване, натиснете **SLEEP** неколкократно, докато се появи „SLEEP 10“, а след това натиснете **SLEEP** още веднъж, докато на дисплея се показва „SLEEP 10“.

НАМАЛЯВАНЕ НА ОСВЕТЕНОСТТА

Натиснете **SLEEP** веднъж: Светодиодът на предния панел загасва и дисплейът потъмнява наполовина. За да отмените функцията, натиснете **SLEEP** неколкократно, докато потъмняването се изключи.

Създаване на ваша собствена програма **ACD** **MP3** **WMA**

Можете да възпроизведате съдържанието на диск в желана от вас последователност, като подредите последователността на музикалните файлове на диска. За да добавите музикален файл (файлове) в програмния списък, натиснете **PROG./MEMO.**, за да въведете режим на редактиране на програмата (в менюто се появява знак (⊕)).

Изберете желаната песен от [List] (списък), като използвате Δ ∇ , а след това натиснете **ENTER**, за да добавите песента към програмния списък. Изберете песен от програмния списък, а след това натиснете **ENTER**, за да започне програмираното възпроизвеждане. За да изтриете песен от програмния списък, изберете песента, която искате да изтриете, като използвате Δ ∇ , а след това натиснете **CLEAR** в режим на редактиране на програмата. За да изтриете цялата музика от програмния списък, изберете [Clear All], а след това натиснете **ENTER** в режим на редактиране на програмата. Програмата се изтрива, когато дискът бъде изваден или устройството изключено.

Показване на информация за файла (ID3 tag) **MP3**

По време на възпроизвеждане на MP3 файл, съдържащ информация, можете да покажете информацията на екрана с неколккратно натискане на **DISPLAY**.

Изисквания към музикалните MP3/ WMA файлове

Съвместимостта на MP3/ WMA дисковете с този уред е ограничена както следва :

- Честота на дискретизация : от 32 до 48 kHz (MP3), от 32 до 48kHz (WMA)
- Скорост в битове : от 32 до 320kbps (MP3), 40 до 192kbps (WMA)
- Поддържана версия : v2, v7, v8, v9
- Максимален брой файлове: под 999.
- Разширения на файловете : „.mp3“/ „.wma“
- Файлов формат на CD-ROM: ISO9660/ JOLIET
- Препоръчваме да използвате Easy-CD Creator, който създава файлова система ISO 9660.

Скринсейвър

Скринсейвърът се появява , когато оставите уреда в режим Стоп за около пет минути.

Избор на система- опция

Трябва да изберете съответния режим за вашата телевизионна система. Ако на дисплея се появи „NO DISC“, натиснете и задръжте **PAUSE/STEP (II)** в продължение на повече от пет секунди, за да имате възможност да изберете системата. (**PAL/ NTSC**)

Разглеждане на фотофайлове

	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1 Поставете диск в уреда	▲ OPEN/CLOSE
2 Изберете DVD/CD	FUNCTION
3 Изберете фотофайл	Δ ∇
4 Покажете избрания файл на цял екран	▶ PLAY
5 За да се върнете към менюто	■ STOP

Разглеждане на фотофайлове – какво още можете да направите

Разглеждане на фотофайлове – какво още можете да направите

Използвайте Δ ∇ $<$ $>$, за да осветите иконата (⏏), а след това натиснете **PLAY (▶)**, за да започне разглеждането на снимки една след друга. Можете да промените скоростта на разглеждане, като използвате

$<$ $>$, когато иконата (⏏) е осветена. В зависимост от размера и разделителната способност на JPEG файловете настройката на слайдшоуто може да отнеме по-дълго време.

Прескачане на следваща/ предишна снимка

Натиснете **SKIP (I◀◀ или ▶▶I)** или $<$ $>$, за да видите предишната/ следващата снимка.

Завъртане на снимка

Използвайте Δ ∇ , за да завъртите снимката на цял екран обратно или по посока на часовниковата стрелка, докато разглеждате снимка на цял екран.

Пауза на слайдшоу

Натиснете **PAUSE/STEP (II)**, за да направите пауза в показването на слайдове. Натиснете **PLAY (▶)** или **PAUSE/STEP (II)**, за да продължите показването на слайдове.

Слушане на музика по време на разглеждане на слайдове (слайдшоу)

Можете да слушате музика по време на разглеждане на слайдове, ако дискът съдържа едновременно музикални файлове и файлове със снимки. Използвайте Δ ∇ $<$ $>$, за да осветите иконата (⏏), а след това натиснете **PLAY (▶)**, за да започне слайдшоуто. Тази функция е налична само на диск.

Изисквания към фотофайловете

Съвместимостта на JPEG дискове с този плеър е ограничена както следва :

- Макс. широчина в пиксели: 2760 x 2048 пиксела
- Максимален брой файлове: под 999.
- Някои дискове може да не работят поради различен формат на запис или състоянието на диска.
- Разширения на файловете : „.jpg“
- Файлов формат на CD-ROM: ISO9660/ JOLIET

Слушане на радио

Трябва да бъдете сигурни, че FM антената е свързана

	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1 Включете захранването	POWER
2 Изберете FM	FUNCTION
3 Изберете радиостанция	TUN.-/ +
4 За да „съхраните” радиостанция На дисплея ще се покаже номер за предварително запаметяване.	PROG./MEMO.
5 Изберете номер за предварително запаметяване Могат да се запаметят до 50 радиостанции.	PRESET ^ v
6 За да потвърдите, натиснете	PROG./MEMO.
7 За да изберете „съхранена” станция и да въведете номер на предварително настроена станция	PRESET ^ v

Показване на информация за радиостанция

FM тунерът е снабден с функцията RDS (Radio Data System – система за радиоданни). Тя показва информация за радиостанцията, която слушате. Натиснете RDS неколккратно, за да обходите различните типове данни :

- PS** (Programme Service Name – име на програмната услуга)
На дисплея се появява името на канала.
- PTY** (Programme Type Recognition – разпознаване на типа програма)
Типът програма (напр. Jazz – джаз, или News – новини) се появява на дисплея.
- RT** (Radio Text – радиотекст)
Текстово съобщение съдържа специална информация от излъчващата радиостанция. Този текст може да преминава през дисплея.
- CT** (Time controlled by the channel – точно време, управл явано от канала)
Показва часа и датата, излъчвани от радиостанцията.

Слушане на радио – какво още можете да направите

Автоматично търсене на радиостанция

Натиснете и задръжте **TUN.-/TUN.+** в продължение на повече от една секунда. Тунерът ще започне автоматично търсене и ще спре, когато намери радиостанция.

Изтриване на всички съхранени радиостанции

Натиснете и задръжте **PROG./MEMO.** в продължение на две секунди. На дисплея на DVD приемника ще започне да мига ERASE ALL. Натиснете **PROG./MEMO.**, за да изтриете всички съхранени радиостанции.

Подобряване на лошо FM приемане

Натиснете **PLAY (▶) (MO./ST.)** на дистанционното управление. Това ще превключи тунера от стерео на моно и обикновено подобрява приемането.

Използване на USB устройство

Можете да се наслаждавате на мултимедийни файлове, съхранени в USB устройство, като свържете USB устройството към USB порта на уреда. Ако искате да работите с друга функция, вижте раздела за възпроизвеждане на CD.

	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1 Свържете USB устройството към USB порта на уреда.	-
2 Изберете функцията USB.	FUNCTION
3 Изберете файла, който желаете да възпроизведате.	∧ V
4 Започнете възпроизвеждане на вашия мултимедийен файл.	▶ PLAY
5 За да спрете, натиснете	■ STOP
6 Преди изключване на преносимото USB устройство, превключете на някоя друга функция.	FUNCTION

Съвместими USB устройства

- MP3 плеър: MP3 плеър, тип флаш
- USB флаш устройство: Устройства, които поддържат USB 2.0 или USB 1.1
- В зависимост от устройството функцията USB може да не бъде налична.

Изискване към USB устройството



Устройства, които изискват инсталация на допълнителна програма, когато го свържете към компютър, не се поддържат.

Внимавайте за следното

- **Не изваждайте USB устройството, докато то работи.**
- При USB с голям капацитет търсенето може да отнеме повече от няколко минути.
- За да предотвратите загуба на данни, направете резервно копие на всички данни.
- Ако използвате USB удължителен кабел или USB концентратор, USB устройството не се разпознава.
- Използването на файлова система NTFS не се поддържа (поддържа се само файлова система FAT (16/32).
- Този уред не се поддържа, ако общият брой на файловете е 1000 и повече.
- Външен твърд диск, заключени устройства или USB устройства от твърд тип не се поддържат.
- USB портът на уреда не може да се свърже към компютър. Уредът не може да се използва като запаметяващо устройство.

Слушане на музика от вашия преносим плеър или външно устройство

Уредът може да се използва за възпроизвеждане на музика от много типове преносими плеъри или външни устройства.

	НА ДИСТАНЦИОННОТО
<p>1 Свържете преносимия плеър към гнездо PORT. IN (PORTABLE IN) – вход преносим) на уреда.</p>  <p>Или</p> <p>свържете външното устройство към гнездо AUX на уреда.</p> <p>> Ако вашият телевизор има само един изход за аудио (моно), свържете го към лявото (бяло) гнездо на уреда.</p> 	
2 Включете захранването.	POWER
3 Изберете функция PORTABLE или AUX .	FUNCTION
4 Включете преносимия плеър или външното устройство и започнете възпроизвеждане от тях.	-

Запис върху USB

	НА ДИСТАНЦИОННОТО
1 Свържете USB устройството към уреда.	-
2 Изберете режим, в който желаете да записвате (напр. CD/ TUNER....) Първо пуснете възпроизвеждането на източника Ако искате да запишете желан музикален файл от диск на USB, запишете го след възпроизвеждане на файла.	FUNCTION
3 Започнете записа	● REC
4 За да спрете записа, натиснете	■ STOP

Запис върху USB - какво още можете да направите

Запис на музикален файл от диск върху USB

Запис на една писта

Ако записването върху USB започне по време на възпроизвеждане на CD, върху USB ще бъде записана една-единствена писта/ файл.

Запис на всички писти

Ако натиснете бутона за запис при спрян CD, ще се запишат всички писти/ файлове

- Файловете в подпапките не се записват по време на запис на всички писти.
- Ако желаете да запишете всички писти по време на възпроизвеждане, натиснете двукратно стоп. Проверете дали ■ се показва на екрана.

Запис по програмен списък

USB записва след създаване на ваша собствена програма, ако искате да записвате пистата, която желаете (само аудио CD).

Когато записвате, внимавайте за следното

- Можете да проверите процента на записа върху USB на екрана по време на запис (само аудио, MP3/ WMA CD).
- По време на запис на MP3/ WMA няма звук.
- Когато спрете записа по време на възпроизвеждане, ще се съхрани файлът, който е записан по това време (само аудио CD).
- Не отстранявайте USB устройството и не изключвайте уреда по време на запис върху USB. В противен случай в компютъра може да се създаде един непълен файл и да не може да се изтрие.
- Ако не работи записването върху USB, на дисплея се показва съобщение като „NO USB“ (няма USB), „ERROR“ (грешка) или „NO REC“ (няма запис).
- Многокартов четец или външен твърд диск не могат да се използват за запис на USB.
- Когато записвате за по-дълъг период, в един файл се записват до 128 MB
- Когато спрете записа по време на възпроизвеждане, файлът няма да се съхрани
- В случай на CD-G, DTS диск записът на USB не работи.
- Не можете да запишете повече от 999 файла.
- Номерацията на файла със запис започва от най-малкия номер. Така че ако изтриете някои от файловете със записи, следващият файл със запис може да има най-малкия номер сред тях.
- **Ще бъде съхранен както следва.**

AUDIO CD	MP3/ WMA	Други източници (тунер, AUX, портативен и др.)
<pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 └── ... </pre>	<pre> FILE_REC ├── 001_ABC(File name) ├── 002_DEF(File name) └── ... </pre>	<pre> EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 └── ... </pre>

Неразрешеният презапис на материали, защитени от авторско право, включително компютърни програми, файлове, предавания и звукови записи, нарушава авторските права и представлява престъпление.

Тази техника не трябва да се използва за такива цели.

Бъдете отговорни

Спазвайте авторските права

Кодове на езици

Използвайте този списък, за да въведете желания език за следните първоначални настройки : Disc Audio (звук на диска), Disc Subtitle (субтитри на диска), Disc Menu (меню на диска).

Език	Код	Език	Код	Език	Код	Език	Код	Език	Код	Език	Код
Афарски	6565	Хърватски	7282	Хауса	7265	Лингала	7678	Кечуа	8185	Таджикски	8471
Африкаанс	6570	Чешки	6783	Иврит	7387	Литовски	7684	Реторомански	8277	Тамилски	8465
Албански	8381	Датски	6865	Хинди	7273	Македонски	7775	Румънски	8279	Телугу	8469
Амехарски	6577	Холандски	7876	Унгарски	7285	Малгаши	7771	Руски	8285	Тайландски	8472
Арабски	6582	Английски	6978	Исландски	7383	Малайски	7783	Самоански	8377	Тонга	8479
Арменски	7289	Есперанто	6979	Индонезийски	7378	Малаялам	7776	Санскритски	8365	Турски	8482
Асамски	6583	Естонски	6984	Интерлингва	7365	Маорски	7773	Шотландски келтски	7168	Туркменски	8475
Аймарски	6588	Фарьорски	7079	Ирландски	7165	Марати	7782	Сръбски	8382	Туи	8487
Азербайджански	6590	Фиджи	7074	Италиански	7384	Молдовски	7779	Сърбохърватски	8372	Украински	8575
Башкирски	6665	Финландски	7073	Японски	7465	Монголски	7778	Шона	8378	Урду	8582
Баски	6985	Френски	7082	Каннада	7578	Науру	7865	Синдхи	8368	Узбекски	8590
Бенгалски	6678	Фризийски	7089	Кашмирски	7583	Непалски	7869	Сингалски	8373	Виетнамски	8673
Бутански	6890	Галисийски	7176	Казахски	7575	Норвежки	7879	Словашки	8375	Волапук	8679
Бихарски	6672	Грузински	7565	Киргизки	7589	Ория	7982	Словенски	8376	Уелски	6789
Бретонски	6682	Немски	6869	Корейски	7579	Пенджабски	8065	Испански	6983	Волоф	8779
Български	6671	Гръцки	6976	Кюрдски	7585	Пушу	8083	Судански	8385	Косоа	8872
Бирмански	7789	Гренландски	7576	Лаоски	7679	Персийски	7065	Суахили	8387	Идиш	7473
Беларуски	6669	Гуарани	7178	Латински	7665	Полски	8076	Шведски	8386	Йоруба	8979
Китайски	9072	Гуджарати	7185	Латвийски	7686	Португалски	8084	Тагалог	8476	Зулу	9085

Кодове на страни







Изберете код на страна от този списък.

Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код	Страна	Код
Афганистан	AF	Коста Рика	CR	Гренландия	GL	Малдиви	MV	Парагвай	PY	Шри Ланка	LK
Аржентина	AR	Хърватия	HR	Хонконг	HK	Мексико	MX	Филипини	PH	Швеция	SE
Австралия	AU	Чехия	CZ	Унгария	HU	Монако	MC	Полша	PL	Швейцария	CH
Австрия	AT	Дания	DK	Индия	IN	Монголия	MN	Португалия	PT	Тайван	TW
Белгия	BE	Еквадор	EC	Индонезия	ID	Мароко	MA	Румъния	RO	Тайланд	TH
Бутан	BT	Египет	EG	Израел	IL	Непал	NP	Русия	RU	Турция	TR
Боливия	BO	Ел Салвадор	SV	Италия	IT	Холандия	NL	Саудитска Арабия	SA	Уганда	UG
Бразилия	BR	Етиопия	ET	Ямайка	JM	Холандски Антили	AN	Сенегал	SN	Украйна	UA
Камбоджа	KH	Фиджи	FJ	Япония	JP	Нова Зеландия	NZ	Сингапур	SG	САЩ	US
Канада	CA	Финландия	FI	Кения	KE	Нигерия	NG	Словакия	SK	Уругвай	UY
Чили	CL	Франция	FR	Кувейт	KW	Норвегия	NO	Словения	SI	Узбекистан	UZ
Китай	CN	Германия	DE	Либия	LY	Оман	OM	Южна Африка	ZA	Виетнам	VN
Колумбия	CO	Великобритания	GB	Люксембург	LU	Пакистан	PK	Южна Корея	KR	Зимбабве	ZW
Конго	CG	Гърция	GR	Малайзия	MY	Панама	PA	Испания	ES		

Отстраняване на проблеми

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ
Липсва захранване	Захранващият кабел не прави контакт.	Вкарайте стабилно захранващия кабел в стенния контакт.
Липсва картина	Телевизорът не е настроен за получаване на DVD сигнал.	Изберете подходящ режим за видеоприемане на телевизора, за да се появи картина от DVD приемника на телевизионния екран
	Видеокабелите не са свързани стабилно.	Свържете стабилно видеокабелите към телевизора и към DVD приемника.
Звукът е слаб или липсва	Оборудването, свързано с аудиокабела, не е настроено за приемане на DVD сигнал.	Изберете подходящ режим за приемане на аудиоприемника, за да можете да чувате звук от DVD приемника.
	Аудиокабелите не са свързани здраво към тонколониите или приемника.	Свържете правилно аудиокабелите с клемите за свързване.
	Аудиокабелите са повредени.	Заменете с нов аудиокабел.
Качеството на DVD картината е лошо	Дискът е замърсен.	Почистете диска с мека кърпа с движения отвътре навън.
Не започва възпроизвеждане от DVD/ CD диска	Не е поставен диск.	Поставете диск.
	Поставен е невъзпроизводим диск.	Поставете подходящ диск. (Проверете типа на диска, цветовата система и регионалния код)
	Дискът е поставен с горната страна надолу.	Поставете правилно диска – етикетът или страната с печат трябва да бъде отгоре.
	Менюто е отворено на екрана.	Натиснете SETUP, за да затворите екрана на менюто.
Има шум при възпроизвеждане на DVD или CD диск	Зададен е ограничителен клас, който пречи на възпроизвеждането от DVD.	Въведете паролата си или променете ограничителния клас.
	Дискът е замърсен.	Почистете диска с мека кърпа с движения отвътре навън.
Радиостанциите не се настройват добре	DVD приемникът е разположен твърде близо до телевизора, причинявайки обратна връзка.	Преместете DVD приемника и аудиокомпонентите подалече от телевизора.
	Антената е позиционирана или свързана неправилно.	Проверете свързването на антената и регулирайте положението ѝ. Монтирайте външна антена, ако е необходимо.
	Сигналът от радиостанцията е твърде слаб.	Настройте станцията ръчно.
Дистанционното управление не работи добре/ изобщо	Няма предварително запаметени станции или запаметените станции са изтрити. (при настройване с търсене на предварително настроени канали).	Настройте няколко радиостанции, вж. стр. 14 за подробности.
	Дистанционното управление не е насочено към DVD приемника.	Насочете дистанционното управление право към уреда.
	Дистанционното управление е много далече от DVD приемника.	Използвайте дистанционното управление от разстояние максимум 7 m спрямо DVD приемника.
	Съществува преграда между дистанционното управление и уреда.	Отстранете преградата.
	Батериите в дистанционното управление са изтощени.	Сменете батериите с нови.

Типове възпроизводими дискове


Тип	Фирмен знак
DVD-VIDEO : Дискове, като напр. филмови, които могат да се купят или наемат.	
DVD-R : Видеорежим и само финализирани	
DVD-RW : Видеорежим и само финализирани DVD дискове с VR формат, които не са били финализирани, не могат да се възпроизведат на този уред	
DVD+R : Само видеорежим Поддържа така също и двуслоен диск	
DVD+RW : Само видеорежим	
Аудио CD : Музикални CD дискове или CD-R/ CD-RW във формат на музикално CD, които могат да бъдат закупени.	

Този уред възпроизвежда DVD±R/ RW и CD-R/ RW, които съдържат аудиозаглавия, DivX, MP3, WMA и/ или JPEG файлове. Някои DVD±RW/ DVD±R или CD-RW/ CD-R не могат да се възпроизведат на този уред поради качеството на записа или физическото състояние на диска, или поради характеристиките на записващото устройство и авторския софтуер.

Символите "Dolby", "Pro Logic", "MLP Lossless" и „двойно D“ са запазена марка на Dolby Laboratories.
Произведено по лиценз от Dolby Laboratories.

„HDMI“, фирменият знак „HDMI“ и „High-Definition Multimedia Interface“ са запазени марки или регистрирани марки на компанията HDMI licensing LLC.

За символа

"  " може да се появи на екрана на телевизора по време на работа и показва, че функцията, обяснена в настоящото ръководство, липсва на този диск.

Регионални кодове

Върху задната страна на този уред е отпечатан регионален код. Уредът може да възпроизвежда само DVD дискове със същото обозначение като това на задната му страна или с обозначение "ALL" (всички).

- Повечето DVD дискове имат на обвивката си ясно видим глобус с една или повече цифри. Този номер трябва да отговаря на регионалния код на уреда ви, иначе дискът няма да може да се възпроизвежда.
- Ако се опитате да възпроизведете DVD с различен регионален код от този на вашия плейър, на екрана на телевизора се появява съобщение "Check Regional Code" (Проверете регионалния код)

Авторски права

Законът забранява неразрешеното копиране, показване и разпространяване по радио и телевизия, разпространяване чрез кабел, възпроизвеждане на обществени места или наемане на материали, защитени от авторско право. Този уред има функция за защита на авторските права, разработена от Macrovision. На някои дискове са записани сигнали за защита. Когато правите запис или възпроизвеждате картина от тези дискове, се появява шум. Този продукт включва технология за защита на авторските права, защитена от патенти на САЩ и други права върху интелектуална собственост. Използването на тази технология за защита на авторските права трябва да бъде разрешено от Macrovision и предназначението ѝ е само за домашно ползване и други ограничени случаи на визуална употреба, освен ако Macrovision не е дала разрешение за друго. Обратният инженеринг и дезасемблирането са забранени.

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ, ЧЕ НЕ ВСИЧКИ ТЕЛЕВИЗОРИ ОТ КЛАС "HIGH DEFINITION" (С ВИСОКА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ) СА НАПЪЛНО СЪВМЕСТИМИ С ТОЗИ УРЕД И ТЕ МОГАТ ДА ПРИЧИНАТ СМУЩЕНИЯ В КАРТИНАТА. В СЛУЧАЙ НА ПРОБЛЕМИ С КАРТИНАТА ПРИ ПРОГРЕСИВНО СКАНИРАНЕ С 525 ИЛИ 625 РЕДА СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДА ПРЕВКЛУЧИ НА ИЗХОД "STANDARD DEFINITION" (СТАНДАРТНА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ). АКО ВЪЗНИКНАТ ВЪПРОСИ ОТНОСНО СЪВМЕСТИМОСТТА НА ТЕЛЕВИЗОРА С МОДЕЛА 525r И 625r НА УРЕДА, МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ НАШИЯ СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР.

Трябва да настроите опцията за формат на диска на [Mastered], за да направите дисковете съвместим с LG плейерите, когато форматирате презаписващи се дискове. Когато настроите опцията на Live File System, няма да можете да я използвате на LG плейерите.
(Mastered/ Live File System : Система за дисков формат за Windows Vista)

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общи

Захранване	Вижте главния етикет
Консумация на енергия	Вижте главния етикет
Нето тегло	2.5 kg
Захранване на шината (USB)	DC 5 V \approx 500 mA
Външни размери (Ш x В x Д)	360 x 62 x 305 mm
Работни условия Температура	От 5°C до 35°C, Положение при работа : Хоризонтално
Работна влажност	От 5% до 85%
Лазер	Полупроводников лазер, дължина на вълната 650 nm

Тунер FM

FM обхват на настройване	87.5 - 108.0 MHz
FM средна честота	128 kHz

Усилвател

Стереорежим	45 W + 45 W (4Ω at 1 kHz, THD 10 %)
Режим съраунд Фронтално	45 W + 45 W (THD 10 %)
Център*	45 W
Съраунд*	45 W + 45 W (4Ω при 1 kHz, THD 10 %)
Събуфър*	75 W (8Ω при 30 Hz, THD 10 %)

Тонколони

	Предна/ Централна тонколона	Задна тонколона	Пасивен събуфър
Тип	1 еднолентов високоговорителя	1 еднолентов високоговорителя	1 еднолентов високоговорителя
Импеданс	4 Ω	4 Ω	8 Ω
Номинална входна мощност	45 W	45 W	75 W
Максимална входна мощност	90 W	90 W	150 W
Нето размери (Ш x В x Д)	107 x 107 x 102 mm	107 x 107 x 102 mm	158 x 325 x 320 mm
Нето тегло	0.39 kg	0.42 kg	3.5 kg

Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промени без предизвестие.



Като партньор на ENERGY STAR[®] LG декларира, че този продукт или модел отговаря на принципните изисквания на ENERGY STAR[®] за енергийна ефективност.

ENERGY STAR[®] е марка, регистрирана в САЩ.

