



HRVATSKI

# PRIRUČNIK ZA VLASNIKA DVD MIKRO Hi-Fi SYSTEM

Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik i sačuvajte ga kao referencu za slučaj potrebe.

FB166 (FB166, FBS166V)

P/NO : MFL67006498

## Sigurnosne informacije

1 Početak



### OPREZ

**OPASNOST OD STRUJNOG UDARA! NE OTVARAJ**

**OPREZ:** NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU STRANU) URE-DAJA KAKO BISTE SMANJILI OPASNOST OD STRUJNOG UDARA. URE-DAJ NE SADRŽI DIJELOVE KOJE BI KORISNIK MOGAO SAM POPRAVLJATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU ZA SERVISIRANJE.

Simbol munje sa strelicom na vrhu unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost opasnog neizoliranog napona unutar kućišta proizvoda koji može imati dovoljnu jakost da za osobe predstavlja opasnost od strujnog udara.



Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta ima za cilj upozoriti korisnika na prisutnost važnih uputa za rad i održavanje (servisiranje) proizvoda u knjižicama koje prate proizvod.




**UPOZORENJE:** NE IZLAŽITE PROIZVOD UTJECAJIMA KIŠE I VLAGE U CILJU SPREČAVANJA POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.

**UPOZORENJE:** Ne postavljajte ovu opremu u zatvorena mjesta kako što su to police za knjige ili slično.

**OPREZ:** Ne začepljujete otvore za ventilaciju. Postavite uređaj u skladu s uputama proizvođača.

Otvori na kućištu uređaja su postavljeni zbog ventilacije kako bi osigurali pouzdan rad proizvoda i kako bi zaštitili proizvod od pregrijavanja. Otvori se nikada ne smiju začeptiti tako da se proizvod stavi na pr. na krevet, fotelju, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Proizvod se ne smije stavljati u ugradbena tijela kao što su police za knjige, osim ako nije osigurana dobra ventilacija ili u slučaju da se to navodi u uputama proizvođača.



**OPREZ:** Ovaj proizvod koristi laserski sustav.

Kako biste osigurali pravilnu upotrebu proizvoda, molimo pažljivo pročitajte priručnik za korisnika i sačuvajte ga za buduće potrebe. Ukoliko uređaj zahtijeva održavanje, kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar. Korištenje upravljačkih funkcija, podešavanja ili izvod-enje procedura koje nisu navedene u ovom priručniku može dovesti do opasnog izlaganje zračenju. Ne pokušavajte otvoriti kućište kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zraci. U slučaju otvaranja prisutno je vidljivo lasersko zračenje. NE GLEDAJTE U ZRAKU.

### OPREZ u odnosu na električni kabel

Za većinu se uređaja preporučuje da imaju zaseban strujni krug za napajanje;

Drugim riječima, potrebna je zasebna utičnica sa zasebnim osiguračem na kojem neće biti drugih utičnica ili strujnih krugova. Za potvrdu provjerite stranicu sa specifikacijama proizvoda u ovom priručniku. Ne preopterećujte zidnu utičnicu. Preopterećene zidne utičnice, slabo pričvršćene ili oštećene zidne utičnice, produžni kablovi, presavijeni električni kablovi, oštećena ili napuknuta izolacija na žicama predstavljaju opasnost. Bilo koji od ovih slučajeva može dovesti do strujnog udara ili požara. S vremena na vrijeme pregledajte električni kabel na uređaju, ako ustanovite njegovo oštećenje ili propadanje, iskopčajte kabel, prekinite korištenje proizvoda i uredite da se kabel zamijeni odgovarajućim kabelom kod ovlaštenog servisnog centra. Električni kabel zaštitite od fizičkih i mehaničkih oštećenja, kao što su savijanja, lomljenja, uklještenja, gaženja i drugo. Posebnu pažnju obratite na utikače, utičnice i na mjesto na kojem kabel izlazi iz uređaja. Za iskopčanje glavnog napajanja, iskopčajte utikač iz utičnice na zidu. Kod instaliranja proizvoda, pazite da utikač bude pristupačan.

Uređaj je opremljen prijenosnom baterijom ili akumulatorom.

#### Siguran način vađenja baterije iz uređaja:

Izvadite staru bateriju, slijedite korake obrnutim redoslijedom u odnosu na stavljanje. Staru bateriju odložite u odgovarajući spremnik u određenim odlagalištima, kako bi spriječili zagađenje okoliša i moguće opasnosti za zdravlje ljudi i životinja. Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom. Za baterije i akumulatore se preporučuje uporaba lokalnih sustava, bez plaćanja nadoknade. Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi sunca, vatre i drugih izvora topline.

**OPREZ:** Uređaj se ne smije izlagati vodi (kapanju ili pljuskaju) i na uređaj se ne smiju stavljeti predmeti ispunjeni tekućinama, kao što su na primjer vaze.

#### Odlaganje starog uređaja



1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/ 96/ EC.
2. Svi električni i elektronički proizvodi trebaju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada preko za to određenih odlagališta koja je za te svrhe odredila vlada ili lokalna uprava.
3. Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja pomoći će spriječiti potencijalno negativne posljedice za okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za detaljnije informacije o odlaganju vašeg starog uređaja, molimo kontaktirajte vaš gradski ured, službu za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.



LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi uređaj(i) udovoljava(ju) osnovnim zahtjevima i drugim mjerodavnim odredbama Direktiva 2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.

Predstavnik za Europu :

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The  
Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

#### Zaštita autorskih prava

Zakonom je zabranjeno kopiranje, emitiranje, prikazivanje, kabelsko emitiranje, reprodukcija u javnosti, ili iznajmljivanje bez dopuštenja materijala koji su zaštićeni autorskim pravima. Ovaj proizvod sadrži tehnologiju za zaštitu autorskih prava koja je zaštićena patentima SAD-a i drugim pravima na intelektualno vlasništvo. Upotrebu tih tehnologija za zaštitu autorskih prava mora odobriti Macrovision Corporation, i može se koristiti samo za kućnu upotrebu i druge ograničene načine gledanja, osim ako to tvrtka Macrovision Corporation nije drugačije odobrila. Zabranjeno je rastavljanje uređaja i otkrivanje obrnutog redoslijeda proizvodnje.

KORISNICI TREBAJU ZNATI DA NISU SVI TELEVIZORI VISOKE REZOLUCIJE POTPUNO KOMPATIBILNI S OVIM PROIZVODOM I MOŽE DOĆI DO PRIKAZIVANJA SMETNJI NA SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA S 525 ILI 625 PROGRESSIVE SCAN SLIKOM KORISNIKU SE PREPORUČUJE DA PROMIJENI PRIKLJUČIVANJE NA IZLAZ ZA 'STANDARD DEFINITION' (STANDARDNA REZOLUCIJA). U SLUČAJU PITANJA U VEZI SKOMPATIBILNOSTI NAŠEG TV URE-DAJA S OVIM MODELOM 525p I 625p URE-DAJEM, MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAŠ KORISNIČKI SERVISNI CENTAR.


Kada formatirate diskova na kojima se može ponovo snimati (rewritable), opciju za format diska morate postaviti na [Mastered] kako bi disk učinili kompatibilnim s LG player-ima. Kada postavljate opciju na Live File System, disk ne možete koristiti na LG player-ima.

(Mastered/ Live File System : Disk format sustav za Windows Vista)

## Sadržaj

### 1 Početak

---

- 2 Sigurnosne informacije
- 6 Jedinstvene funkcije
  - 6 – Ulaz za prijenosni uređaj
  - 6 – Izravno snimanje na USB
  - 6 – Skaliranje za puni HD
- 6 Dodatna oprema
- 7 Uvod
  - 7 – Diskovi za reprodukciju
  - 7 – O  simbolu na displeju
  - 7 – Simboli korišteni u ovom priručniku
  - 7 – Regionalni kodovi
- 8 Zahtjevi u odnosu na datoteke za reprodukciju
- 9 Daljinski upravljač
- 10 Prednja ploča
- 12 Zadnja ploča

### 2 Spajanje

---

- 13 Priključivanje zvučnika na uređaj
- 13 Priključivanje na vaš TV
  - 14 – Priključivanje komponentnog videa
  - 14 – HDMI izlaz priključivanje
  - 15 – Priključivanje videa
  - 16 – Podešavanje rezolucije
- 16 Rezolucija Video izlaza
- 16 Priključivanje dodatne opreme
  - 16 – AUDIO IN (Portable IN) priključivanje
  - 16 – Slušanje glazbe s prijenosnog playera ili vanjskog uređaja
  - 17 – Priključivanje USB-a
  - 17 – Optički priključak
  - 17 – Brzo podešavanje (ez Setup) zvučnika za kućno kino
- 18 Priključivanje antene

### 3 Postavke sustava

---

- 19 Podešavanje postavki za podešavanje
- 19 – OSD podešavanje početnog jezika - dodatna mogućnost
- 19 – Otvaranje i zatvaranje izbornika za podešavanje (Setup)
- 20 – Language (JEZIK)
- 20 – Display (ZASLON)
- 21 – Audio
- 21 – Lock (ZAKLJUČAVANJE) (Roditeljska kontrola)
- 22 – Others (DRUGO)

## 4 Rad

---

- 23 Korištenje [Home Menu] izbornika
- 23 Osnovne operacije
- 24 Druge operacije
  - 24 – Prikaz disk informacija na zaslonu
  - 24 – Prikaz DVD izbornika
  - 24 – Prikaz DVD naslova
  - 24 – 1,5 puta brzina reprodukcije DVD-a
  - 24 – Zaštita ekrana
  - 24 – Pokretanje reprodukciji od odabranog vremena
  - 25 – Nastavljanje reprodukcije
  - 25 – Mijenjanje stranice za titl kod
  - 25 – Označena reprodukcija
  - 26 – Prikaz PHOTO JPG datoteke
  - 27 – Memoriranje zadnje scene
  - 27 – Odabir sustava - dodatna mogućnost
  - 27 – Podešavanje postavki za glasnoću zvučnika
  - 28 – Podešavanje sata
  - 28 – Upotreba playera kao budilice
  - 28 – Podešavanje samo-isključivanja
  - 28 – ZATAMNJENJE
  - 28 – Privremeno isključivanje zvuka
  - 28 – DEMO
- 29 Radio operacije
  - 29 – Slušanje radija
  - 29 – Memoriranje radio stanica
  - 29 – Brisanje svih spremljenih stanica
  - 29 – Brisanje spremljene stanice
  - 29 – Poboljšanje lošeg FM prijema
  - 29 – Gledanje informacija o radio stanici
- 30 Podešavanje zvuka
  - 30 – Postavljanje surround modusa
- 31 Napredne operacije
  - 31 – Snimanje na USB

## 5 Otklanjanje teškoća

---

- 32 Otklanjanje teškoća

## 6 Dodatak

---

- 33 Kodovi područja
- 34 Kodovi jezika
- 35 Robne marke i licence
- 36 Specifikacija
- 38 Održavanje
  - 38 – Rukovanje uređajem
  - 38 – Napomene o diskovima

1

2

3

4

5

6

## Jedinstvene funkcije

### Ulaz za prijenosni uređaj

Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog uređaja. (MP3, prijenosno računalo i sl.)

### Izravno snimanje na USB

Snimanje glazbe s CD-a na vaš USB uređaj.

### Skaliranje za puni HD


Prikaz slike pune HD kvalitete uz jednostavno podešavanje.

## Dodatna oprema


Molimo provjerite isporučenu opremu.




Daljinski upravljač (1)




baterija (1)



FM antena (1)



Stereo kabel s mini utikačem (1)



Video kabel (1)

## Uvod

### Diskovi za reprodukciju

Ovaj uređaj reproducira DVD±R/ RW i CD-R/ RW diskove koji sadrže audio naslove, DivX, MP3, WMA i/ ili JPEG datoteke. Neki DVD±RW/ DVD±R ili CD-RW/ CD-R diskovi se ne mogu reproducirati na ovom uređaju zbog kvalitete snimanja ili fizičkog stanja diska, ili karakteristika uređaja za snimanje i softvera.



DVD-VIDEO (8 cm/12 cm disk)

Diskovi kao što su filmovi koji se mogu kupiti ili iznajmiti.



DVD±R (8 cm / 12 cm disk)

Samo Video modul i finalizirani.



DVD-RW (8 cm / 12 cm disk)

Samo Video modul i finalizirani.



DVD+R: Samo Video

modus. Također podržava diskove s dva sloja.



DVD+RW (8 cm / 12 cm disk)

Samo Video modul.



Audio CD: Glazbeni CD-i ili CD-R/ CD-RW u glazbenom CD formatu koji se mogu kupiti.

### ⊗ simbolu na displeju

Tijekom rada se na TV-u može prikazati "⊗" simbol koji pokazuje da funkcija objašnjena u ovom priručniku za vlasnika nije moguća na tom disku.

### Simboli korišteni u ovom priručniku



DVD-Video, DVD±R/RW u Video modusu ili VR modusu i finalizirani



Audio CDs



Filmske datoteke na USB-u/ disku



Glazbene datoteke na USB-u/ disku



Glazbene datoteke na USB-u/ disku

### ! Napomena

Ukazuje na posebne napomene i funkcije za rad.

### ! SAVJET

Ukazuje na savjete i napomene za lakše izvršavanje zadaće.

### ! OPREZ

Ukazuje na oprez u cilju sprečavanja mogućeg ozljeđivanja i oštećivanja.

### Regionalni kodovi

Ovaj uređaj ima regionalni kod otisnut na zadnjoj strani uređaja. Uređaj može reproducirati samo DVD diskove koji imaju isti regionalni kod ili "ALL".

- Većina DVD diskova ima na omotnici vidljivi globus s jednim ili više brojeva unutar globusa. Taj broj mora odgovarati regionalnom kodu uređaja ili se disk ne će moći reproducirati.
- Ako pokušate reproducirati DVD s različitim regionalnim kodom u odnosu na kod player-a, na TV ekranu će se pojaviti poruka "Check Regional Code" (Provjeri regionalni kod).

## Zahtjevi u odnosu na datoteke za reprodukciju

### Zahtjevi u odnosu na MP3/ WMA glazbene datoteke

Kompatibilnost MP3/ WMA diska s ovim playerom je ograničena na dolje prikazani način :

- Frekvencija uzorka : unutar 32 kHz do 48 kHz (MP3), unutar 32 kHz do 48kHz (WMA)
- Bit brzina : unutar 32 kbps do 320 kbps (MP3), 40 kbps do 192kbps (WMA)
- Podržane verzije : v2, v7, v8, v9
- Najviše datoteka: Manje od 999.
- Ekstenzija datoteka : ".mp3"/".wma"
- Format CD-ROM datoteka: ISO9660/ JOLIET
- Preporučujemo upotrebu Easy-CD Creator, koji kreira ISO 9660 sustav datoteka.

### Zahtjevi u odnosu na foto datoteku

Kompatibilnost foto datoteka s ovim uređajem je ograničene prema sljedećem:

- Maksimalni broj piksela po dužini: 2760 x 2048 piksela
- Najviše datoteka: Manje od 999.
- Neki diskovi možda neće raditi zbog različitog formata snimanja ili stanja samog diska.
- Ekstenzije datoteke : ".jpg"
- Format CD-ROM datoteka: ISO9660/ JOLIET


### Zahtjevi u odnosu na DivX datoteku

Kompatibilnost DivX diska s ovim player-om je ograničena prema sljedećem :


- Moguća veličina rezolucije : within 800x600 (Š x V) piksela
- Naziv datoteke za DivX titl treba biti manji od 45 znakova.
- Ako u nazivu DivX datoteke postoji kod koji se ne može prikazati, on će se možda prikazati kao " \_ " znak na displeju.
- Brzina okvira: manje od 30 fps
- Ako video i audio struktura snimljenih datoteka nije interleaved, na izlazu će biti ili video ili audio signal.
- DivX datoteke koje se mogu reproducirati : ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"
- Titl format koji se može reproducirati : SubRip(\*.srt/\*:txt), SAMI(\*.smi), SubStation Alpha(\*.ssa/\*:txt), MicroDVD(\*.sub/\*:txt), SubViewer 2.0(\*.sub/\*:txt), Vobsub (\*:sub)
- Kodek formati koji se mogu reproducirati : "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP4V3", "3IVX"
- Audio formati koji se mogu reproducirati : "AC3", "PCM", "MP3", "WMA"
- Frekvencija uzorka : unutar 32 kHz do 48 kHz (MP3), unutar 32 kHz do 48kHz (WMA)
- Bit brzina : unutar 32 kbps do 320 kbps (MP3), 40 kbps do 192kbps (WMA)
- Diskovi formatirani u Live file sustavu se ne mogu reproducirati na ovom player-u.
- Ako se naziv filmske datoteke razlikuje od naziva titl datoteke tijekom reprodukcije DivX datoteke, možda se neće prikazati titl.
- Ako reproducirate DivX datoteku koja se razlikuje od DivXspec, možda neće normalno raditi.



## Daljinski upravljač



### Instaliranje baterije



Skinite poklopac baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača i umetnite jednu bateriju (veličine AAA) s pravilno umetnutim **+** i **-**.

..... **1** .....

**RADIO&INPUT:** Mijenja izvor ulaza.

**MARKER:** Označava popis za reprodukciju.

**POWER:** Odabir funkcije i ulaznog izvora.

**OPEN/CLOSE:** Izbacuje ili umeće DVD/CD u utor za umetanje diska.

**SLEEP:** Podešava sistem da se automatski isključi nakon određenog vremena. (Dimmer (Prigušenje) : Prozor zaslona će se zatamniti za polovicu.)

**INFO/DISPLAY:** Otvara displej na ekranu.

**HOME:** Prikazuje [Home Menu].

**DISC MENU:** Otvara izbornik na DVD disku.

..... **2** .....

**^ / V / < / >** (gore/ dolje/ lijevo/ desno): Koristi se za navigaciju kroz displej na ekranu.

**PRESET +/-:** Odabire program radija.

**TUNING +/-:** Bira željenu radio stanicu.

**ENTER:** Potvrđuje odabir u izborniku. Memoriranje radio stanica.

**RETURN:** Kretanje unazad u izborniku ili zatvaranje izbornika za podešavanje.

**TITLE:** Ako trenutni DVD naslov ima izbornik, na ekranu će se pojaviti izbornik naslova. U protivnom se može pojaviti disk izbornik.

..... **3** .....

**STOP:** Zaustavlja reprodukciju ili snimanje.

**PLAY, MONO/STEREO:** Pokreće reprodukciju. Odabire Mono/ Stereo.

**II PAUSE/STEP:** Pauziranje reprodukcije.

**SKIP:** Prijedeći na sljedeće ili prethodno poglavlje/ snimku/ datoteku.

**SCAN:** Traženje nazad ili naprijed.

..... **4** .....

**SPEAKER LEVEL:** Postavlja glasnoću za željeni zvučnik.

**SOUND EFFECT:** Postavlja modus zvučnog efekta.

**VOL +/- (Volume):** Podešava glasnoću zvučnika.

**OPTICAL:** Izravno mijenja izvor ulaza u optički ulaz.

**MUTE:** Isključivanje zvuka.

..... **5** .....

**0 do 9 broječne tipke:** Odabiru broječne opcije u izborniku.

**CLEAR:** Uklanja oznaku s označenog popisa ili broj kod postavljanja lozinke.

**REPEAT:** Odabir načina reprodukcije. (Ponavlanje/ Slučajan)

..... **6** .....

### Upravljačke tipke za TV :

Upravljanje s TV-om. (LG TV samo)

- Možete upravljati s glasnoćom, izvorom ulaza, uključivanjem ured-a LG TV-a. Držite POWER (TV) i pritisnite više puta PR/CH (+/-) tipku dok se TV ne uključi ili isključi.

● **REC:** USB izravno snimanje.

★: Ova tipka nije omogućena.


**RDS:** Sustav radio podataka (Radio Data System)











**PTY:** Prikazuje različite RDS displeje

# Prednja ploča

1

Početak




- 1 Utor za stavljanje CD-a**
- 2**  /  (ELEKTRIČNO NAPAJANJE)  
Uključuje ili isključuje uređaj.
- 3 Prozor displeja**  
Prikazuje trenutno stanje uređaja.t.
- 4 FUNC. (FUNKCIJA)**  
Mijenja izvor ulaza ili funkciju.
- 5 USB priključak**  
Priključite USB uređaj.
- 6 EQ**  
Odabrali se može postavljena zvučna impresija.  
**SET/RDS, DEMO**  
Potvrđuje postavke. / RDS (Radio Data System)  
Pritisnite **DEMO** u isključenom stanju kako bi demonstrirali funkciju na prozoru displeja.  
Da biste opozvali, pritisnite ponovno  /  ili **DEMO**.  
**TIMER**  
Pomoću **TIMER** funkcije možete u željeno vrijeme uključivati i isključivati **TUNER, DVD/CD** reprodukciju i **USB** prijem.  
**CLOCK**  
Za podešavanje sata i provjeru vremena sata.
- 7**  (OTVORI/ZATVORI)  
Izbacuje ili umeće DVD/CD u utor za umetanje diska.
- 8**   (Preskoči/ Traži):  
Ide na sljedeću ili prethodnu datoteku/snimku/ poglavlje.  
Traženje nazad ili naprijed.  
(Pritisnite i držite)  
Bira željenu radio stanicu.  
 /  (PLAY / PAUSE)  
Pokreće reprodukciju.  
Privremeno pauzira reprodukciju, ponovo pritisnite za izlazak iz stanja pauze.
- 9** **-/+ (VOLUME)**  
Podešava glasnoću zvučnika.  
 (STOP)  
Zaustavlja reprodukciju.
- 10** **USB REC.**  
Snimanje na USB.
- 11** **PORT. IN**  
Priključite na prijenosni player s audio izlazom.  
**PHONES**  
Priključak za slušalice

## Zadnja ploča

1


Početak



- |  |  |
|--|--|
| <p><b>1</b> OPTICAL IN<br/>Priključite na audio opremu s optičkim izlazom.</p> <p><b>2</b> HDMI OUT<br/>Priključite na TV s HDMI ulazima.<br/>(Sučelje za digitalni audio i video)</p> <p><b>3</b> Antenski konektor<br/>FM – Priključite FM žičanu antenu.</p> <p><b>4</b> VIDEO OUT<br/>Priključite na TV s video ulazima.</p> | <p><b>5</b> COMPONENT VIDEO (Y P<sub>B</sub> P<sub>R</sub>) OUTPUT<br/>(PROGRESSIVE SCAN)<br/>Priključite na TV s Y P<sub>B</sub> P<sub>R</sub> ulazima.</p> <p><b>6</b> Konektori zvučnika<br/>Priključite kablove za zvučnike.</p> <p><b>7</b> Ventilator za hlađenje</p> <p><b>8</b> Električni kabel</p> |
|--|--|

## Priključivanje zvučnika na uređaj

Za priključivanje žice na zvučnike, pritisnite plastičnu pločicu kako bi otvorili priključak na dnu svakog zvučnika. Umetnite žicu i otpustite plastičnu pločicu. Spojite crnu traku svake žice na kleme označene s – (minus) a drugi kraj na kleme označene s + (plus).



### ! OPREZ

- Zvučnici sadrže magnetne dijelove, tako da se na TV zaslonu ili monitoru računala mogu pojaviti nepravilnosti u boji. Molimo, zvučnike postavite dalje od TV zaslona ili računala.
- Pazite da montirate zvučnik s drugim ljudima da biste spriječili da padne i povrijedi montera.

## Priključivanje na vaš TV

Izvršite jedno od sljedećih priključivanja ovisno o mogućnostima vaše postojeće opreme.

### ! Napomena

- Ovisno o vašem TV-u i drugoj opremi koju želite priključiti, player možete priključiti na više načina. Koristite samo jedan od načina priključivanja koji su opisani u ovom priručniku.
- Molimo pogledajte priručnike za vaš TV, stereo sustav ili druge uređaje kako bi izvršili najbolja priključivanja.


### ! OPREZ

- Pazite da player bude izravno priključen na TV. Podesite TV na pravilni kanal za video ulaz.
- Ne priključujte svoj player preko vašeg VCR. Slika se može izobličiti uslijed zaštite protiv kopiranja.

## Priključivanje komponentnog videa

Priključite COMPONENT VIDEO OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN) priključke na uređaju na odgovarajuće ulazne priključke na TV-u pomoću komponentnih kablova.

Preko zvučnika sustava možete čuti zvuk.




## HDMI izlaz priključivanje

Imate li HDMI TV ili monitor, možete ga priključiti na ovaj uređaj koristeći HDMI kabel (Tip A, Brzi HDMI™ kabel).

Priključite HDMI OUT priključak na uređaju na HDMI IN priključak na HDMI kompatibilnom TV-u ili monitoru.

Postavite TV izvor na HDMI (Pogledajte TV priručnik za vlasnika)



### ! SAVJET

- Pomoću HDMI priključivanja možete u potpunosti zajedno reproducirati signale za digitalni video i audio.
- Kada koristite HDMI priključivanje, možete promijeniti rezoluciju za HDMI izlaz. (Pogledajte "Podešavanje rezolucije" na stranici 16.)

### ! Napomena

- Ako priključeni HDMI uređaj ne prihvaća audio izlaz uređaja, audio zvuk s HDMI uređaja može biti izobličen ili ga možda neće biti.
- Kada priključite HDMI ili DVI kompatibilni uređaj pazite na sljedeće:
  - Pokušajte isključiti HDMI/DVI uređaj i ovaj uređaj. Zatim, uključite HDMI/DVI uređaj, pustite da prođe 30 sekundi, a zatim uključite ovaj uređaj.
  - Je li video ulaz priključenog uređaja pravilno postavljen za ovaj uređaj.
  - Priključeni uređaj je kompatibilan s 720x480i (ili 576i), 720x480p (ili 576p), 1280x720p, 1920x1080i ili 1920x1080p video ulazom.
- Svi HDCP-kompatibilni HDMI ili DVI uređaji neće raditi s ovim uređajem.
  - Slika se neće pravilno prikazati s ne-HDCP uređajem.
  - Uređaj neće vršiti reprodukciju i TV zaslon će se zatamniti ili pozeleniti, ili se na zaslonu mogu pojaviti smetnje.
- Ako se na zaslonu pojavljuju smetnje ili linije, molimo provjerite HDMI kabel (Brzi HDMI™ kabel).


### ! OPREZ

- Mijenjanje rezolucije nakon što je već izvedeno priključivanje može imati za posljedicu nepravilnosti u radu. Problem ćete riješiti isključivanjem i ponovnim uključivanjem uređaja.
- Kada HDMI priključivanje s HDCP-om nije ovjereno, TV zaslon može potamniti ili pozeleniti, ili se na zaslonu mogu pojaviti smetnje. U tom slučaju, provjerite HDMI priključivanje ili iskopčajte HDMI kabel.

## Priključivanje videa

Priključite VIDEO OUT priključak na uređaju na priključak za video ulaz na TV-u pomoću video kabela.

Preko zvučnika sustava možete čuti zvuk.



## Podešavanje rezolucije

Uređaj omogućuje nekoliko izlaznih rezolucija za HDMI OUT i COMPONENT VIDEO OUT priključke. Rezoluciju možete promijeniti pomoću [Setup] izbornika.

1. Pritisnite **HOME**.
2. Koristite **</>** za odabir [Setup], a zatim pritisnite **ENTER**. Prikazuje se [Setup] izbornik.



3. Koristite **▲/▼** za odabir [DISPLAY] opcije, a zatim pritisnite **>** za prijelaz na drugu razinu.
4. Koristite **▲/▼** za odabir [Resolution] opcije, a zatim pritisnite **>** za prijelaz na treću razinu.
5. Koristite **▲/▼** za odabir željene rezolucije, a zatim pritisnite **ENTER** za potvrdu svog odabira.

### ! Napomena

Ako vaš TV ne prihvaća rezoluciju koju ste postavili na playeru, rezoluciju možete postaviti na 480p (ili 576p) na sljedeći način:

Pritisnite **STOP** dulje od 5 sekundi.

## Rezolucija Video izlaza

Rezolucija prikazana na prozoru zaslona i rezolucija koja se proslijeđuje na izlaz se mogu razlikovati ovisno o vrsti priključivanja.

[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p i 480p (ili 576p) i 480i (ili 576i)


[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (ili 576p) i 480i (ili 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (ili 576i)

## Priključivanje dodatne opreme

### AUDIO IN (Portable IN) priključivanje

Priključite izlaz prijenosnog uređaja (MP3 ili PMP i sl.) na priključak za AUDIO (PORT. IN) ulaz.



MP3 playera i sl.

### Slušanje glazbe s prijenosnog playera ili vanjskog uređaja


Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s brojnih vrsta prijenosnih playera ili vanjskih uređaja.

1. Priključite prijenosni player na P. IN (PORTABLE IN) priključak na uređaju.
2. Uključite uređaj pritiskom na **POWER**.
3. Odaberite **PORTABLE** funkciju pritiskom na **RADIO&INPUT**.
4. Uključite prijenosni player ili vanjski uređaj i pokrenite reprodukciju.



## Priključivanje USB-a

Priključite USB priključak USB memorije (ili MP3 playera i sl.) na USB priključak na prednjoj ploči uređaja.



Vađenje USB uređaja iz playera

1. Odaberite neku drugu funkciju za rad uređaja ili pritisnite dva puta za redom **STOP**.
2. Izvadite USB uređaj iz playera.

### Kompatibilni USB uređaji


- MP3 player: Flash vrsta MP3 playera
- USB Flash pogon: Uređaji koji podržavaju USB 2.0 ili USB 1.1
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava neke USB uređaje.

### Zahtjevi u odnosu na USB uređaj

- Ne podržavaju se uređaji koji zahtijevaju instaliranje dodatnog programa kada se priključe na računalo.
- Ne vadite USB uređaj tijekom njegovog rada.
- Za USB uređaje velikog kapaciteta, bit će potrebno više od nekoliko minuta za njihovo pretraživanje.
- Napravite sigurnosnu kopiju podataka kako ne bi izgubili podatke.
- Ako koristite produžni kabel za USB ili USB hub, USB uređaj se možda neće moći prepoznati.
- Ne podržava se upotreba NTFS sustava datoteka. (Podržava se samo FAT (16/32) sustav datoteka.)
- Uređaj se ne podržava ako je ukupan broj datoteka 1 000 ili više.
- Ne podržavaju se vanjski HDD, zaključani uređaji ili vrsta tvrdih USB uređaja.
- USB priključak na uređaju se ne može koristiti za priključivanje na PC računalo. Uređaj se ne može koristiti za spremanje podataka.

## Optički priključak

Priključite optički izlaz na uređaju (ili digitalnom uređaju i sl.) na OPTICAL IN priključak.



Na priključak za digitalni optički izlaz na vašoj komponenti

2

Spajanje

## Brzo podešavanje (ez Setup) zvučnika za kućno kino


Slušanje zvuka s TV-a, DVD-a i digitalnog uređaja pomoću živog 5.1 (2.1 ili 2) kanal modusa. Čak i kad je uređaj isključen, ako pritisnete **OPTICAL**, a zatim uključite uređaj, on se automatski mijenja u AUX OPT modus.

1. Priključite OPTICAL IN priključak na uređaju na optički izlaz na vašem TV-u (ili digitalnom uređaju i sl.).
2. Odaberite AUX OPT koristeći **OPTICAL**. Izravno biranje AUX OPT.
3. Slušanje zvuka pomoću 5.1(2.1 ili 2) kanalna zvučnika.
4. Izbjegnite AUX OPT koristeći **OPTICAL**. Funkcija se vraća na prethodnu funkciju.

## Priključivanje antene

Priključite isporučenu FM antenu za slušanje radija.

Priključite FM žičanu antenu na FM antenski priključak.



### ! Napomena

Pazite da FM žičanu antenu raširite do kraja. Nakon priključivanja FM žičane antene, antenu držite vodoravno što je više moguće.

## Podešavanje postavki za podešavanje

Pomoću izbornika za podešavanje (Setup), možete izvršiti razna podešavanja stavki kao što su slika i zvuk.

Isto tako, između brojnih drugih stvari, možete postaviti jezik za titlove i izbornik za podešavanje. Za pojedinosti o svakoj stavci u izborniku za podešavanje, pogledajte stranice 19 to 22.

### OSD podešavanje početnog jezika - dodatna mogućnost

Tijekom prve upotrebe uređaja, na TV ekranu će se pojaviti izbornik za početno podešavanje jezika. Prije upotrebe uređaja morate dovršiti odabir početnog jezika. U protivnom će se odabrati engleski kao početni jezik.

1. Pritisnite **⏻ (POWER)** za uključivanje uređaja. Na zaslonu će se pojaviti izbornik za podešavanje jezika.



2. Koristite **^ V <>** za odabir jezika, a zatim pritisnite **⊙ ENTER**. Otvara se izbornik za potvrdu.



3. Koristite **<>** za odabir [Enter], a zatim pritisnite **⊙ ENTER** za završetak podešavanja jezika.

## Otvaranje i zatvaranje izbornika za podešavanje (Setup)

1. Pritisnite **🏠 HOME**. Prikazuje [Home Menu].



2. Odaberite [Setup] koristeći **<>**.
3. Pritisnite **⊙ ENTER**. Prikazuje [Setup].
4. Pritisnite **🏠 HOME** ili **↶ RETURN** za izlaz iz [Setup] izbornika.

### O izborniku za pomoć za podešavanje

| Izbornik    | Tipke    | Operacija   |
|-------------|----------|---|
| ▲▼<br>Move  | ^ V      | Prijelaz u drugi izbornik.                        |
| ◀<br>Move   | <        | Prijelaz na prethodnu razinu.                     |
| ▶<br>Move   | >        | Prijelaz na sljedeću razinu ili odabir izbornika. |
| ↶<br>Close  | ↶ RETURN | Zatvara [Setup] izbornika.                        |
| ⊙<br>Select | ⊙ ENTER  | Otvara izbornik za potvrdu.                       |

## Language (JEZIK)

### Menu Language

Odaberite jezik za Setup izbornik i displej na ekranu.

### Disc Audio / Disc Subtitle / Disc Menu

Odaberite svoj jezik za audio snimku (disk audio), titlovi i izbornik diska.

#### [Original]

Odnosi se na originalni jezik na kojem je disk snimljen.

#### [Other]

Za odabir drugog jezika pritisnite numeričke tipke, a zatim unesite **ENTER** za unos odgovarajućeg 4-znamenkastog broja u skladu s popisom kodova jezika na stranici 34. Ako unesete pogrešan kod za jezik, pritisnite **CLEAR**.

#### [Off (Za disk titl)]

Isključuje titl.

## Display (ZASLON)

### TV Aspect

Odabir izgleda ekrana koji će se koristiti na osnovu oblika ekrana vašeg TV-a.

#### [4:3]

Odaberite u slučaju kada je priključen standardni 4 : 3 TV.

#### [16:9]

Odaberite u slučaju kada je priključen 16 : 9 široki TV.

### Display Mode

Ako odaberete 4 : 3, bit će potrebno definirati način na koji želite prikazivati programe i filmove širokog ekrana na vašem TV-u.

#### [Letterbox]

Prikazuje široku sliku s pojasma na gornjem i donjem dijelu zaslona.

#### [Panscan]

Automatski prikazuje široku sliku na cijelom zaslonu i odsijeca dijelove slike koji se ne uklapaju. (Ako disk/datoteka nije kompatibilan s Pan Scan-om slika će se prikazivati u omjeru omotnice.)

### Resolution (Rezolucija)

Postavlja rezoluciju izlaza za Komponentni i HDMI video signal. Pogledajte „Podešavanje rezolucije“ za pojedinosti o rezoluciji (stranica 16).

#### [Auto]

Ako je HDMI OUT priključak priključen na TV koji pruža informaciju o zaslonu (EDID), tada se automatski odabire rezolucija koja najviše odgovara priključenom TV-u. Ako je priključen samo COMPONENT VIDEO OUT priključak, rezolucija se postavlja kao zadana 480i (ili 576i) rezolucija.

#### [1080p]

Prosljeđuje na izlaz 1080 linija progresivnog videa.

#### [1080i]

Prosljeđuje na izlaz 1080 linija interlaced videa.

#### [720p]

Prosljeđuje na izlaz 720 linija progresivnog videa.

#### [480p (ili 576p)]

Prosljeđuje na izlaz 480 (ili 576) linija progresivnog videa.

#### [480i (ili 576i)]

Prosljeđuje na izlaz 480 (ili 576) linija interlaced videa.

## Audio

### DRC (Dynamic Range Control)

Kada se zvuk smanji zvuk biva jasniji (Dolby Digital samo). Postavite [On] za ovaj efekt.

### Vocal

Postavite [On] za miješanje karaoke kanala u normalni stereo.

Ova funkcija vrijedi samo za više-kanalni karaoke DVD-e.

### HD AV Sync

Digitalni TV ponekad može imati kašnjenja između slike i zvuka. Ukoliko se to dogodi, kašnjenje možete kompenzirati određujući postavku kašnjenja zvuka tako da zvuk 'čeka' dolazak slike: to se zove HD AV Sync. Koristite **▲ ▼** (na daljinskom upravljaču) za kretanje gore i dolje i odabir vrijednosti kašnjenja, koje možete postaviti od 0 do 300 ms.

## Lock (ZAKLJUČAVANJE) (Roditeljska kontrola)

### Početno podešavanje koda zemlje

Kada uređaj koristite po prvi put, potrebno je podesiti kod područja (Area Code).

1. Odaberite [Lock] izbornik, a zatim pritisnite **>**.
2. Pritisnite **>**.  
Za pristup do [Lock] opcija, morate unijeti lozinku koju ste sami kreirali. Unesite lozinku i pritisnite **⊙ ENTER**. Unesite ponovo lozinku, a zatim pritisnite **⊙ ENTER** za potvrdu. Ako pogriješite prije pritiska **⊙ ENTER**, pritisnite **CLEAR**.
3. Odaberite prvi znak pomoću **▲ ▼** tipki.
4. Pritisnite **⊙ ENTER**, a zatim odaberite drugi znak pomoću **▲ ▼** tipki.
5. Pritisnite **⊙ ENTER** za potvrdu odabira koda područja.

### Rating (Ocjenjivanje)

Blokira reprodukciju ocijenjenih DVD-a na osnovu njihovih sadržaja. Svi diskovi nisu ocijenjeni.

1. Odaberite [Rating] u [Lock] izborniku, a zatim pritisnite **>**.
2. Unesite lozinku i pritisnite **⊙ ENTER**.
3. Odaberite ocjenu od 1 do 8 koristeći **▲ ▼** tipke.

---

#### [Rating 1-8]

Ocjena (1) ima najveća ograničenja, a ocjena (8) ima najmanja ograničenja.

---

#### [Unlock]

Ako odaberete otključano, roditeljska kontrola neće biti aktivna, a disk će se reproducirati u cijelosti.

---

4. Pritisnite **⊙ ENTER** za potvrdu odabrane ocjene.

## Password (Lozinka)

Možete unijeti ili promijeniti lozinku.

1. Odaberite [Password] u [Lock] izborniku, a zatim pritisnite **>**.
2. Unesite lozinku i pritisnite **⊙ ENTER**.  
Za promjenu lozinke, pritisnite **⊙ ENTER** kada je jače osvjetljena opcija [Change]. Unesite lozinku i pritisnite **⊙ ENTER**. Ponovite unos i pritisnite **⊙ ENTER** za potvrdu.
3. Pritisnite **🏠 HOME** za zatvaranje izbornika.

### ! Napomena

Ako ste zaboravili lozinku, lozinku možete obrisati na sljedeći način:

1. Odaberite izbornik [Setup] na izborniku [Home Menu].
2. Unesite 6-znamenkasti broj "210499" i pritisnite **⊙ ENTER**. Lozinka je obrisana.

## Area Code

Unesite kod područja čije se standardi koriste za ocjenjivanje DVD video diska, na osnovu popisa na stranici 33.

1. Odaberite [Area Code] u [Lock] izborniku, a zatim pritisnite **>**.
2. Unesite lozinku i pritisnite **⊙ ENTER**.
3. Odaberite prvi znaka pomoću **▲ ▼** tipki.
4. Pritisnite **⊙ ENTER** i odaberite drugi znak pomoću **▲ ▼** tipki.
5. Pritisnite **⊙ ENTER** za potvrdu odabira koda područja.

## Others (DRUGO)

### DivX VOD

Mi vam omogućujemo DivX® VOD (Video On Demand (video na zahtjev)) registracijski kod koji vam omogućuje kupovinu videa koristeći DivX® VOD uslugu.

Za više informacija posjetite [www.divx.com/](http://www.divx.com/) vod.

#### [Register]

Prikazuje registracijski kod vašeg playera.

#### [Deregister]

Deaktivira vaš player i prikazuje kod za deaktiviranje.

### ! Napomena

Svi video sadržaji preuzeti s DivX VOD-a koristeći registracijski kod ovog playera, mogu se reproducirati samo na ovom uređaju.

## Korištenje [Home Menu] izbornika

1. Pritisnite **HOME**.  
Prikazuje [Home Menu].



2. Odaberite opciju koristeći **<>**.
3. Pritisnite **ENTER**, a zatim odabrani izbornik s opcijama.

[Music]: Prikazuje [MUSIC] izbornik.

[Movie]: Pokreće reprodukciju vide s medija ili prikazuje [MOVIE] izbornik.

[Photo]: Prikazuje [PHOTO] izbornik.

[Setup]: Prikazuje [Setup] izbornik.

### ! Napomena

Kada USB nije priključen ili kad nije umetnut disk ne možete odabrati [Music], [Movie] ili [Photo] opciju.

## Osnovne operacije

1. Umetnite disk koristeći **OPEN/CLOSE** ili priključite USB uređaj na USB priključak.
2. Pritisnite **HOME**.  
Prikazuje [Home Menu].
3. Odaberite opciju koristeći **<>**.  
Ako odaberete [Movie], [Photo] ili [Music] opciju kada je priključen USB uređaj, a istovremeno je umetnut i disk, prikazat će se izbornik za odabir medija. daberite medij, a zatim pritisnite **ENTER**.



4. Pritisnite **ENTER**, a zatim odabrani izbornik s opcijama.

### ! Napomena


- Za većinu Audio CD-a i DVD-ROM diskova, reprodukcija započinje automatski.
- Uređaj automatski reproducira samo glazbene datoteke na USB uređaju za pohranu ili disku.

| Za   | Učinite  |
|--|--|
| Stop   | Pritisnite <b>STOP</b> .   |
| Reprodukcija   | Pritisnite <b>PLAY, MONO/STEREO</b> .  |
| Pauza  | Pritisnite <b>PAUSE/STEP</b> .   |
| Reprodukcija okvir-po-okvir  | Pritisnite više puta <b>PAUSE/STEP</b> za reprodukciju naslova okvir-po-okvir. (samo DVD, DivX)  |
| Preskakanje na sljedeće/prethodno poglavlje/snimku/datoteku.                   | Tijekom reprodukcije pritisnite <b>SKIP</b> za prelazak na sljedeće poglavlje/snimku ili za povratak na početak trenutnog poglavlja/snimke.<br>Pritisnite dvaput kratko <b>SKIP</b> za povratak na prethodno poglavlje/snimku. |
| Brzo odredite točku reprodukcijom datoteke ubrzano naprijed ili ubrzano nazad. | Tijekom reprodukcije pritisnite više puta <b>SCAN</b> za odabir potrebne brzine traženja. Za povratak na normalnu brzinu, pritisnite <b>PLAY, MONO/STEREO</b> .  |
| Ponavljana ili nasumična reprodukcija  | Pritisnite više puta <b>REPEAT</b> i trenutno poglavlje ili snimka će se reproducirati ponavljano ili nasumično.<br>- DVD : Chapter/ Title/ Off<br>- DivX : Title/ All/ Off<br>- Audio CD/ MP3/ WMA : Track/ All/ Random/ Off  |
| Usporavanje brzine reprodukcije  | U modusu pauze, pritisnite <b>SLOW</b> ( <b>LEFT</b> ili <b>RIGHT</b> ) za odabir potrebne brzine. (samo DVD, DivX) DivX datoteka se ne može usporiti kod reprodukcije unazad.   |

## Druge operacije

### Prikaz disk informacija na zaslonu

Na zaslonu možete prikazati razne informacije o umetnutom disku.

1. Pritisnite  **INFO/DISPLAY** za prikaz raznih informacija o reprodukciji.  
Prikazane stavke se razlikuju ovisno o vrsti diska ili stanju reprodukcije.
2. Stavku možete odabrati pritiskom na **Λ V** promijeniti ili odabrati postavku pritiskom na **<>**.

Naslov – broj trenutnog naslova / ukupan broj naslova.

Poglavlje – Broj trenutnog poglavlja/ ukupan broj poglavlja.

Vrijeme – Proteklo vrijeme reprodukcije.

Audio – Odabrani audio jezik ili kanal.

Titl – Odabrani titl.

Kut – Odabrani kut/ ukupan broj kutova.

#### **Napomena**

Ako se tijekom nekoliko sekundi ne pritisne tipka, prikaz na zaslonu će se zatvoriti.

### Prikaz DVD izbornika

**DVD**

Kada reproducirate DVD koji sadrži više izbornika, željeni izbornik možete otvoriti koristeći Menu.

1. Pritisnite **DISC MENU**.  
Prikazuje se informacija o disku.
2. Odaberite izbornik koristeći **Λ V <>**.
3. Pritisnite **▶ PLAY, MONO/STEREO** za potvrdu.

### Prikaz DVD naslova

**DVD**

Kada reproducirate DVD koji sadrži više naslova, željeni naslov možete odabrati koristeći Menu.

1. Pritisnite **TITLE**.  
Prikazuje se naslov diska.
2. Odaberite izbornik koristeći **Λ V <>**.
3. Pritisnite **▶ PLAY, MONO/STEREO** za potvrdu.

### 1,5 puta brzina reprodukcije DVD-a

**DVD**

Brzina 1,5 vam omogućuje gledanje slike i slušanje zvuka brže nego kod normalne reprodukcije.

1. Tijekom reprodukcije pritisnite **▶ PLAY, MONO/STEREO** za reprodukciju 1,5 puta većom brzinom. Na zaslonu se prikazuje "▶x1.5".
2. Ponovo pritisnite **▶ PLAY, MONO/STEREO** za zatvaranje.


### Zaštita ekrana

Zaštita ekrana se pojavljuje kada ured-aj ostavite u Stop modusu duže od pet minuta.

### Pokretanje reprodukciji od odabranog vremena

**DVD MOVIE**

Pokretanje reprodukcije u bilo kom odabranom vremenu na datoteci ili naslovu.

1. Pritisnite  **INFO/DISPLAY** tijekom reprodukcije.
2. Pritisnite **Λ V** za odabir ikone sata i prikazat će se "--:--:--".
3. Unesite potrebno vrijeme početka u satima, minutama i sekundama s lijeva na desno. Ako unesete pogrešne brojke, pritisnite **CLEAR** za brisanje unesenih brojki. Zatim unesite točne brojke. Na primjer, za pronalaženje scene u 1 sat, 10 minuta i 20 sekundi, unesite "11020" koristeći brojčane tipke.
4. Pritisnite **⊙ ENTER** za potvrdu. Reprodukija kreće od postavljenog vremena.



## Nastavljanje reprodukcije

**DVD MOVIE MUSIC ACD**

Uređaj memorira mjesto na kojem ste pritisnuli **■ STOP** ovisno o disku. Ako se na zaslonu kratko prikaže "II" (Resume Stop); pritisnite **▶ PLAY, MONO/STEREO** za nastavak reprodukcije (od mjesta scene).

Ako pritisnete dva puta **■ STOP** ili izvadite disk, na zaslonu se prikazuje **■** (Complete Stop). Uređaj će obrisati mjesto zaustavljanja.

### ! Napomena

Mjesto nastavljanja se može obrisati kada se pritisne tipka (na primjer; **⏻ (POWER)**, **▲ OPEN/CLOSE** i sl.).

## Mijenjanje stranice za titl kod

**MOVIE**

Ako se titl ne prikazuje pravilno, možete promijeniti stranicu za titl kod kako bi se titl pravilno prikazivao.

1. Tijekom reprodukcije pritisnite **□ INFO/DISPLAY** za prikaz prikaza na-zaslonu.
2. Koristite **▲ ▼** za odabir [Code Page] opcije.
3. Koristite **<>** za odabir željene kod opcije.
4. Pritisnite **↶ RETURN** za zatvaranje prikaza na-zaslonu.

## Označena reprodukcija

**MUSIC ACD**

Funkcija označavanja vam omogućuje spremanje omiljenih datoteka s bilo kojeg diska ili USB uređaja u memoriju uređaja.

1. Odaberite [Music] na izborniku [Home Menu].

Povratak u prethodnu mapu.  
(samo MP3/ WMA)

Informacija o datoteci će se prikazati prema ID3TAG informaciji na odgovarajućoj glazbenoj datoteci.  
(samo MP3)



Odabiranje svih snimki/datoteka.

Poništenje odabiranja svih snimki/datoteka.

Prelazak na prethodni ili sljedeći popis datoteka.

2. Odaberite željenu glazbu u [List] koristeći **▲ ▼**, a zatim pritisnite **MARKER** kako bi se oznaka pojavila na popisu.
3. Pritisnite **⊙ ENTER** ili **▶ PLAY, MONO/STEREO**. Prikazuje modus reprodukcije.
4. Odaberite modus reprodukcije koristeći **▲ ▼** i pritisnite **⊙ ENTER**.

### [Mark Play]

Označena reprodukcija.

### [Current Play]

Normalna reprodukcija.

### ! Napomena

Ako želite odabrati sve datoteke na popisu, odaberite [Select All], a zatim pritisnite **⊙ ENTER**.

## Brisanje oznake

1. Koristite **Λ V** za odabir snimke koju želite obrisati s označene datoteke.
2. Pritisnite **MARKER**.

## Brisanje svih oznaka

Koristite **Λ V <>** za odabir [Deselect All], a zatim pritisnite **ENTER** u modusu uređivanja programa.

### ! Napomena

Oznake se isto tako brišu kada se disk ili USB uređaj izvade iz uređaja, kada se uređaj isključi ili kada se promijeni funkcija rada uređaja.

## O izbornik za pomoć u [Photo] izborniku

| Izbornik     | Tipke                      | Operacija                               |
|--------------|----------------------------|---|
| ▶ Slide Show | ▶ <b>PLAY, MONO/STEREO</b> | Prikazivanje slide prikaza.             |
| ▲▼◀▶ Move    | <b>Λ V &lt;&gt;</b>        | Prelazak na drugu datoteku ili sadržaj. |
| ⊙ Select     | ⊙ <b>ENTER</b>             | Prikazivanje određene datoteke.         |
| ↶ Close      | ↶ <b>RETURN</b>            | Vraćanje na [Home Menu].                |

## O izbornik za pomoć na punom zaslonu

| Izbornik        | Tipke                 | Operacija                    |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|
| Menu            | ☐ <b>INFO/DISPLAY</b> | Prikaz izbornika s opcijama. |
| ◀/▶ Prev./ Next | <b>&lt;/&gt;</b>      | Prelazak na drugu datoteku.  |
| ↶ Close         | ↶ <b>RETURN</b>       | Povratak u [Photo] izbornik. |

## Prikaz PHOTO JPG datoteke

### PHOTO

Uređaj može reproducirati diskove s foto datotekama.

1. Odaberite [Photo] na izborniku [Home Menu] i pritisnite **ENTER**.

Prelazak na prethodni ili sljedeći popis datoteka.




Povratak u prethodnu mapu.

2. Pritisnite **Λ V** za odabir mape, a zatim pritisnite **ENTER**.
3. Želite li gledati slide prikaz, pritisnite **Λ V** za osvjetljenje datoteke i pritisnite **▶ PLAY, MONO/STEREO**.

## Opcije tijekom prikazivanja fotografije

Tijekom prikazivanja fotografije na punom zaslonu možete koristiti razne opcije.

1. Tijekom prikazivanja fotografije na punom zaslonu, pritisnite  **INFO/DISPLAY** prikaz izbornika s opcijama.
2. Odaberite opciju koristeći  $\wedge \vee \langle \rangle$ .



- 1 **Trenutna slika/ukupan broj slika.** – Koristite  $\langle \rangle$  za prikaz prethodne/sljedeće fotografije.
- 2 **Slide Show**  **||** – Pritisnite  **ENTER** za pokretanje ili pauziranje slide prikaza.
- 3 **Speed x3/ x2/ x1** – Koristite  **ENTER** za odabir brzine kašnjenja između fotografija u slide prikazu.
- 4 **Rotate** – Pritisnite  **ENTER** za okretanje fotografije.
- 5 **Go to list** – Pritisnite  **ENTER** za povratak u [Photo] izbornik.

## Memoriranje zadnje scene

### DVD

Ured-aj memorira zadnju scenu na zadnjem gledanom disku. Zadnja scena ostaje u memoriji čak i kada izvadite disk iz player-a ili kad isključite (Stand-by mode) ured-aj. Ako umetnete disk čija je zadnja scena memorirana, ta će se scena automatski pozvati iz memorije.

## Odabir sustava - dodatna mogućnost

Morate odabrati odgovarajući režim sustava za vaš TV sustav. Pritisnite i držite **II PAUSE/STEP** dulje od pet sekundi da biste mogli odabrati sustav na izborniku [Home Menu].

### ! Napomena

Funkcija neće raditi ako je priključen USB uređaj ili je umetnut disk.

## Podešavanje postavki za glasnoću zvučnika

Podešavati možete glasnoću svakog zvučnika.

1. Pritisnite više puta **SPEAKER LEVEL** za odabir zvučnika koji želite podešavati.
2. Pritisnite **VOL +/-** za podešavanje glasnoće odabranog zvučnika, kada je izbornik za podešavanje glasnoće prikazan na prozoru zaslona.
3. Ponovite i podesite glasnoću drugih zvučnika.

## Podešavanje sata

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite **CLOCK** najmanje 2 sekunde.
3. Odaberite jedno od, pomoću **◀◀/▶▶**.  
- AM 12:00 (za AM i PM prikaz) ili 0:00 (za 24 satni prikaz)
4. Pritisnite **SET** da potvrdite odabir.
5. Odaberite sate pritiskom na **◀◀/▶▶**.
6. Pritisnite **SET**.
7. Odaberite minute. Koristite **◀◀/▶▶**.
8. Pritisnite **SET**.

## Upotreba playera kao budilice

1. Uključite uređaj.
2. Pritisnite **TIMER**. Svaka funkcija će zatreptati.
3. Pritisnite **SET** kada se prikaže funkcija uz koju se želite probuditi.
4. Prikazat će se "ON TIME". Ovo je vaše željeno vrijeme za uključivanje jedinice. Koristite **◀◀/▶▶** za promjenu sati i minuta i **SET** za spremanje.
5. Prikazat će se "OFF TIME". Ovo je vaše željeno vrijeme za isključivanje jedinice.
6. Koristite **◀◀/▶▶** za promjenu sati i minuta i **SET** za spremanje.
7. Prikazat će se glasnoća (VOL) uz koju se želite buditi. Koristite **◀◀/▶▶** za promjenu glasnoće i **SET** za spremanje. Ikona sata "🕒" prikazuje da je alarm postavljen.
8. Pritisnite dva puta tipku **TIMER**. Možete provjerite postavljeno stanje podešavanja.

### ! Napomena

- Ako ste podesili vrijeme, pritiskom na tipku **CLOCK** možete provjeriti vrijeme čak i kad je player isključen.
- Ako ste podesili vrijeme i alarm, pritiskom na tipku **CLOCK** možete provjeriti ikonu za alarm "🕒" čak i kad je player isključen.
- Ako postavite vrijeme sata i alarm, možete provjeriti ikonu alarma "🕒" i informacije o postavkama pritiskom na **TIMER** čak i kada je uređaj isključen.

## Podešavanje samo-isključivanja

Pritisnite jednom ili više puta **SLEEP** za odabir vremena čekanja od 10 do 180 minuta, nakon kojeg će se uređaj sam isključiti.

Za provjeru preostalog vremena, pritisnite **SLEEP**.

Za poništenje funkcije samo-isključivanja, funkcije, pritisnite više puta **SLEEP** sve dok se ne pojavi "SLEEP 10", a zatim pritisnite još jednom **SLEEP** kada je prikazano "SLEEP 10".

### ! Napomena

Preostalo vrijeme možete provjeriti prije nego se uređaj isključi.

Pritisnite **SLEEP**, i u prozoru zaslona će se prikazati preostalo vrijeme.

## ZATAMNJENJE

Pritisnite jedanput **SLEEP**. Prozor zaslona će se zatamniti za polovicu. Za poništenje te funkcije, više puta pritisnite **SLEEP**, sve dok se prigušenje ne isključi.

## Privremeno isključivanje zvuka

Pritisnite **MUTE** za isključenje zvuka.

Na uređaju možete isključiti ton (mute) kako bi, na primjer, odgovorili na telefonski poziv, na prozoru zaslona će se prikazati "M".

## DEMO

Pritisnite **DEMO** u isključenom stanju kako bi demonstrirali funkciju na prozoru displeja. Za odustajanje DEMO, pritisnite ga ponovno.


### ! Napomena

- U vrijeme kad je uključen DEMO, ovaj će uređaj održavati DEMO status, čak i kad isključite kabel napajanja.
- U vrijeme kad je uključen DEMO status, možete uživati u drugim funkcijama. Tada će se DEMO privremeno prebaciti na pauzu.  
- Bez unosa tipke 10 sekundi, DEMO će automatski reproducirati.

## Radio operacije

Pazite da su priključene FM antene. (Pogledajte stranicu 18)

### Slušanje radija

1. Pritisnite  **RADIO&INPUT** sve dok se FM ne prikažu na prozoru zaslona. Bira se zadnja primljena stanica.
2. Pritisnite i držite **TUNING (-/+)** otprilike dvije sekunde, sve dok se ne počne mijenjati pokazatelj frekvencije, zatim otpustite tipku. Pretraživanje se zaustavlja kada uređaj pronađe stanicu.

ili




Pritisnite više puta **TUNING (-/+)**.

3. Podesite glasnoću okretanjem **-/+** na prednjoj ploči ili višekratnim pritiskanjem **VOL (+/-)** na daljinskom upravljaču.

### Memoriranje radio stanica

Memorirati (preset) možete 50 stanica za FM.

Prije biranja stanica, pazite da smanjite glasnoću.

1. Pritisnite  **RADIO&INPUT** sve dok se FM ne prikažu na prozoru zaslona.
2. Odaberite željenu frekvenciju pritiskom na **TUNING (-/+)**.
3. Pritisnite  **ENTER** i memorirani (preset) broj će treptati na prozoru zaslona.
4. Pritisnite **PRESET (-/+)** za odabir željenog broja memorije.
5. Pritisnite  **ENTER** Stanica je spremljena.
6. Ponovite korake 2 do 5 za spremanje drugih stanica.

### Brisanje svih spremljenih stanica

1. Pritisnite i držite **CLEAR** dvije sekunde. U prozoru displeja trepti "ERASE ALL".
2. Pritisnite **CLEAR** za brisanje svih spremljenih stanica.

### Brisanje spremljene stanice

1. Pritisnite **PRESET -/+** za odabir željenog broja memorije (preset) za brisanje.
2. Pritisnite **CLEAR**, u prozoru zaslona će treptati broj memorije (preset).
3. Pritisnite ponovo **CLEAR** za brisanje odabranog broja memorije.

### Poboljšanje lošeg FM prijema

Pritisnite **▶ PLAY, MONO/STEREO** na daljinskom upravljaču. Time će prijemnik prijeći iz stereo prijema u mono prijem što obično poboljšava prijem signala.

### Gledanje informacija o radio stanici

FM prijemnik se isporučuje s Radio Data System (Sustav radio podataka) (RDS) funkcijom. **RDS** prikazuje informacije o radio stanici koju trenutno slušate. Pritisnite nekoliko puta RDS da pogledate informaciju.

|            |   |
|------------|---|
| <b>PS</b>  | (Programme Service Name (Naziv usluge programa))<br>Na displeju se prikazuje naziv kanala.  |
| <b>PTY</b> | (Programme Type Recognition (Prepoznavanje vrste programa))<br>Na displeju se prikazuje vrsta programa (na pr. Jazz ili Vijesti) .          |
| <b>RT</b>  | (Radio Text (Radio tekst))<br>Tekstualna poruka koja sadrži posebne informacije emitirane radio stanice. Tekst može prelaziti preko ekrana. |
| <b>CT</b>  | (Vrijeme koje kontrolira kanal)<br>Prikazuje datum i vrijeme emitirane radio stanice.   |

Radio stanice možete tražiti prema vrsti programa pritiskom na **RDS**. Na displeju će se prikazati zadnje korišteni PTY. Pritisnite **PTY** jednom ili više puta kako biste odabrali željenu vrstu programa. Pritisnite **<>**. Prijemnik će automatski tražiti stanice. Kada se stanica pronađe traženje se zaustavlja.

## Podešavanje zvuka

### Postavljanje surround modusa

Sustav ima brojna prije postavljena surround zvučna polja. Pomoću **SOUND EFFECT** možete odabrati željeni modus zvuka.

**SOUND EFFECT** možete promijeniti pomoću <> tipke strelice kada je prikazana SOUND EFFECT informacija.

Prikazane stavke za ekvizitor se mogu razlikovati ovisno o izvorima zvuka i efektima.

| NA DISPLEJU                       | Opis  |
|-----------------------------------|---|
| NAT PLUS                          | Možete slušati prirodni zvučni efekt isti kao i kod sustava 5.1 kanala.   |
| NATURAL                           | Uživati možete u prirodnom zvuku.   |
| Lokalno specijalizirani ekvizitor | Regionalno prilagođeni efekt zvuka. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO)                   |
| AUTO EQ                           | Ostvaruje zvuk ekvizitora koji je najbliži žanr koji uključen u MP3 ID3 Tagu same pjesme.   |
| POP<br>CLASSIC<br>JAZZ<br>ROCK    | Program koji stvara entuzijastičnu atmosferu zvuka, stvarajući osjećaj da se nalazite na pravom rock, pop, jazz ili klasičnom koncertu. |
| MP3 -- OPT                        | Ova funkcija je prilagođena za komprimiranu MP3 datoteku. Poboljšava visoke tonove.   |
| BASS BLAST                        | Tijekom reprodukcije pojačava visoke tonove, bas i surround zvučni efekt.   |
| LOUDNESS                          | Poboljšava visoke tonove.   |
| VIRTUAL                           | Služi za uživanje u virtualnijem surround zvuku.  |
| BYPASS                            | Možete slušati zvuk bez efekta ekvizitora.  |

### ! Napomena

- U nekim surround modusima, neki zvučnici neće imati zvuka ili će zvuk biti slab, što ovisi o modusu surrounda i audio izvora, to nije greška.
- Možda ćete trebati resetirati surround modus, nakon prebacivanja ulaza, ponekad čak i kad se promijeni glazbena snimka.

## Napredne operacije

### Snimanje na USB

Glazbu ili izvor zvuka možete snimati na USB uređaj ako USB priključite na uređaj.

1. Priključite USB uređaj na uređaj.
2. Odaberite modus u kojem želite snimati. Prvo pokrenite reprodukciju izvora zvuka.
3. Pokrenite snimanje pritiskom na **REC**.
4. Za prekidanje snimanja pritisnite **STOP**.

#### [All tracks/ files recording]

Snimanje na USB u stop ili reprodukcija modusu.

#### [Program list recording]

Nakon označavanje željene datoteke(a), te datoteke možete snimiti na USB (Pogledajte stranicu 25).

Datoteka će se spremiti na sljedeći način.

|   |   |
|---|---|
| Audio CD                                    | <pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ... </pre>                         |
| MP3/ WMA                                    | <pre> FILE_REC ├── 001_ABC(File name) ├── 002_DEF(File name) ├── ... </pre> |
| Drugi izvori (Prijemnik, prijenosni uređaj) | <pre> EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 ├── ... </pre>                    |

### ! Napomena

- Tijekom USB snimanja možete provjeriti postotak snimljenog materijala na ekranu. (Samo Audio CD-i ili MP3/ WMA CD-i.)
- Tijekom MP3/ WMA snimanje nema zvuka.
- Kada tijekom snimanja zaustavite reprodukciju, spremiće se datoteka koja je snimljena do tog trenutka (samo AUDIO CD).
- Ne vadite USB i ne isključujte uređaj tijekom USB snimanja. U protivnom možete snimiti nepotpunu datoteku.
- Ako USB snimanje ne radi, na zaslonu će se prikazati poruka "NO USB", "ERROR", "USB FULL" ili "NO REC".
- Čitač više kartica ili vanjski HDD se ne mogu koristiti za USB snimanje.
- Datoteka se snima uz 128 MB (približno 2 sata) kada snimate duže razdoblje. Snimljeno je manje od 4 datoteke.
- Ako tijekom reprodukcije zaustavite snimanje, eka se neće spremiti.
- U slučaju CD-G, DTS disk, USB snimanje neće raditi.
- Datoteke u pod-mapama se ne snimaju tijekom snimanja svih snimaka.
- Snimiti možete najviše 999 datoteka.
- Određivanje broja snimljene datoteke kreće od najnižeg broja. Prema tome, ako obrišete neke snimljene datoteke, sljedeća snimljena datoteka može imati najmanji broj među njima.

Proizvodnja neovlaštenih kopija materijala koji su zaštićeni autorskim pravima, uključujući računalne programe, datoteke, emitirani program i snimljeni zvuk može biti kršenje autorskih prava i predstavlja kažnjivo djelo. Ova se oprema ne smije koristiti u te svrhe. Budite odgovorni prema autorskim pravima.

**Budite odgovorni**  
**Poštujte autorska prava**

## Otklanjanje teškoća

| PROBLEM  | ISPRAVAK   |
|--|--|
| Nema električnog napajanja.                          | Dobro ukopčajte utikač električnog kabela u utičnicu.  |
| Nema slike.  | Odaberite odgovarajući modus video ulaza na TV-u kako bi se slika s DVD Receiver-a prikazala na TV ekranu. |
|  | Dobro priključite video kablove na TV i DVD Receiver.  |
| Zvuk je slab ili ga nema.                            | Odaberite pravilan modus za ulaz audio receiver-a kako biste mogli čuti zvuk s DVD receiver-a.             |
|  | Dobro priključite audio kablove u priključke.  |
|  | Zamijenite stari kabel novim audio kabelom.  |
| DVD slika je loše kvalitete.                         | Očistite disk mekanom krpom iznutra prema van.   |
| DVD/ CD se neće reproducirati.                       | Umetnite disk.   |
|  | Umetnite disk koji se može reproducirati (provjerite vrstu diska, sustav boja i regionalni kod).           |
|  | Unesite svoju lozinku ili promijenite veličinu ocjene.   |
| Tijekom reprodukcije DVD-a ili CD-a se čuju smetnje. | Očistite disk mekanom krpom iznutra prema van.   |
|  | Stavite DVD receiver i audio komponente dalje od TV-a.   |
| Radio se ne može pravilno ugoditi.                   | Provjerite antenski priključak i podesite položaj antene.  |
|  | Postavite vanjsku antenu ako je potrebno.  |
|  | Ručno podesite stanicu.<br>Memorirajte (preset) neke stanice, pogledajte stranicu 29 za detalje.           |
| Daljinski upravljač ne radi dobro/ nikako.           | Daljinski nije usmjeren izravno prema uređaju.   |
|  | Usmjerite daljinski prema uređaju.   |
|  | Daljinski upravljač je predaleko u odnosu na uređaj.<br>Koristite daljinski najviše 7m od DVD receiver-a.  |
|  | Između daljinskog i uređaja postoji prepreka.<br>Uklonite prepreku.  |
|  | U daljinskom upravljaču se koristi plosnata baterija.<br>Zamijenite stare baterije novim baterijama.       |



## Kodovi područja

Odaberite kod područja s popisa.

| Područje        | Kod | Područje         | Kod | Područje          | Kod | Područje           | Kod |
|-----------------|-----|------------------|-----|-------------------|-----|--------------------|-----|
| Afganistan      | AF  | Fidži            | FJ  | Monako            | MC  | Singapur           | SG  |
| Argentina       | AR  | Finska           | FI  | Mongolija         | MN  | Slovačka Republika | SK  |
| Australija      | AU  | Francuska        | FR  | Maroko            | MA  | Slovenija          | SI  |
| Austrija        | AT  | Njemačka         | DE  | Nepal             | NP  | Južna Afrika       | ZA  |
| Belgija         | BE  | Velika Britanija | GB  | Nizozemska        | NL  | Južna Koreja       | KR  |
| Butan           | BT  | Grčka            | GR  | Nizozemski Antili | AN  | Španjolska         | ES  |
| Bolivija        | BO  | Grenland         | GL  | Novi Zeland       | NZ  | Sri Lanka          | LK  |
| Brazil          | BR  | Hong Kong        | HK  | Nigerija          | NG  | Švedska            | SE  |
| Kambodža        | KH  | Mad-arska        | HU  | Norveška          | NO  | Švicarska          | CH  |
| Kanada          | CA  | Indija           | IN  | Oman              | OM  | Tajvan             | TW  |
| Čile            | CL  | Indonezija       | ID  | Pakistan          | PK  | Tajland            | TH  |
| Kina            | CN  | Izrael           | IL  | Panama            | PA  | Turska             | TR  |
| Kolumbija       | CO  | Italija          | IT  | Paragvaj          | PY  | Uganda             | UG  |
| Kongo           | CG  | Jamajka          | JM  | Filipini          | PH  | Ukrajina           | UA  |
| Kostarika       | CR  | Japan            | JP  | Poljska           | PL  | Sjedinjene Države  | US  |
| Hrvatska        | HR  | Kenija           | KE  | Portugal          | PT  | Urugvaj            | UY  |
| Češka Republika | CZ  | Kuvajt           | KW  | Rumunjska         | RO  | Uzbekistan         | UZ  |
| Danska          | DK  | Libija           | LY  | Ruska Federacija  | RU  | Vijetnam           | VN  |
| Ekvador         | EC  | Luksemburg       | LU  | Saudijska Arabija | SA  | Zimbabve           | ZW  |
| Egipat          | EG  | Malezija         | MY  | Senegal           | SN  |                    |     |
| El Salvador     | SV  | Maldivi          | MV  |                   |     |                    |     |
| Etiopija        | ET  | Meksiko          | MX  |                   |     |                    |     |

## Kodovi jezika

Poslužite se ovim popisom za unos željenog jezika za sljedeća početna podešavanja : Disk audio, Disk titl, Disk izbornik.

| Jezik             | Kod  | Jezik               | Kod  | Jezik           | Kod  | Jezik       | Kod  |
|-------------------|------|---------------------|------|-----------------|------|-------------|------|
| Afarski           | 6565 | Francuski           | 7082 | Litvanski       | 7684 | Sindi       | 8368 |
| Afrikaanski       | 6570 | Frizijski           | 7089 | Makedonski      | 7775 | Singaleski  | 8373 |
| Albanski          | 8381 | Galicijski          | 7176 | Malagaški       | 7771 | Slovački    | 8375 |
| Ameharski         | 6577 | Gruzijski           | 7565 | Malajski        | 7783 | Slovenski   | 8376 |
| Arapski           | 6582 | Njemački            | 6869 | Malajalaski     | 7776 | Španjolski  | 6983 |
| Armenski          | 7289 | Grčki               | 6976 | Maorski         | 7773 | Sudanski    | 8385 |
| Asameški          | 6583 | Grenlandski         | 7576 | Maratski        | 7782 | Svahili     | 8387 |
| Ajmarski          | 6588 | Guaranski           | 7178 | Moldavski       | 7779 | Švedski     | 8386 |
| Azerbejdžanski    | 6590 | Gudžaratski         | 7185 | Mongolski       | 7778 | Tagaloski   | 8476 |
| Baškirski         | 6665 | Hauski              | 7265 | Naurski         | 7865 | Tadžikijski | 8471 |
| Baski             | 6985 | Hebrejski           | 7387 | Nepalski        | 7869 | Tamilski    | 8465 |
| Bengalski, Bangla | 6678 | Hindi               | 7273 | Norveški        | 7879 | Teluški     | 8469 |
| Butanski          | 6890 | Mad-arski           | 7285 | Orijski         | 7982 | Tajski      | 8472 |
| Biharski          | 6672 | Islandski           | 7383 | Pandžabi        | 8065 | Tonga       | 8479 |
| Bretonski         | 6682 | Indonezijski        | 7378 | Paštu, Pušto    | 8083 | Turski      | 8482 |
| Bugarski          | 6671 | Interlingua         | 7365 | Perzijski       | 7065 | Turkmenski  | 8475 |
| Burmski           | 7789 | Irski               | 7165 | Poljski         | 8076 | Tviski      | 8487 |
| Bjeloruski        | 6669 | Talijanski          | 7384 | Portugalski     | 8084 | Ukrajinski  | 8575 |
| Kineski           | 9072 | Japanski            | 7465 | Kečuanski       | 8185 | Urdski      | 8582 |
| Hrvatski          | 7282 | Kanadski            | 7578 | Reto-romanski   | 8277 | Uzbeški     | 8590 |
| Češki             | 6783 | Kašmirski           | 7583 | Rumunjski       | 8279 | Vijetnamski | 8673 |
| Danski            | 6865 | Kazački             | 7575 | Ruski           | 8285 | Volapski    | 8679 |
| Nizozemski        | 7876 | Kirgijski           | 7589 | Samoanski       | 8377 | Velški      | 6789 |
| Engleski          | 6978 | Korejski            | 7579 | Sanskrit        | 8365 | Volofski    | 8779 |
| Esperanto         | 6979 | Kurdski             | 7585 | Škotsko galski  | 7168 | Ksosaški    | 8872 |
| Estonski          | 6984 | Laotski             | 7679 | Srpski          | 8382 | Jidiš       | 7473 |
| Faroaski          | 7079 | Latinski            | 7665 | Srpsko-hrvatski | 8372 | Jorupski    | 8979 |
| Fidžijski         | 7074 | Latvijski, Letonski | 7686 | Šonski          | 8378 | Zulu        | 9085 |
| Finski            | 7073 | Lingalski           | 7678 |                 |      |             |      |

## Robne marke i licence



HDMI, HDMI logotip i High-Definition Multimedia Interface su robne marke ili registrirane robne marke u vlasništvu HDMI licencirajući LLC.



“DVD Logo” je robna marka u vlasništvu DVD Format/Logo Licensing Corporation.



Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories. Dolby i dvostruki-D simbol su robne marke vlasništvo Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® i povezani logotipi su zaštićeni znakovi tvrtke DivX, Inc. i koriste se pod licencom.

O DIVX VIDEO: DivX® je digitalni video format koji je kreirao DivX, Inc. Ovo je službeni DivX Certified uređaj koji reproducira DivX video. Posjetite [www.divx.com](http://www.divx.com) za više informacija i softverskih alata za pretvaranje vaših datoteka u DivX video.

O DIVX VIDEO-ON-DEMAND (Video-na-zahtjev): Ovaj DivX Certified® uređaj se mora registrirati kako bi mogao reproducirati DivX Video-on-Demand (VOD) sadržaj. Za generiranje registracijskog koda, potražite DivX VOD odjeljak u izborniku za podešavanja. S tim kodom posjetite [vod.divx.com](http://vod.divx.com) kako bi dovršili postupak registriranja i kako saznali više o DivX VOD-u.



### Što je SIMPLINK?


Neke funkcije na ovom player-u se mogu kontrolirati preko daljinskog upravljača za TV kada su uređaj i LG TV sa SIMPLINK-om spojeni preko HDMI priključivanja. Funkcije kojima može upravljati daljinski upravljač LG TV- su; Reprodukcija, Pauze, Skeniranje, Preskakanje, Stop, Isključivanje uređaja, i sl.

- Pogledajte TV priručnik za pojedinosti o SIMPLINK funkciji.
- LG TV sa SIMPLINK funkcijom ima gore prikazani logo.
- Koristite višu verziju od Brzi HDMI™ kabel.

## Specifikacija

| Općenito                      |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Potrebno električno napajanje | 200 - 240 V, 50/60 Hz           |
| Potrošnja električne energije | 55 W                            |
| Dimenzije (Š x V x D)         | 135 x 285 x 280,5 mm bez nožica |
| Neto težina (Približno)       | 3,4 kg                          |
| Radna temperatura             | 41 °F do 95 °F (5 °C do 35 °C)  |
| Radna vlažnost                | 5 % do 90 %                     |

| Ulazi/Izlazi            |  |
|-------------------------|--|
| VIDEO OUT               | 1,0 V (p-p), 75 Ω, sync negativna, RCA priključak x 1  |
| COMPONENT VIDEO OUT     | (Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, sync negativna, RCA priključak x 1, (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA priključak x 2 |
| HDMI OUT (video/audio): | 19 iglica (Tip A, HDMI™ Connector )  |
| DIGITAL IN (OPTICAL):   | 3 V (p-p), Optički priključak x 1  |
| PORT. IN                | 0,5 Vrms (3.5 mm stereo priključak)  |

| Sustav                         |   |
|--------------------------------|---|
| Laser                          | Poluvodički laser, valna duljina: 650 nm  |
| Sustav signala                 | Standardni TV sustav NTSC/PAL boja  |
| Frekventni odziv               | 20 Hz do 20 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz sampling)  |
| Omjer signal-šum               | Veći od 80 dB   |
| Ukupno harmonijsko izobličenje | 0,05 % na 1 W   |
| Dinamični opseg                | Veći od 85 dB   |
| Napajanje za bus               | USB DC 5 V  500 mA |

| Pojačalo    |                           |
|-------------|---------------------------|
| Stereo mode | 80 W + 80 W (4 Ω na 1kHz) |

| Prijemnik           |   |
|---------------------|---|
| FM područje prijema | 87,5 do 108,0 MHz ili 87,50 do 108,00 MHz |

| Prednji zvučnik            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Vrsta                      | 3 kanala 4 zvučnika |
| Impedancija                | 4 $\Omega$          |
| Ulazna snaga               | 80 W                |
| Najveća ulazna snaga       | 160 W               |
| Neto dimenzije (Š x V x D) | 126 X 295 X 315 mm  |
| Neto težina                | 4,35 kg             |

Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez prethodnog obavješćivanja.

## Održavanje

### Rukovanje uređajem

#### Transportiranje uređaja

Molimo sačuvajte originalnu ambalažu uređaja i materijal za pakiranje. Ako uređaj trebate transportirati, za najbolju zaštitu, upakirajte uređaj na način kako je bio originalno tvornički upakiran.

Čišćenje vanjskih površina

- Ne koristite zapaljive tekućine kao insekticid sprej u blizini uređaja.
- Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu.
- Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže vrijeme u dodiru s uređajem.

#### Čišćenje uređaja

Za čišćenje uređaja koristite meku i suhu krpu. Ako je površina izrazito prljava, koristite meku krpu lagano navlaženu blagom otopinom deterdženta. Ne koristite jaka otapala kao što su alkohol, benzin, razrjeđivač, jer bi tako mogli oštetiti površinu uređaja.

### Održavanje uređaja

Uređaj je precizni proizvod visoke tehnologije. Ako dođe do prljanja optičke leće ili dijelova disk pogona, može se smanjiti kvaliteta slike. Za detalje molimo, kontaktirajte najbliži ovlašteni servisni centar.

## Napomene o diskovima

### Rukovanje diskovima

Ne dirajte stranu diska koja služi za reprodukciju. Držite disk za rubove kako na površini diska ne bi ostavili otiske prstiju. Nikada ne lijepite na disk papir ili trake.

### Spremanje diskova

Nakon reprodukcije, disk spremite u njegovu kutiju. Disk ne izlažite izravnim sunčevim zrakama ili izvorima topline i nikada ne ostavljate disk u automobilu koji je izložen izravnim sunčevim zrakama.

### Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu prouzrokovati lošu kvalitetu slike i izobličenje zvuka. Prije reprodukcije disk očistite čistom krpom. Disk brišite od sredine prema vanjskom rubu.

Ne koristite jaka otapala kao što je alkohol, benzin, razrjeđivač, tržišno dostupna sredstva za čišćenje ili anti-statični sprej koji se koriste za stare ploče od vinila.



