



GUÍA DEL USUARIO

LG 236C

MFL67883001 (1.0)



www.lg.com

*Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. **Todos los derechos reservados.** LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.*

Guía del usuario de LG 236C - Español

Parte del contenido de este guía puede no coincidir con el teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicios.



Contenido

Descripción general del teléfono

Descripción general de los menús **8**

Acceso a los menús.....8

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez **12**

La batería.....12

Cargar la batería.....13

Nivel de carga de la batería.....13

Encender y apagar el teléfono.....13

Fuerza de la señal.....14

Iconos en la pantalla.....14

Hacer llamadas.....14

Corrección de errores en la marcación.....14

Remarcado de llamadas.....15

Para recibir llamadas.....15

Función de silencio.....16

Ajuste rápido del volumen.....16

Llamada en Espera.....16

Identificador de Llamador.....16

Marcación Rápida.....17

Introducción de texto.....18

Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos.....19

Números de teléfono con pausas..19

Búsqueda en la memoria del teléfono.....20

Hacer llamadas desde la memoria del teléfono.....22

Prepago **24**

1. Añadir Tiempo Celular.....24

2. Mi Número Telefónico.....24

3. Número de Serie.....24

4. Modo Ingreso de Código.....24

Contactos **25**

1. Nuevo Contacto.....25

2. Lista de Contactos.....25

3. Grupos.....26

4. Mi Tarjeta de Presentación.....26

5. Marcación Rápida.....26

Mensajes **27**

1. Nuevo Mensaje.....27

2. Mensaje con Imagen.....29

3. Bandeja de Entrada.....	30
4. Bandeja de Salida.....	32
5. Borradores.....	33
6. Buzón de Voz.....	33
7. Plantillas.....	34
8. Configuración.....	34
1. Todos los Mensajes.....	34
2. Configuración de CMAS.....	35
9. Borrar Todos.....	35

Llamadas Recien. 36

1. Perdidas.....	36
2. Recibidas.....	36
3. Marcadas.....	36
4. Todas.....	37
5. Duración de Llamadas.....	37

Juegos 38

1. Comprar Juegos.....	38
------------------------	----

Acceso Web 38

Multimedia 40

1. Tomar Foto.....	40
2. Grabar Voz.....	41
3. Imágenes.....	42
4. Sonidos.....	42

Comandos de Voz 44

1. Iniciar Comando.....	44
1.1 Llamar <Nombre> o <Número>.....	44
1.2 Buzón de Voz.....	44
1.3 Llamadas Perdidas.....	45
1.4 Mensajes.....	45
1.5 Hora & Fecha.....	45
1.6 Ayuda.....	45
2. Modo de Comando.....	45
3. Anunciar Alertas.....	46
4. Entrenar Palabra.....	46
5. Buscar Similar.....	46

Mi Agenda 47

1. Despertador.....	47
2. Calendario.....	47
3. Nota.....	48

Contenido

Bluetooth 48

- 1. Dispositivos Sincronizados.....49
 - 2. Encender.....49
 - 3. Mi Visibilidad.....50
 - 4. Info de mi Bluetooth50
-

Herramientas 50

- 1. Calculadora50
 - 2. Calculadora de Propinas51
 - 3. Cronómetro51
 - 4. Convertidor de Unidades.....51
-

Configuración 52

- 1. Sonido.....52
 - 1.1 Timbres.....52
 - 1.2 Volumen.....52
 - 1.3 Alertas de Mensajes52
 - 1.4 Tipo de Alerta53
 - 1.5 Alertas de Servicio53
 - 1.6 Timbre de Encender/Apagar...54
 - 1.7 Timbre al Abrir el Teléfono54
 - 1.8 TTS (Texto por Voz).....54
 - 1.9 Timbre de Emergencia.....54
- 2. Pantalla.....54

- 2.1 Fondo de Pantalla.....54
- 2.2 Iluminación55
- 2.3 Estilo del Menú.....55
- 2.4 Idiomas (Languages).....55
- 2.5 Relojes & Calendario.....55
- 2.6 Configuración de Tipos de Letra.....56
- 2.7 Predicción de Palabras.....56
- 2.8 Coincidencia de Nombre para Marcación.....56
- 3. Seguridad57
 - 3.1 Bloqueo de Teléfono57
 - 3.2 Cámara Deshabilitada.....57
 - 3.3 Cambiar Código de Bloqueo..58
 - 3.4 Reestablecer Config. Originales58
- 4. Config. De Llamada58
 - 4.1 Opciones para Contestar.....59
 - 4.2 Marcación Rápida.....59
 - 4.3 Modo Senior.....59
 - 4.4 Modo Avión.....59
 - 4.5 Modo TTY60
- 5. Sistema60
 - 5.1 Red.....60
 - 5.2 Ubicación.....61

6. Memoria.....	61
7. Info del Teléfono	61
<hr/>	
Accesorios	62
<hr/>	
Índice	63
<hr/>	

Descripción general del teléfono



1. **Auricular** Le permite escuchar a quien


le llama.

2. **Pantalla LCD** Muestra mensajes e iconos de estado. Cuando el teléfono está encendido, el modo de ahorro de energía atenúa automáticamente la pantalla y luego la oscurece si no se oprime ninguna tecla.
3. **Tecla suave izquierda** Se usa para acceder al pantalla principal o la función que se encuentra inmediatamente sobre esta tecla.
4. **Tecla Cámara** Permite activar la cámara y tomar fotografías.
5. **Tecla Despertador** Se usa para acceder al menú Despertador.
6. **Teclado Alfanumérico** Úselo para introducir números y caracteres y para seleccionar elementos de menú.
7. **Tecla Mayúscula/Vibrar** Úsela para configurar a modo de vibrar desde la pantalla principal. Para activar, manténgala oprimida por 2 segundos. Al introducir texto, oprima para alternar entre mayúsculas y minúsculas.
8. **Tecla Direccional** Úsela para navegar por los menús y opciones. En la pantalla principal, úsela para acceder a Mensajes, Lista de Contactos, Juegos y Sonido.
9. **Tecla suave derecha** Se usa para acceder a la menú del navegador desde la pantalla principal o la función que se encuentra inmediatamente sobre esta tecla.
10. **Tecla OK** Úsela para acceder al menú

Descripción general del teléfono

Prepago desde la pantalla principal o para seleccionar elementos cuando navega por menús.

11. **Tecla Altavoz** Se usa para activar o desactivar el altavoz.
12. **Tecla Comandos de voz** Se usa para activar la función Comandos de voz en el modo de espera.
13. **Tecla Texto por Voz** Permite activar o desactivar el modo Texto por Voz.
14. **Tecla Espacio/Bloquear** Úsela para bloquear el teléfono en el modo de espera (desde la pantalla principal, manténgala oprimida por 2 segundos). También permite introducir un espacio cuando está introduciendo texto.



1. **Toma para auricular** Úselo para conectar el auricular para permitirle oír a quien le llama.
2. **Teclas de Volumen** Úselas para ajustar

el volumen del timbre desde el modo de espera e el volumen del auricular durante una llamada.

3. **Puerto para cargador y accesorios** Le permite cargar su batería del teléfono o conectar otros accesorios disponibles.

Cargar con USB de la computadora


Usted puede utilizar su computadora para cargar el teléfono. Conecte un extremo de un cable USB al Puerto para cargador y accesorios de su teléfono y el otro extremo a un puerto USB de su computadora (comúnmente situado en el panel frontal de la computadora).




4. **Lente de la Cámara** Le permite tomar fotos.

Descripción general de los menús

Acceso a los menús

Desde la pantalla principal, oprima la Tecla suave izquierda  **Menú** para acceder al menú principal del teléfono. Hay dos métodos de acceder a los menús y a los submenús:

- Use la Tecla Direccional para resaltar el menú/opción y oprima  para seleccionar.
- Oprima la tecla del número que corresponda al menú (o submenú).

Prepago

1. Añadir Tiempo Celular
2. Mi Número Telefónico
3. Número de Serie
4. Modo Ingreso de Código

Contactos

1. Nuevo Contacto
2. Lista de Contactos
3. Grupos
4. Mi Tarjeta de Presentación

5. Marcación Rápida

Mensajes

1. Nuevo Mensaje
2. Mensaje con Imagen
3. Bandeja de Entrada
4. Bandeja de Salida
5. Borradores
6. Buzón de Voz
7. Plantillas
8. Configuración
 1. Todos los Mensajes
 1. Modo de Ingreso

2. Firma

2. Configuración de CMAS
 1. Alerta Presidencial
 2. Alerta de Emergencia
 3. Alerta de Gravedad
 4. AMBER(Niño de Emergencia Secuestro
 5. Vibración de Alerta
 6. Sonido de Alerta

Descripción general de los menús

- 7. Recordatorio de Alerta
- 9. Borrar Todos
- 1. Bandeja de Entrada
- 2. Bandeja de Salida
- 3. Borradores
- 4. Todos los Mensajes

Llamadas Recien.

- 1. Perdidas
- 2. Recibidas
- 3. Marcadas
- 4. Todas
- 5. Duración de Llamadas
- 6. Contador de KB

Juegos

- 1. Comprar Juegos
- Block Breaker 3

- Unlimited
- Texas Hold'Em Poker
- 2

Acceso Web

Multimedia

- 1. Tomar Foto
- 2. Grabar Voz
- 3. Imágenes
 - 1. Mis Imágenes
 - 2. Predeterminados
 - 3. Comprar Gráficos
- 4. Sonidos
 - 1. Mis Timbres
 - 2. Preferidos
 - 3. Comprar Timbres

Comandos de Voz

- 1. Iniciar Comando
- 1. Llamar <Nombre>

- o <Número>
- 2. Buzón de Voz
- 3. Llamadas Perdidas
- 4. Mensajes
- 5. Hora & Fecha
- 6. Ayuda
- 2. Modo de Comando
 - 1. Normal
 - 2. Marcado
- 3. Anunciar Alertas
 - 1. Inhabilitado
 - 2. Anunciar
 - 3. Anunciar + Timbre
- 4. Entrenar Palabra
 - 1. Comandos de Voz
 - 2. Responder
 - 3. Marc. Del Dígito
- 5. Buscar Similar
 - 1. 1 Coincidencia
 - 2. 4 Coincidencias

Descripción general de los menús

Mi Agenda

1. Despertador
2. Calendario
3. Nota

Bluetooth

1. Dispositivos Sincronizados
2. Encender
3. Mi Visibilidad
4. Info de mi Bluetooth

Herramientas

1. Calculadora
2. Calculadora de Propinas
3. Cronómetro
4. Convertidor de Unidades
 1. Superficie
 2. Longitud

3. Masa
4. Temperatura
5. Volumen
6. Velocidad

Configuración

1. Sonido
 1. Timbres
 1. Todas las Llamadas
 2. Identificación de Llamadas
 3. Sin Identificación de Llamadas
 4. Comprar Timbres
 2. Volumen
 1. Volumen Principal
 2. Teclado
 3. Auricular
 4. Altavoz
 3. Alertas de Mensajes

1. Mensaje
2. Mensaje con Imagen
3. Buzón de Voz
4. Alerta de Mensajes
4. Tipo de Alerta
5. Alertas de Servicio
 1. Conexión de Llamadas
 2. Volver Arriba
 3. Batería Baja
 4. Alerta "Roaming"
 6. Timbre de Encender/ Apagar
 7. Timbre al Abrir el Teléfono
 8. TTS
 9. Timbre de Emergencia
2. Pantalla
 1. Fondo de Pantalla
 1. Mis Imágenes

Descripción general de los menús

2. Predeterminados	Nombre para Marcación	2. Ubicación
3. Comprar Gráficos	3. Seguridad	6. Memoria
2. Iluminación	1. Bloqueo de Teléfono	1. Memoria Reservada
1. Pantalla	2. Cámara Deshabilitada	2. Multimedia
2. Teclado	3. Cambiar Código de Bloqueo	7. Info del Teléfono
3. Brillo	4. Reestablecer Config. Originales	1. Mi Número
3. Estilo del Menú	4. Config. de Llamada	2. ESN/MEID
4. Idiomas (Languages)	1. Opciones para Contestar	3. Glosario de Iconos
5. Relojes & Calendario	2. Marcación Rápida	4. Versión
1. Pantalla Principal	3. Modo Senior	
2. Pantalla Delantera	4. Modo Avión	
6. Configuración de Tipos de Letra	5. Modo TTY	
1. Tipo de Letra	5. Sistema	
2. Fuentes de Marcación	1. Red	
3. Tamaño de Letra	1. Selecc. de Sistema	
7. Predicción de Palabras	2. Sistema de Servicio	
8. Coincidencia de		

Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

La batería


Nota

Es importante cargar completamente la batería antes de usar el teléfono por primera vez.

El teléfono viene con una batería recargable. El nivel de carga de la batería se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla.

Instalar la batería

1. Inserte el punto de su dedo en la abertura de la parte inferior del teléfono y levante la tapa posterior para retirarla.



2. Alinee los contactos de la batería con los terminales en el compartimiento de batería y empuje la batería hacia abajo hasta que encaje en su lugar.




3. Coloque la tapa posterior sobre el compartimiento de la batería y luego oprima la tapa hacia abajo hasta que encaje en su lugar.



Retirar la batería

1. Apague el teléfono e inserte la punta del dedo en la abertura de la parte inferior del teléfono y levante la tapa posterior para retirarla.




Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

2. Retire la batería del compartimiento de la batería usando la abertura de dedo.



Cargar la batería

¡Advertencia! Use únicamente el cargador que viene incluido con el teléfono. El uso de cualquier cargador distinto del que viene incluido con el teléfono puede dañar el teléfono o la batería.



Aviso

Por favor asegúrese de que el lado 'B' esté orientado hacia arriba antes de insertar el cargador o cable USB en el Puerto para cargador y accesorios de su teléfono.

Conecte un extremo del cargador al Puerto para cargador y

accesorios del teléfono y el otro extremo del cargador al enchufe.

El tiempo de carga varía dependiendo del nivel de la batería.

Nivel de carga de la batería


El nivel de carga de la batería se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla. Cuando el nivel de carga de la batería es bajo, el sensor de batería baja le avisa de tres formas: sonando un tono audible, parpadeando el icono de la batería y mostrando un mensaje de alertas. Si el nivel de carga de la batería llega a estar muy bajo, el teléfono se apaga automáticamente y no se guarda ninguna función en curso.

Encender y apagar el teléfono


Encender el teléfono

1. Instale una batería cargada o conecte el teléfono a una fuente de corriente externa si el nivel de carga es bajo.


Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

2. Oprima  durante 3 segundos hasta que se encienda la pantalla.

Apagar el teléfono

Mantenga oprimida  hasta que se apague la pantalla.





Fuerza de la señal

La calidad de las llamadas depende de la fuerza de la señal en su zona. La fuerza de la señal se muestra en la pantalla según el número de barras que aparecen junto al icono de fuerza de la señal ; entre más barras haya, mejor será la fuerza de la señal. Si la calidad de la señal es mala, trasládese a un sitio abierto. Si está en un edificio, la recepción puede ser mejor cerca de una ventana.



Nota

La calidad de la llamada también se ve afectada por su ubicación y las condiciones meteorológicas con variaciones en las emisiones de radiofrecuencia.



Iconos en la pantalla

Para ver el glosario de iconos, oprima la Tecla suave izquierda  Menú >  Configuración >  7 Págs Info del Teléfono >  Glosario de Iconos.

Hacer llamadas


1. Introduzca el número de teléfono (incluya el código de área si fuera necesario).
2. Oprima  para marcar el número.
3. Oprima  para finalizar la llamada.

Corrección de errores en la marcación

Si comete un error mientras marca un número, oprima  una vez para borrar el último dígito introducido o mantenga oprimida  por al menos 2 segundos para borrar todos los dígitos.





Para hacer funcionar su teléfono por primera vez

Remarcado de llamadas


Oprima  dos veces para volver a marcar el último número que marcó. Los últimos 150 números (50 perdidos, 50 recibidos, 50 marcados) están almacenados en la lista del historial de llamadas y puede seleccionar uno de éstos para volver a marcarlo.

Sugerencia



Para seleccionar el método de responder llamadas, puede cambiar las Opciones de Contestar:

 Menú >  Configuración >  4 Config. De Llamada >  1 Opciones de Contestar. Elija de las siguientes opciones:
Al Abrirlo/ Sólo Tecla SEND/
Cualquier Tecla/ Auto. con Manos Libres

Para recibir llamadas

1. Cuando el teléfono suena o vibra, oprima  para responder.



Nota

Si oprima  o  (las Teclas de volumen) cuando el teléfono está sonando, se silencia el timbre o la vibración de esa llamada.

2. Oprima  para finalizar la llamada.

Acceso rápido a funciones prácticas

Función de silencio






La función de silencio se utiliza durante una llamada telefónica. Para activar Silencio rápidamente, oprima la Tecla suave izquierda  **Mudo**. Para cancelarlo oprima la Tecla suave izquierda  **No Mudo**.

Ajuste rápido del volumen

Use las Teclas de Volumen para ajustar el volumen del auricular y del timbre. La Tecla de Volumen superior aumenta el volumen y la Tecla de Volumen inferior lo disminuye.

Nota



El volumen del teclado se ajusta por el submenú Volumen del menú Sonido:

 Menú >  Configuración >  Sonido >  Volumen >  Teclado.

Llamada en Espera

Es posible que su servicio celular le ofrezca el servicio de llamada en

espera. Mientras una llamada está en curso, un sonido indica que otra llamada está entrando. Cuando está habilitada la llamada en espera, puede poner en retención la llamada activa mientras contesta la otra llamada que está entrando. Hable con su proveedor de servicio para pedirle información sobre esta función.

1. Oprima  para contestar una llamada en espera.
2. Oprima  de nuevo para alternar entre llamadas.

Identificador de Llamador

El identificador de llamador muestra el número de la persona que llama cuando suena su teléfono. Si la identidad de la persona que llama está almacenada en Contactos, aparece el nombre con el número. Hable con su proveedor de servicio para asegurarse si ofrece esta función.


Marcación Rápida

La Marcación Rápida es una característica conveniente que permite que usted haga llamadas telefónicas rápidamente. Una tecla del número se puede asignar a un número de teléfono específico. Su teléfono recordará el número de teléfono asociado de la lista de los contactos y lo marca para usted al mantener oprimida una tecla numérica. El número 1 está asignado para llamar al correo de voz y no se puede cambiar.

Marcación Rápida (del 2 al 9)

Mantenga oprimido el número de Marcación Rápida.

O

Introduzca el número de Marcación Rápida y oprima .

Marcación Rápida (del 10 al 99)

Oprima el primer número y luego mantenga oprimida la tecla del segundo.

O

Introduzca el primero y segundo dígito y oprima .

Introducir y editar información

Introducción de texto

Puede introducir y editar texto en muchas de las funciones de su teléfono, incluyendo, pero no limitado al Calendario, Contactos y más.

Funciones de las teclas



Tecla suave izquierda:

Oprima para seleccionar uno de los siguientes modos de introducción de texto:

Pala.T9: PALA.T9/ Pala.T9/
pala.T9

Abc: ABC/ Abc/ abc

123

Símbolos



Mayúsculas: Oprima para cambiar de mayúsculas a minúsculas y vice versa.

Texto T9: Pala.T9 > PALA.T9
> pala.T9

Abc: Abc > ABC > abc



Siguiente: En modo T9, oprima para mostrar otras palabras que coincidan.



Espacio: Oprima para dar por terminada una palabra (en modo T9) e introducir un espacio.




Borrar: Oprima para borrar un solo espacio o carácter. Manténgala oprimida para borrar todo el mensaje.



Puntuación: Cuando introduzca texto o números, oprima para introducir signos de puntuación o algunos caracteres especiales.



Contactos en la memoria del teléfono

Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos


1. En el modo de espera, introduzca el número de teléfono (de hasta 48 dígitos) que desee guardar.
2. Oprima  **Grdr.**
3. Seleccione **Nuevo Contacto** o **Actualizar Existente**.

Nota

Use **Actualizar Existente** para agregar otro número de teléfono a un contacto ya almacenado en su teléfono.

4. Use  para seleccionar una Etiqueta y oprima .


**Móvil 1/ Casa 1/ Trabajo 1/
Móvil 2/ Casa 2/ Trabajo 2/
Faxes**

5. Introduzca el nombre (hasta 32 caracteres) del número telefónico y oprima  **Grdr.** Aparece brevemente un mensaje de confirmación.

Números de teléfono con pausas

Cuando usted llama sistemas automatizados tales como correo de voz o números del servicio al cliente (crédito o facturación), usted tiene que introducir una serie de números para navegar a través del sistema. En lugar de introducir esos números cada vez que habla, puede almacenarlos en sus Contactos, separados por caracteres de pausa especiales (W, P). Hay dos distintos tipos de pausas que puede usar al almacenar un número:

Espera (W)








El teléfono deja de marcar hasta que usted oprima la Tecla suave izquierda  **Liberar** para avanzar a la siguiente cadena de números.

Pausa (P)



El teléfono espera 2 segundos antes de enviar la siguientes cadena de dígitos.


Contactos en la memoria del teléfono







Almacenar un número con una Pausa o Espera.

1. Oprima  Menú.
2. Oprima  Contactos.
3. Oprima  Nuevo Contacto.
4. Introduzca un nombre (de hasta 32 caracteres).
5. Introduzca el número en cualquier campo de etiqueta.
6. Mientras introduzca un en número, oprima la Tecla suave derecha  Opciones.
7. Oprima  Espera o  Pausa.
8. Introduzca los números adicionales y oprima  Grdr.

Agregar Pausa o Espera a un número ya existente

1. Desde la pantalla principal, oprima la Tecla Direccional hacia abajo  para mostrar sus Contactos en orden alfabético.
2. Use  para resaltar la entrada

del Contacto que va a editar y oprima  Ver.


3. Oprima la Tecla suave izquierda  Editar.
4. Use  para resaltar el número.
5. Oprima la Tecla suave derecha  Opciones.
6. Oprima  Espera o  Pausa.
7. Introduzca los números adicionales y oprima  Grdr.

Búsqueda en la memoria del teléfono



El teléfono puede llevar a cabo una búsqueda dinámica del contenido de su Lista de Contactos. La búsqueda dinámica compara las letras o números introducidos con las entradas de sus Contactos. Se muestra una lista de coincidencias en orden descendente. Entonces puede seleccionar un número de la lista para llamar o verlo.

Contactos en la memoria del teléfono







Búsqueda por letra

1. Oprima la Tecla Direccional hacia abajo  para mostrar la lista de contactos en orden alfabético.
2. Empiece introduciendo el nombre del contacto. Las entradas que coincidan serán inmediatamente resaltadas.
3. Los contactos coincidentes se resaltan automáticamente.

Desplazamiento por sus contactos

1. Oprima la Tecla Direccional hacia abajo  para mostrar la lista de contactos en orden alfabético.
2. Use  para desplazarse por la lista.

Opciones de Contacto

1. Desde el modo de espera, oprima la Tecla Direccional hacia abajo  y resalte una entrada de Contacto.
2. Oprima la Tecla suave derecha  **Opciones**.
3. Seleccione de las siguientes opciones:
 - 1  **Nuevo Mensaje:** Permite enviar un mensaje de texto o de foto al contacto seleccionado.
 - 2  **Borrar:** Permite borrar la entrada seleccionada en sus contactos.
 - 3  **Editar:** Permite editar la información de contacto seleccionada.
 - 4  **Borrar Múltiple:** Permite borrar entradas múltiples a la vez o todas juntas.

Contactos en la memoria del teléfono


Envió vía Bluetooth:

Permite enviar a un contacto (vCard) mediante conexión Bluetooth®. En caso de que el Bluetooth® no esté encendido, aparece un aviso para que lo encienda.






Fijar Marcado Veloz: Permite agregar el marcado veloz.

Hacer llamadas desde la memoria del teléfono





Una vez que haya almacenado números de teléfono en sus Contactos, puede llamar a esos números de manera rápida y sencilla.

- Resalte el número en Contactos o Llamadas Recientes y oprima .
- Usando Marcación Rápida.



Desde Contactos

1. Oprima la Tecla Direccional hacia abajo  para mostrar sus contactos.
2. Use  para resaltar la entrada de contacto y oprima  Ver.
3. Use  para resaltar el número de teléfono.
4. Oprima  para realizar la llamada.



Desde Llamadas Recientes

1. Oprima  Menú.
2. Oprima  Llamadas Recien.
3. Use  para seleccionar el tipo de llamada reciente y oprima .

Perdidas/ Recibidas/ Marcadas/ Todas

4. Use  para resaltar el número telefónico.
5. Oprima  para marcar la llamada.

Marcación Rápida

Para un número de Marcación Rápida de un solo dígito, mantenga oprimida el dígito u oprima el dígito y luego oprima . Para un número de Marcación Rápida de doble dígitos, oprima el primer dígito y luego mantenga oprimida la tecla del segundo dígito u oprima el primer y segundo número y luego oprima .





Menús del Teléfono

Prepago

El menú Prepago ofrece accesos directos para acceder a información de la cuenta de utilidad.

1. Añadir Tiempo Celular

Le permite iniciar una solicitud de tiempo celular adicional a través del aire.

1. Oprima  Menú, , .
2. Introduzca el PIN de tiempo celular y oprima .
3. Lea la advertencia y seleccione Sí o No.

2. Mi Número Telefónico

Muestra el número de teléfono de usted.

1. Oprima  Menú, , .

3. Número de Serie

Le permite ver la información de MEID de su teléfono.

1. Oprima  Menú, ,  MNO.

4. Modo Ingreso de Código

Permite que el teléfono acepte códigos relacionados con TracFone para añadir unidades, modificar datos específicos y encontrar soluciones a problemas. No podrá recibir llamadas entrantes o usar alertas de eventos.

1. Oprima  Menú, ,  PORS.

Contactos





El menú Contactos le permite almacenar nombres, números de teléfono y otra información en la memoria de su teléfono.


Nota

Al acceder a sus contactos, el número entre paréntesis representa el número de entradas que ha almacenado (hasta 1000).

1. Nuevo Contacto






Le permite agregar un nuevo contacto a su Lista de Contactos.

1. Oprima  **Menú**, , .
2. Introduzca el nombre y use  para resaltar el campo donde desea introducir información.
3. Ingrese el número telefónico o dirección de correo electrónico.
4. Continúe agregando la información de contacto que desee en la entrada.
5. Cuando haya terminado de


introducir la información de contacto deseada, oprima  **Grdr** para guardar la entrada en la Lista de Contactos.

2. Lista de Contactos

Le permite ver su lista de Contactos.

1. Oprima  **Menú**, , .
2. Elija de las siguientes opciones:
 - Oprima  para desplazarse por sus Contactos en orden alfabético.
 - Oprima la Tecla suave derecha  **Opciones** para seleccionar de las siguientes opciones:

Nuevo Mensaje/ Borrar/ Editar/ Borrar Múltiple/ Envío vía Bluetooth/ Fijar Marcado Veloz









 - Oprima  **Ver** para ver la información del contacto.
 - Oprima la Tecla suave

Contactos

izquierda  **Nuevo** para crear un nuevo contacto.

3. Grupos

Le permite ver sus Contactos agrupados, agregar un nuevo grupo, cambiar el nombre de un grupo o borrar todo un grupo.







1. Oprima  **Menú**,  **2 ABC**,  **3 DEF**.
2. Elija de las siguientes opciones:
 - Use  para resaltar un grupo que desee ver y oprima  **Ver** para ver los contactos seleccionados.
 - Oprima la Tecla suave izquierda  **Nuevo** para agregar un grupo nuevo a la lista.
 - Use  para resaltar un grupo y oprima la Tecla suave derecha  **Opciones** para elegir de las siguientes opciones:

**Borrar/ Nuevo Mensaje/
Renombrar Grupos/**

**Grupos de Timbre/
Borrar Todos**

4. Mi Tarjeta de Presentación





Le permite ver y editar su información personal de contacto, incluyendo su nombre y números de teléfono.

1. Oprima  **Menú**,  **2 ABC**,  **4 GHI**.
2. Use  para resaltar el campo que desea editar y oprima la Tecla suave izquierda  **Editar**.
3. Modifique la información según sea necesario y oprima  **Grdr**.

5. Marcación Rápida

Le permite ver su lista de Marcación Rápida, asignar nuevos números a la lista o eliminar designaciones introducidos en sus Contactos.

1. Oprima  **Menú**,  **2 ABC**,  **5 JKL**.

- Use  para resaltar la ubicación de Marcación Rápida que desee (o introduzca el número con el teclado) y oprima  **Asignar**.
- Use  para resaltar el contacto y oprima . Aparece un mensaje de confirmación.

Mensajes






El teléfono puede almacenar un total de hasta 735 (400 mensajes de texto, 100 mensajes CMAS, 100 mensajes multimedia y 100 notificaciones de mensajes multimedia en la Bandeja de entrada; 15 mensajes de texto y 20 mensajes multimedia en la carpeta Borradores) mensajes y borradores. La información almacenados en los mensajes es determinada por el modo y la capacidad del servicio. Otros límites, como el número de caracteres por mensaje, podrán existir. Por favor consulte con su proveedor de servicios para comprobar las capacidades y características del sistema.

1. Nuevo Mensaje







Le permite enviar mensajes de texto y correo electrónico. Cada mensaje se formatea y se envía según el destino dirección.

Mensajes

Aspectos básicos del envío de mensajes

1. Oprima  **Menú**, , .
2. Introduzca la dirección del destinatario en el campo **Para**.
3. Oprima  para acceder al campo de texto.
4. Use el teclado para introducir su mensaje.
5. Oprima  **Enviar**.
Aparece un mensaje de confirmación.

Elegir destinatarios usando Opciones

1. Oprima  **Menú**, , .
2. Con el campo **Para** resaltado, oprima la Tecla suave derecha  **Opciones**.
3. Use  para resaltar una opción y oprima .

Contactos Para seleccionar a un destinatario de su Lista de Contactos.

Lista de Llamadas Para seleccionar a un destinatario de las llamadas recientes.

Mensajes Recientes Elige **Entrada** o **Enviado** para seleccionar a un destinatario de sus Mensajes Recientes.





Grupos Seleccione un destinatario de sus Grupos.

Cancelar Cancela la edición del mensaje.

4. Complete el mensaje y envíelo.

Personalice su Mensaje de Texto usando Opciones

Al estar creando el texto de un mensaje, usted tiene varias opciones para personalizar su texto.

1. Oprima  **Menú**, , .
2. Introduzca la dirección del destinatario.
3. Oprima  para acceder al campo de texto.
4. Oprima la Tecla suave derecha

Opciones.

5. Seleccione entre las siguientes opciones:

Insertar Plantillas/ Firma/ Nombre & Número

Guardar Como Borradores/ Plantillas





Prioridad Alto/ Normal

Cancelar Cancela la edición del mensaje.




6. Complete el mensaje y envíelo.



Referencia de los iconos de mensaje

Entrada



	Mensaje de Foto
	Mensaje de Texto Nuevo/No Leído
	Mensaje de Texto Abierto/Leído
	Mensaje de Alta Prioridad

Enviados

	Mensaje de Foto
	Mensaje de Texto Fallado.
	Múltiples Mensajes de Texto Fallados








	Mensaje de Texto Enviado
	Múltiples Mensajes de Texto Enviados

Borrador

	Borrador de Mensaje de Texto
	Borrador de Mensaje de Foto

2. Mensaje con Imagen









Le permite enviar mensajes con texto, imágenes y audio.

- Oprima  **Menú**,  **DEF**,  **ABC**.
- Introduzca la dirección del destinatario u oprima la Tecla suave derecha  **Opciones** para buscar contactos recientes.
- Use  para seleccionar el campo **Asunto** e introduzca el tema.
- Oprima  para acceder al campo **Texto**.
- Escriba su mensaje y después use  para resaltar otros campos.
- Con el campo **Imagen** resaltado, oprima la Tecla suave

Mensajes

izquierda  **Añadir** y luego  para seleccionar:


Imagen/ Tomar Foto

- Si elige **Imagen**, use  para resaltar una foto y oprima la Tecla suave izquierda  **Fijado**. Si elige **Tomar Foto**, oprima  **Captura** y luego  **Ajustar**.
- Con el campo **Audio** resaltado, oprima la Tecla suave izquierda  **Añadir**.
- Use  para resaltar un audio y oprima la Tecla suave derecha  **Fijado**.
- Al editar un campo, las siguientes opciones son disponibles oprimiendo la Tecla suave derecha  **Opciones**:
 - * Edición del campo A:
Contactos/ Lista de Llamadas/ Mensajes Recien./ Grupos/ Cancelar
 - * Edición de los campos
Asunto/Texto

Avance/ Añadir/ Pase a/ Guardar Como/ Prioridad/ Noticia de Entrega/ Eliminar/ Cancelar



* Edición de los campos
Imagen/Audio

Avance/ Añadir Diapositiva/ Pase a/ Guardar/Borrar/ Prioridad/ Noticia de Entrega/ Eliminar/ Cancelar

- Oprima  **Enviar** para enviar el mensaje.

3. Bandeja de Entrada

El teléfono le avisa de varias formas cuando recibe un mensaje nuevo:








- Mostrando un mensaje de notificación en la pantalla.
- Mostrando el icono de mensaje /  en la barra de estado (Parpadea cuando el mensaje es urgente).
- Sonando y/o Vibrando

(dependiendo en la configuración del Volumen Principal).

Los mensajes recibidos se muestran del más reciente al más antiguo.



Ver su Bandeja de Entrada

En el buzón de entrada se pueden almacenar hasta 700 mensajes (400 mensajes de texto, 100 CMAS, 100 mensajes multimedia y 100 notificaciones de mensajes multimedia).

1. Oprima  **Menú**, , .
2. Use  para resaltar un mensaje.
3. Oprima la Tecla suave izquierda  **Responder** para responder,  **Ver** para ver el mensaje, o la Tecla suave derecha  **Opciones** para las siguientes opciones.

Mensajes de Texto: **Borrar/ Adelantar/ Grdr Contacto/ Bloq/ Borrar Múltiple**

Mensajes de Foto: **Borrar/ Transferir/ Guardar Contacto/ Bloq/ Borrar Múltiple**

4. Mientras ve el mensaje seleccionado, oprima la Tecla suave izquierda  **Responder** para responder al mensaje o la Tecla suave derecha  **Opciones** para acceder las siguientes opciones.

Borrar Borra los mensajes seleccionados.

Adelantar Reenvía el mensaje recibido a otras direcciones de destino.

Grdr Contacto Almacena el número de devolución de llamada, dirección de correo electrónico y cualquier número en el mensaje recibido en Contactos.

Grdr Plantillas Almacena el mensaje de texto como Plantilla para mensajes futuros.

Ir a URL Lo conecta a la


Mensajes

dirección URL incluida en el mensaje (si disponible).

Bloq Bloquea el mensaje seleccionado para que no se pueda borrar.





Info. Mensaje Muestra información acerca del mensaje, como prioridad, el estado y el tipo de mensaje.




Nota

Oprima la Tecla Texto por Voz  mientras ve el mensaje para leerlo en voz alta.



4. Bandeja de Salida

Se pueden almacenar hasta 100 (50 mensajes de texto y 50 mensajes multimedia) enviados en la Bandeja de Salida. Vea el contenido de los mensajes enviados y compruebe si la transmisión fue con éxito.

1. Oprima  **Menú**,  **DEF**,  **GHI**.
2. Use  para resaltar un mensaje enviado. Oprima

la Tecla suave izquierda  **Reenviar** para reenviar el mensaje,  **Ver** para ver el mensaje, u oprima la Tecla suave derecha  **Opciones** para acceder a las siguientes opciones:

Borrar/ Adelantar/ Grdr Contacto/ Bloq/ Borrar Múltiple

3. Mientras ve el mensaje seleccionado, oprima la Tecla suave izquierda  **Reenviar** para reenviar el mensaje o la Tecla suave derecha  **Opciones** para elegir entre las siguientes opciones:

Borrar Borra los mensajes seleccionados.

Adelantar Reenvía el mensaje enviado a otras direcciones de destino.

Grdr Contacto Almacena el número de devolución de llamada, dirección de correo electrónico y cualquier número

en el mensaje enviado en Contactos.

Grdr Plantillas Almacena el mensaje de texto como Plantilla para mensajes futuros.

Bloq Bloquea el mensaje seleccionado para que no se pueda borrar.






Info. Mensaje Muestra información acerca del mensaje, como prioridad, el estado y el tipo de mensaje.

Nota


Para Mensajes de Foto: Volver a Escu./ Borrar/ Transferir/ Grdr Contacto/ Guardar Multimedia/ Bloq/ Dirección Del Extracto/ Info. Mensaje

5. Borradores

Muestra los borradores de mensajes guardados.

1. Oprima  **Menú**,  **BORR**, .
2. Use  para resaltar un mensaje borrador.
 - Oprima  **Editar** para editar

el mensaje.

- Oprima la Tecla suave derecha  **Opciones** para acceder las siguientes opciones:

Borrar Borra el mensaje seleccionado de la carpeta Borradores.

Grdr Contacto Permite guardar el número a un nuevo contacto o contacto existente.

Bloq Bloquea el mensaje seleccionado para que no se pueda borrar.







Borrar Múltiple Permite borrar múltiples mensajes a la vez.

6. Buzón de Voz

Le permite acceder los nuevos mensajes de voz grabados en su buzón de correo de voz. Su teléfono le avisará cuando tiene un mensaje de voz nuevo.





Mensajes

Para comprobar su buzón de correo de voz






1. Oprima  **Menú**, , .
2. Seleccione de las siguientes opciones:
 - Oprima la Tecla suave izquierda  **Anular** para limpiar el contador de Correo de Voz.
 - Oprima  para escuchar el mensaje o mensajes.
 - Oprima la Tecla suave derecha  **Salir** para volver al menú Mensajes.

7. Plantillas

Le permite mostrar, editar y agregar frases de texto. Estas plantillas le ayudan a disminuir la entrada de texto manual en los mensajes.

1. Oprima  **Menú**, , .
2. Oprima la Tecla suave izquierda  **Nuevo** para crear una







nueva plantilla.

3. Introduzca el texto y oprima  **Grdr** para guardar la plantilla.
4. Use  para resaltar una plantilla y oprima la Tecla suave derecha  **Opciones**.
5. Use  para resaltar **Editar** o **Borrar** y oprima .

8. Configuración

1. Todos los Mensajes

Le permite configurar los ajustes del menú Mensajes.

1. Oprima  **Menú**, , , .
2. Utilice  para resaltar el **Modo de Ingreso** o **Firma** y oprima .

Descripciones de submenús de configuración de mensajes

1. **Modo de Ingreso (Pala.T9/Abc/123)**







Le permite seleccionar el

método de introducción de texto predeterminado.

2. Firma (Activo/ Inactivo/ Editar)

Le permite crear/editar una firma para enviar automáticamente con sus mensajes.

2. Configuración de CMAS








1. Oprima  Menú, , , .
2. Utilice  para resaltar las categorías a continuación y oprima .

Alerta Presidencial/ Alerta de Emergencia/ Alerta de Gravedad/ AMBER(Niño de Emergencia Secuestro)/ Vibración de Alerta/ Sonido de Alerta/ Recordatorio de Alerta

3. Seleccione la opción deseada.

9. Borrar Todos

Le permite borrar todos los mensajes de texto guardados en la Bandeja de Entrada, Bandeja de Salida o Borradores. También puede borrar todos los mensajes al mismo tiempo.






1. Oprima  Menú, , .
2. Use  para resaltar **Bandeja de Entrada, Bandeja de Salida, Borradores o Todos los Mensajes** y oprima .
3. Use  para resaltar **Sí o No** y oprima .

Llamadas Recien.



El menú Llamadas Recien. es una lista de los últimos números de teléfono o entradas de Contactos de llamadas que haya perdido, recibido o marcado. Se actualiza constantemente con los nuevos números agregándose al principio de la lista y las entradas más antiguas eliminándose del final.

1. Perdidas

Le permite ver la lista de llamadas perdidas; hasta 50 entradas.






1. Oprima  **Menú**, **4** , **1** .
2. Use  para resaltar una entrada y oprima la Tecla suave derecha  **Opciones** para las siguientes opciones:

Grdr (Detalles)/ Borrar/ Borrar Todos/ Duración de Llamadas



3. Oprima  para volver a la pantalla principal o resalte una entrada y oprima  para llamar al número.

2. Recibidas

Le permite ver la lista de llamadas recibidas; hasta 50 entradas.






1. Oprima  **Menú**, **4** , **2** .
2. Use  para resaltar una entrada y oprima la Tecla suave derecha  **Opciones** para las siguientes opciones:

Grdr (Detalles)/ Borrar/ Borrar Todos/ Duración de Llamadas

3. Oprima  para volver a la pantalla principal o resalte una entrada y oprima  para llamar al número.



3. Marcadas

Le permite ver la lista de llamadas marcadas; hasta 50 entradas.

1. Oprima  **Menú**, **4** , **3** .
2. Use  para resaltar una entrada y oprima la Tecla suave derecha  **Opciones** para las siguientes opciones:






Grdr (Detalles)/ Borrar/ Borrar

Todos/ Duración de Llamadas



3. Oprima  para volver a la pantalla principal o resalte una entrada y oprima  para llamar al número.

4. Todas

Le permite ver la lista de todas las llamadas perdidas, recibidas y marcadas; hasta 150 entradas.






1. Oprima  **Menú**,  **4**, .
2. Use  para resaltar una entrada y oprima la Tecla suave derecha  **Opciones** para las siguientes opciones:

Grdr (Detalles)/ Borrar/ Borrar Todos/ Duración de Llamadas


3. Oprima  para volver a la pantalla principal o resalte una entrada y oprima  para llamar al número.

5. Duración de Llamadas

Le permite ver la duración de las llamadas seleccionadas por tipo.

1. Oprima  **Menú**,  **4**,  **5**.
2. Use  para desplazar por las categorías de tipo de llamada y oprima  para salir.




Última Llamada/ Llamadas de Base/ Llamadas de Roam/ Todas Las Llamadas

3. Si disponible, oprima la Tecla suave izquierda  **Reaj** para reajustar el contador resaltado.

Juegos

Permite que usted utilice los juegos cargados o que compre nuevos juegos.

1. Comprar Juegos

1. Oprima  Menú, , .
2. Busque un juego y siga los pasos en pantalla para descargarlo.



O

Seleccione de los siguientes juegos cargados:

**Block Breaker3 Unlimited/
Texas Hold'Em Poker 2**

Acceso Web

La función Acceso Web le permite ver contenido de Internet. El acceso y las selecciones dentro de esta función dependen de su proveedor de servicios. Para obtener información específica sobre la Web, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

1. Oprima  Menú, .
2. Después de algunos segundos, usted verá la pantalla de inicio.

Finalizar una sesión web

Termine la sesión del Web oprimiendo .

Uso del navegador

Los elementos en pantalla se pueden presentar de una de las siguientes formas:

- **Opciones numeradas**

Usted puede utilizar su teclado numérico.


- **Enlaces encajados en contenido**

Usted puede actuar en las opciones o los acoplamientos usando las Teclas suaves en la parte inferior de la pantalla.


- **Texto o números**

Usted puede seleccionar los artículos moviendo el cursor y oprimiendo las Teclas suaves.


Desplazar


Utilice  para desplazar a través del contenido si la página actual no cabe en una pantalla. El artículo actualmente seleccionado es indicado por un cursor en la pantalla.

Desplazar rápidamente




Oprima  para mover rápidamente el cursor hacia arriba y hacia abajo en la pantalla actual.

Teclas suaves

La Tecla suave izquierda  se usa principalmente para primeras opciones o para seleccionar un elemento; pero su función puede cambiar según el contenido que se esté mostrando.



La Tecla suave derecha  se usa principalmente para opciones secundarias o un menú de opciones secundarias.

Introducción de texto, números o símbolos

Cuando se le pida que introduzca texto, aparecerá el método de introducción de texto actual encima de la Tecla suave derecha  como **abc, ABC, Sim, 123, etc.** Para cambiar el modo de entrada, oprima la Tecla suave derecha . Para crear un carácter en mayúscula, oprima .

Acceso Web/ Multimedia

Borrar texto o números introducidos

Al introducir texto o números, oprima  para borrar el último número, letra o símbolo. Mantenga oprimida  para borrar el campo de entrada completamente.







Inicio de una llamada telefónica desde la Web

Puede hacer una llamada telefónica desde la Web si el sitio que esté usando admite la función. La conexión del navegador se termina al iniciar la llamada.

Multimedia

Vea, tome y comparta sus imágenes digitales desde su teléfono.

1. Tomar Foto

1. Oprima  **Menú**, , .
2. Oprima  para mostrar la barra de herramientas y establecer los ajustes de la cámara, incluyendo **Brillo**, **Resolución**, **Captura**, **Zoom** o **Multishot**. Oprima la Tecla suave izquierda  **Galería** para ver **Mis Imágenes**, u oprima la Tecla suave derecha  **Opciones** para cambiar los siguientes ajustes:

Ficha Opciones

Efectos de Color Color/ Sepia/
Mono/ Negativo

Equil Blanco Automático/
Soleado/ Nublado/
Tungsteno/ Fluorescente

Modo Nocturno Encendido/
Apagado

Disparo Auto Apagado/ 3
Segundos/ 5 Segundos/ 10
Segundos


Modo de Vista Ajustar en
Pantalla/ Paisaje
Ficha Ambiente

Sonido Dispa Ninguno/
Sonido 1/ Sonido 2/
Sonido 3/ Sonido 4

Auto Guardar Encendido/
Apagado

Enviar Aviso Encendido/
Apagado






Reinicializar Sí/ No

3. Resalte **Captura** y oprima  para tomar una foto.
4. Seleccione **Enviar** o **Ver**. **Enviar** abre un nuevo Mensaje de Foto y **Ver** le permite ver las siguientes opciones:
 - **Grdr**: Permite guardar la imagen.


- **Galería**: Abre **Mis Imágenes**.
- **Enviar**: Permite enviar la imagen a través de mensaje de foto o vía Bluetooth.
- **Se Fijó como**: Permite establecer la imagen como su Papel Tapiz o la Foto ID de un Contacto.
- **Borrar**: Permite borrar la imagen.

2. Grabar Voz



Le permite agregar, escuchar y borrar breves recordatorios verbales.

1. Oprima  **Menú**, , .
2. Oprima  **Grabar** para grabar un nuevo recordatorio de voz.
3. Hable al micrófono y oprima  **Pare**. El título predeterminado es la fecha y hora de la grabación.
4. Una vez que haya terminado de grabar, oprima la Tecla

Multimedia

suave derecha  **Opciones** para acceder a las siguientes opciones:


Asignar Como/ Renombrar/ Borrar

U oprima la Tecla suave izquierda  **Guardar** para guardar la grabación o  **Enviar** para enviar la grabación mensaje multimedia o vía Bluetooth.

3. Imágenes

Le permite ver imágenes almacenados en su teléfono.









1. Oprima  **Menú**,  **7 PQRS**,  **OK**.
2. Seleccione **Mis Imágenes** o **Predeterminados**. O seleccione **Comprar Gráficos** y siga las indicaciones en pantalla para comprar gráficos.
3. Usa las Teclas Direccionales para ver y desplazarse a través de la fotos.

4. Oprima la Tecla suave derecha  **Opciones** para las siguientes opciones:





Fijar Como/ Presentacion de Diapositiva/ Editar/ Efectos para Imagen/ Tomar Foto/ Borrar/ Renombrar/ Bloq/ Desbloq/ Ver lista/ Ordenar Por

4. Sonidos






Le permite acceder a los sonidos grabados o grabar nuevos sonidos en su teléfono.

1. Oprima  **Menú**,  **7 PQRS**,  **4 GHI**.
2. Oprima la Tecla suave izquierda  **Voz** para grabar un sonido.
3. Oprima la Tecla suave izquierda  **Sonidos** para acceder a **Mis Timbres** u oprima  **Grabar** para comenzar a grabar. Mientras esté grabando, oprima la Tecla suave izquierda  **Pausa** para pausar la grabación o  **Pare** para detener la

grabación.

4. Cuando haya terminado de grabar, oprima la Tecla suave izquierda  **Guardar** para guardar el audio o la Tecla suave derecha  **Opciones** para acceder a opciones adicionales. Use  para resaltar **Asignar Como**, **Renombrar** o **Borrar** y oprima .

O

2. Use  para resaltar **Mis Timbres** o **Preferidos** y oprima . O seleccione **Comprar Timbres** y siga las indicaciones en pantalla para comprar gráficos.
3. Use  para resaltar la grabación de audio.
 - Oprima  **Tocar** para reproducir la grabación de audio seleccionada.
 - Oprima la Tecla suave derecha  **Opciones** para acceder las siguientes opciones:


Para Mis Timbres: **Fijar Como/ Grabar Voz/ Borrar/ Renombrar/ Bloq/ Desbloq/ Info del Archivo/ Ordenar Por**
Para Preferidos: **Fijar Como (Timbre/ Contacto ID/ Sonidos de Alerta)**

Comandos de Voz


Le permite hacer llamadas de teléfono rápido y fácilmente vía comandos verbales. Este menú incluye funciones útiles para quienes están manejando o son ciegos. También ofrece información de la hora por voz y permite comprobar las llamadas perdidas, mensajes y Buzón de voz.

1. Iniciar Comando

Le permite llamar a un Contacto y marcar un número.


Para ingresar en el menú Comando de voz oprima  **Menú**, , .

U

Oprima la **Tecla Comandos de voz** .


1.1 Llamar <Nombre> o <Número>

Le permite llamar a un Contacto y marcar un número.

1. Oprima la **Tecla Comandos de Voz** .
2. Diga **Llamar**, seguido por el nombre del contacto (y tipo de teléfono si es necesario) o número de teléfono.


1.2 Buzón de Voz

Esto le permite llamar al buzón de voz y escuchar los mensajes.

1. Oprima la **Tecla Comandos de Voz**  y diga "Buzón de Voz".
2. Su teléfono anuncia los mensajes nuevos.
3. Se le solicita si desea llamar a su buzón de correo de voz. Diga **Sí** o **No**.


1.3 Llamadas Perdidas

Usted puede escuchar los detalles sobre las llamadas perdidas.

1. Oprima la **Tecla Comandos de Voz**  y diga “**Llamadas Perdidas**”.
2. Su teléfono anuncia las llamadas perdidas.
3. Se le solicita si desea llamar a las llamadas perdidas. Diga **Sí** o **No**.


1.4 Mensajes

Esta característica comando de voz dará lectura a la información de los mensajes recibidos.

1. Oprima la **Tecla Comandos de Voz**  y diga “**Mensajes**”.
2. Su teléfono anuncia los mensajes recibidos.
3. Se le solicita si desea llamar a los números de los mensajes enviados. Diga **Sí** o **No**.


1.5 Hora & Fecha

Esta característica comando de voz dará lectura a la hora actual y la fecha.

1. Oprima la **Tecla Comandos de Voz** .
2. Diga **Hora y Fecha** para escuchar la hora y fecha.

1.6 Ayuda

Le permite ver más información sobre las características en el control por voz.

1. Oprima la **Tecla Comandos de Voz** .
2. Diga **Ayuda** para ver información de ayuda.

2. Modo de Comando

Le permite escoger entre Normal o Marcado. La opción de Marcado le permite acceder a las funciones de Comandos de Voz más veloz con una solicitación no verbal.

1. Oprima  **Menú**, , .

Comandos de Voz

2. Seleccione una opción.

Normal/ Marcado

3. Anunciar Alertas

Le permite personalizar la función de Anunciar Alertas. Anunciar Alertas le permite oír más información sobre las llamadas entrantes o mensajes en vez de, o junto con, su timbre.

1. Oprima  **Menú**, , .
2. Seleccione una opción.

**Inhabilitado/ Anunciar/
Anunciar + Timbre**

4. Entrenar Palabra




Le permite entrenar sus palabras para mejorar el Comando de Voz.

1. Oprima  **Menú**, , .
2. Seleccione una opción.

**Comandos de Voz/
Responder/ Marc. Del Dígito**

3. Siga las indicaciones.

5. Buscar Similar

Le permite elegir si su teléfono muestra las 4 coincidencias más cercanas o sólo la más cercana al usar la función 'Llamar <Nombre> o <Número>'.
1. Oprima  **Menú**, , .

1. Oprima  **Menú**, , .
2. Seleccione una opción.

**1 Coincidencia/
4 Coincidencias**

Mi Agenda

1. Despertador

Le permite fijar hasta cinco alarmas. A la hora de la alarma, cualquier alarma establecida podrá sonar el tono deseado y un mensaje será mostrado en la pantalla LCD.

1. Oprima **Menú**, **9 002**, **1**.
2. Use para resaltar la alarma que desea configurar y oprima para seleccionarla.
3. Oprima la Tecla suave izquierda **Ajustar** para configurar la hora de la alarma.
4. Use a resaltar **Repetir** (configuración recurrente).
5. Oprima para seleccionar una de las siguientes opciones:
Una Vez/ Diario/ Lun - Vie/ Fines de Semana
6. Use para resaltar **Timbre**, oprima la Tecla suave izquierda

Ajustar y busque un timbre para su alarma.


7. Oprima **Grdr.**


2. Calendario

Le permite almacenar y acceder su(s) agenda(s). Simplemente guarde sus citas en el calendario y su teléfono lo alertará con un aviso.

1. Oprima **Menú**, **9 002**, **2 ARC**.
2. Use para resaltar un día.
 - Mueve el cursor al día anterior.
 - Mueve el cursor al día siguiente.
 - Mueve el cursor una semana atrás.
 - Mueve el cursor una semana adelante.
3. Oprima la Tecla suave izquierda **Nuevo**.
4. Use para resaltar el campo que desea editar y oprima la Tecla suave izquierda






Mi Agenda/ Bluetooth

 **Ajustar** para editar la información deseada.

- Una vez que introduzca toda la información necesaria, oprima  **Grdr.**


3. Nota

Le permite leer, agregar, modificar y borrar notas que haya escrito para usted mismo.

- Oprima  **Menú**,  **VOZ**,  **DEF**.
- Oprima la Tecla suave izquierda  **Nuevo** para escribir una nota nueva.
- Escriba la nota y oprima  **Grdr.**

Aparece brevemente un mensaje de confirmación y luego se muestra su lista de notas guardadas.

Nota

Oprima la Tecla Texto por Voz  mientras ve la nota para leerla en voz alta.

Bluetooth

El teléfono es compatible con aparatos que admiten los perfiles de Auricular, Manos Libres, Impresión básica, Transferencia de archivos, Acceso Telefónico a Redes, Puerto serie, Acceso a agenda telefónica y Push de Objeto. Puede crear y almacenar 20 emparejamientos dentro del teléfono y conectarse a un aparato a la vez. El alcance de comunicación aproximado para la tecnología inalámbrica Bluetooth® es de hasta 10 metros (30 pies).

Nota


Lea la guía del usuario de cada accesorio de Bluetooth® que usted está intentando emparejar con su teléfono porque las instrucciones pueden ser diferentes. Las funciones de Bluetooth® de este teléfono pueden no ser compatibles con todos los aparatos habilitados para Bluetooth®. Su proveedor de servicios o fabricante del teléfono no puede ser responsable de la compatibilidad con aparatos que no vende el proveedor de servicios o el fabricante del teléfono.


1. Dispositivos Sincronizados

El emparejamiento es el proceso que permite que el teléfono ubique, establezca y registre una conexión 1-a-1 con el aparato objetivo.


Para emparejar un nuevo aparato Bluetooth®

1. Oprima  Menú, , .
2. Consulte las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para configurar el aparato en el modo de emparejamiento.
3. Oprima la Tecla suave izquierda  Buscando.

Si Bluetooth® está apagado, se le indicará que lo encienda. Resalte **Sí** y oprima .






4. Resalte **Búsqueda Nueva** y oprima . El aparato aparecerá en el menú Dispositivos Encontrados. Una vez que se ubique, resalte el aparato y

oprime  Par.

5. Consulte las instrucciones del accesorio de Bluetooth® para utilizar la contraseña adecuada (por lo general "0000" - 4 ceros). Introduzca la contraseña y oprima . O se le puede solicitar que confirme contraseñas coincidentes.
6. Una vez conectado, seleccione la preferencia de conexión (**Siempre Preguntar o Siempre Conectar**).
7. Una vez conectado, podrá ver el dispositivo que aparece en el menú Dispositivos Sincronizados.

2. Encender

Le permite encender o apagar la función Bluetooth®.






1. Oprima  Menú, , .
2. Use  para resaltar **Activo** o **Inactivo** y oprime .

Nota

De manera predeterminada, la funcionalidad Bluetooth® de su teléfono está apagada.

3. Mi Visibilidad

Le permite establecer la visibilidad de la función Bluetooth®.






1. Oprima  **Menú**, , .
2. Use  para resaltar **Activado** o **Desactivado** y oprima .

Nota

Si apaga Mi Visibilidad, su teléfono no puede ser encontrado por otros aparatos Bluetooth en rango.

4. Info de mi Bluetooth

Le permite ver la información acerca la función Bluetooth® y cambiar el nombre del teléfono.








1. Oprima  **Menú**, , .
2. Oprima la Tecla suave izquierda  **Renombrar**.
3. Introduzca el nuevo nombre y oprima  **Grdr**.

Herramientas


Las herramientas del teléfono incluyen Calculadora, Calculadora de Propinas, Cronómetro y Convertidor de Unidades.

1. Calculadora

Permite que usted realice cálculos matemáticos simples.





1. Oprima  **Menú**, , .
2. Introduzca los datos necesarios.
 - Use el teclado para introducir números.
 - Use  para introducir decimales.
 - Use  para introducir paréntesis.
 - Oprima Tecla suave izquierda  **Reaj** para borrar la entrada.
 - Oprima la Tecla suave derecha  **Opciones** para opciones de calculación

adicionales.

- Use las Teclas de navegación para introducir funciones.
- Oprima  para completar la ecuación.

2. Calculadora de Propinas




Le permite calcular rápido y fácilmente la propina de una cuenta usando la total cantidad de la cuenta, el porcentaje de propina y el número de personas.

1. Oprima  **Menú**,  **0**, .
2. Introduzca los campos variables (**Cuenta**, **Propina (%)**, **Dividir**).
3. Los campos **Propina (\$)** y **Cada** se calculan automáticamente.
4. Oprima la Tecla suave izquierda  **Reaj** para otro cálculo.

3. Cronómetro



Este menú le permite registrar el tiempo transcurrido de un evento.

1. Oprima  **Menú**,  **0**, .

2. Oprima  **Iniciar** para empezar y oprima  **Pare** para detener
 - Puede usar la función de vuelta oprimiendo la Tecla suave izquierda  **Regazo** para registrar hasta 99 vueltas y tiempos de vuelta.

4. Convertidor de Unidades

Le permite convertir unidades de, Superficie, Longitud, Masa, Temperatura, Volumen y Velocidad.

1. Oprima  **Menú**,  **0**, .
2. Seleccione la unidad que desea convertir:
Superficie/ Longitud/ Masa/ Temperatura/ Volumen/ Velocidad
3. Seleccione el tipo de medida conocido e introduzca la cantidad deseada. La conversión se calcula automáticamente.

Configuración

Configuración

1. Sonido

Opciones para personalizar los sonidos del teléfono.







1.1 Timbres

Configura tonos para distintos tipos de llamadas entrantes.

1. Oprima  **Menú**, , , .
2. Seleccione **Todas Las Llamadas/ Identificación de Llamadas/ Sin Identificación de Llamadas/ Comprar Timbres**.
3. Resalte **Mis Timbres/ Preferidos/ Comprar Timbres** y oprima  para abrir la carpeta deseada.
4. Use  para resaltar un timbre.
5. Oprima  **Tocar** para escuchar el timbre u oprima la Tecla suave izquierda  **Fijado** para fijar el timbre al teléfono.

1.2 Volumen



Le permite configurar varios ajustes de volumen.

1. Oprima  **Menú**, , , .
2. Seleccione **Volumen Principal/ Teclado/ Auricular/ Altavoz**
3. Use  para ajustar el volumen del timbre y oprima  para guardar la configuración.

1.3 Alertas de Mensajes






Le permite seleccionar el tipo de aviso para un mensaje nuevo.

1. Oprima  **Menú**, , , .
2. Seleccione **Mensaje/ Mensaje con Imagen/ Buzón de Voz/ Alerta de Mensajes**.
3. Resalte **Mis Timbres/ Preferidos/ Comprar Timbres** y oprima  para abrir la carpeta deseada.



- Use  para seleccionar un timbre y oprima  para guardar la configuración.

1.4 Tipo de Alerta

Le permite seleccionar los tipos de alerta.


- Oprima  Menú, , , .
- Use  para resaltar la alerta que desea editar.

Alertas de Llamada/
Alertas de Mensaje/
Alertas de Agenda/
Alertas de Alarma

- Use  para desplazarse por los siguientes tipos de alertas.
Sólo Timbre/ Sólo Vibrar/
Timbre & Vibración
- Oprima  para guardar.

1.5 Alertas de Servicio

Le permite configurar las 4 alertas de servicio.

- Oprima  Menú, , , .
- Seleccione una opción de aviso.

1.5.1 Conexión de Llamadas

Le avisa cuando la llamada se ha conectado.

1.5.2 Volver Arriba



Le avisa cuando se desplaza al final de una lista de menús.

1.5.3 Batería Baja

Le avisa cuando el nivel de carga de la batería está bajo.

1.5.4 Alerta "Roaming"







Le avisa cuando se activa el servicio roaming.

- Use  para resaltar **Activo** o **Inactivo** y oprima . (Opciones para Batería Baja: **Anunciar/ Timbre**)

Configuración







1.6 Timbre de Encender/ Apagar

Le permite configurar el teléfono para que haga sonar un tono cuando se enciende y cuando se apaga.

1. Oprima  Menú, , , .
2. Use  para resaltar **Activo** o **Inactivo** y luego oprima .

1.7 Timbre al Abrir el Teléfono

Le permite activar a desactivar el tono que suena al abrir el teléfono.

1. Oprima  Menú, , , .
2. Use  para resaltar **Activo** o **Inactivo** y oprima .



1.8 TTS (Texto por Voz)

Permite que los mensajes de texto se lean en voz alta cuando se activa esta función.

1. Oprima  Menú, , , .







Nota

Cuando el teléfono está en modo Vibrar, la función TTS (Texto por Voz) está desactivada.

2. Use  para resaltar **Activo** o **Inactivo** y oprima .

1.9 Timbre de Emergencia

Le permite configurar el teléfono para sonar un tono cuando esté en modo de emergencia.

1. Oprima  Menú, , , .
2. Use  para resaltar **Timbre**, **Vibración** o **Inactivo** y oprima .

2. Pantalla





Opciones para personalizar la pantalla del teléfono.

2.1 Fondo de Pantalla

Le permite seleccionar el tipo de fondo que se muestra en el teléfono.

1. Oprima  Menú, , .

1 

- Use  para resaltar **Mis Imágenes/ Predeterminados/ Comprar Gráficos** y oprima .
- Use  para resaltar una imagen y oprima la Tecla suave izquierda  **Fijado**.






2.2 Iluminación

Le permite fijar la duración de iluminación de la luz de fondo.

- Oprima  **Menú**, , , .
- Resalte **Pantalla, Teclado o Brillo** y oprima .
- Use  para resaltar un ajuste y luego oprima .







2.3 Estilo del Menú

Le permite ver el menú en vista de Iconos o Lista.

- Oprima  **Menú**, , , .
- Resalte **Iconos o Lista** y oprima .

2.4 Idiomas (Languages)

Le permite usar la función bilingüe según su preferencia. Elija entre inglés y español.



- Oprima  **Menú**, , , .
- Use  para resaltar **English o Español** y luego oprima .

2.5 Relojes & Calendario

Le permite elegir el tipo de reloj que se muestra en la pantalla LCD principal.



- Oprima  **Menú**, , , .
- Resalte **Pantalla Principal o Pantalla Delantera** y oprima .

2.5.1 Pantalla Principal

Use  para resaltar **Normal, Analógico, Digital 12h, Digital 24h, Calendario o Inactivo** y luego oprima .

Configuración


2.5.2 Pantalla Delantera

Use  para resaltar **Reloj Digital** o **Minimizar** y luego oprima .

2.6 Configuración de Tipos de Letra

Permite que usted seleccione el tipo de fuente que se muestra en la pantalla LCD.

1. Oprima  **Menú**, , , .

2. Resalte un submenú y oprima .

Tipo de Letra/ Fuentes de Marcación/ Tamaño de Letra

3. Use  para resaltar un ajuste y luego oprima .

Opciones para Tipo de Letra
**LG Gothic/ LG Greentea/
LG Mint/ LG Round/
LG Secret**

Opciones para Fuentes de Marcación



**Digital/ Blackboard/
Sketchbook/ Sky/ Básico**

Opciones para Tamaño de Letra
Normal/ Grande.

2.7 Predicción de Palabras

Le permite activar la predicción de palabras, una función que usa la entrada de texto pasado para predecir cuál va a ser su siguiente palabra.



1. Oprima  **Menú**, , , .

2. Use  para resaltar **Activo** o **Inactivo** y luego oprima .

2.8 Coincidencia de Nombre para Marcación

Le permite encender o apagar la función Coincidencia de Nombre para Marcación.

1. Oprima  **Menú**, , , .

2. Use  para resaltar **Activo** o **Inactivo** y luego oprima .

3. Seguridad

El menú de Seguridad le permite asegurar electrónicamente el teléfono.



3.1 Bloqueo de Teléfono



Evita el uso no autorizado del teléfono. Una vez bloqueado, el teléfono queda en modo restringido hasta que se introduzca el código de bloqueo. Puede recibir llamadas y seguir haciendo llamadas de emergencia. Puede modificar el código de bloqueo con el Cambiar Código de Bloqueo en el menú Seguridad.

1. Oprima  **Menú**,  **#**,  **DEF**.

Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.

El código de bloqueo es normalmente los 4 últimos dígitos de su número de teléfono.

2. Oprima  **1**  **Bloqueo de Teléfono**.

3. Use  para resaltar una opción y oprima .






Desbloquear El teléfono se mantiene desbloqueado hasta que es bloqueado manualmente.

Bloquear El teléfono se mantiene bloqueado. Al estar bloqueado, puede recibir llamadas entrantes o hacer sólo llamadas de emergencia.



Al Encender El teléfono está bloqueado al encenderlo.

3.2 Cámara Deshabilitada

Le permite bloquear el uso de la Cámara.







1. Oprima  **Menú**,  **#**,  **DEF**.
2. Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
3. Oprima  **2**  **Cámara Deshabilitada**.

Configuración

- Use  para resaltar **Desbloq** o **Bloq.** y oprima .








3.3 Cambiar Código de Bloqueo

Permite cambiar el código de bloqueo de cuatro dígitos.

- Oprima  **Menú**, , .
- Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
- Oprima  **Cambiar Código de Bloqueo**.
- Use  para resaltar **Teléfono** o **Cámara** y oprima .
- Introduzca su código de bloqueo de cuatro dígitos actual.
- Introduzca un nuevo código de bloqueo de cuatro dígitos.
- Para confirmar, introduzca su código de bloqueo una vez más.

3.4 Reestablecer Config. Originales

Le permite restaurar las configuraciones de su teléfono a los ajustes predeterminados de fábrica.







- Oprima  **Menú**, , .
- Introduzca el código de bloqueo de cuatro dígitos.
- Oprima  **Reestablecer Config. Originales**.
- Lea el mensaje y, si está de acuerdo, oprima .
- Use  para resaltar **Revertir** o **Cancelar** y oprima .

4. Config. De Llamada

El menú Config. De Llamada le permite decidir cómo maneja el teléfono las llamadas de entrada y de salida.

4.1 Opciones para Contestar







Le permite determinar cómo contestar una llamada entrante.

1. Oprima  **Menú**, , , .
2. Use  para resaltar una opción y oprima .

Al Abrirlo/ Sólo Tecla SEND/
Cualquier Tecla/ Auto. con
Manos Libres

4.2 Marcación Rápida

Le permite iniciar un Marcado Veloz al mantener oprimido el número de Marcación Rápida. Si establecido a Inactivo, los números de Marcación Rápida designados en sus Contactos no funcionarán.

1. Oprima  **Menú**, , , .
2. Use  para resaltar **Activo** o **Inactivo** y luego oprima .








4.3 Modo Senior

El modo Senior es una función que amplifica el sonido para que las personas de edad avanzada puedan escuchar bien la voz al enfatizar los sonidos graves. Se utiliza para mejorar la calidad de la voz cuando está hablando por teléfono.

1. Oprima , , , .
2. Utilice  para resaltar **Activo** o **Inactivo** y luego oprima .

4.4 Modo Avión








Permite usar sólo las funciones de su teléfono que no requieren comunicaciones inalámbricas.

1. Oprima  **Menú**, , , .
2. Lea la advertencia y oprima  para continuar.
3. Use  para resaltar **Activo** o **Inactivo** y luego oprima .

Configuración

4.5 Modo TTY

Le permite conectar un aparato TTY (teclado para personas con problemas de audición) para comunicarse con personas que también lo usen. Un teléfono con compatibilidad TTY puede traducir caracteres escritos a voz. La voz también puede traducirse en caracteres y mostrarse en el aparato TTY.

1. Oprima  **Menú**, , , .
2. Lea la advertencia y oprima  para continuar.
3. Use  para resaltar un ajuste y luego oprima .

**Todo TTY/ TTY + Voz/
TTY Escuchar/ TTY Inactivo**








5. Sistema

El menú Sistema le permite designar Configuración específicas de red del sistema.

5.1 Red

5.1.1 Selecc. de Sistema

Le permite configurar el entorno de administración del productor del teléfono. Deje esta configuración como predeterminada a menos que desee alterar la selección del sistema como se lo haya indicado su proveedor de servicio.

1. Oprima  **Menú**, , , , .
2. Use  para resaltar **Sólo Base** o **Automático** y oprima .

5.1.2 Sistema de Servicio

Identifica el número de canal de un sistema de servicio y un número SID. Esta información es sólo para asistencia técnica.

1. Oprima Menú, #, 5 JRS, 1, 2 ABC.

5.2 Ubicación

Le permite encender o apagar la función de Ubicación en su teléfono. Si está configurada en Activada, los servicios de satélite basados en GPS (Sistema de Posicionamiento Global) son accedidos.

1. Oprima Menú, #, 5 JRS, 2 ABC.
2. Use para resaltar **Ubicación Activada** o **Sólo E911** y luego oprima OK.

6. Memoria

Le permite ver información del estado de la memoria de su teléfono.

1. Oprima Menú, #, 6 MHO.
2. Use para resaltar **Memoria Reservada** o **Multimedia** y oprima OK.

7. Info del Teléfono

El menú Info del Teléfono le proporciona información específica del modelo de su teléfono.

1. Oprima Menú, #, 7 PORS.
2. Use para resaltar **Mi Número**, **ESN/ MEID**, **Glosario de Iconos** o **Versión** y oprima OK.

Accesorios

Hay una variedad de accesorios disponibles para su teléfono celular. Consulte a su distribuidor local para saber con cuáles cuenta. Los artículos opcionales se venden por separado.

Cargador de Batería

El cargador de batería le permite cargar la batería del teléfono.



Batería

Batería estándar disponible.



A

- Acceso a los menús 8
- Ajuste rápido del volumen 16
- Alertas de Mensajes 52
- Alertas de Servicio 53
- Añadir Tiempo Celular 24
- Anunciar Alertas 46
- Aspectos básicos del almacenamiento de entradas de contactos 19
- Ayuda 45

B

- Bandeja de Entrada 30
- Bandeja de Salida 32
- Bloqueo de Teléfono 57
- Bluetooth 48
- Borradores 33
- Borrar Todos 35

- Buscar Similar 46
- Búsqueda en la memoria del teléfono 20
- Buzón de Voz 33, 44

C

- Calculadora 50
- Calculadora de Propinas 51
- Calendario 47
- Cámara Deshabilitada 57
- Cambiar Código de Bloqueo 58
- Cargar la batería 13
- Coincidencia de Nombre para Marcación 56
- Comandos de Voz 44
- Comprar Juegos 38
- Config. De Llamada 58
- Configuración 34, 52, 56

- Configuración de CMAS 35
- Contactos 25
- Convertidor de Unidades 51
- Corrección de errores en la marcación 14
- Cronómetro 51

D

- Despertador 47
- Dispositivos Sincronizados 49
- Duración de Llamadas 37

E

- Encender 49
- Encender y apagar el teléfono 13
- Entrenar Palabra 46
- Estilo del Menú 55

Índice

F

Fondo de Pantalla 54
Fuerza de la señal 14
Función de silencio 16

G

Grabar Voz 41
Grupos 26

H

Hacer llamadas 14
Hacer llamadas desde
la memoria del teléfono
22
Herramientas 50
Hora & Fecha 45

I

Iconos en pantalla 14
Identificador de
Llamador 16
Idiomas (Languages)
55

Iluminación 55
Imágenes 42
Info del Teléfono 61
Info de mi Bluetooth
50
Iniciar Comando 44
Introducción de texto
18

J

Juegos 38

L

La batería 12
Lista de Contactos 25
Llamada en Espera 16
Llamadas Perdidas 45
Llamadas Recien. 36
Llamar <Nombre> o
<Número> 44

M

Marcación Rápida 17,
26, 59
Marcadas 36
Memoria 61
Mensaje con Imagen
29
Mensajes 27, 45
Mi Agenda 47
Mi Número Telefónico
24
Mi Tarjeta de
Presentación 26
Mi Visibilidad 50
Modo Avión 59
Modo de Comando 45
Modo Ingreso de
Código 24
Modo Senior 59
Modo TTY 60
Multimedia 40

N

Nivel de carga de la batería 13
Nota 48
Nuevo Contacto 25
Nuevo Mensaje 27
Número de Serie 24
Números de teléfono con pausas 19

O

Opciones para Contestar 59

P

Pantalla 54
Para recibir llamadas 15
Perdidas 36
Plantillas 34
Predicción de Palabras 56
Prepago 24

R

Recibidas 36
Red 60
Reestablecer Config. Originales 58
Relojes & Calendario 55
Remarcado de llamadas 15

S

Seguridad 57
Sistema 60
Sonido 52
Sonidos 42

T

Timbre al Abrir el Teléfono 54
Timbre de Emergencia 54
Timbre de Encender/ Apagar 54

Timbres 52
Tipo de Alerta 53
Todas 37
Todos los Mensajes 34
Tomar Foto 40
TTS (Text-to Speech) 54

U

Ubicación 61

V

Volumen 52



Printed in China