

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

DVD Systém domácího kina

Před použitím sady si prosím nejdříve pozorně přečtěte tento návod a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí.

DH3140S (DH3140S, S34S1-S, S34S1-W)

Bezpečnostní informace



UPOZORNĚNÍ: SNIŽTE RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEODJÍMEJTE KRYT (ANI ŽÁDNÝ PANEL), UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ PRVKY, KTERÉ MŮŽE OPRAVIT UŽIVATEL. TAKOVÉTO ZÁSAHY SVĚRTE DO RUKOU KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ.

Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku slouží k upozornění uživatele na přítomnost neizolovaného napětí pod ochranným krytem zařízení, které může být dostatečně vysoké na to, aby vystavilo osoby riziku úrazu elektrickým proudem



Znaménko vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku je určené k upozornění uživatele na důležité pokyny k obsluze a údržbě (servisu), které by si měl uživatel nastudovat v literatuře přiložené k výrobku.



UPOZORNĚNÍ: CHRAŇTE SE PŘED RIZIKEM POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO VÝROBEK DEŠTI NEBO VLHKOSTI.

VAROVÁNÍ: Neinstalujte toto zařízení do stíněného prostoru, jakým je například knihovna nebo podobná místa.

POZOR: Nezakrývejte žádné větrací otvory. Nainstalujte přesně podle instrukcí výrobce.

Drážky a otvory na skříni zařízení slouží k větrání a mají zabezpečit spolehlivý chod zařízení a chránit je před přehřátím. Tyto otvory nikdy nesmí být zakryté, tj. nikdy nepokládejte zařízení na postel ani na pohovku nebo podobný povrch. Tento výrobek nesmí být vestavěný do prostorů, jako jsou knihovny nebo stojany, s výjimkou toho, kdy je zabezpečena dostatečná ventilace nebo jsou dodrženy instrukce výrobce.

UPOZORNĚNÍ: Tento výrobek využívá laserový systém. Chcete-li se ujistit, zda používáte tento výrobek správně, prosíme pročtěte si pozorně tuto uživatelskou příručku a ponechte ji si pro případnou potřebu v budoucnu. Jestliže bude zařízení vyžadovat údržbu, obraťte se na autorizované servisní centrum. Použití ovládacích prvků, nastavování nebo použití funkcí jiných, než jsou ty zde popsané, vás může vystavit riziku zásahu nebezpečným zařízením. Chraňte se před přímým zásahem laserového paprsku, nepokoušejte se otevírat kryt, je pod ním viditelné záření. Při otevření je viditelné laserové záření. **NEDÍVEJTE SE DO LASEROVÉHO PAPERU.**

UPOZORNĚNÍ v souvislosti se síťovým kabelem

To znamená, že obvod, ve kterém je zapojený tento spotřebič, napájí jen tento spotřebič a nemá žádné další výstupy a větve. Pro kontrolu si přečtěte specifikace v této uživatelské příručce.

Nepřetěžujte zásuvky. Přetížení zásuvek, uvolnění a poškozené zásuvky nebo prodlužovací kabely, roztřepené vodiče a poškozená nebo popraskaná izolace vodičů vedou k vzniku nebezpečí. Všechny tyto skutečnosti mohou vést k požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu tohoto zařízení. Jestliže jeví známky poškození nebo opotřebování, je třeba jej odpojit, dále už zařízení nepoužívat a požádat autorizované servisní centrum o výměnu napájecího kabelu.

Chraňte napájecí kabel před fyzickým nebo mechanickým poškozením, jako je zkroucení, zauzlení, přiskřípnutí, přivření do dveří nebo pošlapání. Věnujte zvláštní pozornost zástrčkám, zásuvkám a místu, kde napájecí kabel vychází ze zařízení.

Pro odpojení od elektrické sítě vytáhněte zásuvku napájecího kabelu. Při instalaci výrobku se ujistěte, že zásuvka je lehce dostupná.

Toto zařízení je vybaveno baterií nebo akumulátorem.

Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo akumulátoru ze zařízení:

Bezpečný způsob vyjmutí baterie nebo akumulátoru ze zařízení: Vyjměte starou baterii nebo akumulátor provedením kroků vložených v opačném pořadí. Aby nedošlo ke znečištění životního prostředí nebo ohrožení zdraví lidí a zvířat, odložte starou baterii nebo akumulátor do k tomu určené nádoby na vyhrazeném sběrném místě. Baterie nebo akumulátor nepatří do běžného domovního odpadu. Doporučujeme využít k likvidaci baterie nebo akumulátoru zdarma provozované místní systémy recyklace. Baterie chraňte před nadměrným horkem, například slunečním svitem, ohněm apod.

UPOZORNĚNÍ: Přístroj nesmí být vystavena vodě (kapající nebo stříkající) a nesmí na něj být umístěny předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

Likvidace starých spotřebičů



1. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
2. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
3. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Likvidace nepoužitelných baterií/akumulátorů



1. Tento symbol může být kombinován s chemickou značkou rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
2. Všechny baterie/akumulátory je nutno likvidovat odděleně od běžného domovního odpadu, využijte k tomu určená sběrná místa dle pokynů národních nebo místních úřadů.
3. Správná likvidace starých baterií/akumulátorů pomůže chránit životní prostředí před možnými negativními dopady na zdraví lidí a zvířat.
4. Podrobnější informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů vám sdělí vaše radnice, zpracovatel odpadu nebo obchod, kde jste produkt zakoupili.



Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že tento výrobek splňuje základní požadavky a další relevantní ustanovení směrnic 2004/108/ES, 2006/95/ES, 2009/125/ES a 2011/65/EU.

Pro soulad s tímto produktem kontaktujte kancelář:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Vezměte prosím na vědomí, že toto NENÍ kontaktní místo zákaznického servisu. Více informací o zákaznickém servisu naleznete v záruční kartě nebo u prodejce, u kterého jste produkt zakoupili.

Obsah

1 Začínáme

- 2 Bezpečnostní informace
- 6 Úvod
- 6 – Přehrávatelné disky
- 6 – Zobrazení symbolu "Ⓢ"
- 6 – Symboly použité v této příručce
- 6 – Kód země
- 7 – Požadovaný přehrávatelný soubor
- 9 Přední panel
- 9 Zadní panel
- 10 Dálkové ovládání

2 Připojení

- 11 Připojení reproduktorů
- 11 – Připojte reproduktory k zařízení
- 11 – Umístění systému
- 12 Připojení k TV
- 12 – Zapojení videa
- 12 Volitelné zapojení vybavení
- 12 – Připojení VSTUPU AUX
- 13 – Připojení USB
- 13 – Připojení antény

3 Nastavení systému

- 14 Nastavení
- 14 – Úvodní nastavení jazyka OSD - Optický
- 14 – Pro zobrazení a opuštění nabídky nastavení
- 14 – Jazyk
- 15 – Displej
- 15 – AUDIO
- 16 – Zámek (Rodičovská kontrola)
- 17 – Atd.

4 Ovládání

- 18 Základní činnosti
- 19 Další funkce
- 19 – Zobrazení informací o disku na obrazovce
- 19 – Pro zobrazení nabídky DVD
- 19 – Pro zobrazení titulu DVD
- 19 – Výběr jazyka titulků
- 19 – Přehrávání DVD 1,5 rychlostí
- 19 – Pokračovat v přehrávání
- 20 – Spuštění přehrávání ve zvoleném čase
- 20 – Paměť poslední scény
- 20 – Obnova přehrávání po výpadku elektřiny - volitelné
- 20 – Změna znakové sady ke správnému zobrazení titulků pro DivX®
- 20 – Naprogramované přehrávání
- 21 – Prohlížení OBRÁZKOVÝCH souborů
- 21 – Prohlížení fotografií jako prezentace
- 21 – Poslech hudby během prezentace
- 21 – Nastavení časovače
- 21 – Osvětlení displeje (DIMMER)
- 21 – Dočasné vypnutí zvuku
- 21 – Automatické vypnutí
- 22 – Spořič obrazovky
- 22 – Výběr systému - Volitelné
- 22 – Zobrazení informace o souboru (ID3 TAG)
- 22 Ovládání rádia
- 22 – Poslech rádia
- 22 – Přednastavení rádiových stanic
- 22 – Vymazání všech uložených stanic
- 22 – Zlepšení nekvalitního FM příjmu

- 23 Nastavení zvuku
- 23 – Nastavení režimu surround

5 Odstraňování problémů

- 24 Odstraňování problémů

6 Příloha

- 25 Údržba
- 25 – Zacházení s jednotkou
- 25 – Poznámky k disku
- 26 Seznam kódu oblastí
- 27 Seznam kódu jazyků
- 28 Obchodní známky a licence
- 29 Specifikace

1

2

3

4

5

6

Úvod

Přehrávatelné disky

Toto zařízení přehrává disky DVD±R/ RW a CD-R/ RW, které obsahují audio tituly, nebo soubory DivX, MP3, WMA nebo JPEG. Některé disky DVD±RW/ DVD±R nebo CD-RW/ CD-R nelze na tomto zařízení přehrát kvůli kvalitě nebo stavu disku nebo kvůli vlastnostem záznamového zařízení a authoringového softwaru.



DVD-VIDEO (disk 8cm/12 cm)
Disky s filmy, které lze zakoupit nebo vypůjčit.



DVD±R (disk 8cm/12 cm)
Jen finalizované a v režimu Video.



DVD-RW (disk 8cm/12 cm)
Jen finalizované a v režimu Video.



DVD+R: V režimu video podporuje také dvouvrstvé disky.



DVD+RW (disk 8cm/12 cm)
Jen v režimu video



Audio CD: Hudební CD nebo CD-R/ CD-RW ve formátu zvukového CD, která mohou být zakoupena.

Zobrazení symbolu “Ⓢ”

Během provozu se může na displeji objevit symbol “Ⓢ” a oznamuje, že funkce popsaná v této uživatelské příručce není dostupná na daném DVD video disku.

Symboly použité v této příručce



DVD-Video, DVD±R/RW v režimu Video a dokončeno



Audio CDs



Filmové soubory obsažené na USB/Disku.



Hudební soubory obsažené na USB/Disku.



Obrázkové soubory



Poznámka

Označuje speciální poznámky a provozní funkce.



POZOR

Označuje výstrahy pro předcházení možných poškození z důvodu nevhodného použití.

Kód země

Kód země je vytištěn na zadní straně tohoto zařízení. Toto zařízení přehrává jen DVD disky, které jsou označeny stejně jako označení na zadní části zařízení nebo jsou označeny jako „ALL“ (VŠE).

- Většina disků nese značku glóbu s jedním nebo více čísly, která je viditelná na obalu. Toto číslo se musí shodovat s kódem země na vašem zařízení, jinak disk nebude přehrávatelný.
- Pokusíte-li se přehrát DVD s jiným kódem země, než je na vašem přehrávači, na TV obrazovce se objeví zpráva „Check Regional Code“ (Zkontrolujte kód země).

Požadovaný přehrávatelný soubor

Požadované parametry hudebních souborů

Kompatibilita tohoto přehrávače se soubory MP3/WMA je omezena následovně :

- Vzorkovací frekvence: v rozsahu 8 až 48 kHz (MP3); 22,05 až 48 kHz (WMA)
- Rychlost přenosu: v rozsahu 8 až 320 kb/s (MP3), 32 až 192 kb/s (WMA)
- Podpora Verze : v2, v7, v8, v9
- Maximální počet souborů: Méně než 650.
- Přípona souboru : “.mp3”/“.wma”
- Formát souboru na CD-ROM : ISO9660/ JOLIET
- Doporučujeme používat program Easy-CD Creator, který vytváří systém souborů ISO9660.
- Aby byl přehrávač LG schopen přehrávat přepisovatelné disky, je třeba nastavit možnost formátování disku na [Mastered]. Když je tato možnost nastavena na Live File System, nelze disk použít na přehrávačích LG. (Mastered / Live File System: Systém formátu disku pro Windows Vista)

DTS není podporováno. V případě zvuku ve formátu DTS není zvuk přehráván.

Požadavky na soubor fotografie

Kompatibilita této jednotky se soubory fotografií je omezena následovně:

- Max. počet pixelů na šířku: 2760 x 2048 pixelů
- Maximální počet souborů: Méně než 650.
- Některé disky nemusejí fungovat z důvodu odlišného formátu záznamu nebo kvůli stavu disku.
- Přípona souboru : “.jpg”
- Formát souboru na CD-ROM : ISO9660/ JOLIET

Požadavky na soubor DivX

Kompatibilita disku DivX s tímto přehrávačem má následující omezení :

- Dostupné rozlišení : 720x576 (Š x V) pixelů
- Název souboru titulků DivX by měl obsahovat do 45-ti znaků.
- Přenosová rychlost přehrávatelného video souboru: 7 Mbps a nižší.
- Pokud soubor DivX obsahuje znak, který nelze zobrazit, může se místo něj zobrazit “_”.
- Počet snímků: Méně než 30 snímků za s.
- Pokud soubor neobsahuje prokládané audio a video, nehraje zvuk nebo není vidět obraz.
- Podporovaný formát souborů DivX : “.avi”, “.mpeg”, “.mpegi”, “.divx”
- Podporovaný formát titulků : SubRip (*.srt/ *.txt), SAMI (*.smi), SubStation Alpha (*.ssa/ *.txt), MicroDVD (*.sub/ *.txt), SubViewer 2.0(*.sub/*.txt), Vobsub (*.sub)
- Přehrávatelný formát kodeku : “DIVX 3.11”, “DIVX4”, “DIVX5”, “DIVX6” “MP4V3”, “3IVX”
- Přehrávatelný formát zvuku : “AC3”, “PCM”, “MP3”, “WMA”.
- Vzorkovací frekvence: v rozsahu 8 až 48 kHz (MP3); 22,05 až 48 kHz (WMA)
- Rychlost přenosu: v rozsahu 8 až 320 kb/s (MP3), 32 až 192 kb/s (WMA)
- Disky formátované v systému souborů Live tento přehrávač nepodporuje.
- Pokud se název videosouboru DivX liší od názvu souborů titulků, nemusí se při přehrávání zobrazit titulky.
- Pokud přehráváte soubor DivX s jinými parametry, než je uvedeno výše, nemusí se přehrávat správně.


Kompatibilní USB zařízení

- MP3 přehravač: MP3 přehravač s flashovou pamětí
- USB Flash Drive: Zařízení, která podporují USB 2.0 nebo USB 1.1.
- Funkce USB této jednotky nepodporuje všechna USB zařízení.

Náležitost USB zařízení

- Zařízení, která vyžadují instalaci dalších programů po připojení přístroje k počítači, nejsou podporována.
- Nevytahujte USB v průběhu činnosti.
- Z důvodu velké kapacity USB může hledání trvat několik minut.
- K zabránění ztrátě dat, zálohujte všechna data.
- Pokud použijete prodlužovací kabel USB nebo USB HUB, zařízení USB nemusí být rozpoznáno.
- Souborový systém NTFS není podporován. (podporován je pouze souborový systém FAT (16/32)).
- Tato jednotka není podporována, pokud celkový počet souborů přesahuje 1000.
- Vnější HDD, uzamčené přístroje nebo typy pevných USB disků nejsou podporovány.
- USB port přístroje nemůže být připojen k PC. Jednotka nemůže být použita jako úschovné zařízení.
- Některá zařízení USB nemusí s tímto přístrojem spolupracovat.

Přední panel



1 Podavač disku DVD/CD

2 Okno displeje

3 (Napájení)

4 (Otevřít/Zavřít)

(Přehrát/Pozastavit)

(Zastavit)

5 (Přeskočit/Vyhledat)

Stisknutím a podržením tlačítka můžete přeskočit a vyhledat kapitolu/stopu/soubor.

TUNING (-/+)

Naladí na požadovanou rádiovou stanici.


FUN (ZÁBAVA)

Zvolí funkci a vstupní zdroj.

6 USB port

7 **VOLUME (-/+)**

Zadní panel



1 Síťový kabel


2 Konektor pro reproduktor

3 Konektor **AUX (L/ R) INPUT**


4 Výstup konektoru **MONITOR (VIDEO OUT)**
Připojte k TV vstupy videa.

5 **FM ANTENNA**

Dálkové ovládání



Výměna baterie



Odstraňte kryt baterie na zadní části dálkového ovládání a vložte jednu (velikost AAA) baterii tak, aby odpovídala polarita **+** a **-**.

..... **1**

⏻ (NAPÁJENÍ) : Vypíná a zapíná zařízení, ON (zap.) nebo OFF (vyp.).

▲ (OTEVŘÍT/ZAVŘÍT) : Otevře nebo zavře zásuvku pro disk.

FUNCTION : Zvolí funkci a vstupní zdroj.

SLEEP : Nastavit automatické vypnutí systému ve stanoveném čase. (Regulátor světlosti : Okno displeje se ztmaví na polovinu.)

TITLE : Jestliže má aktuální DVD disk menu, zobrazí toto menu na obrazovce, tj. menu disku se může zobrazit.

SETUP : Zapíná nebo vypíná zobrazení menu nastavení.

..... **2**

DISPLAY : Zobrazuje informace na obrazovce.

MENU : Zobrazuje menu na DVD disku.

PRESET (▲/▼) : Vybere radiostanici.

TUNING (-/+) : Naladí požadovanou radiostanici.

▲/▼/◀/▶ (nahoru/dolů/vlevo/vpravo) : Pohyb v menu zobrazeném na obrazovce.

ENTER (⊙) : Potvrzuje výběr volby.

BACK (↶) : posun zpět v menu nebo opuštění menu nastavení.

★: Toto tlačítko není k dispozici.

..... **3**

■ (Zastavit) : Zastaví přehrávání.

▶ (RĚHRÁT) MONO/STEREO : Spustí přehrávání. Zvolí Mono/Stereo.

⏸ (POZASTAVIT) : Pozastaví přehrávání.

⏪/⏩ (PŘESKOČIT) : Přejde na další nebo předchozí kapitolu/stopu/soubor.

◀◀/▶▶ (SKENOVAT) :

Vyhledávání vzad nebo vpřed.

..... **4**

REPEAT : Volba přehrávacího režimu. (NÁHODNĚ, OPAKOVAT)

MUTE (🔇) : Vypnutí zvuku.

VOL (HLASITOST) (+/-) : Nastaví hlasitost reproduktorů.

SOUND EFFECT (🔊) : Můžete navolit optimální zvuk.

CLEAR : Odstraňuje číslo stopy ze seznamu programů.

S-TITLE : V průběhu přehrávání opakovaně stiskněte **S-TITLE** k volbě požadovaného jazyka titulků.

Číselná tlačítka 0-9 : Vyberou číselnou volbu v menu.

PROG./MEMO. : Vstoupí nebo vystoupí z programového menu.

..... **5**

Tlačítka ovládání TV : Ovládání TV. (pouze TV značky LG)

- Můžete ovládat úroveň hlasitosti, zdroj vstupu a vypínání nebo zapínání TV značky LG. Stiskněte **POWER (NAPÁJENÍ) (TV)** a stiskněte opakovaně tlačítko **PR/CH (+/-)**, dokud se TV přijímač nezapne nebo nevypne.

★: Toto tlačítko není k dispozici.


Připojení reproduktorů

Připojte reproduktory k zařízení

Kabel k reproduktorům připojte tak, že na každém reproduktoru stisknete plastovou západku k otevření připojovací svorky. Zasuňte konec vodiče a uvolněte západku.


Připojte konec černého drátu ke svorkám označeným – (minus) a druhý konec ke svorkám označeným + (plus).

Zapojení reproduktoru



Připojte kabel basového reproduktoru do přehrávače.

Při připojování kabelu basového reproduktoru do přehrávače, zasouvejte konektor dokud s kliknutím nezapadne.



! POZOR


- Buďte opatrní a nedovolte dětem, aby vkládaly ruce nebo jiné předměty do tzv. *Vlnod reproduktoru : Otvor pro vydatný bassový zvuk na reproduktoru (uzavřený).
- Reproduktory obsahují magnetické části, takže na televizi nebo na monitoru počítače může dojít k deformaci barev. Používejte reproduktory ve vzdálenosti od obrazovky televize nebo od monitoru počítače.

Umístění systému

Následující ilustrace ukazuje příklad umístění systému. Upozorňujeme, že ilustrace v tomto návodu se liší od současné jednotky a slouží k objasňujícím účelům. Pro nejlepší možný prostorový zvuk by měly být všechny reproduktory, mimo subwoofer, umístěny ve stejné vzdálenosti od místa poslechu (A).

Umístění reproduktorů

- Ⓐ Přední levý reproduktor (L)/ Ⓑ Přední pravý reproduktor (R):
Umístěte přední reproduktory po stranách monitoru nebo obrazovky a srovnejte je, jak je to jen možné s okrajem obrazovky.
- Ⓒ Středový reproduktor: Umístěte středový reproduktor nad nebo pod monitor nebo obrazovku.
- Ⓓ Prostorový levý reproduktor (L)/ Ⓔ Prostorový pravý reproduktor (R):
Umístěte tyto reproduktory za vaše místo poslechu, čelem mírně dovnitř.
- Ⓕ Subwoofer: Pozice subwooferu není natolik rozhodující, protože nízké basové zvuky nejsou silně směrové. Ale je lepší umístit subwoofer blízko předních reproduktorů. Otočte mírně směrem ke středu pokoje ke snížení odrazu stěn.
- Ⓖ Jednotka



Připojení k TV

Učiňte jedno z následujících připojení v závislosti na schopnostech vašeho zařízení.

! Poznámka

- V závislosti na vaší TV a dalším vybavení, které chcete připojit, existuje několik způsobů připojení k přehrávači. Použijte pouze jeden způsob zapojení popsany v návodu.
- Pro nejlepší možné zapojení nahlédněte do návodu vaší TV stereo systému nebo jiného zařízení.


! POZOR

- Ujistete se, že je přehrávač připojen přímo k TV. Naladte TV na správný kanál vstupu videa.
- Nepřipojujte přehrávač přes VCR. Obraz by mohl být zkreslený systémem ochrany proti kopírování.

Zapojení videa

Připojte konektor MONITOR na jednotce ke konektoru vstupu videa na televizoru pomocí video kabelu.

Můžete poslouchat zvuk prostřednictvím systému reproduktorů.




Volitelné zapojení vybavení

Připojení VSTUPU AUX


Propojte výstup přídavného zařízení s konektorem AUX (L/R) INPUT.

Pokud má televize pouze jeden audio (mono) výstup, pak konektor připojte k levému (bílému) audio konektoru na přístroji.



Připojení USB

Připojte USB port paměťového USB (nebo MP3 přehrávače atd.) k USB portu na přední straně jednotky.




! Poznámka

Vyjmutí zařízení USB z jednotky

1. Zvolte jinou funkci režimu nebo stiskněte dvakrát za sebou tlačítko **STOP** (■).
2. Vyjmutí zařízení USB z jednotky.

Připojení antény

Ujistěte se, že je drátová FM anténa zcela prodloužená.



Nastavení


Pomocí nabídky nastavení lze různě nastavit položky, jako je obraz a zvuk.

Můžete také nastavit jazyk titulků a nabídku nastavení společně s dalšími položkami. Pro detaily k jednotlivým položkám nabídky nastavení viz strana 14 až 17.

Úvodní nastavení jazyka OSD - Optický

Po prvním zapnutí přístroje se na obrazovce televizoru objeví výchozí nabídka nastavení jazyka. Dokončete výchozí nastavení jazyka před použitím přístroje, anglický jazyk bude nastaven jako výchozí jazyk.

1. Pro zapnutí jednotky stiskněte tlačítko **POWER**. Nabídka nastavení jazyka se objeví na obrazovce.



2. Prostřednictvím tlačítek **▲/▼/◀/▶** zvolte jazyk a poté stiskněte tlačítko **ENTER**. Na obrazovce se objeví nabídka pro potvrzení.



3. Použijte tlačítko **◀/▶** k volbě [Enter] a poté stiskněte **ENTER** pro dokončení nastavení jazyka.

Pro zobrazení a opuštění nabídky nastavení

1. Zvolte funkci DVD/CD nebo USB stiskem tlačítka **FUNKCTION**.
2. Stiskněte tlačítko **SETUP**.
Pro zobrazení nabídky [Nastavení].
3. Stiskněte tlačítko **SETUP** nebo **BACK** pro opuštění v nabídce [Nastavení].

O nabídce nápovědy pro nastavení

Nabídka	Tlačítka	Činnosti
▲/▼ Pohyb	▲/▼	Přechod k jiné nabídce.
◀ Náhled	◀	Přechod k předešlé úrovni.
▶ Volba	▶	Přechod do další úrovně nebo volba nabídky.
↶	BACK	Pro opuštění nabídky [Nastavení] nebo [Nastavit reproduktor]
⊙	ENTER	Pro potvrzení nabídky.

Jazyk

Jazykové menu

Vyberte jazyk pro menu nastavení a zobrazování informací na obrazovce.

Zvukový disk/ Diskový podtitul/ Diskový menu

Zvolte Vámi preferovaný jazyk pro audio stopy (zvukový disk), titulky a nabídku disku.

[Originál]

Odpovídá původnímu jazyku, ve kterém byl disk nahrán.

[Atd.]

Pro volbu jiného jazyka stiskněte numerická tlačítka a poté **ENTER** pro zadání 4místného čísla dle kódu v seznamu jazyků na straně 27. Pokud vložíte nesprávný jazykový kód, stiskněte tlačítko **CLEAR**.

[Vypnuto (pro titulky disku)]

Vypne zobrazení titulků.

Displej

Televizní aspekt

Zvolte si poměr stran zobrazení na základě formátu obrazovky vašeho TV přijímače.

[4:3]

Zvolte, jestliže máte připojený standardní TV přijímač 4 : 3.

[16:9]

Zvolte, jestliže máte připojený širokoúhlý TV přijímač 16 : 9.

Modus displeje

Pokud si zvolíte poměr stran 4 : 3, budete muset definovat, jak budou na vašem TV přijímači zobrazovány širokoúhlé programy a filmy.

[Poštovní schránka]

Zobrazuje širokoúhlý obraz s dolním a horním okrajem obrazu.

[Panscan]

Automaticky zobrazuje široký obraz na celé obrazovce a ořezává všechny části obrazu. (Pokud disk/složka není kompatibilní s Pan Scan, obraz je zobrazen při poměru stran Letterbox.)

AUDIO

DRC (Dynamic Range Control) (Dynamická kontrola rozsahu)

Udrží zvuk čistý, když je hlasitost nastavená na nízké hodnotě (jen Dolby Digital). Nastavte [Zapnuto] zapnutí tohoto efektu.

Hlasitý

Zvolte [Zapnuto], smísíte karaoke kanály do normálního sterea.

Tato funkce je možná jen s multikanálovým karaoke DVD diskem.

Nastavit reproduktor

Učíte následující nastavení pro zabudovaný surround dekodér s 5.1 kanály.

1. Stiskněte tlačítko **SETUP**.
2. Pomocí **▲/▼** zvolte nabídku **AUDIA** a stiskněte **▶**.
3. Pomocí **▲/▼** zvolte nabídku [Nastavit reproduktor] a stiskněte **▶**.
4. Stiskněte tlačítko **ENTER**.
Objeví se [Nastavit reproduktor].



5. Prostřednictvím tlačítka **◀/▶** zvolte požadovaný reproduktor.
6. Nastavte možnosti pomocí tlačítek **▲/▼/◀/▶**.
7. Průrro potvrzení volby stiskněte tlačítko **BACK**.
Vraťte se k předesele nabídce.

[Reproduktor]

Zvolte reproduktor, který chcete nastavit.

! Poznámka

Některá nastavení reproduktorů jsou zakázána licenční smlouvou Dolby Digital.

[Velikost]

Je-li reproduktor nastaven napevno, nelze změnit nastavení.

[Hlasitost]

Stiskněte ◀/▶ pro nastavení výstupní úrovně zvoleného reproduktoru.

[Dálka]

Přizpůsobte vzdálenost mezi jednotlivými reproduktory a poslechovým místem.

[Test]

Stiskněte ◀/▶ pro zkoušku signálu každého reproduktoru. Nastavte hlasitost pro srovnání hlasitosti testu signálu uloženého v systému.

Zámek (Rodičovská kontrola)

Úvodní nastavení kódu oblasti:

Při prvním použití přístroje, nastavte Area Code (Kód oblasti).

1. Zvolte nabídku [Zámek] a stiskněte ▶.
2. Stiskněte ▶.
Pro přístup k možnosti [Zámek] musíte zadat Vámi vytvořené heslo. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **ENTER**. Zadejte heslo znovu, poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro ověření. Pokud učiníte před stisknutím tlačítka **ENTER**, chybu, stiskněte tlačítko **CLEAR**.
3. Pomocí tlačítka ▲/▼ zvolte první znaky.
4. Stiskněte **ENTER** a zvolte druhý znak pomocí tlačítka ▲/▼.
5. Pro potvrzení volby Kódu oblasti stiskněte tlačítko **ENTER**.

Klasifikace

Blokuje přehrávání hodnocených DVD v závislosti na jejich obsahu. Ne všechny disky jsou hodnoceny.

1. Zvolte nabídku [Klasifikace] v nabídce [Zámek] a stiskněte ▶.
2. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Zvolte hodnocení od 1 do 8 pomocí tlačítek ▲/▼.

[Klasifikace 1-8]

Hodnocení jedna (1) je nejvíce omezeno a nejméně omezeno je hodnocení (8).

[Odemčení]

Pokud si zvolíte odblokování, rodičovská kontrola není aktivní a disky se přehrají celé.

4. Pro potvrzení volby hodnocení stiskněte tlačítko **ENTER**.

Heslo

Můžete nastavit nebo změnit heslo.

1. Zvolte [Heslo] v nabídce [Zámek] a stiskněte ▶.
2. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **ENTER**.
Pro změnu hesla stiskněte tlačítko **ENTER** ve chvíli, kdy je možnost [Změna] zvýrazněna. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **ENTER**. Zadejte heslo znovu, poté stiskněte tlačítko **ENTER** pro ověření.
3. Stiskněte tlačítko **SETUP** pro odchod z nabídky.

! Poznámka

Pokud zapomenete své heslo, můžete jej vymazat za pomoci následujících kroků:

1. Stiskněte **SETUP** na displeji v menu nastavení.
2. Vložte šestimístné číslo "210499" a stiskněte **ENTER**. Heslo je vymazáno.

Volačka

Vložte kód oblasti, jejíž standardy byly použity u poměru DVD video disku, ze seznamu na straně 26.

1. Zvolte [Volačka] v nabídce [Zámek] a stiskněte ►.
2. Zadejte heslo a stiskněte tlačítko **ENTER**.
3. Pomocí tlačítka ▲/▼ zvolte první znaky.
4. Stiskněte **ENTER** a zvolte druhý znak pomocí tlačítka ▲/▼.
5. Pro potvrzení volby Kódu oblasti stiskněte tlačítko **ENTER**.

Atd.

DivX(R) VOD

O VIDEO DIVX: DivX® je digitální video formát vytvořený společností DivX, LLC, dceřiná společnost Rovi Corporation. Toto je oficiální DivX Certified® zařízení, které prošlo přísným testováním, aby se ověřilo, že přehrává DivX video. Více informací a softwarové nástroje pro převedení vašich souborů na videa ve formátu DivX naleznete na divx.com.

O VIDEO NA VYŽÁDÁNÍ DIVX: Pro přehrávání filmů ve formátu DivX zakoupených prostřednictvím služby Video na vyžádání (VOD - Video-on-Demand), musí být toto zařízení s certifikací DivX Certified® registrováno. Pro přehrávání filmů ve formátu DivX zakoupených prostřednictvím služby Video na vyžádání (VOD - Video-on-Demand), musí být toto zařízení s certifikací DivX Certified® registrováno. Pro více informací o tom, jak dokončit vaši registraci, navštivte web vod.divx.com.

[Registrovat]

Zobrazí registrační kód Vašeho přehrávače.

[Deregistrovat]






Deaktivuje přehrávač a zobrazí deaktivací kód.



Poznámka

Veškerá stažená videa z DivX® VOD mohou být přehrávána pouze na této jednotce.

Základní činnosti

1. Vložte disk pomocí  nebo připojte zařízení USB k USB portu.
2. Zvolte funkci DVD/CD nebo USB stiskem tlačítka **FUNCTION**.
3. Zvolte soubor (nebo stopu/titul), který chcete přehrát stiskem  /  /  / .

Poznámka

V průběhu přehrávání disku nebo USB Flash disku, který obsahuje všechny typy DivX, MP3/WMA a JPEG souborů, si můžete stisknutím tlačítka **MENU** navolit požadovaný typ souboru k přehrávání. Pokud se objeví vyskakovací okno "Tento typ souboru není podporován přehrávačem", pak zvolte vhodný soubor stisknutím tlačítka **MENU**.

Pro	Proveďte toto
Stop	Stiskněte ■ STOP .
Přehrávání	Stiskněte ▶ PLAY .
Pauza	Stiskněte ⏸ PAUSE .
Přehrávání Frame-by-Frame	Opakovaně stiskněte ⏸ PAUSE pro přehrávání Frame-by-Frame.
Přechod na další/předěšlou kapitolu/stopu/soubor	V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko ⏮ nebo ▶▶ SKIP pro přechod k další kapitole/stopě nebo pro návrat na začátek aktuální kapitoly/stopy. Dvakrát stiskněte krátce tlačítko ⏮ pro krok zpět k předěšlé kapitole/stopě.
Umístěte bod pro přehrávání souboru rychle dopředu nebo rychle dozadu.	V průběhu přehrávání stiskněte opakovaně ⏮ nebo ▶▶ pro volbu požadované rychlosti scanování. Stiskem ▶▶ PLAY pokračujete v přehrávání normální rychlostí.
Opakované nebo náhodné přehrávání	Stiskněte opakovaně REPEAT/RANDOM a současný titul, kapitola nebo stopa bude přehrávána opakovaně nebo náhodně. - Režim náhodného přehrávání: pouze u hudebních souborů.
Zpomalení rychlosti přehrávání	V režimu pozastavení stiskněte tlačítko SCAN (⏮ nebo ▶▶) pro volbu požadované rychlosti. (U souborů DivX není podporováno přehrávání zpět.)

Další funkce

Zobrazení informací o disku na obrazovce

Můžete nechat zobrazit různé informace o nahraném disku na obrazovce.

1. Stiskněte **DISPLAY** pro zobrazení různých informací o přehrávání.
Zobrazené položky se mohou lišit v závislosti od typu disku nebo stavu přehrávání.
2. Můžete vybrat položku stisknutím **▲/▼** a změnit nebo vybrat nastavení **◀/▶**.

Titul – aktuální číslo titulu/celkový počet titulů.

Kapitola – Číslo aktuální kapitoly/ celkový počet kapitol

Čas – Čas trvání přehrávání. Když umístíte kurzor na nabídku "Čas", můžete ve spodní části obrazovky zkontrolovat celkovou dobu přehrávání.

Audio – Vybraný jazyk zvuku nebo kanál

Podtitul – Vybrané titulky

Stránka – Vybraný úhel/ celkový počet úhlů

Zvuk – Vybraný zvukový režim



Poznámka

Pokud nestisknete žádné tlačítko po dobu několika sekund, zobrazení zmizí z obrazovky.

Pro zobrazení nabídky DVD

DVD

Pokud přehráváte DVD, které obsahuje několik nabídek, můžete zvolit nabídku, která Vám vyhovuje, pomocí tlačítka Nabídka.

1. Stiskněte **MENU**.
Objeví se nabídka disku.
2. Zvolte nabídku pomocí **▲/▼/◀/▶**.
3. Stiskněte tlačítko **▶** pro potvrzení.

Pro zobrazení titulu DVD

DVD

Pokud přehráváte DVD, které obsahuje několik titulů, můžete zvolit titul, který si přejete, pomocí tlačítka Menu (Nabídka).

1. Stiskněte tlačítko **TITLE**.
Objeví se titul disku.
2. Zvolte nabídku stiskem **▲/▼/◀/▶**.
3. Stiskněte tlačítko **▶** pro potvrzení.

Výběr jazyka titulků

DVD MOVIE

Během přehrávání opakovaným stisknutím **S-TITLE** vyberte požadovaný jazyk titulků.

Přehrávání DVD 1,5 rychlostí

DVD

1,5 rychlost poskytuje možnost prohlížení obrázků a poslechu hudby rychleji než je přehrávání při normální rychlosti.

1. V průběhu přehrávání stiskněte tlačítko **▶** pro přehrávání 1,5 rychlostí. Na obrazovce se objeví "▶X1.5".
2. Opět stiskněte tlačítko **▶** pro opuštění.

Pokračovat v přehrávání

DVD MOVIE MUSIC ACD

Jednotka nahrává body, kde jste stiskli **■** v závislosti na disku. Pokud se na obrazovce krátce zobrazí "■ ■ ■ (Resume Stop)" (Pokračovat v zastavení), stiskněte **▶** pro pokračování v přehrávání (od bodu scény).

Pokud dvakrát stisknete **■** nebo vyjmete disk, na obrazovce se objeví "■ ■ ■" (Complete Stop) (Kompletní zastavení). Jednotka vymaže bod zastavení.



Poznámka

- Obnovený bod může být smazán po stisku tlačítka (například; **⏮**, **⏭**, atd)..
- Tato funkce nemusí pracovat u některých disků nebo titulů/stop.

Spuštění přehrávání ve zvoleném čase

DVD MOVIE

Pro spuštění přehrávání při jakékoli rychlosti u souboru nebo titulu.

1. Během přehrávání stiskněte **DISPLAY**.
2. Stiskněte **▲/▼** pro volbu ikonky času a objeví se "----:--".
3. Vložte požadovanou dobu spuštění v hodinách, minutách a sekundách zleva doprava. Pokud vložíte nesprávná čísla, stiskněte tlačítko **CLEAR** pro smazání vložených čísel. Poté zadejte správná čísla.
Např. k nalezení scény v 1 hodinu, 10 minut a 20 sekund vložte číselnými tlačítky "11020"
4. Pro potvrzení volby stiskněte tlačítko **ENTER**. Přehrávání se spustí z navoleného času.

Paměť poslední scény

DVD

Toto zařízení si uchovává poslední scénu z posledního přehrávaného disku. Poslední scéna zůstává v paměti zařízení i když vyjmete disk z přehrávače nebo vypnete přehrávač do pohotovostního režimu (režim Stand-by). Jestliže vložíte disk, ze kterého je uchována poslední scéna, scéna se automaticky zobrazí.

Obnova přehrávání po výpadku elektřiny - volitelné

DVD

Dokonce, i když dojde k náhlému výpadku elektřiny, po zapnutí začne přístroj přehrávat od místa, které se hrálo před výpadkem. Systém periodicky ukládá stav přehrávání.

Změna znakové sady ke správnému zobrazení titulků pro DivX®

MOVIE

Pokud se v průběhu přehrávání titulky nezobrazují správně, stiskněte a držte tlačítko **S-TITLE** po dobu 3 sekund, poté stiskněte **◀/▶** nebo tlačítko **S-TITLE** k volbě jiného jazykového kódu dokud se titulky nezobrazí ve správném formátu, poté stiskněte **ENTER**.

Naprogramované přehrávání

ACD MUSIC

1. Zvolte funkci DVD/CD nebo USB stiskem tlačítka **FUNCTION**
2. V seznamu programu stiskněte pro přidání hudby **PROG./MEMO**. k volbě režimu úprav programu (**⊖** v nabídce se objeví značkovač).
3. Zvolte požadovanou hudbu v [Seznam] pomocí **▲/▼**, poté stiskněte **ENTER** k přidání hudby do seznamu programu.
4. Vyberte hudbu ze seznamu programu, poté stiskněte **ENTER** ke spuštění naprogramovaného přehrávání.
5. Pro opuštění režimu editace programu stiskněte tlačítko **PROG./MEMO**. (**⊖** v nabídce se objeví značkovač).

Vymazání souboru ze seznamu programu

1. Pro vstup do režimu editace programu stiskněte **PROG./MEMO**. (**⊖** v nabídce se objeví značkovač).
2. Použijte **▲/▼** pro volbu stopy, kterou chcete vymazat ze seznamu programů.
3. Stiskněte **CLEAR**.

Celkové vymazání seznamu programů

Prostřednictvím tlačítek **▲/▼/◀/▶** zvolte [Odstr. vše], poté stiskněte tlačítko **ENTER**.




Poznámka

Programy se také vymažou pokud disk nebo USB zařízení je vyjmuta, jednotka vypnuta nebo funkce jsou přepnuty na další.

Prohlížení OBRÁZKOVÝCH souborů



PHOTO

Toto zařízení může přehrát disky s obrázkovými soubory.

1. Zvolte funkci DVD/CD nebo USB stiskem tlačítka **FUNCTION**.
2. Stiskněte **▲/▼** pro volbu složky, poté stiskněte **ENTER**.
Seznam souborů se objeví ve složce. Pokud se nacházíte v seznamu složek a chcete se vrátit k předešlému seznamu složek, použijte tlačítka **▲/▼** na dálkovém ovládání pro zvýraznění ... a stiskněte **ENTER**.
3. Pokud si přejete prohlédnout konkrétní soubor, stiskněte **▲/▼** pro zvýraznění souboru a stiskněte **ENTER** nebo **PLAY**. V průběhu prohlížení souboru můžete stisknout **STOP** pro přechod k předešlé nabídce (Nabídka JPEG).

Prohlížení fotografií jako prezentace

PHOTO


1. Použijte **▲/▼/◀/▶** pro označení ikony () , potom stiskněte **ENTER**, čímž spustíte prezentaci.
2. Rychlost prezentace můžete změnit pomocí tlačítek **◀/▶** při označené ikoně () .

O nabídce nápovědy pro zobrazení prezentace.

Nabídka	Tlačítka	Činnosti
▲/▼ ↶90° / ↷90°	▲/▼	Otáčení obrazu
◀◀/▶▶ Náhled/ Další	◀/▶	Přechod k jiné nabídce
↶ Skrýt	BACK	Pro skrytí nabídky nápovědy
■	STOP	Zavírá prezentaci

Poslech hudby během prezentace

PHOTO

Můžete poslouchat hudbu během prezentace, pokud disk obsahuje hudební soubory a zároveň fotografie. Použijte tlačítka **▲/▼/◀/▶** pro zvýraznění () ikony, poté stiskněte tlačítka **ENTER** pro spuštění prezentace.

! Poznámka

Tato funkce je dostupná pouze v disku.

Nastavení časovače

Stiskněte jednou nebo vícekrát **SLEEP** a vyberte dobu od 10 do 180 minut, po kterých se přehrávač vypne.

Pro kontrolu uplynulého času stiskněte tlačítka **SLEEP**.

Pro zrušení funkce spánek, stiskněte opakovaně tlačítka **SLEEP** dokud se neobjeví "SLEEP 10", poté ještě jednou stiskněte tlačítka **SLEEP** dokud se nezobrazí "SLEEP 10".

! Poznámka

Můžete zkontrolovat zbývající čas před tím, než se jednotka vypne.

Osvětlení displeje (DIMMER)

Jednou stiskněte tlačítka **SLEEP**. Zobrazovací okno se o polovinu ztmaví. Pro zrušení stiskněte opakovaně tlačítka **SLEEP** pro zvýšení jasu.

Dočasné vypnutí zvuku

Stiskněte **MUTE** () pro ztišení zařízení.

Můžete ztišit zařízení, např. v případě telefonátu, ukazatel "MUTE" se zobrazí v okně displeje.

Automatické vypnutí

Pokud není hlavní přístroj připojen k externímu zařízení a není v provozu po dobu 20 minut, tento přístroj se kvůli úspoře elektrické energie sám vypne.

Stejně tak se zachová i tato jednotka po šesti hodinách od připojení hlavní jednotky k jinému zařízení prostřednictvím analogového vstupu.

Spořič obrazovky

Spořič obrazovky se aktivuje, když necháte zařízení v režimu Zastaveno na pět minut.

Výběr systému - Volitelné

Musíte zvolit systémový režim odpovídající systému vašeho televizoru. Pokud se na displeji objeví hlášení „NO DISC“ nebo „NO USB“, pro výběr systému stiskněte a podržte **II** na více než 5 vteřin. (AUTO/NTSC/PAL)

Zobrazení informace o souboru (ID3 TAG)

V průběhu přehrávání MP3 obsahujících informace o souboru, můžete tyto informace zobrazit stiskem tlačítka **DISPLAY**.

Ovládání rádia

Ujistěte se, že je drátová FM anténa zcela prodloužená.

Poslech rádia

1. Stiskněte tlačítko **FUNCTION** dokud se neobjeví FM v okně obrazovky.
Je nalazena poslední přijímaná stanice.
2. Stiskněte a podržte **TUNING (-/+)** po dobu dvou sekund dokud se ukazatel frekvence nezmění, poté pusťte. Scanování se zastaví když zařízení naladí stanici.

Nebo

Stiskněte opakovaně **TUNING (-/+)**.

3. Nastavte hlasitost otočením **VOLUME** na předním panelu nebo opakovaným stiskem **VOL +** nebo **-** na dálkovém ovládání.

Přednastavení rádiových stanic

Můžete přednastavit 50 stanic pro FM.

Před nalazením se ujistěte, že jste ztišili hlasitost.

1. Stiskněte tlačítko **FUNCTION** dokud se neobjeví FM v okně obrazovky.
2. Zvolte požadovanou frekvenci stiskem **TUNING (-/+)**.
3. Stiskněte **PROG./MEMO**, a přednastavte počet, který se zobrazí v okně displeje.
4. Stiskněte **PRESET (▲/▼)** pro volbu předvoleného počtu čísel, které si přejete.
5. Stiskněte **PROG./MEMO**.
Stanice je uložena.
6. Opakujte kroky 2 až 5 pro uložení dalších stanic.

Vymazání všech uložených stanic

1. Stiskněte a držte **CLEAR** po dobu dvou sekund.
Na displeji DVD přehrávače se rozsvítí ERASE ALL (VYMAZAT VŠE).
2. Stiskněte **CLEAR** a vymažete všechny uložené rozhlasové stanice.

Zlepšení nekvalitního FM příjmu

Na dálkovém ovládání stiskněte **PLAY (▶)** (**MONO/STEREO**). Toto má za následek změnu volby kanálů ze stera na mono a obvykle zlepšení příjmu.

Nastavení zvuku

Nastavení režimu surround

Tento systém má řadu přednastavených okolní zvukových polí. Můžete si vybrat požadovaný režim zvuku pomocí volby **SOUND EFFECT** (ZVUKOVÝ EFEKT). Můžete změnit zvukový efekt pomocí klávesy se šipkou ◀/▶, zatímco se zobrazí informace o zvukovém efektu.

Zobrazené položky ekvalizéru se mohou lišit v závislosti na zvukových zdrojích a efektech.

NA DISPLEJI	Popis
NAT PLUS	Můžete si vychutnávat přirozené zvukové efekty stejně, jako při kanálu 5,1.
NATURAL	Vychutnávejte si příjemný a přirozený zvuk.
Místní specializace ekvalizér -Volitelné	Regionálně optimalizovaný zvukový efekt. (DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SALSA/ SAMBA/ CUMBIA/ AFRO)
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Tento program poskytuje zvuku jedinečnou atmosféru, dává vám pocit přítomnosti na právě probíhajícím rockovém, popovém, jazzovém nebo klasickém koncertu.
BASS	V průběhu přehrávání zesiluje efekty výšek, basů a efekt surround soundu.
LOUDNESS	Zlepší výšky zvuku
BYPASS	Můžete si vychutnávat zvuk bez efektů ekvalizéru.

! Poznámka

- V některých surroundových režimech některé reproduktory nebudou možná vydávat zvuk nebo budou hrát potichu, což závisí na režimu surroundu a na zdroji audia, neznamená to, že se jedná o vadu.
- Možná budete muset restartovat režim surroundu po přepnutí vstupu, někdy dokonce i po změně zvukové stopy.

Odstraňování problémů

PROBLÉM	ODSTRANĚNÍ
Přístroj nepracuje správně.	<ul style="list-style-type: none"> • Vypněte napájení tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV, basová jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.) a znovu jej zapněte. • Odpojte napájecí kabel tohoto přístroje a připojeného externího zařízení (TV, basová jednotka, DVD-přehrávač, zesilovač, apod.) a pak se zkuste znovu připojit.
Bez napájení	<ul style="list-style-type: none"> • Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky ve zdi.
Žádný obraz	<ul style="list-style-type: none"> • Na televizním přijímači vyberte vhodný režim vstupu videa, takže obraz z přehrávače DVD se zobrazí na televizní obrazovce. • Řádně zapojte video kabely na oba přijímače – TV a DVD.
Žádný zvuk nebo slabý zvuk	<ul style="list-style-type: none"> • Vyberte vhodný režim vstupu audio přijímače, abyste slyšeli zvuk z přehrávače DVD. • Audio kabely připojte řádně na přípojovací koncovky. • Poškozené audio kabely nahraďte novými.
Kvalita obrazu DVD přijímače je nízká	<ul style="list-style-type: none"> • Očistěte povrch disku pomocí měkké látky.
DVD/ CD se nepřehrává	<ul style="list-style-type: none"> • Vložte disk. • Vložte disk, který lze přehrát. (zkontrolujte typ disku, barevný systém a kód země). • Disk vložte označenou nebo potíštěnou stranou směrem nahoru. • Zadejte heslo nebo změňte stupeň hodnocení disku.
Rušivý zvuk při přehrávání disku DVD nebo CD	<ul style="list-style-type: none"> • Očistěte povrch disku pomocí měkké látky. • Přemístěte přehrávač DVD a audio zařízení dále od TV přijímače.
Nelze správně naladit rozhlasové stanice	<ul style="list-style-type: none"> • Je-li to třeba, přidejte externí anténu. • Naladte rozhlasovou stanici manuálně. • Naladte a uložte rozhlasové stanice viz strana 22.
Dálkový ovladač řádně nefunguje nebo vůbec nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> • Dálkové ovládání není správně směřováno na zařízení. • Nasměrujte dálkový ovladač přímo na přehrávač DVD. • Dálkové ovládání je příliš daleko od jednotky. • Dálkový ovladač používejte do vzdálenosti 7 m od přehrávače DVD. • Mezi dálkovým ovladačem a přehrávačem DVD je překážka. • Odstraňte překážku. • Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité. • Vyměňte baterie za nové.

Údržba

Zacházení s jednotkou

Při přepravě jednotky

Uchovejte prosím originální přepravní krabici a obalový materiál. Pokud potřebujete přepravit jednotku pro maximální ochranu opět zabalte jednotku tak, jak byla originálně zabalena ve výrobně.

Uchovávejte vnější povrchy čisté.

- Nepoužívejte prchavých kapalin jako je insekticidní sprej u jednotky.
- Otírání pod silným tlakem může poškodit povrch.
- Nenechávejte gumové nebo plastové výrobky v blízkosti jednotky po dlouhou dobu.

Čištění jednotky

Pro čištění přehrávače použijte měkký, suchý hadřík. Pokud jsou povrchy silně znečištěné, použijte měkký hadřík jemně namočený v jemném čisticím roztoku. Nepoužívejte silných rozpouštědel jako je alkohol, benzen nebo ředidel, protože ty mohou poškodit povrch jednotky.

Údržba jednotky

Jednotka je hi-tech, přesné zařízení. Pokud optické snímací čočky a části hnacího kotouče jsou znečištěné nebo poškrábané, kvalita obrazu může být zhoršena. Pro bližší informace se prosím obraťte na nejbližší autorizované servisní středisko.

Poznámky k disku

Manipulace s diskem

Nedotýkejte se přehrávatelné strany disku. Uchopte disk za okraje tak, aby na povrchu nezástaly otisky prstů. Nikdy na disk nelepte papír nebo pásku.

Skladování disků

Po přehrání uložte disk do obalu. Nevystavujte disk přímému slunečnímu záření nebo zdrojům tepla a nikdy jej nenechávejte v zaparkovaném autě vystavený přímému slunečnímu záření.

Čištění disků

Otisky prstů a prach na disku mohou způsobit špatnou kvalitu obrazu a zkreslení zvuku. Před přehráním očistěte disk čistým hadříkem. Otírejte disk od středu ven.

Nepoužívejte silných rozpouštědel jako je alkohol, benzen, ředidlo, komerčně dostupné čističe nebo antistatický sprej určený na starší vinylové desky.

Seznam kódu oblasti

Z tohoto seznamu vyberte kód země.

Země	Kód	Země	Kód	Země	Kód	Země	Kód
Afghánistán	AF	Fidži	FJ	Monako	MC	Singapur	SG
Argentina	AR	Finsko	FI	Mongolsko	MN	Slovenská republika	SK
Austrálie	AU	Francie	FR	Maroko	MA	Slovinsko	SI
Rakousko	AT	Německo	DE	Nepál	NP	Jižní Afrika	ZA
Belgie	BE	Velká Británie	GB	Nizozemí	NL	Jižní Korea	KR
Bhútán	BT	Řecko	GR	Nizozemské Antily	AN	Španělsko	ES
Bolívie	BO	Grónsko	GL	Nový Zéland	NZ	Srí Lanka	LK
Brazílie	BR	Hongkong	HK	Nigérie	NG	Švédsko	SE
Kambodža	KH	Maďarsko	HU	Norsko	NO	Švýcarsko	CH
Kanada	CA	Indie	IN	Omán	OM	Tchajwan	TW
Chile	CL	Indonésie	ID	Pákistán	PK	Thajsko	TH
Čína	CN	Izrael	IL	Panama	PA	Turecko	TR
Kolumbie	CO	Itálie	IT	Paraguay	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamajka	JM	Filipíny	PH	Ukrajina	UA
Kostarika	CR	Japonsko	JP	Polsko	PL	Spojené státy	US
Chorvatsko	HR	Keňa	KE	Portugalsko	PT	Uruguay	UY
Česká republika	CZ	Kuvajt	KW	Rumunsko	RO	Uzbekistán	UZ
Dánsko	DK	Libye	LY	Ruská federace	RU	Vietnam	VN
Ekvádor	EC	Lucembursko	LU	Saudská Arábie	SA	Zimbabwe	ZW
Egypt	EG	Malajsie	MY	Senegal	SN		
El Salvador	SV	Maledivy	MV				
Etiopie	ET	Mexiko	MX				

Seznam kódu jazyků

Tento seznam použijte k vložení požadovaného jazyka pro následující výchozí nastavení : Zvuk disku, Titulky disku, Menu disku.

Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód	Jazyk	Kód
Afarština	6565	Francouzština	7082	Litevština	7684	Sindhština	8368
Afrikánština	6570	Friština	7089	Makedonština	7775	Sinhálština	8373
Albánština	8381	Galicijština	7176	Malgaština	7771	Slovenština	8375
Amharština	6577	Gruzínština	7565	Malajština	7783	Slovinština	8376
Arabština	6582	Němčina	6869	Malajálámština	7776	Španělština	6983
Arménština	7289	Řečtina	6976	Maorština	7773	Súdánština	8385
Ásámština	6583	Grónština	7576	Maráthí	7782	Svahilština	8387
Ajmarština	6588	Guaraní	7178	Moldavština	7779	Švédština	8386
Azerbajdžánština	6590	Gudžaráť	7185	Mongolština	7778	Tagalog	8476
Baškirština	6665	Hauština	7265	Naurština	7865	Tádžičtina	8471
Baskičtina	6985	Hebrejština	7387	Nepálština	7869	Tamilština	8465
Bengálština, bangladéština	6678	Hindština	7273	Norština	7879	Telugština	8469
Bhútánština	6890	Maďarština	7285	Urijština	7982	Thajština	8472
Bihárština	6672	Islandština	7383	Panžábština	8065	Tonžština	8479
Bretonština	6682	Indonéština	7378	Paštština, paštunština	8083	Turečtina	8482
Bulharština	6671	Interlingua	7365	Perština	7065	Turkmenština	8475
Barmština	7789	Irština	7165	Polština	8076	Twišťina	8487
Běloruština	6669	Italština	7384	Portugalština	8084	Ukrajínština	8575
Čínština	9072	Japonština	7465	Kečujština	8185	Urdština	8582
Chorvatština	7282	Kannadština	7578	Rétorománština	8277	Uzbečtina	8590
Čeština	6783	Kašmírština	7583	Rumunština	8279	Vietnamština	8673
Dánština	6865	Kazaština	7575	Ruština	8285	Volapük	8679
Holandština	7876	Kyrgyzština	7589	Samojština	8377	Velština	6789
Angličtina	6978	Korejština	7579	Sanskrt	8365	Volofština	8779
Esperanto	6979	Kurdština	7585	Skotská gaelština	7168	Xhoština	8872
Estonština	6984	Laoština	7679	Srbština	8382	Jidiš	7473
Faerština	7079	Latina	7665	Srbochorvatština	8372	Jorubština	8979
Fidžijština	7074	Lotyšština	7686	Šonština	8378	Zulština	9085
Finština	7073	Lingala	7678				

Obchodní známky a licence



"DVD Logo" je obchodní známkou společnosti DVD Format/Logo Licensing Corporation.



DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou obchodními známkami společnosti Rovi Corporation nebo jejích dceřiných společností a jsou používány na základě licence.



Vyrobena v licenci Dolby Laboratoires. Dolby a symbol dvojitého D jsou obchodní značky Dolby Laboratories.


Poznámky k autorským právům

- Na tento výrobek se vztahuje technologie ochrany copyrightu. Je chráněn patenty USA a dalšími právy k duševnímu vlastnictví. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být autorizováno společností Macrovision Corporation a je určeno pouze pro domácí a jiné omezené sledování, pokud není jinak autorizováno společností Macrovision corporation. Demontáž je zakázána.
- Pod U.S. vlastnickými právy a vlastnickými právy dalších zemí, neschválený zápis, použití, zobrazení, distribuce nebo revize televizních programů, videonahrávek, disků BD-ROM, DVD, CD a dalších materiálů může podléhat občanské a/nebo trestní odpovědnosti.

Specifikace

Obecně	
Požadavky na příkon	Podívejte se na hlavní označení.
Spotřeba energie	Podívejte se na hlavní označení.
Rozměry (Š x V x H)	Approx. 360 mm x 65 mm x 270 mm bez podstavce
Čistá váha (příbl.)	2.15 kg
Provozní teplota	5 °C – 35 °C
Pracovní vlhkost	5 % – 90 %

Výstupy	
VIDEO OUT	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negativní, konektor RCA x 1/ SCART (TO TV)
ANALOG AUDIO IN	2.0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, konektor RCA (L, R) x 1

Systém	
Laser	Polovodičový laser, Vlnová délka: 650 nm
Systém signálu	Standardní NTSC/PAL barevný systém TV
Frekvenční odezva	20 Hz až 20 kHz (vzorkovací 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz)
Odstup signál šum	Více než 80 dB
Celkové harmonické zkreslení	0.5 % při 1 W
Dynamický rozsah	Více než 80 dB
Napájení sběrnice (USB)	5 V  500 mA

Zesilovač		
Stereo režim	45 W + 45 W (3 Ω při 1 kHz)	
Surround režim	Vpředu	45 W + 45 W (3 Ω při 1 kHz)
	Střední	45 W (3 Ω při 1 kHz)
	Surround	45 W + 45 W (3 Ω při 1 kHz)
	Subwoofer	75 W (6 Ω při 80 Hz)

Tuner	
FM rozsah ladění	87.5 – 108.0 MHz nebo 87.50 – 108.00 MHz

Přední reproduktor	
Typ	1 jednocestný repr.
Impedance	3 Ω
Jmenovitý vstupní výkon	45 W
Max. vstupní výkon	90 W
Čisté rozměry (Š x V x H)	115 mm x 115 mm x 84 mm
Čistá hmotnost	0.3 kg

zadní reproduktor	
Typ	1 jednocestný repr.
Impedance	3 Ω
Jmenovitý vstupní výkon	45 W
Max. vstupní výkon	90 W
Čisté rozměry (Š x V x H)	115 mm x 115 mm x 84 mm
Čistá hmotnost	0.3 kg

střední reproduktor	
Typ	1 jednocestný repr.
Impedance	3 Ω
Jmenovitý vstupní výkon	45 W
Max. vstupní výkon	90 W
Čisté rozměry (Š x V x H)	115 mm x 115 mm x 84 mm
Čistá hmotnost	0.3 kg

Passive Subwoofer	
Typ	1 jednocestný repr.
Impedance	6 Ω
Jmenovitý vstupní výkon	75 W
Max. vstupní výkon	150 W
Čisté rozměry (Š x V x H)	156 mm x 300 mm x 272 mm
Čistá hmotnost	2.7 kg

- Design a specifikace podléhají změně bez předcházejícího upozornění.

