Szoftver frissítési útmutató

Megjegyzés

- 1. Ellenőrizze a TV készülék teljes modellnevét.
- Pld.) 47LX9500-UA : A teljes modellnévnek tartalmaznia kell az utolsó két betűt is: "-UA".
- 2. Ellenőrizze az alkalmazni kívánt szoftvert teljes modellnév és cél szerint miután rákattintott a szoftver nevére a weboldalon.
- 3. Ne húzza ki a TV hálózati kábelét a szoftverfrissítés során!

1. A TV készülék teljes modell név ellenőrzésének leírása.

①Módszer: Ellenőrizze a TV készülékcímkét a készülék hátulján vagy oldalán.



or



②Módszer: Ellenőrizze a menüben.

- 1) Nyomja meg a [MENU] gombot a távirányítón.
- 2) Nyomja meg a 🦲 (piros) gombot a
- Távirányítón. A 🦲 (piros) gomb: "Ügyféltámogatás".



3 Módszer. Ellenőrizze a beállításoknál.

- 1) Nyomjon [Home] gombot a távirányítón.
- 2) Válassza a "Beállításokat".





3) Válassza "Termék/
szolgáltatás infót."



 Ellenőrizze a "Modellt/Típust"



5) Ellenőrizze a "Modell/típust"



- Lépjen a "Támogatásra"
- 4) Válassza a "Termék/szolgáltatás infót."



2. A TV készülék modelljének és a szoftverfrissítés céljának ellenőrzése a weboldalon.

Kattintson the "Illesztőprogramok és szoftverek"–re.
 Kattintson a szoftver nevére.



③ Ellenőrizze a modell teljes nevét (pld. 47LX9500-UA) és a szoftverfrissítés célját.



Szoftver keresése.

1 Válassza ki az országot miután elindította www.lg.com oldalt

Uhrs Good	LG SmartWorld LG HonNet Aircon
Select Your Region	Europe
Global	Austria Deutsch Bulaaria България
	📷 🔐 🔢 Belgium 🛛 Français Dutch 🕱 Croatia Hrvatska
* 2 2	Czech Republic Čeština 🚦 Denmark Dansk
CB	🔎 💻 Estonia Eesti 🕂 Finland Suomeksi
1 Firmed	🖣 🚺 France Francais 🧮 Germany Deutsch
Asia & Pacific North America	🔚 Greece Greek 🚍 Hungary Wagyar
1	🚺 Ireland English 🚺 Italy Italiano
	🚍 Latvia 🛛 Latviski 💼 Lithuania Lietuva
Middle East & Africa	🚍 Netherlands Dutch 🔡 Norway Norsk
- Contraction of the second se	Poland Polski 🚺 Portugal Português
Latin	erica 🚺 Romania Română 👼 Serbia Srbija
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	📓 Slovakia Slovak 🧵 Spain Espanol
5.6	💽 Switzerland Deutsch Français 🏣 Sweden Svensk
(🚟 United Kingdom English
	Remember My Choice

 Töltse ki a modell nevet. (Pld. 47LX9500 (írja be a modell nevet "-UA" nélkül.) (4) Kattintson a "Tovább"-ra.



Lépjen a "Terméktámogatás".



⑧ Ellenőrizze a modell teljes nevét

6 Kattintson a "Illesztőprogramok és szoftverek"-re. (7) Kattintson a szoftver nevére.



2 A szoftver letöltése az USB memóriaeszközre. A szoftverfrissítés futtatása.

(1) Kattintson a "Fájl letöltése" a weboldalon hogy a letöltse a PC-re.



- 2 Csomagolja ki (Unzip) a szoftverfile-t.
- ③ Amennyiben két file-t tartalmaz a csomag, először az alacsonyabb ezután a magasabb verziószámmal frissítsen.



- 1) Helyezze az USB memóriaeszközt a PC USB portjába.
- 2) Hozzon létre egy mappát az USB memóriaeszközön. A Mappanévnek "LG_DTV" -nek kell lennie.
- 3) Először csak az alacsonyabb verziót másolja az USB memóriaeszköz "LG_DTV" könyvtárába.

File Edit View Favorites	Tools He	4p	
🕝 Back + 🕥 · 🔊	D Search	h 🌔 Folders	
Address F:\LG_DTV			1
Folders	× 📝	LCD TV-xxLF	13000-xxLH4000
Desktop My Documents	_		
😑 😼 My Computer			
E See Local Disk (C:)			
B DVD Drive (E:)			
E VISB MEMORY (F:)			
LG_DTV			

- 4) Helyezze az USB memóriaeszközt a TV USB portjába.
 - Az USB port helye: a TV hátulján vagy oldalán



Ezt követően az alábbi kép jelenhet meg:



Néhány USB memóriaeszköz nem kompatibilis a TV készülékkel.
 Ebben az esetben használjon egy másik USB memóriaeszközt.

Ha megkezdődik a frissítés, az alábbi üzenet jelenik meg a TV képernyőn:



Az új szoftver file másolása az USB memóriaeszközről a TV memóriájába.
* Ne húzza ki az USB memóriaeszközt és ne húzza ki a TV készüléket a konnektorból amíg a fenti üzenetet látja

A szoftverfrissítés futtatása.

*Ne húzza ki a TV készüléket a konnektorból amíg ezt üzenetet látja

Ha a frissítés befejeződött, a baloldali üzenet jelenik meg. Ezt követően a TV 5 másodperc után automatikusan újraindul.

- 5) Másodszor, másolja a magasabb szoftververziót az USB memóriaeszköz "LG_DTV" mappájába.
- 6) Ismételje meg a 4)-es pontot
- 7) A frissítés elkészült.
 - Emlékeztetőül: először az alacsonyabb, majd csak ezt követően frissítsen a magasabb szoftververzióval.