Fejezet / MODELLEK		LM-M140A/D/X
[Általános adatok]	Áramellátás	A hátlapon feltűntettek szerint.
	Teljesítmény felvétel	40 W
	Tömeg	6.3 kg
	Befoglaló méretek (sx m x h)	273 x 330 x 360 mm
[CD]	Frekvencia átviteli sáv	40 - 18000 Hz
	Jel – zaj arány	70 dB
	Dinamikus terjedelem	70 dB
[Rádió] FM	Adásvételi tartomány	87.5 - 108.0 MHz vagy 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
	Középső frekvencia	10.7 MHz
	Jel – zaj arány	60/55 dB
	Frekvencia átviteli sáv	60 - 10000 Hz
[Rádió] AM (MW)	Adásvételi tartomány	522 - 1611 kHz vagy 530 - 1610 kHz
	Középső frekvenci	450 kHz
	Jel – zaj arány	35 dB
	Frekvencia átviteli sáv	100 - 1800 Hz
[Erősítő]	Kimeneti teljesítmény	12.5 W + 12.5 W
	Teljes harmónikus torzítás	0.15%
	Frekvencia átviteli sáv	40 - 25000 Hz
	Jel – zaj arány	80 dB
[MAGNÓ]	Szalagsebesség	4.75cm/sec
	Wow lebegés	0.25% (MTT -111, JIS-WTD)
	Előre/Hátra tekercslési id	120sec (C-60)
	Frekvencia átviteli sáv	250 - 8000Hz
	Jel – zaj arány	43dB
	Sáv elválasztás	50dB(P/B)/45dB(R/P)
	Törlési arány	55dB (MTT-5511)
[Hangfalak]	Modellek	**LMS-M140**
	Típus	2 út 2 hangszóró
	Impedancia	6 Ω
	Frekvencia átviteli sáv	60 - 18000 Hz
	Hangnyomási szint	85 dB/W (1m)
	Névleges teljesítményfelvétel	12.5 W
	Max. teljesítményfelvétel	25 W
	Nettó dimenziók (s x m x h)	200 X 326 X 185 mm
	Nettó tömeg	2.31 kg

*** A tervek és specifikációs adatok mindenféle értesítés nélkül változhatnak.**

P/NO : 3834RH0031C