



**LG**

Life's Good

# MANUAL DE USUARIO

# TELEVISOR LCD CON LED

Lea atentamente este manual antes de poner en marcha su equipo y guárdelo para futuras consultas.

47LX9500  
55LX9500

# ADVERTENCIA / PRECAUCIÓN



ADVERTENCIA / PRECAUCIÓN

RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO  
NO ABRIR



PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA NO RETIRE LA CUBIERTA NI LA PARTE POSTERIOR DE ESTE APARATO.



El símbolo de descarga dentro del triángulo equilátero, señala al usuario la presencia de voltaje peligroso sin aislamiento en el interior del aparato de tal intensidad que podría presentar riesgo de descarga eléctrica.



El símbolo de admiración dentro del triángulo equilátero, indica al usuario que el manual que acompaña a este aparato contiene instrucciones referentes a su funcionamiento y mantenimiento.

## ADVERTENCIA/PRECAUCION

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA EL TELEVISOR A LA LLUVIA O HUMEDAD.

# ADVERTENCIA

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea estas instrucciones.

Guarde estas instrucciones..

Tenga en cuenta todas las advertencias.

Siga todas las instrucciones.



- 1** No utilice este producto cerca del agua.



- 2** Límpielo sólo con un paño seco.



- 3** No bloquee las aberturas de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.




- 4** No lo coloque cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que emitan calor.



- 5** Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen ni aplasten, especialmente en las clavijas, las tomas y el punto de salida del aparato.



- 6** Utilice únicamente acoplamientos y accesorios especificados por el fabricante.



- 7** Utilícelo sólo con el estante fijo o con ruedas, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o con el accesorio suministrado con el aparato. Si utiliza un carrito, tenga cuidado al moverlo junto con el aparato para evitar lesiones en caso de que éste se caiga.



- 8** Desenchufe este producto en caso de no utilizarlo durante un largo periodo de tiempo.



Desenchufe este equipo durante tormentas con aparato eléctrico o si no piensa usarlo durante largos períodos de tiempo.

- 9** Sólo el personal calificado puede encargarse del servicio técnico. La asistencia técnica es necesaria si el aparato presenta algún daño, como por ejemplo, si el cable o la clavija de alimentación están dañados, si se derrama líquido o se introducen objetos dentro del aparato, si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no opera correctamente o si se ha caído.



- 10** No toque el aparato o la antena durante una tormenta eléctrica.

- 11** Cuando monte el televisor en la pared, asegúrese de no colgar el televisor en cables eléctricos y de señal de la parte trasera.

- 12** No golpee el producto ni permita que le caigan objetos encima ni en la pantalla.

- 13** PRECAUCIÓN en cuanto al cable de alimentación: Se recomienda colocar la mayoría de los aparatos en un circuito dedicado. Es decir, un circuito de salida única que alimenta sólo a ese aparato y que no tiene tomas o circuitos adicionales.

Compruebe la página de especificaciones de este manual del propietario para estar seguro. No conecte demasiados electrodomésticos a la misma toma de pared de corriente alterna ya que hacerlo podría suponer riesgo de incendio o choque eléctrico.

No sobrecargue las tomas de pared. Las tomas de pared sobre cargadas, sueltas o dañadas, los alargadores, los cables de alimentación deshilachados o el aislante agrietado de los cables podrían resultar peligrosos. Cualquiera de estas condiciones podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Examine periódicamente el cable de su aparato y si parece dañado o deteriorado, desenchúfelo, deje de usarlo y solicite al centro de servicio técnico autorizado que lo sustituyan por un nuevo equivalente. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite doblarlo, aplastarlo, pellizcarlo o pisarlo con una puerta o caminar sobre él. Ponga especial atención en los enchufes, tomas de pared y el punto por donde el cable sale del aparato.

No utilice cables de alimentación dañados o mal conectados. No tire del cable de alimentación para desenchufar la TV. Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación sujetando el enchufe.



# ADVERTENCIA


**14** ADVERTENCIA - A fin de reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no exponga este aparato a la lluvia, humedad u otros líquidos. No toque la TV con las manos mojadas. No instale este producto cerca de objetos inflamables como gasolina o velas, ni exponga la TV al flujo directo de aparatos de aire acondicionado.

**15** No exponga este aparato a goteos o salpicaduras, ni coloque sobre él objetos que contengan líquidos, como floreros, tazas, etc. (por ejemplo en estantes sobre la unidad).

## 16 TOMA A TIERRA

Asegúrese de conectar el cable de toma a tierra para evitar posibles descargas eléctricas.( es decir, que una TV con un enchufe de tres polos, debe conectarse a una toma de pared con tres polos). Si no es posible la puesta a tierra, contacte con un electricista calificado para que instale un interruptor automático independiente.

No intente conectar la unidad a tierra mediante cables telefónicos, pararrayos o tuberías de gas.



## 17 DESCONECTAR EL DISPOSITIVO DE LA RED

Este dispositivo se desconecta desenchufándolo del cable de red. El enchufe debe contar con un acceso sin obstáculos.

**18** Mientras esta unidad esté conectada a un tomacorriente de CA se desconectaría de dicha fuente aunque apague la unidad mediante el INTERRUPTOR DE PRENDIDO.

## 19 Limpieza

Antes de iniciar labores de limpieza, desenchufe el cable de alimentación y límpiedasamente la unidad con un paño suave para evitar arañoso superficial. No rocíe directamente agua vaporizada u otros líquidos sobre la TV para evitar posibles choques eléctricos. No limpie la unidad con productos químicos como alcohol, disolventes o benceno..



## 20 Transporte

Asegúrese de que el producto esté apagado, desenchufado y que todos los cables hayan sido desconectados. Harán falta dos o más personas para transportar TVs de gran tamaño. No someta el panel frontal de la TV a presiones o esfuerzos excesivos.

## 21 Ventilación

Instale su TV en un lugar que disponga de ventilación apropiada. No la instale en espacios cerrados como, por ejemplo, una estantería. No cubra el producto con paños u otros materiales, como plásticos, mientras esté enchufada. No instale la unidad en lugares con exceso de polvo.

**22** Tener cuidado de no tocar las aberturas de ventilación. Al ver la televisión durante un largo período, las aberturas de ventilación pueden calentarse.

**23** Si huele humo u otros olores que provienen de la TV, desconecte el cable de alimentación y comuníquese con un centro de servicio autorizado.

**24** No presione en exceso el panel con sus manos u objetos afilados, como tornillos, lápices o bolígrafos, y evite rayarlo.



**25** Mantenga el producto lejos de la luz directa del sol.

## 26 Defecto de puntos

El plasma o panel LCD es un producto de alta tecnología con resolución de dos a seis millones de pixeles. En muy pocos casos, podría ver puntos minúsculos en la pantalla mientras mira la TV. Esos puntos son pixeles desactivados y no afectan el rendimiento ni la confiabilidad de la TV.

## 27 Sonido generado

Ruido de "chasquidos": se genera un ruido de chasquidos que ocurre al mirar o apagar la TV por la deformación térmica plástica, debido a la temperatura o la humedad. Este ruido es común en productos donde se requiere la deformación térmica.

Zumbido en el circuito eléctrico o en el panel: se genera un ruido microscópico en el circuito de conmutación a alta velocidad que suministra una gran cantidad de corriente para hacer funcionar un producto. Varía según el producto.

Este sonido que se genera no afecta el rendimiento ni la confiabilidad del producto.

28

## Para la Televisor LCD con LED/ Televisor LCD

Si siente la TV fría al tocar, puede que haya un pequeño "flicker" cuando se ha encendido.

Esto es normal, no hay nada malo con la TV.

Unos pocos defectos de puntos pueden ser visibles en la pantalla, apareciendo en un color rojo, verde o azul. Pero ellos no tienen ningún efecto equivocado para la función del monitor.

Evítese a tocar la pantalla LCD o agarrarla con su(s) dedo(s) por un periodo largo de tiempo.

Si lo hace, eso puede provocar una distorsión temporal en la pantalla.

29

## Ver imágenes en 3D (para TV en 3D)

► Al ver imágenes en 3D, vea la TV desde un ángulo de visión efectiva y dentro de una distancia apropiada. Si se excede del ángulo o la distancia de visión, es posible que no pueda ver las imágenes en 3D. Asimismo, si se encuentra recostado, es posible que no pueda ver las imágenes en 3D.

► Si mira imágenes en 3D a una distancia demasiado corta durante un período prolongado, es posible que dañe su vista.

► Mirar TV o jugar un juego de video que incluye imágenes en 3D con los anteojos 3D durante un período prolongado puede causar somnolencia, dolores de cabeza o fatiga a usted y a sus ojos. Si sufre de dolor de cabeza o se siente fatigado o somnoliento en alguna forma, deje de mirar TV y descanse.

► Las mujeres embarazadas, las personas de edad avanzada, las personas con problemas cardíacos o con somnolencia frecuente no deben mirar TV en 3D.

► Algunas imágenes en 3D del video pueden confundirse con la realidad y generar reacciones en los espectadores. Por lo tanto, se recomienda no mirar TV en 3D cerca de objetos frágiles o de cualquier objeto que pueda volcarse con facilidad.

► Evite que los niños menores de 5 años miren TV en 3D. Puede afectar el desarrollo de la visión.

► Advertencia sobre convulsiones por fotosensibilidad:

Algunos espectadores pueden experimentar convulsiones o epilepsia cuando están expuestos a determinados factores, entre los que se incluyen luces intermitentes, imágenes de TV o juegos de video. Si usted o algún miembro de su familia tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones, consulte con su médico antes de ver TV en 3D.

También es posible que se produzcan determinados síntomas en situaciones no especificadas sin antecedentes previos. Si experimenta alguno de los síntomas que se mencionan a continuación, deje de mirar imágenes en 3D de inmediato y consulte a un médico: mareos, aturdimiento, transición visual o visión alterada, inestabilidad visual o facial, como espasmos musculares u oculares, acciones inconscientes, convulsiones, pérdida de conocimiento, confusión o desorientación, pérdida del sentido de la dirección, calambres o náuseas. Los padres deben controlar estos síntomas en sus hijos, incluidos adolescentes, dado que pueden ser más sensibles a los efectos de mirar TV en 3D.

Los riesgos de las convulsiones por fotosensibilidad pueden reducirse con las siguientes medidas.

- Tome descansos frecuentes mientras ve la TV en 3D.
- Las personas que padecen una diferencia de visión en los ojos deben mirar la TV después de implementar las medidas de corrección de la visión necesarias.
- Mire la TV en una posición en la que los ojos queden al mismo nivel que la pantalla 3D y evite sentarse demasiado cerca de la TV.
- No mire imágenes en 3D si está cansado o enfermo, y evite mirar imágenes en 3D durante períodos prolongados.
- Sólo use anteojos 3D para ver imágenes en una TV en 3D.
- Algunos espectadores pueden sentirse desorientados luego de ver TV en 3D. Por lo tanto, después de ver TV en 3D, tómese un momento para recobrar el conocimiento de la situación antes de moverse.

## DISPOSICIÓN

### (Sólo lámpara de Hg utilizada en TV LCD)

Lámpara fluorescente usada en este producto contiene una cantidad mínima de mercurio. No disponga este producto con basura normal de la casa. Disposición de este producto debe ser manejado de acuerdo a la autoridad local de su provincia.

# CONTENIDO

## ADVERTENCIA / PRECAUCIÓN ..... 2

## ADVERTENCIA ..... 3

## FUNCIONES DE ESTE TV ..... 8

## PREPARACIÓN

Accesorios.....	9
Opciones adicionales.....	10
Información del panel frontal.....	11
Información del panel posterior.....	12
Instrucciones.....	14
Montaje para la pared VESA.....	16
Organizador de cables.....	18
Instalación de un pedestal de escritorio.....	19
Soporte del eslabón giratorio.....	19
Sistema de seguridad Kensington.....	20
Fijación de la TV a la pared para evitar que se caiga cuando esté instalada sobre un soporte tipo pedestal.....	21
Conexión de la Antena o cable.....	22

## CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

Instalación del HDSTB .....	23
Instalación del DVD .....	26
Instalación del VCR .....	29
Configuración de otra fuente de A/V.....	31
Conexión USB .....	32
Configuración del Audífono .....	32
Conexión de salida de Audio.....	33
Conexión inalámbrica ca de equipo externo (opciones adicionales).....	34
Instalación de la PC .....	35
Configuración de red.....	42

## VER LA TV / CONTROL DE CANAL

Funciones de los botones del control remoto	50
Funciones del control remoto de movimiento mágico.....	52
Encendido del TV .....	55
Ajuste del Canal.....	55
Ajuste del volumen .....	55
Configuración Inicial .....	56

## Selección y ajuste del menú pantalla..... 58

## Quick Menu (menú rápido)..... 60

## Menú de casa .....

### Asistencia al cliente

#### - Act. Software..... 62

#### - Prueba de imagen/Prueba de sonido .. 63

#### - Inform. producto/servicio .. 64

#### - Prueba de red..... 64

#### Manual Simple..... 65

## Búsqueda de canales

#### - Escaneo automático (Sintonización automática)... 66

#### - Agregar/Eliminar los Canales (Sintonización Manual)..... 67

#### - Edición de Canal..... 68

## Lista de canales .....

## Configuración de los canales favoritos..... 70

## Opción de búsqueda..... 71

## Sistema de color .....

## Info. Breve .....

## EPG (Guía electrónica de programas) .. 75

## Lista de entradas .....

## Etiqueta de entrada..... 79

## Configuración de modo .....

## Modo Demo .....

## Restaurar valores de fábrica (Configuracion Inicial) .....

## Modo AV .....

## Juego/Agenda..... 84

## SIMPLINK..... 88

## MÁQUINA DEL TIEMPO

## Precauciones al usar el dispositivo USB.... 90

## Máquina del tiempo (pausar y volver a reproducir TV en vivo) .....

## Grabación .....

## Programación..... 98

## TV grabada .....

## VÍDEO EN 3D

## Vídeo en 3D .....

## MIS MEDIOS

Modos de entrada .....	106
Método de conexión .....	107
Lista de películas .....	112
Lista de fotos .....	119
Lista de música .....	125
Código de registro del DivX .....	130
Desactivación .....	131

## RED

Aviso legal.....	132
------------------	-----

## NETCAST

Menú Netcast.....	133
Emol.....	134
UOL .....	135
Terra TV.....	136
Bazuca.....	137
Accuweather.....	138
PICASA.....	139
YOUTUBE.....	140

## CONTROL DE IMAGEN

Tamaño de la imagen (Aspecto de Pantalla) .....	142
Asistente de imagen.....	144
Ahorro de energía .....	146
Ajustes de la imagen preestablecida (Modo imagen) .....	147
Control manual de imagen - Modo usuario....	148
Tecnología de Mejora de la Imagen (Control Avanzado).....	149
Control experto de imagen .....	150
Restablecimiento de la imagen.....	153
TruMotion .....	154
Atenuación local LED .....	155
Indicador de poder .....	155

## CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

Volumen automático.....	156
Voz Clara II .....	157
Ajuste de Balance.....	158
Ajuste de sonido preestablecido (Modo de audio).....	159
Ajuste de sonido - Modo usuario.....	160
Reajuste de audio.....	161
Salida de audio digital.....	161
Disposición de bocinas de TV .....	162
Disfrute de la transmisión Estéreo/SAP ..	163
Idioma del audio .....	164
Selección del lenguaje en la pantalla .....	165
Subtítulos	
- Sistemas de texto oculto de programas analógicos.....	166
- Sistemas de texto oculto de programas digitales.	167

## CONFIGURACIÓN HORARIA

Programacion del reloj	
- Configuración Auto del Reloj.....	168
- Configuración Manual del Reloj.....	169
Ajustes de Encendido / Apagado Automático del temporizador.....	170
Configuración del temporizador de apagado automático .....	171

## CONTROL PATERNO /CLASIFICACIONES

Establecer contraseña y bloqueo del sistema ..	172
Bloqueo de canales.....	175
Clasificación.....	176
Bloqueo de entrada externa.....	177
Bloqueo de teclas.....	178

## APÉNDICE

Lista de verificación de problemas.....	179
Mantenimiento.....	182
Especificaciones del producto .....	182
Códigos de IR .....	183
Configuración de dispositivo externo del control.....	184
Aviso sobre software de código abierto ...	190

# FUNCIONES DE ESTE TV

**DOLBY**  
DIGITAL | Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories.

"Dolby" y el símbolo de la doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

**HDMI** HDMI, tel logotipo HDMI y el interfaz multimedia de alta definición son marcas comerciales o registradas de HDMI Licensing LLC.




**ACERCA DE VÍDEO EN DIVX:** DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo con certificado oficial DivX que reproduce video DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX. **ACERCA DE VÍDEO EN DIVX "ONDEMAND":** Este dispositivo DivX Certified® debe registrarse para reproducir contenido DivX Video-on-Demand (VOD). Para generar el código de registro, localice la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) con este código para completar el proceso de registro y aprender más acerca de DivX VOD. "Certificado DivX para reproducir videos DivX de hasta HD 1080p, incluyendo contenido premium" "Pat. 7,295,673; 7,460,688; 7,519,274"



## INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EVITAR EL EFECTO "DEGRADACION DE LA IMAGEN POR SOBRE EXPOSICION / QUEMADO" EN LA PANTALLA DE SU TELEVISOR

- Al visualizar una imagen fija (Ej.: logotipos, menús de pantalla, videojuegos e imágenes procedentes de computadoras) en el televisor durante un período de tiempo prolongado, dicha imagen puede quedar impresa permanentemente sobre la pantalla. Este fenómeno se conoce como "degradación de la imagen por sobreexposición" o "quemado". Problema que no está cubierto por la garantía del fabricante.
- A fin de evitar la degradación de la imagen por sobreexposición, no permita la visualización de imágenes fijas en su pantalla durante un período de tiempo prolongado (2 horas o más para una pantalla LCD, 1 hora o más para pantallas de plasma).
- El efecto de degradación de imagen por sobreexposición también puede producirse en las zonas de bandas del formato letterbox (apaisado) de su televisor si usa el ajuste de formato de pantalla en 4:3 durante un período de tiempo prolongado.



# PREPARACIÓN





## ACCESORIOS

Asegúrese de que los siguientes accesorios estén incluidos con su TV. Si algún accesorio no está incluido, favor de contactar al distribuidor del producto en el lugar donde realizó la compra.

Los accesorios que se incluyen pueden ser diferentes a los de las imágenes a continuación.




Manual de Usuario

Nero MediaHome 4  
Essentials CDControl Remoto,  
Baterías (AAA)  
(Algunos modelos)Adaptador RF (Algunos modelos)  
Debe conectarlo al cable de antena tras la fijación en la entrada de antena. Este adaptador es suministrado únicamente en Argentina.Control remoto de movimiento,  
Correa,  
Baterías (AA) (Algunos modelos)para la base ensamblada  
(Refiérase a la p.14)Sujetacables  
(Refiérase a la p.18)Cable componente genérico,  
cable AV genérico

Cubierta posterior de la base



Anteojos 3D




Paño de limpieza

\* Solo limpie las manchas exteriores con un paño.

\* No limpie con demasiada fuerza para intentar quitar las manchas. Tenga cuidado, ya que si limpia con demasiada fuerza podría rayar o decolorar la superficie

### Opciones Extras (Adicionales)



Cable D-sub de 15 terminales

Cuando utilice la conexión VGA (cable D-sub de 15 pins) para la PC, el usuario debe usar cables de interfaz de señal recubiertos (cable D-sub de 15 clavijas) con núcleos de ferrita para mantener el cumplimiento estándar del producto.

# PREPARACIÓN

## PREPARACIÓN

### OPCIONES ADICIONALES

Las opciones adicionales pueden cambiarse o modificarse para mejorar la calidad sin ninguna notificación. Póngase en contacto con su distribuidor para comprar estos elementos.

Este dispositivo sólo es compatible con LG LED LCD TV.




Caja multimedia inalámbrica  
(AN-WL100W)



LAN inalámbrica para adaptador  
de banda ancha /DLNA  
(AN-WF100)

# INFORMACIÓN DEL PANEL FRONTAL



- Es probable que esta vista no coincida con su TV.



## Emisor

Es la parte que contiene la señal de intercambio del emisor con los anteojos 3D.


Asegúrese de que la pantalla no esté bloqueada por objetos o personas cuando mire un video en 3D.




# PREPARACIÓN

## INFORMACIÓN DEL PANEL POSTERIOR


- Es probable que esta vista no coincida con su TV.



- Brasil
- Argentina para 47/55LX9500




- Excepto Brasil



### ⚠ PRECAUCIÓN

#### Para HDMI IN 4 y USB IN 1, 2

- Para una conexión óptima, los cables HDMI y dispositivos USB deben tener biseles menos de 10 mm (0,39 pulgadas) de espesor.



\*A ≤ 10 mm (0,39 pulgadas)

**① LAN**

Conexión de red para AccuWeather, Picasa, YouTube, etc.

También se utiliza para archivos de video, fotografía y música en una red local.

**② HDMI/DVI IN, HDMI IN**

Conexión digital.

Compatible con video HD y audio digital. No es compatible con 480 entrelazado.

Acepta video DVI con un adaptador o un cable de HDMI a DVI (no incluido).

**③ RGB IN (PC)**

Conexión analógica a la PC. Utilice un cable D-sub de 15 pins (cable VGA).

**AUDIO IN (RGB/DVI)**

Enchufe de auriculares 0,32 cm (1/8 pulgadas) para la entrada de audio analógica de la PC.

**④ RS-232C IN (SERVICE ONLY), SERVICE ONLY**

Este puerto se usa para mantenimiento y reparación.

**⑤ OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT**

Salida óptica de audio digital para usar con amplificadores y sistemas de cine en casa.

Nota: En el modo de espera, este puerto no funciona.

**⑥ AV (Audio/Video) IN**

Conexión analógica compuesta. Compatible solo con una definición de video estándar (480 entrelazado).

**⑦ ANTENNA IN, CABLE IN**

Conecte las señales de la transmisión/ cables de señal a este puerto.

**⑧ COMPONENT IN**

Conexión analógica.

Compatible con HD.

Utiliza un cable rojo, verde y azul para video y uno rojo y blanco para audio.

**⑨ WIRELESS CONTROL**

Conecte el dispositivo inalámbrico a la TV para controlar dispositivos externos conectados al dispositivo multimedia de forma inalámbrica.

**⑩ USB INPUT**

Úsalo para ver fotografías, películas y escuchar música en MP3.

**⑪ HEADPHONE**

Conexión de auriculares de 0,32 cm (1/8")

Impedancia 16 Ω , Salida de audio máxima 15 mW

**⑫ Socket del Cordón de Alimentación**

Esta TV funciona con alimentación de corriente alterna (ca)

Cuidado: Nunca aplique voltaje de corriente continua (cc) a esta TV.

# PREPARACIÓN


## PREPARACIÓN

## INSTRUCCIONES

- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.


### INSTALACIÓN

- 1 Coloque con cuidado la pantalla de la TV sobre una superficie acolchada que la proteja de posibles daños.




- 2 Monte las piezas del **SOPORTE DEL CONJUNTO** con la **BASE DEL SOPORTE** del televisor.

En este momento, apriete los tornillos que sujetan el **SOPORTE DEL CONJUNTO**.



- 3 Coloque los 4 tornillos en los orificios mostrados.



- 4 Monte la partes de la **CUBIERTA POSTERIOR DE LA BASE** con la TV.




#### ! NOTA


- Al realizar un montaje de sobremesa, compruebe que los tornillos estén apretados correctamente. (De no ser así, el producto podría inclinarse hacia delante tras su instalación). Si, por el contrario, apretara los tornillos en exceso, podría deformarse por abrasión en el área de apriete del mismo. No sobreapriete los tornillos.

## SEPARACIÓN


- 1 Coloque con cuidado la pantalla de la TV sobre una superficie acolchada que la proteja de posibles daños.




- 2 Desmonte la **CUBIERTA PORTERIOR DE LA BASE** de la TV.



- 3 Retire los tornillos que sujetan la base.



- 4 Separar el soporte del televisor.



# PREPARACIÓN



## MONTAJE PARA LA PARED VESA

Realice la instalación mural sobre una pared sólida, perpendicular al suelo. Al montar sobre otros materiales de construcción, por favor, póngase en contacto con su instalador más cercano.

En instalaciones del techo o sobre paredes inclinadas, la unidad puede caer y provocar graves daños personales.

Le recomendamos que utilice un soporte de montaje de pared de la marca LG, cuando ud. ponga la TV en la pared.

LG recomienda que el montaje de pared lo realice un instalador profesional calificado.

Modelos	VESA (A * B)	Tornillo estándar	Cantidad	Soporte para instalación en pared (de venta por separado)
47LX9500	200 * 200	M6	4	
55LX9500	400 * 400	M6	4	

### ! NOTA

- ▶ La longitud de los tornillos necesarios varía en función de la pared en la que se realice el montaje.  
Para obtener más información, consulte las instrucciones incluidas con el equipo de montaje.
- ▶ Las dimensiones estándar para el equipo de montaje mural se muestran en la tabla.
- ▶ Al adquirir nuestro equipo de montaje mural, le será suministrado un manual de instrucciones detallado y todas las piezas necesarias para la instalación.
- ▶ No utilice tornillos más largos que los de dimensión estándar mostrados, ya que podría dañar el interior de la TV.
- ▶ Para montajes murales que no cumplan con

las especificaciones para tornillos del estándar VESA, la longitud de estos puede diferir dependiendo de sus especificaciones.

- ▶ No utilice tornillos que no cumplan con las especificaciones relativas a los mismos del estándar VESA.  
No apriete los tornillos en exceso, ya que podría dañar la TV o provocar que cayera provocando daños personales. LG no se hace responsable de este tipo de accidentes.
- ▶ LG no se hace responsable por los daños ocasionados en la TV o las lesiones personales producidas cuando no se utilice un equipo de montaje que cumpla con el estándar VESA o se monte sobre un muro que no haya sido especificado o si el cliente no sigue las instrucciones de instalación de la TV.

### ⚠ PRECAUCIÓN

- ▶ No instale su equipo de montaje mural mientras la TV está encendida. Eso podría provocar lesiones personales por choques eléctricos.

# PREPARACIÓN


## PREPARACIÓN

### ORGANIZADOR DE CABLES


- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

- 1** Fije el cable de alimentación con la **ABRAZADERA DE CABLES** de la cubierta posterior de la TV.

Ayudará a evitar que el cable de alimentación se desenchufe accidentalmente.




- 2** Tras conectar los cables necesarios, instale el **SUJETACABLES** como se indica para agruparlos.



## INSTALACIÓN DE UN PEDESTAL DE ESCRITORIO

- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

Para conseguir una ventilación adecuada, deje un espacio de 10,1 cm de separación entre la pared y los costados del televisor.




### ⚠ CUIDADO

- Asegure la ventilación adecuada dejando el espacio recomendado.
- No instale la unidad próxima o sobre ninguna fuente de calor.

## SOPORTE DEL ESLABON GIRATORIO

Despues de instalar la TV, puede ajustar el TV manualmente 20 grados a la izquierda y derecha para satisfacer su angulo de vision.



# PREPARACIÓN


## SISTEMA DE SEGURIDAD KENSINGTON

- Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.

- El televisor tiene instalado un conector de Sistema de seguridad Kensington en el panel posterior. Conecte el cable de Sistema de seguridad Kensington como se indica a continuación.
- Para obtener información detallada sobre la instalación y uso del Sistema de seguridad Kensington, consulte la guía del usuario que se incluye con este sistema.

Para obtener información adicional, visite <http://www.kensington.com>, la página Web de Kensington. Esta empresa vende sistemas de seguridad para equipos electrónicos de alto costo, como PC portátiles y proyectores LCD.

NOTA: El Sistema de seguridad Kensington es un accesorio opcional.




## FIJACIÓN DE LA TV A LA PARED PARA EVITAR QUE SE CAIGA CUANDO ESTÉ INSTALADA SOBRE UN SOPORTE TIPO PEDESTAL

- Debe adquirir los componentes necesarios para prevenir que el televisor vuelque (cuando no se use el montaje de pared).
- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

Instalelo cerca de la pared así el producto no se cae cuando esté presionado hacia atrás.

Las instrucciones mostradas a continuación son más seguras para instalar el producto en la pared así no se caerá cuando el producto esté presionado hacia enfrente. Esto protegerá el producto y la gente de la caída hacia enfrente. También prevendrá el producto del daño causado por la caída.

Cuidado:Favor de estar seguro de que los niños no se suban ni se cuelguen del producto.




- Use los soportes y los tornillos para fijar el producto en la pared como se muestra.

\* Si el producto tiene los tornillos en el lugar de los tornillos de ojo antes de insertar estos últimos, afloje los tornillos.

Asegúrese de los soportes con los tornillos (De venta por separado) en la pared que estén ajustados firmemente.

Para usar el producto seguramente asegúrese de que la altura de los soportes montados en la pared sea la misma que la del producto.

Asegúrese de que los tornillos de ojo o soportes estén apretados en forma segura.



- Use un cordón fuerte (De venta por separado) para ajustar el producto. Es más seguro usar un cordón, así se quedará horizontalmente entre la pared y el producto.

### ! NOTA

- Utilice una plataforma o armario suficientemente fuerte y grande para soportar el tamaño y el peso de la TV.
- Para utilizar la TV con seguridad, asegúrese que la altura los soportes están a la misma altura en la pared y en el aparato de televisión..

# PREPARACIÓN


- Para prevenir daños, no conecte a la corriente hasta que estén instaladas todas las conexiones entre los dispositivos.
- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

## CONEXIÓN DE LA ANTENA O CABLE


### 1. Antena (analógica o digital)

Toma de entrada de pared o antena exterior sin conexiones a caja de cables.

Para lograr la mejor calidad de imagen, ajuste la posición de la antena si fuera necesario.



### 2. Cable



- 
- En áreas de señal deficiente, puede obtener una mejor calidad en la imagen si instala un amplificador de señal.
  - Si está siendo utilizada una antena para dos unidades, use un divisor de señal para conectarse.
  - El cable y el convertidor de antena no son proporcionados con el producto.

# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

- Para evitar daños en el equipo, no enchufe ningún cable de alimentación hasta haber finalizado la conexión completa de todo el equipo.
- La imagen puede ser diferente a la de su televisor.

## INSTALACIÓN DEL HDSTB

Este TV puede recibir señales de la transmisión digital/cable sin una caja sintonizadora externa. Pero si ud. recibe señales digitales desde una caja sintonizadora u otro dispositivo externo digital, refiérase a las siguientes figuras.


### Conexión de componentes

#### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte las salidas de video (Y, Pb, Pr) del decodificador digital a los puertos de **COMPONENT IN VIDEO 1, 2 o 3** en la unidad. Haga coincidir los colores de los conectores (Y = Verde, Pb = Azul, Pr = Rojo).
- 2 Conecte la salida de audio del decodificador digital a los puertos de **COMPONENT IN AUDIO 1, 2 o 3** en la unidad.

#### 2. Cómo usar

- Encienda el Set-top box digital.  
(Refiérase al manual de usuario del Set-top box digital.)
- Seleccione la fuente de entrada del **Componente1**, **Componente2** o **Componente3** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.




Y, CB/Pb, CR/Pr

Resolución	Frecuencia Horizontal (kHz)	Frecuencia Vertical (Hz)
720 x 480 entrelazado	15,73	59,94
	15,73	60,00
720 x 480 progresivo	31,47	59,94
	31,50	60,00
720 x 576 entrelazado	15,625*	50,00*
720 x 576 progresivo	31,25*	50,00*
	37,50*	50,00*
1 280 x 720 progresivo	44,96	59,94
	45,00	60,00
	28,125*	50,00*
1 920 x 1 080 entrelazado	33,72	59,94
	33,75	60,00
	26,97	23,976
	27,00	24,00
	33,71	29,97
	33,75	30,00
1 920 x 1 080 progresivo	56,25*	50,00*
	67,432	59,94
	67,50	60,00

\*Excepto Brasil

# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO



## Conexión de DVI a HDMI

### 1. Cómo conectar


- 1 Conecte la salida de DVI del decodificador digital al puerto de **HDMI/DVI IN 1, 2, o 3** en la unidad.
- 2 Conecte las salidas de audio del decodificador al puerto de **AUDIO IN (RGB/DVI)** en la unidad.

### 2. Cómo usar

- Encienda el decodificador digital.  
(Refiérase al manual de usuario del decodificador digital.)
- Seleccione la fuente de entrada del **HDMI1**, **HDMI2**, o **HDMI3** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.

#### NOTA

- Se precisa un cable o adaptador de DVI a HDMI para realizar esta conexión. El DVI no es compatible con el audio, por ello, se necesita una conexión de audio por separado.



## Conexión HDMI

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte la salida HDMI del decodificador de señales digitales al conector **HDMI/DVI IN 1, 2, 3 o 4** en el televisor.
- 2 No se necesita conexión de audio por separado. HDMI admite audio y video.

### 2. Cómo usar

- Encienda el decodificador digital.  
(Refiérase al manual de usuario del decodificador digital.)
- Seleccione la fuente de entrada del **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3** o **HDMI4** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.


#### ! NOTA

- Si un cable HDMI no admite HDMI de alta velocidad, puede provocar parpadeos o no mostrar la imagen. Si este es el caso, utilice cables recientes que admitan HDMI de alta velocidad.
- Formato de audio HDMI admitido: Dolby Digital, PCM

#### HDMI-DTV

Resolución	Frecuencia Horizontal (kHz)	Frecuencia Vertical (Hz)
720 x 480 progresivo	31,47 31,50	59,94 60,00
720 x 576 progresivo	31,25*	50,00*
1 280 x 720 progresivo	37,50* 44,96 45,00	50,00* 59,94 60,00
1 920 x 1 080 entrelazado	28,125* 33,72 33,75	50,00* 59,94 60,00
1 920 x 1 080 progresivo	26,97 27,00 33,71 33,75 56,25 67,432 67,50	23,976 24,00 29,97 30,00 50,00* 59,94 60,00

\*Excepto Brasil



# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

## INSTALACIÓN DEL DVD


### Conexión de componentes

#### 1. Cómo conectar

- 1** Conecte las salidas de video (Y, Pb, Pr) del DVD a los puertos de **COMPONENT IN VIDEO 1, 2 o 3** en la unidad.  
Haga coincidir los colores de los conectores (Y = Verde, Pb = Azul, Pr = Rojo).
- 2** Conecte las salidas de audio del DVD a los puertos de **COMPONENT IN AUDIO 1, 2 o 3** en la unidad.

#### 2. Cómo usar


- Encienda el reproductor de DVD, inserte un DVD.
- Seleccione la fuente de entrada del **Componente1**, **Componente2** o **Componente3** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.
- Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para seguir las instrucciones.



### Puertos de la Entrada de Componente

Puede obtener una mejor calidad de imagen si conecta el reproductor de DVD a los puertos de la entrada del componente como la imagen mostrada.

Puertos de Componente en la TV	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
Puertos de la salida del reproductor de DVD	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
	Y	B-Y	R-Y
	Y	C <sub>b</sub>	C <sub>r</sub>
	Y	P <sub>b</sub>	P <sub>r</sub>





## Conexión compuesta (RCA)

### 1. Cómo conectar

- ① Conecte las salidas de **AUDIO/VIDEO** entre la TV y el DVD. Coincida los colores de salidas (Video = amarillo, Audio izquierdo = blanco, Audio derecho = rojo).

### 2. Cómo usar

- Encienda el reproductor de DVD, inserte un DVD..
- Seleccione la fuente de entrada del **AV1** o **AV2** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.
- Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para seguir las instrucciones.



# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

## Conexión HDMI

### 1. Cómo conectar


- 1 Conecte la salida de HDMI del DVD al puerto de **HDMI/DVI IN 1, 2, 3 o 4** en la unidad.
- 2 No se necesita conexión de audio por separado. HDMI admite audio y video.

### 2. Cómo usar

- Seleccione la fuente de entrada del **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3**, o **HDMI4** en el televisor con el botón de INPUT en el control remoto.
- Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para seguir las instrucciones.

#### ! NOTA

- Si un cable HDMI no admite HDMI de alta velocidad, puede provocar parpadeos o no mostrar la imagen. Si este es el caso, utilice cables recientes que admitan HDMI de alta velocidad.
- Formato de audio HDMI admitido: Dolby Digital, PCM




# INSTALACIÓN DEL VCR

## Conexión de la antena

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte el conector de la antena exterior de RF del VCR al conector de la **ANTENNA/CABLE IN** del televisor.
- 2 Conecte el cable de antena al puerto de la antena RF del VCR.



### 2. Cómo usar

- Ponga el interruptor de salida del VCR en 3 ó 4 y luego sintonice el televisor en el mismo número de canal.
- Inserte una cinta de video en el VCR y presione el botón AUDIO PLAY del VCR (Vea el manual de usuario del VCR).

# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

## Conexión compuesta (RCA)

### 1. Cómo conectar



- 1 Conecte las salidas de **AUDIO/VIDEO** entre la TV y el VCR. Coincidía los colores de salidas (Video = amarillo, Audio izquierdo = blanco, Audio derecho = rojo).

### 2. Cómo usar

- Inserte una cinta de video en el VCR y presione el botón **PLAY** del VCR. (Vea el manual de usuario del VCR).
- Seleccione la fuente de entrada del **AV1** o **AV2** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.

#### ! NOTA

- Si ud. tiene un VCR monofónico, conecte el cable de audio de VCR al puerto **AUDIO L/MONO** de la unidad.



# CONFIGURACIÓN DE OTRA FUENTE DE A/V


## 1. Cómo conectar

- 1 Conecte los puertos de **AUDIO/VIDEO** entre la TV y un equipo externo.

Coincida los colores de puertos  
(Video = amarillo, Audio izquierdo = blanco, Audio derecho = rojo)

## 2. Cómo usar

- Seleccione la fuente de entrada del AV1 o AV2 en el televisor con el botón de INPUT en el control remoto.
- Opere el equipo externo correspondiente. Refiérase a la guía de la operación de equipo externo..



# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO


## CONEXIÓN USB

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte el dispositivo USB a los conectores **USB IN** o **USB IN 1/2** en el televisor.

### 2. Cómo usar

- Una vez conectados los conectores **USB IN** use la función USB. (► p.107)



## CONFIGURACIÓN DEL AUDÍFONO


Puede escuchar el sonido por los auriculares.

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte los auriculares en la conexión correspondiente.
- 2 Para ajustar el volumen de los auriculares, pulse el botón **VOL +/-**. Si pulsa el botón **MUTE**, se desactivará el sonido de los auriculares.

#### NOTA

- Las opciones del menú AUDIO se desactivarán al conectar los auriculares.
- Al cambiar el MODO AV con unos auriculares conectados, el cambio se aplicará al vídeo, pero no al audio.
- La Salida Óptica de Audio Digital no está disponible cuando se conecte unos auriculares.




# CONEXIÓN DE SALIDA DE AUDIO

Conecte el cable de audio de TV al equipo de audio externo (sistema de estéreo) por el puerto de Salida Óptica de Audio.

Si desea disfrutar de emisiones digitales a través de los altoparlantes con sonido 5.1ch, conecte la toma OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT a la parte posterior del televisor a un sistema de cine en casa (o a un amplificador).

## 1. Cómo conectar

- 1** Conecte una salida del cable OPTICAL al puerto de TV óptico de la **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2** Conecte otro extremo de cable óptico a la entrada de audio digital óptico en el equipo de audio.
- 3** Ajuste la "Bocinas de TV - Apagado" en el menú AUDIO (**p.162**). Cuando se conecta a un equipo de audio externo como amplificadores o bocinas por favor apague las bocinas de TV.



### ! NOTA

- Cuando conecte equipos de audio externos, como amplificadores o bocinas, puede apagar los altoparlantes del televisor desde el menú (**p.162**).


### ⚠ PRECAUCIÓN

- No mire dentro del puerto de salida óptica. Mirar el rayo láser puede dañar su vista.
- El audio con la función ACP (protección anticopia de audio) podrían bloquear la salida de audio digital.

# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

## CONEXIÓN INALÁMBRICA DE EQUIPO EXTERNO (OPCIONES ADICIONALES)

Las TV LG con un puerto de control inalámbrico admiten el dispositivo multimedia inalámbrico LG, vendido por separado. Cuando conecte el dispositivo inalámbrico, (incluido en la unidad multimedia) a la TV, los dispositivos externos podrán conectarse a la unidad multimedia inalámbrica LG y el video y el audio se enviarán a la TV de forma inalámbrica.



### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte la conexión **WIRELESS CONTROL** del dispositivo inalámbrico a la conexión **WIRELESS CONTROL** de la TV.
- 2 Conecte la conexión **HDMI OUT** del dispositivo inalámbrico a la conexión **HDMI IN** de la TV.

### 2. Cómo usar

- Seleccione la fuente de entrada que desee utilizar en la TV utilizando el botón **INPUT** del mando a distancia.
- Consulte el manual de la unidad multimedia inalámbrica para conocer las instrucciones de funcionamiento.

#### ! NOTA

- Cuando se usa el dispositivo externo conectado a la caja multimedia inalámbrica, es posible que algunas funciones del menú del televisor no funcionen.

# INSTALACIÓN DE LA PC

Esta TV proporciona la capacidad de Plug and Play, significa que la PC se ajusta automáticamente por las programaciones de la TV.


## Conexión VGA (D-Sub de 15 pins)

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte la salida de VGA de la PC al puerto de **RGB IN (PC)** en la unidad.
- 2 Conecte las salidas de audio de la PC al puerto de **AUDIO IN (RGB/DVI)** en la unidad.

### 2. Cómo usar

- Encienda la PC y la unidad
- Seleccione la fuente de entrada del **RGB-PC** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.



# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO


## Conexión de DVI a HDMI

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte la salida de DVI de la PC al puerto de **HDMI/DVI IN 1, 2, o 3** en la unidad.
- 2 Conecte las salidas de audio de la PC al puerto de **AUDIO IN (RGB/DVI)** en la unidad.

### 2. Cómo usar

- Encienda la PC y la unidad.
- Seleccione la fuente de entrada del **HDMI1**, **HDMI2**, o **HDMI3** en el televisor con el botón de **INPUT** en el control remoto.



## ! NOTA

- ▶ Nosotros le recomendamos que use **1 920 x 1 080** para el modo PC, esto le ofrecerá la mejor calidad de imagen.
- ▶ Dependiendo de la tarjeta gráfica, el modo DOS puede no funcionar si utiliza un cable HDMI a DVI.
- ▶ En el modo PC, podría verse ruido asociado con la resolución, un diseño vertical, contraste o brillo. Si observa ruidos, cambie la salida de la PC a otra resolución, cambie la tasa de actualización a otra tasa o ajuste el brillo y el contraste en el menú de IMAGEN hasta que la imagen se vea clara.
- ▶ Evite mantener una imagen fija en pantalla durante largos períodos de tiempo. La imagen fija podría grabarse permanentemente en pantalla.
- ▶ Las formas de la entrada de sincronización para la frecuencia horizontal y vertical están separadas.
- ▶ Según la tarjeta de gráficos que posea, algunas resoluciones podrían no posicionarse adecuadamente en la pantalla.
- ▶ Al escoger HDMI-PC, Ajuste la "Etiqueta de entrada - PC" en el menú OPCIÓN.

## Resolución de Despliegue (RGB-PC, HDMI-PC)

Resolución	Frecuencia Horizontal (kHz)	Frecuencia Vertical (Hz)
640 x 350	31,468	70,09
720 x 400	31,469	70,08
640 x 480	31,469	59,94
800 x 600	37,879	60,31
1 024 x 768	48,363	60,00
1 280 x 768	47,776	59,87
1 360 x 768	47,712	60,015
1 280 x 1 024	63,981	60,02
1 600 x 1 200	75,00	60,00
1 920 x 1 080	67,50	60,00

# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO


## Configuración de pantalla para el modo PC

### Seleccionar la resolución

Puede seleccionar la resolución en el modo RGB-PC.

También pueden ajustarse la Ubicación, Fase y Tamaño

Podrá escoger esta opción sólo cuando la resolución del PC esté ajustada en 1 024 X 768, 1 280 X 768 o 1 360 X 768.



1 Seleccione **IMAGEN**.



2 Seleccione **Pantalla (RGB-PC)**.



3 Seleccione **Resolución**.




4 Seleccione la resolución deseada.



5

## Auto Configure

Ajusta automáticamente la posición de la imagen y minimiza la inestabilidad de la imagen. Luego del ajuste, si la imagen aún no es adecuada, intente usar los ajustes manuales o una resolución diferente o actualice la tasa de la PC.



- 1 Seleccione **IMAGEN**.
- 2 Seleccione **Pantalla (RGB-PC)**.
- 3 Seleccione **Auto Config..**
- 4 Seleccione **Sí**.
- 5



- Si la posición de la imagen aún no es la adecuada, intente auto ajustar nuevamente.
- Si la imagen debe ajustarse nuevamente luego del auto ajuste en RGB-PC, puede ajustar la **Ubicación**, **Tamaño** o **Fase**.

# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

## Ajuste para la Ubicación, Tamaño y Fase de la pantalla

Si la imagen no está clara tras el ajuste automático o si el texto parpadea, ajuste manualmente la fase de la imagen.

Esta característica solo opera en modo RGB-PC.



1 Seleccione **IMAGEN**.



2 Seleccione **Pantalla (RGB-PC)**.



3 Seleccione **Ubicación**, **Tamaño** o **Fase**.



4 Realice los ajustes adecuados.



5

**ENTER**

■ **Ubicación:** Esta función es para ajustar la imagen a la izquierda/derecha y arriba/abajo a su preferencia.


■ **Tamaño:** Esta función es para minimizar cualquier barra vertical o rayas visibles en el fondo de pantalla. Y también cambiará el tamaño de pantalla.

■ **Fase:** Esta función le deja remover cualquier ruido horizontal y hace clara o nítida la imagen de caracteres.

## Reajustar la pantalla (Regreso a los valores originales de la fábrica)

Restaura los ajustes de Ubicación, Tamaño y Fase a los predeterminados de fábrica.

Esta característica solo opera en modo RGB-PC.




- 1 Seleccione **IMAGEN**.
- 2 Seleccione **Pantalla (RGB-PC)**.
- 3 Seleccione **Restablecer**.
- 4 Seleccione **Sí**.
- 5 Seleccione **Sí**.

# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

## CONFIGURACIÓN DE RED

### Conexión de red por cable

Esta TV puede conectarse a una red de área local (LAN) mediante el puerto LAN. Tras realizar la conexión física, es necesario configurar la TV para la comunicación por red.



### 1. Cómo conectar

- Conecte el puerto LAN del módem o enrutador al puerto LAN de la TV.

### 2. Cómo usar

- Seleccione "Configuración de Red" (Configuración de red) en el menú RED.
- Tras conectar el puerto LAN, utilice el menú NETCAST.

#### ⚠ PRECAUCIÓN

- ▶ No conecte un cable de teléfono modular al Puerto LAN
- ▶ Dado que hay varios métodos de conexión, siga las especificaciones del proveedor de Internet o de servicio.

## Configuración de red por cable

Si hay disponible una red inalámbrica y por cable, es preferible utilizar la red por cable. Tras realizar la conexión física, en un pequeño número de redes domésticas puede ser necesario ajustar la configuración de red. Para obtener una información más detallada, póngase en contacto con su proveedor de Internet o lea el manual del enrutador.

The diagram illustrates the configuration process for a cable network. It starts with a main menu (RED) showing a wireless connection. A dialog box appears asking if it's a wireless or cable connection. If chosen as cable, it leads to an automatic configuration screen (Auto Config. de IP) where the user selects the mode (IP Configuration). If chosen as wireless, it leads to a manual configuration screen (Config. Manual de IP) where the user enters the IP address. Both screens have 'Ingresar' (Enter) and 'Salir' (Exit) buttons. A restore confirmation dialog is shown, asking if the user wants to restore previous settings, with 'Restaurar' (Restore) being the selected option.

- 1 Seleccione RED.
- 2 Seleccione Configuración de red.
- 3 Seleccione Alámbrica.
- 4 Si ya ha configurado las opciones de red: Seleccione Restaurar. La nueva configuración de conexión sustituirá a la configuración de red actual.
- 5 Seleccione Configuración automática de IP o Configuración manual de IP.
- 6 Al seleccionar la configuración manual de IP: será necesario introducir las direcciones IP manualmente.
- 7 Seleccione Enter.

Si ya ha configurado las opciones de red

Existe un valor de configuración anterior. ¿Desea conectar con la configuración anterior?

Ingresar

Restaurar

• Siguiente

□ Salir

Auto Config. de IP      Config. Manual de IP

■ Esta función requiere una conexión a Internet de banda ancha de conexión permanente.

■ No es necesario conectar a un PC para utilizar esta función.

■ Si la configuración de red no funciona, compruebe las condiciones de la red. Compruebe el cable LAN y asegúrese de que el enrutador tiene la opción DHCP activadas si desea utilizar la configuración automática.

■ Si no se configura la red completamente, la red podría no funcionar con normalidad.

■ Configuración automática de IP: Seleccione esta opción si la red local incluye un servidor DHCP mediante una conexión por cable, esta unidad recibirá una dirección IP automáticamente. Si utiliza un enrutador o módem de banda ancha con función DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) (Protocolo de Configuración de Host Dinámica), la dirección IP se configurará automáticamente.

■ Configuración manual de IP: Seleccione esta opción si no hay ningún servidor DHCP en la red y desea configurar las direcciones IP manualmente.


# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

## NOTA

- ▶ Para obtener más información y solución de problemas de la configuración NETCAST, visite nuestra base de datos de información en <http://lgknowledgebase.com> y busque NETCAST.
- ▶ Utilice un cable LAN estándar para la TV. Cat5 o mejor con un conector RJ45.
- ▶ Muchos problemas de red causados durante la configuración pueden solucionarse a menudo reconfigurando el enrutador o el módem. Tras conectar la unidad a la red doméstica, encienda y apáguela rápidamente o desconecte el cable de alimentación del enrutador o módem por cable de la red doméstica. A continuación, vuelva a encender o conectar el cable de alimentación.
- ▶ Dependiendo del proveedor de Internet (ISP), el número de dispositivos que pueden recibir conexión a Internet puede estar limitado por los términos del contrato de servicio. Para obtener más detalles, contacte a su ISP.
- ▶ LG no es responsable de ninguna avería de la TV o la conexión de Internet causado por errores o averías de comunicación asociados con la conexión de banda ancha o con otro equipo conectado.
- ▶ LG no es responsable de los problemas que tenga lugar con la conexión a Internet.
- ▶ Algun contenido disponible mediante la conexión de red puede no ser compatible con la TV. Si tiene alguna pregunta acerca de este contenido, póngase en contacto con el productor del contenido.
- ▶ Puede que experimente resultados no deseados si la velocidad de la conexión de red no cumple con los requisitos del contenido al que se está accediendo.
- ▶ Puede que algunas operaciones de conexión a Internet no se puedan reducir debido a ciertas restricciones configuradas por el proveedor de servicio (ISP) que le suministra la conexión de banda ancha.
- ▶ Cualquier cobro por parte del ISP incluyendo, sin limitaciones, los gastos de conexión son su responsabilidad.
- ▶ Es necesario un puerto de LAN A10 Base-T o 100 Base-TX para la conexión de la TV. Si el servicio de Internet no permite esta conexión, no podrá conectar la TV.]
- ▶ Es necesario un módem DSL para utilizar el servicio DSL y un módem por cable para utilizar el servicio por cable módem. Dependiendo del método de acceso y del acuerdo de suscripción con su ISP, podría no ser capaz de utilizar la función de conexión a Internet incluida en la unidad o podría tener limitaciones al número de dispositivos que pueden conectarse simultáneamente. (Si el ISP limita la suscripción a un dispositivo, la TV podría no conectarse si ya hay conectado un PC.)
- ▶ La utilización de un "Enrutador" podría no permitirse o tener el uso limitado dependiendo de las políticas y restricciones del ISP. Para obtener una información detallada, póngase en contacto directamente con su ISP.
- ▶ La red inalámbrica funciona a frecuencias de radio de 2,4GHz que también son utilizadas por otros dispositivos domésticos como los teléfonos inalámbricos, dispositivos Bluetooth®, hornos microondas y pueden verse afectadas por estas. Puede verse interrumpida por la máquina utilizando frecuencias de radio de 5Ghz. Es la misma máquina que la unidad multimedia inalámbrica, teléfono inalámbrico y otros dispositivos Wi-Fi de LG.
- ▶ Apague el equipo que no vaya a utilizar en la red doméstica. Algunas dispositivos pueden generar tráfico de red.
- ▶ En algunas ocasiones, colocar el punto de acceso o el enrutador inalámbrico a una mayor altura puede mejorar la recepción.
- ▶ Para conectar un PA (punto de acceso) inalámbrico, es necesario un PA que admite conexión inalámbrica; a su vez, debe activarse la función de conexión inalámbrica del PA. Si tiene preguntas sobre las conexiones inalámbricas de PA, póngase en contacto con el proveedor de PA.
- ▶ Compruebe la configuración de seguridad del SSID del PA (punto de acceso) para la conexión inalámbrica del PA. Póngase en contacto con el proveedor de PA para obtener información sobre la configuración de seguridad del SSID del PA.
- ▶ Si configura los equipos de red (enrutador inalámbrico/por cable, hub, etc.) en forma incorrecta, el televisor puede funcionar mal o en forma lenta. Realice una instalación correcta; para ello, consulte el manual del equipo y establezca la red.
- ▶ Cuando un PA está configurado para incluir 802.11 n y si el Cifrado está designado como WEP (64/128 bits) o WPA (TKIP/AES), no se podrá realizar la conexión. Es posible que existan diferentes métodos de conexión según el fabricante del PA.

## Conexión de red inalámbrica

El adaptador LG Wireless LAN for Broadband/DLNA Adaptor, que se vende de forma separada, permite a la TV conectarse a una red inalámbrica. La configuración de red y el método de conexión pueden variar dependiendo del equipo utilizado y el entorno de red. Consulte las instrucciones de configuración suministradas con el punto de acceso o el enrutador inalámbrico para conocer en detalle los pasos de conexión y la configuración de red.



### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte el "LG Wireless LAN for Broadband/DLNA Adaptor (vendido por separado)" al puerto **USB IN** o **USB IN 1 / 2** de la TV.

### 2. Cómo usar

- Seleccione "Configuración de Red" (Configuración de red) en el menú RED.
- Tras la conexión, podrá utilizar el menú NETCAST.


#### ! NOTA

- Al usar el enrutador, se recomienda el uso de un puerto por cable para disfrutar de las fotos, la música o los videos almacenados en la PC.
- Cuando se usa el puerto inalámbrico del enrutador, es posible que algunas funciones estén restringidas.

# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

## Configuración de red inalámbrica

Antes de conectar el reproductor a la red es necesario configurar el punto de acceso (PA) o el enrutador inalámbrico.



- 1 Seleccione **RED**.
- 2 Seleccione **Configuración de red**.
- 3 Seleccione **Inalámbrica**.
- 4 Si ya ha configurado las opciones de red: Seleccione **Restaurar**. La nueva configuración de conexión sustituirá a la configuración de red actual.
- 5 Seleccione **Configuración desde la lista de AP**.

Explora todos los PA (puntos de acceso) o enrutadores inalámbricos disponibles dentro del rango y los muestra en una lista.


- 6 Seleccione un PA (Punto de Acceso) o enrutador inalámbrico de la lista. (Si el PA está bloqueado, introduzca la clave de seguridad del PA).

- 7 Introduzca el SSID del PA.

- 8 Repita los pasos 4-5 de la página 43.

## Cuando se haya configurado un código de seguridad PIN (Número de Identificación Personal)

Si desea conectar el PA (Punto de Acceso) o el enrutador con el PIN, utilice esta función.



**1** Repita los pasos 1-6 de la página 46.

**2** Conecte el punto de acceso con el modo **PIN**.

**3** Puede ver la ID de red y la clave de seguridad en la pantalla de la TV. Introduzca el número PIN en el dispositivo.


**4** Seleccione **Conectar**.

**5** Repita los pasos 4-5 de la página 43.

- El número PIN es un número de 8 dígitos exclusivo para el dispositivo.

## Configuración sencilla (modo botón WPS)

Si el punto de acceso o el enrutador inalámbrico admite PIN o WPS (Wi-Fi Protected Setup), está disponible para utilizar el punto de acceso o enrutador inalámbrico en un rango de 120 puntos. No es necesario que conozca el nombre del punto de acceso (SSID: Identificador de conjunto de servicio) y el código de seguridad de su punto de acceso o enrutador inalámbrico.



**1** Repita los pasos 1-4 de la página 46.

**2** Seleccione **Configuración sencilla (modo botón WPS)**.

**3** Seleccione **Conectar**.


**4** Repita los pasos 4-5 de la página 43.

# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

## Modo Ad-hoc

Este es el método de comunicación directo con la máquina para comunicarse sin PA.

Es lo mismo que conectar dos PC con un cable cruzado.



1 Repita los pasos 1-3 de la página 46.

2 Seleccione **Configuración de red Ad-hoc**.

3 Seleccione **Ingresar**.

4 Seleccione **Conectar** para conectar una red Ad-hoc.  
Puede ver la ID de red y la clave de seguridad en la pantalla de la TV.  
Introduzca la ID de red y la clave de seguridad del dispositivo.

Si tiene problemas con el funcionamiento de la red, cambie la información de configuración utilizando el botón ROJO.




Introduzca la dirección IP.



Se ha completado la configuración de red.  
Seleccione **Cerrar**.

## Estado de red



1 Seleccione RED.

2 Seleccione Estado de red.

3 Compruebe el estado de la red.


- **Ajuste:** Regresa al menú de configuración de red o el menú de tipo de configuración de red inalámbrica.
- **Probar:** Prueba el estado de red actual tras configurarla.
- **Cerrar:** Regresa al menú anterior.


# VER LA TV / CONTROL DE CANAL

## FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO

Cuando use el control remoto dirija el sensor del control remoto hacia panel frontal de la TV.


Los control remoto que se pueden ser diferentes a los de las imágenes a continuación.





MENU	Muestra el menú principal o cierra todas las visualizaciones en pantalla y regresa a ver la imagen del televisor.
NETCAST	Selecciona la fuente del menú NETCAST que deseé. ► p.133
Q.MENU	Abre la lista de opciones del menú rápido. ► p.60
THUMBSTICK (Arriba/Aabajo/ Izquierda/ Derecha/ /ENTER)	Le permite navegar a través de los menús en la pantalla y ajustar el sistema de acuerdo a sus preferencias.
BACK	Permite al usuario desplazarse un paso hacia atrás en una aplicación interactiva o en otras funciones interactivas.
GUIDE	Muestra el evento de programa según la hora programada. ► p.75
EXIT	Cierra todas las visualizaciones en pantalla y regresa a ver la imagen del televisor.
BOTONES DE COLOR	Acceden a las funciones especiales de algunos menús.
L/R SELECT	Se usa para ver videos en 3D. ► p.105
LIVE TV	Regresar a LIVE TV.
INFO	Muestra la información del programa que se está viendo actualmente. ► p.74
RATIO	Selecciona su formato de imagen deseado. ► p.142
Botones USB, SMPLINK	<ul style="list-style-type: none"> <li>Controla menú MIS MEDIOS (Lista de películas, Lista de fotos, Lista de música)</li> <li>Controla los dispositivos compatibles con la función SIMPLINK.</li> </ul>
REC	Se utiliza para ajustar el modo de Timemachine
SIMPLINK	Consulte una lista de dispositivos AV conectados al televisor. Al alternar este botón, aparece el menú SIMPLINK en la pantalla. ► p.88

## Colocando las Baterías




- Abra la tapa del compartimiento de las baterías en la parte posterior e instale las baterías con la polaridad correcta.
- Instale dos baterías de 1,5 Vcc tipo AAA. No mezcle las baterías nuevas con las usadas.
- Cierre la tapa.

## VER LA TV / CONTROL DE CANAL

### FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO DE MOVIMIENTO MÁGICO

VER LA TV / CONTROL DE CANAL



Receptor del puntero  
Parpadea cuando está en funcionamiento.

POWER Prende el televisor desde el modo de espera o lo apaga poniéndolo en dicho modo


Botón de menú ENTER/HOME Aparece el puntero.

VOLUMEN SUBIR/BAJAR Ajusta el volumen.

CANAL ARRIBA/ABAJO Cambia el canal.

MUTE Enciende y apaga el sonido.

#### Colocando las Baterías



- Cuando el Mensaje "Batería baja en el control remoto Magic Motion, Cambie la batería." se muestra, reemplace las baterías.
- Abra la tapa del compartimiento de las baterías en la parte posterior e instale las baterías con la polaridad correcta.
- Instale dos baterías de 1,5 Vcc tipo AA. No mezcle las baterías nuevas con las usadas.
- Cierre la tapa.

#### Especificaciones de RF del Control remoto de movimiento mágico


El Control remoto de movimiento mágico se comunica con la TV mediante una radiofrecuencia (RF) de ancho de banda de 2,4 GHz.

- Salida: 1 dBm o inferior
- Distancia de comunicación máxima: 10 m (30 pies) en un espacio abierto
- Ancho de banda: 2,4 GHz (2,4035 GHz - 2,4783 GHz)
- Índice de transferencia: 250 kbps

## Registro del Control remoto de movimiento mágico

El Control remoto de movimiento mágico funciona al emparejarlo con la TV.

Registre el Control remoto de movimiento mágico después de adquirir la TV.



### Cómo registrar el Control remoto de movimiento mágico

Para registrar el control remoto, presione el botón **ENTER** del control remoto apuntando a su TV.

### Cómo volver a registrar el control remoto de movimiento mágico después de un error de registro

Restablezca el control remoto al mantener presionados los botones **ENTER** y **MUTE** durante 5 segundos. (Una vez restablecido, parpadeará la luz en el receptor del punto RF).


Luego, repita el procedimiento anterior para registrar el control remoto.

## Cómo usar el Control remoto de movimiento mágico



Presione este botón si no aparece el puntero en la pantalla de la TV. El puntero aparecerá en la pantalla.


El puntero desaparecerá si no se usó por un determinado tiempo.



Puede mover el puntero; para ello, apunte el receptor del puntero del control remoto a su TV, luego, muévalo a la izquierda, derecha, arriba o abajo. Si el puntero no funciona correctamente después de hacer clic en el botón **ENTER**, deje el control remoto durante 10 segundos y, luego, vuelva a usarlo.



## Precauciones al usar el Control remoto de movimiento mágico

- Use el control remoto dentro de una distancia de comunicación máxima (10 m). El uso del control remoto fuera de esta distancia o el uso con un objeto que obstruya puede causar un error en la comunicación.
- Puede producirse un error de comunicación debido a los dispositivos cercanos. Los dispositivos eléctricos como hornos microondas o productos LAN inalámbricos pueden causar interferencia, dado que usarán el mismo ancho de banda (2,4 GHz) que el Control remoto de movimiento mágico.
- El Control remoto de movimiento mágico puede dañarse o funcionar incorrectamente si se cayó o recibió un golpe fuerte.
- Cuando juega un juego con el Control remoto de movimiento mágico, sujetelo con firmeza; para ello, coloque la correa alrededor de su muñeca y ajuste la longitud con el aro ajustable.
- Al usar el Control remoto de movimiento mágico, tenga cuidado de no golpearlo con los muebles que estén cerca o con otras personas.
- El Fabricante y el instalador no puede proporcionar servicios relacionados con la seguridad humana como el dispositivo inalámbrico de aplicación, tiene la posibilidad de interferencia de ondas eléctricas.



# VER LA TV / CONTROL DE CANAL

## Menú Puntero



Seleccione Menú de Casa.

Seleccione Puntero.

Realice los ajustes adecuados.

Seleccione Salir.

- **Velocidad:** Cambia la velocidad del puntero.
- **Forma:** Selecciona la forma del puntero.
- **Tamaño:** Cambia el tamaño del puntero.
- **Alineac.:** Cuando el Alineador Automático del Cursor está activo, se puede alinear fácilmente la dirección del control remoto dirigiendo el puntero a la pantalla del TV y moviendo el control remoto rápidamente entre la derecha y la izquierda, haciendo que el puntero se mueva al centro de la pantalla.

## ENCENDIDO DEL TV

- 
- 1 Primero conecte el cable de alimentación correctamente.  
En este momento, el TV cambia al modo en espera.
    - En el modo de espera para encender el TV, presione los botones  $\odot/|$ , INPUT, CH ( $\wedge$  o  $\vee$ ) en el TV o presione  $\odot/|$ , INPUT, CH ( $\wedge$  o  $\vee$ ), números (0-9) del control remoto.
  - 2 Seleccione la fuente de visualización utilizando el botón INPUT en el control remoto.
  - 3 Cuando deje de usar la TV, presione el botón POWER en el control remoto. El televisor vuelve al modo apagado.
- 

### ! NOTA

- Si usted va a estar ausente en vacaciones, desconecte el TV del tomacorriente.
- Si no completa los ajustes iniciales, estos aparecerán cada vez que prenda el televisor hasta que complete dicho proceso.

## AJUSTE DEL CANAL

- 
- 1 Presione el botón CH ( $\wedge$  o  $\vee$ ) o de NUMBER para seleccionar un número del canal.
- 

## AJUSTE DEL VOLUMEN

Ajuste el volumen según su preferencia personal.

- 
- 1 Presione el botón VOL (+ o -) para ajustar el volumen.
  - 2 Si ud. quiere apagar el sonido, presione el botón MUTE.
  - 3 Ud. puede cancelar esta función presionando el botón MUTE o VOL (+ o -).
-


# VER LA TV / CONTROL DE CANAL

## CONFIGURACIÓN INICIAL

Esta función guía al usuario para que pueda configurar fácilmente los elementos esenciales para ver el televisor por primera vez cuando lo adquiere. Se visualizará en la pantalla cuando encienda el televisor por primera vez. También puede activarse desde los menús del usuario.


- La selección preestablecida es "**Usar en Casa**". Recomendamos el establecimiento de la televisión a modo "**Usar en Casa**" para la mejor imagen en su entorno familiar.
- "**Demo de Tienda**" Modo sólo destinado para su utilización en entornos de venta al por menor. Los clientes pueden ajustar el "menú **Modo Imagen**" manualmente mientras que la inspección de la televisión, pero la televisión regresará automáticamente a la preestablecida en almacén después de 5 minutos.
- El modo "**Demo de Tienda**" proporciona un ajuste óptimo para la visualización de la unidad en establecimientos de venta al por menor. El modo "**Demo de Tienda**" inicia la TV para ajustar la calidad de la imagen.

### Paso1. Selección de idioma




Seleccione Idioma del menú.

### Paso2. Configuración de Modo



Seleccione **Usar en Casa**.


### Paso 3. Indicador de Poder



Selección **Encendido o Apagado.**

- Esta función está desactivada en "Paso2. Configuración de Demo de Tienda".

### Paso 4. Zona horaria (según los modelos)




Selección **Zona horaria.**



Selección **Horario de verano.**

### Paso 5. Sintonización automática




Verifique su conexión de antena y ejecute la función **Sintonización automática.**

# VER LA TV / CONTROL DE CANAL

## SELECCIÓN Y AJUSTE DEL MENÚ PANTALLA


El OSD (On Screen Display, Despliegue En la Pantalla) de su TV puede ser un poco diferente que este manual.



Visualizar todos los menús.



Seleccione un elemento del menú.




CANAL

• Mover • Ingresar




AUDIO

• Mover • Ingresar



BLOQUEAR

• Mover • Ingresar



RED


• Mover • Ingresar



Acepte la selección actual.




Regresar a la pantalla del televisor.




IMAGEN

• Mover • Ingresar



HORA

• Mover • Ingresar




OPCIÓN

• Mover • Ingresar

■ Para obtener más información, consulte la sección "**Caja Multimedia**" del manual de instrucciones.

Ej.)




## QUICK MENU (MENÚ RÁPIDO)

Los menús de visualización en pantalla de su TV pueden diferir ligeramente de las ilustraciones mostradas en este manual.

El menú rápido (Q.Menu) es un menú destinado a las funciones que el usuario utiliza con más frecuencia.

- Aspecto de pantalla:** Selecciona el formato de imagen que deseé.
- Modo imagen:** Selecciona modos de imagen predeterminadas de fábrica en función de las condiciones de observación.
- Modo de audio:** Selecciona modos de sonido predeterminados de fábrica para los diferentes tipos de programa.
- Multi Audio:** Cambia el lenguaje de audio (señal digital).
- SAP:** Selecciona sonido MTS (Señal Analoga).
- Temporizador:** Selecciona el plazo de tiempo antes de que su TV se apague automáticamente.
- Borr/Agr:** Selecciona el canal que deseé agregar o eliminar
- Subtítulo:** Selecciona encendido o apagado.
- Dispositivo USB:** Selecciona "Expulsar" para expulsar el dispositivo USB.



Seleccione **Menú Rápido**.



Seleccione el canal al que desea cambiar.




Seleccione **Close**.

**Menú Rápido** puede seleccionarse al presionar el botón **Q.MENU** en el control remoto estándar o al seleccionar la pantalla **Menú de Casa**.

# MENÚ DE CASA

El OSD (On Screen Display, Despliegue En la Pantalla) de su TV puede ser un poco diferente que este manual.



Seleccione Menú de Casa.



Seleccione un elemento del menú.




	Una vista del programa o la grabación de un programa puede ser programado mientras se ve la Información de Radiodifusión
	Seleccione la fuente de entrada deseada.
	Seleccione la opción de menú NETCAST y disfrute Servicio en Linea
	Úsalo para ver fotografías, películas y escuchar música en MP3.
	Le permite disfrutar de juegos instalados en la TV o establecer la programación
	Se utiliza para ajustar el modo de Timemachine (Para Brasil y Argentina para 47/55LX9500).
<b>Menú Rápido</b>	El menú rápido (Q.Menu) es un menú destinado a las funciones que el usuario utiliza con más frecuencia. (Excepto Brasil y Argentina para 47/55LX9500).
<b>Manual Simple</b>	El menú rápido (Q.Menu) es un menú destinado a las funciones que el usuario utiliza con más frecuencia (Para Brasil y Argentina para 47/55LX9500).
<b>Puntero</b>	Podrá acceder fácil y eficazmente a la información del televisor visualizando un manual simple en el propio aparato.
<b>Salir</b>	Cierre el menú Inicio.

# VER LA TV / CONTROL DE CANAL

## ASISTENCIA AL CLIENTE

### Act. Software

Puede actualizar la unidad utilizando el software más reciente para mejorar el funcionamiento del producto o añadir nuevas funciones. Puede actualizar el software conectando directamente la TV al servidor de actualización de software. La función de actualización de software podría no funcionar correctamente dependiendo del entorno de red. En este caso, puede obtener la versión más reciente del software del Centro de atención al cliente de LG Electronics y, a continuación, actualice la TV.



Seleccione **Asistencia al cliente**.

Seleccione **Act. Software**.

Seleccione Revisar Versión de Actualización para comprobar la versión más reciente.


Al seleccionar "**Act. Software: Encendido**"

- Si el televisor está conectado a Internet y encuentra una actualización de software en el servidor de LG, aparecerá automáticamente un menú emergente de actualización.
- Si se transmite la información del software digital actualizada, el menú emergente de actualización aparecerá automáticamente.

- El tiempo de descarga del software variará dependiendo del tamaño del software y las condiciones de red.
- Durante el procedimiento de actualización de software, no apague ni desenchufe la TV ni desconecte el cable LAN.
- Tras la actualización de software, podrá confirmar la actualización de software en el menú Software Update (Actualización de software).
- Una vez completada la actualización, la TV se reiniciará automáticamente en 5 segundos.
- Las funciones de la TV pueden mejorarse o cambiarse mediante la actualización de software.
- El tiempo o funcionalidad disponible menú NetCast puede depender de condiciones de red de su ISP.
- Cuando se haya completado la actualización, puede ser necesario ajustar la configuración del menú CANAL, IMAGEN y AUDIO.
- Esta TV no se puede actualizar a versiones anteriores de software.
- Utilice el botón Comprobar versión de actualización para actualizar a la versión de software más reciente del servidor de red de forma manual.
- Si existe una nueva actualización de software cuando abre NetCast, no podrá usar NetCast a menos que actualice el software.
- No puede abrir NetCast mientras se está actualizando el software.

## Prueba de imagen/Prueba de sonido

Esta función supone un apoyo al cliente que puede ejecutar pruebas de imagen y sonido.



- 1 Seleccione **Asistencia al cliente**.
- 2 Seleccione **Prueba de imagen** o **Prueba de sonido**.
- 3 Seleccione **Sí**.
- 4 Regresar al menú anterior.
- 5 Regresar a la pantalla del televisor.

# VER LA TV / CONTROL DE CANAL

## Inform. producto/servicio

Esta función muestra información del soporte y el producto.

El Centro de Atención al Cliente puede variar dependiendo del país.



Seleccione **Asistencia al cliente**.



Seleccione **Inform. producto/servicio**.

Puede comprobar la información de producto/servicio según el modelo.




Regresar al menú anterior.



Regresar a la pantalla del televisor.

## Prueba de red

Compruebe el estado de la red.



Seleccione **Asistencia al cliente**.



Seleccione **Prueba de red**.




Compruebe el estado de la red.

# MANUAL SIMPLE

Podrá acceder fácil y eficazmente a la información del televisor visualizando un manual simple en el propio aparato.

Mientras se muestra el manual simple, el audio permanecerá desactivado.



Seleccione **Menú de Casa**.



Seleccione **Manual Simple**.



Escoja la sección del manual que desea examinar.



Seleccione **Salir**.

- **ROJO:** Va a la página **Índice**.
- **AZUL:** Reproduce el **Manual simple** de forma automática o manual.

# VER LA TV / CONTROL DE CANAL


## BÚSQUEDA DE CANALES

### Escaneo automático (Sintonización automática)

Busca automáticamente todos los canales disponibles por las entradas de antena o cable y los guarda en la memoria de la lista de canales.

Ejecute esta función si cambia de vivienda o cambia el emplazamiento del televisor.

La función de sintonización automática memoriza sólo los canales que están disponibles en este momento.



- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- Regresar al menú anterior.
- Regresar a la pantalla del televisor.

■ El televisor solicitará una contraseña si el control parental ha sido activado (menú de BLOQUEAR). Use la contraseña establecida en el menú de BLOQUEAR para permitir una búsqueda de canal.


■ Al establecer la sintonización automática o manual, el número máximo de canales que podrá guardar es de 500.

Esto está sujeto a cambios dependiendo de las condiciones de la señal de emisión.

■ Memoriza todos los canales disponibles en el siguiente orden: DTV, TV y Cable TV.

## Agregar/Eliminar los Canales (Sintonización Manual)

Si selecciona señal de entrada DTV, puede visualizar el monitor de intensidad de la señal en la pantalla para ver la calidad de la señal que se recibe.



- 1 Seleccione CANAL.
- 2 Seleccione Sintonización manual.
- 3 Seleccione DTV, TV o Cable TV.
- 4 Seleccione el canal que deseé agregar o borrar.
- 5 Seleccione Agregar o Borrar.
- 6 Regresar al menú anterior.
- Regresar a la pantalla del televisor.

- El televisor solicitará una contraseña si el control parental ha sido activado (menú de BLOQUEAR). Use la contraseña establecida en el menú de BLOQUEAR para permitir una búsqueda de canal.
- Al establecer la sintonización automática o manual, el número máximo de canales que podrá guardar es de 500.


# VER LA TV / CONTROL DE CANAL

## Edición de Canal

Los canales de la Lista de edición de Canales aparecen en negro y los canales eliminados de la lista aparecen en azul.

Al omitir un número de canal, no podrá escogerlo mediante el botón CH  $\wedge$  V durante la visualización del televisor.

Si desea escoger el programa omitido, introduzca directamente su número mediante los botones NUMÉRICOS o escójalo en el menú Edición de Canales.



1 Seleccione CANAL.



2 Seleccione Edición del canal.



3 Seleccione un canal.



4 Agregar o Borrar el canal.

Bloquea o desbloquea el canal.

Puede bloquear/desbloquear los canales incluso si selecciona "Sist. de Bloqueo-Apagado" en el menú BLOQUEO.



5 Cambie al número de canal escogido.



Mover las páginas en la lista de canales cuando la lista es demasiado larga.



Regresar al menú anterior.




Regresar a la pantalla del televisor.

■ Mantenga presionado el botón  $\wedge$  y use los botones  $\leftarrow$  o  $\rightarrow$  para desplazarse entre DTV, TV y Cable TV.

## LISTA DE CANALES

Podrá examinar los programas almacenados en la memoria visualizando la lista de canales.



- 1 Seleccione **Lista de canales**.
- 2 Seleccione el canal al que desea cambiar.
- 3 Vaya al menú "**CANAL - Edición de Canales**".
- 4 Seleccione **Salir**.

# VER LA TV / CONTROL DE CANAL

## CONFIGURACIÓN DE LOS CANALES FAVORITOS

La lista de Canales favoritos es una función muy cómoda que le permitirá cambiar rápidamente entre sus canales preferidos sin tener que esperar a que el televisor sintonice todos los canales intermedios.




- 1 Seleccione **Lista de canales**.
- 2 Seleccione **Lista de favoritos**.
- 3 Seleccione el grupo de canales que deseé de A a D.
- 4 Escoja el canal que prefiera
- 5 Seleccione **Reg. Ca.** para registrar o cancelar el registro del canal actual en la lista de canales favoritos.
- 6 Seleccione **Salir**.

■ También puede configurar la **Lista de favoritos** en el menú **CANAL - Edición de Canales**.

# OPCIÓN DE BÚSQUEDA

\*Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.

Cuando existen uno o más canales virtuales en un canal físico, se utiliza el botón CH ▲ V para alternar entre buscar todos los canales o el primer canal de los canales virtuales.



- 1 Seleccione CANAL.
- 2 Seleccione Opción de búsqueda.
- 3 Seleccione Canal primario o Todos los canales.
- 4 Regresar al menú anterior.
- Regresar a la pantalla del televisor.


- **Canal primario:** permite buscar solamente el primer canal de los canales virtuales.
- **Todos los canales:** permite buscar los canales en forma completa.

# VER LA TV / CONTROL DE CANAL

## SISTEMA DE COLOR

Esta función permite establecer el color que le corresponde a cada señal.

Esta función se encuentra deshabilitada en el canal digital.



1 Seleccione **CANAL**.



2 Seleccione **Sistema de color**.



3 Seleccione **Multi**, **PAL-M**, **PAL-N** o **NTSC**.



4 Regresar al menú anterior.



Regresar a la pantalla del televisor.

## INFO. BREVE

La información breve muestra la información de la pantalla actual.



Mostrar la Información breve en pantalla.



Regresar a la pantalla del televisor.



**Multilingüe** : El programa contiene dos o más canales de audio disponibles. Use el menú **Q.MENU** para escoger la pista de audio que deseé.



**Subtítulo** : El programa contiene subtítulos disponibles en uno o más idiomas. Use el menú **Q.MENU** para escoger los subtítulos que deseé.



**Dolby Digital**: El programa contiene señal Dolby digital de entrada en la televisión y la fuente de entrada HDMI.



El formato de imagen original del video es 4:3.



El formato de imagen original del video es 16:9.

480i

La resolución de video es de 720 x 480 entrelazado

480p

La resolución de video es de 720 x 480 progresivo

720p

La resolución de video es de 1 280 x 720 progresivo

1080i

La resolución de video es de 1 920 x 1 080 entrelazado

1080p

La resolución de video es de 1 920 x 1 080 progresivo




Descripción



Referente al menú de BLOQUEAR

- ① Título de programa
- ② Día de semana, Mes, Año, Hora actual
- ③ Hora de inicio de programa
- ④ Barra de progreso de programa
- ⑤ Hora de término de Programa
- ⑥ Información de estandarte

# VER LA TV / CONTROL DE CANAL



- 1 Muestra en pantalla la información de programa del canal actual.
- 2 Muestra la información del programa del canal anterior o siguiente
- 3 Regresar al menú anterior.

## Reserva de programas de canal

- 1 Consulte la información en pantalla del programa de canal actual.
- 2 Seleccione la información del siguiente programa de canal.
- 3 Seleccciona la opción de menú deseada.
- 4 Regresar a la pantalla del televisor.


# EPG (GUÍA ELECTRÓNICA DE PROGRAMAS) (EN MODO DIGITAL)

Este sistema posee una Guía electrónica de programas (EPG) para ayudarlo a navegar por todas las opciones de visualización posibles.

La EPG proporciona información como listas de programas o las horas de inicio y fin de todos los servicios disponibles. Además, la EPG generalmente contiene información detallada sobre el programa (la disponibilidad y el volumen de información varía según la transmisora).

Esta función se puede utilizar sólo cuando las compañías de transmisión envían la información de EPG.

La EPG muestra los detalles del programa para los siguientes 8 días.




Vaya a la **Guía de programación**.

Seleccione el programa deseado.

# VER LA TV / CONTROL DE CANAL

VER LA TV / CONTROL DE CANAL



Seleccione Menú de Casa.



Seleccione GUÍA.



Seleccione el programa deseado.

- ① Favorito: Cambie al modo favorito
- ② Modo: Cambie al modo EPG.
- ③ Fecha : Ingrese al modo Configuración de fecha.
- ④ Programación: Ingrese al modo Programación.
- ⑤ Lista de programaciones: Ingrese al modo Lista de programaciones.
- ⑥ Salir: Desactive la EPG.

## Cuadro de información detallada



Seleccione Menú de Casa.



Seleccione GUÍA.



Seleccione el programa deseado.




Selecciona la opción de menú deseada.

## Programación



Seleccione **Menú de Casa**.



Seleccione **GUÍA**.



Seleccione **Programación**.



Seleccione una fecha.




Seleccione la opción que deseé.



Seleccione la opción que deseé.



Seleccione **Sair**.



## Lista de programaciones

Cuando se crea una lista de programaciones, aparece el programa estipulado a la hora programada incluso si en ese momento está mirando un programa diferente.



Seleccione **Menú de Casa**.




Seleccione **GUÍA**.



Seleccione **Lista de programaciones**.




Seleccione la opción que deseé.



Seleccione la opción que deseé.




Seleccione **Sair**.




# VER LA TV / CONTROL DE CANAL

## LISTA DE ENTRADAS

Solo estas señales de entrada que están conectadas a un televisor pueden activarse y seleccionarse.



Ej.)



Seleccione Menú de Casa.



Seleccione ENTRADAS.



Seleccione la fuente de entrada deseada.



Seleccione Salir.

- **TV:** Selecciónelo para mirar estaciones de aire, cable y digitales.
- **USB:** selecciónelo para usar archivos de película, fotos o música.
- **AV:** Selecciónelo para mirar una video casetera u otro equipo externo.
- **Componente:** Selecciónelos para mirar un DVD o un decodificador digital.
- **RGB-PC:** Selecciónelo para ver la PC.
- **HDMI:** Selecciónelo para ver en dispositivos de alta definición.

- Cuando se encuentra conectado un dispositivo externo, este menú emergente se visualiza automáticamente.


Si selecciona **Sí**, puede seleccionar la fuente de entrada que desee percibir.

- Pero, si selecciona "**SIMPLINK - Encendido**", en modo HDMI, este menú emergente podría no visualizarse.



## ETIQUETA DE ENTRADA

Esto indica qué dispositivo está conectado a cada puerto de entrada.



1 Seleccione **Menú de Casa**.

■ También puede seleccionar la **Etiqueta de entrada** con el botón AZUL del control remoto de la TV.

2 Seleccione **ENTRADAS**.

3 Seleccione **Etiqueta de entrada**.



4 Seleccione la fuente de entrada deseada y, luego, seleccione **◀ ▶** para elegir la etiqueta de entrada.

5 Seleccione **Salir**.

# VER LA TV / CONTROL DE CANAL

## CONFIGURACIÓN DE MODO

La selección preestablecida es "Usar en Casa". Recomendamos el establecimiento de la televisión a modo "Usar en Casa" para la mejor imagen en su entorno familiar.



Seleccione **OPCIÓN**.



Seleccione **Configuración de modo**.



Seleccione **Usar en Casa**.



Regresar al menú anterior.




Regresar a la pantalla del televisor.

■ **"Demo de Tienda"** Modo sólo destinado para su utilización en entornos de venta al por menor. Los clientes pueden ajustar el "menú **IMAGEN - Modo imagen**" manualmente mientras que la inspección de la televisión, pero la televisión regresará automáticamente a la preestablecida en almacén después de 5 minutos.

■ **"Demo de Tienda"** proporciona un ajuste óptimo para la visualización de la unidad en establecimientos de venta al por menor. El modo **"Demo de Tienda"** inicia la TV para ajustar la calidad de la imagen.

## MODO DEMO. (MODO DE DEMOSTRACIÓN)

Visualice el pase de diapositivas que explica distintas funciones de este televisor.



1 Seleccione **OPCIÓN**.

2 Seleccione **Configuración de modo**.

3 Seleccione **Demo de Tienda**.

4 Seleccione **Encendido**.


5 Regresar al menú anterior.  
Tras un breve período de tiempo, comenzará el **Modo Demo.**

Si desea detener la demostración, pulse cualquier botón (Excepto botón VOL +, - y MUTE).

# VER LA TV / CONTROL DE CANAL

## RESTAURAR VALORES DE FÁBRICA (CONFIGURACION INICIAL)

Esta función reinicia la TV a los valores predeterminados de fábrica y elimina todos los canales guardados.




- 1
  - 2
  - 3
  - 4
- Selecciónne **OPCIÓN**.
- Selecciónne **Configuración Inicial**.
- Selecciónne **Sí**.
- La TV se apaga automáticamente y comienza a restaurar los valores de fábrica.

- Al seleccionar "Sist. de Bloqueo - Encendido", aparecerá un mensaje pidiéndole que introduzca la contraseña.
- Si olvida su contraseña, pulse "0-3-2-5" en el control remoto.

## MODO AV

El Modo AV cambia entre los ajustes de video y audio.



Selección de **Remoto de Pantalla**.

Selección de **AV MODE**.

Selección **AV MODE** varias veces para seleccionar la opción de menú deseada.


- Si selecciona "Cine" en modo AV, el **Cine** se seleccionará para el "menú IMAGEN - Modo imagen" para el "menú AUDIO - Modo de audio" respectivamente.
- Si selecciona "Apagado" en modo AV, el "**Modo imagen**" y el "**Modo de audio**" volverán a tener el valor seleccionado anteriormente.
- **Apagado:** Desactiva el MODO AV.
- **Cine:** optimiza video y audio para disfrutar películas.
- **Deporte:** Optimiza video y audio para disfrutar de eventos deportivos.
- **Juego:** Optimiza video y audio para jugar a videojuegos.
- Es recomendable usar el Modo de **Juego**, cuando se encuentre jugando con el PlayStation o Xbox.
- Cuando se encuentre en Modo de **Juego**, las funciones relacionadas con la calidad de imagen, serán optimizadas.
- Presione repetidamente el botón **AV MODE** para seleccionar el modo que desee.

# VER LA TV / CONTROL DE CANAL

## JUEGO/AGENDA

### HORA MUNDIAL

El temporizador apagado cambia la unidad automáticamente al modo de espera en el tiempo prefijo.



- 1 Seleccione **Menú de Casa**.
- 2 Seleccione **JUEGO/AGENDA**.
- 3 Seleccione **HORA MUNDIAL**.
- 4 Seleccione la ciudad que desea. Permite ver la hora de todo el mundo.
- 5 Seleccione **Salir**.

Seleccione **Menú de Casa**.

Seleccione **JUEGO/AGENDA**.

Seleccione **HORA MUNDIAL**.

Seleccione la ciudad que desea.  
Permite ver la hora de todo el mundo.

Seleccione **Salir**.

■ En el reloj mundial, no aparece el horario de verano.

## Programación



1 Seleccione **Menú de Casa**.


2 Seleccione **JUEGO/AGENDA**.

3 Seleccione **PROGRAMACIÓN**.

4 Selecciona una fecha deseada.  
Permite ver la programación.

# VER LA TV / CONTROL DE CANAL

## Registro de programación



5 Selecciona la opción de menú deseada.



6 Se muestra el ícono.




7 Seleccione **Vista de lista** para usar la programación.



8 Seleccione **Salir**.

## Juego

Le permite disfrutar de los juegos instalados en la TV.



1 Seleccione Menú de Casa.

2 Seleccione JUEGO/AGENDA.

3 Entre en el modo de juego seleccionado.

4 Seleccione Salir.

## SIMPLINK

La función SIMPLINK le permite controlar y leer dispositivos AV conectados mediante cable HDMI sin ningún otro cable ni ajuste adicional. Este televisor podría funcionar con dispositivos compatibles con HDMI-CEC, pero sólo serán completamente compatibles con dispositivos distinguidos con el logotipo .

SIMPLINK puede activarse y desactivarse desde los menús de usuario.



- 1 Visualizar el menú SIMPLINK.
- 2 Seleccione Encendido.
- 3 Seleccione el dispositivo deseado.
- 4 Controle los dispositivos AV conectados.

- ① Visualización del televisor:** Cambie al canal del televisor anterior, sin importar el modo actual.
- ② Reproducción de DISC (Disco):** Seleccione y reproduzca los discos. Cuando existan varios discos disponibles, los títulos de los discos aparecerán en la parte inferior de la pantalla.
- ③ Reproducción de VCR:** Reproduzca y controle el VCR conectado.
- ④ Reproducción de grabaciones HDD:** Reproduzca y controle las grabaciones almacenadas en HDD.
- ⑤ Salida de audio a bocina HT/ Salida de audio a televisor:** Seleccione parlante HT o parlante TV para salida de audio.



- Cuando no hay un dispositivo conectado (aparece en gris)
- Dispositivo seleccionado
- Cuando hay un dispositivo conectado (Muestra un color brillante)

## Funciones de SIMPLINK

- **Reproducción directa:** Luego de conectar los dispositivos AV al televisor, puede controlar directamente los dispositivos y medios de reproducción sin ninguna configuración adicional.
- **Seleccione dispositivo AV:** Le permite seleccionar uno de los dispositivos conectados al televisor y reproducirlo.
- **Reproducción del disco:** Controle los dispositivos AV conectados presionando los botones  $\wedge \vee < >$ , ENTER,  $\blacktriangleright$ ,  $\blacksquare$ ,  $\text{II}$ ,  $\blacktriangleleft$  y  $\blacktriangleright\blacktriangleright$ .
- **Apague todos los dispositivos:** Para que esta función aplique, todos los dispositivos conectados al televisor deben de estar detenidos
- **Desconecte el audio:** Ofrece una forma fácil de desactivar el audio.
- **Sync Power on:** Al iniciar la lectura en un equipo conectado a la toma HDMI que disponga de función Simplink, el televisor se prenderá automáticamente.

Nota:Para activar el enlace simple, debe usarse un cable HDMI de alta velocidad con función \*CEC. (\*CEC, del inglés, Consumer Electronics Control).

(Un dispositivo, el cual se conecta al televisor a través del cable HDMI pero no es compatible con Simplink, no proporciona esta función )

### ! NOTA

- ▶ Conecte la terminal HDMI/DVI IN o HDMI IN del televisor a la terminal posterior (salida HDMI) del dispositivo SIMPLINK con el cable HDMI.
- ▶ Al encender la fuente de Entrada con el botón INPUT en el control remoto, se desactivará el dispositivo SIMPLINK.
- ▶ Al escoger un dispositivo que disponga de la función de cine en casa, la salida de sonido cambiará automáticamente a los altoparlantes del sistema de cine en casa, desactivándose los del televisor.
- ▶ Si un sistema de home theater SIMPLINK no se reproduce en el audio del televisor, conecte la terminal de SALIDA DE AUDIO DIGITAL a la parte posterior del televisor a la terminal de ENTRADA DE AUDIO DIGITAL en la parte posterior del dispositivo SIMPLINK con un cable ÓPTICO.

# MÁQUINA DEL TIEMPO

- Para Brasil
- Para 47/55LX9500 Argentina

## PRECAUCIONES AL USAR EL DISPOSITIVO USB

- ▶ Sólo se puede reconocer un dispositivo de almacenamiento USB.
- ▶ Si el dispositivo de almacenamiento USB está conectado a través de un concentrador de puertos USB, el dispositivo no se podrá reconocer.
- ▶ Es posible que no se pueda reconocer un dispositivo de almacenamiento USB que utiliza un programa de reconocimiento automático.
- ▶ Es posible que no se pueda reconocer un dispositivo de almacenamiento USB que utiliza un controlador propio.
- ▶ Si existen varias particiones o un lector de tarjetas, se pueden reconocer hasta cuatro tarjetas de memoria en forma simultánea.
- ▶ La velocidad de reconocimiento de un dispositivo de almacenamiento USB depende de cada dispositivo.
- ▶ No apague la TV ni desconecte el dispositivo USB cuando el dispositivo de almacenamiento USB conectado está en ejecución. Cuando este tipo de dispositivos se separan o desconectan repentinamente, los archivos almacenados o el dispositivo de almacenamiento USB pueden resultar dañados.
- ▶ Utilice sólo un dispositivo de almacenamiento USB que contenga archivos normales de música, imagen o películas.
- ▶ Utilice solamente dispositivos de almacenamiento USB formateados como un sistema de archivos FAT16, FAT32 o NTFS suministrado con el sistema operativo Windows. Si se utiliza un dispositivo de almacenamiento formateado como un programa de utilidad diferente que no es compatible con Windows, es posible que dicho dispositivo no se pueda reconocer.
- ▶ Si se utiliza un dispositivo de almacenamiento USB que requiere una fuente de alimentación externa, conecte el dispositivo a la alimentación. De lo contrario, es posible que el dispositivo no se pueda reconocer.
- ▶ Conecte el dispositivo de almacenamiento USB con el cable que proporciona el fabricante. Si lo conecta con un cable diferente al del fabricante o un cable excesivamente largo, es posible que el dispositivo no se pueda reconocer.
- ▶ Es posible que algunos dispositivos de almacenamiento USB no sean compatibles o no funcionen correctamente.
- ▶ La TV muestra hasta 128 caracteres del nombre de un archivo.
- ▶ Realice copias de respaldo de los archivos importantes ya que los datos del dispositivo USB pueden dañarse. La administración de datos es responsabilidad del cliente; por consiguiente, el fabricante no se hace responsable de daños en los datos.
- ▶ La capacidad recomendada es 1 TB o menos para un disco duro USB y 40 GB o más para una memoria USB.
- ▶ Es posible que cualquier otro dispositivo con más capacidad que la recomendada no funcione correctamente.
- ▶ Es posible que la reproducción de una película no se realice correctamente si se utiliza una conexión USB que no admite alta velocidad.
- ▶ Los dispositivos de almacenamiento USB por debajo de 2.0 USB también son compatibles. Pero es posible que no funcionen correctamente en la lista de películas.
- ▶ Mantenga la estabilidad del disco duro externo mediante la herramienta de evaluación comparativa del disco duro con el fin de garantizar el funcionamiento eficaz del disco duro.
- ▶ Las herramientas de evaluación comparativa del disco duro verifican el rendimiento del disco duro, lo que incluye velocidad de lectura/escritura, tiempo de acceso, estabilidad. Una vez descargada la herramienta de evaluación comparativa del disco duro, es fácil realizar búsquedas en el sitio web y aprender a utilizarla.

# MÁQUINA DEL TIEMPO (PAUSAR Y VOLVER A REPRODUCIR TV EN VIVO)

Esta función permite a la unidad grabar en forma automática programas de TV en vivo para verlos en cualquier momento.


Cuando la función Máquina del tiempo está activada, puede pausar y rebobinar la programación normal de la TV en cualquier momento sin perderse nada de live broadcast.

Es posible que los recursos Máquina del tiempo y Grabación no funcionen cuando la potencia de la señal es débil.



Estas funciones se pueden usar solamente después de inicializar el dispositivo USB.

- 1 Conecte el dispositivo USB a las tomas **USB IN** o **USB IN1/TimeMachine Ready** ubicadas en el lateral de la TV.
- 2 Para usar el dispositivo USB (de más de 40 GB) con la función Máquina del tiempo, ejecute **Inicialización de dispositivo de almacenamiento USB**.
  - Inicializa el disco duro conectado al dispositivo USB como modo de disco para la función Máquina del tiempo.
  - Se activa únicamente al conectar el disco duro USB disponible para la función Máquina del tiempo.
  - Cuando se ejecuta la **Inicialización de dispositivo de almacenamiento USB**, se borran todos los datos almacenados en el dispositivo USB.
  - Durante la ejecución de la **Inicialización de dispositivo de almacenamiento USB**, no extraiga el dispositivo USB. Esto puede producir un error en la TV y el dispositivo de almacenamiento.

i.e)




## Inicialización del dispositivo de almacenamiento USB



Seleccione **Menú de Casa-GRABAR/RESERVAR**.



Seleccione **OK** para inicializar el dispositivo USB.




Seleccione **OK**.



Seleccione **Encendido** o **Apagado**.

- Cuando finaliza la inicialización, aparece un aviso emergente de finalización y el disco duro USB conectado queda disponible para la función Máquina del tiempo.
- El tiempo de inicialización varía según la capacidad del dispositivo USB.
- La PC no reconoce el dispositivo USB inicializado.
- Cuando se conecta un dispositivo USB de menos de 40 GB, la inicialización del dispositivo de almacenamiento USB no se activa.
- El tamaño del disco duro externo admitido para realizar la copia de respaldo es 1 TB como máximo.

# MÁQUINA DEL TIEMPO



## Cambio al modo Máquina del tiempo durante el uso de la función Máquina del tiempo



Seleccione **Menú de Casa-GRABAR/RESERVAR**.



Seleccione **Opción**.



Seleccione **Modo Máquina del Tiempo - Encendido o Apagado**.



Seleccione **Cerrar**.

■ El modo Máquina del tiempo se encuentra disponible en el modo DTV.

## Reinicialización del dispositivo de almacenamiento USB durante el uso de la función Máquina del tiempo



Seleccione **Menú de Casa-GRABAR/RESERVAR**.




Seleccione **Inicialización de dispositivo de almacenamiento USB**.



Seleccione **Cerrar**.

## Progreso de la Máquina del tiempo



Después de seleccionar **Modo Máquina del tiempo - Encendido**, presione el botón **ENTER**.

- En cuanto se inicia la Máquina del tiempo, aparece una barra de progreso que indica el estado de la grabación en la parte inferior de la pantalla.
- Presione el botón **BACK** para ocultar la "Barra de progreso" o presione el botón **ENTER** para mostrar la "Barra de progreso".
- Esta función permanece activa incluso si se cambia de programa con la Máquina del tiempo en ejecución.

### ¿Qué es la "Barra de progreso"?

Esta función indica qué segmento de la Máquina del tiempo se puede revisar y posee dos posiciones: actualmente en pantalla y live broadcast.

- ① Vista previa
- ② Estado durante el uso de la Máquina del tiempo
- ③ Función en ejecución durante el uso de la Máquina del tiempo
  - ▶ Reproducir
  - ▶ Adelantar
  - ◀ Rebobinar
  - II Pausa
  - ◀ Visión directa +
  - ▶ Visión directa -
  - ▶ Una pantalla a la vez
  - ▶ Reproducir lentamente
- ④ Ubicación actual y tiempo de progreso de la reproducción
- ⑤ Tiempo de progreso total de la Máquina del tiempo

### NOTA


- Para ahorrar espacio en el disco duro, no se guarda ningún elemento cuando no hay señal.
- La Máquina del tiempo puede usarse durante 2 horas como máximo.
- No se puede cambiar de canal o de entrada durante la grabación.
- Al encender la unidad, el disco duro puede demorar hasta 3 minutos en inicializarse.
- Es posible que no se inicie la grabación o reproducción de un programa grabado si el programa está protegido contra copia.
- El tiempo de grabación instantánea está establecido en 3 horas y el tiempo máximo admitido es 5 horas.

# MÁQUINA DEL TIEMPO

Reproducción durante el uso de la Máquina del tiempo

Durante la reproducción de la Máquina del tiempo, se encuentran disponibles las siguientes opciones.




	<p>Durante la reproducción, presione varias veces el botón <b>REW (REBOBINAR)</b> (◀) o <b>FF (ADELANTAR)</b> (▶) para aumentar la velocidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cada vez que presione el botón, la velocidad de búsqueda aumentará por etapa (hasta 5 etapas).</li> </ul> <hr/>
	<p>Durante la reproducción, presione el botón Pausa (II).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aparecerá la pantalla de pausa.</li> <li>■ Cada vez que presione el botón Pausa (II) en la pantalla de pausa, la reproducción se desarrollará pantalla por pantalla (II▶).</li> <li>■ Presione el botón Pausa (II) y, a continuación, use el botón <b>FF (ADELANTAR)</b> (▶) para avanzar en cámara lenta (II▶).</li> </ul> <hr/>
	<p>Al mover el cursor con el botón de la Máquina del tiempo (&lt; , &gt;) durante la reproducción y presionar el botón INGRESAR, la pantalla reproducirá directamente la pantalla en la que se encuentra el cursor. (◀, ▶)</p> <hr/>
	<p>Para ver el live broadcast actual, presione el botón <b>TV EN VIVO</b> durante la reproducción.</p>

# GRABACIÓN

Use esta función cuando no pueda mirar el programa que deseé por no estar en su casa.

## Iniciar/Parar la grabación

Puede grabar el canal que está usted viendo hasta por tres horas.



## Iniciar la grabación

**1** Seleccione el programa que está mirando si desea grabarlo.



Selezione **Comienza la grabación** para inicie la grabación.


## Parar la grabación



Selezione **Parar la grabación** para detener la grabación.





Selezione **Sí**.



# MÁQUINA DEL TIEMPO

## Modificación de la hora de finalización de la grabación

Puede reducir o ampliar el tiempo de grabación.



1 Durante la grabación, seleccione **Modificar hora de fin de la grabación**.



2 Establezca la hora de finalización de la grabación y seleccione **Ingresar**.




### NOTA

- ▶ Durante la grabación, si el espacio de almacenamiento disponible es insuficiente, la grabación se detendrá automáticamente.
- ▶ Las grabaciones de menos de 10 segundos de duración no se guardarán.
- ▶ Para ahorrar espacio en el disco durante la grabación de transmisiones, no se guardan datos cuando no haya señal.
- ▶ La función de grabación no se inicia si el programa está protegido contra copia.
- ▶ La hora que se muestra en pantalla puede ser levemente diferente a la hora actual.
- ▶ Cuando no hay señal o se está viendo una película de su origen, la hora que se muestra en pantalla puede ser levemente diferente a la hora actual.

## Grabación manual

Esta función permite registrar fácilmente la grabación reservada.

Se ha establecido el temporizador de grabación.



**1** Elija **Seleccionar fecha, hora y canal de grabación**.

**2** Seleccione una fecha.

**3** Seleccione Opción de repetición.

**4** Seleccione **Tipo, Hora inicio, Hora final, Canal**.

**5** Seleccione **Cerrar**.

### ! NOTA

► La grabación no se puede realizar en los programas protegidos contra copia.

Programa con protección contra copia: error al grabar.

► Cuando se graba una fuente externa de mala calidad, la calidad de la grabación no es óptima.  
 ► El tiempo de grabación manual disponible es 5 horas como máximo y 2 minutos como mínimo.  
 ► Si la estación de transmisión envía información de fecha y hora incorrecta, es posible que se produzcan errores en la grabación reservada.  
 ► Si se establecen canales diferentes a la misma hora para la grabación programada y la reservada, la TV se enciende en el canal de la grabación reservada.  
 ► Si apaga la unidad durante la grabación, es posible que el programa que está grabando no se guarde. Por lo tanto, se recomienda presionar el botón **STOP** (■) y revisar la lista reservada/grabada antes de apagar la unidad.

► No se puede reservar la grabación por un periodo menor a 10 segundos.

► Como la hora y el título del programa para la función Grabar/Recordar se basa en la información que se transmite desde la estación de transmisión, esta información puede ser diferente a la hora y el título reales. Todo depende de la situación de la estación de transmisión.

► La hora de la grabación puede variar en función de la resolución de la señal de entrada o la capacidad del disco duro USB.

► Si llega la hora de iniciar la grabación reservada y la TV se encuentra apagada, la TV enciende el componente necesario para realizar la grabación y continúa con el proceso de reserva.

► Si llega la hora de iniciar la grabación reservada y la grabación inmediata se encuentra en curso, se detiene y se guarda la grabación del programa que se está grabando en ese momento, y se procede a ejecutar la grabación reservada.

► Si la TV se encuentra desconectada o apagada, la grabación reservada no se puede ejecutar.



# MÁQUINA DEL TIEMPO

## PROGRAMACIÓN

### Lista de programaciones

Esta función se utiliza para ver las grabaciones programadas.

Es posible guardar hasta 30 programas.



- **Modificar:** permite editar el contenido de **Fecha de inicio/Hora inicio/Hora final/Título/Repetición**. Debe presionar el botón BACK para guardar el contenido editado.  
Esta función está deshabilitada para la grabación por temporizador reservada.
- **Borrar:** permite borrar el elemento seleccionado de la lista.
- **Borrar todo:** permite borrar todos los elementos de la lista.
- **Cerrar:** permite cerrar el menú emergente.



Seleccione la **Lista de programaciones**.



Seleccione el programa deseado de la lista de programaciones.



Seleccione el menú emergente deseado.

### Inicializando la lista programada

Esta función se utiliza para restablecer la lista de programaciones.



Seleccione Menú de Casa-  
**GRABAR/RESERVAR**.



Seleccione **Opción**.



Seleccione **Iniciando la  
Lista Programada**.




Seleccione **OK**.  
Ejecute la inicialización de la  
lista programada.

# TV GRABADA


Es posible ver un resumen de la lista de programas grabados.

También es posible reproducir el programa grabado que se ha almacenado en el dispositivo USB.

## Lista de TV grabada



Seleccione **TV grabada**.



Seleccione un programa grabado.

**ROJO**

**Borrar:** permite borrar los programas grabados seleccionados.

**Cambiar nombre:** permite editar el título del programa grabado.

**Lista de miniaturas:** proporciona un método para ver 5 programas extensos.

**Lista simple:** proporciona un método para ver una lista simple.

**AMARILLO**

Permite ingresar al **Modo marcar**.

**MARCA  
FAV**

### ! NOTA

- Si una porción del disco está dañada, es posible que una parte o la totalidad de los elementos de la lista de grabación se borre.
- El número máximo de grabaciones que la lista de grabación puede incluir es 200. Cuando el número de grabaciones de la lista de grabación llega a 200, no se pueden realizar más grabaciones.
- Cuando se reproduce la toda la grabación, la pantalla permanece detenida por 10 segundos y, a continuación, la reproducción finaliza automáticamente.
- La grabación puede reproducirse incluso durante la ejecución de la grabación reservada.
- Durante la reproducción de la grabación, el disco duro puede generar cierto nivel de ruido. Este ruido no está relacionado con el rendimiento y la confiabilidad del producto. Además, es normal que un disco duro genere cierto nivel de ruido.

# MÁQUINA DEL TIEMPO

## Modo marcar



1 Seleccione el programa grabado que desee.



2 Marque el programa grabado deseado.



3 Reproduzca el programa grabado que ha marcado.

**ROJO**

**Marcado para eliminación:** permite borrar los programas grabados que se han marcado.

**VERDE**

**Marcar todo:** permite marcar todos los programas grabados de la lista.

**AMARILLO**

**Desmarcar todo:** permite cambiar el estado de los programas grabados de marcados a no marcados.

**AZUL**

**Repr. marcados:** permite reproducir el primer archivo seleccionado. Una vez que finaliza la reproducción de un programa grabado, se reproduce automáticamente el siguiente programa seleccionado.


## Reproducción de programas grabados

Es posible reproducir un programa seleccionado de la lista de programas grabados.

### 1 Reproducción de un programa grabado.

Cuando se presiona el botón **ENTER** durante la reproducción, se muestra en la parte superior de la pantalla la información sobre el programa grabado que se está mirando en ese momento y aparece una barra de progreso en la parte inferior de la pantalla que muestra el estado actual de la reproducción. (El estado de la reproducción se muestra de la siguiente manera).

Para quitar la barra de progreso, presione el botón **ENTER**.



- **Reanudar reproducción (temp.)**: permite reanudar la reproducción en el punto en el que se detuvo anteriormente.
- **Reproducción normal (temp.)**: permite reproducir los programas grabados seleccionados.



- |  |  |
|--|--|
| ① Vista previa   | A <sup>1</sup> (Azul) Iniciar intervalo de repetición            |
| ② Estado actual  | A <sup>1</sup> (Amarillo) Iniciar intervalo de edición de clip   |
| ③ Función en ejecución   | I <sup>2</sup> (Azul) Finalizar intervalo de repetición          |
| ► Reproducir   | I <sup>2</sup> (Amarillo) Finalizar intervalo de edición de clip |
| ►► Adelantar   | Intervalo de repetición  |
| ◀◀ Rebobinar   |  |
| ■ Pausa  |  |
| ◀◀ Visión directa +  |  |
| ◀◀ Visión directa -  |  |
| ▶▶ Una pantalla a la vez   |  |
| ▶▶ Reproducir lentamente   |  |
| ④ Tiempo de progreso de la reproducción actual del contenido grabado |  |
| ⑤ Tiempo de reproducción total del contenido grabado                 |  |

# MÁQUINA DEL TIEMPO



	<p>Durante la reproducción, presione varias veces el botón <b>REW (REBOBINAR)</b> (◀) o <b>FF (ADELANTAR)</b> (▶) para aumentar la velocidad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cada vez que presione el botón, la velocidad de búsqueda aumentará por etapa (hasta 5 etapas).</li> </ul>
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">VERDE</span>	<p><b>TV grabada:</b> permite regresar a la lista de TV grabada.</p>
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AMARILLO</span>	<p><b>Edición de clip:</b> Presione el botón <b>AMARILLO</b> en el punto de inicio en el que desea establecer el intervalo de edición de clip y presione este botón nuevamente en el punto de fin. Para guardar esta configuración, seleccione <b>Sí</b>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El inicio del intervalo de edición de clip se muestra como  y el fin de dicho intervalo se muestra como  en la barra de progreso de la grabación ubicada en la parte inferior de la pantalla. El inicio y el fin del intervalo de edición de clip se pueden establecer hacia adelante o hacia atrás.</li> <li>■ Los intervalos de menos de 10 segundos no se pueden guardar.</li> </ul>
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">AZUL</span>	<p><b>Repetir:</b> Presione el botón <b>AZUL</b> en el punto de inicio en el que desea establecer el intervalo de repetición y presione este botón nuevamente en el punto de fin. Para cancelar la reproducción del intervalo de repetición, presione el botón <b>AZUL</b> una vez más.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ El inicio del intervalo de repetición se muestra como  y el fin se muestra como  en la barra de progreso de la grabación ubicada en la parte inferior de la pantalla. El inicio y el final del intervalo de repetición se pueden establecer hacia adelante o hacia atrás.</li> <li>■ No se pueden establecer intervalos de menos de 10 segundos.</li> <li>■ Cuando se cancela el intervalo de repetición, se reanuda la reproducción normal desde el punto de fin del intervalo.</li> </ul>
	<p>Durante la reproducción, presione el botón Pausa (■). ■ Aparecerá la pantalla de pausa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Cada vez que presione el botón Pausa (■) en la pantalla de pausa, la reproducción se desarrollará pantalla por pantalla (■▶).</li> <li>■ Presione el botón Pausa (■) y, a continuación, use el botón <b>FF (ADELANTAR)</b> (▶) para avanzar en cámara lenta (▶).</li> <li>■ Si no presiona ningún botón durante los 10 minutos posteriores a la activación de la pausa, se reanuda la reproducción.</li> </ul>
	<p>Cuando mueve el cursor con el botón Máquina del tiempo (&lt;, &gt;) durante la reproducción y, a continuación, presiona el botón <b>ENTER</b>, se reproduce directamente la pantalla donde está ubicado el cursor. (◀, ▶)</p>
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Live TV</span>	<p>Para ver el live broadcast actual, presione el botón <b>LIVE TV</b> durante la reproducción.</p>

# IMAGEN EN 3D

## TECNOLOGIA 3D

La television puede mostrar en 3D vía transmisión de 3D o cuando el televisor se encuentra conectado a un dispositivo compatible, como puede ser un reproductor Blu-ray 3D. Tu puedes seleccionar el sistema positivo en el que se quiera ver la televisión en 3D. La televisión en 3D muestra dos imágenes separadas formateadas para cada ojo. La persona que quiera ver necesitará usar los lentes 3D para poder ver las imágenes en formato 3D.

### Ver imágenes en 3D

#### ADVERTENCIA

- ▶ Al ver imágenes en 3D, vea la TV desde un ángulo de visión efectiva y dentro de una distancia apropiada. Si se excede del ángulo o la distancia de visión, es posible que no pueda ver las imágenes en 3D. Asimismo, si se encuentra recostado, es posible que no pueda ver las imágenes en 3D.
- ▶ Si mira imágenes en 3D a una distancia demasiado corta durante un período prolongado, es posible que dañe su vista.
- ▶ Mirar TV o jugar un juego de video que incluye imágenes en 3D con los anteojos 3D durante un período prolongado puede causar somnolencia, dolores de cabeza o fatiga a usted y a sus ojos. Si sufre de dolor de cabeza o se siente fatigado o somnoliento en alguna forma, deje de mirar TV y descance.
- ▶ Las mujeres embarazadas, las personas de edad avanzada, las personas con problemas cardíacos o con somnolencia frecuente no deben mirar TV en 3D.
- ▶ Algunas imágenes en 3D del video pueden confundirse con la realidad y generar reacciones en los espectadores. Por lo tanto, se recomienda no mirar TV en 3D cerca de objetos frágiles o de cualquier objeto que pueda volcarse con facilidad.
- ▶ Evite que los niños menores de 5 años miren TV en 3D. Puede afectar el desarrollo de la visión.
- ▶ Advertencia sobre convulsiones por fotosensibilidad:

Algunos espectadores pueden experimentar convulsiones o epilepsia cuando están expuestos a determinados factores, entre los que se incluyen luces intermitentes, imágenes de TV o juegos de video. Si usted o algún miembro de su familia tiene antecedentes de epilepsia o convulsiones, consulte con su médico antes de ver TV en 3D.

También es posible que se produzcan determinados síntomas en situaciones no especificadas sin antecedentes previos. Si experimenta alguno de los síntomas que se mencionan a continuación, deje de mirar imágenes en 3D de inmediato y consulte a un médico: mareos, aturdimiento, transición visual o visión alterada, inestabilidad visual o facial, como espasmos musculares u oculares, acciones inconscientes, convulsiones, pérdida de conocimiento, confusión o desorientación, pérdida del sentido de la dirección, calambres o náuseas. Los padres deben controlar estos síntomas en sus hijos, incluidos adolescentes, dado que pueden ser más sensibles a los efectos de mirar TV en 3D.

Los riesgos de las convulsiones por fotosensibilidad pueden reducirse con las siguientes medidas.

- Tome descansos frecuentes mientras ve la TV en 3D.
- Las personas que padecen una diferencia de visión en los ojos deben mirar la TV después de implementar las medidas de corrección de la visión necesarias.
- Mire la TV en una posición en la que los ojos queden al mismo nivel que la pantalla 3D y evite sentarse demasiado cerca de la TV.
- No mire imágenes en 3D si está cansado o enfermo, y evite mirar imágenes en 3D durante períodos prolongados.
- Sólo use anteojos 3D para ver imágenes en una TV en 3D.
- Algunos espectadores pueden sentirse desorientados luego de ver TV en 3D. Por lo tanto, después de ver TV en 3D, tómese un momento para recobrar el conocimiento de la situación antes de moverse.

#### NOTA

- ▶ Para ver TV en 3D, debe ponerse los anteojos 3D. Para obtener mejores resultados, debe usar anteojos 3D de la marca LG. Las imágenes en 3D no se ven correctamente al usar otra marca de anteojos 3D. Consulte el manual de los anteojos 3D para obtener instrucciones acerca de cómo usar los anteojos 3D.
- ▶ Luego de encender la TV, se necesitan algunos segundos para que se calibre la TV.
- ▶ Si refra la vista de la TV y luego vuelve a fijar los ojos en el programa 3D, es posible que necesite un tiempo para ver las imágenes en 3D.
- ▶ La TV puede parpadear levemente si las imágenes en 3D se muestran en un ambiente con

lámparas de tres longitudes de onda de luz fluorescente (de 50 Hz a 60 Hz) o alrededor de ventanas que proyectan luz natural. En tales circunstancias, se recomienda bajar las luces o bloquear la luz solar con una cortina.

- ▶ Si hay un obstáculo entre la TV y los anteojos 3D, las imágenes en 3D no se mostrarán correctamente.
- ▶ No use la TV cerca de otros electrodomésticos o equipos infrarrojos.
- ▶ En las TV analógicas, las imágenes en 3D no funcionan.

# IMAGEN EN 3D

## Cuando se esta usando los lentes 3D


### ! Precaución

- ▶ Los anteojos 3D se venden por separado. Consulte el manual de los anteojos 3D para ver las instrucciones de funcionamiento.
- ▶ No use los anteojos 3D para reemplazar los anteojos comunes, anteojos de sol o anteojos de protección.
- ▶ No guarde los anteojos 3D en lugares calientes o fríos.
- ▶ No aplique la fuerza en los anteojos 3D ni los deje caer.
- ▶ Dado que los cristales (película polarizada) de los anteojos 3D son sensibles a rasguños, siempre use un paño suave y limpio para limpiar el producto. Remover cualquier suciedad antes de usar la tela para evitar que los lentes 3D se rayen al momento de limpiarlos.

## Rango de vision de imagen en 3D

El tamaño de la TV, el ángulo de visión y otras circunstancias pueden cambiar la distancia de visión y el ángulo de vista.

Distancia de visión	2 m - 7 m (6,5 ft - 22,9 ft)
Ángulo de visión	120°, cuando la distancia de visión es de 2 m (6,5 ft))



## VIENDO IMAGEN EN 3D

### 1 Ver el video reproducido en 3D.

Referir a lo siguiente para la imegen mostrada.

	Señal	Resolución	Horizontal Frecuencia (kHz)	Frecuencia vertical (Hz)	Formato de video en 3D reproducible
Entrada HDMI	720 progresivo	1 280 x 720	45,00		Arriba y abajo, Lado a lado Frame Packing HDMI (V. 1,4 con HDMI 3D)
	1080 entrelazado		33,75	60,00	Arriba y abajo, Lado a lado
			67,50		Arriba y abajo, Lado a lado, Damero Único secuencial de marco
	1080 progresivo	1 920 x 1 080	27,00	24,00	Arriba y abajo, Lado a lado, Damero Frame Packing HDMI (V. 1,4 con HDMI 3D)
			33,75	30,00	Arriba y abajo, Lado a lado Damero
Entrada USB	1080 progresivo	1 920 x 1 080	33,75	30,00	Arriba y abajo, Lado a lado Damero, MPO (foto)
Señal				Formato de video en 3D reproducible	
DTV	720 progresivo, 1 080 entrelazado				Arriba y abajo, Lado a lado

Los contenidos multimedia y el reproductor deben admitir Frame Packing HDMI (V. 1.4 con HDMI 3D) para reproducir imágenes estereográficas con formato Frame Packing.

El video, que ingresa con formato Frame Packing HDMI (V. 1.4 con HDMI 3D), se transfiere automáticamente a la pantalla estereográfica.



Después de seleccionar la forma, como se indica en la pantalla de la TV, colóquese los anteojos 3D.

Para encender el Modo 3D, seleccione este ícono.



◀ Mover □ Enter

Arriba y abajo



Lado a lado



Tablero de ajedrez



□ Salir

3




Selección Configurar izquierda/derecha.

4



Selección Izquierda/derecha o Derecha/izquierda.

Seleccione la pantalla con video en 3D que tenga mejor visibilidad.



La imagen en modo 3D se cambia a modo 2D.

## ! NOTA

- ▶ Si usted selecciona el modo 3D, "Indicador de Poder" se apagara automáticamente.
- ▶ Mientras estas viendo imagen en 3D, no se podra ajustar Video/Audio usando el menú.
- ▶ Algunos menus no funcionaran mientras se este viendo la television en modo 3D.
- ▶ Solo puede seleccionar Estándar → Película → Juegos con el botón **AV MODE** del control remoto.
- ▶ El modo AV se selecciona como standard mientras se muestra la imagen en el modo 3D.
- ▶ La seleccion de television en 3D se cambiara cuando se seleccione el modo de canales DTV.
- ▶ La pantalla no se vera bien si se ven imagenes DTV en 2D si se tiene encendido el modo de imagen en 3D.
- ▶ El efecto 3D se puede ser visto cuando el modo 3D es seleccionado apropiadamente para la entrada de señal en 3D subministrada al televisor.
- ▶ Para archivos \*mpo (Archivos de camara en 3D), el modo de imagen en 3D es habilitado automaticamente.
- ▶ Ahorro de energia permanece deshabilitada con en 3D.
- ▶ If you'd like to play the BGM using \*mpo file(3D camera file), In advance, the contents path for BGM should be set on full-sized photo view screen which isn't \*mpo file (3D camera file).
- ▶ Para activar el modo de imagen en 3D, tu puedes presionar al boton ENTER en el control remoto magic control.

## NOTAS PARA VER IMÁGENES EN 3D CON DIFUSIÓN EN 3D (\* En las TV análogas, las imágenes en 3D no funcionan.)

Al cambiar la visualización de imagen en 2D a imagen en 3D con el botón 3D del control remoto, la imagen aparece superpuesta.

- Deshabilite el modo de imagen en 3D con el botón 3D.
- El modo de imagen en 3D se deshabilita automaticamente al cambiar de canal.

Si la pantalla se divide en izquierda/derecha o arriba/abajo al cambiar de canal:



- Este canal admite el modo de imagen en 3D. Seleccione el tipo de imagen en 3D que aparece en la pantalla. Para ello, presione el botón 3D del control remoto.

Si los ojos están cansados o ve la pantalla borrosa al mirar imágenes en 3D


- Presione el botón **L/R SELECT** del control remoto y seleccione Izquierda/Derecha o Derecha/Izquierda, lo que considere mejor para ver las imágenes en 3D.

# MIS MEDIOS

## MODOS DE ENTRADA

El menú MIS MEDIOS se abrirá automáticamente cuando inserte una unidad USB. También puede ingresar seleccionando MIS MEDIOS en el menú de usuario. Tras elegir el tipo de medio que desee, elija un dispositivo para poder abrir archivos. Las opciones son: Dispositivo USB, CIFS (Archivos compartidos de Windows) o DLNA.

MIS MEDIOS



- 1 Seleccione **Menú de Casa**.
- 2 Seleccione **MIS MEDIOS**.
- 3 Seleccione **Lista de películas**, **Lista de fotos** o **Lista de música**.
- 4 Seleccione el dispositivo deseado.
- AZUL Buscar otros dispositivos de red.

■ La TV puede mostrar archivos de imagen JPG, archivos DivX HD y reproducir archivos de audio MP3.

### Cuando desconecte el dispositivo USB

Seleccione el menú Dispos USB antes de desconectar el dispositivo USB.


- 1 Seleccione **Menú Rápido**.
- 2 Seleccione **Dispos USB**.
- 3 Seleccione **Expulsar**.

# MÉTODO DE CONEXIÓN

## Conexión USB

- 1 Conecte el dispositivo USB al conector USB a un lado de la TV

Ej)



### Conexión del dispositivo USB

- ▶ Sólo se puede reconocer un dispositivo de almacenamiento USB.
- ▶ No se admite la conexión de un dispositivo de almacenamiento USB a través de un concentrador USB.
- ▶ Es posible que no se reconozca un dispositivo de almacenamiento USB mediante el programa de reconocimiento automático.
- ▶ La velocidad de reconocimiento de un dispositivo de almacenamiento USB dependerá de cada dispositivo.
- ▶ No apague el televisor ni desconecte el dispositivo USB cuando el dispositivo de almacenamiento USB conectado esté funcionando. Al separar o desenchufar repentinamente dicho dispositivo, se pueden dañar los archivos almacenados o el dispositivo de almacenamiento USB.
- ▶ Únicamente utilice un dispositivo USB de almacenamiento el cual contiene archivos normales de música o imágenes.
- ▶ Use sólo un dispositivo de almacenamiento USB formateado como sistema de archivo FAT 32 o NTFS, incluido con el sistema operativo Windows. El resto podrían no ser reconocidos.
- ▶ Algunos dispositivos de almacenamiento USB requieren adaptador de corriente. El adaptador de corriente debe conectarse para que el televisor pueda reconocerlo.
- ▶ Si un dispositivo no es reconocido por el televisor, pruebe con un cable diferente. No se admiten cables de excesiva longitud.
- ▶ Algunos dispositivos de almacenamiento USB podrían no ser compatibles o no funcionar adecuadamente.
- ▶ Realice copias de seguridad de sus archivos importantes, ya que los datos almacenados en el dispositivo USB podrían resultar dañados. La gestión de datos es responsabilidad del cliente, y en consecuencia, el fabricante no cubre en garantía los daños en los datos guardados en el producto.
- ▶ Si su memoria USB tiene múltiples particiones, o si utiliza un lector de memoria multipuerto, puede utilizar hasta 4 particiones o una memoria USB.
- ▶ El método de alineación del dispositivo USB de almacenaje es similar al de Windows XP y los nombres de archivos pueden reconocer hasta 100 caracteres ingleses.
- ▶ La capacidad recomendada para un disco duro externo USB es de 1TB o menos y para una memoria clave USB es de 32 GB o menos.
- ▶ Si un disco duro externo USB con "Ahorro de energía" no funciona, apague el disco duro y encienda de nuevo para que funcione. Consulte el manual de usuario para la aplicación de un disco duro externo USB.
- ▶ Dispositivos de almacenamiento USB a continuación USB 2.0 son compatibles, así. Pero puede que no funcionen correctamente en la lista de películas.
- ▶ Se puede reconocer un máximo de 999 carpetas o archivos en una sola carpeta.
- ▶ Si hay demasiadas carpetas y archivos en una sola carpeta, es posible que no funcione correctamente.

## DLNA

### Acerca de DLNA

Esta TV puede reproducir y mostrar diferentes tipos archivos de películas, fotos y música desde el servidor de DLNA y a sido certificado para el uso de las fotos por la DLNA.

La DLNA (The Digital Living Network Alliance) es una organización del sector de productos electrónicos de usuario, la industria informática y empresas de dispositivos móviles. Digital Living proporciona a los consumidores un medio para compartir fácilmente medios digitales a través de una red por cable o inalámbrica doméstica. El logotipo de certificado DLNA facilita encontrar productos que cumplan con las Directrices de interoperabilidad DLNA. Esta unidad cumple con las directrices de interoperabilidad DLNA v1.5. Cuando un PC que ejecute software de servidor DLNA o cualquier otro dispositivo compatible con DLNA se conecta a esta TV, puede ser necesario cambiar la configuración del software o de otros dispositivos. Consulte las instrucciones de funcionamiento del software o el dispositivo para obtener más información.

Favor de referirse a las páginas 109 – 131, para información adicional acerca de tipos de archivos permitidos y otras instrucciones.

#### ! NOTA

- ▶ El CD-ROM de Nero MediaHome 4 Essentials incluido es una edición de software personalizada solo para compartir archivos y carpetas con la unidad.
- ▶ El software Nero MediaHome 4 Essentials incluido no permite las siguientes funciones: Transcoding, interfaz de usuario remota, control de TV, servicios de Internet y Apple iTunes
- ▶ Este manual explica las operaciones con ejemplos de la versión en inglés de Nero MediaHome 4 Essentials.
- ▶ Si hay demasiadas carpetas y archivos en una carpeta, es posible que no funcione correctamente.
- ▶ Para la opción DLNA, use el programa Nero MediaHome que se proporciona con la TV. Sin embargo, no podemos garantizar que programas de otros fabricantes funcionen correctamente.
- ▶ Puede seleccionar un canal mientras ve la pequeña vista previa de lista de canales en pantalla de la TV.
- ▶ Compruebe la configuración de red si la opción DLNA no funciona correctamente.
- ▶ Si existe un funcionamiento anormal o se produce un error en Nero Media Home, es posible que la opción DLNA no funcione correctamente. En este caso, cierre Nero Media Home y reinicie el programa. Puede descargar la última versión de Nero Media Home; para ello, haga clic en el signo de pregunta en la parte inferior izquierda del programa.
- ▶ Si la red está inestable, es posible que el dispositivo esté lento o que el archivo deba cargarse durante la reproducción.
- ▶ Si reproduce un vídeo en modo DLNA, no se admiten las funciones Multiaudio y Subtítulos.
- ▶ Al seleccionar Pantalla completa en modo DLNA, la relación de la pantalla puede diferir de la original.
- ▶ Cuando más de una TV está conectada a un único servidor en modo DLNA, es posible que no se pueda reproducir un archivo correctamente, según el rendimiento del servidor.
- ▶ Si el servidor no proporciona la información de tiempo de reproducción, aparece como "----:--".
- ▶ Al usar la Lista de películas, los archivos DRM en el servidor DLNA no puede reproducirse.
- ▶ Según los fabricantes de PA, es posible que la función DLNA no funcione correctamente.

## Instalación de Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials es un sencillo software de servidor DLNA para Windows.

### Requisitos del PC antes de instalar Nero MediaHome 4 Essentials

- Windows® XP (Service Pack 2 o superior), Windows Vista® (no es necesario Service Pack), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 o superior), Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64-bit edition (la aplicación funcionará en modo 32 bits)
- Espacio de disco duro: 200 MB de espacio de disco duro sólo para una instalación típica de Nero MediaHome
- Procesadores 1.2 GHz Intel® Pentium® III o AMD Sempron™ 2200+
- Memoria: 256 MB RAM
- Una tarjeta gráfica con al menos 32 MB de memoria de vídeo, con una resolución mínima de 800 x 600 píxeles y una configuración de color de 16 bits
- Windows® Internet Explorer® 6.0 o superior
- DirectX® 9.0c revisión 30 (Agosto 2006) o superior
- Entorno de red: 100 Mb Ethernet, WLAN (IEEE 802.11b/g/n)

- 1 Encienda el equipo e inserte el CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials en la unidad de CD del equipo. Un asistente de instalación le conducirá por el proceso de instalación de forma rápida y sencilla.
- 2 Cierre todos los programas de Microsoft Windows y cierre los programas antivirus que haya en funcionamiento.
- 3 Inserte el CD-ROM de Nero MediaHome 4 Essentials en la unidad de CD del equipo.
- 4 Haga clic en **Nero MediaHome 4 Essentials**. Se preparará la instalación y aparecerá el asistente de instalación.
- 5 Haga clic en el botón **Next** (Siguiente) para mostrar el número de serie en la pantalla de entrada. Haga clic en **Next** (Siguiente) para ir al paso siguiente.
- 6 Si acepta todas las condiciones, haga clic en la casilla **I accept the License Conditions** (Acepto las condiciones de la licencia) y haga clic en **Next** (Siguiente). La instalación no podrá realizarse sin aceptar este acuerdo.
- 7 Haga clic en **Typical** (Típica) y en **Next** (Siguiente). Se iniciará el proceso de instalación.
- 8 Si desea tomar parte en la recogida anónima de datos, seleccione la casilla y haga clic en el botón **Next** (Siguiente).
- 9 Haga clic en el botón **Salir** (Salir) para completar la instalación.

## Compartir archivos y carpetas

Tras instalar Nero MediaHome, debe añadir las carpetas que desea compartir.

- 1 Haga doble clic en el icono **Nero MediaHome 4 Essentials** del escritorio.
- 2 Haga clic en el icono **Network** (Red) de la izquierda y defina el nombre de red en el campo **Network name** (Nombre de red). El nombre de red que introduzca se reconocerá como la TV.
- 3 Haga clic en el icono **Shares** (Compartir) de la izquierda.
- 4 Haga clic en la ficha **Local Folders** (Carpetas locales) de la pantalla **Shared** (Archivos compartidos).
- 5 Haga clic en el icono **Add** (Aregar) en la ventana **Browse Folder** (Examinar).
- 6 Seleccione la carpeta que contenga los archivos que desea compartir La carpeta seleccionada se añadirá a la lista de carpetas compartidas.
- 7 Haga clic en el icono **Start Server** (Iniciar servidor) para iniciarla.

### ! NOTA

- Si las carpetas o archivos compartidos no se muestran en la TV, haga clic en la carpeta de la pestaña **Local Folders** (Carpetas locales) y haga clic en Rescan Folder (Actualizar carpeta) en el botón More (Más).
- Visite [www.nero.com](http://www.nero.com) para obtener más información y herramientas de software.

## Reproducción de contenido compartido

Puede ver y reproducir contenido de películas, fotografías y música guardado en el equipo o en otro servidor multimedia DLNA.

**1** Inicie el servidor en el equipo o en otro dispositivo conectado a la red doméstica.



Seleccione **MIS MEDIOS**.



Seleccione **Lista de películas**, **Lista de fotos** o **Lista de música**.



Seleccione la **DLNA**.

Dependiendo del servidor multimedia, puede ser necesario que la TV obtenga permiso del servidor.

Si desea volver a explorar los servidores disponibles, pulse el botón de color azul.

### ! NOTA

- ▶ Para reproducir el archivo en el servidor multimedia, la TV y el servidor deben conectarse al mismo punto de acceso.
- ▶ Ya que la compatibilidad y las funciones de reproducción disponibles en el menú **MIS MEDIOS** se prueban en un entorno de servidor DLNA (Nero MediaHome 4 Essentials), los requisitos para la función de reproducción de archivos del menú **MIS MEDIOS** pueden ser diferentes dependiendo de los servidores de medios.
- ▶ Los requisitos de archivo de esta página no son siempre compatibles. Puede haber algunas restricciones en las funciones de archivo y la capacidad del servidor de medios.
- ▶ Se pueden ver en miniatura incluso los archivos de foto o de música no admitidos.
- ▶ En el modo de película DLNA no se admite la función de miniatura de película.
- ▶ Si hay un archivo de música no reproducible en el menú **MIS MEDIOS**, la unidad saltará el archivo y reproducirá el siguiente.
- ▶ La información de archivo indicada en la pantalla puede no siempre ser correcta para los archivos de música y película del menú **MIS MEDIOS**.
- ▶ La TV admite solamente archivos de subtítulo de película proporcionados por Nero MediaHome 4.
- ▶ El nombre del archivo de subtítulos y el de la película deben ser idénticos y estar situados en la misma carpeta.
- ▶ Si se han añadido archivos de subtítulo tras indexar un directorio, el usuario deberá eliminar y volver a añadir la carpeta a la lista de objetos compartidos.
- ▶ La calidad de reproducción y funcionamiento de la función **MIS MEDIOS** puede verse afectada por la condición de la red doméstica.
- ▶ Los archivos de un dispositivo extraíble como una unidad USB o una unidad DVD del servidor de medios podrían no compartirse correctamente.
- ▶ Al reproducir medios a través de la conexión DLNA, no se admite la reproducción de archivos DivX, la cual está protegida por DRM.
- ▶ Se pueden reconocer hasta 200 carpetas en una sola carpeta y 999 archivos o carpetas.
- ▶ Si hay demasiadas carpetas y archivos en una sola carpeta, es posible que no funcione correctamente.

## LISTA DE PELÍCULAS

Se muestra todos los archivos de video que reconoce.

El On-Screen Display en su modelo puede ser ligeramente diferente.

### Archivo de película admitido

- Resolution (Resolución): abajo de 1 920 píxeles (ancho) x 1 080 píxeles (alto)
- Velocidad de fotogramas: bajo 30 fotogramas/seg (1 920 x 1 080), bajo 60 fotogramas/seg (1 280 x 720)
- Velocidad de bits máxima del archivo de película que puede leerse: 20 Mb/s (mega bits por segundo)
- Velocidad de bits del formato de audio: entre 32 y 320 kb/s (MP3)
- Formato de subtítulos admitido: \*.smi, \*.srt, \*.sub (MicroDVD, SubViewer1.0/2.0), \*.ass, \*.ssa, \*.txt (TMPlayer), \*.psb(PowerDivx)
- Formato de interno externo admitido: sólo, XSUB (es el formato de subtítulo utilizado en archivos DivX6)

### Precauciones al reproducir archivos de vídeo

- Algunos subtítulos creados por usuario podrían no funcionar correctamente.
- Algunos caracteres especiales no son compatibles con el sistema de subtítulos.
- Las etiquetas HTMS no son compatibles con el sistema de subtítulos.
- La información relativa al tiempo en un archivo de subtítulos externo, debe organizarse en orden ascendente para su lectura.
- Cambio de fuente y color en los subtítulos no es compatible
- Subtítulos en otros idiomas de un determinado, no son compatibles.
- Los archivos de video con archivos de subtítulos de 1 MB o más puede que no se reproduzcan correctamente.
- La pantalla podría sufrir interrupciones temporales (paralización de la imagen, lectura más rápida, etc.) al cambiar el idioma de audio.
- Un archivo de película dañado podría no leerse correctamente o impedir el uso de ciertas funciones del lector.
- Los archivos de películas creados con ciertos codificadores podrían no leerse correctamente.
- Si la estructura de video y audio del archivo grabado no es intercalada, el archivo no se reproduce correctamente.
- No puede garantizarse una lectura uniforme para los contenidos de video con una resolución por fotograma superior al máximo admitido.
- Los archivos de películas con tipo y formato distintos a los especificados, podrían no funcionar correctamente.
- El codificador de archivos de video de GMC (Global Motion Compensation) y Qpel (Quarterpel Motion Estimation) no es compatible.
- Sólo 10 000 de los bloques de sincronización se puede apoyar en el archivo de subtítulos.
- No se garantiza la lectura uniforme de imágenes codificadas con nivel 4.1 ó superior en H.264.
- El códec de audio DTS no es compatible
- Un archivo de película con un tamaño superior a 30 GB es incompatible y no podrá leerse. .
- Al leer un video a través de una conexión USB no compatible con transmisión de datos de alta velocidad, podría no funcionar correctamente.
- Los dispositivos de almacenamiento USB de versión inferior a USB 2.0, también son compatibles. Pero podrían no funcionar correctamente en la lista de películas.
- Los archivos de video y subtítulos deben estar localizados en la misma carpeta. En este momento, el nombre de un archivo de película y el de su archivo de subtítulos deben ser idénticos para que puedan mostrarse.
- Al disfrutar de una película mediante la función Lista de películas, podrá ajustar la imagen mediante los botones de ENERGY SAVING y AV MODE del control remoto. Los ajustes de usuario no funcionan para cada modo de imagen.
- Trick Mode no es compatible con otras funciones que ► si los archivos de video no tienen información de índices
- Al reproducir archivos de video mediante la red, el modo Rebobinar/Adelantar es dos veces más rápido.
- Los nombres de archivo de video que contienen caracteres especiales no se pueden reproducir.

## Archivos Formatos de Video

Extensión de archivo	Audio/Video	Codec	Soporte de Perfil/Nivel	Explicación
.ASF .WMV	Video	Perfil VC-1 avanzado	Perfil @Level 3 avanzado (e.g. 720p60, 1080i60, 1080p30)	Sólo admite los canales compatibles con el estándar SMPTE 421M VC-1.
		Perfiles VC-1 Simple y principal	Perfil simple a nivel medio (ej. CIF, QVGA) Perfil principal a nivel alto (e.g. 1080p30)	
	Audio	Estándar WMA		
		WMA 9 Profesional		
.DIVX .AVI	Video	DivX3.11		No se admite la compensación de movimiento global o la estimación de movimiento quarterpel.
		DivX4		
		DivX5		
		DivX6	Perfil simple avanzado (e.g. 720p/1080i)	
	Audio	XViD		
		H.264 / AVC	Perfil principal a nivel 4.1 Perfil alto a nivel 4.1 (e.g. 720p60, 1080i60, 1080p30)	
.MP4 .M4A	Video	MPEG-1 Layer I, II		No se admite la compensación de movimiento global o la estimación de movimiento quarterpel. No se admiten los canales que utilicen esta sintaxis.
		MPEG-1 Layer III (MP3)		
	Audio	Dolby Digital		
		H.264 / AVC	Perfil principal a nivel 4.1 Perfil alto a nivel 4.1 (e.g. 720p60, 1080i60, 1080p30)	
		MPEG-4 Part 2	Perfil simple avanzado (e.g. 720p/1080i)	
.MKV	Video	AAC		La mayoría del contenido MKV disponible está codificado por el códec x264 de código abierto.
		H.264 / AVC	Perfil principal a nivel 4.1 Perfil alto a nivel 4.1 (e.g. 720p60, 1080i60, 1080p30)	
	Audio	Dolby Digital	AAC-LC and HE-AAC	
.TS .TRP .TP	Video	H.264 / AVC	Perfil principal a nivel 4.1 Perfil alto a nivel 4.1 (e.g. 720p60, 1080i60, 1080p30)	Sólo admite los canales compatibles con el estándar SMPTE 421M VC-1..
		MPEG-2	Perfil principal a nivel alto (e.g. 720p60, 1080i60)	
		VC-1	Perfil simple a nivel medio (ej. CIF, QVGA) Perfil principal a nivel alto (e.g. 1080p30) Perfil avanzado@Level3 (e.g. 720p60, 1080i60, 1080p30)	
	Audio	MPEG-1 Layer I, II		
		MPEG-1 Layer III (MP3)		
	Audio	Dolby Digital		
		AAC	AAC-LC and HE-AAC	
.VOB	Video	MPEG-1		
		MPEG-2	Perfil principal a nivel alto (e.g. 720p60, 1080i60)	
	Audio	Dolby Digital		
		MPEG-1 Layer I, II		
.MPG	Video	DVD-LPCM		Sólo admite los canales compatibles con el TS, PS or ES
	Audio	MPEG-1 Layer I, II		

# MIS MEDIOS

## Componentes de la pantalla



Seleccione **Menú de Casa**.




Seleccione **MIS MEDIOS**.



Seleccione **Lista de películas**.

- ① Se desplaza a la carpeta del nivel superior.
- ② Página actual/Total de páginas
- ③ Página actual/páginas totales de contenido
- ④ Contenidos centrados bajo la carpeta ①
- ⑤ Cambiar a una entrada diferente.
- ⑥ Mover a **Lista de fotos** o **Lista de música**.
- ⑦ Cambia el número de las miniaturas mostradas simultáneamente.
- ⑧ Permite marcar ciertos archivos.
- ⑨ Regresar a la pantalla del televisor.




Los archivos atípicos se muestran con este gráfico.



Los archivos no admitidos se muestran con este gráfico.

## Selección de películas



- 1 Seleccione la carpeta o el disco de destino
- 2 Seleccione todas las películas.
- 3 Reproduzca el archivo de película.

## Modo Marca




- 1 Seleccione la carpeta o el disco de destino
  - 2 Seleccione **Modo marca**.
  - 3 Seleccione el título de la película deseada
  - 4 Seleccione **Repr.marcados**.  
Reproduce el archivo de película marcado.
- Muestra la barra de estado de la película actual en la parte inferior de la pantalla.

<b>Repr.marcados</b>	Reproduce el primer archivo seleccionado. Una vez finaliza la lectura de una película, se iniciará automáticamente la lectura de la siguiente escogida.
<b>Marcar todo</b>	Marcar todas las películas de la carpeta.
<b>Desmarcar todo</b>	Deseleccionar todos los archivos de marcado
<b>Salir del modo marca</b>	Entra o sale del modo de marcado.

- Cuando uno o más archivos de película estén marcados, la película marcada se reproducirá en secuencia.

# MIS MEDIOS

## Lectura de una película



MIS MEDIOS



Muestra el menú de **opciones**.

Seleccióna la opción de menú deseada.

- ① ■ Detener reproducción
  - Regresa a la reproducción normal.
- Pausar reproducción. Si no se pulsa ningún botón en el control remoto durante 10 minutos tras una pausa, la TV regresará al estado de reproducción.
- ◀▶ Selecione la velocidad requerida: x2, x8, x16, x32 (atrás / adelante),
- ② Aumenta o disminuye el brillo de la pantalla.
- ③ Oculta el menú en pantalla. Para ver el menú de nuevo, pulse el botón **ENTER**.
- ④ Regresar al menú anterior.

### ! NOTA

- Al reproducir un archivo de vídeo tras detenerlo, puede reproducirlo automáticamente donde lo detuve.
- Si selecciona "Sí" al reproducir el mismo archivo una vez detenido el vídeo, comenzará de nuevo donde se detuvo.
- Si hay en una carpeta una serie de archivos continuos, el siguiente archivo se reproducirá automáticamente. Pero esto excluye casos donde la función Repetir de Lista de películas Option (Opciones de lista de películas) se activa (Consulte la página 117) o cuando se configura como una reproducción marcada.

## Configuración de las opciones del menú Establecer reproducción de vídeo.



Selección la opción de menú deseada.



Hacer los ajustes apropiados

### Código de página

Idioma de los subtítulos grupo	Soporte de idioma
Latin1	Inglés, Español, Portugués

■ **Tamaño de imagen:** Escoja el tamaño original o completo.

**Modo Completo:** Los archivos se reproducen en modo de pantalla completa, independientemente de la relación de aspecto del vídeo.

**Modo Original:** Los archivos se reproducen de acuerdo con la relación de aspecto del vídeo.

■ **Lenguaje de Audio:** Cambia el grupo de idioma del audio de los archivos de vídeo. Los archivos con una única pista de audio no puede ser seleccionado.

■ **Idioma subtítulo:** Los subtítulos pueden activarse o desactivarse. Ante dos o más opciones de subtítulos, podrá escoger uno de ellos.

■ **Lenguaje:** Activado para subtítulos SMI y puede seleccionar el idioma del subtítulo.

■ **Página de código:** Selección de fuente del subtítulo. Los contenidos se muestran en el idioma seleccionado en "Opción - Lengua - Idioma del menú."

■ **Sinc:** Cuando el video no está sincronizado con los subtítulos, éstos pueden ajustarse por unidades de 0,5 segundos.


■ **Ubicación:** Desplace el emplazamiento de los subtítulos.

■ **Tamaño:** Cambia el tamaño de la fuente del subtítulo.

■ **Repetir:** Activa o desactiva la función de repetición de la reproducción de películas. Al activarse, el archivo de la carpeta se reproducirá repetidamente. Al apagarse, si el siguiente nombre de archivo es similar al anterior, se puede reproducir en forma secuencial.


\* La imagen que se muestra puede ser diferente a la TV.

## Configuración de las opciones del menú Establecer vídeo.




Hacer los ajustes apropiados y luego seleccione **Cerrar**.

## Configuración de las opciones del menú Establecer audio.



Hacer los ajustes apropiados y luego seleccione **Cerrar**.

## Configuración de las opciones del menú Régler la vidéo 3D



Para mas informacion, ver la seccion de imagen en 3D en el manual de usuario

# LISTA DE FOTOS

La visualización en la pantalla de su modelo puede variar levemente.


## Archivo de foto compatible: \*.JPG

- Baseline (Línea base) : 64 píxeles (ancho) x 64 píxeles (alto) a 15.360 píxeles (ancho) x 8640 píxeles (alto)
- Progressive (Progresiva) : 64 píxeles (ancho) x 64 píxeles (alto) a 1920 píxeles (ancho) x 1440 píxeles (alto)
- Sólo puede ejecutar archivos JPG.
- Los archivos no admitidos se mostrarán con un ícono no predefinido.
- Un mensaje de error aparece cuando los archivos están dañados o formatos de archivo que no se pueden reproducir.
- Archivos de imagen dañados no se mostrarán correctamente.
- Puede tomar algún tiempo para ver imágenes de alta resolución en pantalla completa.

	Extensiones de archivo	Elemento	Perfil
2D	jpeg jpg jpe	formato de archivo admitido	SOF0: Inicio SOF1: Extender secuencial SOF2: Progresivo
		tamaño de foto	Mín. 64 x 64 Máx., tipo normal: 15360 (Ancho) x 8640 (Alt.) Tipo progresivo: 1920 (Ancho) x 1440 (Alt.)
3D	mpo	formato de archivo admitido	mpo
		tamaño de foto	Tamaño de 4:3: 3,648 x 2,736 2,592 x 1,944 2,048 x 1,536 Tamaño de 3:2: 3,648 x 2,432

## Componentes de la pantalla

- 1 Seleccione Menú de Casa.
- 2 Seleccione MIS MEDIOS.
- 3 Seleccione Lista de fotos.



- 1 Muévase a la carpeta de nivel superior.
- 2 Página actual/Total de páginas
- 3 Página actual/páginas totales de contenido
- 4 El contenido de la carpeta se concentra en ①
- 5 Cambiar a una entrada diferente.
- 6 Muévase a Lista de Música o Lista de películas.
- 7 Cambia el número de las miniaturas mostradas simultáneamente.
- 8 Permite marcar ciertos archivos.
- 9 Regresar a la pantalla del televisor.




Los archivos atípicos se muestran con este gráfico.

Los archivos no admitidos se muestran con este gráfico.

# MIS MEDIOS

## Selección de fotos



- 1   Seleccione la carpeta o el disco de destino.
- 2   Seleccione las fotos deseadas.
- 3   Se mostrará el archivo de fotografía.

## Modo de Marca



- 1   Seleccione la carpeta o el disco de destino.
- 2   Seleccione Modo marcar.
- 3   Seleccione las fotos deseadas.
- 4   Seleccione Ver marcados.

Visualiza los archivos de fotografía marcados.

<b>Ver marcados</b>	Muestra el elemento seleccionado.
<b>Marcar todo</b>	Marca todas las fotos de la pantalla.
<b>Desmarcar todo</b>	Cancele la selección de las fotos marcadas.
<b>Salir del modo marcar</b>	Entra o sale del modo de marcado.

■ Cuando se marca una o más fotos, se pueden ver las fotos en forma individual o una presentación de las fotos marcadas. Si no se marca ninguna foto, se pueden ver todas las fotos en forma individual o todas las fotos en la 4 Seleccione el menú emergente carpeta, como presentación.

## Menú de pantalla completa


Se encuentran disponibles más funciones en el modo de pantalla completa.



La relación de aspecto de una foto puede cambiar el tamaño de la foto exhibida en pantalla completa.

- 1  Seleccione la carpeta o el disco de destino.
- 2  Seleccione las fotos deseadas.
- 3  La foto seleccionada se visualiza en el modo de pantalla completa.

# MIS MEDIOS



Seleccione Presentación, BGM, (Girar), Borrar, (Ahorro de energía), Opción o Ocultar.

- ▶ **Presentación:** Las fotos seleccionadas se visualizan durante la presentación de diapositivas. Si no se selecciona ninguna foto, todas las fotos en la carpeta actual se visualizan durante la presentación de diapositivas.
  - Defina el intervalo de tiempo de la presentación en **Opción-Establecer visualización de fotos.** menu (Refiérase a la p.123).
  - Puede ajustar la **opción** usando el botón **Q.MENU** del control remoto.
- ▶ **BGM (Música de fondo):** Escuche música mientras ve las fotos en tamaño completo.
  - Defina el dispositivo BGM y álbum en **Opción-Establecer visualización de fotos.** menu (Refiérase a la p.123)
  - Puede ajustar la **opción** usando el botón **Q.MENU** del control remoto.
- ▶ **↻ (Girar):** Girar fotos. Gira la foto 90°, 180°, 270°, 360° en el sentido de las agujas del reloj. No podrá girarse cuando el ancho de la foto sea mayor que la altura de resolución admitida..
- ▶ **☒/☒:** Ver la foto en modo de pantalla completa o en modo original.
- ▶ **☒ (Ahorro de energía):** Aumenta el brillo de la pantalla usando el botón ENERGY SAVING.
- ▶ **Opción:** Establecer valores de la velocidad de diapositivas y carpeta de música (Refiérase a la p.113)
  - Usted no puede cambiar la carpeta de música mientras se está reproduciendo BGM
  - Sólo puede seleccionar la carpeta MP3 guardada en el dispositivo que muestra la foto actual.
- ▶ **Ocultar:** Oculte el menú en la pantalla de tamaño completo. Para ver nuevamente el menú en pantalla completa, presione el botón **ENTER**.
- ▶ **Salir:** Retrocede a la pantalla de menú anterior.

## Utilización de la función Lista de fotos



1  Seleccione la **Opción** de menu

2  Selecciona la opción de menú deseada.

### ! NOTA

- ▶ Tu no puedes seleccionar la **Opción** de modo de imagen en 3D.
- ▶ Si quieres escuchar la musica de fondo mientras estas viendo imagenes en archivos \*mpo, escuchar un archivo \*jpg y selecciona la carpeta BGM en "**Opción-Establecer visualización de fotos**" después, tu puedes seleccionar y escuchar la musica de fondo viendo archivos \*mpo.

## Configura las opciones del menú Establecer visualización de fotos.





1  Seleccione la **Opción** de menu

2  Realice los ajustes adecuados.



\* La imagen que se muestra puede ser diferente a la TV.

## Configuración de las opciones del menú Establecer vídeo.




Hacer los ajustes apropiados y luego seleccione **Cerrar**.

## Configuración de las opciones del menú Establecer audio.



Hacer los ajustes apropiados y luego seleccione **Cerrar**.

## Configuración de las opciones del menú Régler la vidéo 3D



Para mas informacion, ver la sección de imagen en 3D en el manual de usuario

# LISTA DE MÚSICA

Este televisor no puede reproducir archivos protegidos contra copia.

La visualización en la pantalla de su modelo puede variar levemente.

Archivos de música compatibles: \*.MP3

Frecuencia de tasa binaria 32kb/s - 320kb/s

- Frecuencia de muestreo MPEG1 capa3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Frecuencia de muestreo MPEG2 capa3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz

## Componentes de la pantalla



Seleccione Menú de Casa.




Seleccione MIS MEDIOS.



Seleccione Lista de música.

- ① Previsualizar: si el álbum tiene una portada, se visualizará.
- ② Se mueve a la carpeta de nivel superior.
- ③ Página actual/Total de páginas
- ④ Página actual/Total de páginas se concentra
- ⑤ El contenido de la carpeta se concentra en ②
- ⑥ Cambiar a una entrada diferente.
- ⑦ Muévase a **Lista de películas** o **Lista de fotos**.
- ⑧ Cambia el número de las miniaturas mostradas simultáneamente.
- ⑨ Permite marcar ciertos archivos.
- ⑩ Regresar a la pantalla del televisor.




Los archivos atípicos se muestran con este gráfico.



Los archivos no admitidos se muestran con este gráfico.

## Selección de música y menú emergente



- 1 Seleccione la carpeta o el disco de destino.
- 2 Seleccione la música deseada del archivo
- 3 Se reproducen los archivos de música.

## Modo de marcado




- 1 Seleccione la carpeta o el disco de destino.
  - 2 Seleccione **Modo marcar**.
  - 3 Seleccione la música deseada del archivo
  - 4 Seleccione **Reproducir Marcado**.
- Reproduce el archivo de música marcado.

<b>Reproducir Marcado</b>	Reproduzca la música seleccionada. Una vez que finaliza la reproducción de una canción, la siguiente canción sera reproducirá automáticamente.
<b>Marcar todas</b>	Marcar todas las canciones en la carpeta.
<b>Desmarcar todo</b>	Cancele la selección de todas las canciones.
<b>Salir del modo marcar</b>	Entra o sale del modo de marcado.

■ Cuando uno o más archivos de música estén marcados, la música marcada se reproducirá en secuencia.

## Utilización de la función Lista de películas (Lista de películas)



- ➊ ■ Detener reproducción  
► Regresa a la reproducción normal.  
■ Pausar reproducción.  
◀▶ Selecciona la canción anterior o siguiente.
- ➋ **Reproducir con foto:** Comienza a reproducir las canciones seleccionadas y, a continuación, pasa a la lista de fotografías.
- ➌ Aumenta o disminuye el brillo de la pantalla.
- ➍ Oculta el menú en pantalla.
- ➎ Visualice a la pantalla de menú anterior.




Visualice la **Opción** menu.

Seleccione **Establecer reproducción de audio.** o **Establecer audio.**

### ! NOTA


- Sólo puede escuchar música del dispositivo desde el que se está reproduciendo.

## Configuración de las opciones del menú Establecer reproducción de audio.



Hacer los ajustes apropiados y luego seleccione **Cerrar**.

## Configuración de las opciones del menú Establecer audio.



Hacer los ajustes apropiados y luego seleccione **Cerrar**.

- Si no pulsa ningún botón durante unos instantes, el cuadro de información de reproducción flotará en la pantalla. Esto evitará daños en los píxeles de la pantalla causados por una imagen fija durante un largo período de tiempo.



### ! NOTA

- ▶ Un archivo de música dañado o alterado muestra 00:00 como el tiempo de reproducción.
- ▶ Los archivos de música protegidos contra copia no se reproducirán.
- ▶ Presione el botón ENTER o ■ para desactivar el protector de pantalla.

# MIS MEDIOS

## CÓDIGO DE REGISTRO DEL DIVX

Usando el número de registro, es posible alquilar o comprar películas en [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).  
Únicamente son legibles los archivos DivX correspondientes con el código de registro del televisor adquirido)



MIS MEDIOS

- 1   Seleccione **MIS MEDIOS**.
- 2   Seleccione DivX opciones.
- 3  Seleccione **Cód. Reg. DivX**.
- 4  Visualizar el **Cód. Reg. DivX**.

### ! NOTA

- ▶ Al cargar, algunos botones pueden no funcionar.
- ▶ Si usa el código de registro DivX de otro dispositivo, el archivo DivX alquilado o adquirido no podrá leerse. Por lo tanto, use siempre el código de registro DivX asignado a este producto.
- ▶ El video o audio de un archivo convertido mediante un estándar distinto al del códec del formato DivX, podría estar corrupto o no poder leerse.
- ▶ El archivo DRM/\*tp/\*trp en el servidor DLNA no se reproduce cuando la Lista de películas está en funcionamiento.

# DESACTIVACIÓN

El objetivo de la función es permitir la desactivación de dispositivos a usuarios que hayan activado todos los dispositivos disponibles a través del servidor web y tengan restringida la activación de más dispositivos. El sistema DivX VOD permite al cliente activar hasta 6 dispositivos por cuenta.

Elimine la información de autenticación actual para recibir una autenticación de usuario nueva de DivX para el televisor. Una vez ejecutada esta función, se requerirá de nuevo una autenticación de usuario DivX para ver archivos DRM DivX.



## AVISO LEGAL

Aviso legal

Página 1/3

**AVISO IMPORTANTE RELACIONADO CON LOS SERVICIOS DE RED**

Todos los contenidos y servicios accesibles mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Dichos contenidos y servicios se ofrecen exclusivamente para uso personal no comercial. El usuario no podrá utilizar los contenidos ni los servicios de ninguna forma que no esté autorizada por el propietario de los contenidos o el proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior y salvo que cuente con autorización expresa del propietario de los contenidos o del proveedor de servicios, el usuario no podrá copiar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, modificar, crear trabajos derivados o distribuir de forma o en medio alguno ninguno de los contenidos o servicios disponibles a través de este dispositivo. **EL USUARIO ADMITE Y ACEPTE EXPLÍCITAMENTE QUE EL DISPOSITIVO Y TODOS LOS CONTENIDOS Y SERVICIOS DE TERCEROS SE FACILITAN 'TAL CUAL' SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, YA SEA DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA.** LG ELECTRONICS RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES EN LO QUE CONCIERNE A CONTENIDOS Y SERVICIOS, YA SEA DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS. LG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, PUNTUALIDAD, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE LOS CONTENIDOS O SERVICIOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y NO GARANTIZA QUE EL DISPOSITIVO NI LOS SERVICIOS CUMPLAN LOS REQUISITOS DEL USUARIO, NI QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL

Cerrar

1 Seleccione **RED**.

2 Seleccione **Aviso legal**.

3 Compruebe los avisos legales.

4 Regresar a la pantalla del televisor.

## AVISO IMPORTANTE RELACIONADO CON LOS SERVICIOS DE RED

Todos los contenidos y servicios accesibles mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Dichos contenidos y servicios se ofrecen exclusivamente para uso personal no comercial. El usuario no podrá utilizar los contenidos ni los servicios de ninguna forma que no esté autorizada por el propietario de los contenidos o el proveedor de servicios. Sin perjuicio de lo anterior y salvo que cuente con autorización expresa del propietario de los contenidos o del proveedor de servicios, el usuario no podrá copiar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, modificar, crear trabajos derivados o distribuir de forma o en medio alguno ninguno de los contenidos o servicios disponibles a través de este dispositivo.

**EL USUARIO ADMITE Y ACEPTE EXPLÍCITAMENTE QUE EL DISPOSITIVO Y TODOS LOS CONTENIDOS Y SERVICIOS DE TERCEROS SE FACILITAN 'TAL CUAL' SIN GARANTÍA DE NINGUNA CLASE, YA SEA DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA.** LG ELECTRONICS RENUNCIA EXPLÍCITAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES EN LO QUE CONCIERNE A CONTENIDOS Y SERVICIOS, YA SEA DE FORMA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN FIN EN PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCEROS. LG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, PUNTUALIDAD, LEGALIDAD O INTEGRIDAD DE LOS CONTENIDOS O SERVICIOS DISPONIBLES A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y NO GARANTIZA QUE EL DISPOSITIVO NI LOS SERVICIOS CUMPLAN LOS REQUISITOS DEL USUARIO, NI QUE EL FUNCIONAMIENTO DEL

DISPOSITIVO O LOS SERVICIOS SE REALICEN DE FORMA CONTINUADA O QUE NO TENGAN ERRORES. BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGIGENCIA, SERÁ LG RESPONSABLE, YA SEA POR CONTRATO O RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, DE LOS DANOS DIRECTOS, INDIRECTOS, FORTUITOS, ESPECIALES O DERIVADOS, O CUALQUIER OTRO DAÑO ORIGINADO POR CUALQUIER INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL DISPOSITIVO O POR CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO AL QUE ACCEDA EL USUARIO O UN TERCERO, AUNQUE SE HAYA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DANOS.

Los servicios de terceros podrán ser modificados, suspendidos, eliminados, finalizados o interrumpidos, y se podrá inhabilitar su acceso en cualquier momento y sin previo aviso. LG no ofrece ninguna garantía o representación de que los contenidos o servicios permanezcan disponibles durante un periodo de tiempo concreto. Los contenidos y servicios se transmiten a través de terceros mediante redes o instalaciones de transmisión sobre las que LG no posee ningún control. LG puede limitar el uso o acceso a determinados servicios o contenidos, en cualquier caso y sin previo aviso ni responsabilidad. LG renuncia explícitamente a cualquier responsabilidad por las modificaciones, interrupciones, desactivación, eliminación o suspensión de los contenidos o servicios disponibles a través de este dispositivo.

LG tampoco será responsable de los servicios de atención al cliente relacionados con los contenidos y servicios. Toda pregunta o solicitud de servicio relacionada con los contenidos o servicios se deberá realizar directamente a los respectivos proveedores de contenidos y servicios.

# NETCAST

## MENÚ NETCAST

Estos servicios son proporcionados por un proveedor de contenido independiente.

Visite el sitio web de los proveedores de contenido para obtener información específica sobre sus servicios. (Algunos proveedores de contenido no proporcionan manuales de contenido).

El menú NetCast puede ser diferente dependiendo del país.



Selección **NetCast**.



Selección la opción de menú  
**NETCAST**. Disfrute Servicio en  
Línea

■ Para seleccionar el clima de la zona,  
presione el botón ROJO.

### ! NOTA

- ▶ La lista de videos buscada en la TV puede ser diferente a la lista buscada en un explorador web de la PC.
- ▶ La configuración de esta TV no afecta la calidad de reproducción de YouTube.
- ▶ Para ver el manual del propietario que el proveedor de contenido proporciona, visite nuestro sitio web en <http://www.lg.com>.
- ▶ Para utilizar servicios que requieren iniciar una sesión, regístrate en el sitio web del servicio correspondiente con la PC e inicie sesión a través de la TV para disfrutar diversas funciones adicionales.
- ▶ Al presionar el botón rojo para establecer la ciudad que desea, el fondo de NetCast se establece de acuerdo con el clima de la ciudad seleccionada.
- ▶ Para TV de plasma: si después de congelar la imagen o el video en pantalla el usuario no realiza ninguna acción durante 2 minutos, se activa automáticamente el protector de pantalla para evitar que la imagen fija permanezca en la pantalla.

## EMOL

Es posible usar diversos contenidos de EMOL.

### Componentes en pantalla



The screenshot shows the EMOL website homepage. At the top left is the 'emol' logo. To its right is a sidebar with links to 'Nacional', 'Economía', 'Deportes', 'Magazine', 'Tecnología', and 'Mundo'. Below this is a section titled 'Indicadores' with currency exchange rates: US\$ Obs. 529.19, Euro 715.12, UF Ayer 20898.02, Hoy 20901.74, Mariana 20905.46. The main content area features a large image of two men in suits, with the caption 'Paul Anka las hizo todas en el escenario y logró salvar la primera noche del Festival de Viña 2010'. Below this are several smaller thumbnail images with captions: 'El Mercurio en fotos 23/02/2010', 'Paul Anka dejó a la Quinta', 'Coco Leguizamón sacó a la Quinta', and 'Esta madrugada falleció uno de los trillizos nacidos a fines de enero'. The date 'Martes, 23 de Febrero de 2010' is at the top right of the main content area.

① Menú Emol  
② Pantalla de títulos de artículos

	Permite navegar hasta el artículo deseado.
	Permite ver el artículo deseado.
	Permite regresar al menú de Netcast.
	Permite regresar al modo de visualización de la TV.

■ Si desea obtener más información, visite [www.emol.com](http://www.emol.com).

# UOL

Es posible usar diversos contenidos de UOL.

## Componentes en pantalla



① Menú UOL  
② Pantalla de títulos de artículos

The screenshot shows the UOL homepage with several news articles listed. Two specific points are highlighted:

- ① Menú UOL: Points to the top navigation bar which includes links for Home, Notícias, Esporte, and Entretenimento.
- ② Pantalla de títulos de artículos: Points to a news article titled "Telescópio Hubble capta estrelas jovens rodeadas por nuvens incandescentes".

Below the screenshot, four navigation icons are shown with their functions:

- Permite navegar hasta el artículo deseado.
- Permite ver el artículo deseado.
- Permite regresar al menú de Netcast.
- Permite regresar al modo de visualización de la TV.


■ Si desea obtener más información, visite [www.uol.com.br](http://www.uol.com.br).

# NETCAST

## TERRA TV

Es posible usar diversos contenidos de Terra TV.

### Componentes en pantalla



1 Menú Terra TV  
2 Lista de videos

The screenshot shows the Terra TV interface. At the top, there's a navigation bar with tabs for 'Diversão', 'Notícias', 'Esportes', and 'Favoritos'. The date '26/01/2010' is in the top right. Below the bar, a large thumbnail of a woman's face is displayed with the caption 'Áudio revela desespero da mãe de Brittany Murphy' and a timestamp '01.15'. A button labeled 'Assista agora!' is below the thumbnail. To the right of the thumbnail, a text box says 'Gravação de cerca de 8 minutos mostra ela pedindo ajuda'. Below the main thumbnail, there's a grid of smaller video thumbnails with titles and timestamps: 'Relatório aponta que Mi...' (00:41), 'Tiger Woods posa sem ca...' (00:30), 'Idosos viram craques no...' (01:09), 'Ilusionista fica 64 hor...' (00:53), and 'Vídeo mostra Marilyn su...' (00:56).


	Permite navegar hasta el video deseado.
	Permite ver el video deseado.
	Permite regresar al menú de Netcast.
	Permite regresar al modo de visualización de la TV.

■ Si desea obtener más información, visite <http://terratv.terra.com>.

# BAZUCA

Es posible mirar películas de Bazuca transmitidas por Internet en la TV.

## Componentes en pantalla



■ Si desea obtener más información, visite <http://www.bazuca.com>.

## ACCUWEATHER

Accuweather es un programa que se utiliza para ver el clima de la ciudad que el usuario desee.

### Componentes en pantalla

- ① Menú AccuWeather
- ② Lista del clima por ciudad



	ROJO	Permite alternar entre Celsius y Fahrenheit.
		Permite mover el foco al menú deseado.
	ENTER	Permite seleccionar el menú enfocado.
		Permite regresar al menú de Netcast.
	EXIT	Permite regresar al modo de visualización de la TV.

### Menú de servicios

**Inicio:** muestra el clima de la ciudad seleccionada.

**Ciudad favorita:** permite registrar las ciudades buscadas con frecuencia para consultar el clima.

#### ! NOTA

- De forma predeterminada, las ciudades registradas son Nueva York, Londres y París pero el usuario puede agregar o borrar ciudades desde la opción Ciudad favorita.
- LG no se hace responsable por la precisión del pronóstico del tiempo.
- La información meteorológica correspondiente puede ser diferente al clima real según la información que Accuweather proporciona.

# PICASA

Picasa es una aplicación de Google que permite apreciar archivos de imagen digitales.

## Componentes en pantalla



① Menú Picasa  
② Lista de fotos

The diagram illustrates the Picasa application interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Home, Friends, Search, My Photos, and Sign In. Below the navigation bar is a grid of thumbnail images labeled "Featured Photos". To the right of the grid, there is a vertical scroll bar with a small arrow icon. Numbered callouts point to specific elements: ① points to the "Sign In" tab in the top right, and ② points to the first thumbnail in the grid.

	Navegar por las fotos que deseas.
	Se mostrará el archivo de la foto seleccionada.
	Regresa al menú de Netcast.
	Regresar a la pantalla del televisor.

## Menú Picasa

**Inicio:** Se mostrará la lista de fotos ofrecidas.

**Amigos:** Junto a las fotografías puede registrar como amigos a los usuarios que desee.

**Buscar:** Se mostrará el menú de teclado.

**Mis fotos:** Puede ver las imágenes cargadas en la web.

**Inicio de sesión (Cierre de sesión):** Muestra el menú de teclado para iniciar la sesión o regresa al estado de sesión cerrada.

## YOUTUBE

YouTube es un sitio web para compartir video donde los usuarios pueden cargar, ver y compartir clips de video.

### Componentes de la pantalla

- ① Menú de YouTube
- ② Lista de videos



- 
- (ROJO)** Configura el menú de opciones.
  - Netcast** Regresa al menú de Netcast.
  - EXIT** Volver a la visualización de TV
- 

#### NOTA

- ▶ Cuando presiona el botón Q.Menu mientras el video de YouTube se reproduce en modo completo, puede establecer las opciones de video.
- ▶ La reproducción de videos de YouTube puede pausarse, detenerse o esperar mientras se descarga dependiendo de la velocidad de la conexión de banda ancha. Recomendamos una velocidad mínima de conexión de 1.5 Mbps. Para obtener la mejor condición de reproducción, es necesaria una velocidad de conexión de 4.0 Mbps. A veces, su velocidad de banda ancha variará dependiendo de las condiciones de red de su ISP. Póngase en contacto con su ISP si tiene problemas manteniendo una conexión rápida fiable o si desea aumentar la velocidad de su conexión. Muchos ISP ofrecen varias opciones de velocidad de banda ancha.

## Menú de YouTube

**Inicio:** permite ver videos populares en tiempo real.

**Ofrecidos:** Se mostrará la lista de videos ofrecidos.

**Popular:** Se mostrará la lista de los videos mejor calificados del servidor YouTube.

**Más vistos:** Se mostrará la lista de los videos más vistos.

**Buscar:** Se mostrará el menú de teclado.

**Historial** Se mostrará la lista de videos reproducidos anteriormente. Se pueden guardar un máximo de 20 videos.

**Favoritos:** En el estado de inicio de sesión, este menú mostrará los videos dispuestos en el servidor de YouTube con su cuenta (Algunos videos pueden no aparecer en la lista **Favoritos**, incluso si los videos se encuentran en el servidor).

**Inicio de sesión (Cierre de sesión):** Muestra el menú de teclado para iniciar la sesión o regresa al estado de sesión cerrada.


## Uso del control remoto

	Detiene el video y muestra la lista de videos relacionados.
	Pausa el video durante su reproducción.
	Reproduce el video seleccionado.
	Avanza o retrocede la reproducción.
	Configura el menú de opciones.
	Regresa al menú de Netcast.
	Regresar a la pantalla del televisor.

# CONTROL DE IMAGEN

## TAMAÑO DE LA IMAGEN (ASPECTO DE PANTALLA)

Esta función le permite elegir de una imagen analoga una relación de aspecto 4:3 mostrada en la TV. Podrá escoger una relación de aspecto diferente dependiendo de la fuente de entrada (emisión analógica, emisión digital, aux., etc.).



- 1 Seleccione **IMAGEN**.
- 2 Seleccione **Relación de Aspecto**.
- 3 Seleccione el formato de imagen deseado.
- 4 Regresar al menú anterior.
- 5 Regresar a la pantalla del televisor.

- Tambien ud. puede hacer el cambio de Aspecto de pantalla con el menu **Q. MENÚ**.
- Presione el botón **RATIO** repetidamente para seleccionar el formato de la imagen deseado.

Al ajustar las opciones de Zoom o Cinema Zoom (Zoom de cine) en Q.MENU

- 1 Seleccione Aspecto de pantalla.
- 2 Seleccione **Zoom** o **Zoom cine**.
- 3 Ajuste el Zoom a proporción **Zoom cine**. El rango de Cinema zoom es 1-16
- 4 Mueva la imagen en la pantalla.

**16:9**

Seleccione cuando desea ajustar la imagen horizontalmente, en una proporción lineal para llenar la pantalla completa.

**Sólo búsqueda**

Normalmente los bordes de las señales de video quedan recortadas un 1-2%. El modo Sólo búsqueda desactiva este recorte y muestra el video completo. Notas: Si hubiera ruido en los bordes de la señal original, serán visibles cuando el modo Sólo búsqueda esté activado. Esta función sólo se opera en los modos de DTV/Componente/HDMI-DTV/DVI-DTV (720 progresivo/1 080 entrelazado/1 080 progresivo).

**Por Programa**

Selecciona la proporción de imagen adecuada para que corresponda con la imagen fuente.

(4:3 → 4:3)



(16:9 → 16:9)

**4:3**

La selección siguiente le dejará ver una imagen con la proporción original de aspecto 4:3.

**Zoom**

Seleccione cuando desea ver la imagen sin ninguna alteración. Sin embargo, las porciones superior e inferior de la imagen serán cortadas.

**Zoom 2**

Con esta función, cuando la pantalla SD se reproduce en HD con áreas negras en el lateral izquierdo y derecho, es posible expandirla por completo para que no aparezcan áreas en negro.

Está habilitada solo en la transmisión HD DTV (es la referencia para mostrar "HD" en el título del canal si la altura es superior a 480).

**Zoom cine**

Seleccione Zoom cine cuando deseé ampliar la imagen en la proporción correcta.

Esta función amplía una imagen hasta obtener una relación de aspecto de cinema-scope (2.35:1) sin distorsión.

Nota: La imagen puede verse distorsionada al ampliarla o reducirla.




# CONTROL DE IMAGEN

## ASISTENTE DE IMAGEN

Esta función le permitirá ajustar la calidad de imagen de la imagen original.

Úsela para calibrar la calidad en pantalla ajustando el nivel de negro y blanco, etc. Podrá calibrar la calidad en pantalla siguiendo unos sencillos pasos.

Cuando usted ajusta la imagen a Bajo, Recomendado o Alto, Usted puede ver el ejemplo del cambio que hizo.



Seleccione **IMAGEN**.



Seleccione **Asistente de imagen**.




Ajuste el **Asistente de imagen**.




Ajuste **Estándar/Preferido**.


- Si selecciona **Preferido**, el OSD (menú en pantalla) puede ser diferente del mostrado en el manual.




Ajuste el **Nivel Negro**.




Ajuste el **Nivel de blanco**.




Ajuste el **Tinte**.




8 Ajuste el **Color**.




9 Ajuste el **Nitidez horizontal**.



10 Ajuste el **Nitidez vertical**.




11 Ajuste el **Luz de Fondo**.



12 Escoja una fuente de entrada para aplicar los ajustes.

13 Guardar.



14 Finalice el Asistente de imagen.


- Si detiene los ajustes antes del paso final, dichos cambios no quedarán aplicados en el televisor.
- Una vez que el **Asistente de imagen** ajusta la calidad de imagen, la función **Ahorro de energía** cambia automáticamente a modo **Apagado**.
- Para restaurar los cambios realizados por el **Asistente de imagen**, utilice la opción **Restablecer imagen** cuando el modo de imagen se encuentre en **Experto1**.

# CONTROL DE IMAGEN

## AHORRO DE ENERGÍA

Reduce el consumo de energía del televisor.

Puede incrementar el brillo de su pantalla ajustando el nivel Ahorro de Energía o Modo imagen.



1 Seleccione **IMAGEN**.



2 Seleccione **eO Ahorro de energía**.



3 Seleccione sus opciones deseadas.



4 Regresar al menú anterior.




5 Regresar a la pantalla del televisor.

- Al escoger **Apagado de Pantalla**, el televisor se apagará pasados 3 segundos. Si se presiona cualquier botón del control remoto se encenderá la pantalla nuevamente.
- Si ajusta "Ahorro de energía - Automático, Máximo", la función Luz de fondo no funcionará.
- Al seleccionar "Ahorro de energía - Apagado, Mínimo o Medio", puede ajustar la función **Luz de fondo**.
- Al escoger Automático, la Luz de fondo se ajustará automáticamente mediante el Sensor Inteligente según las condiciones del entorno.
- Al seleccionar **Apagado**, el **Ahorro de energía** no se usa.
- Presione el botón de **ENERGY SAVING** repetidamente para seleccionar la configuración apropiada para el ahorro de energía.

## AJUSTES DE LA IMAGEN PRESTABLECIDA (MODO IMAGEN)

Hay configuraciones predeterminadas de fábrica disponibles en los menús del usuario. Puede usar una configuración predeterminada, cambiar cada configuración manualmente o utilizar el sensor inteligente.



1 Seleccione **IMAGEN**.



2 Seleccione **Modo imagen**.



3 Seleccione sus opciones deseadas.



4 Regresar al menú anterior.



Regresar al menú anterior.

- Los ajustes **Vivo**, **Estándar**, **Natural**, **Cine**, **Deporte** y **Juego** son preestablecidos en fábrica para lograr la mejor calidad de imagen.
- **Vivo**: este es el modo para maximizar el efecto del video en el expositor de la tienda. Intensifica el contraste, brillo, color y la nitidez para ofrecer imágenes vivas
- **Estándar**: este es el modo con el que se obtienen condiciones óptimas de visualización para el usuario general.
- **Cine**: este modo optimiza el video para disfrutar películas.
- **Deporte**: este es el modo de video para enfatizar el video dinámico y los colores primarios (ej.: blanco, uniforme, césped, azul del cielo, etc.) obteniendo el ajuste óptimo de la pantalla para disfrutar los deportes.
- **Juego**: este es el modo para obtener velocidad de respuesta rápida en una pantalla rápida de videojuego.
- **Experto**: este es el modo para ajustar el video de forma pormenorizada para expertos en calidad de video y usuarios generales.

■ También ud. puede hacer la Modo imagen con el menú Q. MENÚ.

- Cuando selecciona **Sensor inteligente**, **Ahorro de energía** se cambia a **Automático**.
- Cuando selecciona **Sensor inteligente**, cambia luz de fondo, contraste, brillo, nitidez, color y tinte de forma automática.
- **Sensor inteligente**: La imagen más adecuada se ajusta automáticamente según las condiciones que rodean

# CONTROL DE IMAGEN

## CONTROL MANUAL DE IMAGEN - MODO USUARIO

Ajuste la apariencia de la imagen según sus preferencias y situaciones de visualización.




- 1 Seleccione **IMAGEN**.
- 2 Seleccione **Modo imagen**.
- 3 Seleccione sus opciones deseadas.
- 4 Seleccione **Luz de Fondo**, el **Contraste**, **Brillo**, **Nitidez**, **Color**, **Tinte**, **Temp color**, o **Control Avanzado**.
- 5 Realice los ajustes adecuados.
- 6 Regresar al menú anterior.
- 7 Regresar a la pantalla del televisor.

- **Luz de Fondo:** esta función ajusta el brillo del panel LCD para controlar la luminosidad de la pantalla. Se recomienda modificar la luz de fondo al ajustar el brillo del aparato. Al disminuir la luz de fondo, el brillo de los negros se vuelve más oscuro sin pérdidas en la señal de video y el consumo eléctrico se reduce.
- **Luz de Fondo** solo puede ajustarse en "Ahorro de energía: Apagado, Mínimo o Medio".
- **Contraste:** aumenta o disminuye el gradiente de la señal de video. Podría usar el mando de contraste cuando las partes brillantes de la imagen queden saturadas.
- **Brillo:** Ajuste el nivel base de la señal en la imagen. Puede usar brillo cuando la oscuridad de la imagen este saturada.
- **Nitidez:** ajusta el nivel de nitidez de los bordes entre las zonas de imagen iluminadas y oscuras. Cuanto más bajo sea el nivel, más suave la imagen.
- **Color:** ajusta la intensidad de todos los colores.
- **Tinte:** ajusta el balance entre niveles de rojo y verde.
- **Temp color:** Ajuste en cálido para mejorar los colores de gama más cálida como el rojo o en frío para dar a la imagen un tono más azulado.

# TECNOLOGÍA DE MEJORA DE LA IMAGEN (CONTROL AVANZADO)

El control avanzado le permite realizar ajustes en las funciones avanzadas de la pantalla LG.

Para reiniciar a los ajustes preestablecidos de fábrica tras realizar ajustes para cada fuente de entrada, ejecute el Restablecer imagen para cada Modo imagen.




- 1  Seleccione **IMAGEN**.
- 2  Seleccione **Control Avanzado**.
- 3  Seleccione sus opciones deseadas.
- 4  Realice los ajustes adecuados.
- 5  Regresar al menú anterior.
-  Regresar a la pantalla del televisor.

# CONTROL DE IMAGEN

## CONTROL EXPERTO DE IMAGEN

El modo Experto1 y xperto2 proporciona más opciones de configuración avanzada para los usuarios. Normalmente es utilizado por profesionales para calibrar la TV.



- 1
- Seleccione **IMAGEN**.
- 2
- Seleccione **Modo imagen**.
- 3
- Seleccione **Experto1** o **xperto2**.
- 4
- Seleccione **Control de Experto**.
- 5
- Seleccione su opción del menú deseada.
- 6
- Realice los ajustes adecuados.
- 7
- Regresar al menú anterior.
- 
- Regresar a la pantalla del televisor.

\* Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.


Contraste Dinámico	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajusta el contraste para mantenerlo en el nivel óptimo dependiendo del brillo de la pantalla. La resolución de la graduación mejora haciendo más brillantes las partes brillantes y más oscuras, las oscuras.</li> </ul>
Color Dinámico	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajusta los colores en pantalla para que aparezcan vivos y limpios. Esta función mejora el tono, saturación e iluminación de forma que rojos, azules, y verdes parezcan más vivos.</li> </ul>
Color de carátula	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Detecta la zona de piel del video y la ajusta para mostrar un color de piel natural</li> </ul>
Reducción de ruido	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Reduce el ruido en pantalla sin afectar la calidad de video.</li> </ul>
Reducción digital de ruido	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Elimina el ruido causado por la compresión de video.</li> </ul>
Gamma	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Puede ajustar el brillo de la zona oscura y la zona del nivel de gris de la imagen. Bajo: ilumina la zona de nivel oscuro y gris de la imagen. Medio: graduación rápida de la imagen original. Alto: oscurece la zona de nivel oscuro y gris de la imagen.</li> </ul>
Nivel Negro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bajo: La reflexión de pantalla se pone más obscura. Alto: La reflexión de pantalla se pone más clara. Automático: Cuando advierta el nivel negro en la pantalla, se establecerá en alto o bajo automáticamente.</li> <li>■ Ajuste el nivel de negro de la pantalla al nivel adecuado.</li> <li>■ Esta función permite escoger "Bajo" o "Alto" en el siguiente modo: AV (NTSC-M), HDMI o por componentes.</li> </ul>
Clear White	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Aclara y hace más brillantes las zonas blancas de la imagen.</li> </ul>
Protección Visual	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajuste el brillo de la pantalla para evitar el brillo excesivo de la misma. Atenua imágenes muy brillantes.</li> <li>■ Esta función se activa en "<b>Modo imagen -Estándar, Deportes, Juego</b>".</li> </ul>
Cine real o Modo película	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Hace que los videoclips grabados en la película parezcan más naturales mediante la eliminación de efecto "judder".</li> <li>■ Las películas en DVD y Blu-ray están filmadas a 24 fotogramas por segundo. Con LG Real Cinema, cada fotograma es procesado sistemáticamente 5 veces cada 1/24 de segundo, generando 120 f/s con TruMotion ó 2 veces cada 1/24 de segundo, generando 48 f/s sin TruMotion, eliminando así por completo el efecto de imagen desdoblada.</li> </ul>
Rango de color	<p><b>Control Avanzado</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Estándar: Muestra el área de los colores estándar.</li> <li>Ancho: modo para usar y ajustar la zona de color de la pantalla.</li> <li>■ Maximice el uso del color para incrementar la calidad.</li> </ul> <p><b>Control de Experto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Muestra el dominio de color de la señal.</li> <li>Estándar: Muestra el área de los colores estándar.</li> <li>Ancho: modo para usar y ajustar la zona de color de la pantalla.</li> <li>EBU: Modo para mostrar EBU área de color estándar.</li> <li>SMPTE: Modo de pantalla estándar SMPTE área de color.</li> <li>BT709: Modo de pantalla BT709 área de color estándar.</li> </ul>

# CONTROL DE IMAGEN

Mejorador de contornos	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Mostrar las esquinas del video más claras y nítidas, pero siempre naturales.</li></ul>
xvYCC	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Esta es la función para mostrar colores vivos.</li><li>■ Esta función representa colores más vivos al igual que señales de video convencionales.</li><li>■ Esta función se activa en "<b>Modo imagen - Cine,  Experto</b>" cuando la señal xvYCC entra a través de la toma HDMI.</li></ul>
Filtro de Color	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Esta es la función para filtrar la zona específica de color del video. Puede usar el filtro RGB para ajustar exactamente la saturación y el tono de color.</li></ul>
Patrón experto	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Este es el modelo necesario para ajuste experto.</li><li>■ Esta función se activa en "<b>Modo imagen -  Experto</b>" al Patrón experto de televisión digital (DTV).</li></ul>
Temp color	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ajusta el color global de la pantalla cambiando el color del blanco.<ul style="list-style-type: none"><li>a. Gamma : Seleccione 1.9, 2.2, 2.4</li><li>b. Método : 2 puntos<ul style="list-style-type: none"><li>- Patrón: Interior, Exterior</li><li>- Contraste Rojo/Verde/Azul, Brillo Rojo/Verde/Azul: El rango de ajuste es de -50 - +50.</li></ul></li><li>c. Método : IRE de 10 puntos<ul style="list-style-type: none"><li>- Patrón: Interior, Exterior</li><li>- IRE (Institute of Radio Engineers: Instituto de ingenieros de radio) es la unidad para visualizar el tamaño de la señal de video y puede ajustarse entre 10, 20, 30 - 100. Puede ajustar el rojo, verde o azul de acuerdo a cada valor.</li><li>- Luminosidad: Esta función muestra la luminancia calculada por 2,2 gamas. Puede ingresar el valor de la luminancia como usted desee a 100 IRE, el objetivo de luminancia por 2,2 gamas es mostrado cada 10 pasos de 10 IRE' hasta 90 IRE.</li><li>- Rojo/Verde/Azul: El rango de ajuste es de -50 - +50.</li></ul></li><li>d. Aplicar a todas las entradas</li></ul></li></ul>
Sistema de Mantenimiento de Color	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Al igual que la herramienta usada por los expertos para realizar ajustes mediante los modelos de prueba, esta no afecta a otros colores, pero puede usarse para ajustar selectivamente las 6 zonas de color (Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Cian/Magenta). La diferencia de color podría no distinguirse aun cuando realice ajustes para el video general.</li><li>■ Ajuste el Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Cian/Magenta.</li><li>- Color Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Cian/Magenta: El rango de ajuste es de -30 - +30.</li><li>- Tinte Rojo/Verde/Azul/Amarillo/Cian/Magenta: El rango de ajuste es de -30 - +30.</li><li>- Esta característica se desactiva en modo RGB-PC y HDMI-PC.</li></ul>

## RESTABLECIMIENTO DE LA IMAGEN

Las configuraciones de los modos de pantalla seleccionados vuelven a las configuraciones predeterminadas de fábrica.



- 1 Seleccione **IMAGEN**.
- 2 Seleccione **Restablecer imagen**.
- 3 Seleccione **Sí**.
- 4 Inicialice el valor ajustado.
- Regresar a la pantalla del televisor.

# CONTROL DE IMAGEN

## TRUMOTION

Tecnología de video avanzada que proporciona unas imágenes más claras y suaves, incluso durante escenas de acción rápida, creando una estructura más estable para una imagen más nítida.



1 Seleccione **IMAGEN**.



2 Seleccione **TruMotion**.



3 Seleccione **Bajo, Alto, Usuario o Apagado**.

### Ajuste de TruMotion (Judder y Blur) al seleccionar un usuario



4 Seleccione **Judder o Blur**.



5 Realice los ajustes adecuados.



6 Regresar al menú anterior.



7 Regresar a la pantalla del televisor.

■ **Apagado:** apagar **TruMotion**.

■ **Bajo:** proporciona movimientos de película regulares.

■ **Alto:** proporciona movimientos de película más regulares.

■ **Judder:** Ajusta el ruido de la pantalla.

■ **Blur:** Ajusta la post-imagen de la pantalla.


■ **TruMotion** funciona con todos los tipos de entrada, excepto los del modo PC.

■ Si activa **TruMotion**, podría aparecer ruido en la pantalla. Si esto sucede, desactive **TruMotion**.

■ Si selecciona "Modo de imagen: Juego" establezca "**TruMotion**" en "**Apagado**".

## ATENUACIÓN LOCAL LED

Tras analizar la señal de video de entrada por áreas de la pantalla, ajusta la retroiluminación para mejorar el contraste. Esta función permanece deshabilitada con la opción "Modo imagen - Juego" y modo PC.



1 Seleccione **IMAGEN**.

4 Regresar al menú anterior.


2 Seleccione **Atenuación local LED**.

5 Regresar a la pantalla del televisor.

3 Seleccione **Encendido** o **Apagado**.

## INDICADOR DE PODER

Ajuste el indicador luminoso de prendido/modo de espera de la parte frontal del televisor.



1 Seleccione **OPCIÓN**.

5 Regresar al menú anterior.

2 Seleccione **Indicador de Poder**.

6 Regresar a la pantalla del televisor.

3 Seleccione **Luz de Apagado** o **Luz de Encendido**.

■ **Luz de Apagado:** establece si ajustar el indicador luminoso de la parte frontal del televisor para que esté Encendido o Apagado cuando la unidad se encuentra en el modo de espera.

4 Seleccione sus opciones deseadas.

■ **Luz de Encendido:** establece si ajustar el indicador luminoso de la parte frontal del televisor para que esté Encendido o Apagado cuando la unidad está encendida.

# CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

## VOLUMEN AUTOMÁTICO

Volumen automático le asegura que el nivel de volumen permanece constante si está viendo anuncios o un programa de televisión. Debido a que la señal de cada cadena de televisión dispone de características propias, podría ser preciso ajustar el volumen cada vez que cambie de canal. Esta función permite a los usuarios disfrutar de niveles uniformes de volumen realizándose ajustes automáticos para cada canal.



1 Seleccione **AUDIO**.



2 Seleccione **Volumen automático**.



3 Seleccione **Encendido** o **Apagado**.




4 Regresar al menú anterior.



Regresar a la pantalla del televisor.

## VOZ CLARA II

Como diferencia el registro de sonidos de los otros, logra que la calidad de sonido de las voces sea mejor



- 1 Seleccione **AUDIO**.
- 2 Seleccione **Voz Clara II**.
- 3 Seleccione **Encendido o Apagado**.

### Ajuste del nivel de la función Voz Clara II con la selección Encendido

- 4 Seleccione **Nivel**.
- 5 Realice los ajustes adecuados.
- 6 Regresar al menú anterior.
- 7 Regresar a la pantalla del televisor.

# CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

## AJUSTE DE BALANCE



Puede ajustar el balance de sonido de las bocinas a los niveles que desea ud.



- 1   Seleccione **AUDIO**.
- 2   Seleccione **Balance**.
- 3   Realice los ajustes adecuados.
- 4  Regresar al menú anterior.
- 5  Regresar a la pantalla del televisor.

## AJUSTES DE SONIDO PREESTABLECIDOS (MODO DE AUDIO)

Modo de audio le permite disfrutar del mejor sonido sin ningún ajuste especial porque la televisión configura las opciones de sonido apropiadas según el contenido del programa.



Seleccione **AUDIO**.



Seleccione **Modo de audio**.



Seleccione **Estándar, Música, Cine, Deporte o Juego**.



Regresar al menú anterior.



Regresar a la pantalla del televisor.

■ **Estándar, Música, Cine, Deporte, Juego** son prefijados para la buena calidad de sonido en la fábrica.

■ También ud. puede hacer el cambio a Modo de audio en el menú **Q. MENÚ**.

■ **Estándar**: ofrece sonido de calidad estándar.

■ **Música**: optimiza el sonido para escuchar música.

■ **Cine**: optimiza el sonido para disfrutar películas.

■ **Deporte**: optimiza el sonido para disfrutar eventos deportivos.

■ **Juego**: optimiza el sonido para jugar con videojuegos.

# CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

## AJUSTE DE SONIDO - MODO USUARIO

Usted puede ajustar sonidos agudos y bajos a los niveles de su preferencia.



- 1 Seleccione **AUDIO**.
- 2 Seleccione **Modo de audio**.
- 3 Seleccione **Estándar, Música, Cine, Deporte o Juego**.
- 4 Seleccione **Sonido Infinito, Agudos o Graves**.
- 5 Realice los ajustes adecuados.
- 6 Regresar al menú anterior.
- Regresar a la pantalla del televisor.


■ Si la calidad del sonido o volumen no es el nivel que usted desea, le recomendamos que use por separado un sistema de teatro en casa o un amplificador para distintos entornos de usuario.

■ Si selecciona "Voz Clara II - Encendido", La característica Infinite Sound no funciona

■ **Sonido Infinito:** Infinite Sound es una tecnología de procesamiento de sonido propiedad de LG que logra un sonido envolvente 5.1 con sólo dos altavoces frontales.

# REAJUSTE DE AUDIO

Las configuraciones de los modos de sonido seleccionados vuelven a las configuraciones predeterminadas de fábrica.



1 Seleccione **AUDIO**.

2 Seleccione **Restablecer**.

3 Seleccione **Sí**.

4 Inicialice el valor ajustado.

Regresar a la pantalla del televisor.

# SALIDA DE AUDIO DIGITAL

Esta función permite configurar Dolby Digital/PCM para conectar salidas de audio.

Si se selecciona "Salida de audio digital - Automático" cuando Dolby Digital está disponible, la salida SPDIF (Formato de interfaz digital Sony/Philips) es Dolby Digital.

Si se selecciona "Salida de audio digital - Automático" cuando Dolby Digital no está disponible, la salida SPDIF es PCM (Modulación por impulsos codificados).



1 Seleccione **AUDIO**.

2 Seleccione **Salida de audio digital**.

3 Seleccione **Automático** o **PCM**.

4 Regresar al menú anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.


Elemento	Entrada de audio	Salida de audio digital
Automático	MPEG	PCM
(Parlantes encendidos)	DD	DD
	HE-AAC	PCM
Automático	MPEG	PCM
(Parlantes apagados)	DD	DD
	HE-AAC	DD
PCM	PCM	PCM


Para establecer "SALIDA SPDIF - Dolby Digital" en la señal de entrada DTV, seleccione "Salida de audio digital - Automático" y "Parlantes de TV - Apagado".

# CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

## DISPOSICIÓN DE BOCINAS DE TV


Si desea usar un sistema externo Hi-Fi o SRS System, apague los parlantes internos del televisor.



- 1  Seleccione **AUDIO**.
- 2  Seleccione **Bocinas de TV**.
- 3  Seleccione **Encendido** o **Apagado**.
- 4  Regresar al menú anterior.
-  Regresar a la pantalla del televisor.

## DISFRUTE DE LA TRANSMISIÓN ESTÉREO/SAP

Solo para análogos: este televisor puede recibir programas de estéreo MTS y de cualquier SAP (programa de audio secundario) que acompañe el programa de estéreo si la estación transmite una señal de sonido adicional. El sonido mono se utiliza automáticamente si se transmite solo en mono.



### Televisor análogo



Seleccione SAP.



Seleccione MONO,  
**ESTÉREO** o SAP.



Regresar a la pantalla del televisor.

### Televisor digital



Seleccione **Multi Audio**.



Seleccione otro idioma.




Regresar a la pantalla del televisor

# CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

## IDIOMA DEL AUDIO

Esta función opera sólo en modo DTV.



1 Seleccione **OPCIÓN**.



2 Seleccione **Lenguaje**.



3 Seleccione **Lenguaje de Audio**.



4 Seleccione su idioma deseado.




5 Regresar al menú anterior.



Regresar a la pantalla del televisor.

# SELECCIÓN DEL LENGUAJE EN LA PANTALLA

Los menús pueden ser mostrados en la pantalla en el idioma inicial seleccionado.




- 1 Seleccione **OPCIÓN**.
- 2 Seleccione **Language**
- 3 Seleccione **Idioma del menú (Language)**.
- 4 Seleccione su idioma deseado.  
De aquí en adelante la exhibición en la pantalla  
aparecerá en el idioma seleccionado.
- 5 Regresar al menú anterior.
- Regresar a la pantalla del televisor.

# CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

## SUBTÍTULOS

### Sistemas de texto oculto de programas analógicos

Se debe proporcionar subtítulos para ayudar a ver TV a las personas que no escuchan. Seleccione un modo de subtitulado para visualizar la información de subtitulado si el programa lo proporciona. El subtitulado análogo visualiza información en cualquier posición de la pantalla y se trata generalmente del cuadro de diálogo del programa. El subtitulado o el texto, si la estación los proporciona, serían aconsejables para los canales digitales o análogos de la antena o cable. Este televisor está programado para memorizar el modo de subtitulado o texto que fue configurado la última vez que apagó el equipo. Esta función sólo está disponible cuando Modo Subtítulos está definido en Encendido.



- 1 Seleccione **OPCIÓN**.
- 2 Seleccione **Subtítulo**.
- 3 Seleccione **Modo-Encendido**.
- 4 Seleccione **Análogo**.
- 5 Seleccione **Subtit.1 - 4, Texto1 - 4**.
- 6 Regresar al menú anterior.
- Regresar a la pantalla del televisor.

#### ■ SUBTÍTULO

Término que se utiliza para las palabras que aparecen en la parte inferior de la pantalla de la televisión; Se trata normalmente de las partes de audio del programa que se proporcionan para las personas con deficiencias auditivas.

#### ■ TEXTO


Término que se utiliza para las palabras que aparecen en un gran marco negro y que cubren casi toda la pantalla; Se trata normalmente de los mensajes proporcionados por el proveedor del programa.

## Sistemas de texto oculto de programas digitales

Seleccione el idioma en el que desea que aparezcan los textos ocultos de DTV.

Sólo podrán escogerse otros idiomas para las fuentes digitales si están incluidos en el programa.

Esta función sólo está disponible cuando Modo Subtítulos está definido en Encendido.



- 1 Seleccione **OPCIÓN**.
- 2 Seleccione **Subtítulo**.
- 3 Seleccione **Modo-Encendido**.
- 4 Seleccione **Digital**.
- 5 Seleccione su idioma deseado.
- 6 Regresar al menú anterior.
- Regresar a la pantalla del televisor.

# CONFIGURACIÓN HORARIA


## PROGRAMACION DEL RELOJ

### Configuración Auto del Reloj

El tiempo se selecciona automáticamente desde una señal de canal digital.

La señal del canal digital incluye información de la hora actual proporcionada por la emisora que transmite.

Si la hora actual es incorrecta, puede ajustar manualmente el reloj mediante la función de reloj automático.



- 1 Seleccione **HORA**.
- 2 Seleccione **Reloj**.
- 3 Seleccione **Automático**.
- 4 Seleccione la zona horaria de su área de recepción.
- 5 Seleccione Automático, Apagado, Encendido, dependiendo de si su región hace o no uso del Horario de verano (según los modelos).
- 6 Regresar al menú anterior.
- 7 Regresar a la pantalla del televisor.

## Configuración Manual del Reloj

Si la hora actual programada esta equivocada, restablezca el reloj manualmente.




- 1 Seleccione **HORA**.
- 2 Seleccione **Reloj**.
- 3 Seleccione **Manual**.
- 4 Seleccione bien el año, el mes, la fecha, la hora o el minuto
- 5 Ajustar bien el año, el mes, la fecha, la hora o el minuto
- 6 Regresar al menú anterior.
- Regresar a la pantalla del televisor.

# CONFIGURACIÓN HORARIA

## AJUSTES DE ENCENDIDO/ APAGADO AUTOMÁTICO DEL TEMPORIZADOR

El temporizador apagado cambia la unidad automáticamente al modo de espera en el tiempo prefijo. La función de apagado se invalida en la función de encendido si ambos están configurados para el mismo tiempo. La unidad debe estar en el modo de espera para que funcione el temporizador encendido.

Después de dos horas de que está cambiada la unidad por la función de encendido, se cambiará al modo de espera automáticamente si no haya presionado ningún botón.



1 Seleccione **HORA**.



2 Seleccione **Hora de Apagado** o **Hora de Encendido**.



3 Seleccione **Repetir**.



4 Seleccione **Apagado, Una vez, Diariamente, De Lun. - Vie., Lun.-Sáb., Sáb.-Dom. o Domingo**.



5 Seleccione y ajustar **Hora o Minuto**.



6 Regresar al menú anterior.



7 Regresar a la pantalla del televisor.

■ Para cancelar la función de **Hora de Apagado /Hora de Encendido**, seleccionar Apagado.

■ Sólo para la función Hora de Encendido



8 Seleccione **Entrada**.



9 Seleccione la fuente de entrada deseada.



10 Si selecciona **TV**:  
Selezione el canal que deseas.




11 Regresar al menú previo.

# CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO

La Hora del Apagador para Dormir apaga el TV después de un tiempo prefijado.

Si apaga el TV después de haber programado la hora del Apagador para dormir, el ajuste se borrará.



1 Seleccione **HORA**.

2 Seleccione **Temporizador**.

3 Realice los ajustes adecuados..

4 Regresar al menú anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.

■ Para cancelar **Temporizador**, seleccione **Apagado**.

■ También ud. puede hacer la Temporizador con el menú **Q. MENÚ**.

# CONTROL PATERNO /CLASIFICACIONES

Es posible utilizar el control paterno para bloquear los canales específicos, las clasificaciones y otras fuentes de visualización.


La función del control paterno (V-Chip) se utiliza para bloquear la visualización de un programa que se basa en las clasificaciones enviadas por la emisora. La configuración por defecto permite ver todos los programas. Es posible bloquear la visualización según el tipo de programa y las categorías que se quieran bloquear. También es posible bloquear la visualización de todos los programas durante un período de tiempo. Para utilizar esta función, debe hacer lo siguiente:

1. Configure las clasificaciones y las categorías que desee bloquear.
2. Especifique una contraseña.

## ESTABLECER CONTRASEÑA Y BLOQUEO DEL SISTEMA

### Configuración de su Contraseña

Le deja configurar el esquema de bloqueo para bloquear unos canales especificados, clasificación y fuentes de vista. Una contraseña es requerida para acceder a este menú si el sistema de bloqueo está activado.




- 1 Seleccione  
**BLOQUEAR**.
- 2 Meter la contraseña

- Entre la contraseña requerida.
- La TV está configurada con la contraseña inicial "0-0-0-0"
- Si usted olvida su contraseña, presione "0-3-2-5" en el control remoto

## Establecer Contraseña

Cambie la contraseña introduciendo dos veces una nueva.



1 Seleccione **BLOQUEAR**.

2 Meter la contraseña.

3 Seleccione **Fijar Contraseña**.

4 Escoja 4 dígitos para su **Nueva** contraseña e introdúzcalos.  
Después de introducir los 4 dígitos,  
vuelva a hacerlo en el campo  
**Confirmar**.



5 Regresar al menú anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.

# CONTROL PATERNO / CLASIFICACIONES

## Bloqueo Del Sistema

Activa o desactiva el estado de bloqueo establecido con anterioridad.



1 Seleccione **BLOQUEAR**.



2 Meter la contraseña.



3 Seleccione **Sist. de Bloqueo**.



4 Seleccione **Encendido o Apagado**.



5 Regresar al menú anterior.





Regresar a la pantalla del televisor.

■ Al seleccionarlo, activara el Bloqueo del sistema.

# BLOQUEO DE CANALES

Bloquea cualquier canal que no deseé visualizar o que no desea que sus hijos puedan ver.




- 1 Seleccione **BLOQUEAR**.
- 2 Meter la contraseña.
- 3 Seleccione **Bloquear Canales**.
- 4 Seleccione un canal para bloquear o desbloquear.
- 5 Bloquear o desbloquear un canal.
- 6 Regresar al menú anterior.
- Regresar a la pantalla del televisor.

■ Si el canal esta bloqueado, ponga la contraseña para desbloquear temporalmente.

# CONTROL PATERNO / CLASIFICACIONES

## CLASIFICACIÓN


Bloquea películas conforme a los límites de clasificación especificados, de tal forma que los niños no puedan ver ciertas películas. Puede configurar este límite para que bloquee todas las películas cuya clasificación sea superior a un nivel especificado. Tenga presente que este límite sólo será aplicable a las películas que aparezcan en TV, no a los propios programas de TV, como series de TV.



- 1 Seleccione **BLOQUEAR**.
- 2 Meter la contraseña.
- 3 Seleccione **Clasificación**.
- 4 Seleccione la opción deseada.
- 5 Regresar al menú anterior.
- Regresar a la pantalla del televisor.

# BLOQUEO DE ENTRADA EXTERNA

Le permite bloquear una entrada.



1 Seleccione **BLOQUEAR**.

2 Meter la contraseña.

3 Seleccione **Bloqueo de entradas**.

4 Seleccione una fuente.

5 Seleccione **Apagado o Encendido**



6 Regresar al menú anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.

# CONTROL PATERNO / CLASIFICACIONES

## BLOQUEO DE TECLAS

Esta función puede usarse para prevenir visualizaciones no autorizadas bloqueando los controles del panel frontal, por lo que sólo puede usarse con el control remoto. Este televisor está programado para recordar la última opción definida, incluso si apaga el televisor.



1 Seleccione **BLOQUEAR**.



2 Meter la contraseña.



3 Seleccione **Bloqueo de entradas**.



4 Seleccione **Apagado o Encendido**



5 Regresar al menú anterior.



Regresar a la pantalla del televisor.

- En Bloqueado Encendido, si la unidad está apagada, presione el botón  $\textcircled{O}$  /  $\textcircled{I}$ , INPUT, CH ( $\wedge \vee$ ) de la unidad o los botones de POWER, INPUT, CH ( $\wedge \vee$ ) o números del control remoto.
- Con Bloqueo de Teclas Encendido, se aparecerá '▲ Bloqueo de Teclas' en la pantalla si cualquier botón del panel frontal ha presionado cuando mira la unidad.

# APÉNDICE

## LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Funcionamiento anómalo	
El control remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verifique para ver si hay algún objeto entre el producto y el control remoto causando la obstrucción. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al televisor. Están puestas las baterías con la polaridad correcta (+con + y -con -)?</li><li>■ Está correcta la configuración del modo remoto de la operación: TV, VCR etc.? * Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.</li><li>■ Ponga nuevas baterías.</li></ul>
La TV se apaga repentinamente	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Está configurado el tiempo para dormir?</li><li>■ Verifique las configuraciones de control de la potencia. La potencia interrumpida.</li><li>■ El Televisor se apagará automáticamente en 15 minutos en caso de que no haya señal.</li></ul>
Problemas de video Verifique	
No imagen No sonido	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verifique si el producto está encendido.</li><li>■ Intente otro canal. El problema puede ser con la transmisión.</li><li>■ Está metido el cordón de alimentación dentro del tomacorriente de la pared?</li><li>■ Verifique la dirección y/o la ubicación de su antena.</li><li>■ Pruebe el tomacorriente, enchufe un cordón de alimentación de otro producto en el tomacorriente donde estaba enchufado el cordón de alimentación del producto.</li></ul>
La imagen aparece lentamente después de encender la TV	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Es normal, la imagen es muda durante el proceso de inicio del producto. Favor de contactar a su centro de servicio, si la imagen no aparece cinco minutos después.</li></ul>
Color o imagen deficiente, o No color	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ajuste Color en la opción del menú.</li><li>■ Mantenga una distancia suficiente entre el producto y el VCR.</li><li>■ Intente otro canal. El problema puede ser con la transmisión.</li><li>■ Están instalados apropiadamente los cables de video?</li><li>■ Active cualquier función para restablecer el brillo de la imagen.</li></ul>
Barra horizontal/vertical o imagen temblante	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verifique la interferencia local como aparatos eléctricos o herramientas de potencia.</li></ul>
Recepción pobre en algunos canales	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Estación o cable con problemas experimentales, sintonice a otra estación.</li><li>■ Si la señal de estación es débil, reubique la antena para recibir estación más débil.</li><li>■ Verifique las fuentes de la interferencia posible.</li></ul>
Líneas o rayas en las imágenes	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verifique la antena (Cambio la dirección de la antena).</li></ul>
No hay recepción de imagen al conectar la toma HDMI	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Si un cable HDMI no admite HDMI de alta velocidad, puede provocar parpadeos o no mostrar la imagen. Si este es el caso, utilice cables recientes que admitan HDMI de alta velocidad.</li></ul>

# APÉNDICE

Problemas de audio	
No salida de una de las bocinas	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ajuste el Balance en la opción del menú.</li></ul>
Sonido raro desde interior del producto	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Un cambio en la ambiente de humedad o temperatura puede causar un sonido raro cuando enciende o apaga el producto y esto no significa la falla del producto.</li></ul>
No hay sonido al conectar tomas HDMI/USB	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Compruebe el cable HDMI de alta velocidad.</li><li>■ Verifique que el cable USB admite la versión 2,0.</li><li>■ Lea archivos MP3 normales.</li></ul>
	<p>* Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.</p>

Problemas del modo PC	
La señal está fuera del rango (Formato no válido)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ajuste la resolución, la frecuencia horizontal o vertical.</li><li>■ Verifique la fuente de la entrada.</li></ul>
Barra o raya vertical en el fondo, ruido horizontal y posición incorrecta	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Ponga a trabajar auto-configuración o ajuste el reloj, la fase o la posición H/V. (opción)</li></ul>
El color de pantalla es inestable o color único	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Verifique el cable de señal. Reinstale la tarjeta de video de la PC.</li></ul>
Al conectar el cable HDMI al PC, no se transmitirá el audio.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Examine el manual de la tarjeta gráfica del PC para chequear si ésta admite audio HDMI y como ajustarla correctamente.</li></ul>

Problemas de la lista de películas	
El archivo no aparece en la lista de películas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Revisar si su extensión está admitida.</li> </ul>
Se indica el mensaje "Este archivo no es válido" o el audio funciona con normalidad pero el video no lo hace.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Revise si el archivo se lee con normalidad en el PC. (Chequee si el archivo está dañado).</li> <li>■ Revise si su resolución está admitida.</li> <li>■ Revise si el códec de video/audio está admitido.</li> <li>■ Revise si la velocidad de imagen está admitida.</li> </ul>
Se indica el mensaje "Audio no compatible" o el video funciona con normalidad pero el audio no lo hace..	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Revise si el archivo se lee con normalidad en el PC. (Chequee si el archivo está dañado).</li> <li>■ Revise si el códec de audio está admitido.</li> <li>■ Revise si la velocidad de bits está admitida.</li> <li>■ Revise si la frecuencia de muestreo está admitida.</li> </ul>
Los subtítulos no funcionan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Revise si el archivo se lee con normalidad en el PC. (Chequee si el archivo está dañado).</li> <li>■ Revise si el archivo de video y el de subtítulos tienen el mismo nombre.</li> <li>■ Revise si el archivo de video y el de subtítulos están situados en la misma carpeta.</li> <li>■ Revisar si el archivo de subtítulos está admitido.</li> <li>■ Revisar si el idioma está admitido. (Al abrir el archivo de subtítulos en el Bloc de notas, podrá chequear el idioma del archivo de subtítulos).</li> </ul>

# APÉNDICE

## MANTENIMIENTO

Las malfunciones anticipadas pueden ser prevenidas. La limpieza regular y cuidadosa puede extender la suma de tiempo que ud. va a tener su nueva TV. Asegurese apagar la TV y desenchufar el cordón de alimentación antes de empezar cualquier tipo de limpieza.

### Limpiando la pantalla

- 1 Aquí hay una buena manera para mantener su pantalla limpia por un tiempo. Moje una tela suave en una mezcla de agua tibia con un poco de suavizante de ropa, o detergente de platos. Escurra la tela hasta que esté casi seca, luego limpie la pantalla con ella.
- 2 Asegurese que no haya exceso de agua por la pantalla, luego dejela secar por el aire antes de encender su TV.

### Limpiando el gabinete

- Para remover la suciedad o polvo, limpie el gabinete con una tela suave, seca y sin pelusa.
- Favor de asegurarse no usar una tela mojada.

### Ausencia Extendida

#### ⚠ PRECAUCIÓN

- Si ud. espera dejar su TV por un tiempo largo (como las vacaciones), será buena idea desenchufar el cordón de alimentación para proteger la TV contra el daño posible por alguna descarga eléctrica.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELOS		47LX9500 (47LX9500-SA)	55LX9500 (55LX9500-SA)
Dimensiones (Ancho x Altura x Profundidad)	incluyendo la base	1 085,9 mm x 710,6 mm x 255,0 mm (42,7 pulgadas x 27,9 pulgadas x 10,0 pulgadas)	1 255,8 mm x 805,0 mm x 255,0 mm (49,4 pulgadas x 31,6 pulgadas x 10,0 pulgadas)
	excluyendo la base	1085,9 mm x 654,2 mm x 31,6 mm (42,7 pulgadas x 25,7 pulgadas x 1,2 pulgadas)	1 255,8 mm x 749,6 mm x 31,6 mm (49,4 pulgadas x 29,5 pulgadas x 1,2 pulgadas)
Peso	incluyendo la base	26,7 kg (58,8 libras)	32,7 kg (72,0 libras)
	excluyendo la base	22,1 kg (48,7 libras)	28,1 kg (61,9 libras)

Potencia requerida	AC 100-240V ~ 50/60Hz
Sistema de la TV	NTSC, PAL-M/N, SBTVD
Cobertura de programas	VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-135
Impedancia de Antena Externa	75 Ω
	0 °C - 40 °C (32 °F - 104°F)
	Menor que 80%
	-20 °C - 60 °C (-4 °F - 140°F)
Condición de ambiente	Menor que 85%
Humedad de operación	
Temp. para almacenar	
Humedad para almacenar	

- Las especificaciones mostradas arriba se pueden cambiar sin previo aviso para la mejora de calidad.

## CÓDIGOS DE IR

Código (Hexá)	Función	Nota	Código (Hexá)	Función	Nota
08	⊕	Botón control Remoto (Encendido/apagado)	D6	TV	Código discreto IR (TV de entrada)
45	Q.MENU	Botón control Remoto	C4	POWER ON	Código discreto IR
43	MENU	Botón control Remoto			(Sólo encendido)
OB	INPUT	Botón control Remoto	C5	POWER OFF	Código discreto IR
10-19	Tedas de números 0-9	Botón control Remoto			(Sólo apagado)
4C	- (Guion)/LIST	Botón control Remoto	5A	AV1	Código discreto IR
1A	QVIEW	Botón control Remoto			(AV1 de entrada)
09	MUTE/DELETE	Botón control Remoto	D0	AV2	Código discreto IR
02	VOL +	Botón control Remoto			(AV2 de entrada)
03	VOL -	Botón control Remoto	BF	COMPONENT1	Código discreto IR
00	CH ^	Botón control Remoto			(Componente1 de entrada)
01	CH v	Botón control Remoto	D4	COMPONENT2	Código discreto IR
1E	FAV/MARK	Botón control Remoto			(Componente2 de entrada)
40	^	Botón control Remoto	D5	RGB-PC	Código discreto IR
41	v	Botón control Remoto			(RGB-PC de entrada)
07	<	Botón control Remoto	CE	HDMI1	Código discreto IR
06	>	Botón control Remoto			(HDMI1 de entrada)
44	ENTER	Botón control Remoto	CC	HDMI2	Código discreto IR
28	BACK	Botón control Remoto			(HDMI2 de entrada)
79	RATIO	Botón control Remoto	E9	HDMI3	Código discreto IR
9E	LIVE TV	Botón control Remoto			(HDMI3 de entrada)
95	ENERGY SAVING	Botón control Remoto	DA	HDMI4	Código discreto IR
7E	SIMPLINK	Botón control Remoto			(HDMI4 de entrada)
AA	INFO	Botón control Remoto	76	Ratio 4:3	Código discreto IR
30	AV MODE	Botón control Remoto			(Sólo modo 4:3)
0F	TV	Botón control Remoto	77	Ratio 16:9	Código discreto IR
59	NETCAST	Botón control Remoto			(Sólo modo 16:9)
5B	EXIT	Botón control Remoto	AF	Ratio Zoom	Código discreto IR
72	RED	Botón control Remoto			(Sólo modo Zoom)
71	GREEN	Botón control Remoto	B1	■	Botón control Remoto
63	YELLOW	Botón control Remoto	B0	▶	Botón control Remoto
61	BLUE, L/R SELECT	Botón control Remoto	BA		Botón control Remoto
BD	REC	Botón control Remoto	8F	◀	Botón control Remoto
AB	GUIDE	Botón control Remoto	8E	▶	Botón control Remoto
DC	3D	Botón control Remoto			

\* Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.

## APÉNDICE


### CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVO EXTERNO DEL CONTROL

El puerto RS-232 permite conectar el conector de entrada RS-232C a un dispositivo de control externo (como una computadora o un sistema de control de A/V) para controlar en forma externa las funciones del televisor.

Nota: El RS-232 de esta unidad está diseñado para ser utilizado con hardware y software de control de RS-232 de terceros. Las instrucciones que aparecen a continuación se entregan para servir de ayuda con el software de programación o para probar la funcionalidad del uso de software telenet.

#### Tipo del Conector; Macho D-Sub 9-Pines

No.	Pin Name
1	No conexión
2	RXD (Recepción de datos)
3	TXD (Transmisión de datos)
4	DTR (Lado DTE listo)
5	GND
6	DSR (Lado DCE listo)
7	RTS (Listo para enviar)
8	CTS (Aprobado para enviar)
9	No Conexión





#### Comunicación de los Parámetros

- Velocidad de banda : 9 600 b/s (UART)
- Longitud de datos : 8 bits
- Paridad : No se aplica
- Bit de detención : 1 bit
- Código de comunicación : Código ASCII
- Use un cable cruzado (reverso).

#### ! NOTA

- Este producto posee resonancia de comando en el Comando RS-232C.

## Configuraciones de RS-232C



## Configuración de ID

Use esta función para especificar un número de ID de la unidad.

Refiérase a "Mapeo de datos reales".



1 Seleccione **OPCIÓN**.

2 Seleccione **ID del Televisor**.

3 Seleccione el número deseado de ID del monitor. Rango de ajuste de ID del Televisor 1 - 99.

4 Regresar al menú anterior.

Regresar a la pantalla del televisor.

### Mapeo de datos reales

0 Paso 0

...

A Paso 10 (ID del Televisor 10)

...

F Paso 15 (ID del Televisor 15)

10 Paso 16 (ID del Televisor 16)

...

63 Paso 99 (ID del Televisor 99)

64 Paso 100

# APÉNDICE

## Lista de Referencia de los Comandos

	COMANDO 1	COMANDO 2	DATO (Hexadecimal)
01. Alimentación	k	a	00 - 01
02. Selección de entrada	x	b	► P187
03. Aspecto de pantalla	k	c	► P187
04. Modo Pantalla	k	d	00 - 01
05. Silenciamiento de volumen	k	e	00 - 01
06. Control de volumen	k	f	00 - 64
07. Contraste	k	g	00 - 64
08. Brillo	k	h	00 - 64
09. Color	k	i	00 - 64
10. Tinte	k	j	00 - 64
11. Nitidez	k	k	00 - 64
12. Selección de OSD	k	l	00 - 01
13. Modo bloqueado de control remoto	k	m	00 - 01
14. Agudos	k	r	00 - 64
15. Graves	k	s	00 - 64
16. Balance	k	t	00 - 64
17. Temperatura de Color	x	u	00 - 64
18. Ahorro de energía	j	q	► P188
19. Auto Configuración	j	u	► P188
21. Agr./Eli. de canal	m	b	00 - 01
22. Botones	m	c	► P189
23. Luz de fondo	m	g	00 - 64

	COMANDO1	COMANDO2	DATO 00 (Hexadecimal)	DATO 01 (Hexadecimal)
20 Sintonización de canales	m	a	Programa físico alto	Programa mayor bajo
	DATO 02 (Hexadecimal)	DATO 03 (Hexadecimal)	DATO 04 (Hexadecimal)	DATO 05 (Hexadecimal)
	mayor bajo	menor alto	menor bajo	atributo

## Protocolo de Transmisión /Recepción

Transmisión
[Comando1][Comando2][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]
[Comando 1] : Primer comando para controlar la TV.(j,k,m o x)
[Comando 2] : Segundo comando para controlar la TV.
[ID del Televisor]: Ud. puede ajustar la ID de unidad para seleccionar el número deseado de ID de la TV en el menú Especial. Rango de ajuste es de 1 a 99. Cuando seleccione la ID de unidad '0', cada TV conectada será controlada. ID de unidad está indicado en decimal (1 - 99)en el menú en Hexadecimal (0x0 - 0x63) en la transmisión/recibiendo el protocolo.
[DATO] : Para transmitir los datos de comando.
Transmite el dato 'FF' a leer estados de comando [Cr] : Retorno Código ASCII como '0x0D'
[ ] : Código ASCII como 'espacio (0x20)'
* En este modelo, el televisor no enviará el estado durante el modo apagado.
Reconocimiento de OK
[Comando2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
La TV transmite ACK (reconocimiento)basando en este formato cuando recibe un dato normal. En este momento, si el dato está en el modo de leer, esto indica el estado de dato actual. Si el dato está en el modo de escribir, esto regresa los datos de la computadora.
* En este modelo, el televisor no enviará el estado durante el modo apagado.
* Formato de datos [Comando 2] : Use como comando.
[ID del Televisor] : Use el carácter pequeño, si la ID definida es 10, enviará '0';a'
[DATO] : Use el carácter pequeño, si los datos son 0 x ab, enviará 'a';b'
[OK] : Use el carácter grande
Reconocimiento de NG
[Comando2][ ][ID del Televisor][ ][NG][Data][x]
La TV transmite ACK (reconocimiento)basando en este formato cuando recibe un dato anormal de funciones no-viable o errores de comunicación.
Dato1: Código ilegal.
Dato2: Función no soportada.
Dato3: Esperar más tiempo.
* En este modelo, el televisor no enviará el estado durante el modo apagado.
* Formato de datos
[Comando 2] : Use como comando.
[ID del Televisor] : Use el carácter pequeño, si la ID definida es 10, enviará '0';a'
[DATO] : Use el carácter pequeño, si los datos son 0x ab, enviará 'a';b'
[NG] : Use el carácter grande

## 01. Alimentación (Comando: k a)

Para controlar la potencia Encendida/Apagada de la TV.

Transmisión [k][a][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]

Dato 00 : Apagado Dato 01 : Encendido

Reconocimiento [a][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Data][x]

\* Si otras funciones transmiten datos 'FF' basados en este formato, el reconocimiento de retroalimentación de datos, presenta un estado acerca de cada función.

\* En este modelo, el televisor enviará la información después de la finalización del procesamiento de encendido.

Es posible que exista un retraso entre el comando y la información.

## 02. Selección de entrada (Comando: x b) (según los modelos)

Para seleccionar la fuente de entrada para la TV.

Transmisión [x][b][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]

Dato 00: DTV (Antena)

Dato 10: Análogo (Antena) Dato 11: Análogo (Cable)

Dato 20: AV1 Dato 21: AV2

Dato 40: Componente 1 Dato 41: Componente 2

Dato 60: RGB-PC Dato 90: HDMI1

Dato 91: HDMI2 Dato 92: HDMI3

Dato 93: HDMI4

Reconocimiento [b][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Data][x]

## 03. Aspecto de pantalla (Comando: k c)

Para ajustar el formato de la pantalla.

Transmisión [k][c][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]

Dato 01: 4:3 09: Sólo búsqueda

02: 16:9 10: Zoom cine1

04: Zoom :

05: Zoom2

06: Por Programa 1F: Zoom cine16

Reconocimiento [c][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Data][x]

## 04. Modo Pantalla (Comando: k d)

Para seleccionar modo de pantalla encendido/apagado.

Transmisión [k][d][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]

Dato 00: Modo apagado de pantalla

(Imagen encendida) Video-out Mute off

Dato 01: Modo encendido de pantalla (Imagen apagada)

Dato 10: Video-out Mute on

Reconocimiento [d][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Data][x]

\* Sólo en el caso de que la función Silencio de la salida de video esté activada, el televisor mostrará la visualización en pantalla (OSD). Pero en el caso de que la función Silencio de la salida de video esté desactivada, el televisor no mostrará la visualización en pantalla (OSD).

## 05. Silenciador de volumen (Comando: k e)

Para controlar el encendido/apagado del silenciador de volumen. También puede ajustar el silenciador utilizando el botón MUTE en el control remoto.

Transmisión [k][e][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]

Dato 00: Encendido del silenciador de volumen (Sin volumen)

Dato 01: Apagado del silenciador de volumen (Con volumen)

Reconocimiento [e][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Data][x]

## 06. Control de volumen (Comando: k f)

Para ajustar el volumen.

También puede ajustar el volumen con los botones de volumen en el control remoto.

Transmisión [k][f][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]

Dato Min: 00 - Max: 64 (\*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales'.

Reconocimiento [f][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Data][x]

## 07. Contraste (Comando: k g)

Para ajustar el contraste de la pantalla.

También puede ajustar el contraste en el menú Imagen.

Transmisión [k][g][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]

Dato Min: 00 - Max: 64 (\*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales'.

Reconocimiento [g][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Data][x]

## 08. Brillo (Comando: k h)

Para ajustar el brillo de la pantalla.

También puede ajustar el brillo en el menú Imagen.

Transmisión [k][h][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]

Dato Min: 00 - Max: 64 (\*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales'.

Reconocimiento [h][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Data][x]

## 09. Color (Comando: k i)

Para ajustar el color de pantalla.

También puede ajustar el brillo en el menú Imagen.

Transmisión [k][i][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]

Dato Min: 00 - Max: 64 (\*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales'.

Reconocimiento [i][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Data][x]

## 10. Tinte (Comando: k j)

Para ajustar el tinte de la pantalla.

Ud. puede ajustar el tinte en el menú Imagen.

Transmisión [k][j][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]

Dato Rojo : 00 - Verde : 64 (\*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales'.

Reconocimiento [j][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Data][x]

# APÉNDICE

## 11. Nitidez (Comando: k k)

Para ajustar la nitidez de la pantalla.

También puede ajustar la nitidez en el menú Imagen.

Transmisión [k][k][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]

Dato Min: 00 - Max: 64 (\*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales'

Reconocimiento [k][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Data][x]

## 12. Selección de OSD (Comando: k l)

Para seleccionar OSD (On Screen Display) encendido/apagado.

Transmisión [k][l][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]

Dato 00: Apagado de OSD, 01: Encendido de OSD

Reconocimiento [l][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Data][x]

## 13. Modo de bloqueo de control remoto

(Comando: k m)

Para bloquear los mandos del panel frontal en el monitor y en el mando a distancia.

Transmisión [k][m][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]

Dato 00: Bloquear Apagado, 01: Bloquear Encendido

Reconocimiento [m][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Data][x]

\* Si ud. no está usando el control remoto y tampoco los controles del panel frontal en la unidad, use este modo. Cuando la potencia principal enciende y apaga, el bloqueo de control remoto será liberado.

\* Si el Bloqueo de teclas está en el modo de espera, el televisor no se prenderá mediante el botón de POWER del control remoto ni del propio televisor.

## 14. Agudos (Comando: k r)

Para ajustar los agudos.

También puede ajustar los agudos en el menú audio.

Transmisión [k][r][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]

Dato Min: 00 - Max: 64 (\*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales'

Reconocimiento [r][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Data][x]

## 15. Graves (Comando: k s)

Para ajustar los graves.

También puede ajustar los graves en el menú audio.

Transmisión [k][s][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]

Dato Min: 00 - Max: 64 (\*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales'

Reconocimiento [s][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Data][x]

## 16. Balance (Comando: k t)

Para ajustar el balance.

También puede ajustar el balance en el menú audio.

Transmisión [k][t][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]

Dato Min: 00 - Max: 64 (\*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales'

Reconocimiento [t][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Data][x]

## 17. Temperatura de Color (Comando: k u)

Para ajustar la temperatura de color.

También puede ajustar la temperatura de color en el Menú Imagen.

Transmisión [k][u][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]

Dato 00: Medio 01: Frio 02: Cálido

Reconocimiento [u][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Data][x]

## 18. Ahorro de energía (Comando: j q)

Control de la función de Ahorro de Energía.

Transmisión [j][q][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]

Dato 00: Apagado Dato 01: Mínimo

Dato 02: Medio Dato 03: Máximo

Dato 04: Automático (dependiendo de los modelos)

Dato 05: Apagado de Pantalla

Reconocimiento [q][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Data][x]

## 19. Auto Configuración (Comando: j u)

Ajustar la posición de la imagen y reducir el temblor de la imagen en forma automática. La auto configuración sólo funciona con RGB-PC.

Transmisión [j][u][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]

Dato 01: Para configurar

Reconocimiento [u][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Data][x]

## 20. Sintonización de canales (Comando: m a)

Para sintonizar los canales en el siguiente número físico/mayor/menor.

Transmisión [m][a][ ][ID del Televisor][ ][Data00][ ][Data01][ ][Data02][ ][Data03][ ][Data04][ ][Data05][Cr]

Los canales digitales poseen un número de canal Físico, Mayor y Menor. El número Físico es el número de canal digital real, el Mayor es el número al cual el canal se debe asociar y el Menor es el subcanal. Dado que el sintonizador ATSC automáticamente asocia el canal al número Mayor, el número Físico no se requiere.

Dato 00: Número de canal físico

NTSC aéreo: 02 - 45, NTSC cable: 01, OE - 7D

ATSC aéreo: 01 - 45, ATSC cable: 01 - 87

Dato 01 & 02: Mayor número de canal

Dato 01: Bytes altos Dato 02: Bytes bajos

Se encuentran disponibles dos bytes para el Mayor y Menor, y normalmente sólo se usa el segundo byte.

Dato 03 & 04: Número de canal menor

No se necesita para NTSC.

Dato 05:	7 Imagen principal/ secundaria	6 Canal de dos/una parte	5 Uso de canal físico	4 Reservado	3	2	1	0	Step
	0 Principal	0 Dos	0 Uso	x	0	0	0	0	NTSC Air
	1 Secundaria	1 Uno	1 Sin uso	x	0	0	0	1	NTSC Cable
				x	0	0	1	0	ATSC Air
				x	0	0	1	1	ATSC Cable_std
				x	0	1	0	0	ATSC Cable_hrc
				x	0	1	0	1	ATSC Cable_irc
				x	0	1	1	0	ATSC cable_auto
				x	0	1	1	1	Reservado
				x	x	x	x	x	...
				x	1	1	1	1	Reservado

En la tabla anterior aparece el código binario que se debe convertir a Hexadecimal antes del envío. Por ejemplo: El código binario para sintonizar la sub-fuente en un canal de cable NTSC es "1000 0001", el cual se traduce a "81" en Hex.

\* 7º bit: Para qué fuente desea cambiar el canal.

\* 6º bit: Use un canal de dos partes o de una parte. En la mayoría de los casos use simplemente 0, ya que se ignora cuando se utiliza NTSC.

\* 5º bit: Use 0 con NTSC, ya que sólo puede utilizar el número de canal físico. Normalmente use 1 para ATSC, ya que la mayoría de las veces no importa cuál sea el número físico.

\* 4º bit: Ajuste en 0.

\* Bits 3-0: Elija el tipo de señal.

\* Ejemplos de comando de sintonización:

1. Sintonice en canal de cable análogo (NTSC) 35  
Dato 00 = Físico de 35 = 23

Dato 01 & 02 = Sin Mayor = 00 00

Dato 03 & 04 = Sin Menor = 00 00

Dato 05 = 0000 0001 en binario = 01

Total = ma 00 23 00 00 00 00 01

2. Sintonice en el canal local digital (ATSC) 30 - 3

Dato 00 = No se conoce el Físico = 00

Dato 01 & 02 = Mayor es 30 = 00 1E

Dato 03 & 04 = Menor es 3 = 00 03

Dato 05 = 0010 0010 en binario = 22

Total = ma 00 00 00 1E 00 03 22

## 21. Agr./Eli. de canal (Comando: m b)

Para agregar y eliminar canales.

Transmisión [m][b][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 00: Borrar programa Dato 01: Memorizar programa

Reconocimiento [b][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 22. Botones (Comando: m c)

Para mandar el código de botón remoto IR.

Transmisión [m][c][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Vea la página 183.

Reconocimiento [c][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

Cuando el televisor se encuentra en modo de espera, éste sólo podrá prenderse mediante el botón POWER del control remoto.

## 23. Luz de fondo (Comando: m g)

Para ajustar la luz trasera de la pantalla.

Transmisión [m][g][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min:0 - Máx:64(\*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales'.

Reconocimiento [g][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

# APÉNDICE

## AVISO SOBRE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO

Los siguientes ejecutables GPL y bibliotecas LGPL, MPL utilizados en este producto están sujetos a contratos de licencia GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1:

### GPL EXECUTABLES:

Linux kernel 2.6, busybox, e2fsprogs, jfsutils, lzo, msdos-1.1, mtd-utils, ntpclient, procps

### LGPL LIBRARIES:

Atk, cairo, directFB, ffmpeg, glib, GnuTLS, gtk+, iconv, libintl, libgcrypt, libgpg-error, libsoup, libusb, pango, uClibc, webkit

### MPL LIBRARIES:

Nanox, spidermonkey

LG Electronics le ofrece un código fuente en CD-ROM por un precio que cubre el costo de realizar dicha distribución, tal como el costo del soporte, el envío y el manejo si envía una petición por e-mail a LG Electronics: opensource@lge.com

Esta oferta es válida por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de distribución de este producto por parte de LG Electronics.

Así mismo, podrá encontrar la traducción de las licencias GPL, LGPL en la dirección  
<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html>,  
<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html>.

Este producto incluye software de fuente abierta

- ▶ boost C++: software developed by <http://www.boost.org> distributed under the Boost Software License, Version 1.0
- ▶ c-ares : copyright © 1998 by the Massachusetts Institute of Technology
- ▶ expat:
  - copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper
  - copyright © 2001-2007 Expat maintainers.
- ▶ fontconfig: copyright © 2001, 2003 Keith Packard
- ▶ freetype: copyright © 2003 The FreeType Project ([www.freetype.org](http://www.freetype.org)).
- ▶ ICU: copyright © 1995-2008 International Business Machines Corporation and others.
- ▶ libcurl: copyright © 1996 - 2008, Daniel Stenberg.
- ▶ libjpeg: This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group copyright © 1991 - 1998, Thomas G. Lane.
- ▶ libmng: copyright © 2000-2007 Gerard Juyn, Glenn Randers-Pehrson
- ▶ libpng: copyright © 1998-2008 Glenn Randers-Pehrson
- ▶ libupnp: copyright © 2000-2003 Intel Corporation
- ▶ libxml2 : copyright © 1998-2003 Daniel Veillard
- ▶ libxslt: copyright © 2001-2002 Daniel Veillard
- ▶ lua interpreter: copyright © 1994-2008 Lua.org, PUC-Rio
- ▶ md5: copyright © 1991-2, RSA Data Security, Inc

- ▶ openSSL:
  - cryptographic software written by Eric Young.
  - software written by Tim Hudson.
  - software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org>)
- ▶ pixman:
  - copyright © 1987, 1988, 1989, 1998 The Open Group
  - copyright © 1987, 1988, 1989 Digital Equipment Corporation
  - copyright © 1999, 2004, 2008 Keith Packard
  - copyright © 2000 SuSE, Inc.
  - copyright © 2000 Keith Packard, member of The XFree86 Project, Inc.
  - copyright © 2004, 2005, 2007, 2008 Red Hat, Inc.
  - copyright © 2004 Nicholas Miell
  - copyright © 2005 Lars Knoll & Zack Rusin, Trolltech
  - copyright © 2005 Trolltech AS
  - copyright © 2007 Luca Barbato
  - copyright © 2008 Aaron Plattner, NVIDIA Corporation
  - copyright © 2008 Rodrigo Kumpera
  - copyright © 2008 André Tupinambá
  - copyright © 2008 Mozilla Corporation
  - copyright © 2008 Frederic Plourde
- ▶ portmap: copyright © 1983,1991 The Regents of the University of California.
- ▶ tiff: copyright © 1987, 1993, 1994 The Regents of the University of California.
- ▶ tinyxml: copyright © 2000-2006 Lee Thomason
- ▶ xyssl:
  - Copyright © 2006-2008 Christophe Devine
  - Copyright © 2009 Paul Bakker
- ▶ zlib: copyright © 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

Por este documento se concede permiso, gratuito, a cualquier persona a obtener una copia de este software y los archivos de documentación asociados (el "Software"), para manipular el software sin restricciones, incluyendo, pero no limitándose al derecho de utilización, copia, modificación, fusionar, publicar, distribuir, conceder licencias o vender copias del Software y a permitir a estas personas que reciben el Software a hacerlo, sometiéndose a las siguientes condiciones:

EL SOFTWARE SE SUMINISTRA "TAL CUAL", SIN NINGÚN TIPO DE GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN. EN NINGÚN CASO, LOS TITULARES DE DERECHOS DE AUTOR O AUTORES SERÁN RESPONSABLES DE NINGUNA RECLAMACIÓN, DAÑO U OTRAS RESPONSABILIDADES, YA SEA EN UNA ACCIÓN DE CONTRATO, AGRAVIO O CUALQUIER OTRA FORMA, QUE SURJAN DE, DE O EN CONEXION CON EL SOFTWARE O DEL USO O DE OTROS TRATOS EN EL SOFTWARE.



**LG Electronics Argentina S.A.**

Life's Good

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Modelo :

Centro de Atención al Cliente

Número de serie :

0800-888-5454 (Cap. Fed. y GBA)

Casa Vendedora :

0810-555-5454 (Interior del País)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

**GARANTIZA: LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.**

**Especificaciones técnicas y de uso:** Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

### CONDICIONES DE INSTALACIÓN NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:

Remitirse al Manual de Instrucciones adjunto

### Condiciones de validez de la garantía:

**LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.** garantiza que el equipo será reparado sin cargo en los Servicios Técnicos autorizados.

A tales efectos, es imprescindible que:

1-El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

2-El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.

3-Serán causas de anulación de esta garantía

A) Uso impropio o distinto del uso doméstico.

B) Exceso o caída de tensión eléctrica, que implique uso en condiciones anormales.

C) Intervención del equipo por personal no autorizado por **LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.**

D) La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el manual de usuario.

4-La garantía carece de validez si se observa lo siguiente:

A) Falta de factura de compra original o falta de fecha de la misma.

B) Alteraciones y/o tachaduras en los datos del certificado de garantía, Nro. de serie del equipo o factura de compra

-No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

A) Roturas, golpes, ralladuras, caídas o accidentes de cualquier índole.

B) Defectos ocasionados por mojaduras, inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctricas.

C) Daños ocasionados por otros equipos interconectados al producto.

D) Daños ocasionados por las conexiones externas, derivadas de la instalación.

E) Daños ocasionados por el transporte del equipo en cualquiera de sus formas.

-En caso de falla, **LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.** asegura al comprador la reparación y/o reposición de las partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días. En caso que sea necesario el reemplazo de partes que deban ser importadas, el plazo de 30 días podrá extenderse y quedará condicionado a los plazos que la importación de dichas partes requiera de acuerdo a las normas vigentes de importación.

5 – Cualquier cuestión atinente a la presente garantía que pudiese derivar en un pleito, será resuelta ante la Justicia Ordinaria Nacional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

### IMPORTANTE:

a) Nos reservamos el derecho de efectuar cambios de diseños y/o modificaciones sin incurrir en compromiso alguno de incorporar estos cambios en los productos ya vendidos.

b) Las condiciones de instalación necesarias para el funcionamiento de los productos LG, con las especificaciones técnicas de indicación del producto para su correcta individualización, más la información para la solicitud de servicios u obtención de repuestos que figuran en el manual de instrucciones forman parte de esta garantía.-

### ADVERTENCIA:

a) El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por lo cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad respecto a nuestros productos;

b) Hacemos constar que estos productos han sido diseñados para uso familiar y/o individual, según sea el caso. Los usos comerciales, industriales o afectaciones de cualquier otro tipo no están amparados por esta garantía, no asumiendo en consecuencia los daños y perjuicios directos o indirectos que pudiera sufrir el comprador, usuarios o terceros.-

**LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.** no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudiera causar la mala instalación o uso indebido del equipo.

**LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.** asegura que este equipo cumple con las normas de seguridad eléctrica vigente SCI y M Res. 92/98(IRM / IEC)

**PLAZO:** Por el término de 1 (un) año a partir de la fecha de compra acreditada con factura del comprador original.  
Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos adquiridos en la República Argentina.