

# LG TONE PRO™

## HBS-750 用户手册 蓝牙® 立体声耳机

**Rev 3.0 CN**

保留所有权利。

LG Electronics Inc., 2014

使用产品前请先阅读使用说明，使用说明阅读后请保留备用。  
因印刷错误或信息表述不准确，需要对本手册进行任何修改或  
改动，只能由 LG Electronics Inc. 完成。

<b>执行标准</b>	信部无[2002] 353号 ETSI EN 300 328
<b>DATE</b>	2015. 05. 19

生产商(制造商):LG电子  
韩国京畿道平泽市  
振威面LG路222号

## 部件说明



## 包装盒内的物品



耳塞 (2 对)



USB 充电  
数据线



用户手册



理线圈  
(1 对)

## 规格

项目	描述
蓝牙® 规格	3.0 (耳机/免提/A2DP 模式)
电池	电池 3.7 V/195 mAh 锂离子聚合物电池 (充电限制电压: $4.2 \pm 0.05V$ / 制造商: Apower Electronics Co., Ltd)
待机时间/ 通话时间	长达 500 小时/长达 15 小时
音乐播放 时间	长达 10 小时
充电时间	< 2.0 小时
充电额定 输入	DC 4.75 V ~ 5.6 V, 400mA
操作温度	-10° C ~ 60° C
尺寸/重量	138.5 毫米 (宽) X 173.1 毫米 (长) X 17.5 毫米 (厚) /36 克

## 使用说明

### 开机/关机

- 将电源开关移至“ON”或“OFF”一侧。

### 充电

- 无论关机与否，耳机连接充电器进行充电时都会自动关机。
- 充电过程中，LED 指示灯将显示为稳定的红色，并在充电 80% 以上时变为紫色。
- 充电完成时，LED 指示灯将发出稳定蓝光。

### 电池电量低

- 每两分钟提示一次。
- 如果不及时充电电池电量耗尽，耳机会自动关机。

## 电池状态提醒

按住“音量调低键”1秒钟。

- 有三个电池状态级别

电池状态	高	中	低
语音提示	电量高	电量中	电量低
LED 显示	闪烁 蓝色 LED 3 次	闪烁 紫色 LED 3 次	闪烁 红色 LED 3 次

\* 注:HBS-750 在 iPhone 会显示电池电量信息。

# 使用说明

## 配对

- 在首次使用耳机之前，您必须将其与支持蓝牙的手机配对。
- 要将耳机与其他手机配对，耳机必须处于“配对”模式。
- HBS-750 有两种配对模式方法。

### 简单配对（首次配对）

1. 将电源开关移至“ON”一侧，打开 HBS-750。当耳机进入“配对模式”时，LED 指示灯将发出稳定蓝光。
2. 使用手机，查找“蓝牙”菜单并“搜索”或“添加”新设备。
  - 从设备列表中选择“LG HBS750”并与手机配对。
3. 如果要求输入通行码/PIN 码，请输入“0000”（4 个 0）。
  - \* 备注：如果您的手机支持安全简单配对（SSP），则无需输入通行码/PIN 码。

- 配对成功完成后，您将听到“您的耳机已配对。”。
- 如果在 3 分钟内未配对，HBS-750 将自动关闭。

### **手动配对（与其他手机配对或重新配对）**

- 在关机状态下按住“通话”键，同时将电源开关移至“ON”一侧，保持 2 秒钟。
- 当耳机进入“配对模式”时，LED 指示灯将发出稳定蓝光。重复简单配对步骤 2 到 3。

## 多连接

### **高级多点**

HBS-750 能够将两个设备同时连接到耳机上。这将使您能够在两部连接手机的通话之间自由使用呼叫等待。

### **连接**

- 将耳机与其中一部启用了蓝牙的手机配对。（请参阅第 2 页的配对说明）。

## 使用说明

- 关闭耳机。
- 在关机状态下按住“通话”键，同时将电源开关移至“ON”一侧，保持 2 秒钟，可进入“手动配对”模式。
- 现在，将耳机与其他启用蓝牙的手机配对并连接。（此时此手机成为主手机）。
- 此手机配对并连接后，请返回并将最初配对的手机连接到耳机上。现在，这将是您的辅手机。
- \* 注：当 HBS-750 同时（多点）连接两部手机时，耳机通话功能将使用主手机。
- \* 注：如果通过“简单配对”连接至主手机失败，HBS-750 将进入配对模式。

### 通话功能

- “语音拨号”和“重拨上次呼叫的号码”功能使用主手机（或上次拨打电话使用的手机）。

### 呼叫等待

- 在通话过程中，按住“通话”键 1 秒钟以切换至来电。
- 要在两个现有通话之间进行切换，请按住“通话键” 1秒钟。
- 要终止当前通话或同时终止两个通话，请短按“通话键”。
- 如果两部手机同时接到来电，耳机将默认使用主设备。

## 使用说明

### 自动重新连接

- 如果 HBS-750 与手机连接时处于关机状态（有意或无意），耳机与手机将处于断开连接的状态。在蓝牙有效范围内重新打开HBS-750后，主手机和耳机将自动重新连接。
- 此时需要从“蓝牙”菜单的设备列表中选择“LG HBS750”来连接辅手机。

### 超出范围

- 如果已配对设备相距 10 米（33 英尺）或更远，耳机和手机将断开连接，HBS-750 将振动提醒。
- \* 如果通过按住“音量调高”键 3 秒关闭振动，HBS-750 将不会振动。
- 如果耳机和手机回到所需范围时不自动重新连接，短按 HBS-750 上的“通话”键手动重新连接。
- \* 仅当手机支持时，才可以使用这些功能。有关如何使用这些功能的详细信息，请参阅手机的用户手册。
- 采用多点连接并进行流式播放时，另一部超出范围的已配对设备将断开连接。HBS-750会提示一次，但不会重新连接。

## 通话

### 接听来电/结束通话

- 有来电时，耳机将会响起铃音并振动。
- \* 如果震动功能为“关闭”，则 HBS-750 将不会震动。
- 短按“音量调低”键可停止振动。
- 短按“通话键”。

### 转移呼叫

- 在使用手机通话期间，按住“音量调高”键 3 秒，将音频从耳机转接到手机或从手机转接到耳机。

### 语音拨号

- 短按“通话”键可激活“语音命令”。  
备注：如果手机不支持“语音拨号”，执行此操作可能会激活“重拨上次呼叫的号码”。

### 重拨上次呼叫的号码

- 按住“通话”键 3 秒钟可激活“重拨上次呼叫的号码”。  
耳机将发出蜂鸣声，并呼叫上次拨打的号码。

## 使用说明

### 呼叫等待

- 按住 MFB 1 秒钟可应答另一个呼叫而不挂断第一个  
- 按住“通话”键 1 秒钟可应答另一个呼叫而不挂断第一个呼叫（将听到蜂鸣声）。按“通话”“通话键”1秒钟可切换到原始呼叫。
- 短按“通话”键可一次性结束当前呼叫或两个呼叫。（取决于手机是否支持）

### 拒接电话

- 在手机振铃时按“通话”键 1 秒钟。

### 麦克风静音

- 同时按住“音量调高”和“音量调低”键 1 秒钟可在通话过程中静音/取消静音麦克风。

## 音量控制

- 短按音量按钮。

## 音频流媒体控制

- 播放：短按“播放/暂停”键。
- 暂停：短按”播放/暂停/停止键”。
- 停止：按住”播放/暂停/停止键”。
- 下一首：短按”快进键”。
- 上一首：短按”快退键”。
- 快进：按住”快进键”。
- 快退：按住”快退键”。

## 均衡器

- 播放音乐时，同时按住“音量调高”和“音量调低”键 1 秒钟，可在 EQ 之间切换（低音增强（默认）→ 正常 → 高音增强）。
- 来自扬声器的低音可能会因使用的耳塞大小而异。

## 使用说明

### aptX®（无损音频压缩技术）

- HBS-750 采用 aptX® 技术，可确保通过蓝牙传输的音频内容稳定、清晰。
- 只要源设备支持，aptX® 将自动启用。

### 振动控制

- 要激活或停用“振动”功能，请按住“音量调高”键 3 秒钟。当激活或停用时，您将听到“开启振动”或“关闭振动”。
- 当 HBS-750 设置为“关闭振动”时，如果收到“来电”，HBS-750 将不会振动并处于“超出范围”状态。
- 通过关机后再次开机，将激活振动功能。

## 短信阅读器

HBS-750 蓝牙耳机支持在 Android™ 设备上读取短信。

在 Anzhi Store 中搜索 LG ‘BT Reader’ 应用程序，然后将其安装到设备上以使用此功能。

## LED 指示灯

功能	HBS-750 状态	操作
操作	开机	蓝色 LED 指示灯闪烁 4 次。
	关机	蓝色 LED 指示灯闪烁 4 次，然后关闭。
	配对模式	蓝色 LED 指示灯持续发亮。
	耳机/免提情景模式已连接	蓝色 LED 指示灯每 5 秒钟闪烁 2 次。
	呼叫接通	蓝色 LED 指示灯每 5 秒钟闪烁 2 次。
充电	充电	红色 LED 持续亮起，充电 80% 以上时，变为紫色。
	充电完成	蓝色 LED 持续亮起。

## 故障排除

问题	可能的原因	解决办法
无法开机	检查 HBS-750 的电池是否充满电。	为电池充电。
无法与 LG 蓝牙® 耳机 HBS-750 通信	检查手机是否支持耳机或免提蓝牙情景模式。 检查 HBS-750 的电池是否电量低。	确定手机是否支持耳机或免提蓝牙情景模式。 为电池充电。
无法将 HBS-750 与蓝牙® 设备配对	检查并确保耳机已开机。 检查并确保耳机处于配对模式。	将电源开关滑至“ON”一侧，打开耳机。 在关机状态下按住“通话”键，同时将电源开关移至“ON”一侧，保持 1 秒钟，可手动将耳机置于配对模式。
低音（扬声器）	检查扬声器音量。	提高音量。

## 预防措施

请勿将设备从高处摔下。

请勿改装、修理或拆解设备。

不要直接使用水、酒精、苯等进行清洁。

不要使其接触易燃物。

不要将设备放置或存放在易燃物附近。

请使设备远离潮湿和充满灰尘的环境。

不要将重物放在设备上。

- 任何未经符合性的责任方明确同意的更改或改装均可能导致用户丧失对设备的操作权限。
- 替换电池类型不当时可能会有爆炸危险。
- 请按说明处置用过的电池。
- 挂带采用形状记忆合金制成。但是，不建议持续弯曲挂带。

## FCC告知用户：

本产品符合FCC part-15的相关规定：

产品工作时满足以下两个要求

- (1) 设备不会产生干扰信号。
- (2) 设备能承受接受不良干扰和一些意外的操作。

## 重要说明：

为了满足FCC的射频要求，请不要更改设备和相关电路，更改设备任何电路或射频装置会导致射频超标。

## CE告知用户：

LG电子声明HBS-750符合1999/5/EC相关规定和要求。

 **Bluetooth®** **C** **€** **1177**   
FCC ID: BEJHBS750 

## 附加信息

### 1. 蓝牙射频

立体声蓝牙耳机HBS-750是无线收发器，工作频段为2.402~2.480 GHz，即微波频段。与兼容设备进行通信时，符合国家相应规定及国际健康机构规定的射频范围。

### 2. 易燃易爆环境

在易燃易爆环境中请关闭本产品。在特殊情况下极个别电器产品可能会产生火花（极少见），这种火花可能造成火灾或爆炸。为了您和他人的安全，请在非易燃易爆环境中使用本产品。

### 3. 电池使用警示说明

可充电电池使用方法正确，能使电池保持最佳状态和长时间的使用寿命。长期不使用或者放置于极端环境（高于60°C或者低于-10°C）下，容易造成电池容量减少或缩短电池使用寿命。常温下使用会提供最佳电量，但在低温下会使电量稍微减低。

充电只有在10°C ~ 45°C环境下进行。

禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。

若出现严重鼓胀，请勿继续使用。

请勿置于高温环境中。

### 4. 电池的循环再利用

本产品中的电池需要报废时，应按照国家当地电池处理规定进行处理。不能按照一般生活垃圾进行处理。LG电子合作方取出电池后，应按照国家当地规定进行处理。

### 5. 保修条件

- 产品保修时需提供产品的同时，也要提供购买时销售方提供的发票原件（包含产品购买日期、序列号等信息）。如果提供的发票上的信息被删除或更改，LG电子有权拒绝维修。
- 本保修条件不包含以下情形下的故障：
  - 1) 因不按照产品正常使用方式使用引起的故障。
  - 2) 正常磨损或误操作引起的故障。
  - 3) 因有毒或有腐蚀性物质的损伤。
  - 4) 突发事故、自行拆解更改、自然灾害等引起的故障。
- 本保修条件不包括，未经得到LG电子授权的人员拆卸、修理、改装过的产品。

## 保障条件

对消费者购买本产品之日起的1年内，LG电子保证本产品的设计和原材料及技术方面不存在缺陷。如阁下的产品需要保障服务，请直接联系产品销售店或者本产品指定售后服务点。

## 重要安全提示

### 听力受损的预防

耳机的声音过大可能造成听觉永久受损，请将声音设置在安全级别使用。

长时间听音量过高的声音，耳朵会慢慢习惯这种声音，久而久之听力会受到伤害。

如果耳朵出现回音、耳鸣或者听到的声音低且模糊，请停止使用耳机，并去做听力检查。

耳机的声音设置的越大，听觉受损可能会更严重。

为保护您的听力，专家建议如下：

- 限制耳机在高音量状态下的使用时间
- 避免用高音量阻挡周边环境杂音
- 听不到周边人的讲话声时，调小耳机声音大小（设置手机的声音的方法，请参考手机相关说明书。）



### 安全使用耳机

驾驶机动车时为了安全，建议您不要使用耳机听音乐。任何需要高度集中的活动时，建议您不要使用耳机。

**无线电发射设备**  
**Radio Transmission Equipment**  
**型号核准证**  
**Type Approval Certificate**

韩国 LG Electronics, Inc.:

根据《中华人民共和国无线电管理

In accordance with the provisions on the Radio

条例》，经审查，下列无线电发射设备

Regulations of the People's Republic of China, the following

符合中华人民共和国无线电管理规定和

radio transmission equipment, after examination, conforms

技术标准，其核准代码为：CMIIT ID: 2014DJ3173

to the provisions with its CMIIT ID:

有效期：五年  
Validity



Scaled by issuing authority

2014 年 7 月 21 日  
Year Month Date

## 关于安全有效使用耳机的准则。

### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二 苯醚 (PBDE)
印刷电路板 组件	X	O	O	O	O	O
塑料	O	O	O	O	O	O
金属	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
附件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572 规定的限量要求。

标记为X的部品以现在的技术尚不能减少有害物质。

LG电子正在尽最大的努力开发有害物质减少技术。



产品  
附件



电池

本产品的环保使用期限标识如图所示。

该标识的环保使用期限以本说明书中所述的正常使用条件为基准。





[www.lg.com](http://www.lg.com)